

# ruRU IDE教學課程

## 9-8-2

## 表單元件-查表更新給值

如如研創股份有限公司

+886 2 2596 3000

IDE : Integrated Design Environment

庫別主檔

庫別代號	庫別名稱	倉庫類別	禁用碼	管理人代號	管理人姓名	備註說明	異動人員
A1	半成品一倉	1.成品倉	N				PJ999600000
F1	成品一倉	1.成品倉	N	799	金三		PJ999600000
S1	報廢一倉	2.報廢倉	N	993	Jane Cat		PJ999600000

1/3

儲位代號	儲位名稱	禁用碼	管理人代號	管理人姓名	日期
32	3	N			9 13:42


1/1

輸入人員編號。

按下Enter鍵之後，帶出人員姓名。

- 在表單中，常常會遇到輸入代號之後，自動帶回名稱的狀況。
- 例如上圖的「管理人代號」欄位，在輸入人員編號後，自動比對人員主檔的資料，把這個人員編號的人員姓名，帶回到旁邊的「管理人姓名」欄位中。這種功能就要使用「查表更新給值」來實現。
- 設定方式如下：





## 規格描述


## 庫別主檔\_FX999600000091

## 資料來源

## 表單元件

- ▶ (1) 表格 \_ OB999600001575
- ▶ (2) 庫別代號 \_ OB999600001577
- ▶ (1) 庫別名稱 \_ OB999600001579
- ▶ (2) 倉庫類別 \_ OB999600001581
- ▶ (2) 禁用碼 \_ OB999600001583
- ▶ (4) 管理人代號 \_ OB999600001585
- ▶ (1) 管理人姓名 \_ OB999600001587
- ▶ (1) 備註說明 \_ OB999600001589
- ▶ (2) 異動人員 \_ OB999600001591
- ▶ (2) 異動日期 \_ OB999600001593
- ▶ (1) 表格 \_ OB999600001597
- ▶ (1) 儲位代號 \_ OB999600001601
- ▶ (1) 儲位名稱 \_ OB999600001603
- ▶ (2) 禁用碼表身 \_ OB999600001605
- ▶ (1) 備註說明 \_ OB999600001607
- ▶ (2) 異動人員 \_ OB999600001609

1. 駐留在要設定的元件上。
2. 按下上方的設定鍵。



## 規格描述

- 庫別主檔\_FX999600000091
  - 資料來源
  - 表單元件
    - (1) 表格 \_ OB999600001575
    - (2) 庫別代號 \_ OB999600001577
    - (1) 庫別名稱 \_ OB999600001579
    - (2) 倉庫類別 \_ OB999600001581
    - (2) 禁用碼 \_ OB999600001583
    - (4) 管理人代號 \_ OB999600001585
    - (1) 管理人姓名 \_ OB999600001587
    - (1) 備註說明 \_ OB999600001589
    - (2) 異動人員 \_ OB999600001591
    - (2) 異動日期 \_ OB999600001593
    - (1) 表格 \_ OB999600001597
    - (1) 儲位代號 \_ OB999600001601
    - (1) 儲位名稱 \_ OB999600001603
    - (2) 禁用碼表身 \_ OB999600001605
    - (1) 備註說明 \_ OB999600001607
    - (2) 異動人員 \_ OB999600001609

## 元件行為選項

駐留元件 管理人代號

元件類型 文字方塊(多筆表格)

行為選項

- ☒ 1.基本設定
- ☐ 2.顯示設定
- ☐ 3.預設給值
- ☐ 4.選項清單
- ☐ 5.開窗參照
- ☐ 6.檢控限制
- ☒ 7.更新給值
- ☐ 8.編輯能力
- ☐ 9.樹狀控制
- ☐ 10.被動更新
- ☐ 11.嵌入物件
- ☐ 12.樞紐設定

預設

儲存

重設

1. 勾選「更新給值」項目。
2. 按下儲存鍵。

規格描述

庫別主檔\_FX999600000091

資料來源

表單元件

(1) 表格 \_ OB999600001575

(2) 庫別代號 \_ OB999600001575

(1) 庫別名稱 \_ OB999600001575

(2) 倉庫類別 \_ OB999600001575

(2) 禁用碼 \_ OB999600001583

(4) 管理人代號 \_ OB999600001583

基本設定

關查參照

檢控限制

更新給值 ①

(1) 管理人姓名 \_ OB999600001587

(1) 備註說明 \_ OB999600001589

(2) 異動人員 \_ OB999600001591

(2) 異動日期 \_ OB999600001593

(1) 表格 \_ OB999600001597

(1) 儲位代號 \_ OB999600001601

元件名稱 管理人代號 料號 OB999600001585 ③

執行條件說明

☐ 固定式更新

☒ 查表式更新 ④

項次 目的欄位 給值來源

查表條件 人員主檔中的人員編號等於管理人代號 ⑤

☐ 查無資料時清空目的欄位

給值內容 項次 目的欄位 給值來源

條件式

資料列過濾條件敘述 人員主檔中的人員編號等於管理人代號

處理類別 ☐ 無關資料庫 ☒ 資料表基礎 ☐ 檢視表基礎 人員主檔

邏輯運算	左括弧	運算元類別	表單元件	系統函數名	參數	關係符號	運算元類別	運算元名稱	右括弧
	0	來源	人員編號			等於	元件	管理人代號	0

☐ 欄位值更新 目的欄位 給值來源

☐ 呼叫按鈕功能 按鈕功能名 呼叫時機

☐ 網格更新 網格元件名

- 點選元件下方新增的檢控限制項目。
- 按下編輯鍵，進入編輯模式。
- 如果有需要，可以用條件式介面設定執行條件，當條件成立時，才會執行下方宣告的更新功能，不設定則一律執行。
- 勾選「查表式更新」。
- 使用條件式介面，設定要查詢的表格，以及比對的條件式。(條件式介面的操作方法可參考8-7節說明)

規格描述

庫別主檔\_FX999600000091

資料來源

表單元件

(1) 表格 \_ OB999600001575

(2) 庫別代號 \_ OB999600001577

(1) 庫別名稱 \_ OB999600001579

(2) 倉庫類別 \_ OB999600001581

(2) 禁用碼 \_ OB999600001583

(4) 管理人代號 \_ OB999600001585

基本設定

關查參照

檢控限制

更新給值

(1) 管理人姓名 \_ OB999600001585

(1) 備註說明 \_ OB999600001585

(2) 異動人員 \_ OB999600001585

(2) 異動日期 \_ OB999600001585

(1) 表格 \_ OB999600001585

(1) 儲位代號 \_ OB999600001585

元件名稱 管理人代號 料號 OB999600001585

執行條件說明

☐ 固定式更新

☒ 查表式更新

查表條件 人員主檔中的人員編號等於管理人代號

☐ 查無資料時時清空目的欄位

給值內容

項次	目的欄位	給值來源
1	管理人姓名	人員姓名

來源排序

順序	欄位名稱	升/降冪

☐ 表身欄位更新

權區

☐ 連結全刪除

☐ 欄位值更新

執行條件

☐ 需要確認 確認訊息

目的欄位

給值來源

☒ 自行輸入才有效

1. 新增給值內容。
2. 挑選要寫入的目的欄位。
3. 挑選資料表或是檢視表中的來源欄位。
4. 如果查詢的來源表格中，過濾式有可能濾出超過一筆的資料，可以設定來源排序，系統將會帶回這個排序規則下的第一筆資料。
5. 如果查不到資料時，要清空目的欄位，請勾選這個選項。
6. 自行輸入才有效，代表這個欄位只在使用者自行輸入資料的時候，才執行更新給值，如果是系統自動填入的，就不執行。
7. 設定完畢請儲存設定。