

ruRU IDE教學課程

8-5 表單設計-元件對應設定

如如研創股份有限公司

+886 2 2596 3000

IDE : Integrated Design Environment

DKS測試案例

ruRUIDE

中文(繁體)

Hi,hue

架構

教學案例 > 人員主檔1

DKS測試案例

- 作業流程
 - 作業流程
 - 表單類型
 - 表單元件 / 按鍵
 - 元件加註
 - 按鍵加註
 - 報表加註
 - 函數 / 變數
 - 邏輯表格
 - 資料表格
 - 入帳加註
- 教學用
 - 教學案例
 - 人員一覽表
 - 人員主檔
 - 人員主檔_單改
 - 人員主檔1
 - 人員資料_教學用
 - 入帳加註-入庫單
 - 入帳加註-入庫單
 - 客戶資料
 - 客戶類別
 - 流程表單示範
 - 訂購料號及廠商單
 - 庫存表
 - 庫存權輸出指定
 - 庫別主檔
 - 料號庫存表

2

人員編號		生日	
人員姓名		到職日	
身份證字號		離職日	
性別		職等	option 1

版面

基本

屬性

設計類型

版面排版

基本元件

工具列元件

1

1. 開啟表單版面的編輯介面。(可參考4-1節說明)

2. 開啟規格定義介面。

3

人員主檔1 - FM999600000274 - Google Chrome

ide-1.arcare-robot.com/eco/SpecificationsView/Index?prjid=67&type=1&no=FM999600000274&prjCodePage=950&ver=&openUUID=05ceae80-e127-414...

規格描述

- 人員主檔1_FX999600000274
 - 資料來源
 - 基本設定
 - 資料區_表頭 ← ①
 - 表單元件
 - 隱藏表單元件
 - 按鍵
 - 隱藏按鍵

表單名稱 人員主檔1 料號 FM999600000274

資料區 表頭 元件對應 ← ②

檢視表 人員主檔表頭

過濾條件

排序依據

順序	排序欄位	排序方式	
1	人員編號	升冪	+ - ↑ ↓

角色條件

順序	條件說明	條件內容	料號	
				+

- 點選資料來源下的「資料區」項目。
- 按下「元件對應」按鍵，開啟設定對應關係的介面。

規格描述

人員主檔1_FX999600000274

資料來源

基本設定

資料區_表頭

表單名稱 人員主檔1

料號 FM999600000274

資料區 表頭

元件對應

元件對應

表單名稱 人員主檔1

料號 FM999600000274

畫面元件清單 (未對應:8 重複:0)

- 職等
- 人員姓名
- 人員編號
- 身份證字號
- 性別
- 生日
- 到職日
- 離職日

輸出欄位清單

- 表頭.人員姓名
- 表頭.人員編號
- 表頭.到職日
- 表頭.性別
- 表頭.生日
- 表頭.身份證字號
- 表頭.離職日
- 表頭.職等
- 表頭.日期時間轉文字有斜線
- 表頭.日期轉文字有斜線
- 表頭.表單成品料號
- 表頭.照片
- 表頭.職等名稱
- 表頭.在職狀態
- 表頭.序號欄位_無群組
- 表頭.序號欄位_群組

可以按自動對應鍵，自動將兩邊名稱相同的欄位對應起來。
(左側為表單元件，右側為檢視表的欄位)

人員主檔1 _ FM999600000274 - Google Chrome

ide-1.arcare-robot.com/eco/SpecificationsView/Index?prjid=67&type=1&no=FM999600000274&prjCodePage=950&ver=&openUUID=05ceae80-e127-414...

規格描述

人員主檔1_FX999600000274

資料來源

基本設定

資料區_表頭

表單名稱 人員主檔1

料號 FM999600000274

資料區 表頭

元件對應

元件對應

表單名稱 人員主檔1

料號 FM999600000274

畫面元件清單 (未對應:0 重複:0)

- 職等 ↔ 表頭.職等
- 人員姓名 ↔ 表頭.人員姓名
- 人員編號 ↔ 表頭.人員編號
- 身份證字號 ↔ 表頭.身份證字號
- 性別 ↔ 表頭.性別
- 生日 ↔ 表頭.生日
- 到職日 ↔ 表頭.到職日
- 離職日 ↔ 表頭.離職日

輸出欄位清單

- 表頭.人員姓名
- 表頭.人員編號
- 表頭.到職日
- 表頭.性別
- 表頭.生日
- 表頭.身份證字號
- 表頭.離職日
- 表頭.職等
- 表頭.日期時間轉文字有斜線
- 表頭.日期轉文字有斜線
- 表頭.表單成品料號
- 表頭.照片
- 表頭.職等名稱
- 表頭.在職狀態
- 表頭.序號欄位_無群組
- 表頭.序號欄位_群組

- 這是自動對應之後的結果。

規格描述

表單名稱 人員主檔1

料號 FM999600000274

資料區 表頭

元件對應

元件對應

表單名稱 人員主檔1

料號 FM999600000274

畫面元件清單 (未對應:1 重複:0)

職等 ↔ 表頭.職等
人員姓名 ↔ 表頭.人員姓名
人員編號 ↔ 表頭.人員編號
身份證字號 ↔ 表頭.身份證字號
性別 ← ①
生日 ↔ 表頭.生日
到職日 ↔ 表頭.到職日
離職日 ↔ 表頭.離職日

輸出欄位清單

表頭.人員姓名
表頭.人員編號
表頭.到職日
表頭.性別 ← ②
表頭.生日
表頭.身份證字號
表頭.離職日
表頭.職等
表頭.日期時間轉文字有斜線
表頭.日期轉文字有斜線
表頭.表單成品料號
表頭.照片
表頭.職等名稱
表頭.在職狀態
表頭.序號欄位_無群組
表頭.序號欄位_群組



1. 如果要手動對應，先選擇要對應的元件。
2. 接著選擇要對應的檢視表欄位。
3. 對應鍵可以將兩邊欄位對應起來。
4. 解除對應鍵可取消兩邊欄位的對應關係。
5. 設定完畢之後請儲存設定。