

# ruRU IDE教學課程

## 9-5-2 表單元件-變動下拉選項

如如研創股份有限公司

+886 2 2596 3000

IDE : Integrated Design Environment

人員主檔

上傳照片

人員編號 生日 //

人員姓名 到職日 //

身分證字號 離職日 //

性別 職等

序號 眷屬姓名 稱謂 身分證字號 扶養

01  
02  
03  
04  
05  
06  
07  
08

- 變動下拉選項的功能，可以讓使用者在輸入這個欄位時，有一定範圍的選項可以挑選，也方便使用者輸入。
- 這個功能設定出來的選項，會根據資料庫的資料變動，如果未來要調整選項內容，只要在對應的表單上調整資料即可。

**職等設定**

職等代號	職等名稱	備註
01	一職等	新進人員
02	二職等	助理人員
03	三職等	一般專員
04	四職等	
05	五職等	
06	六職等	
07	七職等	
08	八職等	

**人員主檔**

上傳照片

人員編號:  生日:

人員姓名:  到職日:

身分證字號:  離職日:


性別:  職等:

職等下拉選單內容:

序號	眷屬姓名	稱謂
01		
02		
03		
04		
05		
06		
07		
08		

- 例如，「職等」這個欄位在下拉選單開啟時，會抓取「職等設定」這張表單中所建立的資料，增減職等設定的資料，就會連帶影響下拉選單的內容。
- 設定變動下拉選項的方法如下：





規格描述

人員主檔\_FX999600000077

資料來源

表單元件

(2) 人員編號 \_ OB999600001226

(1) 人員姓名 \_ OB999600001227

(5) 身份證字號 \_ OB999600001228

(2) 性別 \_ OB999600001261

(1) 生日 \_ OB999600001230

(1) 到職日 \_ OB999600001231

(1) 離職日 \_ OB999600001232

(2) 職等 \_ OB999600001263

(1) 表格 \_ OB999600001265

(2) 序號 \_ OB999600001267

(1) 管屬姓名 \_ OB999600001269

(1) 稱謂 \_ OB999600001271


(1) 管屬生日 \_ OB999600001273

(2) 管屬身份證字號 \_ OB999600001275

(2) 扶養 \_ OB999600001277

(1) 圖片 \_ OB999600005466

1. 駐留在要設定的元件上。
2. 按下上方的設定鍵。



## 規格描述

- 人員主檔\_FX999600000077
  - 資料來源
  - 表單元件
    - (2) 人員編號 \_ OB999600001226
    - (1) 人員姓名 \_ OB999600001227
    - (5) 身份證字號 \_ OB999600001228
    - (2) 性別 \_ OB999600001261
    - (1) 生日 \_ OB999600001230
    - (1) 到職日 \_ OB999600001231
    - (1) 離職日 \_ OB999600001232
    - (2) 職等 \_ OB999600001263
    - (1) 表格 \_ OB999600001265
    - (2) 序號 \_ OB999600001267
    - (1) 管屋姓名 \_ OB999600001269
    - (1) 稱謂 \_ OB999600001271
    - (1) 管屋生日 \_ OB999600001273
    - (2) 管屋身份證字號 \_ OB999600001275
    - (2) 扶養 \_ OB999600001277
    - (1) 圖片 \_ OB999600005466

## 元件行為選項

駐留元件 職等

元件類型 下拉選項

行為選項

- ☒ 1.基本設定
- ☐ 2.顯示設定
- ☐ 3.預設給值
- ☒ 4.選項清單
- ☐ 5.開窗參照
- ☐ 6.檢控限制
- ☐ 7.更新給值
- ☐ 8.編輯能力
- ☐ 9.樹狀控制
- ☐ 10.被動更新
- ☐ 11.嵌入物件
- ☐ 12.樞紐設定

預設

儲存

重設

1. 勾選「選項清單」項目。
2. 按下儲存鍵。

規格描述

人員主檔\_FX999600000077

資料來源

表單元件

(2) 人員編號 \_ OB999600001226

(1) 人員姓名 \_ OB999600001227

(5) 身份證字號 \_ OB999600001228

(2) 性別 \_ OB999600001261

(1) 生日 \_ OB999600001230

(1) 到職日 \_ OB999600001231

(1) 離職日 \_ OB999600001232

(3) 職等 \_ OB999600001263

基本設定

預設給值

選項清單 ← ①

(1) 表格 \_ OB999600001265

(2) 序號 \_ OB999600001267

(1) 管屬姓名 \_ OB999600001270

(1) 稱謂 \_ OB999600001271

(1) 管屬生日 \_ OB999600001272

元件名稱 職等

執行條件

呈現方式 ☒ 下拉式 ☐ 固定式 ☐ 單選 ☐ 複選

選項種類 ☐ 固定項次 ☒ 變動項次

項次 選項內容 +

強制重新載入 ☒

操作方法 ☒ 僅挑選指定 ☐ 可自行輸入 ☐ 錯誤檢核與訊息

對應資料庫 ☒ 檢視表 ☐ 暫存表格

表格名稱

過濾條件說明

項次 來源欄位 要顯示 帶回值 帶回對應元件 排序方式 +

ide-1.arcare-robot.com 顯示

將會清空[表格名稱],[參數],[過濾條件說明],[來源欄位],是否繼續?

確定

取消

1. 駐留在新增的「選項清單」項目上。
2. 按下編輯鍵，進入編輯模式。
3. 在選單的呈現方式中，選擇「下拉式」。
4. 在選項種類中，選擇「變動項次」。
5. 設定是否強制重新載入，如果勾選的話，使用者每次下拉選單時，都會重新查詢資料庫的最新資料，否則，只會沿用「使用者進入編輯模式後，第一次查詢到的資料」。
6. 如果彈出詢問視窗，請按下「確定」鍵。

規格描述

人員主檔\_FX999600000077

資料來源

表單元件

(2) 人員編號 \_ OB999600001226

(1) 人員姓名 \_ OB999600001227

(5) 身份證字號 \_ OB999600001228

(2) 性別 \_ OB999600001261

(1) 生日 \_ OB999600001230

(1) 到職日 \_ OB999600001231

(1) 離職日 \_ OB999600001232

(3) 職等 \_ OB999600001263

基本設定

預設給值

選項清單

(1) 表格 \_ OB999600001265

(2) 序號 \_ OB999600001267

(1) 管屬姓名 \_ OB999600001269

(1) 稱謂 \_ OB999600001271

(1) 管屬生日 \_ OB999600001273

元件名稱 職等 料號 OB999600001263

執行條件

呈現方式 ☒ 下拉式 ☐ 固定式 ☐ 單選 ☐ 複選

選項種類 ☐ 固定項次

項次 選項內容 +

☒ 變動項次

☒ 強制重新載入

操作方法 ☐ 僅挑選指定 ☒ 可自行輸入

☒ 錯誤檢核與訊息 職等輸入錯誤

對應資料庫 ☒ 檢視表 ☐ 暫存表格

表格名稱

過濾條件說明

項次 來源欄位 要顯示 帶回值 帶回對應元件 排序方式 +

1. 在操作方法中，選擇使用者是否只能用滑鼠挑選選項，或是可以用鍵盤自行輸入。
2. 如果要讓使用者自行輸入，可以選擇是否要做錯誤檢核，勾選這個項目的話，使用者輸入的內容，就必須符合下拉選項中的其中一項，否則會彈出錯誤訊息。
3. 如果勾選「錯誤檢核與訊息」項目，就要輸入錯誤訊息內容，或使用多語介面設定錯誤訊息(可參考9-2-1節說明)。



規格描述

人員主檔\_FX999600000077

資料來源

表單元件

(2) 人員編號 \_ OB999600001226

(1) 人員姓名 \_ OB999600001227

(5) 身份證字號 \_ OB999600001228

(2) 性別 \_ OB999600001261

(1) 生日 \_ OB999600001230

(1) 到職日 \_ OB999600001231

(1) 離職日 \_ OB999600001232

(3) 職等 \_ OB999600001263

基本設定

預設給值

選項清單

(1) 表格 \_ OB999600001265

(2) 序號 \_ OB999600001267

(1) 管屬姓名 \_ OB999600001269

(1) 稱謂 \_ OB999600001271

(1) 管屬生日 \_ OB999600001273

元件名稱 職等 料號 OB999600001263

執行條件

呈現方式 ☒ 下拉式 ☐ 固定式 ☐ 單選 ☐ 複選

選項種類 ☐ 固定項次

項次	選項內容
----	------

☒ 變動項次

☒ 強制重新載入

操作方法 ☐ 僅挑選指定 ☒ 可自行輸入 ☒ 錯誤檢核與訊息 職等輸入錯誤

對應資料庫 ☒ 檢視表 ☐ 暫存表格

表格名稱 職等設定

過濾條件說明 職等不可空白

項次	來源欄位	要顯示	帶回值	帶回對應元件	排序方式
----	------	-----	-----	--------	------

1. 挑選下拉選項的資料來源檢視表。

2. 如果在檢視表中，有設定接收參數，請用參數設定介面，設定傳給檢視表的參數來源。

3. 需要的話，可以利用條件式介面，設定過濾資料的條件。

ide-1.arcare-robot.com/eco/SpecificationsView/Index?prjid=67&amp;type=1&amp;no=FM999600000077&amp;prjCodePage=950&amp;ver=&amp;openUUID=e53a6f72-9b6c-466...

規格描述

人員主檔\_FX999600000077

資料來源

表單元件

(2) 人員編號 \_ OB999600001226

(1) 人員姓名 \_ OB999600001227

元件名稱 職等 料號 OB999600001263

執行條件

呈現方式 ☒ 下拉式 ☐ 固定式 ☐ 單選 ☐ 複選

選項種類 ☐ 固定項次

項次 選項內容 +

☒ 變動項次

☒ 強制重新載入

## 條件式



資料列過濾條件敘述 職等不可空白 ①

處理類別 ☐ 無關資料庫 ☐ 資料表基礎 ☒ 檢視表基礎

職等設定

邏輯運算	左括數	運算元類別	表單元件	系統函數名	參數	關係符號	運算元類別	運算元名稱	右括數	
	0	來源	職等			不等於	函數	內容值不存在或	0	+

②

☐ 即時顯示

重組

條件內容

來源.職等 &lt;&gt; 函數.內容值不存在或空白 (可取代)

③ 儲存

- 用條件式介面設定過濾資料的條件。(可參考8-7節說明)

規格描述

人員主檔\_FX999600000077

資料來源

表單元件

(2) 人員編號 \_ OB999600001226

(1) 人員姓名 \_ OB999600001227

(5) 身份證字號 \_ OB999600001228

(2) 性別 \_ OB999600001261

(1) 生日 \_ OB999600001230

(1) 到職日 \_ OB999600001231

(1) 離職日 \_ OB999600001232

(3) 職等 \_ OB999600001263

基本設定

預設給值

選項清單

(1) 表格 \_ OB999600001265

(2) 序號 \_ OB999600001267

(1) 管屬姓名 \_ OB999600001269

(1) 稱謂 \_ OB999600001271

(1) 管屬生日 \_ OB999600001273

元件名稱 職等 料號 OB999600001263

執行條件

呈現方式 ☒ 下拉式 ☐ 固定式 ☐ 單選 ☐ 複選

選項種類 ☐ 固定項次 ☒ 變動項次

項次 選項內容 +

☒ 強制重新載入

操作方法 ☐ 僅挑選指定 ☒ 可自行輸入 ☒ 錯誤檢核與訊息 職等輸入錯誤

對應資料庫 ☒ 檢視表 ☐ 暫存表格

表格名稱 職等設定

過濾條件說明 職等不可空白

項次	來源欄位	要顯示	帶回值	帶回對應元件	排序方式	
1	職等	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	職等	升冪	<input checked="" type="checkbox"/>

1. 按下新增鍵，新增選項的內容。
2. 挑選檢視表中，要當作選項的欄位。
3. 勾選「要顯示」，表示這個欄位要顯示在下拉選單中。
4. 勾選「帶回值」，表示這個欄位要帶回到表單的元件上。
5. 挑選「帶回對應元件」，也就是表單內的元件。
6. 選擇排序的方式。
7. 設定完畢之後請儲存設定。