

ruRU IDE教學課程

9-11-2 表單元件-多筆被動更新

如如研創股份有限公司

+886 2 2596 3000

IDE : Integrated Design Environment

商品訂購單

生效 失效 商品主檔 複製一筆


訂購單號 PO19050001 訂購日期 2019/05/16 狀態 0 未生效

廠商代號 A0001 績優測試廠商 異動帳號

總金額 22000 確認交期 2019/05/25 異動日期 2020/05/13 16:14

項次	料號	品名	單價	訂購數量	訂購金額
1	PN17020001	品名3	1,000.000	2	2,000
2	PN17100001	品名5	2,000.000	4	8,000
3	PN17120001	品名1	4,000.000	3	12,000

- 被動更新功能，除了在9-11-1節中介紹的單筆模式，也可以使用多筆模式來累計資料。
- 例如，畫面中的「總金額」，是由表身的「訂購金額」加總而來的，只要表身的任何一筆訂購金額有變動，就要重新加總數值到表頭的總金額中。



規格描述

- 商品訂購單 _ FM999600000098
 - 資料來源
 - 表單元件
 - (3) 訂購單號 _ OB999600001670
 - (2) 訂購日期 _ OB999600001698
 - (4) 廠商代號 _ OB999600001671
 - (1) 廠商名稱 _ OB999600001672
 - (3) 總金額 _ OB999600001673
 - (1) 確認交期 _ OB999600001697
 - (2) 狀態 _ OB999600001674
 - (2) 異動日期 _ OB999600001676
 - (1) 異動帳號 _ OB999600001677
 - (3) 表格 _ OB999600001678
 - (3) 項次 _ OB999600001693
 - (4) 料號 _ OB999600001680
 - (1) 品名 _ OB999600001682
 - (1) 單價 _ OB999600001684
 - (2) 訂購數量 _ OB999600001686
 - (2) 訂購金額 _ OB999600001688

1. 駐留在要設定的元件上。
2. 按下上方的設定鍵。

規格描述

- 商品訂購單 _ FX999600000098
 - 資料來源
 - 表單元件
 - (3) 訂購單號 _ OB999600001670
 - (2) 訂購日期 _ OB999600001698
 - (4) 廠商代號 _ OB999600001671
 - (1) 廠商名稱 _ OB999600001672
 - (3) 總金額 _ OB999600001673
 - (1) 確認交期 _ OB999600001697
 - (2) 狀態 _ OB999600001674
 - (2) 異動日期 _ OB999600001676
 - (1) 異動帳號 _ OB999600001677
 - (3) 表格 _ OB999600001678
 - (3) 項次 _ OB999600001693
 - (4) 料號 _ OB999600001680
 - (1) 品名 _ OB999600001682
 - (1) 單價 _ OB999600001684
 - (2) 訂購數量 _ OB999600001686
 - (2) 訂購金額 _ OB999600001688

元件行為選項

駐留元件 總金額

元件類型 文字方塊

行為選項

- ☒ 1.基本設定
- ☐ 2.顯示設定
- ☐ 3.預設給值
- ☐ 4.選項清單
- ☐ 5.開窗參照
- ☐ 6.檢控限制
- ☐ 7.更新給值
- ☐ 8.編輯能力
- ☐ 9.樹狀控制
- ☒ 10.被動更新
- ☐ 11.嵌入物件
- ☐ 12.樞紐設定

預設

儲存

重設

- 勾選「被動更新」項目。
- 按下儲存鍵。

商品訂購單 _ FM999600000098 - Google Chrome

ide-1.arcare-robot.com/eco/Specification/View/Index?prjid=67&type=1&no=FM999600000098&prjCodePage=950&ver=&openUUID=035db737-20f1-4e9...

規格描述

商品訂購單_FX999600000098

資料來源

表單元件

(3) 訂購單號 _ OB9996000001670

(2) 訂購日期 _ OB9996000001670

(4) 廠商代號 _ OB9996000001670

(1) 廠商名稱 _ OB9996000001670

(3) 總金額 _ OB9996000001670

基本設定

顯示設定【總金額】

被動更新

元件名稱 總金額 料號 OB9996000001673

執行條件

☐ 單筆

☒ 多筆累加

運算式

網格名 表格

過濾式 料號不為空白

條件式

資料列過濾條件敘述 料號不為空白

處理類別 ☒ 無關資料庫 ☐ 資料表基礎 ☐ 檢視表基礎

邏輯運算	左括數	運算元類別	表單元件	系統函數名	參數	關係符號	運算元類別	運算元名稱	右括數
	0	元件	料號			不等於	函數	內容值不存在或	0

☐ 即時顯示

重組

條件內容

元件.料號 <> 函數.內容值不存在或空白 (可取代)

- 按一下新增加的被動更新項目。
- 進入編輯模式。
- 如果需要，可以用條件式介面設定執行條件，如果不設定則一律執行。(可參考8-7節說明)
- 勾選「多筆累加」選項。
- 挑選要累加的多筆表格元件。
- 需要的時候，可以用條件式介面設定過濾式，表格內符合條件的資料才會累加，如果不設定則一律累加。(可參考8-7節說明)

商品訂購單 _ FM999600000098 - Google Chrome

ide-1.arcare-robot.com/eco/SpecificationsV... Index?prjid=67&type=1&no=FM999600000098&prjCodePage=950&ver=&openUUID=035db737-20f1-4e9...

規格描述

- 商品訂購單 _ FX999600000098
 - 資料來源
 - 表單元件
 - (3) 訂購單號 _ OB999600001670
 - (2) 訂購日期 _ OB999600001670
 - (4) 廠商代號 _ OB999600001670
 - (1) 廠商名稱 _ OB999600001670
 - (3) 總金額 _ OB999600001670
 - 基本設定
 - 顯示設定【總金額大於10
 - 被動更新
 - (1) 確認交期 _ OB999600001670
 - (2) 狀態 _ OB999600001670
 - (2) 異動日期 _ OB999600001670
 - (1) 異動帳號 _ OB999600001670
 - (3) 表格 _ OB999600001670
 - (3) 項次 _ OB999600001670
 - (4) 料號 _ OB999600001670
 - (1) 品名 _ OB999600001670

元件名稱 總金額 料號 OB999600001673

執行條件

☐ 單筆

☒ 多筆累加

運算式

網格名 表格

過濾式 料號不為空白

運算式 訂購金額

運算式

說明 訂購金額

對應資料庫 ☒ 無 ☐ 資料表 ☐ 檢視表

表格

過濾

編輯方法 ☐ 自定 ☒ 引用函數

自定 引用函數

結果

數字函數(元件.訂購金額)

函數

數字函數

參數名稱	參數型態	編輯方法	運算內容	語法檢查
數字	數字		元件.訂購金額	

- 使用運算式介面設定運算的內容。(可參考7-7-3節說明)
- 設定完畢請儲存設定。