

ruRU IDE教學課程

9-8-3

表單元件-固定更新給值

如如研創股份有限公司

+886 2 2596 3000

IDE : Integrated Design Environment

人員主檔_教學用

上傳照片

人員編號		生日	
人員姓名	測試人	到職日	
身分證字號	A123456789	離職日	
性別		職等名稱	

序號	眷屬姓名	稱謂

0/0

按下Enter之後


人員主檔_教學用

上傳照片

人員編號		生日	/ /
人員姓名	測試人	到職日	/ /
身分證字號	A123456789	離職日	/ /
性別	1.男	職等名稱	

序號	眷屬姓名	稱謂	眷屬生日	眷屬身分證字號	扶養


- 固定更新給值，指的是某個元件被輸入後，連帶改變其他元件的內容值。
- 例如上圖的表單，輸入身分證字號後，可以自動根據第一位數字更新性別欄位的值。
- 設定方式如下：



規格描述

- 人員主檔_教學用_FX000100000800
 - 資料來源
 - 表單元件
 - (2) 人員編號 _ OB000100011280
 - (1) 人員姓名 _ OB000100011281
 - (4) 身份證字號 _ OB000100011282
 - (2) 性別 _ OB000100011283
 - (1) 生日 _ OB000100011284
 - (1) 到職日 _ OB000100011285
 - (1) 離職日 _ OB000100011286
 - (3) 職等名稱 _ OB000100011287
 - (1) 表格 _ OB000100011288
 - (2) 序號 _ OB000100011289
 - (1) 管屬姓名 _ OB000100011290
 - (1) 稱謂 _ OB000100011291
 - (1) 管屬生日 _ OB000100011292
 - (2) 管屬身份證字號 _ OB000100011293
 - (2) 扶養 _ OB000100011294
 - (1) 圖片 _ OB000100011295

1. 駐留在要設定的元件上。
2. 按下上方的設定鍵。



規格描述

人員主檔_教學用_FX000100000800

資料來源

表單元件

(2) 人員編號 _ OB000100011280

(1) 人員姓名 _ OB000100011281

(4) 身份證字號 _ OB000100011282

(2) 性別 _ OB000100011283

(1) 生日 _ OB000100011284

(1) 到職日 _ OB000100011285

(1) 離職日 _ OB000100011286

(3) 職等名稱 _ OB000100011287

(1) 表格 _ OB000100011288

(2) 序號 _ OB000100011289

(1) 管屬姓名 _ OB000100011290

(1) 稱謂 _ OB000100011291

(1) 管屬生日 _ OB000100011292

(2) 管屬身份證字號 _ OB000100011293

(2) 扶養 _ OB000100011294

(1) 圖片 _ OB000100011295

元件行為選項

駐留元件 身份證字號

元件類型 文字方塊

行為選項

- ☒ 1.基本設定
- ☐ 2.顯示設定
- ☐ 3.預設給值
- ☐ 4.選項清單
- ☐ 5.開窗參照
- ☐ 6.檢控限制
- ☒ 7.更新給值
- ☐ 8.編輯能力
- ☐ 9.樹狀控制
- ☐ 10.被動更新
- ☐ 11.嵌入物件
- ☐ 12.樞紐設定

預設

儲存

重設

1. 勾選更新給值項目。
2. 按下儲存鍵。

人員主檔_教學用_FX000100000800 - Google Chrome

ide-1.arcare-robot.com/eco/SpecificationsView/Index?prjid=67&type=1&no=FM000100000800&prjCodePage=950&ver=&openUUID=a1ff7b82-990d-44bf...

規格描述

人員主檔_教學用_FX000100000800

資料來源

表單元件

(2) 人員編號 _ OB000

(1) 人員姓名 _ OB000

(5) 身份證字號 _ OB000

基本設定

檢控限制

檢控限制

更新給值

編輯能力【人員姓名沒有值】

(2) 性別 _ OB000100011283

(1) 生日 _ OB000100011284

(1) 到職日 _ OB000100011285

(1) 離職日 _

(3) 職等名稱

(1) 表格 _ O

(2) 序號 _ O

(1) 眷屬姓名

元件名稱 身份證字號 料號 OB000100011282

執行條件說明 身份證字號第二碼為1

固定式更新

查表式更新

項次 目的欄位 給值來源

查表條件

條件式

資料列過濾條件敘述 身份證字號第二碼為1

處理類別 ☒ 無關資料庫 ☐ 資料表基礎 ☐ 檢視表基礎

邏輯運算	左括數	運算元類別	表單元件	系統函數名	參數	關係符號	運算元類別	運算元名稱	右括數
	0	元件	身份證字號	左取	2	等於	固定值	1	0

☐ 即時顯示

條件內容 左取(元件:身份證字號, 2) = 固定值:1

重組

網格更新

變數更新

自定函數更新

網格元件名

項次 全域變數 給值來源

自定函數 目的欄位

給值內容

1. 駐留在新增的更新給值項目上。

2. 按下編輯鍵，進入編輯模式。

3. 設定執行這個更新給值的條件，如果是無條件更新的狀況，就不用設定。

- 以本案例來說，當身份證字號的第二碼是1時，要把性別欄位變成「1.男」，所以設定「身份證字號第二碼=1」的條件。
- 條件式介面的操作可參考8-7及8-8節說明。

規格描述

人員主檔_教學用_FX000100000800

資料來源

表單元件

(2) 人員編號 _ OB000100011280

(1) 人員姓名 _ OB000100011281

(5) 身份證字號 _ OB000100011282

基本設定

檢控限制

檢控限制

更新給值

編輯能力【人員姓名沒有值】

(2) 性別 _ OB000100011283

(1) 生日 _ OB000100011284

(1) 到職日 _ OB000100011285

(1) 離職日 _ OB000100011286

(3) 職等名稱 _ OB000100011287

(1) 表格 _ OB000100011288

(2) 序號 _ OB000100011289

(1) 眷屬姓名 _ OB000100011290

元件名稱 身份證字號 料號 OB000100011282

執行條件說明 身份證字號第二碼為1

☒ 固定式更新

項次	目的欄位	給值來源
1	性別	1

說明 1

對應資料庫 ☒ 無 ☐ 資料表 ☐ 檢視表

表格

過濾

編輯方法 ☐ 自定 ☒ 引用函數

自定 引用函數

結果

文字函數("1")

函數 文字函數

參數名稱	參數型態	編輯方法	通算內容	語法檢查
字串	字串		1	

- 勾選「固定式更新」。
- 按下新增鍵，新增更新欄位
- 挑選要更新的目的欄位。
- 用運算式介面設定更新內容。(介面操作可參考7-7-3節說明。)
- 設定完畢請儲存設定。

規格描述

人員主檔_教學用_FX000100000800

資料來源

表單元件

(2) 人員編號 _ OB000100011280

(1) 人員姓名 _ OB000100011281

(6) 身份證字號 _ OB000100011282

基本設定

檢控限制

檢控限制

更新給值【身份證字號第二碼為1】

更新給值【身份證字號第二碼為2】

編組能力【人員姓名沒有值】

(2) 性別 _ OB000100011283

(1) 生日 _ OB000100011284

(1) 到職日 _ OB000100011285

(1) 離職日 _ OB000100011286

(3) 職等名稱 _ OB000100011287

(1) 表格 _ OB000100011288

(2) 序號 _ OB000100011289

元件名稱 身份證字號 料號 OB000100011282

執行條件說明 身份證字號第二碼為2 ☐ 自行輸入才有效

☒ 固定式更新

項次	目的欄位	給值來源
1	性別	2

☐ 查表式更新

查表條件 ☐ 查無資料行時清空目的欄位

項次	目的欄位	給值來源

給值內容

項次	目的欄位	給值來源

來源排序

順序	欄位名稱	升/降冪

☐ 表身欄位更新

權區 ☐ 執行條件

☐ 連結全刪除 ☐ 需要確認 確認訊息

☐ 欄位值更新 目的欄位 給值來源

☐ 呼叫按鈕功能

按鈕功能名 呼叫時機

☐ 網格更新

網格元件名

☐ 變數更新

項次	全域變數	給值來源

☐ 自定函數更新

自定函數 目的欄位

項次	參數名稱	參數型態	傳遞型態	傳遞內容

給值內容

☐ 密碼更新

更新類型 ☐ 密碼 ☐ 明碼

如果有其他條件或是其他的更新內容，請重複前面4~7頁的步驟，設定其他的更新給值項目及內容即可。