

ruRU IDE教學課程

9-4-2 表單元件-預設固定給值

如如研創股份有限公司

+886 2 2596 3000

IDE : Integrated Design Environment

人員主檔

上傳照片


人員編號		生日	//	
人員姓名		到職日	//	
身份證字號		離職日	//	
性別		職等	01	

序號	眷屬姓名	稱謂	眷屬生日	眷屬身份證字號	扶養

- 預設固定給值的功能，可以讓使用者在新增資料時，預先載入一個固定值，方便使用者輸入經常相同的資料。
- 例如上圖的表單，在進入新增模式時，我們可以在職等欄位上預設「01」職等。
- 設定方法如下：

[illegible]

- 在表單畫面編輯介面中，開啟規格定義介面。




規格描述 ②

- 人員主檔_FX999600000077
 - 資料來源
 - 表單元件
 - (2) 人員編號 _ OB999600001226
 - (1) 人員姓名 _ OB999600001227
 - (5) 身份證字號 _ OB999600001228
 - (2) 性別 _ OB999600001261
 - (1) 生日 _ OB999600001230
 - (1) 到職日 _ OB999600001231
 - (1) 離職日 _ OB999600001232
 - (3) 職等 _ OB999600001263 ①
 - (1) 表格 _ OB999600001265
 - (2) 序號 _ OB999600001267
 - (1) 管屋姓名 _ OB999600001269
 - (1) 稱謂 _ OB999600001271
 - (1) 管屋生日 _ OB999600001273
 - (2) 管屋身份證字號 _ OB999600001274
 - (2) 扶養 _ OB999600001277
 - (1) 圖片 _ OB999600005466

1. 駐留要設定的元件。
2. 按下上方的設定鍵。

dks-2.arcare-robot.com/eco/SpecificationsView/Index?prjid=67&type=1&no=FM999600000077&prjCodePage=950&ver=



規格描述

人員主檔_FX999600000077

資料來源

表單元件

人員編號 _ OB999600001226

人員姓名 _ OB999600001227

身份證字號 _ OB999600001228

性別 _ OB999600001261

生日 _ OB999600001230

到職日 _ OB999600001231

離職日 _ OB999600001232

職等 _ OB999600001263

表格 _ OB999600001265

序號 _ OB999600001267

眷屬姓名 _ OB999600001269

稱謂 _ OB999600001271

眷屬生日 _ OB999600001273

眷屬身份證字號 _ OB999600001275

扶養 _ OB999600001277

圖片 _ OB999600005466

元件行為選項

駐留元件 職等

元件類型 下拉選項

行為選項

- ☒ 1.基本設定
- ☐ 2.顯示設定
- ☒ 3.預設給值
- ☐ 4.選項清單
- ☐ 5.開窗參照
- ☐ 6.檢控限制
- ☐ 7.更新給值
- ☐ 8.編輯能力
- ☐ 9.樹狀控制
- ☐ 10.被動更新
- ☐ 11.嵌入物件
- ☐ 12.樞紐設定

預設

儲存

重設

1. 勾選預設給值項目。
2. 按下儲存鍵。

人員主檔 - FM9996000000077 - Google Chrome

ide-1.arcare-robot.com/eco/SpecificationsView?ex?prjid=67&type=1&no=FM9996000000077&prjCodePage=950&ver=&openUUID=d8462f2e-e04c-45...

規格描述

人員主檔_FX9996000000077

資料來源

表單元件

(2) 人員編號 _ OB999600001226

(1) 人員姓名 _ OB999600001227

(5) 身份證字號 _ OB999600001228

(2) 性別 _ OB999600001261

(1) 生日 _ OB999600001230

(1) 到職日 _ OB999600001231

(1) 離職日 _ OB999600001232

(3) 職等 _ OB999600001263

基本設定

預設給值 ← 1

選項清單

(1) 表格 _ OB999600001265

(2) 序號 _ OB999600001267

(1) 管屬姓名 _ OB999600001269

(1) 稱謂 _ OB999600001271

(1) 管屬生日 _ OB999600001273

元件名稱 職等 料號 OB999600001263

執行條件

給值時間點 ☒ 新增前 ☐ 修改前 ☐ 新增存回時 ☐ 修改存回時 3

資料來源

☐ 系統資訊 ☐ 系統日期 ☐ 系統日期時間 ☐ 全唯碼

☐ 登入資訊 ☐ 使用者帳號 ☐ 使用者序號 ☐ 使用者姓名 ☐ 用戶代號 ☐ 公司代號 ☐ 企業代號

☒ 固定給值 4 5 固定值 01 6

☐ 複寫同欄上列內容

☐ 表單參數

☐ 複寫其它表單欄位

☐ 運算給值

☐ 編輯提示

☐ 查表給值 來源資料行 來源欄位

☐ 流水編碼 英文字碼 碼 英數字 碼 數字 碼 格式 重顯流水號 執行條件

☐ 單據編碼 編碼格式 直接跳號

1. 元件下會多出一個預設給值項目，點選之後會開啟設定畫面。
2. 進入編輯模式。
3. 挑選給值的時間點(可以複選，本案例只要選擇「新增前」)。
4. 選擇固定給值。
5. 挑選給值的類別，各個選項的說明如下頁。
6. 依照給值類別，設定給值的內容。
7. 設定完畢請儲存設定。

規格描述

人員主檔_FX999600000077

資料來源

表單元件

(2) 人員編號 _ OB999600001226

(1) 人員姓名 _ OB999600001227

(5) 身份證字號 _ OB999600001228

(2) 性別 _ OB999600001261

(1) 生日 _ OB999600001230

(1) 到職日 _ OB999600001231

(1) 離職日 _ OB999600001232

(3) 職

元件名稱 職等 料號 OB999600001263

執行條件

給值時間點 ☒ 新增前 ☐ 修改前 ☐ 新增存回時 ☐ 修改存回時

資料來源

☐ 系統資訊 ☐ 系統日期 ☐ 系統日期時間 ☐ 全唯碼

☐ 登入資訊 ☐ 使用者帳號 ☐ 使用者序號 ☐ 使用者姓名 ☐ 用戶代號 ☐ 公司代號 ☐ 企業代號

☒ 固定給值

☒ 固定值

☐ 複寫同欄上列內容

☐ 表單參數

☐ 複寫其它表單欄位

☐ 運算給值

☐ 編輯提示

☐ 查表給值

來源資料行

來源欄位

各種預設固定給值的說明如下：

- 固定值：一個固定的字串或數值。
- 複寫同欄上列內容：在表身的多筆表格元件內使用，可以將上一列資料中，相同欄位的內容，帶入新增的資料中。
- 表單參數：可以將表單接收的參數，當作預設值寫入。
- 複寫其他表單欄位：可以讓這個元件的預設值，與其他欄位的內容相同。
- 運算給值：可以利用運算式介面，設定上述功能無法滿足的內容，例如使用特定函數進行資料處理。(可參考7-7-3節說明)
- 編輯提示：可以使用多語設定介面，設定一段提示使用者操作的文字，等到使用者開始輸入此欄位時，提示內容就會消失，改為顯示使用者的輸入內容。