

Guide du Système de Commande Numérique

PUNJAB

3 Rue René d'Anjou — 53200 Château-Gontier-sur-Mayenne France

SIRET : 94372706500014 • APE : 5610A • TVA : FR12943727065

1. Accès aux interfaces

Interface	URL	Mot de passe
App de commande	mini-app-restaurant.vercel.app	Punjab2025
Cuisine — KDS	print.restaurant-dev.fr/kds	—
Service	print.restaurant-dev.fr/service	—
Réglages app	Icône engrenage dans l'app	Setvic2026
SSH Raspberry Pi	ssh punjab@punjab.local	vishal

2. App de Commande

Comment passer une commande

1. Ouvrir l'application sur la tablette ou le téléphone via le navigateur.
2. Sélectionner la table souhaitée sur l'écran d'accueil.
3. Parcourir le menu par catégories, ajouter les plats au panier.
4. Appuyer sur **Envoyer la commande** — la cuisine reçoit immédiatement la commande et le ticket s'imprime.

Fonctionnalités

- Envoi en temps réel vers la cuisine (KDS et imprimante thermique)
- Suivi du statut de la commande : en cours, prêt
- Gestion des notes et commentaires par plat
- Interface optimisée mobile et tablette
- Accès aux réglages via l'icône engrenage (mot de passe requis)

3. Cuisine — KDS

Comment utiliser le KDS

1. Accéder à l'interface sur l'écran de cuisine via le navigateur.
2. Les nouvelles commandes apparaissent automatiquement en temps réel.
3. Chaque ticket affiche : numéro de table, heure, liste des plats.
4. Appuyer sur un plat pour le marquer comme **en cours**.
5. Appuyer sur **Prêt** quand la commande est terminée — le service est notifié.
6. Les commandes terminées sont archivées automatiquement.

Fonctionnalités

- Affichage temps réel sans rechargement de page
- Reconnexion automatique en cas de coupure réseau
- Historique des commandes de la journée
- Interface optimisée grand écran
- Pas de mot de passe requis

4. Service

Comment utiliser l'interface Service

1. Accéder à l'interface sur la tablette ou téléphone du serveur.
2. Les tables avec commandes prêtes s'affichent en surbrillance.
3. Appuyer sur une table pour voir le détail de la commande.
4. Marquer comme **Servi** une fois les plats déposés à la table.

Fonctionnalités

- Notifications visuelles quand la cuisine marque une commande prête
- Vue synthétique de toutes les tables actives
- Synchronisation en temps réel avec le KDS cuisine
- Pas de mot de passe requis

5. Imprimante Thermique

Paramètre	Valeur
Réseau WiFi	popina-new-punjab
Adresse IP	192.168.110.21
Impression auto	À la validation ET quand cuisine marque prêt

6. Raspberry Pi — Serveur local

- Héberge le serveur WebSocket local pour la communication en temps réel
- Gère la file d'attente d'impression vers l'imprimante thermique
- Doit rester allumé en permanence pendant le service
- Accessible sur le réseau local via **punjab.local**
- Redémarre automatiquement le serveur en cas de crash

■ Important : ne jamais débrancher le Raspberry Pi pendant le service.

7. Dépannage — Solutions rapides

Problème	Solution
La commande n'arrive pas en cuisine	Vérifier que le Raspberry Pi est allumé. Vérifier la connexion WiFi de la tablette. Recharger la page de l'app.
L'imprimante n'imprime pas	Vérifier que l'imprimante est allumée et connectée au WiFi popina-new-punjab. Vérifier l'adresse IP 192.168.110.21. Redémarrer l'imprimante.
Le KDS ne se met pas à jour	Recharger la page du navigateur. Vérifier la connexion réseau de l'écran cuisine.
L'app de commande est lente	Vider le cache du navigateur. Vérifier la qualité du signal WiFi.
Plus aucune interface ne fonctionne	Redémarrer le Raspberry Pi (débrancher/rebrancher uniquement hors service). Attendre 60 secondes avant de recharger les interfaces.

8. Dépannage Avancé — Accès SSH

Connexion depuis un Mac ou PC sur le même réseau WiFi :

```
ssh punjab@punjab.local  
Mot de passe : vishal
```

Commandes utiles sur le Pi

Action	Commande
Voir les logs du serveur	<code>journalctl -u punjab-server -f</code>
Redémarrer le serveur	<code>sudo systemctl restart punjab-server</code>
Voir l'état du serveur	<code>sudo systemctl status punjab-server</code>
Redémarrer le Raspberry Pi	<code>sudo reboot</code>
Voir l'adresse IP	<code>hostname -I</code>

9. Contact

Pour toute assistance technique, contacter le développeur.

PUNJAB
3 Rue René d'Anjou — 63200 Cluses-sur-Mayenne France
SIRET : 94372706500014 • APE : 5610A • TVA : FR12943727065

