PGCS – G36

Sabor del Himalaya

Sosa Gilsanz, Alejandro

Lamothe García, Guillermo

Fernández López, Arturo

Vázquez Aguiar, Rodrigo

Cusme Gavilanez, Jesús Daniel

Bravo Rodríguez, Álvaro

Historial de versiones

Etiquetado	Modificación	Petición de cambio
G36_PGCSv1	Entrega inicial	PC 1
G36_PGCSv1	Cambios respecto a entrega v1	PC 2

0. Historial de cambios respecto a última versión

1. Plan de GCS

Este documento define cómo el equipo identifica, controla y da seguimiento a los productos del proyecto, de modo que todo cambio quede justificado, revisado en calidad y registrado.

Rol	Responsabilidad	Persona
Responsable de Soporte	Elabora el PGCS, mantiene la línea base y las copias de seguridad, actúa como secretario del CCC, emite el Informe de Estado semanal	Alejandro Sosa Gilsanz
Responsable de Desarrollo	Preside el CCC	Guillermo Lamothe García Arturo Fernández López
Responsable de Calidad	Inspecciona los productos y las PC	Jesús Daniel Cusme Gavilanez Álvaro Bravo Rodríguez
Propietario del EC/ Responsable planificación	Autor del producto, da el visto bueno a su entrega y sus cambios	Rodrigo Vázquez Aguiar

1.1 Identificación de la configuración

1.1.1 Nombrado, Versionado y etiquetado de ECs

Nombre	Acrónimo	Propietario
Plan de Gestión de Configuración Software	PGCS	Responsable de Soporte
Documento de estrategia	STRAT	Responsable de Planificación
Diseño de producto	DIS	Responsable de Desarrollo
Código fuente del programa	COD	Responsable de Desarrollo
Estándar de la documentación	STDDOC	Responsable de Soporte
Estándar del proceso de desarrollo	STDPROC	Responsable de Soporte

Versiones: Los documentos usan formato vx.y, se pasa de vx a vx + 1 cuando una petición de cambio aprobada modifica el EC y los cambios más pequeños pasan de vx.y a vx.y+1. El código fuente usa vx.y.z, incrementado x, y o z en función de la magnitud de los cambios.

Etiquetado: Grupo + Acrónimo + Versionado.

1.1.2 Línea base del sistema

Un producto está en la línea de base cuando ha sido introducido en el sistema de GCS tras su inspección. A partir de ese momento es la versión oficial del producto y nadie puede modificarla sin autorización del CCC.

- LB Planificación: PGCS y los ECs de fases anteriores, inspeccionados, actualizados y aprobados.
- LB Diseño: Diseño de producto, tras su inspección.
- LB de Codificación: Código fuente, tras su inspección.
- Estándares: Entran en LB tras su aprobación en la fase de lanzamiento.

1.1.3 Procedimientos y facilidades de copias de seguridad.

Se mantiene una copia de seguridad de cada versión de los productos puestos en la línea base, y se hace una nueva copia cada vez que la línea base cambia.

Las copias se etiquetan con fecha para poder recuperar versiones anteriores en cualquier momento.

El responsable de soporte custodia las copias de todos los elementos de la línea base, incluida la PC rellena. Todas las versiones anteriores se conservan.

El propietario del producto conserva también una copia de la versión actual de su producto.

Ubicación de las copias:
C:\Users\asosag\Documents\CopiasSeguridad\HimalayaApp\

1.1.4 Resumen

Nombre	Acrónimo	Etiquetado	Línea Base	Copia seguridad
Plan de Gestión de Configuración Software	PGCS	G36_PGCSvx.docx	Después de Inspección PGCS	.../HimalayaApp/Gestion/PGCS
Documento de estrategia	STRAT	G36_STRATvx.docx	Después de inspección STRAT	.../HimalayaApp/Gestion/ STRAT
Diseño de producto	DIS	G36_DISvx.pptx	Después de inspección DIS	.../HimalayaApp /Desarrollo/ DIS
Código fuente del programa	COD	G36_CODvx.y.z	Después de inspección COD	.../HimalayaApp /Desarrollo/ COD
Estándar de la documentación	STDDOC	G36_STDDOCvx.docx	Tras aprobación en lanzamiento	.../HimalayaApp /Gestion/ STDDOC

Estándar del proceso de desarrollo	STDPROC	G36_STDPROCvx.docx	Tras aprobación en lanzamiento	.../HimalayaApp/Gestion/ STDPROC

1.2 Procedimientos de control de configuración.

1.2.1 Comité de Control de Configuración

El Comité de Control de Configuración (CCC) garantiza que todos los productos de la línea base y todos los cambios realizados en ellos están justificados correctamente y tienen la calidad adecuada mediante inspección. Esta presidido por el responsable de desarrollo y el responsable de soporte actúa de secretario. El CCC se reúne cuando se recibe una solicitud para incluir un EC nuevo en la línea base o se propone un cambio a un EC que ya está incluido en ella. En cada PC (petición de cambio) se celebran dos reuniones, una inicial y una final.

1.2.2 Procedimiento de control: EC nuevo

Este procedimiento se aplica para incluir en la línea base un producto nuevo, por ejemplo G36_PGCSv1.docx:

1. El propietario del EC da el visto bueno al producto y rellena el formulario de PC. Entrega al CCC el producto y la PC.

2. En la reunión inicial, el CCC revisa la entrega, abre la PC, se le asigna un número y la pasa al responsable de calidad, su estado ahora es abierta.

3. El responsable de calidad inspecciona el producto como moderador. Hay revisiones individuales y una reunión de inspección con los formularios INS y LOGD. Si se aprueba se devuelve la PC al CCC.

4. En la reunión final, el CCC revisa la documentación y el resultado de la inspección. Si aprueba la incorporación, el Responsable de Soporte introduce el producto en la línea base, registra la incorporación como implementada y cierra la PC. Si el CCC rechaza la incorporación, se registra la decisión y se comunica al propietario del EC el motivo del rechazo y las correcciones necesarias. La PC se cierra como rechazada y el producto no se incorpora a la línea base.

1.2.3 Procedimiento de control: EC existente

Este procedimiento se aplica para modificar un EC que ya existe en la línea base, por ejemplo, pasar G36_STRATv1 a v2:

1. Quien necesita el cambio, rellena la PC con fecha de petición y descripción del cambio
2. En la reunión inicial el CCC revisa la petición, abre la PC, le asigna un número y la aprueba o no. Si no se aprueba se le comunica al ingeniero.
3. Si se aprueba, el propietario del EC implementa el cambio y da el visto bueno, su estado pasa a implementación. Mientras tanto, la versión anterior sigue siendo la oficial.
4. El responsable de calidad inspecciona la modificación y la devuelve al CCC si la aprueba.
5. En la reunión final el CCC incorpora la nueva versión a la línea base y cierra la PC. El historial de versiones del EC se actualiza con la nueva versión y el número de PC

1.3. Informes de estado de configuración

1.3.1. Formulario de Informe de Estado de la Configuración (Ref. Anexo B)

El responsable de soporte elaborará todas las semanas un Informe de Estado de la Configuración (IEC), utilizando el formulario incluido en el Anexo B, para informar al equipo del estado de la Gestión de Configuración del proyecto.

En cada IEC se registrará:

- Actividad de GCS: Número de Peticiones de Cambio (PC) enviadas, aprobadas, rechazadas, implementadas y cerradas durante la semana, así como sus valores acumulados.
- Estado de GCS: volumen de los productos existentes en la línea base, indicando el número de páginas, las líneas de código (LOC) y otros elementos que correspondan
- Comentarios: identificación de las PCs correspondientes de esa semana, especificando los productos afectados y su versión.

El Responsable de Soporte guardará los IECs y los pondrá a disposición del equipo para realizar el seguimiento de la evolución de los productos y de los cambios realizados.

1.3.2. Historial de versiones

Todos los elementos de Configuración (EC) incluirán en su portada un historial de versiones con los siguientes campos:

- Etiquetado: Nombre y versión del EC, siguiendo las normas definidas en el apartado 1.1.1.
- Modificación: Descripción de los cambios realizados respecto a la versión anterior.
- Petición de cambio: Identificador de la PC mediante la que se aprobó la incorporación o modificación del EC.

Cada vez que el CCC apruebe la incorporación de una nueva versión a la línea base, se actualizará el historial de versiones de EC y se conservará la versión anterior según el procedimiento de copias de seguridad definido en el apartado 1.1.3.