

練習会 最小手順シート

フリースタート・PC 1 台・当日申込中心

このシートは A4 表裏 1 枚です。当日はこれだけ持てば回ります。詳しい説明は『練習会の計セン ミニマニュアル』(practice.pdf), 大会運営は本編『計算センター運営テキストブック』(main.pdf)。

計センがやること (3 つだけ)

1. 走る人とカード番号をひもづける
2. コースの正解の並びを Mulka2 に入れておく
3. 帰ってきたカードを読む

記録の計算は Mulka2 がやります。トラブルの大半は、この 3 つのどれかがズレているだけです。

持っていくもの

機材	PC 1 台／読み取り機 1 台＋予備 1 台／USB ケーブル＋予備／コントロール用の機材／クリア・チェック・スタート・フィニッシュ
紙	カード番号と氏名の対応表（カード番号順）／救護用リスト（全員・1 枚）／全ボ図・コース図／白紙と筆記具
電源	PC の電源とモバイルバッテリー。屋外なら発電機かポータブル電源

プリンタは要りません。結果はあとからクラウド／ラップセンターで公開します。紙は前日までに刷っておきます。

前日までにやること

1. イベントを作る：Mulka2 のイベントマネージャで新規作成。大会名と日付を入れる。
2. コースデータを入れる：OCAD の ~CoursesV8.txt をドロップ枠に入れる。無ければ表計算ソフトで Course.csv を作る（列：コース、距離、登距離、コントロール数、S, 1, 2, ..., F）。
3. クラスデータを入れる：Class.csv（クラス、コース、入賞人数、競技時間）。競技時間は入れる。空欄だと何時間かかっても完走扱いになる。
4. 参加者を入れる：Startlist.csv をドロップ枠へ。スタート時刻の列は空でよい（フリースタート）。
5. 紙を 2 枚刷る：カード対応表（カード番号順）と救護用リスト（全員）。
6. 時計を合わせる：PC の時計。「設定」→【今すぐ同期】が失敗したら、管理者権限のコマンドプロンプトで w32tm /resync /force。確認は <https://www.nict.go.jp/JST/JST5.html>。

エントリーリストから 3 つの CSV を作る

練習会モードを使います。スタート時刻の割り当てをせず、入力順にクラスごとに出力します。

1. メニューで【新規作成】→ Step 0 でエントリーリスト（CSV / XLSX）をアップロード。
2. 大会設定で【練習会モード】にチェック。ゼッケンが要らなければ【ゼッケン番号を生成する】を外す。
3. Step 1 でクラスを確認したら、そのまま【生成】。レーン割・シャッフル・制約設定（Step 2・3）は練習会モードでは出ません。
4. Done 画面で ZIP を落とす。Startlist.csv を Mulka2 にドロップし、RoleStartlists\Rescue_ByKana を救護用に印刷する。

サンプル：<https://github.com/AtsushiYanaigawa768/JOY2Mulka/tree/main/sample>

当日の手順

いつ	やること	中身
開場前	立ち上げ	読み取り機を先につないでから Mulka2 を起動。メインウィンドウ → 【EMIT/SI】 → 【E カード読み取り】で接続。COM 番号は後ろに USB などが付いているものを選ぶ
開場前	ポ確カードを読む	設置者が持ち帰ったポ確カードを読み、全コントロールが正しい番号で動いていることを確認。SIAC SIAC を使う日は、タッチフリー用の設定になっているステーションかも知る
受付中	当日申込を入れる	メインウィンドウ → 【入力】 → 【当日申込】。カード番号・氏名・クラスだけ入れればよい。カード備考に「レンタル」と入れておくと回収漏れが減る
競技中	カードを読む	読み取り画面を開いたままにする。EMIT E カードは読むとカードの時計が止まるので、読む前に人を待たせない。SI SI はステーション側に時刻が入っているため順番は問わない
競技中	ペナをさばく	MP（ミスパンチ）が出たら本人に説明して確定。読めなかったカードは横に置き、あとでバックアップから復元
閉鎖前	未帰還を確認	読み取り済みの人に対応表の印を付け、印の付いていない人を読み上げる。残っている人がいれば救護・運営に伝える
撤収後	結果を出す	メインウィンドウ → 【リザルト】で確定。ラップと成績はクラウド／ラップセンターで公開する

困ったときの初動

起きたこと	最初にやること
読み取り機を認識しない	(1) 別の USB ポート (2) 別のケーブル (3) ドライバ再インストール (4) 予備機に交換。この順で試す。ケーブルの断線が意外に多い
カードが読めない	そのカードを横に置き、氏名とカード番号を紙に控える。あとでステーションのバックアップメモリから復元する。EMIT E カードならバックアップラベルの穴で通過を証明できる
未登録のカードが来た	読み取り画面に「未登録」と出る。その場でカード番号と氏名を控え、当日申込として入れ直す
コースが違った	【コース設定変更】で直す。すでに読んだ人の記録は再計算されるので、読み直しは不要
PC が固まった	慌てて電源を切らない。読み取り済みの記録は Changes.dat に追記済みなので、再起動すれば残っている

つまずきやすいところ

起きること：カードを読んだのに記録が出ない。

対処：その人が参加者データに入っていないことがほとんどです。当日申込で入れ忘れていないか、クラス名の表記がコースと合っているかを見ます。

練習会でも守ること

- ・ レンタルカードは番号順に並べて渡し、番号順に回収する。練習会の紛失はほぼこれで防げます。
- ・ イベントフォルダは帰る前に zip で固めて 1 か所に置く。あとから「あの日の記録は？」と聞かれます。
- ・ 読めなかったカード・止めた処理は、紙にその場で書く。記憶に頼ると翌日には消えています。

入手先：

Mulka2 <https://mulka2.com/mulka2/ja/index.php/Mulka2>

ラップセンター <https://mulka2.com/lapcenter/>

JOY2Mulka <https://github.com/AtsushiYanaigsawa768/JOY2Mulka>

この例に登場する人名・所属・カード番号・時刻は架空のものです。画面上のメニュー名はバージョンによって異なります。