

Mémo : Configurations de base pour les appareils Cisco (CCNA 1 & 2)

1. Configuration Initiale du Routeur

1. Accès au mode privilégié :

```
Router> enable
```

2. Entrer en mode de configuration globale :

```
Router# configure terminal
```

3. Définir le nom d'hôte du routeur :

```
Router(config)# hostname R1
```

4. Configurer une bannière :

```
R1(config)# banner motd #Unauthorized access is prohibited#
```

2. Configuration des Interfaces

1. Configurer une interface Ethernet :

```
R1(config)# interface gigabitethernet 0/0  
R1(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0  
R1(config-if)# no shutdown
```

2. Configurer une interface série :

```
R1(config)# interface serial 0/0/0  
R1(config-if)# ip address 192.168.2.1 255.255.255.0  
R1(config-if)# clock rate 64000  
R1(config-if)# no shutdown
```

3. Configuration des Switches

1. Configurer le nom d'hôte d'un switch :

```
Switch> enable  
Switch# configure terminal
```

```
Switch(config)# hostname S1
```

2. Configurer une interface VLAN pour la gestion :

```
S1(config)# interface vlan 1  
S1(config-if)# ip address 192.168.1.2 255.255.255.0  
S1(config-if)# no shutdown
```

3. Configurer une interface de port en accès :

```
S1(config)# interface fastethernet 0/1  
S1(config-if)# switchport mode access  
S1(config-if)# switchport access vlan 10
```

4. Configuration de Sécurité

1. Configurer un mot de passe pour l'accès privilégié :

```
R1(config)# enable secret class
```

2. Configurer un mot de passe pour la console :

```
R1(config)# line console 0  
R1(config-line)# password cisco  
R1(config-line)# login
```

3. Configurer un mot de passe pour les lignes VTY (accès Telnet/SSH) :

```
R1(config)# line vty 0 4  
R1(config-line)# password cisco  
R1(config-line)# login
```

4. Configurer SSH :

```
R1(config)# ip domain-name mydomain.com  
R1(config)# crypto key generate rsa  
R1(config)# username admin privilege 15 secret adminpass  
R1(config)# line vty 0 4  
R1(config-line)# transport input ssh  
R1(config-line)# login local
```

5. Configuration de Routage Statique et Dynamique

1. Configurer une route statique :

```
R1(config)# ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.2.2
```

2. Configurer RIP v2 :

```
R1(config)# router rip
R1(config-router)# version 2
R1(config-router)# network 192.168.1.0
R1(config-router)# network 192.168.2.0
```

3. Configurer OSPF :

```
R1(config)# router ospf 1
R1(config-router)# network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
R1(config-router)# network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0
```

6. Configuration d'ACL (Access Control Lists)

1. Créer une ACL standard :

```
R1(config)# access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
```

2. Appliquer une ACL à une interface :

```
R1(config)# interface gigabitethernet 0/0
R1(config-if)# ip access-group 1 in
```

7. Sauvegarde et Restauration de la Configuration

1. Sauvegarder la configuration courante :

```
R1# copy running-config startup-config
```

2. Restauration de la configuration depuis le fichier de sauvegarde :

```
R1# copy startup-config running-config
```