

XDM10-IS-W/SC

Poste intérieur 2 fils

XDM10-IS-W/SC

Poste intérieur 2 fils

Page 1 sur 4

[Abbildung: Poste intérieur XDM10-IS-W/SC en version noire et en version blanche, avec écran tactile affichant l'écran d'accueil]

- METZLER
- 12:36
- Jeudi, 11.11.2025
- N° de chambre : 2
- Appel
- Message
- Image en direct
- Réglages

Caractéristiques principales

- Écran tactile 7 pouces haute résolution (1024 × 600) combiné à 3 touches tactiles, particulièrement adapté également aux personnes à mobilité réduite.
- Configuration intuitive via commutateurs rotatifs DEC et fonctionnalité Plug & Play, prise en charge de différentes topologies de raccordement pour des possibilités d'utilisation flexibles.
- Compatible avec l'application Hik-Connect pour la commande et la surveillance mobiles.
- Plusieurs voyants LED informent sur la connexion WLAN, l'alimentation électrique, la mise en sourdine et l'état de fonctionnement.
- Jusqu'à 4 touches virtuelles personnalisables pour des options de commande étendues.
- Vue en direct des postes de porte connectés possible.
- Prend en charge les fonctions professionnelles de touche studio/commerce pour l'ouverture automatique de la porte ainsi que l'appel d'étage pour la communication interne.

XDM10-IS-W/SC

Poste intérieur 2 fils

Page 2 sur 4

Caractéristiques techniques

[Abbildung: Dessins cotés du poste intérieur avec cotes et repères numérotés – vue de face, vue latérale et vue arrière]

- 190,2 mm
- 138,2 mm
- 20 mm

- Repères : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
- RESET

Numéro	Description
1	Microphone
2	Haut-parleur
3	Bornier de raccordement
4	Touches de commande
5	LED d'état
6	Commutateur rotatif
7	Bouton Reset
8	Commutateur DIP
9	Emplacement pour carte microSD (max. jusqu'à 32 GB, SD 2.0 ou version inférieure)
10	Ex. Power 12V DC 1A

LED d'état :

Symbole	Description
[Symbole : WLAN]	WLAN
[Symbole : marche/arrêt]	Fonctionnement
[Symbole : cloche barrée]	Sourdine
IN USE	En cours d'utilisation

XDM10-IS-W/SC

Poste intérieur 2 fils

Page 3 sur 4

Paramètres système	
Système d'exploitation	Système d'exploitation Embedded Linux
ROM	32 MB
RAM	128 MB
Processeur	Processeur embarqué
Paramètres d'écran	
Taille de l'écran	7 pouces
Commande	Écran tactile capacitif
Type	Écran TFT couleur
Résolution	1024 × 600
Paramètres audio	
Entrée audio	1 microphone omnidirectionnel intégré
Sortie audio	1 haut-parleur intégré
Qualité audio	Suppression du bruit et suppression de l'écho
Réglage du volume	Réglable
Débit de compression audio	64 Kps
Standard de compression audio	G.711 U G.711 A
Capacité	
Capacité d'événements	200 images enregistrées (avec carte TF)
Postes intérieurs associés	3
Paramètres réseau	
Protocoles de communication	TCP/IP, RTSP
Standard Wi-Fi	2.4 GHz, IEEE802.11b, IEEE802.11g, IEEE802.11n
Standard 3G/4G	Non disponible
Zigbee	Non disponible
Raccordements de l'appareil	
Entrée d'alarme	1
Carte TF	Maximum 32 GB, SD 2.0 ou version inférieure
Commutateur DIP	5 commutateurs DIP décimaux et 4 commutateurs DIP binaires

Raccordement de l'alimentation électrique	48 V, alimenté par XDM10-VT4, XDM10-VT8, XDM10-VTS
Interface IP deux fils	2 (1 pour l'entrée, 1 pour la sortie)
Généralités	
Environnement d'utilisation	Intérieur
Touches	3 touches tactiles (Répondre, Déverrouiller, Raccrocher) + 1 touche physique (Reset)
Montage	Montage en saillie
Affichage	4 LED (WLAN, alimentation, sourdine, en cours d'utilisation)
Dimensions (L × H × P)	190.2 mm × 138.2 mm × 20 mm (7.5" × 5.4" × 0.8")
Poids	Avec emballage : 600 g (1,32 lb) Sans emballage : 365 g (0,80 lb)
Classe de protection	Non disponible
Température de fonctionnement	-10 °C à 50 °C (14 °F à 122 °F)
Humidité de fonctionnement	10 % à 90 % (sans condensation)
Alimentation électrique	48 V, alimenté par XDM10-VT..
Consommation électrique	≤ 5 W (veille ≤ 1,2 W)
Batterie	Non disponible
Langues prises en charge	allemand, anglais, estonien, français, italien, croate, letton, lituanien, néerlandais, polonais, portugais, roumain, serbe, slovaque, slovène, espagnol, tchèque, hongrois

XDM10-IS-W/SC

Poste intérieur 2 fils

Page 4 sur 4

Support mural

[Abbildung: Dessin coté du support mural, vue de face et vue latérale]

- 97,2 mm
- 7,9 mm
- 3,2 mm
- 60 mm
- 104 mm
- 60 mm
- 82,2 mm
- 58,9 mm
- 71,1 mm

- 60 mm
- 81,4 mm

Hauteur d'installation recommandée

La hauteur d'installation recommandée doit correspondre à la hauteur moyenne des yeux de tous les utilisateurs (distance entre le poste intérieur et le sol) : 1,4 m à 1,6 m.

[Abbildung: Représentation schématique d'une personne debout devant un mur avec le poste intérieur monté, indication de la hauteur de montage]

- 1,4 – 1,6 m

Metzler™ GmbH
Täleswiesenstraße 9
D-72770 Reutlingen
Téléphone +49 (0) 7121 3177-333
E-mail service@metzlergmbh.de
www.metzlergmbh.de
www.edelstahl-tuerklingel.de
www.metzler-electronics.com