HiLook
Cámara 4G AOV PT

Guía rápida



ES

Vista general del producto

[Ilustración: vistas de la cámara con los componentes numerados, detalle de las ranuras de tarjetas y detalle de la parte inferior del soporte]

- microSD
- SIM
- RST

1. Antena
2. Altavoz
3. Micrófono
4. Objetivo
5. Iluminación adicional e indicador LED
6. Soporte de la cámara y batería
7. Ranura para tarjeta micro SD
8. Ranura para tarjeta SIM
9. Botón de reinicio (Reset)
10. Conexión USB Type-C
11. Indicador de batería
12. Conexión de la batería
13. Conexión de alimentación eléctrica para la cámara

Desatornille la tapa y ábrala. Para la grabación, introduzca una tarjeta MicroSD en la ranura para tarjetas.

Esta cámara necesita una tarjeta SIM 4G. Antes de insertarla, desactive si procede el PIN de la SIM para permitir la conexión a Internet. Su operador de telefonía móvil le facilitará los detalles al respecto.

[Ilustración: apertura de la tapa de la cámara e inserción de la tarjeta MicroSD y de la tarjeta SIM en las ranuras]

- microSD
- SIM
- RST

Contenido del envío

[Ilustración: componentes incluidos en el envío: cámara, soporte con batería, guía rápida, plantilla de taladrado y tornillos; debajo: panel solar, soporte, plantilla de taladrado y tornillos]

- Drill Template (plantilla de taladrado)
- Cámara
- Soporte con batería
- Guía rápida
- Plantilla de taladrado
- Tornillos
- Panel solar
- Soporte
- Plantilla de taladrado
- Tornillos

> Es posible que necesite un destornillador, un taladro y una escalera.

Descargar la APP

Paso 1 Escanee el código QR para descargar e instalar la HiLook-App.

[Ilustración: código QR para la descarga de la aplicación]

Paso 2 Escanee el código QR con la app y siga las instrucciones para añadir el dispositivo.

[Ilustración: la cámara y un teléfono móvil escaneando el código QR]

Indicador LED

Estado	Significado
Azul permanente	Cámara encendida
Parpadeo azul rápido	Estableciendo la conexión 4G
Parpadeo azul lento	Conexión 4G establecida
Parpadeo lento rojo y azul	La señal 4G es débil
Parpadeo rojo lento	La conexión 4G ha fallado
Parpadeo rojo rápido	Reinicio de la cámara
Rojo permanente	La cámara está arrancando

Instalación

• Altura de instalación recomendada

[Ilustración: cámara montada en la pared a 2,5 m/8 ft de altura con el campo de visión sobre una persona caminando]

- 2.5 m/8 ft

> No coloque el objetivo de la cámara cerca de paredes u objetos. Las superficies murales grandes provocan reflexiones de infrarrojos que empeoran la visión nocturna.

Paso 1 Fije a la pared el soporte para el panel solar.

[Ilustración: taladrado de los orificios con la plantilla de taladrado, colocación de los tacos y atornillado del soporte en la pared]

- Ø 5.5mm
- 5.0
- Drill Template (plantilla de taladrado)

Paso 2 Afloje los tornillos del soporte.

[Ilustración: aflojamiento de los tornillos del soporte montado en la pared]

Paso 3 Deslice el módulo solar dentro del soporte y ajuste el ángulo de inclinación del módulo solar a la posición deseada.

[Ilustración: inserción del panel solar en el soporte]

Paso 4 Apriete firmemente los tornillos del soporte para fijar el módulo solar.

[Ilustración: apriete de los tornillos del soporte con el panel solar montado]

> Para obtener el máximo rendimiento, oriente el panel solar según los valores recomendados para su ubicación y el ángulo de inclinación.

Su ubicación	**Orientación**	
	Muy recomendable	**Recomendable**
USA, UK, EU	Sur	Suroeste o sureste
Australia	Norte	Noroeste o noreste

[Ilustración: panel solar montado en el borde del tejado de una casa, orientado hacia el sol]

Paso 5 Fije el soporte a la pared.


[Ilustración: taladrado de los orificios con la plantilla de taladrado y atornillado del soporte de la cámara a la pared]

- Ø 5.5mm
- 5.0
- Drill Template (plantilla de taladrado)

Paso 6 Fije la cámara al soporte. Conecte los cables de alimentación entre la cámara y la batería.

[Ilustración: encaje de la cámara en el soporte montado en la pared y conexión del cable de alimentación]

Montaje alternativo (montaje en techo).
El ángulo de la antena se puede ajustar de 0° a 90°.



- 5.0

Paso 7 Conecte el cable de alimentación del módulo solar a la cámara.

[Ilustración: cámara con soporte y panel solar montado al lado; detalle de la conexión del cable en la parte inferior del soporte]

[Ilustración: logotipo gráfico de una cámara y logotipo HEVC Advance]

Traducción del documento original: 14641_Anleitung_UD45800C-A_DE.pdf · Metzler GmbH · edelstahl-tuerklingel.de