[Figura: logo HiLook e vista della telecamera Bullet con staffa di montaggio]

HiLook
Telecamera 4G AOV Bullet

Guida rapida

IT

Panoramica del prodotto

[Figura: vista della telecamera con numerazione dei componenti e dettaglio ingrandito degli slot con le scritte SD, SIM, OFF ON, RST]

- SD
- SIM
- OFF ON
- RST

- ① Microfono
- ② Obiettivo
- ③ Illuminazione supplementare
- ④ Indicatore LED
- ⑤ Corpo della telecamera
- ⑥ Tasto di reset
- ⑦ Connettore USB Type-C
- ⑧ Interruttore di accensione/spegnimento
- ⑨ Slot per scheda Micro SD
- ⑩ Slot per scheda SIM

Accendere la telecamera prima dell'uso. Per la registrazione, inserire una scheda Micro SD nell'apposito slot.

Questa telecamera richiede una scheda SIM 4G. Prima dell'inserimento, disattivare eventualmente il PIN della SIM per consentire la connessione a Internet. Per i dettagli rivolgersi al proprio operatore di telefonia mobile.

[Figura: inserimento della scheda Micro SD e della scheda SIM negli slot e commutazione dell'interruttore da OFF a ON]

- SD
- SIM
- OFF ON
- RST
- OFF → ON

Contenuto della confezione

[Figura: componenti forniti – telecamera, guida rapida, dima di foratura, viti; pannello solare, staffa, dima di foratura, viti]

- Telecamera
- Guida rapida
- Dima di foratura (Drill Template)
- Viti
- Pannello solare
- Staffa
- Dima di foratura (Drill Template)
- Viti

> Potrebbero essere necessari un cacciavite, un trapano e una scala.

Scaricare l'APP

Passo 1 Scansionare il codice QR per scaricare e installare la HiLook-App.

[Figura: codice QR per il download della HiLook-App]

Passo 2 Scansionare il codice QR con l'app e seguire le istruzioni per aggiungere il dispositivo.

[Figura: telecamera e smartphone che scansiona il codice QR del dispositivo]

Indicatore LED

Stato	Significato
Blu fisso	Telecamera accesa
Blu lampeggiante rapido	Connessione 4G in corso
Blu lampeggiante lento	Connessione 4G stabilita
Rosso e blu lampeggianti lenti	Il segnale 4G è debole
Rosso lampeggiante lento	Connessione 4G non riuscita
Rosso lampeggiante rapido	Reset della telecamera
Rosso fisso	La telecamera si sta avviando

Installazione

• Altezza di installazione consigliata

[Figura: telecamera montata a parete con indicazione dell'altezza e della distanza dalla parete e area di ripresa con una persona]

- 2.5 m/8 ft
- 0.7 m/2 ft

> Non posizionare l'obiettivo della telecamera vicino a pareti od oggetti. Grandi superfici murarie causano riflessi IR che peggiorano la visione notturna.

Passo 1 Fissare alla parete la staffa per il pannello solare.

[Figura: foratura della parete con dima di foratura (Drill Template), inserimento dei tasselli e avvitamento della staffa alla parete]

- Ø 5.5mm
- 5.0
- Drill Template (dima di foratura)

Passo 2 Allentare le viti della staffa.

[Figura: allentamento delle viti della staffa fissata alla parete]

Passo 3 Inserire il modulo solare nella staffa e regolare l'angolo di inclinazione del modulo solare nella posizione desiderata.

[Figura: inserimento del pannello solare nella staffa]

Passo 4 Serrare saldamente le viti della staffa per fissare il modulo solare.

[Figura: serraggio delle viti della staffa con il pannello solare montato]

> Per la massima resa, orientare il pannello solare secondo i valori consigliati per la propria posizione e l'angolo di inclinazione.

La vostra posizione	**Orientamento**	
	Altamente consigliato	**Consigliato**
USA, UK, EU	Sud	Sud-ovest o sud-est
Australia	Nord	Nord-ovest o nord-est

[Figura: pannello solare orientato verso il sole e telecamera montata sotto la gronda di una casa]

Passo 5 Fissare la staffa alla parete.

[Figura: foratura della parete con dima di foratura (Drill Template), inserimento dei tasselli e fissaggio della telecamera alla parete]

- Ø 5.5mm
- 5.0
- Drill Template (dima di foratura)

Passo 6 Regolare l'angolo di visuale della telecamera allentando gli elementi di fissaggio nei punti seguenti ①, ② e ③.

[Figura: tre dettagli dei punti di regolazione ①, ② e ③ della staffa e telecamera orientata montata a parete]

- ①
- ②
- ③

Passo 7 Collegare il cavo di alimentazione del modulo solare alla telecamera.

[Figura: collegamento del cavo del pannello solare alla telecamera e dettaglio dei connettori sul retro del pannello]

- SETTING (impostazioni)

[Figura: elemento grafico decorativo e logo HEVC Advance]

Traduzione del documento originale: 14640_Anleitung_UD45077C-A_DE.pdf · Metzler GmbH · edelstahl-tuerklingel.de