

Poste de porte 2 fils XDM10-MAXIOR

[Abbildung: Poste de porte XDM10-MAXIOR, façade noire avec LED d'état, microphone, caméra, haut-parleur, logo Metzler et trois plaques de noms avec boutons d'appel]

- METZLER
- Steinbach-Kehl
- Vossmann
- Zimmermann

Caractéristiques principales

- Qualité d'image HD avec grand angle de vision, complétée par le Wide Dynamic Range (WDR) pour une restitution d'image optimisée, même dans des conditions d'éclairage difficiles.
- Configuration simple via l'interface Web mobile, en particulier en mode Access Point (AP).
- Configuration au moyen de sélecteurs rotatifs DEC (Knobs) ainsi que fonctionnalité Plug & Play pour une mise en service rapide et sans complication.
- Plusieurs indicateurs LED renseignent d'un seul coup d'œil sur l'état de la porte, les appels entrants, les conversations en cours et l'état de fonctionnement de l'appareil.
- Prise en charge de la commande de deux serrures pour un contrôle d'accès flexible.

Metzler™ GmbH

Täleswiesenstraße 9
D-72770 Reutlingen
Téléphone +49 (0) 7121 3177-333
E-mail service@metzlergmbh.de
www.metzlergmbh.de
www.edelstahl-tuerklingel.de
www.metzler-electronics.com

Caractéristiques techniques

[Abbildung: Dessins côtés – vue de face avec cotes 135 mm de large et 293 mm de haut, vue latérale avec 42 mm de profondeur, et vue arrière avec les modules XDM10-VM et NEO-K12 ; repères numérotés 1 à 14]

- 135
- 42
- 293
- XDM10-VM
- NEO-K12

Numéro	Description
1	LED d'état
2	Microphone
3	Haut-parleur
4	Caméra
5	Éclairage IR
6	Contact anti-sabotage
7	Plaque de nom / bouton d'appel
8	Vis de fixation
9	Commutateur rotatif
10	Bouton Reset
11	Bornier de raccordement XDM10-VM
12	Plaque de maintien NEO-K12
13	Commutateur DIP
14	Bornier de raccordement NEO-K12

LED d'état :

Symbole	Description
[Symbole : combiné téléphonique]	Le poste intérieur sonne
[Symbole : microphone]	Conversation active
[Symbole : cadenas ouvert]	La gâche de porte commute
[Symbole : personne]	En cours d'utilisation

Metzler™ GmbH

Täleswiesenstraße 9

D-72770 Reutlingen

Téléphone +49 (0) 7121 3177-333

E-mail service@metzlergmbh.de

www.metzlergmbh.de

www.edelstahl-tuerklingel.de

www.metzler-electronics.com

XDM10-VM (module vidéo XDM10)

[Abbildung: Dessins techniques du module XDM10-VM – vue de dessus, vue de face avec repères 1 à 5, vue latérale avec repère 6, vue arrière avec repères 9, 10 et 11]

Paramètres système XDM10-VM (module vidéo XDM10)	
Système d'exploitation	Système d'exploitation Embedded Linux
ROM	4 GB
RAM	256 MB
Processeur	Processeur embarqué
Paramètres vidéo	
Objectif	1
Résolution	3 MP
Éclairage d'appoint	Lumière d'appoint IR
Wide dynamic range (WDR)	Pris en charge
Champ de vision (FOV)	Horizontal : 133°, Vertical : 82°
Standard de compression vidéo	H.264
Paramètres audio	
Entrée audio	Microphone omnidirectionnel intégré
Sortie audio	Haut-parleur intégré
Qualité audio	Suppression du bruit et suppression de l'écho
Réglage du volume	Réglable
Débit de compression audio	64 Kbps
Standard de compression audio	G.711 U, G.711 A
Capacité	
Capacité d'utilisateurs	2000
Postes intérieurs pouvant être associés	99
Postes de porte secondaires pouvant être associés	16
Paramètres réseau	
Réseau filaire	10/100 Mbps auto-adaptatif via interface 2 fils
Wi-Fi	Uniquement mode AP (mode Access Point) pour la configuration

Metzler™ GmbH

Täleswiesenstraße 9

D-72770 Reutlingen

Téléphone +49 (0) 7121 3177-333

E-mail service@metzlergmbh.de

www.metzlergmbh.de

XDM10-MAXIOR
Poste de porte 2 fils
Page 4 sur 7

Raccordements de l'appareil XDM10-VM (module vidéo XDM10)	
Entrée d'alarme	2 (prend en charge un bouton de sortie ou une entrée de contact de porte)
Sortie d'alarme	Non disponible
Contact anti-sabotage (TAMPER)	1
Bouton d'ouverture de porte	1
Entrée de contact de porte	1
Commande de porte	1 sortie relais : max. 30 V DC, 1 A 1 sortie à impulsion DC : 20 V / 4 A (impulsion), 300 mA courant de maintien, max. 30 Ohm
Interface réseau	Non disponible
RS-485	2 (sortie RS-485 pour la communication avec les sous-modules Metzler, raccordement RS-485 supplémentaire à des fins de réserve)
Commutateur DIP	Commutateur DIP à 6 positions (décimal)
Raccordement d'alimentation électrique	48 V via répartiteur XDM10-VT4, XDM10-VT8 ou 12 VDC
Interface IP deux fils	1
Généralités	
Environnement d'utilisation	Extérieur
Affichage	4 indicateurs LED (ouverture de porte, appel, fonction d'interphonie, en cours d'utilisation)
Dimensions (L × H × P)	135 mm × 293 mm × 42 mm (5,31" × 11,53" × 1.65")
Poids	Sans boîtier de montage : 1583 g (3,49 lb)
Indice de protection	IP65
Résistance aux chocs	IK10
Température de fonctionnement	-40° C à 60° C (-22° F to 140° F)
Humidité de fonctionnement	10% à 90%
Alimentation électrique	48 V (via XDM10-VT4, XDM10-VT8) ou 12 VDC
Consommation électrique	≤ 6 W
Langues prises en charge	allemand, anglais, estonien, français, italien, croate, letton, lituanien, néerlandais, polonais, portugais, roumain, serbe, slovaque, slovène, espagnol, tchèque, hongrois

Metzler™ GmbH

Täleswiesenstraße 9

D-72770 Reutlingen

Téléphone +49 (0) 7121 3177-333

E-mail service@metzlergmbh.de

www.metzlergmbh.de

www.edelstahl-tuerklingel.de

www.metzler-electronics.com

XDM10-MAXIOR

Poste de porte 2 fils

Page 5 sur 7

NEO-K12 (module plaque de nom)

[Abbildung: Dessins techniques du module NEO-K12 – vue de dessus, vue de face avec 12 touches disposées en deux colonnes, vue latérale]

Paramètres système NEO-K12 (module plaque de nom)	
Système d'exploitation	Linux
ROM	Non disponible
RAM	Non disponible
Processeur	Processeur haute performance intégré
Raccordements de l'appareil	
RS-485	1
Généralités	
Touches	12 touches physiques
Dimensions (L × H × P)	98.2 mm × 100.2 mm × 33.7 mm (3.87" × 3.95" × 1.33")
Poids	Poids du module : 179 g
Classe de protection	IP65
Température de fonctionnement	-30 °C to 55 °C
Humidité de fonctionnement	10 % à 90 % (sans condensation)
Consommation électrique	≤ 2 W

Metzler™ GmbH

Täleswiesenstraße 9

D-72770 Reutlingen

Téléphone +49 (0) 7121 3177-333

E-mail service@metzlergmbh.de

XDM10-MAXIOR
Poste de porte 2 fils
Page 6 sur 7

Accessoires

En option

XDM10-AP1 (boîtier de montage en saillie)

[Abbildung: Dessins côtés du boîtier de montage en saillie XDM10-AP1 – vue de dessous, vue de face, vue de gauche et vue isométrique avec cotes]

- Bottom view (vue de dessous)
- 132
- 80
- 39.5
- 290
- 250
- $\varnothing 25$
- $\varnothing 16.5$
- 150
- $\varnothing 6.5$
- Front view (vue de face)
- Left view (vue de gauche)
- Isometric view (vue isométrique)
- Abmessungen in mm (dimensions en mm)

Metzler™ GmbH

Täleswiesenstraße 9
D-72770 Reutlingen
Téléphone +49 (0) 7121 3177-333
E-mail service@metzlergmbh.de
www.metzlergmbh.de
www.edelstahl-tuerklingel.de
www.metzler-electronics.com

XDM10-MAXIOR
Poste de porte 2 fils
Page 7 sur 7

XDM10-UP1 (boîtier d'encastrement)

[Abbildung: Dessins côtés du boîtier d'encastrement XDM10-UP1 – vue de dessous, vue de face, vue de gauche et vue isométrique avec cotes]

- 22.9
- 60
- 22.9
- 18.25
- $\varnothing 20$
- Bottom view (vue de dessous)
- 132
- 80
- 39.5
- $\varnothing 6.5$
- $\varnothing 16.5$
- 290
- 250
- $\varnothing 25$
- 70
- 150
- Front view (vue de face)
- Left view (vue de gauche)
- Isometric view (vue isométrique)
- Abmessungen in mm (dimensions en mm)

Metzler™ GmbH

Täleswiesenstraße 9

D-72770 Reutlingen

Téléphone +49 (0) 7121 3177-333

E-mail service@metzlergmbh.de

www.metzlergmbh.de

www.edelstahl-tuerklingel.de

www.metzler-electronics.com