CARACTERIZAÇÃO SUMÁRIA
DA INSTALAÇÃO DE UTILIZAÇÃO BT

(Portaria n.º 949-A/2006, de 11 de setembro, na redação atual: RTIEBT)

1 Características da instalação

Tipo de estabelecimento	Instalação de utilização	Tensão nominal [kV]	Nome do QE	S do QE [kVA]	Nome dos QP	S dos QP [kVA]
Marcenaria	Industrial	15/0.4	QE	320	QP-SA	26,16
					QP-AP1	77,37
					QP-AP2	59,17
					QP-CD	10,91

2 Dimensionamento das canalizações

Quadros elétricos (origem)	Quadros elétricos (destino)	Esquema de neutro	S [kVA]	Ib [A]	Tipo de proteção	In [A]	I2 [A]	Mét. Ref.	Modo de instalação	Iz [A]	1,45 Iz' [A]	Canalização	L [m]	ΔU [%]	ΔU' [%]	Icc máx [A]	Pdc [kA]	Icc min [A]	Regulação [kA]
PT	QGBT	TT	400	577,35	D	630	913,5	D	61	903	1047,48	Cabos em condutas Enterradas	3	0,08	0,08	13031,13	15	13030,74	
QGBT	QE	TT	320	461,88	D	500	725	F	13	656	808,52	Fixado à parede (Esteiras)	27	0,77	0,86	11569,83	15	11513,07	
QE	QP-SA	TT	26,16	37,76	D	40	58	E	13	42	60,90	Fixado à parede (Esteiras)	11	0,82	1,68	4186,25	6	3455,10	
QE	QP-AP1	TT	77,37	111,67	D	125	181,25	F	13	135	195,75	Fixado à parede (Esteiras)	21	0,78	1,64	8359,29	10	7573,61	
QE	QP-AP2	TT	59,17	85,40	D	100	145	E	13	100	145	Fixado à parede (Esteiras)	26	1,13	1,99	6053,35	10	5177,35	
QE	QP-CD	TT	10,91	15,75	D	16	23,2	E	13	42	60,90	Fixado à parede (Esteiras)	12	0,37	1,23	3894,20	6	3203,44	
QP-SA	QE-G	TT	5,38	7,76	D	10	14,5	C	11	40	58	Fixado à parede (Suporte)	11	0,17	1,85	2265,65	6	1837,75	
QP-SA	QE-A.AF	TT	10,63	15,34	D	16	23,2	C	11	40	58	Fixado à parede (Suporte)	13	0,39	2,07	2088,19	6	1691,96	
QP-SA	QE-S.R	TT	4	5,77	D	6	8,7	C	11	40	58	Fixado à parede (Suporte)	20	0,23	1,91	1637,17	6	1323,32	
QP-SA	QE-AC	TT	4	5,77	D	6	8,7	C	11	40	58	Fixado à parede (Suporte)	14	0,16	1,84	2009,34	6	1627,32	
QP-SA	QE-P	TT	5,38	7,76	D	10	14,5	C	11	40	58	Fixado à parede (Suporte)	23	0,35	2,03	1498,01	6	1210,07	
QP-SA	QE-A.L	TT	8	11,55	D	16	23,2	C	11	40	58	Fixado à parede (Suporte)	15	0,34	2,02	1936,15	6	1567,40	

QP-AP1	QE-PIN	TT	15,25	22,01	D	25	36,25	C	11	40	58	Fixado à parede (Suporte)	50	2,18	3,82	965,53	6	778,56	
QP-AP1	QE-SEC	TT	10,75	15,52	D	16	23,2	C	11	40	58	Fixado à parede (Suporte)	50	1,53	3,17	965,53	6	778,56	
QP-AP1	QE-AP1	TT	41,98	60,59	D	63	91,35	E	13	75	108,75	Fixado à parede (Esteiras)	28	1,36	3	3258,54	6	2674,79	
QE-AP1	QE-AVAC.1	TT	29,50	42,58	D	50	72,5	E	13	54	78,30	Fixado à parede (Esteiras)	9	0,51	3,51	2395,94	6	1949,98	
QE-AP1	QE-M1	TT	3,33	4,81	D	6	8,7	E	13	42	60,90	Fixado à parede (Esteiras)	23	0,25	3,25	1357,6	6	1096,84	
QE-AP1	QE-M2	TT	1,67	2,41	D	6	8,7	E	13	42	60,90	Fixado à parede (Esteiras)	27	0,14	3,15	1231,01	6	993,95	
QE-AP1	QE-M3	TT	5,68	8,20	D	10	14,5	E	13	42	60,90	Fixado à parede (Esteiras)	22	0,39	3,40	1393,38	6	1125,96	
QE-AP1	QE-M4	TT	4,44	6,42	D	10	14,5	E	13	42	60,90	Fixado à parede (Esteiras)	21	0,30	3,30	1431,08	6	1156,65	
QE-AP1	QE-M5	TT	8,52	12,3	D	16	23,2	E	13	42	60,90	Fixado à parede (Esteiras)	13	0,35	3,35	1824,95	6	1478,48	
QE-AP1	QE-M6	TT	6,82	9,84	D	10	14,5	E	13	42	60,90	Fixado à parede (Esteiras)	15	0,32	3,32	1707,73	6	1382,47	
QP-AP2	QE-A.P	TT	2,5	3,61	D	6	8,7	E	13	42	60,90	Fixado à parede (Esteiras)	48	0,34	2,33	945,68	6	762,52	
QP-AP2	QE-A.M	TT	2,5	3,61	D	6	8,7	E	13	42	60,90	Fixado à parede (Esteiras)	7	0,05	2,04	3495,80	6	2871,56	
QP-AP2	QE-AP2	TT	48,6	70,14	D	80	116	E	13	100	145	Fixado à parede (Esteiras)	28	1	2,99	3466,58	6	2855,29	
QE-AP2	QE-M7	TT	2,44	3,53	D	6	8,7	E	13	42	60,90	Fixado à parede (Esteiras)	10	0,08	3,07	2117,14	6	1719,38	
QE-AP2	QE-M8	TT	6,25	9,02	D	10	14,5	E	13	42	60,90	Fixado à parede (Esteiras)	13	0,25	3,25	1892,28	6	1534,15	
QE-AP2	QE-M9	TT	4,55	6,56	D	10	14,5	E	13	42	60,90	Fixado à parede (Esteiras)	25	0,36	3,35	1325,07	6	1070,53	
QE-AP2	QE-M10	TT	16,13	23,28	D	25	36,25	E	13	42	60,90	Fixado à parede (Esteiras)	32	1,7	4,70	1127,01	6	909,65	
QE-AP2	QE-AVAC.2	TT	31,38	45,29	D	50	72,5	E	13	54	78,30	Fixado à parede (Esteiras)	8,5	0,51	3,50	2550,42	6	2079,62	
QP-CD	QE-CD	TT	8,13	11,73	D	10	23,2	E	13	42	60,9	Fixado à parede (Esteiras)	9	0,21	1,44	2365,93	6	1920,36	
QP-CD	QE-B	TT	4	5,77	D	6	8,7	C	11	40	58	Fixado à parede (Suporte)	30	0,34	1,57	1220,67	6	984,94	

3	Classificação dos equipamentos e dos locais onde estão inseridos																			
Equipamentos elétricos	IP	IK	Código da influência externa																	
			AA	AD	AE	AF	AG	AH	AJ	AK	AL	AN	AP	AR	CB	BB	BC	BD	BE	CA
QGBT	54	10	AA1	AD4	AE4	AF1	AG3	AH1	AJ1	AK1	AL1	AN1	AP1	AR1	CB1	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1
QE	54	10	AA1	AD4	AE4	AF1	AG3	AH1	AJ1	AK1	AL1	AN1	AP1	AR1	CB1	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1
QP-SA	44	07	AA1	AD4	AE3	AF1	AG2	AH1	AJ1	AK1	AL1	AN1	AP1	AR1	CB1	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1
QP-AP1	54	10	AA1	AD4	AE4	AF1	AG3	AH1	AJ1	AK1	AL1	AN1	AP1	AR1	CB1	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1
QP-AP2	54	10	AA1	AD4	AE4	AF1	AG3	AH1	AJ1	AK1	AL1	AN1	AP1	AR1	CB1	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1
QP-CD	54	10	AA1	AD4	AE4	AF1	AG3	AH1	AJ1	AK1	AL1	AN1	AP1	AR1	CB1	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1
QE-G	44	07	AA1	AD4	AE3	AF1	AG2	AH1	AJ1	AK1	AL1	AN1	AP1	AR1	CB1	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1
QE-A.AF	44	07	AA1	AD4	AE3	AF1	AG2	AH1	AJ1	AK1	AL1	AN1	AP1	AR1	CB1	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1
QE-S.R	44	07	AA1	AD4	AE3	AF1	AG2	AH1	AJ1	AK1	AL1	AN1	AP1	AR1	CB1	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1
QE-AC	44	07	AA1	AD4	AE3	AF1	AG2	AH1	AJ1	AK1	AL1	AN1	AP1	AR1	CB1	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1
QE-P	44	07	AA1	AD4	AE3	AF1	AG2	AH1	AJ1	AK1	AL1	AN1	AP1	AR1	CB1	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1
QE-A.L	44	07	AA1	AD4	AE3	AF1	AG2	AH1	AJ1	AK1	AL1	AN1	AP1	AR1	CB1	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1
QE-PIN	54	10	AA1	AD4	AE4	AF1	AG3	AH1	AJ1	AK1	AL1	AN1	AP1	AR1	CB1	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1
QE-SEC	54	10	AA1	AD4	AE4	AF1	AG3	AH1	AJ1	AK1	AL1	AN1	AP1	AR1	CB1	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1
QE-AP1	54	10	AA1	AD4	AE4	AF1	AG3	AH1	AJ1	AK1	AL1	AN1	AP1	AR1	CB1	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1
QE-AVAC.1	54	10	AA1	AD4	AE4	AF1	AG3	AH1	AJ1	AK1	AL1	AN1	AP1	AR1	CB1	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1
QE-A.P	54	10	AA1	AD4	AE4	AF1	AG3	AH1	AJ1	AK1	AL1	AN1	AP1	AR1	CB1	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1
QE-A.M	54	10	AA1	AD4	AE4	AF1	AG3	AH1	AJ1	AK1	AL1	AN1	AP1	AR1	CB1	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1
QE-AP2	54	10	AA1	AD4	AE4	AF1	AG3	AH1	AJ1	AK1	AL1	AN1	AP1	AR1	CB1	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1
QE-AVAC.2	54	10	AA1	AD4	AE4	AF1	AG3	AH1	AJ1	AK1	AL1	AN1	AP1	AR1	CB1	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1
QE-CD	54	10	AA1	AD4	AE4	AF1	AG3	AH1	AJ1	AK1	AL1	AN1	AP1	AR1	CB1	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1
QE-B	54	10	AA1	AD4	AE4	AF1	AG3	AH1	AJ1	AK1	AL1	AN1	AP1	AR1	CB1	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1

Legenda:

S: Potência aparente; QE: Quadro de Entrada; QP: Quadro Parcial; Ib: Corrente de serviço do circuito; In: Corrente estipulada do dispositivo de proteção; I2: Corrente convencional de funcionamento do dispositivo de proteção; Iz: Corrente admissível na canalização; Iz': Corrente admissível na canalização, corrigida; Met. Ref.: Método de Referência; L: Comprimento simples da canalização; ΔU: Queda de tensão relativa; ΔU': Queda de tensão relativa, desde o Quadro Geral de Baixa Tensão; Icc máx: Corrente de curto-circuito máxima; Pdc: Poder de corte; Icc min: Corrente de curto-circuito mínima.

Notas:

Tipo de proteção: Fusível, Disjuntor.

Equipamentos elétricos: motores, transformadores, aparelhagem, aparelhos de medição, dispositivos de proteção, elementos constituintes de uma canalização, aparelhos de utilização, etc.

Deve ser efetuada uma caracterização por cada instalação elétrica distinta, incluindo as instalações coletivas e entradas, as instalações elétricas em condomínios fechados e as instalações elétricas temporárias (exemplos: estaleiros, feiras, exposições, recintos de espetáculos, etc.).