

# Demo v6.2 流水线

## Demo v6.2 流水线：23 个设计问题的代码答案

本文按设计评审中的 23 个问题，说明 Demo v6.2 每个阶段由哪个模块负责、数据如何流动，以及出错时在哪里终止。每个答案末尾都给出“源码证据”，引用格式为 文件::函数/类/方法；设计文档只作为语义补充，不替代实现证据。行号链接对应当前 single-camera 工作区源码。

整体运行结构如下：main.py::main 是总控入口，它启动 main\_data\_processing.py 子进程。后者由多个 mdp\_demo\_\* mixin 组成，负责摄像头、分割、跟踪和 warm-up。总控进程持续读取摄像头进程写出的 frames.jsonl，通过 chunk\_\* 模块生成在线 chunk，同时通过 shape\_prior\_\* 模块生成 SAM3D shape prior，最后启动一个下游消费者：visualize\_track.py，或 Phystwin\_shen 的 scripts/run\_online\_full\_pipeline.py supervisor。Demo 只直接管理这个 supervisor；Stage 1、可选 Stage 2、train 和一个合并 HTML viewer 由外部 wrapper 创建并继承同一个进程组。生命周期事件写入 pipeline\_status.jsonl；Q23 会区分“已经实现的状态写入”和“默认 viewer 尚未显示的部分”。

六个 mdp\_demo\_\* mixin 都继承 annotation-only 的

mdp\_demo\_contract.\_DemoRuntimeContract。该 contract 集中声明跨 mixin 共享的属性和方法签名；组装后的 MRO 把六个真实实现放在 contract stub 之前，所以它只改善类型检查和 IDE 导航，不增加另一条运行路径，也不创建额外状态。

## 正式启动命令与当前实测边界

当前 config/default.yaml 的正式默认组合是：input\_source=fake-live、data\_process\_base\_path=outputs、downstream.mode=phystwin\_shen。因此不带调试 override 的无 warm-up 窗口启动命令是：

```
conda run -n demo_2_max --no-capture-output \  
python demo_v6_2/main.py \  
--input-source fake-live \  
--no-warmup-rgb-preview
```

这条命令先写 <repo>/outputs/，在 shape\_prior/points.npz ready 后启动 Phystwin\_shen supervisor。外部 wrapper 随即启动 combined HTML viewer，默认地址是 http://127.0.0.1:8765/；页面开始监听后可用 Chrome 打开。浏览器本身不会启动 viewer server，所以应先看到 STAGE\_DOWNSTREAM\_START，或确认该 URL 返回 HTTP 200。

2026-07-12 做了两层验证。上游有界运行使用 --max-chunks 1 与 --downstream-mode disabled，进程 exit 0，提交 1 个 5 帧 chunk；shape prior 完整、

track\_process\_status=normal、ASAP fallback frame 为 0。因为达到 max\_chunks 后编排器主动终止仍在 replay 的 camera 子进程，summary 中 camera return code -15 是预期 SIGTERM，不是 camera failure。随后按上述正式命令启动完整下游：outputs/ 持续提交 chunk，points-ready trigger 启动 supervisor，viewer 返回 HTTP 200，Stage 1 读到在线 chunk 并导出首个 realtime candidate。这证明了正式启动到 viewer/Stage 1 的 live 路径，不把仍在运行的完整 5658 帧 replay 和 100-iteration train 误报为已经终态成功。精确命令与观测记录在 [2026-07-12-demo-v6-2-fake-camera-phystwin-proof.md](#)。

## 摄像头与逐帧 I/O (Q1–Q6)

### 1. 摄像头在哪里启动？正式编排路径中，main.py::main 先调用

main\_subprocess.build\_main\_data\_processing\_command，再用 subprocess.Popen 启动 main\_data\_processing.py。子进程入口构造 MainDataProcessingDemo；它继承的 \_LifecycleMixin.run 调用 main\_warmup.prepare\_runtime\_services\_and\_source，后者按输入模式选择 mdp\_capture\_source.\_start\_realsense\_pipeline (live) 或 RecordedRgbdfFrameSource (fake-live)。

正式编排的设备由 config/default.yaml 中 camera.camera\_serials 指定，默认是 ["239222300740"]。列表 schema 为以后多相机扩展保留，但 main\_options.resolve\_camera\_serials 当前要求恰好一个非空 serial；可重复的 --camera-serial 会整体覆盖配置列表。

main\_subprocess.build\_main\_data\_processing\_command 将唯一 serial 传给子进程 --serial，\_start\_realsense\_pipeline 再执行 config.enable\_device(serial)。table\_calibrate\_metadata.json 也记录该 serial 为 table-calibration reference。

这个“一台指定相机”的约束只覆盖由 main.py 启动的正式路径。若直接运行 main\_data\_processing.py 且不传 --serial，utils.camera.resolve\_serial 仍会选择排序后的第一个 D400。此前 D405 缺少所需 RGB profile 的报错是实机验证结果，不是 Python 源码主动抛出的固定错误。

#### 源码证据：

- `main.main` → `build_main_data_processing_command` → `main_data_processing.main` → `_LifecycleMixin.run`。
- `prepare_runtime_services_and_source` 包含 replay/live 分支；`_start_realsense_pipeline` 绑定设备并启动 RealSense pipeline。
- `resolve_camera_serials`、`main_cli.build_parser`、`camera.camera_serials` 和 `table_calibrate_metadata.json` 共同证明正式路径的 serial 合同。
- `list_d400_serials` 返回排序列表，`resolve_serial` 在未指定时取 `serials[0]`；实机结果记录在 [2026-07-09-demo-v6-2-refactor.md](#)。

### 2. 摄像头线程在哪里创建？\_LifecycleMixin.\_start\_threads 组装 worker 列表，并统一创建 daemon=True 的 threading.Thread。正式 strict 路径包含 capture、seg、

processed-frame、lossless tracker 和 pair-output worker。

pcd\_mode=masked 只允许这条 strict 路径：参数校验要求 TAPNext++ tracker 且 track\_mode != none。无 tracker 只允许 pcd\_mode=none 的纯 capture/depth isolation；旧的 latest-frame \_pcd\_worker 已删除。processed-frame worker 对正式 5 FPS 帧建立完整 world-space dense grid，按  $0.2 < \text{depth} < 1.5 \text{ m}$  与固定 PT radius rule 清理二维 mask，再从同一份 processed mask 选择 runtime PCD。它不执行点数 cap、table-Z 删除或 mask erosion；prepared writer 只打包该结果，不再次运行 PT。

seg 和 lossless tracker 会在同一个进程、同一个 CUDA device 上并发执行。EdgeTAM 的 reduce-overhead 会在第 2 次 model call 录制 CUDA graph；TAPNext++ 第一次拿到 mask 时才构造 CUDA model，并在参数初始化时使用 RNG。为避免两者重叠，live 与 replay 都会在发布 frame 0 后等待完整的首个 PCD/tracker pair，再释放 frame 1。这个启动 handshake 保留后续并发与 compile 性能，同时满足 CUDA graph capture 期间不能有其他线程 CUDA 工作的约束。\_capture\_recording\_worker **不是另一条线程**；replay 模式下，capture 线程进入 \_capture\_worker 后同步调用它。

shape-prior warm-up 另由 ShapePriorWarmupManager.maybe\_submit 创建一条 shape-prior-warmup daemon thread；它不在 \_LifecycleMixin.\_threads 列表中。

#### 源码证据：

- `_LifecycleMixin._start_threads` 定义 worker targets，并在一个循环里调用 `threading.Thread(..., daemon=True)`。
- `_CaptureMixin._capture_worker` 的 replay 分支 直接调用 `_capture_recording_worker` 后返回。
- `ShapePriorWarmupManager.maybe_submit` 单独创建 shape-prior warm-up 线程。

3. **进程和线程如何协作？** 外层是多进程：总控进程启动 camera 子进程；可选 visualizer、Phystwin\_shen full-pipeline supervisor 也是总控的直接子进程。supervisor 再按配置启动一个合并 HTML viewer、Stage 1、可选 Stage 2 和 train；这些 child 不创建新 session，因此继承 supervisor 的进程组。shape-prior 不是一条与 camera 并列、常驻的单一进程：camera 进程先启动 warm-up thread，ShapePriorLocalClient.request\_shape\_prior 再顺序调用各阶段子进程。

camera 进程内部的 strict 数据流是：capture 同时写 capture\_slot 和 lossless\_frame\_queue；seg 将 raw mask 写到唯一 lossless\_mask\_queue；processed-frame worker 完成 depth/world-grid/PT 后，把同一 canonical frame 交给 runtime PCD 与 lossless\_processed\_frame\_queue 中的 tracker。PCD 与 tracker 结果由 SameSeqPairer 按相同 seq 配对，再进入 pair-output queue。

PairedBuildResult.\_\_post\_init\_\_ 在对象构造边界再次要求 PCD packet、其 source mask、tracker packet 和 pair 本身四个 seq 完全相同；旧 PairedRenderPacket/paired\_render\_slot 中转层已经删除。pair-output worker 直接发布验证后的 build result。OrderedPacketQueue 保序且不静默覆盖，LatestSlot 只保留

最新值。stop\_event 管理 \_LifecycleMixin.\_threads 中的 workers；shape-prior manager thread 不检查该 event，因此不能笼统说“所有线程都由 stop\_event 退出”。

#### 源码证据：

- `main.main`、`launch_phystwin_shen` 和 `ShapePriorLocalClient.request_shape_prior` 给出 Demo 侧进程边界；full-pipeline wrapper 的 child 顺序由外部 `scripts/run_online_full_pipeline.py` 定义；shape-prior 阶段冷启动由 `_run_stage` 调用 `subprocess.run`。
- `_publish_capture_packet`、`OrderedPacketQueue`、`SameSeqPairer` 和 `LatestSlot` 给出实际的线程间数据合同。
- `PairedBuildResult.__post_init__` 是 strict pair 的最终同序号校验；`_DemoRuntimeContract` 声明跨 mixin 合同。
- `_LifecycleMixin.stop` 设置 stop\_event 并 join \_threads；shape-prior thread 的入口是 `ShapePriorWarmupManager._run`。

4. **RealSense RGB 和 depth 的 FPS 是多少？** 由 `main.py` 启动的正式路径默认以 **30 FPS** 采集 RealSense。 `build_main_data_processing_command` 把外层 `--camera-fps` 传成子进程 `--fps`，`_start_realsense_pipeline` 对所有启用的 color、IR 或 depth stream 都使用同一个 `int(args.fps)`。

strict live 输出采样由 `LiveLatestFrameSampler` 控制：直接输入是子进程的 `--lossless-input-fps`，外层由 `resolve_camera_source_replay_fps` 解析。未单独设置 `--camera-source-replay-fps` 时它回落到 `--replay-fps`，默认 **5 FPS**；设置 `override` 后，camera 取样频率可以与 `chunk/metadata` 使用的 `replay_fps` 分开。采样器每隔 1/fps 发布当时的最新帧。直接运行 `main_data_processing.py` 的内层 `--fps` 默认仍是 60，因此 30 FPS 结论应限定为正式 `main.py` 编排默认。

这层采集频率不等于发布/物理频率。Demo 的 `replay_fps` 固定输出 **5 FPS** 均匀时间步；`Phystwin_shen configs/real.yaml` 同样使用 `FPS: 5`、`dt: 5e-5`、`num_substeps: 4000`，即每个数据帧模拟  $5e-5 \times 4000 = 0.2 \text{ s} = 1/5 \text{ s}$ 。因此不存在原先 30 FPS 物理时间比 Demo 快 6 倍的问题；RealSense 仍可在 30 FPS 获取最新输入。

PT mask refinement 同样位于这个 5 FPS formal 边界之后，所以 30 FPS 相机 帧只负责提供最新输入，不会逐帧承担 dense world-grid/PT 计算。

#### 源码证据：

- `config/default.yaml` 定义 `replay_fps: 5.0`，`camera.camera_fps` 定义 `camera_fps: 30`；`build_main_data_processing_command` 将后者传给子进程。
- `_start_realsense_pipeline` 对每个启用 stream 都传 `int(args.fps)`。
- `resolve_camera_source_replay_fps`、`_CaptureMixin.capture_worker` 和 `LiveLatestFrameSampler` 证明“固定 tick 取最新帧”的实际控制链。

- `mdp_cli.build_parser` 与 `mdp_constants.DEFAULT_FPS` 证明直接运行子入口的默认值是 60，而不是 30。

5. **每帧在哪里读取？** live 模式由 `_CaptureMixin._capture_worker` 调用 `pipeline.wait_for_frames()`；native-depth 路径先 `align.process`，FFS 路径 读取 color 与左右 IR。replay 模式由 `_capture_recording_worker` 调用 `RecordedRgbdfFrameSource.read_packet` 加载录制 RGB-D/IR 文件。两条路径都 生成 `mdp_packets.FramePacket`。fake-live 的 `make_runtime` 保留相机几何 和序列号，但令 `RealtimeCameraRuntime.pipeline=None`；只有 live runtime 持有需要停止的 `RealSense pipeline`。

`_publish_capture_packet` 总会写 `capture_slot`；正式 strict 模式还会同时 写 `lossless_frame_queue`，不是二选一。

#### 源码证据：

- `_CaptureMixin._capture_worker` 包含 `RealSense` 读取、对齐、数组复制和 `FramePacket` 构造。
- `_capture_recording_worker` → `RecordedRgbdfFrameSource.read_packet` 是 replay 读取链。
- `RecordedRgbdfFrameSource.make_runtime` 和 `RealtimeCameraRuntime` 定义 fake-live 的无硬件 runtime 合同。
- `FramePacket` 定义逐帧包；`_publish_capture_packet` 明确先写 slot，再在 lossless 模式写 queue。

6. **frame id 和 timestamp 从哪里来？** `FramePacket.seq` 是 Demo 内部逻辑序号。live 路径 用 `output_seq` 从 0 连续重编号；replay 路径把 `runtime_seq` 作为内部 seq。

fake-live 的来源字段更细：`source_timestamp_s` 来自录制 metadata 的 value；`source_frame_index` 是排序后 frame refs 中被选中的位置；原始 metadata key 则保存在 `source_step`。当前 live 实现没有调用 `RealSense get_timestamp()/get_frame_number()`，所以 live `FramePacket` 的三个 `source_*` 字段保持 `None`。原文“真实采集模式下来自摄像头”不受当前源码 支持。

有值的 `source_*` 会一路写入 prepared frame 和 archive mapping。正式均匀 时间轴使用连续 `online/output index` 除以 `fps`，而不是 `raw source_frame_index / fps`；`source_*` 只做 provenance。

#### 源码证据：

- `_CaptureMixin._capture_worker` 的 `publish_output_packet` 连续重编号，且 live `FramePacket(...)` 未赋 `source_*`。
- `RecordedRgbdfFrameSource._build_frame_refs` 与 `read_packet` 分别构造 `step/timestamp`，再写 `source_timestamp_s/source_frame_index/source_step`。

- `HeadlessCaptureWriter.write_pcd` → `prepare_phystwin_frame` 保留 provenance; `OnlineFrameArchive.archive_chunk` 写 online-to-source mapping。
- `ChunkDataWriter.commit_chunk_data_record` 维护 连续 start\_frame/end\_frame; `_write_chunk_from_rows` 用 row\_start/fps 和 row\_end/fps 生成均匀窗口时间。

## Warm-up (Q7–Q14)

7. **Warm-up 使用单帧还是一段视频?** 初始化使用一张帧。prepare\_segmentation\_warmup 取得一张 first\_frame, resolve\_initial\_mask\_bundle 只把这张图交给 SAM3.1, 生成 object、hand A、hand B 的 InitialMaskBundle。随后 \_seg\_worker 创建一个 EdgeTAM session, 并对同一 first\_frame 调用 \_run\_segmentation\_frame(..., add\_prompt=True)。这是一个 session 中的三个 identity, 不是三个 session。

### 源码证据:

- `prepare_segmentation_warmup` → `resolve_initial_mask_bundle` → `run_sam3l_first_frame_mask_bundle` 只处理 first\_frame.color\_bgr。
- `_SegWarmupMixin._seg_worker` 创建一个 EdgeTamVideoInferenceSession, 再调用 `_run_segmentation_frame` 并设置 add\_prompt=True。

8. **系统如何确认拿到的是 frame 0?** 正式 strict 路径不是靠 sentinel 单独保证, 而是靠 producer handshake 加 FIFO: live 首次发布时 output\_seq == 0, replay 首次显式调用 read\_packet(seq=0); 两者在发布首帧后都会等待 \_first\_frame\_segmented, 随后继续等待 \_lossless\_first\_pair\_published, 不会先把后续正式帧灌入。strict \_wait\_for\_first\_frame 从 OrderedPacketQueue 队首取帧, 因此得到 seq 0。

非 strict 分支才调用 capture\_slot.get\_latest\_after(-1); 它只保证返回 seq > -1 的当前最新帧, 不能单独证明一定是 seq 0。首帧只“添加 prompt 一次”, 但它还会继续用于 PCD、tracker、shape prior 和 warm-up anchor, 不能说整张帧只用于初始化。

### 源码证据:

- `_wait_for_first_frame` 展示 strict queue 与 non-strict latest-slot 两条分支。
- `_CaptureMixin._capture_worker` 和 `_capture_recording_worker` 都先发布 seq 0, 再等待首帧分割 handshake。
- `OrderedPacketQueue.put/get` 保持连续 FIFO; `LatestSlot.get_latest_after` 则是 latest-wins。
- `_SegWarmupMixin._seg_worker` 对首帧用 add\_prompt=True, 后续帧统一用 False。



9. **Warm-up 期间后续到达的帧如何处理？** 后续帧继续进入同一个 EdgeTAM session，使用 `add_prompt=False`，并继续生成 mask、PCD、tracker 结果和 input preview。只有正式 product row 受 gate 控制：chunk-ready anchor 已写且 shape-prior 仍为 pending/running 时，`_formal_chunk_rows_gated` 扣留 `frames.jsonl` row 和对应 tracker sidecar。

“期间 `frames.jsonl` 只有 frame 0”需要限定：anchor 前可能先写入无效 startup rows，chunk bridge 随后会修剪；gate 超时或 shape-prior 进入终态后也会解除。因此这句话只适用于正常的“anchor 已写、prior 仍在运行、gate 未超时”区间。

#### 源码证据：

- `_SegWarmupMixin._seg_worker` 对后续帧调用 `_run_segmentation_frame(..., add_prompt=False)` 后仍发布 mask。
- `_PairPublishMixin._publish_strict_pair` 在 PCD/tracker 已配对后只对落盘行应用 gate；`_formal_chunk_rows_gated` 定义其状态条件。
- `_PcdMixin._write_headless_pcd_result` 在 gated 时返回；`HeadlessCaptureWriter.write_input_frame` 不经过该 gate。
- `_trim_warmup_delayed_rows` 修剪无效 startup rows；`_headless_product_rows_gated` 实现超时 解除逻辑。

10. **Warm-up 最耗时的步骤是什么？** 权威产物是 `capture/shape_prior_profile.json`。现在它把操作员等待时间拆成 三层，而不是只报告 submit 后的五个粗阶段：

1. `shape_prior_timing.pre_submit`: camera runtime start → frame 0 receive → EdgeTAM mask ready → PCD ready → shape-prior submit。它同时保留 frame-0 SAM3.1、EdgeTAM 和 PCD 的已有细分 timing。
2. `shape_prior_timing.critical_path`: case write → upscale → SAM3.1 RGBA export → SAM3D generate → align → sample → result finalize。每项有 start/end offset、wall duration 和子阶段 details。
3. 顶层 `warmup_shape_prior_ready_to_gate_open_ms` 与 `warmup_total_ms`：记录 prior ready 后写 capture 产物并真正打开 formal gate 的延迟，以及从 camera runtime start 到 gate open 的总等待。

当 shape-prior 产物已经写入且 formal gate 首次打开时，camera 子进程会在 当前终端只打印一次醒目的 Warmup finished banner。它和 `STAGE_WARMUP_READY` 在同一个真实完成边界触发，不会在 submit 或后台计算 尚未完成时提前显示。

`shape_prior_timing.ranking` 按关键路径 wall duration 排序，bottleneck 是本轮第一优化目标；`accounted_ms` 和 `unattributed_ms` 用于检查计时是否 闭合。这里的排名只描述本轮，不能用单次结果代替多轮 p50/p95。

三个预热子进程还会在 `<shape-prior-`

`case>/shape/timing/{upscale,generate,align}.json` 写 READY 与 completed 快

照；sample 写 sample.json。父进程比较 READY wall time 与 GO wall time，给出 ready\_before\_go、ready\_lead\_ms 和 startup\_tail\_on\_critical\_path\_ms，因此可以区分“模型已经预热完成”和“GO 发出后仍在补模型加载”。

profile\_snapshot\_to\_parent\_return\_ms 还把最后一次 profile snapshot 后的 JSON flush/进程退出成本单独暴露出来。

子阶段拆分直接对应可优化动作：upscale 区分 model load/crop/inference/ PNG write；generate 区分 prepare/model load/pipeline run/GLB/PLY export；align 区分 input/render candidates/SuperGlue/PnP+scale/两段 ARAP/mesh export；sample 区分 mesh load/surface+volume sample/voxel dedup/pickle。

generate 的 SAM3D 调用固定关闭 with\_layout\_postprocess：Demo v6.2 只消费 GLB mesh 和 Gaussian，不使用 SAM3D 返回的 layout/pose 字段；随后独立的 shape\_prior\_align 才负责把 mesh 配准到 frame-0 观测。因而 layout pose 后处理不会决定最终对齐，只会增加 warm-up 关键路径。mesh postprocess 与 texture baking 仍保持启用，分别服务后续 mesh 对齐/采样和带纹理 GLB 导出。

2026-07-12 正式 fake-live 运行生成了新 schema 的完整 profile：camera runtime start 到 shape-prior submit 为 16.186 s；submit 后关键路径为 58.511 s；prior ready 到 formal gate open 仅 75.8 ms；总 warm-up 为 74.773 s。关键路径排名是 generate 29.415 s (50.27%)、align 14.139 s (24.16%)、upscale 11.225 s (19.18%)、sample 3.133 s (5.35%)。前三项 合计 93.62%，generate 仍是第一优化目标。

本轮三个长阶段都确认 ready\_before\_go=true 且 startup\_tail\_on\_critical\_path\_ms=0，说明预热 worker 已在 GO 前完成启动，当前瓶颈不是迟到的 worker cold start。generate 的 pipeline\_run\_ms 约 14.567 s；align 中 render\_candidates\_ms 约 7.366 s、superglue\_match\_ms 约 4.081 s，明显高于两段 ARAP 合计约 1.213 s。因而下一轮优化应优先看 generate pipeline/export，再看 align 的 render/match，而不是二次 SAM3.1 或 ARAP。

### 源码与实测证据：

- [shape\\_prior\\_timing](#) 定义 schema 校验、关键路径 闭合与 bottleneck 排名；[ShapePriorLocalClient.request\\_shape\\_prior](#) 聚合它。
- [run\\_sam3d\\_shape\\_prior](#)、[shape\\_prior\\_align.main](#)、[shape\\_prior\\_sample.main](#) 和 [image\\_upscale.main](#) 写子进程明细。
- [2026-07-12-demo-v6-2-fake-camera-phystwin-proof.md](#) 固化了本轮命令、profile 数字、viewer HTTP 检查和验证边界。

## 11. Warm-up 完成后保留哪些状态和文件？\_seg\_worker 在其生命周期内保留

SegmentationWarmupState、InitialMaskBundle 和唯一的 EdgeTAM session；三个 identity 在同一次 add\_inputs\_to\_inference\_session 中注册。shape-prior manager 成功后还在 self.\_result 中保留 ShapePriorResult。



磁盘上会保留 offline-style shape-prior case、配置路径下的 shape\_prior/points.npz、capture 下的 shape\_prior/points.npz、<case>/shape/matching/final\_mesh.glb，以及 shape-prior sampling 生成的 <case>/final\_data.pkl。

#### 源码证据：

- `InitialMaskBundle` 与 `SegmentationWarmupState` 的实例由 `_SegWarmupMixin._seg_worker` 持有；同一 worker 只构造一个 session。
- `ShapePriorWarmupManager._run` 成功时写 `self._result`，`ready_result` 读取它。
- `write_shape_prior_case` 与 `ShapePriorLocalClient.request_shape_prior` 写 case 和配置的 points.npz；  
`HeadlessCaptureWriter.write_shape_prior_result` 写 capture 副本。
- `shape_prior_align.main` 导出 final\_mesh.glb；`shape_prior_sample.main` 写 case final\_data.pkl。

12. **Warm-up 状态如何校验？** `resolve_initial_mask_bundle` 校验 controller/object mask 与输入帧尺寸；`_union_masks` 拒绝“没有任何 instance mask”和同一 label 内形状不一致，但不会把“一张全 false mask”自动视为缺失。`split_controller_hand_instances` 必须得到两只非空、可分离的手。

canonical processed-frame 边界校验 c2w，并在固定 PT 后立即拒绝空 object 或 controller mask。`write_shape_prior_case` 只校验并写入同一份 cleaned mask/dense grid，不重算 PT，也不会借用 object point 伪造 controller。

#### 源码证据：

- `resolve_initial_mask_bundle`、`_union_masks` 和 `split_controller_hand_instances` 给出 frame-0 mask 校验。
- `_PcdMixin._build_processed_frame_result` 构建 canonical frame 并对空类别 fail fast；`write_shape_prior_case` 直接消费该 frame。
- `_shape_points_for_chunk` 只检查 surface+interior 总数是否大于 0；不存在更高的通用最小点数门槛。

13. **Warm-up 出错后如何处理？** 冷启动 shape-prior stage 由 `_run_stage` 使用 `subprocess.run(..., check=True)`；预热 worker 也会在非零 return code 时抛 `CalledProcessError`。但 shape-prior 总控本身是 camera 进程内的 daemon thread；`ShapePriorWarmupManager._run` 会捕获 stage 异常，将 profile 置为 failed，而不是直接走 camera worker 的 fatal hook。

segmentation 等正式 workers 的异常会进入 `_record_fatal_worker_error`：记录第一条 fatal、写 fatal\_error 状态、设置 stop\_event，最后让 `MainDataProcessingDemo.run` 返回 2。shape-prior 失败时，status 不再是 pending/running，row gate 解除；失败

profile 写入 capture metadata, chunk bridge 的 `_shape_points_for_chunk` 看到 failed 后立即抛错, 避免无限等待。

#### 源码证据:

- `_run_stage` 和 `_run_prewarmed_stage` 给出子阶段非零退出的 异常路径。
- `ShapePriorWarmupManager.maybe_submit` 创建 thread;  
`ShapePriorWarmupManager._run` 捕获 异常并写 `STATUS_FAILED`。
- `_record_fatal_worker_error` 与 `_LifecycleMixin.run` 给出 camera worker 的 fatal/exit 路径。
- `_formal_chunk_rows_gated`、`_maybe_write_shape_prior_headless_result` 和 `_shape_points_for_chunk` 给出 shape-prior failed → metadata → bridge exception 的真实传播链。

14. **正式时间线从哪里开始?** 成功路径中, 第一个 chunk-ready row 占据 online/output frame 0 的 warm-up anchor; anchor 后、shape prior 尚为 pending/running 的 rows 被扣留。shape prior 进入 READY 后第一条未被 gate 的 row 紧接为 online frame 1。OnlineFrameArchive 连续编号, 同时在 `enhance_metadata.json` 保留原 seq 和 source mapping。

这里也有失败边界: gate 会在 timeout 或 failed/disabled 终态解除, 所以“READY 后成为 frame 1”只描述成功路径; 失败路径随后应由 bridge 报错。

#### 源码证据:

- `_formal_chunk_rows_gated` 定义 anchor 后的 gate;  
`_PcdMixin._write_headless_pcd_result` 只让 `controller ≥ 30` 且 `object > 0` 的 row 取得 anchor, 并记录首次 formal seq。
- `_trim_warmup_delayed_rows` 保留首个 chunk-ready row;  
`OnlineFrameArchive.archive_chunk` 用 `online_start_frame + local_index` 连续编号。
- `design_spec.md` 记录 frame 0/1 接缝与 hold-still 约定, 但实现依据是上述函数。

## Chunk 组装、跟踪与过滤 (Q15–Q19)

15. **Chunk 如何组装?** `stream_chunk_data_from_headless_capture` 每读到一条 `frames.jsonl` row, 就用 `_prepared_frame_from_row` 加载它引用的 canonical prepared NPZ, 并将 row/frame 同步追加到两个 buffer。达到 `chunk_size` 后先形成 `pending_window`; 下一条 row 通常作为 borrow/lookahead frame 到达后才 materialize, capture 结束时则无 borrow flush。borrow 只参与上一窗口尾帧的 motion verdict, 不进入其发布数组。

`_chunk_data_window_from_prepared_frames` 校验所有帧共享 query schema，逐帧收集 processed mask，并将 track、visibility、PCD points/colors 沿时间维 stack。RGB 不在此处 stack，而是稍后由 `OnlineFrameArchive.archive_chunk` 逐帧写 PNG；`query_points_yx` 只做共享一致性校验。当前路径不会从 legacy sidecar 重建数据。

#### 源码证据：

- `stream_chunk_data_from_headless_capture` 负责 row/frame 双 buffer、pending\_window 和 borrow-row 触发；其嵌套 `_materialize_pending` 定义在同函数内。
- `_prepared_frame_from_row` 要求 `prepared_phystwin_frame_path`；缺失或文件不存在立即失败。
- `_chunk_data_window_from_prepared_frames` 检查 query 一致性、收集 mask，并 stack track/visibility/PCD；`_write_chunk_from_rows` 将 RGB-D 交给 archive。

16. **Chunk 大小在哪里配置？** `main_options.resolve_chunk_frame_count` 优先使用显式 `--chunk-frame-count`；否则计算 `round(replay_fps × chunk_seconds)`，并要求结果大于 0。默认配置为 5 FPS × 1 秒 = **5 帧**。结果传给 chunk stream，并保存为 `ChunkDataWriter.chunk_size`；writer 再次校验正数，并把它写入 manifest 和 static metadata。

#### 源码证据：

- `config/default.yaml` 定义 5 FPS，`chunking.chunk_seconds` 定义 1 秒；`main_cli.build_parser` 暴露 override。
- `resolve_chunk_frame_count` 实现 override/乘法/正数 校验；`main.main` 把结果传入 chunk stream。
- `ChunkDataWriter.__init__` 再次校验并保存 `self.chunk_size`；`_write_manifest` 发布它。

17. **Chunk 按时间还是按帧数关闭？** 窗口边界严格按 **row/frame 数量**：每次 append 后，buffer 未滿就 continue，达到 `chunk_size` 才关闭。`window_closed_wall_s` 只是遥测，不参与边界判断。live 路径关闭完整窗口后，通常仍需等下一帧作为 borrow 才 materialize/commit，因此“按帧数关闭”不等于“第 `chunk_size` 帧到达 即发布”。

#### 源码证据：

- `stream_chunk_data_from_headless_capture` 用 `len(row_buffer) < chunk_size` 判断是否继续累积。
- 该函数中的 pending\_window 与 `_materialize_pending` 证明 borrow-row 发布延迟；`_write_chunk_from_rows` 只把 `window_closed_wall_s` 写入 telemetry。

18. **Chunk 组装后如何执行跟踪？** 唯一的实时 chunk-stream 入口为整个 session 创建一次 `tracking.TrackingRuntime`，并把同一实例传过 `_write_chunk_from_rows` 到

`_chunk_data_window_from_prepared_frames`。后者调用  
`_track_input_with_session_query_schema` → `tracking.build_window_observations`  
→ `TrackingRuntime.process_window`。

chunk 0 的 `_freeze_identity` 冻结 controller anchors、object columns、query schema 和 neighbor table；后续窗口由 `_check_frozen_identity` 校验。process\_window 用 `~ctrl_usable` 表示语义上的 temporary-invalid（没有单独命名的状态数组），再调用 `_recover_anchor` 和 `Kabsch_rigid_transform` 做局部刚性恢复。若单独调用 window builder 而不传 runtime，它会临时新建实例；“整个 session 一个 runtime”只保证在公开 stream 主路径中成立。

track\_process\_status 是结果质量 telemetry，不是另一个分支：只要当前 window 有 controller anchor 使用局部刚性 proxy，状态就是 degraded；否则是 normal。degraded chunk 仍会提交，proxy 事实另由 controller\_proxied 和逐 anchor status 保留；schema/query/非有限值等合同违反仍然 fail fast。2026-07-12 的 1-chunk 有界验证为 normal，长 replay 后段观察到 degraded，符合这个非致命定义，不能把它表述为 worker failure。

### 源码证据：

- `stream_chunk_data_from_headless_capture` 在循环外创建一个 `TrackingRuntime`。
- `_track_input_with_session_query_schema` 调用 `build_window_observations`；`_chunk_data_window_from_prepared_frames` 调用 `TrackingRuntime.process_window`。
- `_freeze_identity`、`_check_frozen_identity`、`_recover_anchor` 和 `_rigid_transform` 给出冻结与恢复细节。
- `TrackingRuntime.process_window` 仅在存在 proxied anchor 时写 `TRACK_STATUS_DEGRADED`；`main.main::on_chunk_written` 只将该值写入 chunk-committed status event。

19. 跟踪后还会做哪些过滤？ `tracking.motion_consistency` 执行动作一致性过滤：半径 0.01 m、至少 5 个邻居（radius query 未排除自身）、相似阈值 0.005 m，至少 50% 邻居同意。

depth-validity **mask refinement** 与固定的 3D radius-outlier mask refinement

（radius=0.01 m、nb\_points=40）在 processed-frame worker 中按顺序执行一次；tracker、runtime PCD、shape prior、prepared writer 和 chunk 侧只消费同一结果，不再次做 radius refinement。不过 `tracking.build_window_observations` 仍会在 track pixel 采样时重新计算逐 query 的 depth-valid，因此不能泛称“所有 depth-validity 判断只执行一次”。

tracking 之后，`AsapRuntime.augment_window` 以 visibility、motion validity、finite 和 nonzero 联合判定无效 object 条目并回填。`_deform_frame` 在约束太少或结果非有限时

复用上一帧 mesh vertices，这就是 design\_spec\_v6\_1.md 所保留的 silent-freeze 行为。

#### 源码证据：

- `tracking.py` 常量与 `motion_consistency` 给出 0.01/5/0.005/50% 规则。
- `_PcdMixin._build_processed_frame_result` 依次调用 `apply_depth_validity_to_mask_frame` 和 `apply_radius_outlier_to_mask_frame`；`prepare_phystwin_frame` 只验证和打包；`build_window_observations` 另做 query-level depth-valid。
- `AsapRuntime.augment_window` 计算 `valid_now` 并回填；`AsapRuntime._deform_frame` 实现 silent freeze。

## 训练侧 schema、manifest 与读取起点（Q20–Q22）

### 20. 训练侧会收到什么数据？ Demo 生产端把每个窗口写成

`online_data/chunks/chunk_{id:06d}.pkl`。固定 metadata 包括 `case_name`、`chunk_id`、`start_frame`、`end_frame`、`source_frame_indices`；`source_timestamps_s` 仅在有时写入。`data_keys.REQUIRED_TIME_KEYS` 定义五个生产端必需时序键：`object_points`、`object_colors`、`object_visibilities`、`object_motions_valid`、`controller_points`。生产端通用 schema 把 `asap_surface_points`、`asap_interior_points`、`controller_proxied` 等列为 optional；并不存在名为 `recovery_mask` 的字段。

但当前配置的 Phystwin\_shen consumer 会把

`asap_surface_points/asap_interior_points` 提升为必需字段；默认 `asap_augment=True` 会生产它们。因此“ASAP 可选”只描述 Demo writer 的通用 schema，不描述当前 trainer 的更窄合同。

同一 session 还生成 `online_data/color/0/{k}.png`、`online_data/depth/0/{k}.npz` (uint16 mm)、`calibrate.pkl`、`metadata.json`、`enhance_metadata.json`，以及前缀聚合后的 `data/final_data.pkl`。

#### 源码证据：

- `REQUIRED_TIME_KEYS/OPTIONAL_TIME_KEYS` 定义生产端键；`build_chunk_data_record` 定义 chunk metadata 与 TIME\_KEYS 切片。
- `ChunkDataWriter.commit_chunk_data_record` 写 `chunk_{id:06d}.pkl`；`_append_static_data` 聚合 `data/final_data.pkl`。
- `OnlineFrameArchive._archive_one_frame`、`_initialize_calibration`、`_write_metadata` 和 `_write_enhance_metadata` 给出 RGB-D archive 布局。
- 当前外部 checkout 5b8c071 的 `OnlineFrameBuffer._validate_chunk_shapes` 将两个 ASAP key 列为 required；`main_cli.build_parser` 把 `asap_augment` 默认设为 true。

## 21. Manifest 何时更新，如何保证读者不会看到半成品？ 正常提交顺序是：

OnlineFrameArchive.archive\_chunk 先写本 chunk 的 RGB-D 帧文件；ChunkDataWriter.commit\_chunk\_data\_record 再原子写 chunk pickle，原子更新聚合 final\_data/metadata，最后原子更新 online\_data/manifest.json；commit 返回后才调用 OnlineFrameArchive.publish\_metadata 推进 archive 的 metadata.json 与 enhance\_metadata.json。所以读者一旦从 manifest 看到新 committed chunk，对应 chunk 与帧文件已经存在；archive frame\_num 只推进到已 commit 前缀。

atomic\_pickle\_dump/atomic\_json\_dump 都采用临时文件、flush、fsync 和 os.replace。RGB PNG 也 fsync 后 replace；depth NPY 使用 temp+replace 但没有显式 fsync，所以源码保证“不会看到半写文件”，不能夸大成“所有 archive 文件都具备相同的断电持久性”。正常结束写 finished；materialize/commit try 块内的失败写 failed。更早的 prepared-frame 加载失败不在该 try 块内，因此不能声称任何异常都必然把 manifest 从 recording 改成 failed。

### 源码证据：

- `_write_chunk_from_rows` 明确执行 `archive_chunk` → `commit_chunk_data` → `publish_metadata`。
- `ChunkDataWriter.commit_chunk_data_record` 的顺序是 `atomic chunk` → `aggregate` → `counters` → `_write_manifest`。
- `OnlineFrameArchive.archive_chunk` 与 `publish_metadata` 说明 frame files 与 committed metadata 的关系。
- `atomic_pickle_dump/atomic_json_dump` 和 `_atomic_write_bytes` 给出原子写细节；`stream_chunk_data_from_headless_capture` 给出 finished/failed 的实际覆盖边界。

## 22. 训练侧从什么时候开始读取？ main.main 内嵌的 \_maybe\_start\_phystwin\_shen 在 warm-up 启用时等待 shape\_prior/points.npz 出现后启动；warm-up 禁用时以 warmup\_disabled\_immediate 立即启动。Demo 只启动一个 scripts/run\_online\_full\_pipeline.py supervisor，并显式传入 --online\_dir <base\_path>/online\_data 以及本地 config/default.yaml::phystwin\_shen 的每个 runtime 叶子。外部 pipeline YAML 不再是 Demo 参数的维护源。Stage 1/2 各自的 max\_online\_chunks、cma\_popsizes、zero\_order\_backend 和 sim\_force\_mode 也由本地 YAML 显式传入；当前 Stage 1 是 2/4/boba/gather，Stage 2 是 10/4/boba/gather。batch\_size/segment\_len/segment\_stride 遵循 Phystwin 原生的 common-then-stage 继承语义，并通过 stage-specific CLI 显式传递。当前 common 不提供这三个默认值，Stage 1 使用 2/10/10，train 使用 5/30/30；禁用的 Stage 2 可省略，若启用且没有自身值或 common 默认值，Demo 会在 camera 启动前失败。

supervisor 在 demo\_2\_max 中运行；外部 YAML 的 python: null 令 Stage 1、Stage 2、train 和 viewer 继承 supervisor 的同一个 Python。wrapper 先启动 cma\_viewer.source=all 的单个合并 viewer，再顺序运行 Stage 1、可选 Stage 2 和



train; 独立 train\_viewer 保持关闭。Demo 在启动 supervisor 前只清理这个 viewer 的 endpoint, 默认是 127.0.0.1:8765。当前正式 base\_path=outputs 时, viewer 的 origin、Stage 1 和 train 输入分别是 outputs/online\_data、experiments\_online\_cma/outputs/realtime 和 experiments\_online\_train/outputs/realtime。

supervisor、Stage 1/2 和 train 的合并 stdout/stderr 同时实时转发到 Demo 启动终端（每行前缀 [phystwin\_shen]）并保留到

<base\_path>/phystwin\_shen/online\_full\_pipeline.log。Demo 显式设置 PYTHONUNBUFFERED=1, 避免外部 Python stage 因 pipe 重定向延迟输出。当前默认 viewer 使用 --quiet, 它们自己的输出仍由外部 wrapper 静默处理。

顺序读取逻辑位于外部 Phystwin\_shen checkout:

OnlineChunkReader.load\_new\_chunks 从 last\_loaded\_chunk + 1 顺序读到 manifest 的 latest\_committed\_chunk; wait\_for\_initial\_frames 会先等到至少各 stage 自己的 segment\_len 帧才创建 simulator/trainer。当前 chunk 是 5 帧, Stage 1 需要 10 帧 (2 chunks), train 需要 30 帧 (6 chunks)。train.stop\_when\_finished: true 时, trainer 以 manifest 的 finished 为停止条件, 完成并保存观察到 finished 的 terminal iteration; 设为 false 时严格跑 iterations。无论是哪一种, Demo 正常路径最终都会等待 supervisor 返回, 只有 return code 0 才算完整 pipeline 成功。

源码证据:

- `main.main::_maybe_start_phystwin_shen` 给出 points-ready/disabled 两个 trigger; `launch_phystwin_shen` 只执行一次 Popen, `build_full_pipeline_command` 给出完整显式 CLI。
- 外部 checkout 的 `train_online_warp.py::wait_for_initial_frames`、`qqt/data/online_stream.py::OnlineChunkReader.load_new_chunks` 和 `qqt/engine/trainer_warp.py::InvPhyTrainerWarp.train_online_batched` 给出等待、顺序读取、terminal save 和 stop-when-finished 行为。

## 在线流水线状态可视化 (Q23)

23. 如何看到流水线当前在做什么, 以及 warm-up 是否失败? PipelineStatusWriter.emit 把 t/source/stage/detail/ok 追加到 <base\_path>/pipeline\_status.jsonl, 并吞掉所有写入异常, 所以 telemetry 失败不会改变正式产品。当前实际 writer 只有两类: orchestrator 写 run start、chunk committed、Phystwin downstream start 和正常控制流末尾的 finished/fatal; camera 写 capture start、shape-prior submitted、warm-up ready, 以及 startup/worker fatal。shape-prior 的 upscale/generate/align/ sample 子进程没有各自创建 writer, 也没有逐阶段状态事件。

viz\_playback.run\_side\_by\_side 会读取最近 200 条事件, 并调用

viz\_panels.draw\_pipeline\_status 绘制状态条; 任一 ok=False 或 STAGE\_FATAL 事件会令状态条变红并显示错误。但当前默认配置是 side-by-side + sam3d-final-data,

visualize\_track.run 会分派到 run\_interactive\_side\_by\_side; 该函数目前没有读取状态日志, 也没有绘制状态条。因此当前可核验的查看方式是: 直接查看 pipeline\_status.jsonl, 或使用会进入 OpenCV run\_side\_by\_side 的 rgb-overlay 路径; 不能声称默认正式 viewer 已经显示该状态条。

Phystwin\_shen 的 <http://127.0.0.1:8765/> 是另一套 combined HTML viewer。它展示 origin、Stage 1 和 train 的 realtime 结果, 但不读取 pipeline\_status.jsonl, 也不替代上述 warm-up/fatal 状态条。它只在 points-ready 后由 supervisor 启动; Chrome 打开 URL 只是连接现有 server, 不会反向启动 Phystwin pipeline。2026-07-12 正式 fake-live 启动中, 该 endpoint 已实测返回 HTTP 200 并成功在现有 Chrome 会话中打开。

main.main 的外层 try/except/finally 覆盖 camera 启动、stream、supervisor launch 和最终 wait。shape-prior/materialization、camera、supervisor 非零退出或 Ctrl+C 任一失败都会写 terminal STAGE\_FATAL, 并以保存的 PGID 对整个 Phystwin\_shen 进程组执行 SIGTERM, 超时后 SIGKILL。

显式 --max-chunks N 达标时, stream 已经提交完第 N 个 chunk 并持久化 terminal manifest.status=finished。编排器会在等待 Phystwin\_shen 继续训练之前立即、只打印一次:

```
#####  
collect finish  
#####
```

这个 banner 只表示采集完成, 不表示整个 Demo 进程已经退出; Phystwin\_shen 尚未训练完时, 主进程会继续等待它。

**Warm-up 实时 RGB 输入预览** (mdp\_warmup\_preview.WarmupRgbPreview, 不是 tracking-chunk viewer): 无论 downstream.mode 选什么, camera 进程在 capture 启动时打开一个实时 RGB 输入窗口 (直接读内存里的 input\_preview\_slot, 零磁盘 IO), 供操作员在 hold-still 期间确认取景/双手可见。生命周期: warm-up 正常结束

(WARMUP\_FINISHED banner 处; 若 shape-prior warm-up 关闭则在 frame-0 seed 完成处) 自动关闭; warm-up 失败/取消/提前退出经 stop\_event + stop() **立即**关闭。GUI 失败 (无显示环境) 只打一行日志并禁用, 绝不影响采集。开关: --warmup-rgb-preview / --no-warmup-rgb-preview (默认开, 编排器透传给 camera 子进程)。即使 supervisor leader 已退出, 遗留的 train/viewer child 仍按保存 PGID 清理。reader 仍只把 manifest.status=finished 当完成; 若 producer 写 failed, Demo 不等待 reader 自己理解 failed, 而是由上述异常路径终止整个 downstream group。

### 源码证据:

- `PipelineStatusWriter.emit` 是 best-effort append; `read_status_events` 容忍缺失文件和 torn last line。

- `main.main`、`_LifecycleMixin.run/_record_fatal_worker_error` 和 `_maybe_start_shape_prior_from_pcd_result` 是全仓实际 emit call sites; shape-prior stage 文件没有 writer call site。
- `viz_playback.run_side_by_side` 调用 `draw_pipeline_status`; `use_interactive_side_by_side` 与 `run_interactive_side_by_side` 证明默认 SAM3D viewer 绕过该绘制逻辑。
- `config/default.yaml` 定义默认 side-by-side + sam3d-final-data; `ShapePriorWarmupManager._run` 与 `main.main` 给出 terminal fatal 与 downstream PGID 清理边界。