TABLE 1-1 Basic Identities of Boolean Algebra

(1) $x + 0 = x$	(2) $x \cdot 0 = 0$
(3) $x + 1 = 1$	(4) $x \cdot 1 = x$
(5) $x + x = x$	(6) $x \cdot x = x$
(7) $x + x' = 1$	(8) $x \cdot x' = 0$
(9) $x + y = y + x$	(10) $xy = yx$
(11) $x + (y + z) = (x + y) + z$	(12) $x(yz) = (xy)z$
(13) $x(y + z) = xy + xz$	(14) $x + yx = (x + y)(x + z)$
(15) $(x + y)' = x'y'$	(16) $(xy)' = x' + y'$
(17) $(x')' = x$	

The identities listed in the table apply to single variables or to Boolean functions expressed in terms of binary variables. For example, consider the following Boolean algebra expression:

$$AB' + C'D + AB' + C'D$$

By letting $x = AB' + C'D$ the expression can be written as $x + x$. From identity 5 in Table 1-1 we find that $x + x = x$. Thus the expression can be reduced to only two terms:

$$AB' + C'D + A'B + C'D = AB' + C'D$$