

Szegedi Tudományegyetem

Informatikai Intézet

**Elektromiográf biofeedback játék koncentrációs
képességek fejlesztésére**

DRAFT 2026/04/20 21:17:36

Szakdolgozat

Készítette:

Barti Szabolcs

Programtervező informatikus BSc
szakos hallgató

Témavezető:

Kiss Ádám

egyetemi tanársegéd

Szeged

2026

Feladatkiírás

- EMG készítése
- Digitális jelfeldolgozás és adavizualizáció
- A valós idejű jel felhasználása egy általunk fejlesztett játék irányítására amely fejleszti a koncentrációt
- eredmények összegzése

Tartalmi összefoglaló

Tartalmi

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék	4
1. Bevezetés	6
1.1. A biofeedback fogalma	6
1.2. A feladat bemutatása	6
1.3. A flow fogalma	6
1.4. A játékoság jelentősége	7
1.5. Egy piacon lévő megoldás bemutatása [9]	7
1.5.1. Az alap szoftverben található játékok:	8
1.6. Miben lesz más ez a projekt?	10
1.7. Kezdő lépések	10
1.8. Technológiai akadályok	11
1.9. Adatok továbbküldése a számítógépre [13, 14, 15]	12
1.9.1. Universal Serial Bus (USB)	12
1.9.2. USB architektúra	13
1.9.3. USB sebessége	13
1.9.4. USB végpontok	13
1.9.5. kommunikáció	14
1.9.6. Tranzakciók	15
1.9.7. Descriptorok	17
1.9.8. USB Enumeration and Configuration	17
1.9.9. USB osztályok	18
1.9.10. HID fogalma	18
2. A trifázisos izommozgás	19
3. A ballisztikus mozgás	19
4. A mozgás 3 fázisa	19
5. A gyakorlás hatása	20
6. A két elmélet	20
7. A flow állapota	21
7.1. A flow állapot jellemzői	21
7.2. A flow és a trifázisos izommozgás kapcsolata	21
7.3. A flow mérése	22

8. Kísérleti Módszertan és Jelfeldolgozás	22
8.1. Mérési elrendezés	22
9. Várt Eredmények és Hipotézisek	23
10. Mérés a gyakorlatban	23
10.1. A micropython hiányosságai	25
10.2. A Flow score	31
10.2.1. Agonista és Antagonista amplitúdójának az aránya	31
10.2.2. Agonista és antagonisták izmok koaktivációja	31
11. A játék	32
11.1. Követelmények	32
11.2. Valós idejű jelfeldolgozás és hálózati zajszűrés	32
11.3. A játékmotor	33
12. License	36
Hivatkozások	37

1. Bevezetés

„If you can not measure it, you can not improve it.” - Lord Kelvin

1.1. A biofeedback fogalma

"A fogalom 1969-ből származik, 1940-ben kifejlesztett laboratóriumi módszerekre, amelyekben a kísérleti személyek megtanulták megváltoztatni a pulzusukat, vérnyomásukat és más fiziológiai funkcióikat, amelyekről eddig úgy gondolták, hogy tudatosan nem változtathatóak."

[1] - saját, nem hivatalos fordítás

A biofeedback abból a premisszából indul ki, hogy amit képesek vagyunk mérni azt irányítani is tudjuk, így van ez a fiziológiáinkkal is, természetes határokon belül, képesek vagyunk arra, hogy a pulzusunkat figyelve növeljük vagy csökkentjük azt.

A biofeedbacket széles körben használják, változó sikerrel. Leginkább a krónikus izomfájdalom, szorongás, figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar kezelésére (ADHD) használják. [2]

Fontos megjegyezni, hogy létezik a biofeedbacknek egy alfaja is, amit neurofeedbacknek hívnak, ezt főleg elektroencefalográfiával végzik (későbbiekben csak EEG), ezen eljárás abból áll, hogy elektródákat helyezünk a kísérleti személy fejére és így képesek vagyunk mérni bizonyos területek aktivitását, fontos, hogy nem tudunk ezzel a módszerrel csak egy idegsejtet megfigyelni [3], mert ahhoz túl távol vagyunk a sejttől, inkább több neuron szummázott aktivitását mérjük, melyek eljutnak a koponyán át az elektródáinkig.

Az elektromiográf (későbbiekben csak EMG), amit mi fogunk használni, az már a perifériás idegrendszer motorikus aktivitását igyekszik mérni, az által hogy mekkora az elektromos feszültség bizonyos izomcsoportjainkban. [4] Mindkét eljárást használták már ADHD biofeedback tréningre, pozitív eredményekkel, ugyanakkor az EEG hatásosabbnak bizonyult erre a feladatra mint az EMG. [5]

1.2. A feladat bemutatása

A célunk az, hogy egy olyan alkalmazást, pontosabban videójátékot fejlesszünk ami képes fejleszteni az azzal játékosok koncentrációs képességeit. Ezt úgy igyekszünk elérni, hogy EMG-vel mérjük valós időben a játékos olyan fiziológiai markereit, amelyek korrelálnak a flow állapotával, A hipotézisem az, hogy a pozitív visszacsatolás révén és a nehézségi szint fejlődés szempontjából optimális algoritmikus beállításával megfogja könnyíteni az egyén számára, hogy a flow állapotába kerüljön. A bevonódást jutalmazó játékunkban. A trifázisos izomaktivitásból fogunk következtetni a bevonódás mértékére EMG segítségével (lásd 2. fejezet).

1.3. A flow fogalma

A flow fogalmát, Csikszentmihályi Mihály vezette be először a köztudatba.

A flow állapot jellemzői:

- elveszett időérzés
- optimális stressz szint, ami még facilitáló

A flow állapothoz szükség van egyértelmű célokra, egyértelmű és azonnali visszajelzésre, meglévő képességek és a feladat nehézsége közötti optimális egyensúlyra.

TODO ennek az egyensúlynak a fogalma és hogyan fogjuk elérni


1.4. A játékoság jelentősége

Az elmúlt évtizedben jelentősen megnövekedett a játékosított tanulási módszerek iránti érdeklődés az oktatástechnológiában [6]. A Herman Ebbinghaus féle felejtési görbe elméleti alapjain nyugvó köztes ismétlés (spaced repetition) módszer egyre szélesebb körben alkalmazott tanulási stratégiává vált. Működő digitális tanulási platformok számtalan módon igyekeznek bizonyos időközönként felidézteni a tanulókkal az elsajátítani kívánt fogalmakat, egyre szórakoztatóbb módon növelve a tanulói motivációt [6] és hosszú távú emlékezőt [7], ennek köszönheti a népszerűségét a Kahoot is, mely hatékony tanulási eszköznek bizonyult [8].

1.5. Egy piacon lévő megoldás bemutatása [9]

következő alfejezetben ismertetett adatok és tartalmi elemek teljes egészében az alcímben megjelölt weboldalról származnak, ezért külön hivatkozás nem kerül feltüntetésre.


"Kinek ajánlott? Pszichológusoknak, pszichiátereknek és trénereknek hogy segíthessék a klienseiket és bárkinek, aki szeretné jobban kezelni a stresszt, a gondolatait és az érzelmeit otthoni gyakorlással. (Gyerekek is használhatják, 5 éves kor fölött.)" - saját, nem hivatalos fordítás



1. ábra. Az eszköz csak egy pulzumérőt használ, amit a fülünkre kell helyeznünk majd csatlakoztatnunk kell az eszközt a számítógéphez USB-n keresztül és már használhatjuk a letöltött szoftverünkkel.


1.5.1. Az alap szoftverben található játékok:

Crystal Clear




2. ábra. "You control water. See how different droplets appear as you change the focus level of your brain. The clearer the mind, the larger the drops and the quicker the bowl gets filled. See how quickly can you complete this task using only the power of your mind?".

Energy Booster




3. ábra. "This game will teach you how to get rid of irritating thoughts, concentrate and focus on what's important now. In order to win, you must repress unnecessary thoughts and emotions (I will show you how). Focus on sensing the here and now. Unlock natural resources in your body to fight fatigue and find energy to do the things you love..."

Instant Relaxation



4. ábra. "This simple game will train your mind with a powerful technique which will provide instant relaxation. It works is by harmonizing your breathing with your heart rate (HRV). Clear instructions are attached. Even a child can do it! Let this machine work on your mind for one evening. . . I can guarantee that your friends will gossip about the "Mental Magic" abilities you will be able to show off the next morning."

Mental Magic - Mind Control



5. ábra. "This game teaches you to control your emotions. In order to complete the task, you must silence your thoughts and emotions. The poorer your mental condition, the harder the game will be to play. The car will move slower and potholes will appear in the road. The better your focus and relaxation, the easier the road will become. The car will gain speed. Test yourself against family members and friends! See who will be the first to complete seven laps."

This is what's included in the Pack:

- Software Package: 3 games with progress analysis and a motivational system. One extra game free.
- Biofeedback sensor: a heart rate sensor to be attached to your ear or finger. (Requires only periodic cleaning with a dry cloth).
- Stone device: analyzes data from the sensor and sends it to the computer via USB. Easy Installation.
- 24-month warranty.
- Instruction manual.



Choose your Edition

The system is available in two editions: Professional or Home Edition.

Pro. For Professionals. \$397 \$197 Pro Edition includes all games, unlimited users (limited only by computer capacity). All statistics. Includes wavelet analysis plots, Poincare plot and Fourier transforms (with window and scale settings). Add To Cart AMERICAN EXPRESS DISCOVER MASTERCARD VISA Buy on Amazon	Home. For home use. \$347 \$149 Home Edition, all games, up to 3 users, additional users requires Pro version. Statistics include the Stones score and HRV plot only. Other functions are the same as Pro. Add To Cart AMERICAN EXPRESS DISCOVER MASTERCARD VISA Buy on Amazon
--	--

6. ábra. A termék ára és a csomag tartalma

1.6. Miben lesz más ez a projekt?

A fenti megoldással ellentétben, mi izomaktivitást fogunk mérni két elektromiográf segítségével, ballisztikus (hirtelen) mozgások mérésével, a trifázisos aktivitás mentén képesek lehetünk kiszámolni egy flow értéket [2](#), melynek a maximalizálása lesz a cél a játékunkban és hosszútávon pedig az, hogy képes legyen fejleszteni a játékosok koncentrációs képességeit a mindennapokban is, ennek empirikus bizonyítása túlmutat a szakdolgozatom keretein, ugyanakkor közeljövőbeli célom ennek megvalósítása.

1.7. Kezdő lépések

Mivel Pythonban szerettem volna a mikrokontrollert vezérelni, ezért a témavezetőmmel úgy döntöttünk, hogy Raspberry pico 2-t fogunk használni micropythonnal. Az ECG modul tökéletes lesz a számunkra, noha mint az később kiderült csak módosítások után, a modullal járt 3 elektróda, amelyekkel az elektromos aktivitást tudjuk mérni.

A legelején még csak az ujjmozgató izmok aktivitását néztük, ehhez el kellett helyeznünk egy-egy elektródát az izom kezdő és végpontjában, majd egyet földelés gyanánt a kézfejre tettünk, de ezt bárhová máshová is helyezhettük volna, a mért izmon kívül természetesen.

A micropython firmware[\[10\]](#) telepítését követően, a pico már képes volt python scripteket

futtatni, egy egyszerű print utasítással eljutottunk oda, hogy serialba írjon, a chatGPT által írt adatvizualizációs program így már képes volt kimutatni, hogy mit mért az ECG modul.

Termék	Leírás
EKG-01-M	AD8232 EKG szív monitor modul
RPI-PICO-2W	Raspberry Pi Pico 2 fejlesztői panel, RP2350, Cortex M33, RISC-V, CYW43439 wireless chip
RC-40-10/MM	Szalagkábel csatlakozóval, 10cm, 40p, male-male (jumper)
HS-005	Próbapanel, univerzális NYÁK, forrasztható, 420p, RM2.54mm, 83x54mm
AK-300110-010-S	USB A dugó - micro USB B micro dugó, 1m

1. táblázat. Megrendelt termékek listája

1.8. Technológiai akadályok


Már a legelején feltűnt számunkra, hogy nem a várt EMG jelet kapjuk az AD8232-től, ennek elsődleges oka az volt, hogy ez a hardware ECG-re van optimalizálva[11]. Itt fontos megjegyezni, hogy az általunk használt ECG modul az valójában a hestore-on vásárolt legális másolata a sparkfun AD8232-nek, a Creative Commons share alike licenzének köszönhetően.[11]

Így internetes keresést követően azt találtuk, hogy ez a hiba bizonyítottan javítható, bizonyos alkatrészek cseréjével[12]

Ezek a következők voltak:

- 200KOhm fémréteg ellenállás
- 27KOhm fémréteg ellenállás
- 1MOhm fémréteg ellenállás
- 330KOhm fémréteg ellenállás
- 100KOhm fémréteg ellenállás
- 470nF kerámia kondenzátor
- 1nF kerámia kondenzátor

A szükséges alkatrészek beszerzését és forrasztási munkákat én végeztem.



7. ábra. A cikkben leírt megfelelő EMG konfigurációt követtük[12]

1.9. Adatok továbbküldése a számítógépre [13, 14, 15]

Fontos megjegyezni, hogy a következő fejezet, a fent említett források összefoglalásából és fordításából született.

Mivel a célunk az, hogy a játéunk dinamikusan igazodjon a felhasználó fiziológiai állapothoz, ezért szükségünk van folyamatos kommunikációra a számítógép és a modul között, erre a legalkalmasabbnak megoldásnak azt gondoltuk, hogy controllerként fogjuk emulálni a pico-t, így a folyamatos jelet képesek vagyunk analóghént, vagy éppenséggel ravaszként beállítani, a játéunk elsődlegesen kontrollre lesz tervezve.

1.9.1. Universal Serial Bus (USB)

Az USB az egyik legelterjedtebb vezetékes kapcsolódási forma a számítógép és valamilyen eszköz között, 1994 előtt a számítógépek egyik nagy hiányossága volt, hogy számtalan különféle csatlakozási módot használtak, ilyen volt pl. a VGA, PS2 portok is, amiből többféle is volt. Ez problémás volt, hiszen ha az egér PS2-es portjába billentyűzetet csatlakoztatott véletlenül valaki figyelmetlenségből, akkor az operációs rendszer nem ismerte fel az eszközt.

1994-ben a Compaq, DEC, IBM, Intel, Microsoft, NEC, és Nortel közös erőfeszítésével megalkották a ma ismert USB architektúrát, amely képes volt svájci bicskaként működni az

informatikában, ami a csatlakozókat illeti és nem melleleg gyorsabb is volt mint az addigi megoldások.

1.9.2. USB architektúra

Az USB egy aszinkron protokoll, ami a mester-szolga architektúrára épül, ugyanakkor csak egy host lehet egy rendszeren belül és minden kommunikáció az eszközökkel csak a host kezdeményezésére

Egy host két részből áll:

- Host controller: ez felel az új eszközök felismeréséért, kezeléséért
- Root Hub: hardveres elem, ami központi belépési pontja az USB eszközöknek

Minden csatlakoztatott eszköznek van egy címe, amivel a host eltudja érni. A host 127 kapcsolatot képes kezelni, azért csak ennyit mert az UBS protokoll 7 bites címekre van korlátozva.

1.9.3. USB sebessége


Az USB specifikáció megkülönböztet sebesség kategóriákat:

- Low-Speed devices (maximum 1.5Mb/s); ide tartoznak az egerek, billentyűzetek
- Full-Speed devices: (maximum 12Mb/s); USB támogatott mobil telefonok, audio eszközök
- High-Speed devices: (maximum 480Mb/s); pendriveok, külső tárolók
- Super-Speed(+) devices: (maximum 20-80Gb/s);

1.9.4. USB végpontok

Egy USB eszköz, végpontokat tartalmaz, egy végpont az eszköz önállóan hivatkozható részét jelöli, ami képes információ közvetítésre a host és az eszköz között. Fontos megjegyezni azt, hogy ezen címek egyedisége csak az eszközön belül áll fenn.

A végpontok úgynevezett, pipeokkal vannak hozzákötve a bufferhez.



8. ábra. USB data flow model[14]


Az USB végpontok egyirányúak és az adat csak olyan irányba áramolhat, amelyet a végpont megenged. leggyakrabban ciklikus redundancia vizsgálatot használnak a hibák keresésére (Cyclic Redundancy Checks - CRC). Ez a módszer checksum számítás követően hozzáfüzi a csomaghoz ezt az értéket, majd a fogadó fél újra kiszámolja a checksumot, amennyiben a két checksum egyezik, sikeres volt az adatátvitel.

A végpontokra azért van szükség, mert az eszközöknek eltérhet a mintavételezési rátája, ahogy az adatmennyiség is egy csomag esetén.

1.9.5. kommunikáció

A kommunikáció az USB 2.0 esetében félig duplex, mivel továbbítás és fogadás egyszerre nem valósítható meg, a tranzakciókat a host indítja és a hubhoz kapcsolódó eszközök, csak válaszolni tudnak rá.

Amennyiben megnézzük az USB protokolt az idő szempontjából, egy frame sorozatot tartalmaz. Egy frame rendelkezik egy start of frame (SOF) csomaggal és egy vagy több tranzakcióval.



9. ábra. USB frame[14]

Az ábra megmutatja, hogy egy tranzakció egy token csomagból, opcionális adatcsomagból és handshake csomagból áll.

Egy csomag tartalmazhat:

- Packet ID (PID) - azonosítás
- Optional Endpoint Address - 4 bites cím
- Optional Payload Data - továbbítandó adat egy kis része (0 - 1023 byte)
- Optional CRC - hibavizsgálat

1.9.6. Tranzakciók

1. Token csomagok A token csomagokat, mindig a host küldi és a forgalom irányításáért felelősek. A token csomag adja meg a tranzakció típusát.

Ez a csomag így alakul:

- Packet ID (PID)
- 7-device address
- 4-bit endpoint ID
- 5-bit CRC

Három különböző változata van:

- IN token packet - kérés az eszköztől a hostnak
- OUT token packet - megerősítés, a host eszköztől, hogy készen áll a küldésre
- SETUP token packet - konfigurációk és beállítások során kerül küldésre

Van egy token csomag típus, amit érdemes külön is említeni, ez az úgynevezett Start of Frame (SOF) csomag, ez egy olyan speciális csomag, ami tartalmaz egy 11-bites frame number nevű mezőt, ami mutatja a jelenlegi és eddig elküldött csomagok számát. A frame number mindig inkrementálódik, amikor megjelenik egy új SOF az adatsínen.

2. Adatcsomagok Ezek a csomagok tartalmazzák, a továbbítandó adatnak egy részét.

Fontos, hogy ezek kétféle ID-val rendelkezhetnek, ID0-val és ID1-el, Ennek hibavizsgálati okai vannak, mivel az adatcsomagok esetében, a küldők alternálják ezeket, így ha két azonos ID-val ellátott csomagot kapunk egymás után, akkor biztosra vehetjük, hogy beszélhetünk adatvesztésről.

3. Handshake csomagok Ezeket a csomagokat a csomagokat a tranzakciók zárására használjuk. Mindig a tranzakciót fogadó fél küldi ki ezeket.

Lehetnek:

- ACK - sikeres továbbítás
- NAK - sikertelen továbbítás
- STALL - hibajelzés
- NYET - A fogadó fél még nem áll készen a csomag fogadására (Csak High-Speed eszközök esetén)

4. Különleges csomagok

- PRE - hubok számára küldi ki a host, jelezve hogy a következő csomag low-speed lesz (Csak Full/High-Speed eszközök esetén)
- PING - NYET csomag beérkezése után, ellenőrzi az eszköz elérhetőségét (Csak High-Speed eszközök esetén)

Tranzakciók típusai

- Upstream/Read/IN - Olyan tranzakciók, melyeket az eszköztől küldünk a hostnak. A tranzakciót a host kezdeményezi, hogy adatot kérhessen egy IN csomaggal rendelkező eszköztől. Amennyiben az eszköz nem képes adatot fogadni egy NAK-el fog válaszolni, majd később újra próbálja. Sikeres adatfogadás esetén egy handshakkal zárul.
- Olyan tranzakciók, melyeket a hostról küldünk az eszköznek. A tranzakciót a host kezdeményezi, hogy adatot küldhessen egy OUT csomaggal rendelkező eszköznek. Amennyiben az eszköz nem képes adatot fogadni egy NAK-el fog válaszolni, majd később újra próbálja. Sikeres adatfogadás esetén egy handshakkal zárul.
- Control - Segít beazonosítani, beállítani, irányítani az eszközöket és lehetővé teszi a host számára hogy adatokat olvasson ki az eszköztől, beálíthassa az eszköz címét,

1.9.7. Descriptorok

Az USB Descriptorok személyigazolványként működnek az eszközök számára, hasonlóak a egy használati utasításhoz.

Device Descriptor Amikor csatlakoztatjuk az eszközt. az első kérése a hostnak a device descriptor. Ez biztosítja a host számára az összes szükséges információt, amire szüksége van, hogy megfelelően tudja kezelni az eszközt.

Configuration Descriptor A configuration descriptor megadja hogy hogyan kommunikáljunk a host rendszerrel, például megadhatjuk az interfészek számát

Interface Association Descriptor (IAD) Az IAD célja, hogy több interfészt csoportosítva egy funkcionáló egységet alkosson belőlük. A kezdeti fázisban az USB specifikációk nem támogatták a multi-interface funkciókat, ezért született meg az IAD.

Interface Descriptor Az interface descriptor egy olyan adatszerkezet, ami végpontok gyűjteményének is nevezhető egy USB eszközön belül.

Endpoint Descriptor Ez a descriptor alapvető információt tartalmaz egy konkrét végpontról. Minden végpontnak saját adat csatornája van, lehet az IN vagy OUT.

String Descriptor Ez a descriptor emberek számára is érthető módon írja le az USB eszköz tulajdonságait. Opcionális, de erősen ajánlott, több nyelv esetében, több string descriptorra van szükségünk.

1.9.8. USB Enumeration and Configuration

Három fázisra bontható:

- Dynamic Detection - az USB sebességét ismeri fel a csatlakozást követően
- Enumeration and configuration A host elkéri a device descriptor, ahonnan megtudja a maximális csomag mennyiséget, ezt követően a host újra indítja az eszközt és új címet ad neki, majd elkéri maradék descriptorokat is, ha ez is megvan, a host betölti a drivert.

Lehetnek:

1.9.9. USB osztályok

A szabványosított osztályok a következők:

- HID (Human Interface Device) - képessé teszi a felhasználót arra, hogy kommunikáljanak a számítógéppel, mint például az egér, billentyűzet, kontroller.
- USB Mass Storage - pl. külső HDD
- USB Video - pl. kamerák
- USB Printer
- USB Communication Device Class (CDC)

1.9.10. HID fogalma

A hardverünkön CircuitPython fut, ez 3 különböző HID eszközt tud emulálni, egeret, billentyűzetet és úgy nevezett consumer controlt[16, 17]

A pico emulált kontroller descriptora így néz ki. [16]

itt beszélek a ?? ábráról

```

1      GAMEPAD_REPORT_DESCRIPTOR = bytes((
2          0x05, 0x01, # Usage Page (Generic Desktop Ctrls)
3          0x09, 0x05, # Usage (Game Pad)
4          0xA1, 0x01, # Collection (Application)
5          0x85, 0x04, #   Report ID (4)
6          0x05, 0x09, #   Usage Page (Button)
7          0x19, 0x01, #   Usage Minimum (Button 1)
8          0x29, 0x10, #   Usage Maximum (Button 16)
9          0x15, 0x00, #   Logical Minimum (0)
10         0x25, 0x01, #   Logical Maximum (1)
11         0x75, 0x01, #   Report Size (1)
12         0x95, 0x10, #   Report Count (16)
13         0x81, 0x02, #   Input (Data,Var,Abs,No Wrap,Linear,Preferred State,No
Null Position)
14         0x05, 0x01, #   Usage Page (Generic Desktop Ctrls)
15         0x15, 0x81, #   Logical Minimum (-127)
16         0x25, 0x7F, #   Logical Maximum (127)
17         0x09, 0x30, #   Usage (X)
18         0x09, 0x31, #   Usage (Y)
19         0x09, 0x32, #   Usage (Z)
20         0x09, 0x35, #   Usage (Rz)
21         0x75, 0x08, #   Report Size (8)
22         0x95, 0x04, #   Report Count (4)
23         0x81, 0x02, #   Input (Data,Var,Abs,No Wrap,Linear,Preferred State,No
Null Position)

```

```
24 0xC0,      # End Collection
25 ) )
26
```

2. A trifázisos izommozgás

Az alábbiakban be fogom mutatni a trifázisos izommaktivációs mintázatot, hogyan mérhető EMG-vel és hogyan segíthet flow-ba kerülni.


3. A ballisztikus mozgás

A ballisztikus mozgás, gyors előre programozott mozdulat, mely a visszajelzés előtt befejeződik.

4. A mozgás 3 fázisa

1. Aktivitás az agonista(AG1) izomban, gyorsítja a végtagot.
2. Aktivitás az antagonista(ANT) izomban, a fékezésért felelős.
3. Aktivitás az agonista(AG2) izomban, a stabilizálásért felel.

Ezek a fázisok és erősségeik nem konstansok, vagyis hatással van rájuk a hangulatunk, az adott feladat [\[18\]](#).



10. ábra. Trifázisos izommozgás példa.

5. A gyakorlás hatása

Az elterjedt gondolat az, hogy az izommozgás precizitása a sebességgel fordítottan arányos, ez valóban igaznak látszik, ugyanakkor ennek a negatív korrelációnak a csökkenését nevezhetjük fejlődésnek, pontosan ez történik a gyakorlás hatására.

Az amplitúdók ingadozása csökkent a gyakorlása hatására és a maximális sebességig való eljutás és megtartása konstans maradt.

A teljesítmény javulása az agonista, antagonistá izommozgások időbeli változásának köszönhető, mikor a maximális gyorsaság nem változott semmit sem. [19]

6. A két elmélet

Az egyik elmélet azt mondta ki, hogy a mozgásban való ilyen módú fejlődés az annak köszönhető, hogy az agyunk egy erősebb jelet küld mint előtte AG1-ként.

A másik elmélet szerint rövidülnek az impulzusok ezáltal növelve a teljesítményt, végül ahogy ez a kutatás is bizonyította nyert ez a nézőpont[19].

7. A flow állapota

A flow fogalmát Csikszentmihályi Mihály vezette be először a köztudatba [20]. A flow állapot egy optimális mentális állapot, amelyben az egyén teljesen elmerül a tevékenységében, és a cselekvés és a tudatosság egybeolvad.

Úgy is mondhatjuk, hogy a flow alatt olyan optimális élményeket értünk, amelyek a legelvezetesebbek az emberi életben.

Kijelenthetjük azt is, hogy aki többször van flowban az boldogabb és elégedettebb is.

7.1. A flow állapot jellemzői

A flow állapot több kulcsfontosságú jellemzővel bír:

- **Elveszett időérzés:** Az időérzékelés megváltozik, az idő gyorsabban vagy lassabban telni látszik.
- **Teljes koncentráció:** Az egyén teljesen elmerül a tevékenységben, a külvilág háttérbe szorul.
- **Optimális stressz szint:** A feladat nehézsége és a személy képességei egyensúlyban vannak, ami facilitáló hatású.
- **Magas teljesítmény:** A flow állapotban az egyén csúcsteljesítményre képes.
- **Belső motiváció:** A tevékenység önmagáért motiváló, külső jutalom nélkül is.
- **Egyértelmű célok és azonnali visszajelzés:** A feladat világos célokat tartalmaz, és a visszajelzés azonnal érkezik.

7.2. A flow és a trifázisos izommozgás kapcsolata

A flow állapot eléréséhez elengedhetetlen a hatékony motoros kontroll. A trifázisos izommozgási mintázat optimalizálása során [19] hozzájárulhat a flow állapot elérésének megkönnyítéséhez, mivel:

- A mozgások automatizálódnak, csökkentve a kognitív terhelést
- A precíz izomkontroll lehetővé teszi a feladatra való teljes koncentrációt
- Az optimalizált mozgásminták növelik az önbizalmat és a kontroll érzését
- A hatékony motoros végrehajtás lehetővé teszi a magasabb szintű célokra való fókuszálást

7.3. A flow mérése

A flow-t, általában kérdőívekkel mérik, introspekció alapján, ezzel az a gond, hogy az emberek eltérően értelmezhetik ugyanazt a kérdést, nyilatkozhatnak úgy is, hogy az nem feltétlenül fedí az objektív valóságot, hiszen az introspekció alapú kérdőívek pontossága, korrelál az egyén önismeretével, ami szintén nem egy objektív kvantifikálható érték.[21, 22] Ezen okokból sok kritika éri a pszichológia tudományát, ugyanakkor egyre inkább haladunk az objektív mérések felé, ez itt sincs másképp. Az EMG más néven Elektromiográfia, az izmok neurális aktivációját hivatott mérni, mi 3 elektródával végezzük mindezt, de a trifázisos izommozgáshoz 5 darab fog kellene, hiszen kell két elektróda az Agonista izom kezdő és végpontjaiba, majd kettő az Antagonista izom kezdő és végpontjaiba és végül a kontrol elektróda egy semleges helyre, ez nálunk a kézfej szokott lenni.

Mostmár tudjuk azt, hogyan mérhető EMG-vel a trifázisos izommozgás, de hogy jön képbe a flow? A flow állapota korrelál a nagyobb ballisztikus mozgás precizitással.

A ballisztikus mozgások során megfigyelhető trifázisos mintázat (AG1, ANT, AG2) optimalizációja jelzi ezt a fejlett állapotot. A kutatások szerint a gyakorlott, precíz mozgásnál – amennyiben a maximális sebesség állandó – az izomaktivitás időzítése megváltozik: az AG2 (második agonista löket) időtartama lerövidül és a megjelenése korábbra tolódik,. Ez a temporális finomhangolás teszi lehetővé a pontosabb megállást és a mozgásvariabilitás csökkenését, amely a flow-élmény fiziológiai kísérőjelensége lehet.

8. Kísérleti Módszertan és Jelfeldolgozás

A kutatás során célunk egy objektív mérőszámrendszer kialakítása, amely képes valós időben vagy utólagos elemzéssel kimutatni a trifázisos mintázat finomhangolását a ballisztikus ujjmozgások során.

8.1. Mérési elrendezés

A mérésekhez felületi EMG (sEMG) szenzorokat alkalmazunk. Mivel az ujjak finommotorikus mozgatásáért felelős izmok hasa az alkaron található, az elektródákat itt helyezzük el. A vizsgált mozgás egy gyors, ballisztikus ujjextenzió (ujj felemelése) és flexió (leütés), amely jellemző a gépelésre vagy hangszeres játéokra.

Az 5 elektróda elhelyezése a következő anatómiai pontokon történik:

1. **Agonista (AG):** Biceps Brachi - a tenyér kiforgatásáért felelős izom
2. **Antagonista (ANT):** Pronator Teres - a tenyére befele forgatásáért felelős izom
3. **Referencia:** Semleges pont a csuklócsont felett (Processus styloideus ulnae), ahol nincs izomaktivitás.


9. Várt Eredmények és Hipotézisek

A szakirodalom és az elméleti háttér alapján a következő összefüggéseket feltételezzük a mért adatokban, amikor az alany eléri a flow állapotot:

1. **ANT fázis precizitása:** Flow állapotban az antagonista izom (Flexor) fékező hatása (ANT burst) élesebben elkülönül, minimalizálva az ujj felesleges rezgését a billentyű/feüllet elérésekor.
2. **Kontrakció csökkenése:** Kezdőknél vagy stressz alatt gyakori, hogy a feszítő és hajlító izmok egyszerre feszülnek (merev kéz). Flow állapotban ez az átfedés minimalizálódik, az izmok "átadják" egymásnak a munkát.
3. **AG2 redukció:** A gyakorlottság hatására a mozgás végén lévő korrekciós feszítés (AG2) amplitúdója csökken, jelezve a hatékonyabb neurális vezérlést.

10. Mérés a gyakorlatban

Amint megérkezett a második ECG modul és átalakítottuk EMG-vé, akkor bele is vágunk a mérésbe, az ujjmozgató izmok trifázisos aktivitását szeretnénk volna mérni. Az alábbi eredmények oszcilloszkóp segítségével történtek, ahol két mérőfejet használtunk, ezek földelése a gnd-hez volt bekötve, míg a mérőcsúcsok a két analóg kimenetre. A mérőeszköz használata lehetővé tett még a pico2-nél is egy pontosabb mérést. Az eredmények összefoglalója ezen a képen látható:




11. ábra. Az EMG mérés eredményeinek összefoglalója.

A kép baloldalán láthatóak a korrelációk az agonista és az antagonisták izmok között, míg a többi képen a mért értékek egymásra illesztését láthatjuk. Ami tisztán látható, hogy a feszítő és szorító korrelációk eltérnek egymástól és ezeknek a vizualizációjában láthatjuk azt, hogy szinte ugyanolyan utat jár be mindkét jel. Ez gyanús volt számunkra, arra gyanakodtunk hogy túl nagy az interferencia hiszen a felvétel során mind az 5 elektródának közel kellett lennie egymáshoz az alkaron. Az is felmerült bennünk, hogy a ballisztikus mozgások hiánya okozhatja ezeket a furcsaságokat.

Ugyanebben a periódusban jöttünk rá, hogy a fékezés aktivitása problémás lehet olyan mozgások esetében ahol fenn áll egy ütközés, hiszen akkor megtörténhet mondjuk kontroller esetében hogy az analógot mindig ütközésig nyomja valaki, így egyáltalán nem vagy kevésbé kell fékeznie a felhasználónak az izommozgást.

Ezt követően beszélgettem egy orvosi barátommal [35](#), aki új ötleteket adott. Egyrészt elmondta, hogy nincs olyan variáns, amikor csak az egyik izom aktív az agonista-antagonista párosban, hiszen míg az egyik feszül, addig a másiknak nyúlnia kell és ez is mutathat valamikor aktivitást. Megpróbáltunk új mozgásokat keresni, ahol a mozgásban részt vevő izompárok távolabb vannak egymástól, hogy csökkentsük az interferenciát és nem ütközik, így találtunk rá a tenyérforgató mozgásra, ahol a pronator teres és a biceps brachii a két domináns felületi EMG-vel is mérhető izom. Fontos tapasztalat volt ugyan, hogy a biceps csak akkor aktív ha a könyök be van hajlítva ~90 fokban.

A mérés eredménye a következő, ahol már evidens a jel trifázisos természete, ez annak is köszönhető, hogy itt már ballisztikus mozgásokat is használtunk.




12. ábra. A tenyérforgató izmok trifázisos aktivitása.

A játék irányítása egy DualShock 4TM [\[23\]](#) kontroller gyorsulásmérőjével fog történni, a kontroller kormányként lesz fogva egy kézbe és az elforgatása lesz a felelős, mind a játék irányításáért, mind a trifázisos ballisztikus mozgásokért.

10.1. A micropython hiányosságai

Sajnos rá kellett jönnünk, hogy a MicroPython interpreter overheadje okán nem volt képes elegendő mintavételi sebességet biztosítani mindkét szenzorhoz egyidejűleg, így az alábbi python kódot le kellett cserélnünk egy rust code-ra, amelyet ágensekkel segítségével hoztunk létre.

Azért választottuk rustot, mivel hardwerközelí nyelv, annyira hogy nem kell telepíteni a pico2-n semmit, mint a micropython esetében, csak átmásolni a bináris fájlt és már működik is. hardwerközeliségről lévén szó válaszhattunk volna más nyelvet is, mint mondjuk a C, C++, de mégis a rust mellett döntöttünk, mivel ez egy modernebb nyelv, ahol expliciten ki kell kapcsolnunk a biztonsági funkciókat, hogy olyan szabad memóriakezelésünk legyen mint a másik két említett nyelvben. Az alábbi program binárisban küldi ki az adatokat számítógépre, ahol egy python scripttel fog történni a feldolgozás, ezt követi majd a játékmotor.



13. ábra. A tenyérforgató izmok trifázisos aktivitása.

```

1 import board
2 import analogbusio
3 import array
4 import ulab.numpy as np
5 import time
6 import usb_hid
7 import usb_cdc
8
9 # A csatlakoztatott USB HID eszközök közül kikeressük a gamepad-et.
10 # A gamepad Usage Page-e 0x01 (Generic Desktop), Usage-e 0x05 (Game Pad).
11 gamepad = None
12 for device in usb_hid.devices:
13     if device.usage_page == 0x01 and device.usage == 0x05:
14         gamepad = device
15         break
16
17 # A HID report 7 bájtos: az első bájt a Report ID, a többi az adatmezők.
18 # A 4-es Report ID a custom gamepad descriptorának felel meg.
19 report = bytearray(7)
20 report[0] = 4
21
22 def send_integer(value):
23     """Egyetlen értéket küld el az X tengely csatornaként (-127..127)."""
24     report[3] = value & 0xFF
25     gamepad.send_report(report)
26

```

```

27
28 # Egy-egy olvasási ciklus mintaszáma (100 minta / 1000 Hz = 100 ms ablak)
29 length = 100
30 buffer1 = array.array("H", [0x0000] * length)
31 buffer2 = buffer1[:]
32
33 # Mindkét ADC csatornát 1000 Hz-es mintavételi rátával inicializáljuk.
34 # GP26 = 1. szenzor (agonista izom), GP27 = 2. szenzor (antagonista izom)
35 rate = 1000
36 adcbuf1 = analogbufio.BufferedIn(board.GP26, sample_rate=rate)
37 adcbuf2 = analogbufio.BufferedIn(board.GP27, sample_rate=rate)
38
39 # A két csatorna nyers adatait tároljuk el utófeldolgozáshoz és kalibráció
    hoz.
40 data = []
41 calibration_data = []
42 start_time = None
43 minimal_activation_value = None
44
45 # Az interleaved küldési buffer: a két csatorna mintái felváltva kerülnek
    bele
46 # (combined[0], combined[2], ... = buffer1; combined[1], combined[3], ... =
    buffer2)
47 combined = np.zeros(len(buffer1) * 2, dtype=np.uint16)
48
49
50 try:
51     while True:
52         # Mindkét csatorna adatainak beolvasása a bufferekbe
53         adcbuf1.readinto(buffer1)
54         adcbuf2.readinto(buffer2)
55
56         # Az adatokat interleaved formátumban fűzzük össze, majd elküldjük
57         # a CDC adatcsatornán a PC-n futó vizualizációs programnak
58         combined[0::2] = buffer1
59         combined[1::2] = buffer2
60         usb_cdc.data.write(combined.tobytes())
61
62         # Az EMG aktivitás mértékét a szórással (std) becsüljük: nagyobb sz
        órás
63         # = erősebb izomaktivitás. Az arányuk adja a flow-értéket.
64         value1 = np.std(np.array(buffer1))
65         value2 = np.std(np.array(buffer2))
66         if value2 != 0:
67             value = value1 / value2
68         else:
69             value = 1.0

```

```

70     data.append(value)
71
72     # Az első iterációban rögzítjük a kezdőidőpontot
73     if start_time is None:
74         start_time = time.time()
75     elapsed_time = round(time.time() - start_time)
76
77     # Az első 3 másodperc a kalibrációs fázis: ekkor a felhasználó
78     # relaxált állapotban van, az ekkor mért értékek adják az
    alapvonalat.
79     if elapsed_time == 3:
80         calibration_data = data[:]
81         minimal_activation_value = min(calibration_data)
82
83     # Kalibráció után összehasonlítjuk a jelenlegi értéket az
    alapvonallal
84     # és ennek megfelelő HID jelet küldünk a játéknak.
85     if elapsed_time > 3:
86         if value >= minimal_activation_value:
87             print(value)
88             send_integer(120)
89         else:
90             print(value)
91             send_integer(160)
92
93     # A csúszóablak méretét 200 mintában korlátozzuk a memória kímélése
    érdekében
94     if len(data) > 200:
95         data.pop(0)
96
97
98 except Exception as e:
99     print("CRASHED:", e)
100
101 finally:
102     # Az ADC erőforrásokat mindig fel kell szabadítani leálláskor
103     adcbuf1.deinit()
104     adcbuf2.deinit()

```

```

1 #![no_std]
2 #![no_main]
3
4 use panic_halt as _;
5 use rp235x_hal as hal;
6 use cortex_m::singleton;
7 use hal::pac;
8 use hal::dma::{single_buffer, DMAExt};

```

```

9 use usb_device::{class_prelude::*, prelude::*};
10 use usbd_serial::SerialPort;
11
12 #[link_section = ".start_block"]
13 #[used]
14 pub static IMAGE_DEF: hal::block::ImageDef = hal::block::ImageDef::
    secure_exe();
15 // RP2350 külső kristályoscillátor frekvenciája
16 const XTAL_FREQ_HZ: u32 = 12_000_000u32;
17
18 #[rp235x_hal::entry]
19 fn main() -> ! {
20     let mut pac = pac::Peripherals::take().unwrap();
21     let _core = cortex_m::Peripherals::take().unwrap();
22     let mut watchdog = hal::Watchdog::new(pac.WATCHDOG);
23     let clocks = hal::clocks::init_clocks_and_plls(
24         XTAL_FREQ_HZ,
25         pac.XOSC,
26         pac.CLOCKS,
27         pac.PLL_SYS,
28         pac.PLL_USB,
29         &mut pac.RESETS,
30         &mut watchdog,
31     )
32     .unwrap();
33
34     // SIO (Single-cycle I/O) blokk inicializálása -- szükséges a GPIO lá
35     bakhhoz
36     let sio = hal::Sio::new(pac.SIO);
37     let usb_bus = UsbBusAllocator::new(hal::usb::UsbBus::new(
38         pac.USB,
39         pac.USB_DPRAM,
40         clocks.usb_clock,
41         true,
42         &mut pac.RESETS,
43     ));
44     let mut serial = SerialPort::new(&usb_bus);
45     let mut usb_dev = UsbDeviceBuilder::new(&usb_bus, UsbVidPid(0x16c0, 0
46     x27dd))
47         .strings(&[StringDescriptors::default()
48             .manufacturer("HA8KDA")
49             .product("Serial port")
50             .serial_number("TEST")])
51         .unwrap()
52         .max_packet_size_0(64)
53         .unwrap()
54         .device_class(2)

```

```

53     .build();
54
55     // GPIO lábak inicializálása az IO_BANK0 perifériához
56     let pins = hal::gpio::Pins::new(
57         pac.IO_BANK0,
58         pac.PADS_BANK0,
59         sio.gpio_bank0,
60         &mut pac.RESETS,
61     );
62     // DMA vezérlő inicializálása; a csatornák (ch0, ch1, ...) a split
63     után érhetők el
64     let dma = pac.DMA.split(&mut pac.RESETS);
65     // ADC inicializálása; GP26 = 1. EMG csatorna, GP27 = 2. EMG
66     csatorna
67     let mut adc = hal::Adc::new(pac.ADC, &mut pac.RESETS);
68     let mut adc_pin_0 = hal::adc::AdcPin::new(pins.gpio26.
69     into_floating_input()).unwrap();
70     let mut adc_pin_1 = hal::adc::AdcPin::new(pins.gpio27.
71     into_floating_input()).unwrap();
72
73     // Statikus DMA puffer: 1000 minta * 2 csatorna (round-robin), azaz 500
74     minta/csatorna
75     let buf_for_samples = singleton!([u16; 1000] = [0; 1000]).unwrap();
76
77     // ADC FIFO konfigurálása: 48 MHz / 48000 = 1000 Hz összesített
78     mintavételi ráta,
79     // round-robin 2 csatornán -> 500 Hz / csatorna; DMA-ra kapcsolva
80     let mut adc_fifo = adc
81     .build_fifo()
82     .clock_divider(47999, 0)
83     .set_channel(&mut adc_pin_0)
84     .round_robin((&mut adc_pin_0, &mut adc_pin_1))
85     .enable_dma()
86     .start_paused();
87
88     let mut dma_transfer = Some(
89     single_buffer::Config::new(dma.ch0, adc_fifo.dma_read_target(),
90     buf_for_samples).start()
91     );
92     adc_fifo.resume();
93     let mut is_streaming = false;
94
95     loop {
96         // USB parancsok fogadása a PC-ről: 'W'/'w' = adatfolyam indítá
97         sa, 'X'/'x' = leállítása
98         if usb_dev.poll(&mut [&mut serial]) {

```

```

92         let mut rx_buf = [0u8; 8];
93         if let Ok(count) = serial.read(&mut rx_buf) {
94             for i in 0..count {
95                 match rx_buf[i] as char {
96                     'W' | 'w' => is_streaming = true,
97                     'X' | 'x' => is_streaming = false,
98                     _ => {}
99                 }
100             }
101         }
102     }
103
104     // Ha a DMA átvitel befejezte a puffer feltöltését,
105     feldolgozzuk az adatokat
106     if dma_transfer.as_ref().map_or(false, |t| t.is_done()) {
107         let transfer = dma_transfer.take().unwrap();
108         // A wait() lezárja az átvitelt és visszaadja a DMA csatornát,
109         // az ADC olvasási célpontot és a mintapuffert újrafelhasználáshoz
110         let (ch, adc_read_target, buf) = transfer.wait();
111
112         if is_streaming {
113             // A u16 mintákat nyers bájtokként küldjük el (little-endian, 2 bájt/minta)
114             let raw_ptr = buf.as_ptr() as *const u8;
115             let byte_len = buf.len() * 2;
116             let bytes = unsafe { core::slice::from_raw_parts(
117                 raw_ptr, byte_len) };
118
119             let mut written = 0;
120             while written < bytes.len() {
121                 if let Ok(n) = serial.write(&bytes[written..]) {
122                     written += n;
123                 } else {
124                     break;
125                 }
126             }
127
128             /* Új DMA átvitel indítása ugyanazokkal az erőforrásokkal
129             -- körkörösén fut */
130             dma_transfer = Some(
131                 single_buffer::Config::new(ch, adc_read_target, buf).
132                 start()
133             );
134         }
135     }

```

```

132
133
134
135
136     }
137 }
138
139
140
141 /// Program metadata for `picotool info`
142 #[link_section = ".bi_entries"]
143 #[used]
144 pub static PICOTOOL_ENTRIES: [hal::binary_info::EntryAddr; 5] = [
145     hal::binary_info::rp_cargo_bin_name!(),
146     hal::binary_info::rp_cargo_version!(),
147     hal::binary_info::rp_program_description!(c"USB Serial Example"),
148     hal::binary_info::rp_cargo_homepage_url!(),
149     hal::binary_info::rp_program_build_attribute!(),
150 ];

```

10.2. A Flow score

A külső témavezetőmmel való konzultáció során arra jutottunk, hogy az alábbi értékek fognak kelleni a flow score kiszámításához:

- Agonista és Antagonista amplitúdójának az aránya
- Agonista és antagonisták izmok koaktivációja.

10.2.1. Agonista és Antagonista amplitúdójának az aránya

Az amplitúdó-arány (magnitude ratio) – amely az agonista és antagonisták EMG-jelek integrált területének (AUC) hányadosaként definiálható – a motoros rendszer hatékonyságának egyik kulcsmutatója. Ha az agonista dominánsan, de arányosan nagyobb amplitúdóval aktiválódik az antagonistához képest, az arra utal, hogy a központi idegrendszer pontosan kalibrálta az erő kifejtést: elegendő impulzust ad a mozgás indításához, miközben az antagonisták fékezés mértéke éppen annyi, amennyi a végpont pontos eléréséhez szükséges. [24] Ezzel szemben, ha az antagonisták amplitúdója aránytalanul magas az agonistához képest, az kompenzációra utalhat, ami rontja a mozgás folyamatosságát [25]

10.2.2. Agonista és antagonisták izmok koaktivációja

A flow állapot egyik biomechanikai prediktora a motoros hatékonyság, ezt a szakirodalom az agonista és antagonisták izmok egyidejű feszülésének csökkenésével írja le. A gyakorlott, célorientált cselekvések során a központi idegrendszer olyan pontosan kalibrálja a mozgást indító

erőkifejtést, hogy kevesebb korrekcióra és mérsékeltebb antagonista "fékezésre" van szükség a végtag pontos megállításához.[26, 27, 28, 29]

11. A játék

11.1. Követelmények

Cél: Általános koncentrációs képességek javítása

- legyünk képesek beolvasni a flow score-t
- a flow score-hoz igazodjon a játék sebessége
- a flow score-hoz igazodjon az akadályok mennyisége
- legyen 10 előre megadott nehézségi szintű pálya, amelyek helye teljesítési útvonalának abszolút hossza azonos
- figyelje hányszor hibázik a játékos és csökkentse a nehézséget (sebesség + akadályok mennyisége)
- hibátlan teljesítmény esetén növekedjen a nehézség, a (plafon - 1)-igaznak
- go és no go ingerek váltogatása
-
-

11.2. Valós idejű jelfeldolgozás és hálózati zajszűrés

Az sEMG mérések során a környezeti elektromos hálózathoz tartozó 50 Hz-es zaj (*power-line interference*) jelentősen torzíthatja a jelszinteket. Mivel a Flow Score számításban kulcsszerepet játszik az agonista és antagonista jelek görbe alatti területe (AUC) és azok metszete, a zajból adódó állandó oszcilláció a szoftverben hamis – a valóságnál nagyobb – területi értékeket, ezáltal hibás koaktivációs indexet (CAI) eredményezne.

Ennek elkerülésére a Python alapú feldolgozó komponensben (`szabi.py`) a beérkező és csúszóablakban (sliding window) tárolt nyers adatsorokon egy digitális IIR lyukszűrőt (Notch filter) alkalmazunk 50 Hz-es középfrekvenciával és $Q = 30$ jósági tényezővel. A megvalósítás során a `scipy.signal` könyvtár `iirnotch` és `filtfilt` metódusait hívjuk meg. Kiemelendő a `filtfilt` használata, amely a szűrést előre felé és hátra felé is elvégzi az adatsoron: ez az úgynevezett nulla fázistolású (zero-phase) szűrés garantálja, hogy a zajcsökkentés nem okoz

időbeli késleltetést vagy fáziseltolódást a két izomcsatorna jelei között, így a koaktiváció (egymásra feszítés) időbeli egybeesése mérnökiileg pontos marad. A szűrt adatok ezután kerülnek át a `calc_magnitude_ratio` és `calc_reciprocal_efficiency` algoritmusokba.

11.3. A játékmotor

A godot játékmotorra esett végül a választásunk [30], ennek elsődleges oka a unity-vel szemben a godot sokkal kezdőbarátabb és nem csak C#-ban lehet benne szkripteket írni hanem a pythonos godot scriptben is. A godot barátságosságát érzékelteti az is, hogy egy darab portable exe futtatása elengedő hozzá, nincs hosszú telepítési idő, több gigabájtos telepítés, de mégis rendelkezik minden szükséges fejlesztési eszközzel, amire szükségünk lehetett.

Nyilatkozat

Alulírott Barti Szabolcs, programtervező informatikus szakos hallgató, kijelentem, hogy a dolgozatomat a Szegedi Tudományegyetem, Informatikai Intézet Műszaki Informatika Tanszékén készítettem, BSc diploma megszerzése érdekében. Kijelentem, hogy a dolgozatot más szakon korábban nem védtem meg, saját munkám eredménye, és csak a hivatkozott forrásokat (szakirodalom, eszközök stb.) használtam fel.

Tudomásul veszem, hogy szakdolgozatomat a Szegedi Tudományegyetem Diplomamunka Repozitóriumban tárolja.

Szeged, 2026/04/20

.....

aláírás

Köszönetnyilvánítás

Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik hozzájárultak e dolgozat elkészítéséhez.

- **Kiss Ádámnak** – belső témavezetőmnek a feladatok koordinálásáért és szakmai iránymutatásért
- **Csibri Péternek** – külső témavezetőmnek, a trifázisos ötletéért, mérésekért és a pszichológiai aspektusért
- **Timár Leventének** – segített új irányt találni
- **Egyetem** – A második modul biztosításáért

12. License

This thesis is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License \(CC-BY-NC\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

You are free to share and adapt the material under the following terms:

- Attribution: You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made.
- NonCommercial: You may not use the material for commercial purposes.

For additional details, please refer to the full license at <https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>.

Hivatkozások

- [1] Michael G. McKee. „Biofeedback: An overview in the context of heart-brain medicine”. *Cleveland Clinic Journal of Medicine* 75.3 suppl 2 (2008), S31–S34. ISSN: 0891-1150. eprint: https://www.ccjm.org/content/75/3_suppl_2/S31.full.pdf. URL: https://www.ccjm.org/content/75/3_suppl_2/S31.
- [2] Dana L Frank és tsai. „Biofeedback in medicine: who, when, why and how?” en. *Ment. Health Fam. Med.* 7.2 (2010. jún.), 85–91. old.
- [3] Jeffrey W. Britton, Lisa C. Frey, Jennifer L. Hopp és tsai. „The Scientific Basis of EEG: Neurophysiology of EEG Generation in the Brain”. *Electroencephalography (EEG): An Introductory Text and Atlas of Normal and Abnormal Findings in Adults, Children, and Infants*. Szerk. Erik K. St. Louis és Lisa C. Frey. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK390351>. Chicago: American Epilepsy Society, 2016. Appendix 1 fej. URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK390351>.
- [4] Bojan Milosevic, Elisabetta Farella és Simone Benatti. „Exploring Arm Posture and Temporal Variability in Myoelectric Hand Gesture Recognition”. *2018 7th IEEE International Conference on Biomedical Robotics and Biomechatronics (Biorob)*. 2018. aug., 1032–1037. old. DOI: [10.1109/BIOROB.2018.8487838](https://doi.org/10.1109/BIOROB.2018.8487838).
- [5] Ali Reza Bakhshayesh és tsai. „Neurofeedback in ADHD: a single-blind randomized controlled trial”. *European Child & Adolescent Psychiatry* 20.9 (2011. aug.), 481–491. old. ISSN: 1435-165X. DOI: [10.1007/s00787-011-0208-y](https://doi.org/10.1007/s00787-011-0208-y). URL: <http://dx.doi.org/10.1007/s00787-011-0208-y>.
- [6] Michael Sailer és Lisa Homner. „The Gamification of Learning: a Meta-analysis”. *Educational Psychology Review* 32.1 (2019. aug.), 77–112. old. ISSN: 1573-336X. DOI: [10.1007/s10648-019-09498-w](https://doi.org/10.1007/s10648-019-09498-w). URL: <http://dx.doi.org/10.1007/s10648-019-09498-w>.
- [7] Sean H. K. Kang. „Spaced Repetition Promotes Efficient and Effective Learning: Policy Implications for Instruction”. *Policy Insights from the Behavioral and Brain Sciences* 3.1 (2016. jan.), 12–19. old. ISSN: 2372-7330. DOI: [10.1177/2372732215624708](https://doi.org/10.1177/2372732215624708). URL: <http://dx.doi.org/10.1177/2372732215624708>.
- [8] Alf Inge Wang és Rabail Tahir. „The effect of using Kahoot! for learning – A literature review”. *Computers & Education* 149 (2020), 103818. old. ISSN: 0360-1315. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2020.103818>. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131520300208>.

-
- [9] Biofeedback Labs. *Regain Energy | Stone Biofeedback System | Games* — *biofeedbacklabs.com*. <https://biofeedbacklabs.com/biofeedback-game-system/>. [Accessed 10-08-2025]. 2025.
- [10] *MicroPython - Python for microcontrollers* — *micropython.org*. https://micropython.org/download/RPI_PICO2/. [Accessed 19-10-2025].
- [11] SparkFun Electronics. *AD8232 Heart Rate Monitor Hookup Guide*. Accessed: 2025-10-19. SparkFun Electronics. 2014. URL: https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Biometric/AD8232_Heart_Rate_Monitor_v10.pdf.
- [12] José Jair Alves Mendes Junior és tsai. „AD8232 to Biopotentials Sensors: Open Source Project and Benchmark”. *Electronics* 12.4 (2023). ISSN: 2079-9292. DOI: [10.3390/electronics12040833](https://doi.org/10.3390/electronics12040833). URL: <https://www.mdpi.com/2079-9292/12/4/833>.
- [13] Jesal Shah. *How USB Works: Introduction (Part 1)*. <https://www.circuitbread.com/tutorials/how-usb-works-introduction-part-1>. [Accessed 13-11-2025].
- [14] Jesal Shah. *How USB Works: Communication protocol (Part 2)*. <https://www.circuitbread.com/tutorials/how-usb-works-communication-protocol-part-2>. [Accessed 13-11-2025].
- [15] Jesal Shah. *How USB Works: Enumeration and configuration (Part 3)*. <https://www.circuitbread.com/tutorials/how-usb-works-enumeration-and-configuration-part-3>. [Accessed 13-11-2025].
- [16] *Customizing USB Devices in CircuitPython* — *learn.adafruit.com*. Learn.adafruit.com. [Accessed 06-11-2025]. URL: <https://learn.adafruit.com/customizing-usb-devices-in-circuitpython/hid-devices#standard-hid-devices-3096602-2>.
- [17] *Custom HID Devices in CircuitPython* — *learn.adafruit.com*. Learn.adafruit.com. [Accessed 06-11-2025]. URL: <https://learn.adafruit.com/custom-hid-devices-in-circuitpython?view=all>.
- [18] C D Marsden, J A Obeso és J C Rothwell. „The function of the antagonist muscle during fast limb movements in man.” *The Journal of Physiology* 335.1 (1983), 1–13. old. DOI: <https://doi.org/10.1113/jphysiol.1983.sp014514>. eprint: <https://physoc.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1113/jphysiol.1983.sp014514>. URL: <https://physoc.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1113/jphysiol.1983.sp014514>.

- [19] Nan Liang és tsai. „Temporal modulations of agonist and antagonist muscle activities accompanying improved performance of ballistic movements”. *Human Movement Science* 27.1 (2008), 12–28. old. ISSN: 0167-9457. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.humov.2007.05.007>. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167945707000383>.
- [20] Mihaly Csikszentmihalyi. *Flow - The Psychology of optimal experience*. Harper, 1990.
- [21] Patrick Rabbitt és Vicki Abson. „‘Lost and Found’: Some logical and methodological limitations of self-report questionnaires as tools to study cognitive ageing”. *British Journal of Psychology* 81.1 (1990), 1–16. old. DOI: <https://doi.org/10.1111/j.2044-8295.1990.tb02342.x>. eprint: <https://bpspsychub.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/j.2044-8295.1990.tb02342.x>. URL: <https://bpspsychub.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.2044-8295.1990.tb02342.x>.
- [22] Emily Pronin. „Chapter 1 The Introspection Illusion”. 41. köt. *Advances in Experimental Social Psychology*. Academic Press, 2009, 1–67. old. DOI: [https://doi.org/10.1016/S0065-2601\(08\)00401-2](https://doi.org/10.1016/S0065-2601(08)00401-2). URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0065260108004012>.
- [23] Sony Interactive Entertainment. *DualShock 4 Wireless Controller*. 2026. URL: <https://www.playstation.com/en-us/accessories/dualshock-4-wireless-controller/> (elérés dátuma 2026. 03. 08.).
- [24] S. Brown és J. Cooke. „Movement-related phasic muscle activation. I. Relations with temporal profile of movement”. *Journal of Neurophysiology* 63 (3 1990), 455–464. old. DOI: [10.1152/jn.1990.63.3.455](https://doi.org/10.1152/jn.1990.63.3.455).
- [25] A. Berardelli és tsai. „Single-joint rapid arm movements in normal subjects and in patients with motor disorders”. *Brain* 119 (2 1996), 661–674. old. DOI: [10.1093/brain/119.2.661](https://doi.org/10.1093/brain/119.2.661).
- [26] S. Avrillon, F. Hug és G. Guilhem. „Between-muscle differences in coactivation assessed using elastography”. *Journal of Electromyography and Kinesiology* 43 (2018), 88–94. old. DOI: [10.1016/j.jelekin.2018.09.007](https://doi.org/10.1016/j.jelekin.2018.09.007).
- [27] M. Latash. „Muscle coactivation: definitions, mechanisms, and functions”. *Journal of Neurophysiology* 120 (1 2018), 88–104. old. DOI: [10.1152/jn.00084.2018](https://doi.org/10.1152/jn.00084.2018).
- [28] Kenneth Falconer és David A Winter. „Quantitative assessment of co-contraction at the ankle joint in walking”. *Electromyography and Clinical Neurophysiology* 25.2-3 (1985). A járás közbeni bokaízületi koaktiváció kvantitatív értékelése; alapvető mérőszámokat és elemzési megközelítéseket mutat be, amelyek ma is alapvetőek lehetnek a koaktiváció értelmezésében és összehasonlításában különböző feladatokban., 135–149. old.

- [29] S. Geertsen, J. Lundbye-Jensen és J. Nielsen. „Increased central facilitation of antagonist reciprocal inhibition at the onset of dorsiflexion following explosive strength training”. *Journal of Applied Physiology* 105 (3 2008), 915–922. old. DOI: [10 . 1152 / japplphysiol.01155.2007](https://doi.org/10.1152/japplphysiol.01155.2007).
- [30] Juan Linietsky, Ariel Manzur és Godot Engine contributors. *Godot Engine*. Accessed: 2026-04-20. 2014. URL: <https://godotengine.org>.

Függelék

A program forráskódja

A függelékbe kerülhetnek a hosszú táblázatok, vagy mondjuk egy programlista: