IBT-2电机驱动器

IBT2电机驱动系统


电气性能

型号 : IBT-2
输入电压 : 6V-27V
最大电流 : 43A
输入电平 : 3.3V-5V
控制方式 : PWM或电平
占空比 : 0-100%
电流调理输出 : yes


wingxin

IBT-2电机驱动器

电机与电源接口



输入端口



1、RPWM ：正转电平或PWM信号输入,高电平有效
2、LPWM ：反转电平或PWM信号输入,高电平有效
3、R_EN ：正转驱动器使能输入,高电平使能,低电平关闭
4、L_EN ：反转驱动器使能输入,高电平使能,低电平关闭
5、R_IS ：正转驱动器边电流报警输出
6、L_IS ：反转驱动器边电流报警输出
7、VCC ：+5V电源输入,与单片机5V电源连接。
8、GND ：信号公共地端

使用方法:

方法1:

VCC接单片机的5V电源，GND接单片机的GND。
R_EN与L_EN短路并接5V电平， 驱动器可以工作。
L_PWM,输入PWM信号或高电平电机正转。
R_PWM,输入PWM信号或高电平电机反转。

方法2:

VCC接单片机的5V电源，GND接单片机的GND。
R_EN与L_EN短路并接输入PWM信号调速。
L_PWM,脚输入5V电平电机正转。
R_PWM,脚输入5V电平电机反转。

wingxin

IBT-2电机驱动器

安装尺寸

