

Authenticatie form + buttons disable.

Stap 1: maak een FrmLogin aan en zet er minimaal dit in:

Label: lGebruikersnaam

TextBox: tbGebruikersnaam

Label: lWachtwoord

TextBox: tbWachtwoord

Button: btLogin

Zet bij password bij properties:

PasswordChar = '*'

Stap 2: Login form als startscherm instellen

Open Program.cs. en zet dit bij: *application.run(new FrmLogin());*

Stap 3: Login button code maken

Dubbelklik op de login button.

In deze button lees je de ingevulde gebruikersnaam en het wachtwoord uit.

Daarna roep je de CheckLogin() method aan uit de AuthenticatieController.

```
private void btLogin_Click(object sender, EventArgs e)
{
    // Controleer of de ingevulde gebruikersnaam en wachtwoord kloppen
    bool loginGelukt = AuthenticatieController.CheckLogin(tbGebruikersnaam.Text, tbWachtwoord.Text);

    // Als de login klopt, open je het hoofdmenu
    if (loginGelukt)
    {
        FrmMain hoofdmenu = new FrmMain();
        hoofdmenu.Show();
        this.Hide();
    }
    else
    {
        // Toon een foutmelding als de login niet klopt
        MessageBox.Show("Gebruikersnaam of wachtwoord is onjuist.");
    }
}
```

Stap 4: je zit nu in de FrmMain, maak hier een load event aan

In het hoofdmenu kun je per button bepalen welke rol toegang heeft.

Zet de button eerst standaard uit. Daarna controleer je met een switch statement welke rol is ingelogd.

Als de rol toegang heeft, zet je de button weer aan. In dit geval zetten te testen gaat voor de baliemedewerker de lidmaatschap pagina uit.

```
private void FrmMain_Load(object sender, EventArgs e)
{
    // Zet de Lidmaatschap button standaard uit
    btLidmaatschap.Enabled = false;

    // Controleer welke rol de ingelogde gebruiker heeft
    switch (AuthenticatieController.Rol)
    {
        // Eigenaar mag lidmaatschap beheren
        case AuthenticatieController.GebruikerRol.eigenaar:
            // Zet de Lidmaatschap button aan voor eigenaar
            btLidmaatschap.Enabled = true;

            break;

        // Baliemedewerker mag lidmaatschap niet beheren
        case AuthenticatieController.GebruikerRol.baliemedewerker:
            // Laat de Lidmaatschap button uit voor baliemedewerker
            btLidmaatschap.Enabled = false;

            break;
    }
}
```

Voor andere buttons gebruik je dezelfde switch structuur in de load event. Alleen verander je de buttonnaam en de rechten per rol.