LABORATUVAR 6 · PAKETPRO 3000 · Paketleme Makinesi

CRA Incident Simulation

Çıktı: Incident Workflow

Ad Soyad Beşir Can Barutçu | Grup | Tarih 06.11.2026

Senaryo: Saat **10:15**. PaketPro'nun servis hesabına gece 03:00'te tanınmayan bir konumdan girilmiş. PLC konfigürasyonu değişmiş olabilir; **ışık perdesi parametreleri henüz doğrulanmadı**. Makine çalışıyor. Vardiya sorumlusu sizsiniz.

Kavram: Bir olayda en değerli iki şey **zaman** ve **kanıt**tır. CRA'nın 24s / 72s / 14 gün yükümlülükleri, iyi bir müdahale akışının doğal kilometre taşlarıdır — ezber değil.

Görev — zaman çizgisini doldurun

1. **10:15 — ilk 15 dk:** Kimi ararsınız? İlk üç eleminiz?

   Gradius uyarlaması: KANTEC servis hesabına gece 03:00'te tanınmayan konumdan giriş; muting ve robot safe zone ayarları doğrulanmadı. Kimi ararım: bakım/OT sorumlusu, KANTEC servis (üretici) ve müşterinin IT/güvenlik sorumlusu. İlk üç eylem: (1) Robot hücresini kontrollü durdur, STO ile safe state'e al, hücreye kimse girmesin. (2) Uzak servis bağlantısını (C6) kes, servis hesabını kilitle; makineyi resetleme/kapatma. (3) Ekranları ve saati kaydet, olay kaydını başlat.

2. **İlk 2 saat:** Egzoz güvende mi — nasıl doğrularsınız? Hangi kanıt korunur? Hangi hesap kapatılır?

   Emniyet: Safety PLC'deki muting süresi, tepki süresi ve robot safe zone ayarları sahada okunur, CRC onaylı değerle karşılaştırılır; SF1–SF5 (E-stop, kapı, ışık perdesi, zone, reset) fiziksel test edilir. CRC uyuşmazsa hat çalışmaz. Kanıt: VPN/jump server oturum logları, IPC ve PLC olay kayıtları, değişmiş konfig dosyası (kopyası alınır, üzerine yazılmaz). Kapatılan: ortak servis hesabı ve 03:00 oturumunu açan hesap; tüm servis parolaları değişir.

3. **24 saat — CRA erken uyarı:** Hangi bilgi hazır olmalı?

   Erken uyarı (ENISA / ulusal CSIRT): ne oldu ve ne zaman fark edildi, etkilenen ürün (Gradius, firmware sürümü), aktif istismar şüphesi, başka müşteriler etkilenebilir mi, ilk alınan önlemler.

4. **72 saat — CRA bildirim:** Kök neden, etki, önlem — kim ne yapıyor?

   Kök neden (ör. ortak hesap + sürekli açık uzak erişim), etkilenen müşteri/üniteler, safety etkisi, geçici ve kalıcı önlemler. Kim: KANTEC ürün güvenliği sorumlusu bildirir, OT/servis ekibi analiz eder, yönetim onaylar, müşteriler bilgilendirilir.

5. **14 gün — son rapor:** Hangi loglar/kayıtlar korunmuş olmalı?

   VPN/jump server ve oturum kayıtları, hesap ve yetki değişiklik kayıtları, PLC ve Safety PLC olay/konfig kayıtları (CRC geçmişi), IPC logları, HMI alarm geçmişi, değişiklik kayıtları (EP 14), alınan önlemler ve test sonuçları.

En sık hata: "Resetleyip devam edelim" — o düğme, kanıtı sonsuza dek siler. Önce emniyet, hemen sonra kanıt.

Bu föyün çıktısı **Incident Workflow** → Evidence Pack **EP 13 Incident Response** başlığına oturur.