

Übersichtskarte – 6 Fresszeiten für deine Zeitschaltuhr

(ON = Öffnen / OFF = Schließen)



1. Beispiel-Fresszeiten

Diese Zeiten sind alltagstauglich und orientieren sich an deinem Wunschstart um **06:00**.

Fresszeit Öffnen (ON) Schließen (OFF)

1	06:00	07:00
2	10:00	11:00
3	13:00	14:00

... bis 20 Zeiten (meist reichen 5-6)

passe es genau an deinen Stall-Rhythmus an.

2. Schritt-für-Schritt Anleitung zum Programmieren

A. Uhrzeit einstellen

1. **CLOCK gedrückt halten**
2. Währenddessen:
 - **D+** = Wochentag
 - **H+** = Stunde
 - **M+** = Minute
3. **CLOCK loslassen** → gespeichert

B. Schaltzeiten programmieren

Du programmierst immer ein Paar:

ON1 → **OFF1**, dann **ON2** → **OFF2** ... bis **ON6** → **OFF6**

Fresszeit 1 programmieren (06:00 – 07:00)

► **ON1: Öffnen**

1. **P drücken** → Display zeigt 1 ON
2. Wochentage mit **D+** auswählen (am besten **MO-SO**)
3. **H+** → 06 einstellen
4. **M+** → 00 einstellen

► OFF1: Schließen

1. **P drücken** → Display zeigt 1 OFF
 2. **H+** → 07
 3. **M+** → 00
-

Fresszeit 2 programmieren (10:00 – 11:00)

► ON2

- P drücken, bis 2 ON erscheint
- 10:00 einstellen

► OFF2

- P drücken, bis 2 OFF erscheint
 - 11:00 einstellen
-

Fresszeit 3 programmieren (13:00 – 14:00)

► ON3

- 3 ON → 13:00

► OFF3

- 3 OFF → 14:00
-

Fresszeit 4 ...

3. Wichtig: Betriebsmodus einstellen

Oben rechts der Schalter:

- **AUTO** → das Programm läuft automatisch (**muss aktiv sein**)
- **ON** → dauerhaft EIN
- **OFF** → dauerhaft AUS

👉 Für die Heuraufe immer **AUTO** verwenden!