

SAE 12 – Configuration d'un Switch Cisco

1. Initialisation du switch

Ces commandes permettent de remettre le switch à l'état initial.

```
flash_init
delete flash:config.text
delete flash:vlan.dat
boot
```

2. Commandes de base obligatoires

Commandes essentielles pour la gestion et la sauvegarde de la configuration.

```
reload
show running-config
hostname SW1
copy running-config startup-config
```

3. Création des VLAN

Création d'un VLAN avec un nom et une interface VLAN (SVI).

```
vlan 200
name Vente
exit

interface vlan 200
ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
no shutdown
exit
```

4. Attribution des ports à un VLAN

Affectation de plusieurs ports à un VLAN donné.

```
interface range fastEthernet 0/12-15
switchport mode access
switchport access vlan 220
exit
```

5. Agrégation de ports (EtherChannel – LACP)

Création d'un lien agrégé entre plusieurs interfaces physiques.

```
interface range fastEthernet 0/12-25
channel-group 2 mode active
exit
```

6. Configuration du Port-Channel en Trunk

Configuration du port agrégé pour le transport de plusieurs VLANs.

```
interface port-channel 1
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 210,220,230,240
switchport trunk native vlan 696
exit
```

7. Suppression de la configuration

Effacement de la configuration et vérification de l'état des interfaces.

```
erase startup-config
show interface status
```

8. Modification de l'adresse IP d'un VLAN

Suppression puis ajout d'une nouvelle adresse IP sur un VLAN.

```
interface vlan 200
no ip address
ip address 192.168.21.25 255.255.255.0
exit
```

9. Configuration de l'accès SSH

Configuration complète de l'accès distant sécurisé via SSH.

```
enable
configure terminal
```

```
hostname SW1
ip domain-name cisco.com
```

```
crypto key generate rsa
(2048 bits recommandés)
```

```
username cisco privilege 15 secret MotDePasse
ip ssh version 2
```

```
line vty 0 4
login local
```

```
transport input ssh  
exit
```

10. Commandes de vérification

Vérification de l'état du SSH et des lignes VTY.

```
show ip ssh  
show running-config | section vty
```

11. Sauvegarde finale

Sauvegarde de la configuration active.

```
copy running-config startup-config
```