LABORATUVAR 6 · ISP BANBURY · Kauçuk Mikseri

CRA Incident Simulation

Çıktı: Incident Workflow

Ad Soyad **Berfin Aslan** | Grup **Gece B** | Tarih **06.11.2026**

Senaryo: Saat **10:15**. Banbury mikserin SCADA / servis hesabına gece 03:00'te tanınmayan bir konumdan girilmiş. PLC programı ve reçeteler değişmiş olabilir; **kapak kilidi ve ram basıncı / sıcaklık limitleri henüz doğrulanmadı**. Mikser çalışıyor. Vardiya sorumlusu sizsiniz.

Kavram: Bir olayda en değerli iki şey **zaman** ve **kanıt**'tır. CRA'nın 24s / 72s / 14 gün yükümlülükleri, iyi bir müdahale akışının doğal kilometre taşlarıdır — ezber değil.

Görev — zaman çizgisini doldurun

1. **10:15 — ilk 15 dk:** Kimi ararsınız? İlk üç eyleminiz?

   Aranacaklar: otomasyon / bakım mühendisi (PLC-SCADA), BT-OT güvenlik sorumlusu, iş güvenliği uzmanı, üretim müdürü; servis desteği için ISP Group.

   İlk üç eylem: (1) Yeni batch başlatılmaz; mikser mevcut adımı bitirip güvenli duruma (rotor durur, ram üstte mekanik kilitli) alınır, besleme ağzı çevresi boşaltılır. (2) Şüpheli SCADA / servis hesabı ve uzak bağlantı kapatılır. (3) Olay kaydı açılır: saat, ekran görüntüleri, kim ne gördü. **PLC'yi kapatmak veya resetlemek yok.**

2. **İlk 2 saat:** Kapak kilidi ve ram güvende mi — nasıl doğrularsınız? Hangi kanıt korunur? Hangi hesap kapatılır?

   Doğrulama (mikser durmuşken, kilitli): kapak açıkken rotor start almıyor mu, acil stop rotoru ve hidrolik enerjiyi kesiyor mu, ram mekanik kilidi tutuyor mu, emniyet rölesi kablolu ve PLC'den ayrı mı? PLC programı ve reçeteler (ram basıncı, sıcaklık, süre) bilinen iyi yedek ve ERP'deki orijinallerle karşılaştırılır. Doğrulanana kadar mikser üretime dönmez.

   Kanıt: SCADA / PLC / i-MES / VPN / firewall logları, oturum kayıtları, mevcut PLC programının kopyası, reçete geçmişi, ekran görüntüleri. **Kapatılan hesaplar:** şüpheli SCADA ve servis hesabı, paylaşılan parolalar, servis VPN erişimi.

3. **24 saat — CRA erken uyarı:** Hangi bilgi hazır olmalı?

   Ne oldu (yetkisiz erişim, hesap, saat), etkilenen sistem (Banbury PLC-SCADA, sürümler), kötü niyetli olduğundan şüphe var mı, emniyet etkilendi mi (doğrulama durumu), alınan ilk önlemler. Bilgi ISP Group'a ve yönetime hemen verilir; eksikse "henüz bilinmiyor" diye açıkça yazılır.

4. **72 saat — CRA bildirim:** Kök neden, etki, önlem — kim ne yapıyor?

   OT mühendisi: log analizi, hangi program / reçete değişti. **BT güvenlik:** girişin yolu (paylaşılan parola, VPN yok vb.) ve hesap / ağ önlemleri. **Kalite / üretim:** etkilenen batch'ler. **İş güvenliği:** emniyet fonksiyonu test raporu. **Yönetim + ISP Group:** bildirim ve yama / düzeltme takibi.

5. **14 gün — son rapor:** Hangi loglar/kayıtlar korunmuş olmalı?

   PLC, SCADA, i-MES, ERP logları, operatör adı bazlı kullanıcı ve oturum kayıtları, VPN / jump server / firewall logları, PLC programının değişiklik öncesi ve sonrası kopyaları (sağlama değeriyle), reçete değişiklik geçmişi, emniyet testi kayıtları, hesap kapatma ve olay zaman çizelgesi. Hepsi salt-okunur yedekte saklanır.

En sık hata: "Resetleyip devam edelim" — o düğme, kanıtı sonsuza dek siler. Önce emniyet, hemen sonra kanıt.

Bu föyün çıktısı **Incident Workflow** → Evidence Pack **EP 13 Incident Response** başlığına oturur.