Tema 3

SRT2

887 : 13 = 68 rest 3

X = 0011 0111 0111

Y = 0000 1101

CNT	P	A	B
000	0 0000 0011	0111 0111	0000 1101
			$k=4$ LSHIFT
	0 0011 0111	0111 0000	1101 0000
	0 0110 1110	1110 0000	
	$q_1=1$	0	
001	0 1101 1101	1100 0001	
	− 0 1101 0000	00	
	0 0000 1101		
010	0 0001 1011	1000 0010	
		000	
011	0 0011 0111	0000 0100	
		0000	
100	0 0110 1110	0000 1000	
	$q_5=1$	0 0000	
101	0 1101 1100	0001 0001	
	− 0 1101 0000	00 0000	
	0 0000 1100		
	0		
110	0 0001 1000	0010 0010	
	0	000 0000	
111	0 0011 0000	0100 0100	⊖
	RSHIFT $k=4$	0000 0000	

	$\boxed{0000\ 0011}$ 3	$\boxed{0100\ 0100}$ 68

SRT 4

1733 : 25 = 69 rest 8

x = 0110 1100 0101

y = 0001 1001

CNT	P	A	B
00	0 0000 0110	1100 0101	0001 1001
			$k=3$ LSHIFT
$p=6$	0 0011 0110	0010 1000	1100 1000 → 12
	$q_0=1$		
	0 1101 1000	1010 0001	
	⊖ 0 1100 1000	00	
$p=2$	0 0001 0000		
	$q_1=0$		
01	0 0100 0010	1000 0100	
$p=8$	$q_2=1$	0000	
10	1 0000 1010	0001 0001	
	⊖ 0 1100 1000	00 0000	
	0 0100 0010		
$p=8$	$q_3=1$		
11	1 0000 1000	0100 0101	
	⊖ 0 1100 1000	0000 0000	
	0 0100 0000		
RSHIFT $k=3$ →	$\boxed{0\ 0000\ 1000}$ = 8	$\boxed{0100\ 0101}$ = 69	