

Partitionner les disques

Le programme d'installation peut vous assister pour le partitionnement d'un disque ou vous-même. Si vous choisissez le partitionnement assisté, vous aurez la possibilité de :

Si vous choisissez le partitionnement assisté pour un disque complet, vous devrez choisir la méthode de partitionnement :

Méthode de partitionnement :

Assisté - utiliser un disque entier

Assisté - utiliser tout un disque avec LVM

Assisté - utiliser tout un disque avec LVM chiffré

Manuel

Partitionner les disques

Voici la table des partitions et les points de montage actuellement configurés. Vous pouvez modifier la table des partitions ou le point de montage libre pour créer une nouvelle partition ou un périphérique pour créer sa table des partitions.

Partitionnement assisté

Configurer les volumes iSCSI

SCSI4 (0,0,1) (sda) - 10.7 GB QEMU QEMU HARDDISK

SCSI1 (0,0,0) (sdb) - 10.7 GB QEMU QEMU HARDDISK

Annuler les modifications des partitions

Terminer le partitionnement et appliquer les changements

Partitionner les disques

Vous avez choisi de partitionner un disque entier. Si vous créez une nouvelle table des partitions, toutes les partitions actuelles seront supprimées.

Veillez noter que vous pourrez ultérieurement annuler ces modifications pour récupérer l'ancienne table des partitions.

Faut-il créer une nouvelle table des partitions sur ce disque ?

☐ Non

☒ Oui

Partitionner les disques

Voici la table des partitions et les points de montage actuellement configurés. Vous pouvez choisir une partition libre pour créer une nouvelle partition ou un périphérique pour créer sa table des partitions.

Partitionnement assisté

Configurer le RAID avec gestion logicielle

Configurer le gestionnaire de volumes logiques (LVM)

Configurer les volumes chiffrés

Configurer les volumes iSCSI

▽ SCSI4 (0,0,1) (sda) - 10.7 GB QEMU QEMU HARDDISK

> pri/log 10.7 GB Espace libre

SCSI1 (0,0,0) (sdb) - 10.7 GB QEMU QEMU HARDDISK

Annuler les modifications des partitions

Terminer le partitionnement et appliquer les changements

Partitionner les disques

Action sur cet espace disponible :

Créer une nouvelle partition

Partitionner automatiquement l'espace disponible

Afficher les informations sur les cylindres, têtes et secteurs

Partitionner les disques

La taille maximale possible pour cette partition est 10.7 GB.

Il est possible d'utiliser « max » comme méthode simplifiée pour choisir la taille maximale ou d'indiquer un pourcentage (p. ex. « 20% ») pour utiliser ce pourcentage de la taille maximale. Les tailles de partitions peuvent être indiquées en unités décimales (p. ex. MB ou GB) ou en unités binaires (p. ex GiB ou TiB).

Nouvelle taille de la partition :

6 GiB

Partitionner les disques

Type de la nouvelle partition :

Primaire

Logique

Partitionner les disques

Veuillez indiquer si vous souhaitez placer la nouvelle partition au début ou à la fin de l'espace disponible.

Emplacement de la nouvelle partition :

Début

Fin

Partitionner les disques

Vous modifiez la partition n° 1 sur SCSI4 (0,0,1) (sda). Aucun système de fichiers n'a été détecté sur cette partition.

Caractéristiques de la partition :

Utiliser comme : système de fichiers journalisé ext4

Point de montage : /

Options de montage : defaults

Étiquette : aucune

Blocs réservés : 5%

Utilisation habituelle : standard

Indicateur d'amorçage : absent

Supprimer la partition

Fin du paramétrage de cette partition

Partitionner les disques

Voici la table des partitions et les points de montage actuellement configurés. Vous pouvez choisir une partition et modifier ses paramètres, ou bien cliquer sur le bouton "Ajouter" pour créer une nouvelle partition ou un périphérique pour créer sa table des partitions.

Partitionnement assisté

Configurer le RAID avec gestion logicielle

Configurer le gestionnaire de volumes logiques (LVM)

Configurer les volumes chiffrés

Configurer les volumes iSCSI

SCSI4 (0,0,1) (sda) - 10.7 GB QEMU QEMU HARDDISK

> n° 1 primaire 6.0 GB f ext4 /

> pri/log 4.7 GB Espace libre

SCSI1 (0,0,0) (sdb) - 10.7 GB QEMU QEMU HARDDISK

Annuler les modifications des partitions

Terminer le partitionnement et appliquer les changements

Partitionner les disques

Action sur cet espace disponible :

Créer une nouvelle partition

Partitionner automatiquement l'espace disponible

Afficher les informations sur les cylindres, têtes et secteurs

Partitionner les disques

La taille maximale possible pour cette partition est 4.7 GB.

Il est possible d'utiliser « max » comme méthode simplifiée pour choisir la taille maximale ou d'indiquer un pourcentage (p. ex. « 20% ») pour utiliser ce pourcentage de la taille maximale. Les tailles de partitions peuvent être indiquées en unités décimales (p. ex. MB ou GB) ou en unités binaires (p. ex. GiB ou TiB).

Nouvelle taille de la partition :

1 GB

Partitionner les disques

Type de la nouvelle partition :

Primaire

Logique

Partitionner les disques

Veillez indiquer si vous souhaitez placer la nouvelle partition au début ou à la fin de l'espace disponible.

Emplacement de la nouvelle partition :

Début

Fin

Partitionner les disques

Vous modifiez la partition n° 5 sur SCSI4 (0,0,1) (sda). Aucun système de fichiers n'a été détecté sur cette partition.

Caractéristiques de la partition :

Utiliser comme : **espace d'échange (« swap »)**

Indicateur d'amorçage : **absent**

Supprimer la partition

Fin du paramétrage de cette partition

Partitionner les disques

Voici la table des partitions et les points de montage actuellement configurés. Vous pouvez choisir une partition et n'importe quel périphérique pour créer sa table des partitions.

Partitionnement assisté

Configurer le RAID avec gestion logicielle

Configurer le gestionnaire de volumes logiques (LVM)

Configurer les volumes chiffrés

Configurer les volumes iSCSI

SCSI4 (0,0,1) (sda) - 10.7 GB QEMU QEMU HARDDISK

>	n° 1	primaire	6.0 GB	f	ext4	/
>	n° 5	logique	999.3 MB	f	swap	swap
>		pri/log	3.7 GB			Espace libre

SCSI1 (0,0,0) (sdb) - 10.7 GB QEMU QEMU HARDDISK

Annuler les modifications des partitions

Terminer le partitionnement et appliquer les changements

Partitionner les disques

Action sur cet espace disponible :

Créer une nouvelle partition

Partitionner automatiquement l'espace disponible

Afficher les informations sur les cylindres, têtes et secteurs

Partitionner les disques

La taille maximale possible pour cette partition est 3.7 GB.

Il est possible d'utiliser « max » comme méthode simplifiée pour indiquer la taille maximale. Les tailles de partitions peuvent être indiquées en Mo ou en Go.

Nouvelle taille de la partition :

Partitionner les disques

Type de la nouvelle partition :

Primaire

Logique

Partitionner les disques

Vous modifiez la partition n° 6 sur SCSI4 (0,0,1) (sda). Aucun système de fichiers n'a été détecté sur cette partition.

Caractéristiques de la partition :

Utiliser comme : système de fichiers journalisé ext4

Point de montage : /var

Options de montage : defaults

Étiquette : aucune

Blocs réservés : 5%

Utilisation habituelle : standard

Indicateur d'amorçage : absent

Supprimer la partition

Fin du paramétrage de cette partition

Partitionner les disques

Voici la table des partitions et les points de montage actuellement configurés. Vous pouvez choisir une partition libre pour créer une nouvelle partition ou un périphérique pour créer sa table des partitions.

Partitionnement assisté

Configurer le RAID avec gestion logicielle

Configurer le gestionnaire de volumes logiques (LVM)

Configurer les volumes chiffrés

Configurer les volumes iSCSI

SCSI4 (0,0,1) (sda) - 10.7 GB QEMU QEMU HARDDISK

>	n° 1	primaire	6.0 GB	f	ext4	/
>	n° 5	logique	999.3 MB	f	swap	swap
>	n° 6	logique	2.0 GB	f	ext4	/var

>	pri/log	1.7 GB	Espace libre
---	---------	--------	--------------

SCSI1 (0,0,0) (sdb) - 10.7 GB QEMU QEMU HARDDISK

Annuler les modifications des partitions

Terminer le partitionnement et appliquer les changements

Partitionner les disques

Action sur cet espace disponible :

Créer une nouvelle partition

Partitionner automatiquement l'espace disponible

Afficher les informations sur les cylindres, têtes et secteurs

Partitionner les disques

La taille maximale possible pour cette partition est 1.7 GB.

Il est possible d'utiliser « max » comme méthode simplifiée pour choisir la taille maximale. Les tailles de partitions peuvent être indiquées en unités décimales.

Nouvelle taille de la partition :

Partitionner les disques

Type de la nouvelle partition :

Primaire

Logique

Partitionner les disques

Vous modifiez la partition n° 7 sur SCSI4 (0,0,1) (sda). Aucun système de fichiers n'a été détecté sur cette partition.

Caractéristiques de la partition :

Utiliser comme : système de fichiers journalisé ext4

Point de montage : /home

Options de montage : defaults

Étiquette : aucune

Blocs réservés : 5%

Utilisation habituelle : standard

Indicateur d'amorçage : absent

Supprimer la partition

Fin du paramétrage de cette partition

Partitionner les disques

Voici la table des partitions et les points de montage actuellement configurés. Vous pouvez choisir une libre pour créer une nouvelle partition ou un périphérique pour créer sa table des partitions.

Partitionnement assisté

Configurer le RAID avec gestion logicielle

Configurer le gestionnaire de volumes logiques (LVM)

Configurer les volumes chiffrés

Configurer les volumes iSCSI

▽ SCSI4 (0,0,1) (sda) - 10.7 GB QEMU QEMU HARDDISK

>	n° 1	primaire	6.0 GB	f	ext4	/
>	n° 5	logique	999.3 MB	f	swap	swap
>	n° 6	logique	2.0 GB	f	ext4	/var
>	n° 7	logique	1.7 GB	f	ext4	/home

SCSI1 (0,0,0) (sdb) - 10.7 GB QEMU QEMU HARDDISK

Annuler les modifications des partitions

Terminer le partitionnement et appliquer les changements

Partitionner les disques

Vous avez choisi de partitionner un disque entier. Si vous créez une nouvelle table des partitions, toutes les partitions actuelles seront supprimées.

Veillez noter que vous pourrez ultérieurement annuler ces modifications pour récupérer l'ancienne table des partitions.

Faut-il créer une nouvelle table des partitions sur ce disque ?

☐ Non

☒ Oui

Partitionner les disques

Voici la table des partitions et les points de montage actuellement configurés. Vous pouvez choisir une libre pour créer une nouvelle partition ou un périphérique pour créer sa table des partitions.

Partitionnement assisté

Configurer le RAID avec gestion logicielle

Configurer le gestionnaire de volumes logiques (LVM)

Configurer les volumes chiffrés

Configurer les volumes iSCSI

▽ SCSI4 (0,0,1) (sda) - 10.7 GB QEMU QEMU HARDDISK

>	n° 1	primaire	6.0 GB	f	ext4	/
>	n° 5	logique	999.3 MB	f	swap	swap
>	n° 6	logique	2.0 GB	f	ext4	/var
>	n° 7	logique	1.7 GB	f	ext4	/home

▽ SCSI1 (0,0,0) (sdb) - 10.7 GB QEMU QEMU HARDDISK

>	pri/log	10.7 GB	Espace libre
---	---------	---------	--------------

Annuler les modifications des partitions

Terminer le partitionnement et appliquer les changements

Partitionner les disques

Action sur cet espace disponible :

Créer une nouvelle partition

Partitionner automatiquement l'espace disponible

Afficher les informations sur les cylindres, têtes et secteurs

Partitionner les disques

La taille maximale possible pour cette partition est 10.7 GB.

Il est possible d'utiliser « max » comme méthode simplifiée pour choisir la taille maximale. Les tailles de partitions peuvent être indiquées en unités décimale

Nouvelle taille de la partition :

6 GB

Partitionner les disques

Type de la nouvelle partition :

Primaire

Logique

Partitionner les disques

Veuillez indiquer si vous souhaitez placer la nouvelle partition au début ou à la fin de l'espace disponible.

Emplacement de la nouvelle partition :

Début

Fin

Partitionner les disques

Vous modifiez la partition n° 1 sur SCSI1 (0,0,0) (sdb). Aucun système de fichiers n'a été détecté sur cette partition.

Caractéristiques de la partition :

Utiliser comme : système de fichiers journalisé ext4

Point de montage : /

Options de montage : defaults

Étiquette : aucune

Blocs réservés : 5%

Utilisation habituelle : standard

Indicateur d'amorçage : absent

Supprimer la partition

Fin du paramétrage de cette partition

Partitionner les disques

Voici la table des partitions et les points de montage actuellement configurés. Vous pouvez choisir libre pour créer une nouvelle partition ou un périphérique pour créer sa table des partitions.

Partitionnement assisté

Configurer le RAID avec gestion logicielle

Configurer le gestionnaire de volumes logiques (LVM)

Configurer les volumes chiffrés

Configurer les volumes iSCSI

▽ SCSI4 (0,0,1) (sda) - 10.7 GB QEMU QEMU HARDDISK

>	n° 1	primaire	6.0 GB	f	ext4	/
>	n° 5	logique	999.3 MB	f	swap	swap
>	n° 6	logique	2.0 GB	f	ext4	/var
>	n° 7	logique	1.7 GB	f	ext4	/home

▽ SCSI1 (0,0,0) (sdb) - 10.7 GB QEMU QEMU HARDDISK

>	n° 1	primaire	6.0 GB	f	ext4	/
>		pri/log	4.7 GB		Espace libre	

Annuler les modifications des partitions

Terminer le partitionnement et appliquer les changements

Partitionner les disques

Action sur cet espace disponible :

Créer une nouvelle partition

Partitionner automatiquement l'espace disponible

Afficher les informations sur les cylindres, têtes et secteurs

Partitionner les disques

La taille maximale possible pour cette partition est 4.7 GB.

Il est possible d'utiliser « max » comme méthode simplifiée pour choisir la taille maximale ou d'indiquer un pourcentage (p. ex. « 20% ») pour utiliser ce pourcentage de la taille maximale. Les tailles de partitions peuvent être indiquées en unités décimales (p. ex. MB ou GB) ou en unités binaires (p. ex. GiB ou TiB).

Nouvelle taille de la partition :

1 GB

Partitionner les disques

Type de la nouvelle partition :

Primaire

Logique

Partitionner les disques

Veillez indiquer si vous souhaitez placer la nouvelle partition au début ou à la fin de l'espace disponible.

Emplacement de la nouvelle partition :

Début

Fin

Partitionner les disques

Vous modifiez la partition n° 5 sur SCSI1 (0,0,0) (sdb). Aucun système de fichiers n'a été détecté sur cette partition.

Caractéristiques de la partition :

Utiliser comme : espace d'échange (« swap »)

Indicateur d'amorçage : absent

Supprimer la partition

Fin du paramétrage de cette partition

Partitionner les disques

Voici la table des partitions et les points de montage actuellement configurés. Vous pouvez choisir une partition libre pour créer une nouvelle partition ou un périphérique pour créer sa table des partitions.

Partitionnement assisté

Configurer le RAID avec gestion logicielle

Configurer le gestionnaire de volumes logiques (LVM)

Configurer les volumes chiffrés

Configurer les volumes iSCSI

▽ SCSI4 (0,0,1) (sda) - 10.7 GB QEMU QEMU HARDDISK

>	n° 1	primaire	6.0 GB	f	ext4	/
>	n° 5	logique	999.3 MB	f	swap	swap
>	n° 6	logique	2.0 GB	f	ext4	/var
>	n° 7	logique	1.7 GB	f	ext4	/home

▽ SCSI1 (0,0,0) (sdb) - 10.7 GB QEMU QEMU HARDDISK

>	n° 1	primaire	6.0 GB	f	ext4	/
>	n° 5	logique	999.3 MB	f	swap	swap

>	pri/log	3.7 GB	Espace libre
---	---------	--------	--------------

Annuler les modifications des partitions

Terminer le partitionnement et appliquer les changements

Partitionner les disques

Action sur cet espace disponible :

Créer une nouvelle partition

Partitionner automatiquement l'espace disponible

Afficher les informations sur les cylindres, têtes et secteurs

Partitionner les disques

La taille maximale possible pour cette partition est 3.7 GB.

Il est possible d'utiliser « max » comme méthode simplifiée pour choisir la taille maximale ou d'indiquer un pourcentage (p. ex. « 20% ») pour utiliser ce pourcentage de la taille maximale. Les tailles de partitions peuvent être indiquées en unités décimales (p. ex. MB ou GB) ou en unités binaires (p. ex. GiB ou TiB).

Nouvelle taille de la partition :

2 GB

Partitionner les disques

Type de la nouvelle partition :

Primaire

Logique

Partitionner les disques

Veuillez indiquer si vous souhaitez placer la nouvelle partition au début ou à la fin de l'espace disponible.

Emplacement de la nouvelle partition :

Début

Fin

Partitionner les disques

Vous modifiez la partition n° 6 sur SCSI1 (0,0,0) (sdb). Aucun système de fichiers n'a été détecté sur cette partition.

Caractéristiques de la partition :

Utiliser comme : système de fichiers journalisé ext4

Point de montage : /var

Options de montage : defaults

Étiquette : aucune

Blocs réservés : 5%

Utilisation habituelle : standard

Indicateur d'amorçage : absent

Supprimer la partition

Fin du paramétrage de cette partition

Partitionner les disques

Voici la table des partitions et les points de montage actuellement configurés. Vous pouvez choisir une partition libre pour créer une nouvelle partition ou un périphérique pour créer sa table des partitions.

Partitionnement assisté

Configurer le RAID avec gestion logicielle

Configurer le gestionnaire de volumes logiques (LVM)

Configurer les volumes chiffrés

Configurer les volumes iSCSI

▽ SCSI4 (0,0,1) (sda) - 10.7 GB QEMU QEMU HARDDISK

>	n° 1	primaire	6.0 GB	f	ext4	/
>	n° 5	logique	999.3 MB	f	swap	swap
>	n° 6	logique	2.0 GB	f	ext4	/var
>	n° 7	logique	1.7 GB	f	ext4	/home

▽ SCSI1 (0,0,0) (sdb) - 10.7 GB QEMU QEMU HARDDISK

>	n° 1	primaire	6.0 GB	f	ext4	/
>	n° 5	logique	999.3 MB	f	swap	swap
>	n° 6	logique	2.0 GB	f	ext4	/var

>	pri/log	1.7 GB	Espace libre
---	---------	--------	--------------

Annuler les modifications des partitions

Terminer le partitionnement et appliquer les changements

Partitionner les disques

Action sur cet espace disponible :

Créer une nouvelle partition

Partitionner automatiquement l'espace disponible

Afficher les informations sur les cylindres, têtes et secteurs

Partitionner les disques

La taille maximale possible pour cette partition est 1.7 GB.

Il est possible d'utiliser « max » comme méthode simplifiée pour choisir la taille maximale ou d'indiquer un pourcentage (p. ex. « 20 % »). Les tailles de partitions peuvent être indiquées en unités décimales (p. ex. MB ou GB) ou en unités binaires (p. ex. GiB ou MiB).

Nouvelle taille de la partition :

1.7 GB

Partitionner les disques

Type de la nouvelle partition :

Primaire

Logique

Partitionner les disques

Vous modifiez la partition n° 7 sur SCSI1 (0,0,0) (sdb). Aucun système de fichiers n'a été détecté sur cette partition.

Caractéristiques de la partition :

Utiliser comme : système de fichiers journalisé ext4

Point de montage : /home

Options de montage : defaults

Étiquette : aucune

Blocs réservés : 5%

Utilisation habituelle : standard

Indicateur d'amorçage : absent

Supprimer la partition

Fin du paramétrage de cette partition

Partitionner les disques

Voici la table des partitions et les points de montage actuellement configurés. Vous pouvez choisir libre pour créer une nouvelle partition ou un périphérique pour créer sa table des partitions.

Partitionnement assisté

Configurer le RAID avec gestion logicielle

Configurer le gestionnaire de volumes logiques (LVM)

Configurer les volumes chiffrés

Configurer les volumes iSCSI

▽ SCSI4 (0,0,1) (sda) - 10.7 GB QEMU QEMU HARDDISK

>	n° 1	primaire	6.0 GB	f	ext4	/
>	n° 5	logique	999.3 MB	f	swap	swap
>	n° 6	logique	2.0 GB	f	ext4	/var
>	n° 7	logique	1.7 GB	f	ext4	/home

▽ SCSI1 (0,0,0) (sdb) - 10.7 GB QEMU QEMU HARDDISK

>	n° 1	primaire	6.0 GB	f	ext4	/
>	n° 5	logique	999.3 MB	f	swap	swap
>	n° 6	logique	2.0 GB	f	ext4	/var
>	n° 7	logique	1.7 GB	f	ext4	/home

Annuler les modifications des partitions

Terminer le partitionnement et appliquer les changements

Partitionner les disques

Voici la table des partitions et les points de montage actuellement configurés. Vous pouvez choisir une partition et n° libre pour créer une nouvelle partition ou un périphérique pour créer sa table des partitions.

Partitionnement assisté

Configurer le RAID avec gestion logicielle

Configurer le gestionnaire de volumes logiques (LVM)

Configurer les volumes chiffrés

Configurer les volumes iSCSI

▽ SCSI4 (0,0,1) (sda) - 10.7 GB QEMU QEMU HARDDISK

>	n° 1	primaire	6.0 GB	f	ext4	/
>	n° 5	logique	999.3 MB	f	swap	swap
>	n° 6	logique	2.0 GB	f	ext4	/var
>	n° 7	logique	1.7 GB	f	ext4	/home

▽ SCSI1 (0,0,0) (sdb) - 10.7 GB QEMU QEMU HARDDISK

>	n° 1	primaire	6.0 GB	f	ext4	/
>	n° 5	logique	999.3 MB	f	swap	swap
>	n° 6	logique	2.0 GB	f	ext4	/var
>	n° 7	logique	1.7 GB	f	ext4	/home

Annuler les modifications des partitions

Terminer le partitionnement et appliquer les changements

Partitionner les disques

Avant que le gestionnaire de volumes logiques (LVM : « Logical Volume Manager ») puisse être configuré, les changements seront irréversibles.

Une fois le gestionnaire de volumes logiques configuré, aucune modification ne peut être apportée, pendant que les volumes physiques. Avant de continuer, veuillez vous assurer que le schéma de partitionnement actuel de

Les tables de partitions des périphériques suivants seront modifiées :

SCSI4 (0,0,1) (sda)

SCSI1 (0,0,0) (sdb)

Les partitions suivantes seront formatées :

partition n° 1 sur SCSI4 (0,0,1) (sda) de type ext4

partition n° 5 sur SCSI4 (0,0,1) (sda) de type swap

partition n° 6 sur SCSI4 (0,0,1) (sda) de type ext4

partition n° 7 sur SCSI4 (0,0,1) (sda) de type ext4

partition n° 1 sur SCSI1 (0,0,0) (sdb) de type ext4

partition n° 5 sur SCSI1 (0,0,0) (sdb) de type swap

partition n° 6 sur SCSI1 (0,0,0) (sdb) de type ext4

partition n° 7 sur SCSI1 (0,0,0) (sdb) de type ext4

Écrire les modifications sur les disques et configurer LVM ?

☐ Non

☒ Oui

Partitionner les disques

Synthèse de la configuration du gestionnaire de volumes logiques :

Volumes physiques libres : 0

Volumes physiques utilisés : 0

Groupes de volumes : 0

Volumes logiques : 0

Action de configuration de LVM :

Afficher les détails de configuration

Créer un groupe de volumes

Terminer

Partitionner les disques

Voici le menu de configuration des périphériques RAID avec gestion logicielle (aussi appelés MD pour « multiple device »).

Veuillez choisir l'une des actions proposées afin de configurer les périphériques RAID avec gestion logicielle.

Actions de configuration du RAID avec gestion logicielle :

Créer un périphérique multidisque

Supprimer un périphérique multidisque

Terminer

Partitionner les disques

Veuillez choisir le type de périphérique RAID avec gestion logicielle à créer.

Type de périphérique RAID logiciel

RAID0

RAID1

RAID5

RAID6

RAID10

Partitionner les disques

L'ensemble RAID1 comportera des périphériques actifs et des périphériques de réserve. Les périphériques actifs sont ceux qui sont réellement utilisés alors que les périphériques de réserve ne sont utilisés qu'en cas de défaillance d'un ou plusieurs périphériques actifs. Un minimum de 2 périphériques actifs est indispensable.

NOTE : ce choix ne pourra plus être modifié.

Nombre de périphériques actifs pour l'ensemble RAID1 :

2

Partitionner les disques

Nombre de périphériques de réserve dans l'ensemble RAID1 :

0

Partitionner les disques

Vous avez choisi de créer un ensemble RAID1 comportant 2 périphériques actifs.

Veillez choisir les partitions qui seront actives. Vous devez en choisir exactement 2.

Périphériques actifs pour l'ensemble RAID1 :

- | | | |
|-------------------------------------|-----------|----------------|
| ☒ | /dev/sda1 | (5998MB; ext4) |
| ☐ | /dev/sda5 | (999MB; swap) |
| ☐ | /dev/sda6 | (1998MB; ext4) |
| ☐ | /dev/sda7 | (1735MB; ext4) |
| ☒ | /dev/sdb1 | (5998MB; ext4) |
| ☐ | /dev/sdb5 | (999MB; swap) |
| ☐ | /dev/sdb6 | (1998MB; ext4) |
| ☐ | /dev/sdb7 | (1735MB; ext4) |

Partitionner les disques

Avant de configurer les périphériques RAID, les modifications doivent être appliquées aux disques. Ces modifications sont irréversibles.

Lors de la configuration des périphériques RAID, aucune modification des partitions n'est autorisée sur les disques qui contiennent les volumes physiques. Veuillez vous assurer que le partitionnement actuel de ces disques vous convient.

Les tables de partitions des périphériques suivants seront modifiées :
SCSI4 (0,0,1) (sda)
SCSI11 (0,0,0) (sdb)

Faut-il appliquer les changements aux disques et configurer le RAID ?

- ☐ Non
☒ Oui

Partitionner les disques

Voici le menu de configuration des périphériques RAID avec gestion logicielle (aussi appelés MD pour « multiple device »).

Veillez choisir l'une des actions proposées afin de configurer les périphériques RAID avec gestion logicielle.

Actions de configuration du RAID avec gestion logicielle :

- Créer un périphérique multidisque
- Supprimer un périphérique multidisque
- Terminer

Partitionner les disques

Veillez choisir le type de périphérique RAID avec gestion logicielle à créer.

Type de périphérique RAID logiciel

- RAID0
- RAID1
- RAID5
- RAID6
- RAID10

Partitionner les disques

L'ensemble RAID1 comportera des périphériques actifs et des périphériques de réserve. Les périphériques de réserve ne sont utilisés qu'en cas de défaillance d'un ou plusieurs périphériques actifs.

NOTE : ce choix ne pourra plus être modifié.

Nombre de périphériques actifs pour l'ensemble RAID1 :

Partitionner les disques

Nombre de périphériques de réserve dans l'ensemble RAID1 :

Partitionner les disques

Vous avez choisi de créer un ensemble RAID1 comportant 2 périphériques actifs.

Veillez choisir les partitions qui seront actives. Vous devez en choisir exactement 2.

Périphériques actifs pour l'ensemble RAID1 :

- | | | |
|-------------------------------------|-----------|----------------|
| ☒ | /dev/sda5 | (999MB; swap) |
| ☐ | /dev/sda6 | (1998MB; ext4) |
| ☐ | /dev/sda7 | (1735MB; ext4) |
| ☒ | /dev/sdb5 | (999MB; swap) |
| ☐ | /dev/sdb6 | (1998MB; ext4) |
| ☐ | /dev/sdb7 | (1735MB; ext4) |

Partitionner les disques

Avant de configurer les périphériques RAID, les modifications doivent être appliquées aux disques. Ces modifications sont irréversibles.

Lors de la configuration des périphériques RAID, aucune modification des partitions n'est autorisée sur les disques qui contiennent les volumes physiques que le partitionnement actuel de ces disques vous convient.

Les tables de partitions des périphériques suivants seront modifiées :

SCSI4 (0,0,1) (sda)
SCSI1 (0,0,0) (sdb)

Faut-il appliquer les changements aux disques et configurer le RAID ?

☐ Non

☒ Oui

Partitionner les disques

Voici le menu de configuration des périphériques RAID avec gestion logicielle (aussi appelés MD pour « multiple device »).

Veillez choisir l'une des actions proposées afin de configurer les périphériques RAID avec gestion logicielle.

Actions de configuration du RAID avec gestion logicielle :

Créer un périphérique multidisque

Supprimer un périphérique multidisque

Terminer

Partitionner les disques

Veuillez choisir le type de périphérique RAID avec gestion logicielle à créer.

Type de périphérique RAID logiciel

RAID0

RAID1

RAID5

RAID6

RAID10

Partitionner les disques

L'ensemble RAID1 comportera des périphériques actifs et des périphériques de réserve ne sont utilisés qu'en cas de défaillance d'un ou plusieurs périphériques.

NOTE : ce choix ne pourra plus être modifié.

Nombre de périphériques actifs pour l'ensemble RAID1 :

2

Partitionner les disques

Nombre de périphériques de réserve dans l'ensemble RAID1 :

0

Partitionner les disques

Vous avez choisi de créer un ensemble RAID1 comportant 2 périphériques actifs.

Veuillez choisir les partitions qui seront actives. Vous devez en choisir exactement 2.

Périphériques actifs pour l'ensemble RAID1 :

- | | | |
|-------------------------------------|-----------|----------------|
| ☒ | /dev/sda6 | (1998MB; ext4) |
| ☐ | /dev/sda7 | (1735MB; ext4) |
| ☒ | /dev/sdb6 | (1998MB; ext4) |
| ☐ | /dev/sdb7 | (1735MB; ext4) |

Partitionner les disques

Avant de configurer les périphériques RAID, les modifications doivent être appliquées.

Lors de la configuration des périphériques RAID, aucune modification n'est requise tant que le partitionnement actuel de ces disques vous convient.

Les tables de partitions des périphériques suivants seront modifiées :
SCSI4 (0,0,1) (sda)
SCSI11 (0,0,0) (sdb)

Faut-il appliquer les changements aux disques et configurer le RAID ?

☐ Non

☒ Oui

Partitionner les disques

Voici le menu de configuration des périphériques RAID avec gestion logicielle :

Veillez choisir l'une des actions proposées afin de configurer les périphériques RAID :

Actions de configuration du RAID avec gestion logicielle :

Créer un périphérique multidisque

Supprimer un périphérique multidisque

Terminer

Partitionner les disques

Veillez choisir le type de périphérique RAID avec gestion logicielle à créer.

Type de périphérique RAID logiciel

RAID0

RAID1

RAID5

RAID6

RAID10

Partitionner les disques

L'ensemble RAID1 comportera des périphériques actifs de réserve ne sont utilisés qu'en cas de défaillance d'un

NOTE : ce choix ne pourra plus être modifié.

Nombre de périphériques actifs pour l'ensemble RAID1 :

Partitionner les disques

Nombre de périphériques de réserve dans l'ensemble

Partitionner les disques

Vous avez choisi de créer un ensemble RAID1 comportant 2 périphériques actifs.

Veuillez choisir les partitions qui seront actives. Vous devez en choisir exactement 2.

Périphériques actifs pour l'ensemble RAID1 :

- | | | |
|-------------------------------------|-----------|----------------|
| ☒ | /dev/sda7 | (1735MB; ext4) |
| ☒ | /dev/sdb7 | (1735MB; ext4) |

Partitionner les disques

Avant de configurer les périphériques RAID, les modifications doivent être appliquées.

Lors de la configuration des périphériques RAID, aucune modification des partitions n'est requise, car le partitionnement actuel de ces disques vous convient.

Les tables de partitions des périphériques suivants seront modifiées :

SCSI4 (0,0,1) (sda)

SCSI1 (0,0,0) (sdb)

Faut-il appliquer les changements aux disques et configurer le RAID ?

☐ Non

☒ Oui

Partitionner les disques

Voici le menu de configuration des périphériques RAID avec gestion logicielle (aussi appelés MD pour « multiple device »).

Veuillez choisir l'une des actions proposées afin de configurer les périphériques RAID avec gestion logicielle.

Actions de configuration du RAID avec gestion logicielle :

Créer un périphérique multidisque

Supprimer un périphérique multidisque

Terminer

Partitionner les disques

Voici la table des partitions et les points de montage actuellement configurés. Vous pouvez cliquer sur le bouton « + » à gauche de la table pour créer une nouvelle partition ou un périphérique pour créer sa table des partitions.

Partitionnement assisté

Configurer le RAID avec gestion logicielle

Configurer le gestionnaire de volumes logiques (LVM)

Configurer les volumes chiffrés

Configurer les volumes iSCSI

▽ Périphérique RAID1 n° 0 - 6.0 GB Périphérique RAID logiciel

>	n° 1	6.0 GB
---	------	--------

▽ Périphérique RAID1 n° 1 - 998.2 MB Périphérique RAID logiciel

>	n° 1	998.2 MB
---	------	----------

▽ Périphérique RAID1 n° 2 - 2.0 GB Périphérique RAID logiciel

>	n° 1	2.0 GB
---	------	--------

▽ Périphérique RAID1 n° 3 - 1.7 GB Périphérique RAID logiciel

>	n° 1	1.7 GB
---	------	--------

▽ SCSI4 (0,0,1) (sda) - 10.7 GB QEMU QEMU HARDDISK

>	n° 1	primaire	6.0 GB	K	raid
>	n° 5	logique	999.3 MB	K	raid
>	n° 6	logique	2.0 GB	K	raid
>	n° 7	logique	1.7 GB	K	raid

▽ SCSI1 (0,0,0) (sdb) - 10.7 GB QEMU QEMU HARDDISK

>	n° 1	primaire	6.0 GB	K	raid
>	n° 5	logique	999.3 MB	K	raid
>	n° 6	logique	2.0 GB	K	raid
>	n° 7	logique	1.7 GB	K	raid

Partitionner les disques

Voici la table des partitions et les points de montage actuellement configurés. Vous pouvez choisir une libre pour créer une nouvelle partition ou un périphérique pour créer sa table des partitions.

Partitionnement assisté

Configurer le RAID avec gestion logicielle

Configurer le gestionnaire de volumes logiques (LVM)

Configurer les volumes chiffrés

Configurer les volumes iSCSI

▽ Périphérique RAID1 n° 0 - 6.0 GB Périphérique RAID logiciel

> n° 1 6.0 GB f ext4 /

▽ Périphérique RAID1 n° 1 - 998.2 MB Périphérique RAID logiciel

> n° 1 998.2 MB f swap swap

▽ Périphérique RAID1 n° 2 - 2.0 GB Périphérique RAID logiciel

> n° 1 2.0 GB f ext4 /var

▽ Périphérique RAID1 n° 3 - 1.7 GB Périphérique RAID logiciel

> n° 1 1.7 GB f ext4 /home

▽ SCSI4 (0,0,1) (sda) - 10.7 GB QEMU QEMU HARDDISK

> n° 1 primaire 6.0 GB K raid

> n° 5 logique 999.3 MB K raid

> n° 6 logique 2.0 GB K raid

> n° 7 logique 1.7 GB K raid

▽ SCSI11 (0,0,0) (sdb) - 10.7 GB QEMU QEMU HARDDISK

> n° 1 primaire 6.0 GB K raid

> n° 5 logique 999.3 MB K raid

> n° 6 logique 2.0 GB K raid

> n° 7 logique 1.7 GB K raid

Partitionner les disques

Si vous continuez, les modifications affichées seront écrites sur les disques. Dans le cas contraire, vous pourrez faire d'autres modifications.

Les tables de partitions des périphériques suivants seront modifiées :

Périphérique RAID1 n° 0

Périphérique RAID1 n° 1

Périphérique RAID1 n° 2

Périphérique RAID1 n° 3

Les partitions suivantes seront formatées :

partition n° 1 sur Périphérique RAID1 n° 0 de type ext4

partition n° 1 sur Périphérique RAID1 n° 1 de type swap

partition n° 1 sur Périphérique RAID1 n° 2 de type ext4

partition n° 1 sur Périphérique RAID1 n° 3 de type ext4

Faut-il appliquer les changements sur les disques ?

☐ Non

☒ Oui

Sélection des logiciels

Actuellement, seul le système de base est installé. Pour adapter l'installation à vos besoins, vous pouvez choisir les logiciels à installer :

- ☒ environnement de bureau Debian
 - ☐ ... GNOME
 - ☐ ... Xfce
 - ☐ ... bureau GNOME Flashback
 - ☐ ... KDE Plasma
 - ☐ ... Cinnamon
 - ☐ ... MATE
 - ☐ ... LXDE
 - ☐ ... LXQt
- ☐ serveur web
- ☒ serveur SSH
- ☒ utilitaires usuels du système
- ☐ choix d'un assemblage (Blend) de Debian lors de l'installation

Installer le programme de démarrage GRUB

Il semble que cette nouvelle installation soit le seul système d'exploitation existant sur cet ordinateur. GRUB sera installé sur le disque principal (partition UEFI ou secteur d'amorçage).

Attention : si le programme d'installation ne détecte pas un système d'exploitation installé sur l'ordinateur, le programme de démarrage GRUB pourra être manuellement reconfiguré plus tard pour permettre ce démarrage.

Installer le programme de démarrage GRUB sur le disque principal ?

- ☐ Non
- ☒ Oui

Installer le programme de démarrage GRUB

Le système nouvellement installé doit pouvoir être démarré. Cette opération consiste à installer le programme de démarrage GRUB sur le disque principal (partition UEFI ou secteur d'amorçage) ou sur une autre partition, ou même sur un support amovible.

Périphérique où sera installé le programme de démarrage :

Choix manuel du périphérique

/dev/sda (scsi-0QEMU_QEMU_HARDDISK_drive-scsi1)

/dev/sdb (scsi-0QEMU_QEMU_HARDDISK_drive-scsi0)