

Источник: 04-specs/spec-lighting.md

СП-03.1. Светильники

Источник: 03-drawings/electrical.json lights (ЭО-01), группы L1-L22; concept.md п.5; materials.json M30, M34. Длины LED-лент — по координатам pos→end. Бюджет «Ремонт».

Цены — ориентировочные для Санкт-Петербурга на 10.2026 (средний сегмент, розница/подрядчики), не являются офертой и подлежат проверке у поставщиков перед закупкой. Материалы — по диапазонам 02-concept/materials.json (price_ref) с поправкой на рост цен 1-го полугодия 2026 (INFOline: плитка +17 %, электрика +15 %, ЛКМ +10 %, напольные +10,5 %); расценки работ — калибровка по открытым прайсам СПб (поиск 2026-10-08, источники в 05-estimate/estimate.md).

Поз.	Наименование	Артикул / пример	Производитель	Кол-во	Ед.	Цена ориент., ₽	Сумма, ₽	Помещение	Ссылка (лист / id)	Бюджет	Этап сметы	Примечание
1	Спот встраиваемый LED 7 Вт, 2700 К, CRI ≥ 90, диммируемый, глубина ≤ 80 — группа L2	Maytoni DL / Elektrostandard	Maytoni / Elektrostandard	4	шт	2 700	10 800	R3	L2-1, L2-2, L2-3, L2-4; ЭО-01	Ремонт	Э13	7 Вт
2	Люстра столовой 5–6 рожков LED, латунь сатин/ткань, диммируемая — группа L3	M34	Maytoni / Freya / Lussole	1	шт	32 000	32 000	R3	L3-1; ЭО-01	Ремонт	Э13	40 Вт
3	Бра латунь сатин C8 с абажуром — группа L4	M34	Maytoni / Freya / Odeon Light	2	шт	9 500	19 000	R3	L4-1, L4-2; ЭО-01	Ремонт	Э13	6 Вт
4	Спот встраиваемый LED 7 Вт, 2700 К, CRI ≥ 90, диммируемый, глубина ≤ 80 — группа L6	Maytoni DL / Elektrostandard	Maytoni / Elektrostandard	4	шт	2 700	10 800	R7	L6-1, L6-2, L6-3, L6-4; ЭО-01	Ремонт	Э13	5 Вт
5	Люстра спальни, диммируемая, латунь/ткань — группа L8	M34	Maytoni / Odeon Light / Freya	1	шт	24 000	24 000	R1	L8-1; ЭО-01	Ремонт	Э13	40 Вт
6	Бра латунь сатин C8 с абажуром — группа L11	M34	Maytoni / Freya / Odeon Light	2	шт	9 500	19 000	R1	L11-1, L11-2; F41; ЭО-01	Ремонт	Э13	5 Вт
7	Светильник потолочный рассеянный детской, диммируемый — группа L14	M34	Maytoni / Odeon Light / Freya	1	шт	14 000	14 000	R2	L14-1; ЭО-01	Ремонт	Э13	40 Вт
8	Спот встраиваемый LED 7 Вт, 2700 К, CRI ≥ 90, диммируемый, глубина ≤ 80 — группа L15	Maytoni DL / Elektrostandard	Maytoni / Elektrostandard	5	шт	2 700	13 500	R4	L15-1, L15-2, L15-3, L15-4, L15-5; ЭО-01	Ремонт	Э13	6 Вт
9	Спот встраиваемый LED 7 Вт, 2700 К, CRI ≥ 90, диммируемый, глубина ≤ 80 — группа L16	Maytoni DL / Elektrostandard	Maytoni / Elektrostandard	3	шт	2 700	8 100	R4	L16-1, L16-2, L16-3; ЭО-01	Ремонт	Э13	6 Вт
10	Спот встраиваемый LED IP44, 3000 К, CRI ≥ 90 — группа L19	Maytoni Zoom IP44-класс	Maytoni / Elektrostandard	2	шт	3 600	7 200	R5	L19-1, L19-2; ЭО-01	Ремонт	Э13	6 Вт
11	Спот встраиваемый LED IP65 (над ванной/душем), 3000 К — группа L19	Maytoni Hoop IP65-класс	Maytoni / Elektrostandard	2	шт	4 300	8 600	R5	L19-3, L19-4; ЭО-01	Ремонт	Э13	6 Вт
12	LED зеркального шкафа (в составе F72) — группа L20	в комплекте F72	—	1	шт	0	0	R5	L20-1; F72; ЭО-01	Ремонт	Э13	15 Вт
13	Спот встраиваемый LED IP44, 3000 К, CRI ≥ 90 — группа L22	Maytoni Zoom IP44-класс	Maytoni / Elektrostandard	3	шт	3 600	10 800	R6	L22-1, L22-2, L22-3; ЭО-01	Ремонт	Э13	6 Вт
14	Лента LED 24 В 2700 К CRI ≥ 90 — подсветка рабочей зоны под KW-01..05	Arlight / Elektrostandard	Arlight	3,5	м	1 300	4 550	R3	L1-1; F10; F23; ЭО-01	Ремонт	Э13	длина 2.85 м по pos→end + 10 %
15	Профиль алюминиевый с рассеивателем для L1-1	Arlight / Elektrostandard	Arlight	3	м	900	2 700	R3	L1-1	Ремонт	Э13	
16	Блок питания 24 В 100 Вт для L1-1	Arlight ARPV / Mean Well	Arlight / Mean Well	1	шт	3 000	3 000	R3	L1-1	Ремонт	Э13	60 Вт × 1,25
17	Лента LED 24 В 2700 К CRI ≥ 90 — LED остеклённого яруса буфета F24	Arlight / Elektrostandard	Arlight	1	м	1 300	1 300	R3	L4-3; F24; ЭО-01	Ремонт	Э13	длина 0.73 м по pos→end + 10 %
18	Профиль алюминиевый с рассеивателем для L4-3	Arlight / Elektrostandard	Arlight	1	м	900	900	R3	L4-3	Ремонт	Э13	
19	Блок питания 24 В 30 Вт для L4-3	Arlight ARPV / Mean Well	Arlight / Mean Well	1	шт	1 500	1 500	R3	L4-3	Ремонт	Э13	10 Вт × 1,25
20	Лента LED 24 В 2700 К CRI ≥ 90 — подсветка цоколя кухни 2700K	Arlight ARPV / Mean Well	Arlight	3,5	м	1 300	4 550	R3	L5-1; ЭО-01	Ремонт	Э13	длина 2.85 м по pos→end + 10 %
21	Профиль алюминиевый с рассеивателем для L5-1	Arlight / Elektrostandard	Arlight	3	м	900	2 700	R3	L5-1	Ремонт	Э13	
22	Блок питания 24 В 30 Вт для L5-1	Arlight ARPV / Mean Well	Arlight / Mean Well	1	шт	1 500	1 500	R3	L5-1	Ремонт	Э13	15 Вт × 1,25
23	Лента LED 24 В 2700 К CRI ≥ 90 — подсветка цоколя П-дивана 24 В 2700K	Arlight / Elektrostandard	Arlight	2	м	1 300	2 600	R7	L7-1; F33; F35; ЭО-01	Ремонт	Э13	длина 1.62 м по pos→end + 10 %
24	Профиль алюминиевый с рассеивателем для L7-1	Arlight / Elektrostandard	Arlight	2	м	900	1 800	R7	L7-1	Ремонт	Э13	
25	Блок питания 24 В 30 Вт для L7-1	Arlight ARPV / Mean Well	Arlight / Mean Well	1	шт	1 500	1 500	R7	L7-1	Ремонт	Э13	20 Вт × 1,25
26	Лента LED 24 В 2700 К CRI ≥ 90 — LED 2700K в теновом пазу карниза буазери F41; БП 24 В в съём	Arlight / Elektrostandard	Arlight	3,5	м	1 300	4 550	R1	L9-1; F41; ЭО-01	Ремонт	Э13	длина 2.9 м по pos→end + 10 %
27	Профиль алюминиевый с рассеивателем для L9-1	Arlight / Elektrostandard	Arlight	3	м	900	2 700	R1	L9-1	Ремонт	Э13	
28	Блок питания 24 В 60 Вт для L9-1	Arlight ARPV / Mean Well	Arlight / Mean Well	1	шт	2 200	2 200	R1	L9-1	Ремонт	Э13	30 Вт × 1,25
29	Лента LED 24 В 2700 К CRI ≥ 90 — LED 2700K в карнизе по кромке ниши шторы CN-1	Arlight / Elektrostandard	Arlight	4	м	1 300	5 200	R1	L10-1; ЭО-01	Ремонт	Э13	длина 3.38 м по pos→end + 10 %
30	Профиль алюминиевый с рассеивателем для L10-1	Arlight / Elektrostandard	Arlight	4	м	900	3 600	R1	L10-1	Ремонт	Э13	
31	Блок питания 24 В 100 Вт для L10-1	Arlight ARPV / Mean Well	Arlight / Mean Well	1	шт	3 000	3 000	R1	L10-1	Ремонт	Э13	55 Вт × 1,25
32	Лента LED 24 В 2700 К CRI ≥ 90 — подсветка снизу ТВ-консоли F47 2700K	Arlight / Elektrostandard	Arlight	2	м	1 300	2 600	R1	L12-1; F47; ЭО-01	Ремонт	Э13	длина 1.6 м по pos→end + 10 %
33	Профиль алюминиевый с рассеивателем для L12-1	Arlight / Elektrostandard	Arlight	2	м	900	1 800	R1	L12-1	Ремонт	Э13	
34	Блок питания 24 В 30 Вт для L12-1	Arlight ARPV / Mean Well	Arlight / Mean Well	1	шт	1 500	1 500	R1	L12-1	Ремонт	Э13	10 Вт × 1,25
35	Лента LED 24 В 2700 К CRI ≥ 90 — подсветка шкафа-купе F45 по датчикам открытия; БП на антресо	Arlight / Elektrostandard	Arlight	2,5	м	1 300	3 250	R1	L13-1; F45; ЭО-01	Ремонт	Э13	длина 1.88 м по pos→end + 10 %
36	Профиль алюминиевый с рассеивателем для L13-1	Arlight / Elektrostandard	Arlight	2	м	900	1 800	R1	L13-1	Ремонт	Э13	
37	Блок питания 24 В 30 Вт для L13-1	Arlight ARPV / Mean Well	Arlight / Mean Well	1	шт	1 500	1 500	R1	L13-1	Ремонт	Э13	20 Вт × 1,25
38	Лента LED 24 В 2700 К CRI ≥ 90 — ночная подсветка в плинтусе коридора/прихожей по датчикам дв	Arlight / Elektrostandard	Arlight	2,5	м	1 300	3 250	R4	L17-1; ЭО-01	Ремонт	Э13	длина 2.25 м по pos→end + 10 %
39	Профиль алюминиевый с рассеивателем для L17-1	Arlight / Elektrostandard	Arlight	3	м	900	2 700	R4	L17-1	Ремонт	Э13	
40	Блок питания 24 В 30 Вт для L17-1	Arlight ARPV / Mean Well	Arlight / Mean Well	1	шт	1 500	1 500	R4	L17-1	Ремонт	Э13	15 Вт × 1,25
41	Лента LED 24 В 2700 К CRI ≥ 90 — подсветка шкафа прихожей F60–F62 по датчикам открытия; БП на	Arlight / Elektrostandard	Arlight	3	м	1 300	3 900	R4	L18-1; F61; ЭО-01	Ремонт	Э13	длина 2.6 м по pos→end + 10 %
42	Профиль алюминиевый с рассеивателем для L18-1	Arlight / Elektrostandard	Arlight	3	м	900	2 700	R4	L18-1	Ремонт	Э13	
43	Блок питания 24 В 30 Вт для L18-1	Arlight ARPV / Mean Well	Arlight / Mean Well	1	шт	1 500	1 500	R4	L18-1	Ремонт	Э13	20 Вт × 1,25
44	Лента LED 12 В IP67 3000 К CRI ≥ 90 — ночная подсветка под тумбой F71 по датчику движения	Arlight / Elektrostandard	Arlight	1	м	1 500	1 500	R5	L21-1; ЭО-01	Ремонт	Э13	длина 0.9 м по pos→end + 10 %
45	Профиль алюминиевый с рассеивателем для L21-1	Arlight / Elektrostandard	Arlight	1	м	900	900	R5	L21-1	Ремонт	Э13	
46	Блок питания 12 В 30 Вт для L21-1	Arlight ARPV / Mean Well	Arlight / Mean Well	1	шт	1 500	1 500	R5	L21-1	Ремонт	Э13	5 Вт × 1,25

Итого по спецификации: 259 550 ₽ — бюджет «Ремонт».

Сводный файл с формулами: 04-specs/specifications.xlsx. Генератор: tools/gen_specs.py.

Источник: 04-specs/spec-wiring-devices.md

СП-03.2. Электроустановочные изделия (серия)

Серия: Systeme Electric ArtGallery (альтернатива — Werkel), цвет механизмов и рамок — «молочный/бежевый» в тон C1/C2 (materials.json M33). Источник: electrical.json sockets (ЭМ-01), switches (ЭО-02). Артикулы — по каталогу серии при заказе (цвет подтвердить). Бюджет «Ремонт».

						КВ108-ДП-СП-03			
						Квартира №108, СПб, дизайн-проект			
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	Спецификации	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		rib-агенты			10.2026		Р	41	51
Пров.									
ГИП						Спецификация светильников и электроустановочных изделий (лист 1 из 3)	ПИБ агенты rib-*		
Н.контр.									
Утв.									

Цены — ориентировочные для Санкт-Петербурга на 10.2026 (средний сегмент, розница/подрядчики), не являются офертой и подлежат проверке у поставщиков перед закупкой. Материалы — по диапазонам 02-concept/materials.json (price_ref) с поправкой на рост цен 1-го полугодия 2026 (INFOline: плитка +17 %, электрика +15 %, ЛКМ +10 %, напольные +10,5 %); расценки работ — калибровка по открытым прайсам СПб (поиск 2026-10-08, источники в 05-estimate/estimate.md).

Поз .	Наименование	Артикул / пример	Производител ь	Кол-в о	Ед .	Цена ориент., ₽	Сумма, ₽	Помещени е	Ссылка (лист / id)	Бюджета	Этап сметы	Примечание
1	Розетка 2П+3 16 А со шторами (механизм)	серия ArtGallery, «молочный»	Systeme Electric	36	шт	480	17 280	все	P-K01, P-K02, P-K05, P-K06, P-K07, P-K08, P-K09, P-K10, P-K13, P-K14, P-K15, P-K16, P-B01, P-B04a, P-R03, P-R04, P-R05, P-R06, P-R07, P-R08, P-C01, P-C02, P-C04, P-C05, P-H01, P-H02, P-H03	Ремонт	Э13	
2	Вывод кабеля (механизм-заглушка с выводом) / клеммная колодка (механизм)	серия ArtGallery, «молочный»	Systeme Electric	25	шт	400	10 000	все	P-K03, P-K10a, P-K11, P-K12, P-B02, P-B03, P-B04, P-B05, P-B06, P-B07, P-B08, P-R10, P-R11, P-R12, P-R13, P-R14, P-R15, P-H04, P-H05, P-V03, P-V04, P-V05, P-V06, P-L04, P-L05	Ремонт	Э13	
3	Розетка 2П+3 16 А IP44 с крышкой (механизм)	серия ArtGallery, «молочный»	Systeme Electric	6	шт	950	5 700	все	P-K04, P-V01, P-V02, P-L01, P-L02, P-L03	Ремонт	Э13	
4	Розетка 2П+3 + USB A/C (быстрая зарядка) (механизм)	серия ArtGallery, «молочный»	Systeme Electric	5	шт	2 300	11 500	все	P-B03a, P-B04b, P-R01, P-R02, P-C03	Ремонт	Э13	
5	Выключатель кнопочный 1кл (под Zigbee-диммер) (механизм)	серия ArtGallery, «молочный»	Systeme Electric	2	шт	700	1 400	все	S1, S11	Ремонт	Э13	
6	Выключатель 2-клавишный (механизм)	серия ArtGallery, «молочный»	Systeme Electric	4	шт	650	2 600	все	S2, S3, S4, S12	Ремонт	Э13	
7	Переключатель проходной 2-клавишный (механизм)	серия ArtGallery, «молочный»	Systeme Electric	1	шт	850	850	все	S5	Ремонт	Э13	
8	Переключатель перекрёстный (механизм)	серия ArtGallery, «молочный»	Systeme Electric	1	шт	800	800	все	S6	Ремонт	Э13	
9	Переключатель проходной (механизм)	серия ArtGallery, «молочный»	Systeme Electric	3	шт	600	1 800	все	S7, S8, S13	Ремонт	Э13	
10	Выключатель 1-клавишный (механизм)	серия ArtGallery, «молочный»	Systeme Electric	4	шт	450	1 800	все	S9, S10, S14, S15	Ремонт	Э13	
11	Рамка 1-постовая	ArtGallery, «молочный»	Systeme Electric	69	шт	320	22 080	все	sockets (1 пост) + switches	Ремонт	Э13	комбинирование в многостовые рамки — по ЭО-02/ЭМ-01 при комплектации
12	Рамка 2-постовая	ArtGallery, «молочный»	Systeme Electric	9	шт	520	4 680	все	sockets «2P+PE×2»	Ремонт	Э13	
13	Модуль Zigbee диммер/реле за клавишей или контроллер LED 24 В Zigbee (работает без шлюза)	Aqara / Sonoff / Gledopto	Aqara / Sonoff	8	шт	3 500	28 000	R2, R3, R7	light_groups L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L14; electrical.accepted.lighting_control	Ремонт	Э13	
14	Подрозетник (кирпич/ГКЛ), с шаблоном	Hegel / Schneider	Hegel	87	шт	90	7 830	все	посты sockets + switches	Ремонт	Э04	

Итого по спецификации: 116 320 Р — бюджет «Ремонт».

Сводный файл с формулами: 04-specs/specifications.xlsx. Генератор: tools/gen_specs.py.

Источник: 04-specs/spec-panel-cable.md

СП-03.3. Щит ЭМ-03 и кабельная продукция

Источник: 03-drawings/panel.json (ЭМ-03), 04-specs/panel.md. Кабель — по длинам групп panel.json + 15 %. Бюджет «Ремонт».

Цены — ориентировочные для Санкт-Петербурга на 10.2026 (средний сегмент, розница/подрядчики), не являются офертой и подлежат проверке у поставщиков перед закупкой. Материалы — по диапазонам 02-concept/materials.json (price_ref) с поправкой на рост цен 1-го полугодия 2026 (INFOline: плитка +17 %, электрика +15 %, ЛКМ +10 %, напольные +10,5 %); расценки работ — калибровка по открытым прайсам СПб (поиск 2026-10-08, источники в 05-estimate/estimate.md).

Поз .	Наименование	Артикул / пример	Производитель	Кол-в о	Ед.	Цена ориент., ₽	Сумма, ₽	Помещени е	Ссылка (лист / id)	Бюджета	Этап сметы	Примечание
1	Щит ЩРН-48 (4×12 модулей) накладной/полувстраиваемый IP31	Hager Volta / Schneider Mini Pragma	Hager / Schneider	1	шт	7 500	7 500	R4	U15; panel.json panel; ЭМ-03	Ремонт	Э04	занято 32 из 48 мод.
2	Автомат вводной 2P C63 6 кА	вводной автомат 2P C63, 6 кА (при выделенной 10–11 кВт — C50	Schneider Easy9 / Hager / IEK Armat	1	шт	2 600	2 600	R4	Q50/QF0; panel.json input	Ремонт	Э04	
3	УЗИП тип 2 (1P+N) 20 кА + защита	УЗИП тип 2 (1P+N) 20 кА + автомат/вставка по паспорту	Schneider Easy9 / Hager / IEK Armat	1	шт	6 500	6 500	R4	FV1; panel.json input	Ремонт	Э04	
4	Реле контроля напряжения 63 А	реле контроля напряжения 63 А (УЗМ-51М/RBUZ D63t), 170–260 В	Schneider Easy9 / Hager / IEK Armat	1	шт	4 500	4 500	R4	KV1; panel.json input	Ремонт	Э04	
5	УЗО 2P 80 А 100 мА тип S (противопожарное)	УЗО 2P 80 А 100 мА тип S (противопожарное, селективное к гру	Schneider Easy9 / Hager / IEK Armat	1	шт	9 500	9 500	R4	QD0; panel.json input	Ремонт	Э04	
6	Индикатор наличия напряжения	индикатор наличия напряжения	Schneider Easy9 / Hager / IEK Armat	1	шт	600	600	R4	HL; panel.json input	Ремонт	Э04	
7	Автомат 1P C10 6 кА	Schneider Easy9 / Hager / IEK Armat	Schneider / Hager	2	шт	650	1 300	R4	C1, C2; ЭМ-03	Ремонт	Э04	
8	АВДТ 1P+N C10 30 мА тип А 6 кА	Schneider Easy9 / Hager / IEK Armat	Schneider / Hager	1	шт	3 000	3 000	R4	C3; ЭМ-03	Ремонт	Э04	
9	АВДТ 1P+N C16 30 мА тип А 6 кА	Schneider Easy9 / Hager / IEK Armat	Schneider / Hager	17	шт	3 000	51 000	R4	C4, C5, C6, C8, C9, C10, C11, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22; ЭМ-03	Ремонт	Э04	
10	АВДТ 1P+N C32 30 мА тип А 6 кА (2 мод.)	Schneider Easy9 / Hager / IEK Armat	Schneider / Hager	1	шт	5 200	5 200	R4	C7; ЭМ-03	Ремонт	Э04	
11	АВДТ 1P+N C16 10 мА тип А 6 кА	Schneider Easy9 / Hager / IEK Armat	Schneider / Hager	1	шт	4 800	4 800	R4	C12; ЭМ-03	Ремонт	Э04	
12	Шины N/PE, гребёнки, заглушки, маркировка, DIN-розетки x3 (P-SS1 в U16)	—	Hager / Schneider	1	компл	6 500	6 500	R4	panel.json; P-SS1	Ремонт	Э04	
13	Кабель ВВГнг(А)-LS 3×1,5	ГОСТ 31996	Кольчугино / Конкорд / Севкабель	280	м	115	32 200	все	C1, C2, C3; panel.json length_m	Ремонт	Э04	Σ 240.6 м × 1,15
14	Кабель ВВГнг(А)-LS 3×2,5	ГОСТ 31996	Кольчугино / Конкорд / Севкабель	390	м	170	66 300	все	C4, C5, C6, C8, C9, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22; panel.json length_m	Ремонт	Э04	Σ 338.8 м × 1,15
15	Кабель ВВГнг(А)-LS 3×6	ГОСТ 31996	Кольчугино / Конкорд / Севкабель	20	м	430	8 600	все	C7; panel.json length_m	Ремонт	Э04	Σ 13.2 м × 1,15
16	Труба гофрированная ПВХ нг Ø20 с зондом (по потолку, D15)	DKC / Ruviniil	DKC	700	м	28	19 600	все	panel.json Σ length_m × 1,15	Ремонт	Э04	
17	Провод ПуГВ 1×4 + коробки КУП (ДУП ванной и постирочной)	—	—	2	компл	1 800	3 600	R5, R6	panel.json rcd_policy (ДУП)	Ремонт	Э04	
18	Крепёж кабеля: клипсы, дюбель-хомуты, распаечные коробки (доступные), клеммы Wago	—	DKC / Wago	1	компл	9 000	9 000	все	23 групп	Ремонт	Э04	

Итого по спецификации: 242 300 Р — бюджет «Ремонт».

Сводный файл с формулами: 04-specs/specifications.xlsx. Генератор: tools/gen_specs.py.

Источник: 04-specs/spec-lowcurrent-smarthome-cinema.md

СП-03.4. Слаботочные сети, умный дом, кинозона

Источник: electrical.json low_voltage (ЭМ-02), plumbing.json leak_protection, furniture.json F32, F38–F40, F48, F64, F65. Длины кабелей — по координатам трасс (по потолку, D15) + 15 %. Сети и защита от протечек — «Ремонт»; проектор, экран, акустика, ТВ — «Мебель+техника» (№34).

						КВ108-ДП-СП-03			
						Квартира №108, СПб, дизайн-проект			
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	Спецификации	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		риб-агенты			10.2026		Р	42	51
Пров.									
ГИП						Спецификация светильников и электроустановочных изделий (лист 2 из 3)	ПИБ агенты rib-*		
Н.контр.									
Утв.									

Цены — ориентировочные для Санкт-Петербурга на 10.2026 (средний сегмент, розница/подрядчики), не являются офертой и подлежат проверке у поставщиков перед закупкой. Материалы — по диапазонам 02-concept/materials.json (price_ref) с поправкой на рост цен 1-го полугодия 2026 (INFOline: плитка +17 %, электрика +15 %, ЛКМ +10 %, напольные +10,5 %); расценки работ — калибровка по открытым прайсам СПб (поиск 2026-10-08, источники в 05-estimate/estimate.md).

Поз.	Наименование	Артикул / пример	Производитель	Кол-во	Ед.	Цена ориент., ₽	Сумма, ₽	Помещение	Ссылка (лист / id)	Бюджет	Этап сметы	Примечание
1	Щит слаботочный 400х500х120 накладной (U16) с DIN-рейкой и полкой	ЩМП / Hager	Hager / ЩМП	1	шт	9 000	9 000	R4	U16; LV00; F64; D14	Ремонт	Э04	
2	Роутер Wi-Fi 6 (mesh-совместимый)	Keenetic / TP-Link	Keenetic	1	шт	12 000	12 000	R4	LV00; F64	Ремонт	Э13	ONT — провайдера
3	Коммутатор PoE 8 портов	TP-Link / Keenetic	TP-Link	1	шт	9 000	9 000	R4	LV00	Ремонт	Э13	
4	Патч-панель Cat6 12p + патч-корды	Hyperline	Hyperline	1	компл	6 000	6 000	R4	LV00	Ремонт	Э04	
5	Точка доступа Wi-Fi потолочная PoE	TP-Link EAP / Keenetic Voyager	TP-Link	1	шт	12 000	12 000	R4	F65; LV13	Ремонт	Э13	
6	Розетка RJ45 Cat6 (серия ArtGallery)	ArtGallery	Systeme Electric	4	шт	1 300	5 200	R1, R2, R7	LV02, LV05, LV06, LV07	Ремонт	Э13	
7	Розетка TV (серия ArtGallery)	ArtGallery	Systeme Electric	1	шт	900	900	R1	LV03	Ремонт	Э13	
8	Кабель U/FTP Cat6 нг(A)-HF	Hyperline / Netlan	Hyperline	75	м	95	7 125	все	LV02, LV05, LV06, LV07, LV13, LV08 — трассы по потолку + 15 %	Ремонт	Э04	
9	Кабель коаксиальный RG-6 нг	Cavel / Rexant	Cavel	15	м	50	750	R1	LV03	Ремонт	Э04	
10	Кабель акустический 2х2,5	Acoustic / Cordial	—	20	м	130	2 600	R7	LV09, LV10	Ремонт	Э04	
11	Кабель датчиков протечки 3х0,5 нг	КСВВнг(A)-LS / ПВСнг	—	70	м	35	2 450	R3, R5, R6	LV14, LV15-1, LV15-2, LV15-3, LV16-1, LV16-2, LV16-3	Ремонт	Э04	
12	Кабель питания электрокранов 3х0,75 нг (12 В)	ПВСнг(A)-LS	—	20	м	55	1 100	R5, R6	LV17, LV18	Ремонт	Э04	
13	Гофра Ø32 (AV-трасса) / Ø25 (ТВ-ниша → консоль) + 12В-триггер 2х0,75	DKC	DKC	7	м	90	630	R1, R7	LV08, LV04, LV11	Ремонт	Э04	
14	Кабель HDMI 2.1 оптический (АОС) 10 м	Cablexpert / Ugreen	—	1	шт	9 000	9 000	R7	LV08	Ремонт	Э04	
15	Шлюз Zigbee (Яндекс-совместимый)	Яндекс Хаб / Aqara M2	Яндекс / Aqara	1	шт	7 000	7 000	R4	LV20	Ремонт	Э13	
16	Контроллер защиты от протечек 12 В с АКБ (проводные датчики, Zigbee/Wi-Fi)	Neptun ProW+ / Аквасторож Эксперт	Neptun	1	шт	18 000	18 000	R4	plumbing.json leak_protection; F64	Ремонт	Э13	
17	Кран шаровой с электроприводом 12 В ½”~¾”	Neptun Bugatti Pro 12 В	Neptun	4	шт	8 500	34 000	R5, R6	EV1, EV2, EV3, EV4; F77, F82	Ремонт	Э05	
18	Датчик протечки проводной	Neptun SW005	Neptun	7	шт	1 800	12 600	R3, R5, R6	LS1, LS2, LS3, LS4, LS5, LS6, LS7; F22, F76, F81	Ремонт	Э13	
19	ИБП 600 ВА для СС-щита (роутер, шлюз, контроллер)	Ippon / APC	Ippon	1	шт	7 000	7 000	R4	leak_protection.controller	Ремонт	Э13	
20	Датчик открытия Zigbee (окна О2, О3, створки балкона, вход)	Aqara	Aqara	6	шт	1 900	11 400	R1, R2, R4, R7	LV21	Ремонт	Э13	
21	Сценарная кнопка Zigbee (Утро/Ужин/Кино/Уход)	Aqara Wireless Mini / Opple	Aqara	4	шт	2 500	10 000	R2, R3, R4, R7	ZB-1, ZB-2, ZB-3, ZB-4; LV22	Ремонт	Э13	
22	Датчик движения (потолочный 230 В / SELV / батарейный)	Aqara / Arlight	Aqara	4	шт	2 600	10 400	R1, R4, R5	LV23, LV24, LV25, LV26	Ремонт	Э13	
23	Модуль Zigbee привода экрана (ZB-SCR)	Aqara / Sonoff	Aqara	1	шт	3 500	3 500	R3	LV11; P-K16	Ремонт	Э13	
24	Извещатели автономные дымовые ИП 212 х4 + тепловой ИП 101 (кухня)	Kidde / Аврора	—	1	компл	4 500	4 500	R1–R4	LV28	Ремонт	Э13	
25	Проектор 4K-класса (4K-enhancement), зум с throw ≈ 1,29–1,41, lens shift, ≤ 28 дБ	Epson EH-TW7100 / BenQ W2710-класс	Epson / BenQ	1	шт	130 000	130 000	R7	F38; D11; planning.json cinema	Мебель+техника	—	
26	Кронштейн потолочный проектора (к плите балкона)	—	—	1	шт	5 000	5 000	R7	F38	Мебель+техника	—	
27	Экран моторизованный 80” 16:9 tab-tension в нишу (полотно 1771х996), 12В-триггер	Lumien Cinema Tensioned / Elite Screens	Lumien	1	шт	60 000	60 000	R3	F32; CB-3; узел 9	Мебель+техника	—	
28	Колонки настенные пассивные (пара L/R)	Dali / Polk / Wharfedale	Polk	1	пара	22 000	22 000	R7	F39, F40	Мебель+техника	—	
29	AV-ресивер 5.1 (с 12В-триггером, eARC)	Denon / Yamaha	Denon	1	шт	32 000	32 000	R7	F35 отсек AV; P-B04a	Мебель+техника	—	
30	Медиаплеер 4K (Android TV / Apple TV)	Apple TV 4K / Ugoos	—	1	шт	15 000	15 000	R7	F35; P-B04a	Мебель+техника	—	
31	Телевизор 65” 4K + плоский кронштейн	Samsung / LG / Sony	—	1	компл	65 000	65 000	R1	F48; D12	Мебель+техника	—	

Итого по спецификации: 525 155 ₽ (в т.ч. «Ремонт» 196 155 ₽; «Мебель+техника» 329 000 ₽)

Сводный файл с формулами: 04-specs/specifications.xlsx. Генератор: tools/gen_specs.py.

						КВ108-ДП-СП-03			
						Квартира №108, СПб, дизайн-проект			
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	Спецификации	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		rib-агенты			10.2026		Р	43	51
Пров.									
ГИП						Спецификация светильников и электроустановочных изделий (лист 3 из 3)	ПИБ агенты rib-*		
Н.контр.									
Утв.									