

Ведомость розеток и силовых выводов

Марка	Пом.	Тип	h	Линия	кВт	IP	Стена / место	Привязка, мм	Назначение
R-K02	R3	2P+PE	2050	C6	3.5	IP20	W3, внутри K01	300 от W2; 0 от W3	В3 встраиваемая (опция) 0-9 кВт
P-K01	R3	2P+PE	4000	C8	0.9	IP20	W3, за задней стеной K-02	825 от W2; 0 от W3	двух шокная 3,5 кВт — отдельная линия; доступ — снимание щиков K-02 (не за доковой)
P-K03	R3	wire_out	600	C7	7.4	IP20	W3, за задней стеной K-04	1950 от W2; 0 от W3	индукция 7.4 кВт; вывод ВВГнг(A)-LS 3х6, клеммная коробка 32 А, доступ снимание щиков K-04
P-K04	R3	IP44	650	C9	2.0	IP44	W3, в базе мойки F05 у боквины ПММ	1290 от W10; 0 от W3	ПММ 2 А кВт, розетка с крышкой высе сифона
P-K05	R3	2P+PEX2	1100	C4	3.5	IP20	W3, фартук	750 от W2; 0 от W3	фартук; ≤ 310 от края индукции (kitchen.md ≤ 200 = 750)
P-K06	R3	2P+PEX2	1100	C4		IP20	W3, фартук над ПММ	940 от W10; 0 от W3	фартук; в рамке с С3
P-K07	R3	2P+PEX2	1100	C4		IP20	W3, фартук K-04	1925 от W2; 0 от W3	фартук; пар с K08 (рабочая зона между индукцией и мойкой; ≤ 240 до их кромок)
P-K08	R3	2P+PEX2	1100	C4		IP20	W3, фартук K-04	2015 от W2; 0 от W3	фартук; пар с K-07
P-K09	R3	2P+PE	2150	C6	0.2	IP20	W3, внутри K-07 над нишей	340 от W10; 0 от W3	холодильник 0,2 кВт
P-K10	R3	2P+PE	2450	C6	0.25	IP20	W3, карниз над KW-02	1350 от W2; 0 от W3	вытяжка 0,25 кВт
P-K10a	R3	wire_out	2450	C1	0.06	IP20	W3, карниз над KW-01	825 от W2; 0 от W3	БП 24 В 60 Вт рабочей подсветки L1 (коммуникация S3)
P-K11	R3	wire_out	100	C1	0.015	IP20	W3, за сымнан кошелом K-04	2000 от W2; 0 от W3	БП 24 В цоколя L5
P-K12	R3	wire_out	2050	C1	0.01	IP20	W10, крыша бубета F24	0 от W10; 1611 от W3	БП LED бубета (L4)
R-K13	R3	2P+PEX2	1050	C5	3.5	IP20	W10, ниша бубета F24	0 от W10; 1611 от W3	уайнко;кофешина ≤ 2,2 кВт
P-K14	R3	2P+PE	300	C5		IP20	W2 протеснок (кухня)	0 от W2; 380 от W3	чайник/электрон
P-K15	R3	2P+PE	300	C5		IP20	NW1 (кухня, по оси стола)	1800 от W2; 0 от NW1	столван; наугуб, настольная лампа
P-K16	R3	2P+PE	2600	C17	0.1	IP20	ниша ламбрекна у торца корпусу экрана	1500 от W2; 1030 от W8	экран 80" — 0,1 кВт; рямон Zigbee-модуль притока (ZB-SK07)
R-B01	R7	2P+PE	2500	C17	0.35	IP20	потолок балкона (+2500) у закладной кровштейна проектора	231 от B1; 1600 от B3	проектор — 0,35 кВт; экран в потолке
R-B02	R7	wire_out	2500	C17	0.1	IP20	потолок балкона, угол B1B3	131 от B1; 180 от B3	привод P-карниз блакау-штор (Zigbee)
R-B03	R7	wire_out	300	C17	0.3	IP20	W2 протеснок (балкон), угол с B3	0 от W2; 230 от B3	питание впритеснок блока R-B03a в торце F34 (кабель в лентусе вдоль B3, без креплений в...)
P-B03a	R7	USB	450	C17		IP20	торец секция F34 (мелбелый блок)	936 от W2; 825 от B3	питание блока 2П+3 + USB-A/C — поставка рb-furniture; питание от R-B03
P-B04	R7	wire_out	300	C17	0.4	IP20	W2 протеснок (балкон), угол с B2	0 от W2; 218 от B2	питание блока F35 (P-B04a, R-B04b); кабель в лентусе вдоль B2
P-B04a	R7	2P+PEX2	200	C17		IP20	отсек АВ в F35 (мелбелый блок)	686 от W2; 468 от B2	ресивер + медиалейер; с 3-я розетка в блоке — резерв
P-B04b	R7	USB	450	C17		IP20	торец F35 (мелбелый блок)	936 от W2; 800 от B2	2П+3 + USB-A/C
P-B05	R7	wire_out	300	C1	0.02	IP20	W2 протеснок (балкон)	0 от W2; 298 от B2	БП LED цоколя дивана L7 (в отсеке F35), коммуникация L5
P-B06	R7	wire_out	300	C16	0.75	IP20	W2 протеснок (балкон)	0 от W2; 430 от B3	электроконвектор KB-1, 0.75 кВт в B3 (x —1000,—450), встроенный термостат
P-B07	R7	wire_out	300	C16	0.75	IP20	W2 протеснок (балкон)	0 от W2; 408 от B2	электроконвектор KB-2, 0.75 кВт в B2 (x —1000,—450)
R-B08	R7	wire_out	900	C15	0.35	IP20	W2 протеснок (балкон)	0 от W2; 518 от B2	терморегулятор T3 TP балкона (в рамке с S4), нагрузка 0,35 кВт
P-R01	R1	USB	750	C18		IP20	буазери F41 у тумбы F43	40 от W2; 1830 от W8	2П+3 + USB-A/C; h 750 (needs 650 = верх тумбы z300+USB; c 750)
P-R02	R1	USB	750	C18		IP20	буазери F41 у тумбы F44	40 от W2; 1211 от W1	2П+3 + USB-A/C; h 750
P-R03	R1	2P+PEX2	1150	C18	0.3	IP20	W7, ниша за ТВ (обсильная F01)	0 от W7; 2250 от W8	ТВ 65", оси у=6616
P-R04	R1	2P+PE	350	C18	0.2	IP20	W7, внутри консоли F47	0 от W7; 2985 от W8	медиалейер/саундбар
P-R05	R1	2P+PEX2	300	C18	0.5	IP20	W1 под столом F49	1550 от W2; 0 от W1	рабочее место 2; из 3 розеток; блок в столешнице — от этих розеток
P-R06	R1	2P+PE	300	C18		IP20	W1 под столом F49	1690 от W2; 0 от W1	3-я розетка рабочего места; кабель канал/корзина под столешницей — рb-furniture
R-R07	R1	2P+PE	300	C18		IP20			

Водяной птн в стже; штрить плт и креть в плт ЗАПРЕЩЕНО. Все кабели — по толоту в гофре ПВХ нк 016-25 в ззоре 50 мм между чинными потком (КП)латианкой, +2700 и плт (+2750), в коридоре(СЖ) — в корабх +2450, 2500; спуски к корабм — вертикальными штормыми (спираль — не 25 мм, только 32 мм). Шпильки для крепления кабелей на стенах должны быть стальными с цинковым покрытием. Кабельная трасса должна быть проложена по плинтусу-кабелю-каналу (под окнами ОЗДЗ, мебель балкона). Штробы в плите перекрытия — не применяются. Кабели на балконе — через отводы првма ОА (без вертикальных перемычек и простенок). Разводка линий из штампалей кабель подпорозития; распасечные коробки — только доступные (У локонг/э

ГОСТ 50597.1-70:2013: ванна — зона I по габариту, зона II — 600 мм; душ поддона — зона I радиумом 1200 от точки выхода воды; розетки — вне зоны 0-2, за пределами ванной комнаты.

Высота н — до центра здания от УЧН ±0,000; привязки : до грани ближайшей стены по Х и Y на 1 м.

						КВ108-ДП-ЭМ-01				
						Квартира №108, СПб, дизайн-проект				
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	Силовое электрооборудование и слаботочные сети	Стадия	Лист	Листов	
Разраб.		rib-агенты			10.2026		Р	30	51	
Пров.										
ГИП							План розеток и силовых выводов Масштаб 1:50	ПИБ агенты rib-*		
Н.контр.										
Утв.										