

### Условные обозначения

|     |                                   |
|-----|-----------------------------------|
| LAN | Розетка RJ45 (Cat6)               |
| TV  | ТВ-розетка (RG-6)                 |
| AV  | Годфра HDMI/AV                    |
| AC  | Акустика                          |
| AP  | Точка доступа Wi-Fi PoE           |
| ДП  | Датчик протечи                    |
| КЭ  | Кран с электроприводом (EV)       |
| ДД  | Датчик движения                   |
| ДТ  | Датчик температуры пола           |
| ШЛ  | Шлюз Zigbee / CC-шит / ввод       |
| ДФ  | Домофон                           |
| Тр  | Триггер/модуль Zigbee             |
|     | Терморегулятор электро-ТП (OB-01) |

..... Линии датчиков/кранов к контроллеру в U16 (схематично)

## Ведомость слабوتочных точек и умного дома

| Марка  | Пом. | Вид              | h    | От                          | Кабель                                                                         | Привязка, мм                | Примечание                                                                                          |
|--------|------|------------------|------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LV00   | R4   | lowcurrent_panel | 1550 | ввод<br>проводящей<br>(МОП) | —                                                                              | 0 от W14; 840 от W5         | СЧ-СП U16 400×500×120 накладной, низ +1550, у 2650-3050 (перенесен, D14):<br>OMT/Роутер, P...       |
| LV01   | R4   | provider_input   | 2400 | МОП                         | оптика/UTP проводящая в гильзе<br>через W5                                     | 241 от W14; 1 от W5         | ввод из МОП через вход на дверь в гофре<br>до U16 (ДОУЩЕЧЕНИЕ, корпус 4)                            |
| LV02   | R1   | RJ45             | 1150 | U16                         | U/FTP Cat6 н(А)-HF                                                             | 0 от W7; 2295 от W1         | ТВ спални                                                                                           |
| LV03   | R1   | TV_coax          | 1150 | U16                         | RG-6 H                                                                         | 0 от W7; 2295 от W1         | резерв антенны/кабельного ТВ                                                                        |
| LV04   | R1   | conduit          | 1150 | P-R03                       | гофра Ø72 ниша ТВ → консоль<br>F47 (h 350)                                     | 0 от W7; 2295 от W1         | НММ ТВ ↔ медиаприставка/саундбар                                                                    |
| LV05   | R1   | RJ45             | 300  | U16                         | U/FTP Cat6                                                                     | 1580 от W7; 0 от W1         | рабочее место                                                                                       |
| LV06   | R2   | RJ45             | 300  | U16                         | U/FTP Cat6                                                                     | 2000 от W7; 0 от W1         | стол детской (на вырост)                                                                            |
| LV07   | R7   | RJ45             | 200  | U16                         | U/FTP Cat6 через откос О4 →<br>потолок балкона → W2 у B2 →<br>плинтус          | 680 от W2; 468 от B2        | AV-отсек дивана                                                                                     |
| LV08   | R7   | AV_conduit       | 2450 | F35                         | гофра Ø32; HDMI 2.1 АОС 10 м +<br>Cat6 + 12B-триггер; F35 →<br>плинтус B2 →... | 231 от B1; 1600 от B3       | AV-отсек ↔ проектор (B2 → остекление,<br>трасса по простенку W2)                                    |
| LV09   | R7   | speaker          | 1050 | F35                         | акустический 2х2,5 в<br>плинтусе-канале под подиумом<br>дивана + вертикаль ... | 0 от W2; 400 от B3          | колонка R F39                                                                                       |
| LV10   | R7   | speaker          | 1050 | F35                         | акустический 2х2,5                                                             | 0 от W2; 418 от B2          | колонка L F40                                                                                       |
| LV11   | R3   | trigger_zigbee   | 2600 | F38                         | 12B-триггер (в LV08 + через<br>откос О4) у Zigbee-модуль<br>прихода экрана     | 150 от W2; 1030 от W8       | сцена «Кино»; экран виз                                                                             |
| LV12   | R7   | zigbee           | 2500 | шлюз U16                    | без кабеля (Zigbee)                                                            | 131 от B1; 180 от B3        | привод штора, сцена «Кино»                                                                          |
| LV13   | R4   | AP_PoE           | 2650 | U16                         | U/FTP Cat6 PoE                                                                 | 650 от W7; 1121 от<br>NW4   | точка доступа Wi-Fi в коридоре                                                                      |
| LV14   | R3   | leak_sensor      | 0    | U16                         | кабель датчика 3х0,5 до U16                                                    | 1240 от W10; 350 от<br>W3   | под мойкой/IТММ, за цоколем                                                                         |
| LV15-1 | R5   | leak_sensor      | 0    | U16                         | кабель датчика                                                                 | 193 от W14; 449 от<br>W13   | под ванной у сидона (правый торцев, за<br>резиной НВ → перенесен, clashes K11                       |
| LV15-2 | R5   | leak_sensor      | 0    | U16                         | кабель датчика                                                                 | 700 от NW8; 41 от<br>VK-C3  | под тумбой у U14                                                                                    |
| LV15-3 | R5   | leak_sensor      | 0    | U16                         | кабель датчика                                                                 | 546 от VK-C1; 341 от<br>W15 | у короба U10 / трапа                                                                                |
| LV16-1 | R6   | leak_sensor      | 0    | U16                         | кабель датчика                                                                 | 410 от W4; 650 от W3        | под колонной                                                                                        |
| LV16-2 | R6   | leak_sensor      | 0    | U16                         | кабель датчика                                                                 | 530 от W10; 300 от W3       | под хозяйной                                                                                        |
| LV16-3 | R6   | leak_sensor      | 0    | U16                         | кабель датчика                                                                 | 200 от W10; 181 от<br>W11   | у коллектора U11                                                                                    |
| LV17   | R5   | valve            | 650  | U16                         | кабель 3х0,75 н(12 В) U16 →<br>люк N1 короба U10 (+500, +1100<br>от пола ...)  | 0 от VK-C2; 161 от W15      | электрокорпус EV1/EV2 ула N1 в зоне люка<br>N1 (plumbing_sion), высота от пола; clash...            |
| LV18   | R6   | valve            | 1000 | U16                         | кабель 3х0,75 н(12 В) U16 →<br>люк N3 короба U5 (+950, +3350)                  | 305 от W10; 510 от W3       | электрокорпус EV3/EV4 ула N2 в зоне люка<br>N3 (plumbing_sion); clashes K-04                        |
| LV19   | R4   | intercom         | 1500 | U16                         | по системе дома (УКП/ИП [вопрос<br>54])                                        | 170 от NW9; 1 от W5         | трубка/монитор домофона у входа                                                                     |
| LV20   | R4   | zigbee_gateway   | 1800 | U16                         | в СС-щите                                                                      | 0 от W14; 840 от W5         | шлюз Zigbee: датчики L2-L7, L14, приводы<br>штор/двери, датчики; брелоу ...<br>Wi-Fi/Zigbee бex...  |
| LV21   | —    | zigbee_sensors   | 0    | U16                         | батарейные                                                                     | без привязки                | датчики открытия: О2, О3, створки балкона<br>х.3, входная дверь (program «Отъезд», N12)             |
| LV22   | —    | zigbee_buttons   | 0    | U16                         | батарейные                                                                     | без привязки                | сценарные кнопки: ZB-1 у S1<br>(Утро/Ужин/Кино/Выйти), ZB-2 у SA (Кино),<br>ZB-3 у S12 «Уход» (б... |
| LV23   | R4   | motion_sensor    | 2650 | U16                         | в потолке, 230 В от L17                                                        | 541 от W14; 290 от W5       | датчик движения прихожей (ночной плинтус<br>L17)                                                    |
| LV24   | R4   | motion_sensor    | 2650 | U16                         | в потолке                                                                      | 650 от W7; 171 от NW4       | датчик движения коридора (L17)                                                                      |
| LV25   | R5   | motion_sensor    | 450  | U16                         | SEV, под тумбой                                                                | 470 от NW8; 480 от<br>W15   | ночник L21                                                                                          |
| LV26   | R1   | motion_sensor    | 250  | U16                         | в консоли                                                                      | 180 от W7; 2295 от W1       | ночник L12                                                                                          |
| LV27-1 | R5   | floor_sensor     | 900  | U16                         | гофра Ø16 к датчику пола (в слое<br>клен, не в стяжке)                         | 0 от NW8; 731 от NW4        | датчик температуры пола терморегулятора<br>T1                                                       |
| LV27-2 | R6   | floor_sensor     | 900  | U16                         | гофра Ø16 к датчику пола (в слое<br>клен, не в стяжке)                         | 2001 от W14; 0 от NW9       | датчик температуры пола терморегулятора<br>T2                                                       |
| LV27-3 | R7   | floor_sensor     | 900  | U16                         | гофра Ø16 к датчику пола (в слое<br>клен, не в стяжке)                         | 0 от W2; 508 от B2          | датчик температуры пола терморегулятора<br>T3                                                       |
| LV28   | —    | smoke_auto_nomo  | 2700 | U16                         | автономные ИП 212 (батарейные)                                                 | без привязки                | рекомендация: спальная, детская, прихожая,<br>кухня (тепловой ИП 101 — кухня)                       |

## Примечания

С-Щит У16: W14, у 2650, 3050 (центр 2850), низ +1550, 400х500х120 накладной; питание C22; состав: ONT/роутер, PoE-коммутатор 8р, патч-панель Cat6 (5 линий + АР), шлюз ZigBee, контроллер протечек 12 В с АКБ.

Логика защиты от протечек: любой датчик → закрыть EV1-EV4 (обе группы) + уведомление; ручной сброс; ежемесячный автоповорот кранов

Высоты h — до центра изделия от УЧП ±0.000; привязки — до грани ближайшей стены по X и по Y, мм.

\* В ванной R5 высоты — от чистого пола ванной (+80 к УЧП квартиры).

|          |        |            |       |       |         |                                                                                              |                     |      |        |  |
|----------|--------|------------|-------|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|--------|--|
|          |        |            |       |       |         | КВ108-ДП-ЭМ-02                                                                               |                     |      |        |  |
|          |        |            |       |       |         | Квартира №108, СПб, дизайн-проект                                                            |                     |      |        |  |
| Изм.     | Кол.уч | Лист       | №док. | Подп. | Дата    | Силовое электрооборудование<br>и слаботочные сети                                            | Стадия              | Лист | Листов |  |
| Разраб.  |        | rib-агенты |       |       | 10.2026 |                                                                                              | Р                   | 31   | 51     |  |
| Пров.    |        |            |       |       |         |                                                                                              | ПИБ<br>агенты rib-* |      |        |  |
| ГИП      |        |            |       |       |         |                                                                                              |                     |      |        |  |
| Н.контр. |        |            |       |       |         |                                                                                              |                     |      |        |  |
| Утв.     |        |            |       |       |         | План слаботочных сетей и умного<br>дома (протечки, экран, шторы,<br>датчики)<br>Масштаб 1:50 |                     |      |        |  |