



Условные обозначения (ГОСТ 21.614)

- Розетка 2П+3 16 А, скрытой установки
- Розетка двойная 2П+3
- Розетка 2П+3 IP44 с крышкой
- Розетка 2П+3 с USB-A/C
- Вывод кабеля (клепмная коробка/БП/оборудование)
- Щит квартирный ЭЩ У15 (ЩРН-48)

Марка на плане — без префикса «Р-»; NNNN — высота центра от УЧП.
* В ванной R5 высоты — от чистого пола ванной (+80 к УЧП квартиры).

Ведомость розеток и силовых выводов

Марка	Пом.	Тип	h	Линия	кВт	IP	Стена / место	Привязка, мм	Назначение
P-K01	R3	2P+PE	2050	C6	0.9	IP20	W3, внутри K-01	300 от W2; 0 от W3	СЧВ встраиваемая (опция) 0.9 кВт
P-K02	R3	2P+PE	400	C8	3.5	IP20	W3, за задней стенкой K-02	825 от W2; 0 от W3	духовой шкаф 3.5 кВт — отдельная линия; доступ — снятием ящиков K-02 (не за духовкой)
P-K03	R3	wire_out	600	C7	7.4	IP20	W3, за задней стенкой K-04	1950 от W2; 0 от W3	индукция 7.4 кВт; вывод ВВГнг(А) LS 3×6, клеммная коробка 32 А, доступ снятием ящиков K-04
P-K04	R3	IP44	650	C9	2.0	IP44	W3, в базе мойки F05 у боковины ПММ	1290 от W10; 0 от W3	ПММ 2,0 кВт, розетка с крышкой выше сифона
P-K05	R3	2P+PE×2	1100	C4	3.5	IP20	W3, фартук	750 от W2; 0 от W3	фартук; ≥ 310 от края индукции (kitchen.md x=800 → 750)
P-K06	R3	2P+PE×2	1100	C4		IP20	W3, фартук над ПММ	940 от W10; 0 от W3	фартук; в рамке с S3
P-K07	R3	2P+PE×2	1100	C4		IP20	W3, фартук K-04	1925 от W2; 0 от W3	фартук, пара с P-K08 (рабочая зона между индукцией и мойкой, ≥ 240 до их кромок)
P-K08	R3	2P+PE×2	1100	C4		IP20	W3, фартук K-04	2015 от W2; 0 от W3	фартук, пара с P-K07
P-K09	R3	2P+PE	2150	C6	0.2	IP20	W3, внутри K-07 над нишей	340 от W10; 0 от W3	холодильник 0.2 кВт
P-K10	R3	2P+PE	2450	C6	0.25	IP20	W3, карниз над KW-02	1350 от W2; 0 от W3	вытяжка 0.25 кВт
P-K10a	R3	wire_out	2450	C1	0.06	IP20	W3, карниз над KW-01	825 от W2; 0 от W3	БП 24 В 60 Вт рабочей подсветки L1 (коммутация S3)
P-K11	R3	wire_out	100	C1	0.015	IP20	W3, за съёмным цоколем K-04	2000 от W2; 0 от W3	БП 24 В цоколя L5
P-K12	R3	wire_out	2050	C1	0.01	IP20	W10, крыша буфета F24	0 от W10; 1611 от W3	БП LED буфета (L4)
P-K13	R3	2P+PE×2	1050	C5	3.5	IP20	W10, ниша буфета F24	0 от W10; 1611 от W3	чайник/кофемашина ≤ 2.2 кВт
P-K14	R3	2P+PE	300	C5		IP20	W2 простенок (кухня)	0 от W2; 380 от W8	уборка/сезонное
P-K15	R3	2P+PE	300	C5		IP20	NW1 (кухня, по оси стола)	1800 от W2; 0 от NW1	столовая; ноутбук, настольная лампа
P-K16	R3	2P+PE	2600	C17	0.1	IP20	ниша ламбрекена у торца корпуса экрана	150 от W2; 1030 от W8	экран 80" — 0.1 кВт; рядом Zigbee-модуль привода (ZB-SCR)
P-B01	R7	2P+PE	2500	C17	0.35	IP20	потолок балкона (+2500) у складной кронштейна проектора	231 от B1; 1600 от B3	проектор — 0.35 кВт; кабель-канал в потолке
P-B02	R7	wire_out	2500	C17	0.1	IP20	потолок балкона, угол B1/B3	131 от B1; 180 от B3	привод П-карниза бэкгаут-штор (Zigbee)
P-B03	R7	wire_out	300	C17	0.3	IP20	W2 простенок (балкон), угол с B3	0 от W2; 230 от B3	питание встроенного блока P-B03a в торце F34 (кабель в плинтусе вдоль B3, без крепления в...)
P-B03a	R7	USB	450	C17		IP20	торец секции F34 (мебельный блок)	936 от W2; 825 от B3	встроенный блок 2П+3 + USB-A/C — поставка rib-furniture, питание от P-B03
P-B04	R7	wire_out	300	C17	0.4	IP20	W2 простенок (балкон), угол с B2	0 от W2; 218 от B2	питание блоков F35 (P-B04a, P-B04b); кабель в плинтусе вдоль B2
P-B04a	R7	2P+PE×2	200	C17		IP20	отсек AV в F35 (мебельный блок)	680 от W2; 468 от B2	ресивер + медиалайвер; + 3-я розетка в блоке — резерв
P-B04b	R7	USB	450	C17		IP20	торец F35 (мебельный блок)	936 от W2; 800 от B2	2П+3 + USB-A/C
P-B05	R7	wire_out	300	C1	0.02	IP20	W2 простенок (балкон)	0 от W2; 298 от B2	БП LED цоколя дивана L7 (в отсеке F35), коммутация S4
P-B06	R7	wire_out	300	C16	0.75	IP20	W2 простенок (балкон)	0 от W2; 430 от B3	электроинжектор KB-1 0,75 кВт у B3 (x — 1000...—450), встроенный термостат
P-B07	R7	wire_out	300	C16	0.75	IP20	W2 простенок (балкон)	0 от W2; 418 от B2	электроинжектор KB-2 0,75 кВт у B2 (x — 1000...—450)
P-B08	R7	wire_out	900	C15	0.35	IP20	W2 простенок (балкон)	0 от W2; 508 от B2	терморегулятор T3 ТП балкона (в рамке с S4), нагрузка 0.35 кВт
P-R01	R1	USB	750	C18		IP20	буазери F41 у тумбы F43	40 от W2; 1830 от W8	2П+3 + USB-A/C; h 750 (needs 650 = верх тумбы 2300+250)
P-R02	R1	USB	750	C18		IP20	буазери F41 у тумбы F44	40 от W2; 1211 от W1	2П+3 + USB-A/C; h 750
P-R03	R1	2P+PE×2	1150	C18	0.3	IP20	W7, ниша за ТВ (облицовка ГКЛ)	0 от W7; 2295 от W1	ТВ 65", по оси y=6616
P-R04	R1	2P+PE	350	C18	0.2	IP20	W7, внутри консоли F47	0 от W7; 2580 от W8	медиаприставка/саундбар
P-R05	R1	2P+PE×2	300	C18	0.5	IP20	W1 под столом F49	1550 от W2; 0 от W1	рабочее место; 2 из 3 розеток; блок в столешнице — от этих розеток
P-R06	R1	2P+PE	300	C18		IP20	W1 под столом F49	1690 от W2; 0 от W1	3-я розетка рабочего места; кабель-канал/корзина под столешницей — rib-furniture
P-R07	R1	2P+PE	300	C18		IP20	W7 у входа	0 от W7; 1330 от W8	уборка
P-R08	R1	2P+PE	2000	C20	1.4	IP20	W1 простенок слева от бризера	535 от W7; 0 от W1	бризер спальни (нагреватель до 1.4 кВт); справа 40 мм до W7 — поставлено слева
P-R10	R1	wire_out	2600	C2	0.03	IP20	W2, ящик у карниза буазери	0 от W2; 2295 от W1	БП LED буазери L9
P-R11	R1	wire_out	2600	C2	0.055	IP20	W7 у потолка	0 от W7; 161 от W1	БП LED карниза L10
P-R12	R1	wire_out	350	C2	0.01	IP20	W7, внутри консоли F47	0 от W7; 2011 от W1	БП LED консоли L12 (без коммутации, датчик движения)
P-R13	R1	wire_out	2550	C2	0.02	IP20	NW1, антресоль шкафа F45	1240 от W2; 0 от NW1	БП LED шкафа-купе L13 (датчики открытия)
P-R14	R1	wire_out	1150	C2		IP20	буазери F41	40 от W2; 1696 от W8	вывод под бра L11-1
P-R15	R1	wire_out	1150	C2		IP20	буазери F41	40 от W2; 1095 от W1	вывод под бра L11-2
P-C01	R2	2P+PE	300	C19		IP20	W1 простенок у изголовья F53	1070 от W6; 0 от W1	ночник; со шторками
P-C02	R2	2P+PE×2	300	C19	0.5	IP20	W1 под столом F54	1780 от W7; 0 от W1	со шторками
P-C03	R2	USB	300	C19		IP20	W1 под столом F54	1900 от W7; 0 от W1	2П+3 + USB, со шторками
P-C04	R2	2P+PE	300	C19		IP20	W16 между стеллажом F57 и ДСК F56	1220 от W6; 1 от W16	уборка/игровая; со шторками
P-C05	R2	2P+PE	2450	C20	0.9	IP20	W1 над бризером F59	800 от W7; 0 от W1	бризер детской; по бокам 20 мм (шкаф F52 / откос O3) — над бризером
P-H01	R4	2P+PE	150	C21	1.0	IP20	W13, ниша работа в F60	1750 от W8; 0 от W13	станция работа ≤ 1.0 кВт
P-H02	R4	2P+PE	300	C21		IP20	W14 под ЭЩ	0 от W14; 90 от W5	сушилка обуви/уборка у входа
P-H03	R4	2P+PE	300	C21		IP20	W12 (коридор)	0 от W12; 321 от NW4	уборка коридора/детской
P-H04	R4	wire_out	2550	C3	0.02	IP20	W13, антресоль F61	1361 от W14; 0 от W13	БП LED шкафа прихожей L18
P-H05	R4	wire_out	2550	C3	0.015	IP20	W13, антресоль F60	1750 от W8; 0 от W13	БП 24 В ночного плинтуса L17
P-V01	R5	IP44	1450	C12	0.1	IP44	W15 внутри зеркального шкафа F72	131 от VK-C3; 0 от W15	щетка/бритва; вне зон O-2: 1,14 м от ванны, 1,57 м от душа
P-V02	R5	IP44	1100	C12	2.0	IP44	NW8 (внутри ванной, у двери)	0 от NW8; 691 от W15	фен 2,0 кВт; 0,94 м от ванны, 2,19 м от душевого выхода — вне зон
P-V03	R5	wire_out	1100	C12	0.3	IP20	W13 за полотенцесушителем	720 от W12; 1 от W13	электрополотенцесушитель 0.3 кВт класс II IP44, скрытый вывод без розетки (зона 2 — допус...
P-V04	R5	wire_out	1950	C3	0.02	IP20	W15 над зеркальным шкафом	131 от VK-C3; 0 от W15	LED зеркального шкафа L20 + БП 12 В ночника L21 (без коммутации)
P-V05	R5	wire_out	2370	C3	0.02	IP20	потолок /КЛВ у короба U10 (+2450 от УЧП)	446 от VK-C1; 361 от W15	вытяжной вентилятор с обратным клапаном, таймер выбора (вкл. с L19); IP45
P-V06	R4	wire_out	900	C13	0.3	IP20	NW8 (коридор)	0 от NW8; 731 от NW4	терморегулятор T1 ТП ванной (0.3 кВт), датчик пола в гофре
P-L01	R6	IP44	1150	C10	2.2	IP44	W3 над карго F79	860 от W4; 0 от W3	СМА 2,2 кВт
P-L02	R6	IP44	1150	C11	1.0	IP44	W3 над карго F79	740 от W4; 0 от W3	сушильная машина 1,0 кВт
P-L03	R6	IP44	1200	C21	0.1	IP44	NW9 внутри пенала F85	270 от W4; 0 от NW9	зарядка пылесоса / утюг
P-L04	R6	wire_out	2500	C3	0.025	IP20	подшивной потолок +2500 (EF2, hvac.json)	530 от W10; 600 от W3	вытяжной вентилятор EF2 25 Вт, таймер/гигроустат (вкл. с L22); перенесён с (4320, 750) над...
P-L05	R4	wire_out	1000	C14	0.2	IP20	NW9 (прихожая)	2001 от W14; 0 от NW9	терморегулятор T2 ТП постирочной (0.2 кВт)
P-SS1	R4	2P+PE×2	1800	C22	0.1	IP20	W14, СС-щит U16 (DIN-рейка)	0 от W14; 840 от W5	DIN-розетки x3: роутер/ONT, шлюз Zigbee, контроллер протечек (+ RoE-коммутатор)

Примечания

Водяной ТП в стяжке: штробить пол и крепить в пол ЗАПРЕЩЕНО. Все кабели — по потолку в гофре ПВХ нг 016-25 в зазоре 50 мм между чистовым потолком (ГКЛ/натяжной, +2700) и плитой (+2750), в коридоре/су — в коробах +2450, 2500; спуски к точкам — вертикальными штробами (кирпич — ≤ 25 мм, только вертикально; ж/б — без штроб, облицовка ГКЛ/накладной монтаж); горизонтальные участки на стенах — только у потолка (в зоне 150 мм) или в плинтусе-кабель-канале (под окнами O2/O3, мебель балкона). Штробы в плите перекрытия — не применяются. Кабели на балкон — через откосы проёма O4 (без сверления перемычки и простенков). Разводка лучами из щита/штейном через подрозетники; распаечные коробки — только доступные (у люков/за светильниками).
ГОСТ Р 50571.7 701:2013: ванна — зона 1 по габариту, зона 2 — 600 мм; душ без поддона — зона 1 радиусом 1200 от точки выхода воды; розетки — вне зон O-2, IP44; полотенцесушитель класс II IP44 — стационарный выход в зоне 2 (допускается)
Высоты h — до центра изделия от УЧП ±0.000; привязки — до грани ближайшей стены по X и по Y, мм.

КВ108-ДП-ЭМ-01

Квартира №108, СПб, дизайн-проект

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	Силовое электрооборудование и слаботочные сети	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		rib-агенты			10.2026		Р	27	39
Пров.									
ГИП						План розеток и силовых выводов Масштаб 1:50	ПИБ агенты rib-*		
Н.контр.									
Утв.									