●●○ DÉDUIT


SMALLTOWN BOY BASS

BASSE · HI-NRG · SYNTHPOP · 80S · OCTAVES · ARP


BRONSKI BEAT | Smalltown Boy | 1984 | basse pulsée en octaves, tout le morceau | Original : Roland MC-202 (motif d'octaves séquencé) ; Pro-One, Memorymoog et DX7 crédités

Basse hi-NRG qui saute sans arrêt entre une note et son octave, comme un séquenceur : scie grave, sub carré, filtre assez fermé avec un petit coup d'enveloppe à chaque note. L'arpégiateur du Messenger fait les octaves tout seul.


OSCILLATORS




LFO 1




MIXER




FILTER



ENVELOPES



LEFT-HAND CONTROLLER



MODULATIONS & SETTINGS

ARP PATTERN (SETTINGS 1)	PGM 1 **Up**
ARP OCTAVE (SETTINGS 2)	PGM 5 **2 Note** : chaque note puis son octave
GATE LENGTH (SETTINGS 3)	PGM 8 (50 %)
CLOCK DIV (SETTINGS 9)	PGM 7 (croches) ; PGM 4 si trop lent

POUR L'OBTENIR

01 Maintenir **PANEL** 1 s (init), puis **ARP** + **PANEL** pour initialiser l'arpégiateur.

02 **OCTAVE 1** sur 16', **WAVESHAPE 1** à midi (scie). **SUB WAVE** ≈ 10:45 (carré).

03 **MIXER** : **OSC 1** à fond, **SUB** ≈ 1:00.

04 **FILTER** : 4P LOW PASS, **CUTOFF** ≈ 9:30, **RESONANCE** ≈ 10:00, **EG AMOUNT** ≈ 2:00.

05 Enveloppe filtre : **DECAY** ≈ 10:00, **SUSTAIN** presque nul. Ampli : orgue, **RELEASE** court.

06 **SETTINGS** : régler l'arpégiateur comme dans le cadre ci-contre.

07 **DIRECTION** sur PAT, **PLAY**, **HOLD** ; caler **TEMPO** sur le disque.

AJUSTER À L'OREILLE

» Pas assez de « toc » sur chaque note : **EG AMOUNT** vers 2:30, **DECAY** filtre plus court.

» Trop sombre (le mix d'origine est très brillant) : **CUTOFF** vers 10:30.

» Grave qui bave : **SUB** vers 11:00, ou **GATE LENGTH** plus court (PGM 6).

» Rythme deux fois trop lent ou rapide : changer **CLOCK DIV** (PGM 4 ou 7).

JEU

» Tenir une seule note grave par accord : l'arpégiateur joue note, octave, note, octave.

» Changer de note pile sur le temps ; avec **HOLD** la note reste jusqu'à la suivante.

» Sans arpégiateur : jouer les octaves à la main, détaché, poignet souple.

SMALLTOWN BOY BASS

●●○ DÉDUIT

RÉFÉRENCE

ARTISTE	Bronski Beat
MORCEAU	Smalltown Boy
ANNÉE	1984
PASSAGE	basse pulsée en octaves, tout le morceau
SYNTHÉ D'ORIGINE	Roland MC-202 (motif d'octaves séquencé) ; Pro-One, Memorymoog et DX7 crédités
FICHIER	sons/messenger/smalltown-boy-bass.yaml

NIVEAU DE CONFIANCE

●●○ **DÉDUIT** Synthé d'origine et nature du son établis par les sources ; réglages reconstitués.

CE QUI EST DOCUMENTÉ, CE QUI EST RECONSTITUÉ

- Documenté [1] : le morceau est né d'un motif d'octaves séquencé sur Roland MC-202 ; synthés crédités : DX7, Memorymoog, Pro-One.
- Impression d'un critique [2] : basse proche de celle de « Tainted Love », mix très brillant (aigus des synthés poussés).
- Non vérifié [3] : un amateur cite le preset DX7 « Bass1 » en renfort.
- Reconstitué : timbre, positions du filtre et des enveloppes, division rythmique de l'arpégiateur (croches).

SOURCES

[1] Wikipédia (en), article « Smalltown Boy » (motif MC-202, crédits d'après Electronic Soundmaker et Sound on Sound)

[2] Moving the River, « Bronski Beat : Smalltown Boy at 40 », octobre 2024 : movingtheriver.com

[3] Matrixsynth, reprise sur Novation Circuit Tracks (avis d'amateur sur le matériel), janvier 2026 : matrixsynth.com

[4] Manuel Moog Messenger, p. 22-28 (SEQ/ARP, ARP OCTAVE **2 Note**)