
I FEEL LOVE BASS

●●○ DÉDUIT

BASSE · DISCO · 70S · SEQUENCE · MOOG-MODULAIRE

DONNA SUMMER | I Feel Love | 1977 | ostinato de basse séquencé, tout le morceau | Original : Moog modulaire d'Eberhard Schoener : ligne de Giorgio Moroder, Moog installé et synchronisé par Robby Wedel

La basse qui a inventé la dance électronique : un motif Do, Do, Sol, Si bémol en croches qui monte sur Mi bémol, Fa et Sol, doublé par un écho à la double croche qui donne le célèbre « ta-ta-ta-ta ». Deux scies de Moog modulaire, filtre fermé qui claque à chaque note, aucun sustain : un marteau mécanique.



LEFT-HAND CONTROLLER



MODULATIONS & SETTINGS

AUCUNE MODULATION ASSIGNÉE

POUR L'OBTENIR

01 Maintenir **PANEL** 1 s (init).

02 **OCTAVE 1** sur 16', **OCTAVE 2** sur 32', **WAVESHAPE 1** et **2** à midi (deux scies).

03 **OSC 2 FREQ** à peine à droite de midi (léger battement). **MIXER** : **OSC 1** à fond, **OSC 2** ≈ 2:00.

04 **FILTER** : 4P LOW PASS, **CUTOFF** ≈ 9:30, **RESONANCE** ≈ 11:00, **KB TRACKING** ON.

05 **EG AMOUNT** ≈ 2:30. Enveloppe filtre : **DECAY** ≈ 10:15, **SUSTAIN** à 0. Enveloppe ampli : **DECAY** ≈ 11:30, **SUSTAIN** à 0.

06 **MULTI-TRIG** ON. **LFO 1** : TRI vers CUTOFF, **RATE** ≈ 8:00, **DEPTH** ≈ 12:30 (le filtre respire).

AJUSTER À L'OREILLE

» Pas assez de « marteau » : **DECAY** du filtre vers 10:00, **EG AMOUNT** vers 3:00.

» Trop brillant, ça sonne acid : **CUTOFF** vers 9:00, **RESONANCE** vers 10:00.

» Les doubles croches se collent : **GATE** plus court (**SETTINGS** 3, PGM 6).

SÉQUENCE

TEMPO 128 BPM · **LENGTH** 64 · **GATE** 50 %

1 16	Do5	Do5	Do5	Do5	Sol5	Sol5	Sib5	Sib5	Do5	Do5	Do5	Do5	Sol5	Sol5	Sib5	Sib5
17 32	Mib5	Mib5	Mib5	Mib5	Sib5	Sib5	Réb6	Réb6	Mib5	Mib5	Mib5	Mib5	Sib5	Sib5	Réb6	Réb6
33 48	Fa5	Fa5	Fa5	Fa5	Do6	Do6	Mib6	Mib6	Fa5	Fa5	Fa5	Fa5	Do6	Do6	Mib6	Mib6
49 64	Sol5	Sol5	Sol5	Sol5	Ré6	Ré6	Fa6	Fa6	Sol5	Sol5	Sol5	Sol5	Ré6	Ré6	Fa6	Fa6

» Saisie : **DIRECTION** sur SEQ, **RECORD**, les 64 notes, **RECORD**, **PLAY**. Pour l'intro (Do seul), une séquence des 16 premiers pas.


I FEEL LOVE BASS

●●○ DÉDUIT


BASSE · DISCO · 70S · SEQUENCE · MOOG-MODULAIRE

LES ENVELOPPES, EN IMAGE

FILTER ENV A MIN · D 10:15 · S MIN · R 9:30



AMP ENV A MIN · D 11:30 · S MIN · R 9:30



Allure dessinée d'après les réglages de la page 1, même échelle de temps pour les deux courbes (la plus longue occupe toute la largeur) ; durées non calibrées en secondes.

LES OSCILLATEURS : DEUX SCIES QUI BATTENT

Le Moog modulaire de Schoener était directement branché dans la console[1]. Deux **scies**, l'une une octave plus bas, à peine désaccordées l'une de l'autre[a], comme dans la recette de MusicRadar[4] : toutes les harmoniques pour nourrir le filtre, et un grave plein.

LES ENVELOPPES : RIEN QUE DU DECAY

Ni attaque ni sustain : les deux courbes tombent tout de suite, le filtre plus vite que le volume[5]. La note commence brillante et finit sourde, avant la suivante. **MULTI-TRIG** relance les enveloppes à chaque pas, même sur deux notes identiques.

LE FILTRE : FERMÉ, FRAPPÉ À CHAQUE NOTE

CUTOFF bas et **EG AMOUNT** fort : chaque note ouvre le filtre d'un coup, puis il se referme en 200 ms environ[4,5]. C'est le « marteau de géant sur un mur » décrit par Pete Bellotte[1]. **RESONANCE** modérée pour une pointe de voyelle, sans siffler ; **KB TRACKING** garde la même couleur quand la séquence monte en Fa ou en Sol.

LE MOUVEMENT : L'ÉCHO DEVENU MOTIF

Le motif joué est en croches (Do, Do, Sol, Si bémol)[3] ; un écho à la double croche, à droite, double chaque note[2], ce qui donne quatre Do, deux Sol, deux Si bémol[6]. Le motif monte ensuite sur Mi bémol, Fa et Sol, une mesure chacun : les 64 pas du séquenceur tiennent la boucle entière. Le Messenger n'a pas de delay : la grille écrit l'écho comme des notes. Avec une pédale de delay, saisir C5 . C5 . G5 . Bb5 . et régler l'écho à une double croche (≈ 117 ms à 128 BPM).

D'OÙ ÇA VIENT

Original : Moog modulaire d'Eberhard Schoener : ligne de Giorgio Moroder, Moog installé et synchronisé par Robby Wedel

Confiance : ●●○ **DÉDUIT** Synthé d'origine et nature du son établis par les sources ; réglages reconstitués.

- Documenté[1,2] : basse imaginée et enregistrée par Moroder sur le Moog de Schoener, que Wedel installe et synchronise sur la bande, branché en direct ; chaque note doublée par un écho, direct à gauche, écho à droite.
- Transcrit[3,6] : Do, Do, Sol, Si bémol en croches (130 BPM), en doubles croches avec l'écho (128 BPM) ; boucle Do, Mi bémol, Fa, Sol, une mesure chacun (mesures 41 à 44) ; l'intro reste sur Do.
- Recette[4,5] : deux scies dont une en 32', passe-bas, enveloppes sans sustain. Reconstitué : positions Messenger, écho écrit en notes.

SOURCES

[1] **Classic Tracks: Donna Summer, I Feel Love** Sound On Sound, octobre 2009
soundonsound.com/techniques/classic-tracks-donna-summer-feel-love ↗ · récit de Pete Bellotte

[2] **I Feel Love** Wikipédia (anglais)
en.wikipedia.org/wiki/I_Feel_Love ↗ · delay gauche/droite (d'après Pitchfork)

[3] **How to create Donna Summer I feel love bassline and pad sounds** Imaginando, juin 2018
imaginando.pt/media/how-to-create-donna-summer-i-feel-love-bassline-and-pad-sounds-in-drc ↗ · projet Ableton lu, vidéo non visionnée

[4] **The 40 greatest synth sounds of all time, No 3: Donna Summer, I Feel Love** MusicRadar
musicradar.com/news/donna-summer-i-fee-love-best-synth-sound ↗ · recette en six étapes

[5] **Donna Summer, I Feel Love: Bass Synth Preset Remake** Syntorial
syntorial.com/preset-recipe/donna-summer-i-feel-love-bass ↗ · réglages chiffrés

[6] **I Feel Love, piste Synth Bass 1** Songsterr, juillet 2025
songsterr.com/a/wsa/donna-summer-i-feel-love-bass-tab-s1867855 ↗ · motif et accords, 128 BPM

a Un léger écart d'accord fait « battre » les deux ondes : le son épaissit et bouge sans changer de note.