KORG MINILOGUE XD · FICHE SON

SMALLTOWN BOY LEAD

●●○ DÉDUIT

PLUCK · SYNTHPOP · 80S · FM · DX7 · RIFF

BRONSKI BEAT | Smalltown Boy | 1984 | riff mélodique pincé de l'intro, repris tout le morceau | Original : Yamaha DX7 (FM), preset « Harp1 » selon un amateur

Le riff qu'on reconnaît dès l'intro : un son pincé, doux et cristallin, typique du DX7. Une attaque FM brillante qui s'éteint vite, un corps rond, puis une reverb qui laisse les notes se chevaucher. Le moteur VPM du XD fait la FM.

MASTER · VOICE MODE

- VOICE MODE : ● POLY ○ UNISON ○ CHORD ○ ARP/LATCH
- V.M. DEPTH : POLY
- PORTAMENTO : 0
- OCTAVE : +1

MIXER

- VCO 1 : 450
- VCO 2 : 0
- MULTI : 1023

FILTER

- CUTOFF : 820
- RESONANCE : 0
- DRIVE : ○ 100 % ○ 50 % ● 0 %
- KEYTRACK : ○ 100 % ● 50 % ○ 0 %

VCO 1

- WAVE : ○ SQR ● TRI ○ SAW
- OCTAVE : ○ 16' ● 8' ○ 4' ○ 2'
- PITCH : 0 C
- SHAPE : 0

VCO 2

- WAVE : ○ SQR ○ TRI ● SAW
- OCTAVE : ○ 16' ● 8' ○ 4' ○ 2'
- PITCH : 0 C
- SHAPE : 0
- SYNC : OFF
- RING : OFF
- CROSS MOD : 0

MULTI ENGINE

- ENGINE : ○ NOISE ● VPM ○ USR
- TYPE : Decay1
- SHAPE : 450

AMP EG

- ATTACK : 0
- DECAY : 620
- SUSTAIN : 0
- RELEASE : 480

EG

- ATTACK : 0
- DECAY : 300
- EG INT : +20 %
- TARGET : ○ PITCH ○ PITCH 2 ● CUTOFF

LFO

- WAVE : ○ SQR ● TRI ○ SAW
- MODE : ○ 1-SHOT ● NORMAL ○ BPM
- RATE : 512
- INT : 0
- TARGET : ○ CUTOFF ○ SHAPE ● PITCH

EFFECTS

- MOD FX : OFF — CHORUS Stereo
  - TIME : 512
  - DEPTH : 50 %
- REVERB : ON — Hall
  - TIME : 600
  - DEPTH : 35 %
- DELAY : ON — Stereo
  - TIME : 350
  - DEPTH : 12 %

PROGRAM EDIT

MULTI ENGINE (BOUTON 10) Mod Decay ≈ −30 % : l'éclat FM retombe vite

MODULATION (BOUTON 8) Amp Velocity ≈ 80 : nuances au toucher

POUR L'OBTENIR

01 Programme init (201 à 500), **VOICE MODE** POLY, **OCTAVE** clavier +1.

02 **MULTI ENGINE** sur VPM, **TYPE** Decay1, **SHAPE** 450 (profondeur FM).

03 **VCO 1** : **WAVE** TRI, 8'. **MIXER** : **MULTI** à fond, **VCO 1** 450, **VCO 2** à 0.

04 **FILTER** : **CUTOFF** 820, **RESONANCE** 0, **KEYTRACK** 50 %. **EG** sur CUTOFF, **DECAY** 300, **EG INT** +20 %.

05 **AMP EG** : pincé, **ATTACK** 0, **DECAY** 620, **SUSTAIN** 0, **RELEASE** 480.

06 **REVERB** Hall (**TIME** 600, **DEPTH** 35 %), **DELAY** Stereo discret (12 %).

07 PROGRAM EDIT : régler Mod Decay et Amp Velocity (cadre PROGRAM EDIT).

AJUSTER À L'OREILLE

» Trop métallique, façon cloche : **SHAPE** du MULTI vers 300.

» Trop terne, pas assez « DX » : **SHAPE** vers 600 ou **CUTOFF** vers 950.

» Notes trop courtes ou trop longues : **DECAY** de l'**AMP EG** par pas de 80.

» Trop lointain : **DEPTH** de la reverb vers 25 %.

JEU

» Jouer le riff détaché mais sans couper la reverb : laisser les notes se recouvrir.


» Toucher léger : le son d'origine est doux et pincé, pas agressif.

SMALLTOWN BOY LEAD

●●○ **DÉDUIT**

LES ENVELOPPES, EN IMAGE

AMP EG A 0 · D 620 · S 0 · R 480



EG → CUTOFF A 0 · D 300 · INT +20 %



Allure dessinée d'après les réglages de la page 1 : les proportions sont justes, les durées ne sont pas à l'échelle exacte.

LES OSCILLATEURS : DE LA FM POUR LE CRISTAL

Le DX7[1] fait de la synthèse FM[a] : un oscillateur en module un autre et crée des harmoniques brillantes, un peu métalliques, impossibles à obtenir par filtrage. Le moteur **VPM**[b] du XD fait la même chose. Le type **Decay1** fait retomber la modulation après l'attaque : la note claque comme une corde pincée puis devient ronde. Le **triangle** du **VCO 1** (peu d'harmoniques) ajoute un corps doux sous l'éclat.

LE FILTRE : PRESQUE OUVERT

En FM la brillance vient de l'oscillateur, pas du filtre : on le laisse assez ouvert (**CUTOFF** 820) juste pour arrondir le haut du spectre. **KEYTRACK** à 50 % garde un timbre homogène quand le riff monte. Le petit coup d'**EG** (+20 %) souligne l'attaque, sans « wah » audible. Aucune résonance : elle sonnerait synthé analogique, pas DX.

LES ENVELOPPES : UN SON PINCÉ

Ampli sans sustain : attaque instantanée puis décroissance, comme une harpe ou une guitare. Le son meurt tout seul même si on garde la touche. Le **RELEASE** (480) laisse traîner la queue de la note quand on relâche, pour que le riff reste lié. Il y a en fait deux décroissances : celle du volume et, plus rapide, celle de la brillance FM (Mod Decay) : c'est ce double déclin qui fait « pincé ».

L'ESPACE : LA REVERB FAIT LA MOITIÉ DU SON

Seul, le patch est sec et court. La reverb Hall le place dans une grande pièce et fait se chevaucher les notes : c'est le côté mélancolique et aérien du disque. Le delay stéréo discret élargit l'image sans créer d'écho audible. La polyphonie (POLY) laisse chaque note finir sa décroissance pendant que la suivante démarre.

D'OÙ ÇA VIENT

Original : Yamaha DX7 (FM), preset « Harp1 » selon un amateur

Confiance : ●●○ **DÉDUIT** Synthé d'origine et nature du son établis par les sources ; réglages reconstitués.

- » Documenté[1] : Steve Bronski joue un Yamaha DX7 sur le disque (crédits).
- » Documenté[2] : le riff est un son pincé doux (tutoriel de recréation).
- » Non vérifié[3] : un amateur attribue le riff au preset DX7 « Harp1 ».
- » Reconstitué : traduction FM vers le VPM du XD (Decay1 + triangle), toutes les valeurs, enveloppes et effets.

SOURCES

[1] **Smalltown Boy** Wikipédia (en)
en.wikipedia.org/wiki/Smalltown_Boy ↗ · crédits d'après Electronic Soundmaker et Sound on Sound

[2] **How to make sounds from Bronski Beat Smalltown Boy** Imaginando
imaginando.pt/media/how-to-make-sounds-from-bronski-beat-smalltown-boy ↗ · recréation dans Ableton, « son pincé doux »

[3] **Small Town Boy, Bronski Beat (Circuit Tracks)** Matrixsynth, janvier 2026
matrixsynth.com/2026/01/small-town-boybronski-beat-circuit.html ↗ · avis d'amateur sur le matériel

[4] **Korg minilogue XD Owner's Manual, p. 19 et 36** Korg
VPM type Decay1, PROGRAM EDIT bouton 10

a FM : modulation de fréquence. Un « modulateur » fait varier très vite la hauteur d'une « porteuse » ; plus il module fort, plus le son s'enrichit en harmoniques.
b Variable Phase Modulation : la variante Korg de la FM, une porteuse et un modulateur par voix[4].