## 1 FINALIDADE

Estabelecer procedimentos para realizar o desligamento definitivo de Unidade Consumidora por empresas do Grupo Equatorial e parceiras.

## 2 CAMPO DE APLICAÇÃO

Aplica-se nas Gerências de Centro de Operações, Serviços Técnicos Comerciais, Relacionamento com Cliente e Corporativa de faturamento do Grupo Equatorial Energia.

## 3 RESPONSABILIDADES

### 3.1 Área de Relacionamento com o cliente

Efetuar a atualização cadastral, consultar a existência de débitos e informar ao cliente, gerar a fatura final e entregar ao cliente, e gerar o pedido de Desligamento.

### 3.2 Centro de Operações Integradas

Realizar a atribuição dos serviços para as equipes de campo, observando o prazo e rota que a equipe deve realizar.

### 3.3 Serviços Técnicos Comerciais (STC)

Responsável pela execução dos serviços de desligamentos em campo, após o cliente solicitar o serviço.

### 3.4 Gestão Corporativa de Faturamento

Responsável pelo processo de faturamento do grupo Equatorial, auxiliando na criação das notas de fiscalizações/inspeções de unidades consumidoras para desligamentos de acordo com os procedimentos adotados.

## 4 DEFINIÇÕES

### 4.1 Encerramento da Conta Contrato

Procedimento realizado a pedido do cliente, que pode ocorrer em algumas situações, como desocupação e demolição do imóvel. Podem ocorrer situações em que o cliente pede o encerramento com a intenção de promover algum procedimento irregular à posterior.

Impressão realizada em: 28/10/2026

### 4.2 Unidade Consumidora

Conjunto composto por instalações, equipamentos elétricos, condutores e acessórios, incluída a subestação, quando do fornecimento em tensão primária, caracterizado pelo recebimento de energia elétrica em apenas um ponto de entrega, com medição individualizada, correspondente a um único consumidor e localizado em uma mesma propriedade ou em propriedades contíguas.

### 4.3 Grupo B

Unidades consumidoras da Baixa Tensão das Classes:

- Residencial (Subgrupo B1)
- Rural (B2)
- Demais Classes (B3)
- Iluminação Pública (B4).

## 5 REFERÊNCIAS

MN.00017.EQTL – Manual de Segurança do Trabalho do Grupo Equatorial;

Normas Regulamentadoras no Ministério do Trabalho e Emprego:

NR 06 – Equipamentos de Proteção Individual – EPI;

NR 10 – Segurança em instalações e serviços em eletricidade;

NR 11 – Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais;

NR 12 – Segurança no trabalho em máquinas e equipamentos;

NR 35 – Trabalho em altura;

Procedimentos Operacionais Padrão do Grupo Equatorial:

POP 00110.EQTL. - Atividades Preliminares de Segurança;

POP.00111.EQTL. - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD;

POP.00112.EQTL. - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico;

POP.00168.EQTL. - Comunicação com o COI;

POP.00454.EQTL – Utilização de cesta aérea;

Impressão realizada em: 28/10/2026

POP.01139 EQTL – Serviço de manutenção em rede aérea de distribuição de média e baixa tensão.

Resolução ANEEL nº 1000 de 07/12/2021 – Estabelece as Regras de Prestação do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica; revoga as Resoluções Normativas ANEEL nº 414, de 9 de setembro de 2010; nº 470, de 13 de dezembro de 2011; nº 901, de 8 de dezembro de 2020 e dá outras providências.

## 6 PRINCIPAIS PASSOS

### 6.1 Solicitação de desligamento a pedido do cliente

6.1.1 O cliente solicita o desligamento pelos canais de atendimento:

- Agencias presenciais;
- Centrais de atendimento;
- Agência virtual (site da distribuidora);

6.1.2 A área de relacionamento ao cliente abre a nota de serviço através do sistema SAP-CRM (Para Distribuidoras Maranhão, Alagoas, Piauí, Pará e Amapá);

6.1.3 Atualiza o cadastro do cliente com e-mail e telefone;

6.1.4 É gerado uma fatura com base na leitura apresentada pelo cliente, ou através da média do consumo dos últimos 12 meses;

6.1.5 A fatura gerada é entregue ao cliente no ato da solicitação do serviço de desligamento;

6.1.6 Os débitos existentes na conta contrato, não condicionam a geração do pedido de desligamento, porém, o cliente é informado sobre a existência de tal débito e que poderá obter restrições nos órgãos de proteção ao crédito;

6.1.7 Além do Desligamento Definitivo o cliente tem a opção de solicitar Desligamento Temporário, que acontece quando o cliente deseja ficar desligado apenas por alguns dias, geralmente para realização de alguma obra em sua instalação.

### 6.2 Atribuição do pedido de Desligamento

6.2.1 O Centro de Operações Integradas (COI) atribui através dos sistemas OPER ou SIGA o desligamento para a equipe de campo;

6.2.2 A equipe de campo recebe através dos sistemas OPER MOBILE ou SIGA a solicitação de desligamento para ser executada e realiza o desligamento a partir do passo 6.3;

Impressão realizada em: 28/10/2026

### 6.3 Execução de Desligamento a Pedido do Cliente do Grupo B

6.3.1 Materiais Necessários para Execução das Tarefas

| **Número de Eletricistas** | **Tempo Médio de Execução da Tarefa** | **Ferramentas e Equipamentos** | |
|---|---|---|---|
| Mínimo de 2 colaboradores. | De 20 a 40 minutos;<br>**Nota 01: Tempo pode variar conforme situação de campo. Esse tempo foi estimado para uma situação mais simples**. | **Descrição** | **Qtde** |
| | | **Ferramentas e equipamentos de uso Coletivo:** | |
| | | Conjunto de vara de manobra | 1 |
| | | Balde de lona; | 1 |
| | | Corda de serviço; | 1 |
| | | Cobertura rígida para condutor; | 1 |
| | | Manta isolante; | 1 |
| | | Alicate isolado; | 1 |
| | | Chave de fenda isolada; | 1 |
| | | Ferramenta de aplicar/remover conectores; | 1 |
| | | Multímetro | 1 |
| | | Caneta para detecção de tensão | 1 |
| | | Chave Philips Isolada | 1 |
| | | Alicate universal isolado | 1 |
| | | Canivete de corte isolado | 1 |
| | | Bolsa para acondicionamento dos EPI's | 1 |
| | | Ferramentas para Sinalização: Bandeirola, Colete refletivo, Cone, Fita zebrada, Giroflex, Placas de advertência; | Q/Nec |
| | | **Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) Básico:** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Capacete com jugular; | 1 |
| | | Vestimentas Retardante a chama/Antichama; | 1 |
| | | Botina de segurança; | 1 par |
| | | **Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) Complementar:** | |
| | | Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade; | 1 par |
| | | Óculos de proteção; | 1 |
| | | Protetor solar | 1 |
| | | Luva de vaqueta; | 1 par |
| | | Balaclava e ou Protetor Facial; | 1 |
| | | Conjunto de segurança para trabalho em altura em cesto aéreo; | Q/Nec |
| | | Cinto de segurança tipo paraquedista com talabarte regulável; | 1 |
| | | **Nota 02: Durante toda a execução da tarefa os eletricistas devem estar utilizando os EPI básicos (Capacete com jugular, Vestimenta Retardante a Chama e bota de segurança). Os demais EPI's serão complementados conforme apontamento para Medidas de Controle de outros riscos.** | |

6.3.2 Procedimentos a serem realizados antes do desligamento da UC:

| Passo | Descrição | Fator de Risco | Medidas de Controle |
|---|---|---|---|
| 1. Preparar-se para execução da tarefa, antes | 1.1. Preparar os materiais – Eletricistas.<br>1.2. Conferir condições | Lesão nas mãos; | Atenção nas manobras com o veículo; |

| | | | |
|---|---|---|---|
| de deslocar-se para o local do serviço. | externas e internas de uso do veículo.<br>1.3. Conferir no veículo todas as ferramentas necessárias para execução do trabalho e suas condições de uso.<br>1.4. Solicitação de serviço em mãos. | Acidente de trânsito/pátio;<br>Impedimento da execução do serviço por falta de ferramentas, equipamentos ou materiais; | Fazer uso das Luvas de vaqueta;<br>Fazer inspeção no veículo;<br>Conferir os materiais, ferramentas e equipamentos necessários para realização dos serviços em campo; |
| 2. Deslocar-se para o local da atividade. | 2.1 Deslocar-se para o local da atividade com segurança. Dirigir respeitando as normas de trânsito vigentes. | Acidente de trânsito; | Atenção no trânsito; |
| 3. Trafegar, manobrar e posicionar o veículo. | 3.1 Posicionar o Veículo conforme POP. 00110.EQTL. - Atividades Preliminares de Segurança; | | |
| 4. Sinalizar e delimitar a área de trabalho. | 4.1. Desobstruir e demarcar a área em um raio de 5 metros do local da atividade.<br>4.2. Sinalizar e delimitar a área de trabalho conforme POP. 00110.EQTL. - Atividades Preliminares de Segurança; | Lesões Físicas nas mãos, olhos e cabeça,<br>Quedas por desnível.<br>Bater em postes, contra postes e estai. | Usar Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) básicos:<br>Capacete com jugular passada;<br>Vestimenta retardante a chama;<br>Botina de segurança; |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | **Nota 03: Em ambientes rurais observar por onde anda tendo cuidado com depressões, buracos e animais peçonhentos fazendo uso de perneiras.** |
| 5. Registrar Evidências. | 5.1. Identificar o medidor e fazer o registro fotográfico do medidor, dos lacres e do padrão.<br>5.2 Fazer a anotação da leitura do medidor. | | |
| 6. Elaborar APR. | 6.1 Elaborar a Análise Preliminar de Risco conforme POP. 00110.EQTL. - Atividades Preliminares de Segurança;<br>**Nota 04: Todos os Colaboradores deverão estar envolvidos na APR.** | | Durante toda a execução da tarefa os eletricistas devem estar usando os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) básico:<br>Capacete com jugular passada;<br>Vestimenta retardante a chama;<br>Botina de segurança; |
| 7. Preparar a execução do serviço. | 7.1. Planejar as ferramentas e materiais necessários à execução das atividades. | Lesões físicas;<br>Lesão nas mãos; | Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) básico: |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 7.2. Separar as ferramentas, materiais e equipamentos necessários.<br>7.3. Elaborar um checklist das ferramentas, materiais e equipamentos separados.<br>7.4. Verificar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) e equipamentos de trabalho em altura. | Lesão nos Olhos e Cabeça; | Capacete com jugular passada;<br>Vestimenta retardante a chama;<br>Botina de segurança; |
| 8. Posicionar Escada. | 8.1. Inspecionar poste do ramal para escalada.<br>8.2. Posicionar escada extensiva ou veicular.<br>**Nota 05: Seguir princípios conforme POP. 00111.EQTL. - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD;** | | Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) básico:<br>Capacete com jugular passada;<br>Vestimenta retardante a chama;<br>Botina de segurança; |
| 9. Equipar-se com Equipamentos de Proteção Individual (EPI's). | 9.1 Equipar-se com cinto de segurança e talabarte de segurança, óculos de segurança, balaclava ou protetor facial, manga isolante, luvas isolantes com luva de cobertura de couro. | | Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) básico:<br>Capacete com jugular passada;<br>Vestimentas Retardante a chama/Antichama; |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | Botina de segurança;<br>Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) Complementar:<br>Óculos de proteção;<br>Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade;<br>Cinto de segurança tipo Paraquedista com talabarte regulável;<br>Sistema de Linha de vida;<br>Trava quedas;<br>Balaclava e ou Protetor Facial; |

6.3.3 Executar Desligamento da UC:

| Passo | Descrição | Fator de Risco | Medidas de Controle |
|---|---|---|---|
| 1. Subir na Escada ou Cesto Aéreo do caminhão Sky. | 1.1. Instalar conjunto de Içamento conforme POP. 00111.EQTL. - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD.<br>1.2. O Eletricista sobe na escada, ou cesto aéreo, | Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça;<br>Queda da Escada/Eletricista;<br>Choques elétricos; | Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) básico:<br>Capacete com jugular passada;<br>Vestimentas Retardante a chama/Antichama; |

| Passo | Descrição | Fator de Risco | Medidas de Controle |
|---|---|---|---|
| | posicionando para realizar o Procedimento de desligamento do ramal de serviço.<br>**Nota 06: A Escada deve estar segura pelo Eletricista Ajudante.**<br>**Subir com cuidado, degrau por degrau, com as mãos livres, segurando firmemente nos montantes da escada.** | | Botina de segurança;<br>Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) Complementar:<br>Óculos de proteção;<br>Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade;<br>Cinto de segurança tipo Paraquedista com talabarte regulável;<br>Sistema de Linha de vida;<br>Trava quedas;<br>Balaclava e ou Protetor Facial; |
| 2. Posicionar-se no ponto ideal e operar desconexão do ramal de serviço | 2.1. No caso de utilização de escada, fixar-se ao poste, passando o talabarte no poste e prendendo-o no cinturão de segurança.<br>2.2. Manter-se distante da Chave a ser aberta, no mínimo a distância de 3 segmentos de vara de manobra, ou mais. | Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça;<br>Queda da Escada/Eletricista;<br>Choques elétricos; | Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) básico:<br>Capacete com jugular passada;<br>Vestimentas Retardante a chama/Antichama;<br>Botina de segurança; |

| Passo | Descrição | Fator de Risco | Medidas de Controle |
|---|---|---|---|
| | **Nota 07: Escolher a posição adequada para o manuseio do talabarte, segurando-se firmemente, com uma das mãos, no poste.** | | Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) Complementar:<br>Óculos de proteção;<br>Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade;<br>Cinto de segurança tipo Paraquedista com talabarte regulável;<br>Sistema de Linha de vida;<br>Trava quedas;<br>Balaclava e ou Protetor Facial; |
| 3. Instalar conjunto de içamento. | 3.1. Instalar sistema de içamento de material conforme POP. 00111.EQTL. - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD;<br>**Nota 08: Utilizar corretamente o equipamento de segurança para trabalho em altura.** | Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto;<br>Choque/Arco Elétrico;<br>Quedas do eletricista;<br>Queda de materiais e ferramentas; | Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) básico:<br>Capacete com jugular passada;<br>Vestimentas Retardante a chama/Antichama;<br>Botina de segurança; |

| Passo | Descrição | Fator de Risco | Medidas de Controle |
|---|---|---|---|
| | **Observar postura e orientações ergonômicas.** | | Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) Complementar:<br>Óculos de proteção;<br>Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade;<br>Cinto de segurança tipo Paraquedista com talabarte regulável;<br>Sistema de Linha de vida;<br>Trava quedas;<br>Balaclava e ou Protetor Facial; |
| 4. Içar balde de lona com coberturas isolantes e ferramentas. | 4.1. Içar balde de lona com coberturas isolantes até o local onde está o Eletricista.<br>**Nota 09: Garantir que o balde esteja bem amarrado na corda.** | Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto;<br>Choque/Arco Elétrico;<br>Quedas do eletricista;<br>Queda de materiais e ferramentas; | Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) básico:<br>Capacete com jugular passada;<br>Vestimentas Retardante a chama/Antichama;<br>Botina de segurança; |

| Passo | Descrição | Fator de Risco | Medidas de Controle |
|---|---|---|---|
| | | | Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) Complementar:<br>Óculos de proteção;<br>Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade;<br>Cinto de segurança tipo Paraquedista com talabarte regulável;<br>Sistema de Linha de vida;<br>Trava quedas;<br>Balaclava e ou Protetor Facial; |
| 5. Instalar coberturas isolantes. | 5.1. Instalar coberturas seguindo os princípios do POP.01139 EQTL Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas em pontos possíveis de diferença de potencial, como: Estruturas, Postes, Luminárias e quando | Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto;<br>Choque/Arco Elétrico;<br>Quedas do eletricista;<br>Queda de materiais e ferramentas; | Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) básico:<br>Capacete com jugular passada;<br>Vestimentas Retardante a chama/Antichama;<br>Botina de segurança; |

| Passo | Descrição | Fator de Risco | Medidas de Controle |
|---|---|---|---|
| | a rede de BT for do tipo convencional (rede nua).<br>**Nota 10: As coberturas de proteção deverão ser colocadas à medida que houver o contato com os condutores energizados. Em nenhuma situação, o eletricista deverá ter um condutor ou estrutura**<br>**Descoberto às costas.** O **Talabarte deve estar ancorado no braço do cesto aéreo.** | | Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) Complementar:<br>Óculos de proteção;<br>Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade;<br>Cinto de segurança tipo Paraquedista com talabarte regulável;<br>Sistema de Linha de vida;<br>Trava quedas;<br>Balaclava e ou Protetor Facial; |
| 6. Desconectar o ramal de serviço da rede de distribuição | 6.1. Desconectar o ramal de serviço da rede de distribuição, fazendo uso de ferramenta apropriada para os conectores existentes no local.<br>6.2 Em rede convencional nua os conectores são do tipo “cunha” e para rede multiplexada isolada os | Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto;<br>Choque/Arco Elétrico;<br>Quedas do eletricista;<br>Queda de materiais e ferramentas; | Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) básico:<br>Capacete com jugular passada;<br>Vestimentas Retardante a chama/Antichama;<br>Botina de segurança; |

| Passo | Descrição | Fator de Risco | Medidas de Controle |
|---|---|---|---|
| | conectores são do tipo “piercing”.<br>6.3 Em casos específicos onde existir caixa borneira, desconectar o ramal da unidade consumidora nos terminais do barramento da mesma. | | Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) Complementar:<br>Óculos de proteção;<br>Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade;<br>Cinto de segurança tipo Paraquedista com talabarte regulável;<br>Sistema de Linha de vida;<br>Trava quedas;<br>Balaclava e ou Protetor Facial; |
| 7. Remover coberturas. | 7.1 Remover as coberturas isolantes na ordem inversa em que foram colocadas:<br>**Nota 11: A retirada das coberturas deve ser realizada conforme Procedimento Operacional Padrão POP.01139 EQTL Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas.** **Retirar o** | Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto;<br>Choque/Arco Elétrico;<br>Quedas do eletricista;<br>Queda de materiais e ferramentas; | Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) básico:<br>Capacete com jugular passada;<br>Vestimentas Retardante a chama/Antichama;<br>Botina de segurança; |

| Passo | Descrição | Fator de Risco | Medidas de Controle |
|---|---|---|---|
| | **talabarte do ponto de ancoragem do cesto aéreo apenas quando sair do equipamento.** | | Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) Complementar:<br>Óculos de proteção;<br>Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade;<br>Cinto de segurança tipo Paraquedista com talabarte regulável;<br>Sistema de Linha de vida;<br>Trava quedas;<br>Balaclava e ou Protetor Facial; |
| 8. Desinstalar conjunto de içamento. | 8.1. Desinstalar conjunto de içamento conforme POP. 00111.EQTL. - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD; | Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto;<br>Choque/Arco Elétrico;<br>Quedas do eletricista;<br>Queda de materiais e ferramentas; | Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) básico:<br>Capacete com jugular passada;<br>Vestimentas Retardante a chama/Antichama;<br>Botina de segurança; |

| Passo | Descrição | Fator de Risco | Medidas de Controle |
|---|---|---|---|
| | | | Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) Complementar:<br>Óculos de proteção;<br>Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade;<br>Cinto de segurança tipo Paraquedista com talabarte regulável;<br>Sistema de Linha de vida;<br>Trava quedas;<br>Balaclava e ou Protetor Facial; |
| 9. Iniciar descida da escada ou cesto aéreo do caminhão Sky. | 9.1. Iniciar a descida com cautela conforme POP. 00111.EQTL. - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD; | Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto;<br>Choque/Arco Elétrico;<br>Quedas do eletricista;<br>Queda de materiais e ferramentas; | Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) básico:<br>Capacete com jugular passada;<br>Vestimentas Retardante a chama/Antichama;<br>Botina de segurança; |

| Passo | Descrição | Fator de Risco | Medidas de Controle |
|---|---|---|---|
| | | | Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) Complementar:<br>Óculos de proteção;<br>Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade;<br>Cinto de segurança tipo Paraquedista com talabarte regulável;<br>Sistema de Linha de vida;<br>Trava quedas;<br>Balaclava e ou Protetor Facial; |

6.3.4 Passo a Passo após conclusão do Desligamento da UC:

| Passo | Descrição | Fator de Risco | Medidas de Controle |
|---|---|---|---|
| 1. Desmontar todos os equipamentos. | 1.1 Desmontar todos os equipamentos na sequência inversa em que foram montados. | Queda da Escada/Eletricista;<br>Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça;<br>Queda dos porta fusíveis; | Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) Básico:<br>Capacete com jugular passada;<br>Vestimentas Retardante a chama |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Queda do porta aterramento temporário; | Botina de segurança;<br>Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) Complementar:<br>Óculos de proteção;<br>Cinto de segurança tipo Paraquedista com talabarte regulável;<br>Sistema de Linha de vida;<br>Trava quedas;<br>Balaclava e ou Protetor Facial; |
| 2. Recolher Ferramentas e materiais utilizados. | 2.1. Recolher e verificar todas as ferramentas e materiais utilizados na atividade.<br>2.2. Recolher também as sobras e resíduos de materiais, conforme o POP. 00110.EQTL. - Atividades Preliminares de Segurança; | Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto; | Equipamentos de Proteção Individual Básico (EPI's):<br>Capacete com jugular passada;<br>Vestimenta retardante a chama/Antichama;<br>Botina de segurança; |
| 3. Retirar sinalização | 3.1. Retirar a sinalização e delimitação da área de trabalho, guardando-os em seus devidos lugares conforme o POP. | Lesão nas mãos;<br>Lesão nos olhos/cabeça;<br>Lesões nos pés e nas mãos; | Usar EPIs:<br>Capacete com jugular passada;<br>Óculos de proteção; |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 00110.EQTL. - Atividades Preliminares de Segurança; | Acidente de trânsito;<br>Atropelamento; | Vestimenta retardante a chama;<br>Luva de raspa, serviço;<br>Botina de segurança; |
| 4. Comunicar com o COI. | 4.1. Entrar em contato com o COI, informar sobre o fim da tarefa;<br>6.2. O contato com o COI deve ser feito conforme POP.00168.EQTL – Comunicação com o COI. | Lesão nas mãos;<br>Lesão nos olhos/cabeça;<br>Queda da Escada/Eletricista;<br>Choques elétricos; | Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) básico:<br>Capacete com jugular passada;<br>Vestimentas Retardante a chama<br>Botina de segurança; |
| 5. Organizar o local de trabalho. | 5.1. Organizar o local de trabalho POP. 00110.EQTL. - Atividades Preliminares de Segurança; | | |
| 6. Realizar baixa da OS no sistema, informando que o Desligamento foi executado. | 6.1. Realizar baixa da OS no sistema, informando que o Desligamento foi executado. | Lesão nas mãos;<br>Lesão nos olhos/cabeça;<br>Lesões nos pés e nas mãos;<br>Acidente de trânsito;<br>Atropelamento; | Usar EPIs:<br>Capacete com jugular passada;<br>Óculos de proteção;<br>Vestimenta retardante a chama;<br>Luva de raspa, serviço;<br>Botina de segurança; |

6.3.5 A equipe de campo deverá preencher através do tablet, no aplicativo do SIGA, todas as informações solicitadas referentes à conclusão do serviço, incluindo o registro de fotos e a captura de coordenadas;

6.3.6 Após a equipe finalizar a execução do Desligamento em campo e inserir as informações de conclusão nos sistemas através do tablet, os dados de conclusão ficam disponíveis nos sistemas OPER CLIENT, SIGA E SAP CCS.

**Nota 12: A equipe de campo poderá finalizar a nota de desligamento utilizando os motivos de conclusão conforme abaixo:**

- **Com retirada de Medidor: só em casos em que o cliente solicita a retirada por alguma necessidade, como exemplo: casa será demolida;**
- **Sem retirada de Medidor;**
- **Rejeição para Cancelamento: Cliente desistiu ou deseja outro serviço. O formulário de rejeição para cancelamento deve ser assinado pelo titular da conta contrato e evidenciado através de foto na OS.**

### 6.4 Análise de Leituras de UC Desligada Definitivamente

6.4.1 A Gerência Corporativa de Faturamento mensalmente recebe os alvos das instalações desligadas (DS) da STC;

6.4.2 A Gerência Corporativa de Faturamento garante a execução junto com o fornecedor de leitura com os alvos DS enviados pela STC;

6.4.3 A Gerência Corporativa de Faturamento devolve os alvos de leitura DS para a GSTC analisar as possíveis evoluções ou erros de leitura e posterior a abertura dos alvos para execução em campo;

6.4.4 O número da conta de contrato do cliente desligado deve permanecer ativo no sistema SAP CCS;

6.4.5 A gerência de Corporativa de Faturamento deve manter um registro de todas as unidades consumidoras desligadas para acompanhamento avaliando mensalmente se há suspeita de auto religação;

6.4.6 A gerência Corporativa de Faturamento deve manter um registro de todas as unidades consumidoras desligadas e definidas pela GSTC para realização de leitura e posterior acompanhamento, (todas as instalações ficam na tabela de cadastro de sua respectiva distribuidora com status = DS);

Impressão realizada em: 28/10/2026

6.4.7 Alterações no valor medido em relação à medição anterior podem indicar auto religações. Analisar caso a caso todas as medições que registraram valores diferentes, avaliando possíveis erros de leitura (dígitos parecidos, erro na digitação de dados) ou outras hipóteses para a origem da diferença. Ao término das execuções das leituras DS a área da STC faz a seleção dos alvos com abertura específica de nota para prospecção e normalização do alvo DS;

6.4.8 Mensalmente, avaliar se houve consumo indicado pela leitura de cada uma das unidades desligadas. Atualmente a área da GSTC faz a seleção de instalações com status DS, envia para área de leitura corporativa que garante o envio para campo e posterior execuções;

6.4.9 A Área de Faturamento, quando detecta suspeita de auto religação, ou seja, registro de leitura maior que a apontada por ocasião do encerramento da conta contrato, encaminha para a GCTS abrir no SAP uma Ordem de Serviço para vistoria. Ao término das execuções das leituras DS a área da GSTC faz a seleção dos alvos com abertura específica de nota para prospecção e normalização do alvo DS;

6.4.10 A GSTC gera alvos de inspeção de unidades consumidoras que fizeram o encerramento de conta contrato, utilizando critérios;

6.4.11 Caso haja forte suspeita de que a unidade consumidora foi auto religada, as equipes de campo realizam a vistoria conforme procedimento do item 6.4.

**6.5 Vistoria pós desligamento definitivo da UC**

6.5.1 Verificar Padrão e Medidor;

6.5.2 Verificar integridade do lacre da tampa da caixa onde o medidor está instalado;

6.5.3 Verificar a integridade do lacre da tampa de borne do medidor;

6.5.4 Verificar a integridade do medidor;

6.5.5 Verificar conexão do ramal de serviço;

6.5.6 No poste de derivação verificar se houve auto religação do ramal de serviço

6.5.7 Caso o ramal de serviço tenha sido auto religado e o registro de leitura permaneceu inalterado, ou seja, o mesmo verificado por ocasião do encerramento da conta contrato, proceder inspeção minuciosa para identificar possível irregularidade. Realizar inspeção conforme POP.00293.EQTL Inspecionar Unidades do Grupo B.

Impressão realizada em: 28/10/2026

6.5.8 Fazer o registro fotográfico do medidor, lacres, padrão e ramal de serviço;

6.5.9 Constatada irregularidade emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL e entregar ao consumidor e demais usuários, conforme art. 591 da resolução 1000/2021.

## 7 RECURSOS NECESSÁRIOS

- Conforme relação de EPI's e Ferramentas do item 6.2.1.

## 8 ITEM DE CONTROLE

- Indicador de acompanhamento de prazo
- Notas Pendentes

## 9 ANEXOS

Anexo I – Formulário Rejeição – MA

Anexo II – Formulário Rejeição – PA

Anexo III – Formulário Rejeição – PI

Anexo IV – Formulário Rejeição – AL

Anexo V – Formulário Rejeição – AP

## 10 CONTROLE DE REVISÕES

| REV | DATA (Elaboração/ Revisão) | ITEM | DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO | RESPONSÁVEL |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 19/08/2022 | | Emissão Inicial | Daniela Batista de Vasconcelos<br>Fernanda Sodré França |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Débora Andreza Soares Ferreira<br>Cleman Garcia Mendonça |
| 01 | 19/06/2023 | 6 | 6.3.1. Atualização de tempo médio de execução da tarefa e de ferramentas e equipamentos.<br>6.3.2., 6.3.3. e 6.3.4., Inclusões e ajustes de sequências de passos e enriquecimento de atividade. | Isaac Lauda Silva Seixas<br>Daniela Batista de Vasconcelos<br>Raffira Marla Ferreira Mendes<br>Cleman Garcia Mendonça<br>Arlington Alencar de Albuquerque<br>Deleon Dias da Silva Lima<br>Eugênio Pachelle Xavier Pimentel Filho |
| | | 10 | Implantação de revisores do documento. | |
| 02 | 03/12/2025 | 5 | Inclusão das referências MN.00017 – Manual de Segurança do Trabalho do Grupo Equatorial, POP.00454.EQTL – Utilização de cesta aérea; POP.01139 EQTL – Serviço de manutenção em rede aérea de distribuição de média e baixa tensão. Retirada da referência POP. 00427.EQTL. Instalar e retirar cobertura isolante em manutenção de rede energizada até 34,5 kV; | Anelita Helena Lemos de França Sousa |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 6.1.2 | Modificação do texto do item com a retirada do termo Ajuri e inclusão das distribuidoras que utilizam SAP. | |
| | | 6.1.7 | Exclusão do tópico “Caso a equipe de campo identifique uma leitura diferente do apresentado pelo cliente é gerada uma nova fatura com a diferença.” Ficando o tópico 6.1.8 como 6.1.7. | |
| | | 6.3.3 | Modificação do item 5 com a inclusão da descrição do POP.01139 EQTL em substituição do POP. 00427.EQTL. Atualizado a descrição do item 7 **Nota 11** | |
| | | 6.3.5 | Retirada do descrição OPER MOBILE | |
| | | 6.4.4 | Retirada da descrição Ajuri. | |
| | | 6.4.5 | Item: Realizar as leituras da unidade consumidora, mesmo após o desligamento definitivo, conforme POP.010.EQTL .Faturamento Realizar leituras | |

Impressão realizada em: 28/10/2026

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | e entrega de contas do GB; Excluído (POP Excluído). | |
| | | 6.4.9 | Retirada do termo Ajuri. | |
| | | 9 | Inclusão dos Anexos. | |

## 11 APROVAÇÃO

**ELABORADOR (ES) / REVISOR (ES)**

Fernanda Sodré França - Gerência Corporativa de Gestão do Cliente

Débora Andreza Soares Ferreira - Gerência Corporativa de Gestão do Cliente

Cleman Garcia Mendonça - Gerência Corporativa de Faturamento

Arlington Alencar de Albuquerque – Gerência de Serviços Técnicos Comerciais

Deleon Dias da Silva Lima – Gerência de Serviços Técnicos Comerciais

Eugênio Pachelle Xavier Pimentel Filho – Gerência de Serviços Técnicos Comerciais

Isaac Lauda Silva Seixas - Gerencia Corporativa de Serviços Técnicos Comerciais

Daniela Batista de Vasconcelos – Gerência Corporativa de Serviços Técnicos e Comerciais

Raffira Marla Ferreira Mendes – Gerencia Corporativa de Serviços Técnicos Comerciais

Heitor Hugo Dias Mangueira – Gerência Corporativa de Serviços Técnicos Comerciais

Anelita Helena Lemos de França Sousa - Gerencia Corporativa de Serviços Técnicos Comerciais

**APROVADOR**

Almir Pereira Meneses - Superintendência Corporativa de Serviços Técnicos Comerciais

Abraão Alcantara de Sousa – Gerência Corporativa de Serviços Técnicos Comerciais

Heitor Hugo Dias Mangueira – Gerência Corporativa de Serviços Técnicos Comerciais

Impressão realizada em: 28/10/2026