

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 11/08/2023	Página: 1 de 17
Título: Religação no Medidor ou Disjuntor		Código: POP.00324.EQTL	Revisão: 01
Classificação das informações: __ público X Interno __ restrito __confidencial			

1 FINALIDADE

Estabelecer procedimentos para execução do serviço de Religação do Grupo B realizado no Medidor ou Disjuntor.

2 CAMPO DE APLICAÇÃO

Aplica-se às Gerências de Operação e Gerência de Serviços Técnicos e Comerciais.

3 RESPONSABILIDADES

3.1 Gerência de Operação

Realizar a gestão da atribuição dos serviços para as equipes de campo, considerando o prazo regulatório e as rotas das equipes.

3.2 Gerência de Serviços Técnicos e Comerciais

Executar os serviços de Religação com qualidade, segurança e considerando os prazos regulatórios.

4 DEFINIÇÕES

4.1 Consumidores de Baixa Tensão

Consumidores ligados ao sistema de energia elétrica da CONCESSIONÁRIA atendidos com tensão de fornecimento de 127, 220 ou 380 Volts, e faturados pelo Grupo "B".

4.2 Caixa de Medição

Compartimento destinado a abrigar medidor de energia elétrica e demais equipamentos de medição e seus acessórios. A caixa é composta por corpo, suporte para equipamentos de medição e proteção, tampa e dispositivo para instalar o sistema de lacre da CONCESSIONÁRIA. O conjunto, corpo, tampa e dispositivo de lacre, quando instalado, não deve permitir o livre acesso ao interior do compartimento e/ou abertura da tampa, sem a violação do sistema de lacre.

4.3 Instalação/Unidade Consumidora

Conjunto composto por instalações, ramal de entrada, equipamentos elétricos, condutores e acessórios, caracterizado pelo recebimento de energia elétrica em apenas um ponto de entrega, com medição individualizada, correspondente a um único cliente e localizado em uma mesma propriedade ou em propriedades contíguas.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 11/08/2023	Página: 2 de 17
Título: Religação no Medidor ou Disjuntor		Código: POP.00324.EQTL	Revisão: 01
Classificação das informações: __ público X Interno __ restrito __confidencial			

4.4 Suspensão do Fornecimento

Desligamento de energia elétrica da instalação/unidade consumidora, sempre que o cliente não cumprir com as suas obrigações definidas conforme a Resolução Normativa 1000/2021.

4.5 Religação

Procedimento efetuado pela distribuidora com o objetivo de restabelecer o fornecimento de energia elétrica a uma instalação/unidade consumidora, após quitação dos débitos.

4.5.1 A distribuidora condiciona a quitação de débitos ao serviço de Religação, solicitado por cliente que possua débito com a distribuidora na conta contrato/unidade consumidora para a qual está sendo solicitado o serviço quando houver débitos decorrentes de fatura de energia elétrica;

4.5.2 A religação faz parte dos serviços cobráveis e seu valor é estabelecido pela ANEEL, através de resolução homologatória de reajuste tarifário anual;

4.5.3 A distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos seguintes prazos:

- a) Religação normal:
 - 24 (vinte e quatro) horas, para instalação localizada em área urbana;
 - 48 (quarenta e oito) horas, para instalação localizada em área rural;
- b) Religação de urgência:
 - (quatro) horas, para instalação localizada em área urbana;

Nota 01: É facultado à distribuidora a implantação do serviço de Religação de Urgência. Na Equatorial Maranhão, Alagoas, Piauí e Goiás não é oferecida a Religação de Urgência nas áreas urbanas e rurais, somente a Religação Normal.

- c) Religação automática: Possui o mesmo prazo da religação comum, é emitida automaticamente pelo sistema comercial, após a identificação da baixa do débito referente à fatura objeto do corte e demais faturas em aberto no sistema (vencidas);
- d) Religação por suspensão indevida do fornecimento: 4 (quatro) horas da constatação, sem ônus para o cliente, independentemente do momento em que esta ocorra e da localização da instalação em área urbana ou rural;
- e) Religação à Revelia: A religação da instalação à revelia da distribuidora se dá quando o cliente religa a sua instalação sem solicitar a empresa, neste caso enseja nova suspensão do fornecimento de forma imediata, assim como a possibilidade de cobrança do custo administrativo de inspeção (auto religação), os valores são homologados pela ANEEL e são cobrados na fatura subsequente a identificação da ocorrência. A cobrança do custo

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 11/08/2023	Página: 3 de 17
Título: Religação no Medidor ou Disjuntor		Código: POP.00324.EQTL	Revisão: 01
Classificação das informações: __ público X Interno __ restrito __confidencial			

administrativo se dá com a comprovação da ocorrência mediante a emissão do TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção) ou por meio de formulário próprio da distribuidora Anexo I - Mini TOI - Termo de Ocorrência de Inspeção de Auto-Religação devendo constar as seguintes informações: Identificação do cliente; Endereço da instalação; Código de identificação da conta contrato; Identificação e leitura do medidor; Data e hora da constatação da ocorrência; e Identificação e assinatura do funcionário da distribuidora.

Nota 02: O formulário deve ser emitido em no mínimo 2 (duas) vias, devendo uma via ser entregue ao cliente. A via que fica com a equipe deverá ser fotografada através do tablet da equipe nos sistemas OPER, SIGA e SIGS;

- f) Religação Especial Órgão/Justiça: Emitida quando a decisão de religar a instalação é feita por meio judicial, através de liminar ou mandado judicial, ou através de ofício de órgão/justiça com prazo estipulado na liminar.

4.6 Medidor/Equipamento

Aparelho fornecido e instalado pela Distribuidora, com o objetivo de medir e registrar o consumo de energia elétrica de cada cliente.

4.7 Ramal de entrada

Conjunto de condutores e acessórios instalados pelo cliente entre o ponto de entrega e a medição ou a proteção de suas instalações.

4.8 Ramal de ligação

Conjunto de condutores e acessórios instalados pela distribuidora entre o ponto de derivação de sua rede e o ponto de entrega.

4.9 Nota de Serviço

A Nota de Serviço, através do SAP CCS, serve como identificação da solicitação do cliente.

4.10 Tablet

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 11/08/2023	Página: 4 de 17
Título: Religação no Medidor ou Disjuntor		Código: POP.00324.EQTL	Revisão: 01
Classificação das informações: __ público X Interno __ restrito __confidencial			

É um dispositivo pessoal em formato de prancheta que pode ser usado para acesso à internet entre outros sistemas e aplicativos, o qual apresenta uma tela sensível ao toque (touchscreen), que é o dispositivo de entrada principal. A ponta dos dedos ou uma caneta apropriada aciona suas funcionalidades. Este dispositivo é utilizado hoje nas distribuidoras para o input de informações referentes aos serviços executados em campo, registros fotográficos, georreferenciamento, entre outros.

5 REFERÊNCIAS

PRODIST Módulo 5 - Procedimento de Distribuição de Energia Elétrica – Medição;

Resolução Normativa 1000/2021;

NT.001.EQTL Normas, Qualidade e Des. de Fornecedores - Fornecimento de Energia Elétrica em Baixa Tensão;

NR 10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade, do Ministério do Trabalho e Emprego;

Política de Saúde e Segurança do Trabalho do Grupo Equatorial;

NR 17 – Ergonomia;

NR 35 – Trabalho em altura;

POP. 00110.EQTL. - Atividades Preliminares de Segurança;

POP. 00111.EQTL. - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD;

POP. 00112.EQTL. - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico;

POP. 00168.EQTL. - Comunicação com o COI;

6 PRINCIPAIS PASSOS

6.1 Materiais necessários para execução das tarefas

Número de Eletricistas	Tempo Médio de Execução da Tarefa	Ferramentas e Equipamentos	
Mínimo de 2 colaboradores.	De 30 a 60 minutos; Nota 03: Tempo pode variar conforme situação de campo.	Descrição	Qtde
		Ferramentas e equipamentos de uso Coletivo:	
		Conjunto de vara de manobra	1

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 11/08/2023	Página: 5 de 17
Título: Religação no Medidor ou Disjuntor		Código: POP.00324.EQTL	Revisão: 01
Classificação das informações: __ público X Interno __ restrito __confidencial			

	Esse tempo foi estimado para uma situação mais simples.	Escada extensível/veicular ou singela	1
		Alicate bomba d'água	1
		Alicate universal	1
		Caixa de ferramenta	1
		Canivete	1
		Chave de fenda ¼ p/ 8 polegadas	1
		Chave inglesa	1
		Corda – 15 metros	Q/Nec
		Ferramentas para Sinalização: Bandeirola, Colete refletivo, Cone, Fita zebrada, Giroflex. Placas de advertência:	Q/Nec
		Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) Básico:	
		Capacete com jugular;	1
		Vestimentas Retardante a chama/Antichama:	1
		Botina de segurança;	1 par
		Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) Complementar:	
		Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade;	1 par
		Óculos de proteção;	1
		Protetor solar	1
		Luva de vaqueta;	1 par
		Balaclava e ou Protetor Facial;	1
		Conjunto de segurança para trabalho em altura em cesto aéreo;	Q/Nec

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 11/08/2023	Página: 6 de 17
Título: Religação no Medidor ou Disjuntor		Código: POP.00324.EQTL	Revisão: 01
Classificação das informações: __ público X Interno __ restrito __confidencial			

		Cinto de segurança tipo paraquedista com talabarte regulável;	1
		Nota 04: Durante toda a execução da tarefa os eletricitistas devem estar utilizando os EPI básicos (Capacete com jugular, Vestimenta Retardante a Chama e bota de segurança). Os demais EPI's serão complementados conforme apontamento para Medidas de Controle de outros riscos.	

A seguir, os principais passos para a Execução da Religação em campo, considerando que a Suspensão foi realizada apenas no Disjuntor ou Medidor.

6.2 Passo a passo para execução das tarefas

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Preparar-se para execução da tarefa, antes de deslocar-se para o local do serviço.	1.1 Fazer checklist dos materiais básicos para atendimento (Medidor, lacres, etc.); 1.2 Conferir condições externas e internas de uso do veículo; 1.3 Conferir no veículo todas as ferramentas necessárias para execução do trabalho e suas condições de uso; 1.4 Estar com as solicitações de serviços disponíveis no tablet.	Acidente de trânsito/pátio; Impedimento da execução do serviço por falta de equipamento; Lesão nas Mãos; Lesão nos olhos.	Usar EPIs Básicos; Usar luva de Vaqueta; Usar Óculos de Proteção; Manutenção preventiva do veículo; Realizar inspeção no veículo; Conferir os materiais, ferramentas e equipamentos necessários para atendimentos emergências na rede de distribuição.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 11/08/2023	Página: 7 de 17
Título: Religação no Medidor ou Disjuntor		Código: POP.00324.EQTL	Revisão: 01
Classificação das informações: __ público X Interno __ restrito __confidencial			

2. Confirmar o endereço, medidor e nome do cliente.	2.1 Confirmar o endereço, medidor e nome do cliente; 2.2 Contatar o cliente e explicar o serviço que será executado.	Erro na religação	Caso o cliente esteja exaltado por algum motivo haja com: • Calma; • Não se exalte; • Ouça e não o interrompa; • Compreenda; Caso de risco de agressão física, saia do local e retorne mais tarde. Faça tudo para evitar o conflito
3. Manobrar e posicionar o veículo.	3.1 Posicionar o Veículo conforme POP. 00110.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança. Nota 05: A posição do veículo deve ser escolhida de maneira que possibilite o melhor ângulo de trabalho para o cesto aéreo. 3.2. Após o posicionamento final do veículo, deve ser instalado calços nos pneus para evitar qualquer movimento durante a atividade.	Lesões nos pés e nas mãos; Acidente de trânsito; Abalroamento;	Atenção nas manobras com o veículo; Durante toda a execução da tarefa os eletricitas devem estar usando os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) básico: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Fazer uso das Luvas de vaqueta;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 11/08/2023	Página: 8 de 17
Título: Religação no Medidor ou Disjuntor		Código: POP.00324.EQTL	Revisão: 01
Classificação das informações: __ público X Interno __restrito __confidencial			

	3.3. Descer as sapatas, colocar o calço e estabilizar o caminhão. 3.4. Certificar-se que as sapatas estejam em um lugar firme e seguro para manter a estabilidade do caminhão.		Ligar pisca alerta do veículo; Comunicar com órgão responsável pelo trânsito caso necessário; Comunicação verbal e visual;
4. Sinalizar e delimitar a área de trabalho.	4.1. Desobstruir e demarcar a área necessária, com a distância de segurança adequada para a realização da atividade. 4.2. Sinalizar e delimitar a área de trabalho conforme POP. 00110.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança. Nota 06: Observar por onde anda, tendo cuidado com depressões, buracos e animais peçonhentos fazendo uso de perneiras.	Lesões Físicas nas mãos, olhos e cabeça; Quedas por desnível; Bater em postes, contra postes e estai; Acidente de trânsito; Atropelamento;	Durante toda a execução da tarefa os eletricitas devem estar usando os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) básico: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; • Ligar pisca alerta do veículo;
5. Elaborar APR.	5.1. Fazer a inspeção rigorosa no poste da base ao topo em que será realizado a atividade e nos condutores e nas estruturas adjacentes.	Quedas por desnível de solo, buracos, degraus; Animais peçonhentos;	Durante toda a execução da tarefa os eletricitas devem estar usando os Equipamentos de

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 11/08/2023	Página: 9 de 17
Título: Religação no Medidor ou Disjuntor		Código: POP.00324.EQTL	Revisão: 01
Classificação das informações: __ público X Interno __ restrito __confidencial			

	5.2. Elaborar a Análise Preliminar de Risco conforme POP. 00110.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança. Nota 07: Todos os Colaboradores deverão estar envolvidos na APR. 5.3. Caso a APR seja aprovada a atividade poderá ser executada, com isso seguir para o passo 6. Caso contrário, a atividade deverá ser suspensa.	Bater em postes, contra postes e estai; Acidente de trânsito;	Proteção Individual (EPIs) básico: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança;
6. Vistoriar medidor	6.1 Verificar todos os dados cadastrais e atualizar se for necessário; 6.2 Vistoriar detalhadamente o padrão, verificar visualmente fatores técnicos, irregularidades e de segurança do padrão; 6.3 Desligar o disjuntor Geral. 6.4 Retirar lacre da caixa de medição; 6.5 Verificar se não há tensão de retorno. 6.6. Usar voltímetros para verificar ausência de tensão nas partes metálicas.	Lesão física nas mãos, olhos e cabeça; Energização de parte metálicas.	Usar EPIs: Capacete com jugular passada; Óculos de proteção; Vestimenta retardante a chama; Luva de raspa, serviço; Botina de segurança; Luva Isolante com Luva de Cobertura conforme classe de tensão; Balaclava e ou Protetor facial;

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 11/08/2023	Página: 10 de 17
Título: Religação no Medidor ou Disjuntor		Código: POP.00324.EQTL	Revisão: 01
Classificação das informações: __ público X Interno __ restrito __confidencial			

7. Religar no Medidor	7.1 Abrir a caixa de medição; 7.2 Observar se existe algum indício de irregularidade dentro da caixa; 7.3 Identificar os fios da saída do medidor observando as fases (Monofásico, bifásico ou trifásico); 7.4 Abrir a tampa do borne do medidor e folgar os parafusos utilizando a chave de fenda; 7.5 Conectar os fios da entrada do disjuntor, caso não estejam conectados; 7.6 Conectar os fios da saída ao borne do medidor. 7.7 Observar o borne correto do neutro; Nota 08: Observar o diagrama do medidor para atestar sua sequência correta entre fase e neutro. Evitar contato de ferramentas com partes aterradas; Para condutor extra flexível, instalar terminal ilhós;	Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Curto-Circuito; Choque elétrico; Arco Voltaico; Queda da Escada/Cesto; Choque elétrico.	Usar EPIs: Capacete com jugular passada; Óculos de proteção; Vestimenta retardante a chama; Luva de raspa, serviço; Botina de segurança; Cinto Tipo Paraquedista; Trava Queda; Sistema de Linha de Vida; Luva Isolante com Luva de Cobertura conforme classe de tensão; Balaclava e ou Protetor facial;
8. Testar	8.1 Realizar e evidenciar teste de tensão;	Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça;	Usar EPIs: Capacete com jugular passada;

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 11/08/2023	Página: 11 de 17
Título: Religação no Medidor ou Disjuntor		Código: POP.00324.EQTL	Revisão: 01
Classificação das informações: __ público X Interno __ restrito __confidencial			

	8.2 Colocar e Lacrar a tampa do borne do medidor; 8.3 Colocar a tampa do quadro de medição e lacrar.	Curto-Circuito; Choque elétrico; Arco Voltaico; Queda da Escada/Cesto;	Óculos de proteção; Vestimenta retardante a chama; Luva de raspa, serviço; Botina de segurança; Luva Isolante com Luva de Cobertura conforme classe de tensão; Balaclava e ou Protetor facial;
9. Verificações	9.1 Informar ao cliente que a ligação está concluída. Perguntar se a instalação interna está pronta para ligar o disjuntor; 9.2 Em caso positivo, ligar o disjuntor e confirmar com o cliente se o fornecimento de energia foi restabelecido; 9.3 Verificar se o medidor está medindo.	Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Choques elétricos;	Usar EPIs: Capacete com jugular passada; Óculos de proteção; Vestimenta retardante a chama; Luva de raspa, serviço; Botina de segurança; Luva Isolante com Luva de Cobertura conforme classe de tensão; Balaclava e ou Protetor facial;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 11/08/2023	Página: 12 de 17
Título: Religação no Medidor ou Disjuntor		Código: POP.00324.EQTL	Revisão: 01
Classificação das informações: __ público X Interno __ restrito __confidencial			

10. Encerramento	10.1 Informar na OS o número e a leitura do medidor; 10.2 Informar na OS todos os dados solicitados no sistema OPER ou SIGA ou SIGS, informando também o tipo de execução do serviço; 10.3 Informar todos os materiais utilizados; 10.4 Realizar registro fotográfico de todas as ações realizadas para execução do serviço.	Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Choques elétricos;	Usar EPIs: Capacete com jugular passada; Óculos de proteção; Vestimenta retardante a chama; Luva de raspa, serviço; Botina de segurança; Luva Isolante com Luva de Cobertura conforme classe de tensão; Balaclava e ou Protetor facial;
11. Finalizar a OS no tablet, fazendo o registro fotográfico da leitura, do número do medidor e do ponto de conexão.	11.1 Após inserir todos as informações e fotos da execução do serviço, finalizar a OS no OPER ou SIGA ou SIGS.	Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Lesões nos pés e nas mãos; Acidente de trânsito; Atropelamento;	Usar EPIs: Capacete com jugular passada; Óculos de proteção; Vestimenta retardante a chama; Luva de raspa, serviço; Botina de segurança.
12. Desfazer sinalização e delimitação da área de trabalho.	12.1 Desfazer sinalização e delimitação da área de trabalho conforme POP.	Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça;	Usar EPIs: Capacete com jugular passada;

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 11/08/2023	Página: 13 de 17
Título: Religação no Medidor ou Disjuntor		Código: POP.00324.EQTL	Revisão: 01
Classificação das informações: __ público X Interno __ restrito __confidencial			

	00110.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança.	Lesões nos pés e nas mãos; Acidente de trânsito; Atropelamento;	Óculos de proteção; Vestimenta retardante a chama; Luva de raspa, serviço; Botina de segurança.
13. Organizar o local de Trabalho	13.1 Organizar o local de trabalho conforme POP. 00110.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança.	Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Lesões nos pés e nas mãos; Acidente de trânsito; Atropelamento;	Usar EPIs: Capacete com jugular passada; Óculos de proteção; Vestimenta retardante a chama; Luva de raspa, serviço; Botina de segurança.

Nota 09:

- A equipe deverá confirmar o medidor encontrado em campo, para ter certeza de que está executando a Religação no local correto;
- Para a execução da Religação o electricista deve observar as informações registradas no registro de atendimento da nota. Nos casos de registro solicitando a confirmação de pagamento em campo, confirmar se todas as faturas estão pagas e só então religar a instalação. Em casos de faturas pendentes, a equipe deverá rejeitar a solicitação para cancelamento por motivo de “cliente não apresentou conta paga”;
- Nos casos em que NÃO há registro de atendimento solicitando que a equipe confirme o pagamento das faturas pendentes, a equipe poderá executar o serviço normalmente, considerando que o atendimento já fez essa validação no ato na solicitação do serviço;
- Em todos os casos de rejeição, a equipe deverá preencher o termo de rejeição (Anexo II), informando o motivo da não execução do serviço, evidenciar no OPER ou SIGA ou SIGS e deixar uma cópia com o cliente;

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 11/08/2023	Página: 14 de 17
Título: Religação no Medidor ou Disjuntor		Código: POP.00324.EQTL	Revisão: 01
Classificação das informações: __ público X Interno __ restrito __ confidencial			

- Quando o serviço for executado e o cliente não estiver no local, a equipe deverá deixar o disjuntor desligado, mas deverá deixar no local o adesivo de casa fechada (Anexo III), informando ao cliente que a Religação foi executada e que falta apenas ligar o disjuntor;
- Sempre testar a ausência de tensão para realização de todos os serviços que necessitem estar desenergizados;
- É obrigatório que a equipe evidencie todas as ações realizadas em campo, realizando sempre o registro fotográfico e preenchendo os campos solicitados no sistema com as informações de conclusão e com as observações necessárias;
- As instalações encontradas em campo auto religadas devem ser regularizadas e seladas, sendo aplicado o procedimento de preenchimento do Formulário próprio Mini TOI – Termo Ocorrência Auto Religação (Anexo I). Entregar uma via do documento ao cliente e a outra via anexar na nota de Religação;
- Nos casos de religação automática, a qual o cliente não autorize a execução, o mesmo deve assinar formulário de rejeição, informando não ter interesse na execução do serviço, registrar o motivo no campo observações. O eletricitista deve rejeitar para cancelamento, fotografar o termo de recusa da religação assinado pelo cliente e anexar na nota.

7 ITEM DE CONTROLE

- Religação no Prazo;
- Religação na 1ª Visita.

8 ANEXOS

Anexo I – Formulário Rejeição – MA

Anexo II – Formulário Rejeição – PA

Anexo III – Formulário Rejeição – PI

Anexo IV – Formulário Rejeição – AL

Anexo V – Formulário Rejeição – RS

Anexo VI – Formulário Rejeição – AP

Anexo VII – Mini TOI – MA

Anexo VIII – Mini TOI - PA

Anexo IX – Mini TOI – PI

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 11/08/2023	Página: 15 de 17
Título: Religação no Medidor ou Disjuntor		Código: POP.00324.EQTL	Revisão: 01
Classificação das informações: __ público X Interno __restrito __confidencial			

Anexo X – Mini TOI – AL

Anexo XI – Mini TOI – RS

Anexo XII – Mini TOI - AP

Anexo XIII – Adesivo Ligação Nova Casa Fechada – MA

Anexo XIV – Adesivo Ligação Nova Casa Fechada – PA

Anexo XV – Adesivo Ligação Nova Casa Fechada – PI

Anexo XVI – Adesivo Ligação Nova Casa Fechada – AL

Anexo XVI – Adesivo Ligação Nova Casa Fechada – RS

Anexo XVII – Adesivo Ligação Nova Casa Fechada – AP

9 CONTROLE DE REVISÕES

REV	DATA (Elaboração /Revisão)	ITEM	DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL
00	23/08/2022		Emissão inicial	Daniela Batista de Vasconcelos Derick Gonçalves Duarte
01	19/06/2023	4	4.5. Inserido Nota 02	Daniela Batista de Vasconcelos Isaac Lauda Silva Seixas Leandro Silva de Santana Pablio Ricardo Nunes Barbosa Arlington Alencar de Albuquerque Deleon Dias da Silva Lima
		6	6.2. No passo 11 Inserido Nota. 6.2. No passo 12 Inserido Registro fotográfico. 6.1. Atualização de tempo médio de execução da tarefa e de ferramentas e equipamentos.	

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 11/08/2023	Página: 16 de 17
Título: Religação no Medidor ou Disjuntor		Código: POP.00324.EQTL	Revisão: 01
Classificação das informações: __ público X Interno __ restrito __confidencial			

REV	DATA (Elaboração /Revisão)	ITEM	DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL
			6.2. Inclusões e ajustes de sequências de passos e enriquecimento de atividade.	Eugênio Pachelle Xavier Pimentel Filho
		8	Alteração do Item 8.0 Anexos: Foi incluído um formulário para cada Distribuidora. (Dispensa Treinamento)	
		10	Implantação de revisores do documento.	

10 APROVAÇÃO

ELABORADOR (ES) / REVISOR (ES)

Derick Gonçalves Duarte – Gerência de Serviços Técnicos e Comerciais

Pablo Ricardo Nunes Barbosa – Gerência de Serviços Técnicos e Comerciais

Arlington Alencar de Albuquerque – Gerência de Serviços Técnicos Comerciais

Deleon Dias da Silva Lima – Gerência de Serviços Técnicos Comerciais

Eugênio Pachelle Xavier Pimentel Filho – Gerência de Serviços Técnicos Comerciais

Isaac Lauda Silva Seixas - Gerencia Corporativa de Serviços Técnicos Comerciais

Daniela Batista de Vasconcelos – Gerência Corporativa de Serviços Técnicos e Comerciais

Raffira Marla Ferreira Mendes – Gerencia Corporativa de Serviços Técnicos Comerciais

Heitor Hugo Dias Manguiera – Gerência Corporativa de Serviços Técnicos Comerciais

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 11/08/2023	Página: 17 de 17
Título: Religação no Medidor ou Disjuntor		Código: POP.00324.EQTL	Revisão: 01
Classificação das informações: __ público X Interno __ restrito __ confidencial			

APROVADOR

Almir Pereira Meneses – Superintendência Corporativa Serviços Técnicos e Comerciais

Heitor Hugo Dias Manguiera - Gerência Corporativa de Serviços de Rede