

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/09/2023	Página: 1 de 32
Título: Realizar poda em manutenção de rede desenergizada até 34,5 kV		Código: POP.00453.EQTL	Revisão: 01
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

1 FINALIDADE

Estabelecer procedimentos para “Realizar poda em manutenção de rede desenergizada até 34,5 kV” com o objetivo de assegurar que a execução destas atividades cumpra com as exigências legais em rede desenergizada. Contém a descrição detalhada, passo a passo, os riscos inerentes e as medidas de controle de riscos, visando garantir a saúde e a segurança dos colaboradores envolvidos na tarefa.

2 CAMPO DE APLICAÇÃO

Aplica-se na Gerência de Obras e Manutenção, ao Centro de Operações Integradas (COI) e as Empresas Parceiras.

Este procedimento destina-se aos operadores, eletricitas e técnicos próprios e das empresas parceiras do Grupo Equatorial Energia.

3 RESPONSABILIDADES

3.1 Executiva corporativa de manutenção RD

Analisa os indicadores estratégicos, relaciona os objetivos da manutenção, define os indicadores, as diretrizes da manutenção, as prioridades e criticidades para elaborar o plano de manutenção RD.

3.2 Gerência de Manutenção Distribuidora Regional

Recebe e critica o cronograma de manutenção. Planeja e Realiza as inspeções, ensaios elétricos, aponta anomalias. Planeja e programa a execução das ordens de manutenção preventiva e corretiva. Mobiliza a equipe própria ou terceira para a execução da manutenção programada ou emergencial.

3.3 Gerência de Centro de Operação (COI - Centro de Operação Integrada)

Autoriza programação, bloqueia e desbloqueia o religamento automático mediante solicitação da equipe responsável pela execução da atividade, interage com equipe antes, durante e após o término das atividades de programação. Realizar as atividades relacionadas à operação do sistema elétrico de acordo com as regras e recomendações definidas pela distribuidora.

3.4 Colaborador/executante do serviço, atividade e ou tarefa (próprio e/ou de empresa Parceira)

Todos os participantes das referidas atividades, devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 10.8 Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/09/2023	Página: 2 de 32
Título: Realizar poda em manutenção de rede desenergizada até 34,5 kV		Código: POP.00453.EQTL	Revisão: 01
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

Trabalhadores, da Norma Regulamentadora NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidades.

Todos os participantes das referidas atividades, devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 35.3 Capacitação e Treinamento, da norma regulamentadora NR 35 – Trabalho em Altura.

Os executores deste Procedimento Operacional Padrão (POP), devem ser capacitados e autorizados a realizarem as atividades informadas neste.

Solicita autorização para executar a programação e o bloqueio e desbloqueio do religamento automático do circuito onde irão trabalhar, realiza a manutenção descrita na programação com segurança e qualidade.

3.5 Gerência corporativa de saúde e segurança

Fiscaliza o cumprimento das normas de segurança, bem como a utilização dos respectivos equipamentos no dia a dia.

3.6 Executiva Corporativa de Meio Ambiente

Obtém as autorizações ambientais necessárias para execução dos serviços de poda e supressão de vegetação e fiscaliza o cumprimento das normas ambientais.

4 DEFINIÇÕES

4.1 Atribuições por função

Compete ao supervisor, junto com os Encarregado/Chefe de Turma, a responsabilidade pela realização das tarefas desassociadas das atividades de risco e devem planejar cuidadosamente os serviços, de forma a garantir que todos os procedimentos e instruções de trabalho e segurança sejam adotados para o controle efetivo dos riscos de acidentes. O Supervisor é qualquer empregado designado por um superior hierárquico, como responsável pelas equipes, deve ser um empregado que tenha perfil para atender as exigências da função.

O Encarregado/Chefe de Turma é o responsável pela execução do serviço, coordena as atividades em campo, assume uma postura mais observadora zelando pelo bom andamento das atividades e segurança da equipe e não interage diretamente com o sistema elétrico, apenas em raras exceções (Resgate, Situação de contingência/emergencial, etc.). É imprescindível ter experiência nos trabalhos com rede energizada.

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/09/2023	Página: 3 de 32
Título: Realizar poda em manutenção de rede desenergizada até 34,5 kV		Código: POP.00453.EQTL	Revisão: 01
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

O eletricitista é responsável pela execução dos serviços em solo, cesto aéreo e/ou andaime, devendo zelar pela guarda e conservação das ferramentas e equipamentos de uso individual e coletivo, bem como da viatura.

Os componentes da equipe, além dos conhecimentos técnicos e normativos indispensáveis à sua execução, devem estar aptos a prestar atendimento de combate a incêndios e primeiros socorros, conforme estabelecido na NR-10, item 10.12

4.2 Supressão de Vegetação

Remoção de uma parte da vegetação de determinado espaço, urbano ou rural, com objetivo de utilizar a área para fins alternativos como a construção ou reforma de instalações. No caso de qualquer supressão de vegetação, esta somente pode ser realizada mediante autorização prévia, gerida pela área executiva de Meio Ambiente, emitida pelo órgão ambiental competente.

4.3 Corte Seletivo de árvores

Remoção completa da árvore. Existem casos em que a poda não é suficiente para reduzir os riscos de interferência na rede elétrica, como no caso de plantas não lenhosas (ex.: palmeiras, bananeiras, bambus). Não é possível reduzir a altura destas plantas como a das árvores comuns. A poda lateral é ineficiente pois as folhagens crescem muito rapidamente. Nestes casos, a remoção completa da árvore é preferível. No caso de qualquer supressão de vegetação ou corte seletivo de árvores, esta somente pode ser realizada mediante autorização prévia, gerida pela área executiva de Meio Ambiente, emitida pelo órgão ambiental competente

4.4 Poda de árvores

Poda é uma prática constante, seja para proporcionar mais vitalidade às árvores, estética, ou por motivo de segurança. A poda consiste no corte de galhos necessários para desobstrução das linhas e redes de distribuição de energia elétrica compatibilizando com a manutenção do equilíbrio da copa. Poda é o ato de cortar, aparar a copa da árvore, ou seja, manter a copa da árvore sob controle, de forma a evitar danos à fiação de energia elétrica. No caso de qualquer ação de poda, esta somente pode ser realizada mediante autorização prévia, gerida pela área executiva de Meio Ambiente, emitida pelo órgão ambiental competente

Nota 01: Para o estado de Goiás a poda não pode exceder 30% da copa conforme Plano Diretor de Arborização Urbana do Município de Goiânia.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/09/2023	Página: 4 de 32
Título: Realizar poda em manutenção de rede desenergizada até 34,5 kV		Código: POP.00453.EQTL	Revisão: 01
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

4.5 Poda com a rede desenergizada

Situações nas quais, por segurança, opta-se pelo desligamento do trecho para realização do serviço de poda de árvores.

4.6 Autorizações de Órgãos Ambientais

As equipes encarregadas da poda ou corte de árvores devem portar sempre a autorização de poda, corte e supressão de vegetação emitida pelo órgão ambiental competente. A poda de árvores será feita dentro dos limites e condições autorizadas pelo órgão ambiental competente na via pública. Em caso de terreno de terceiros, é necessário a a autorização dos proprietários e autorização de poda, corte e supressão de vegetação emitida pela autoridade ambiental competente, quando aplicável. Os motosserras deverão possuir licença do órgão ambiental (IBAMA) para uso.

Nota 02: Em caso de terrenos de terceiros utiliza-se formulário padrão da distribuidora de autorização de poda e supressão, conforme item Anexo 9. Para o estado de Goiás também é necessário portar autorização de destinação dos resíduos de poda.

5 REFERÊNCIAS

NR 06 – Equipamentos de Proteção Individual – EPI;

NR 10 – Segurança em instalações e serviços em eletricidade;

NR 11 – Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais;

NR 12 – Segurança no Trabalho em máquinas e equipamentos;

NR 17 – Ergonomia;

NR 35 – Trabalho em altura;

NT.00005.EQTL - Critérios de Projetos de Rede de Distribuição;

NT.00006.EQTL - Padrão de Estruturas de Redes de Distribuição Aérea de Energia Elétrica 15kV;

POP. 00110.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança;

POP.00111.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD;

POP.00112.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico;

POP.00168.EQTL – Comunicação com o COI;

POP.00288.EQTL - Abrir/fechar chaves no SDMT sem dispositivo de abertura com carga;

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/09/2023	Página: 5 de 32
Título: Realizar poda em manutenção de rede desenergizada até 34,5 kV		Código: POP.00453.EQTL	Revisão: 01
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

POP.00304.EQTL - Abrir/fechar chaves no SDMT usando dispositivo de abertura com carga;

POP.00454.EQTL - Utilização de cesto aéreo.

6 PRINCIPAIS PASSOS

6.1 Materiais necessários para execução das tarefas

Número de Eletricistas	Tempo Médio de Execução da Tarefa	Ferramentas e Equipamentos	
No mínimo 3 colaboradores por equipe. Sendo 1 encarregado motorista e 2 eletricistas podadores;	De 20 a 60 minutos; Nota 03: Tempo pode variar conforme situação de campo. Esse tempo foi estimado para uma situação mais simples.	Descrição	Qtde
		Ferramentas e equipamentos de uso Coletivo:	
		Escada extensível / veicular ou singela;	1
		Conjunto de aterramento temporário BT e MT;	Q/Nec
		Conjunto de Vara de manobra;	1
		Conjunto de Içamento;	1
		Alicate Volt Amperímetro;	1
		Ferramentas para Sinalização: Bandeirola, Colete refletivo, Cone, Fita zebrada, Giroflex, Placas de advertência;	Q/Nec
		Balde de lona;	1
		Bolsa de Lona para Luvas Isolantes;	1
		Kit Primeiros Socorros;	Q/Nec
		Motosserra;	1
		Moto poda;	1
		Podador de cerca viva;	1
		Cordas guias;	Q/Nec

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em:	Página:
		19/09/2023	6 de 32
Título: Realizar poda em manutenção de rede desenergizada até 34,5 kV		Código:	Revisão:
		POP.00453.EQTL	01
Classificação das Informações: ☐ Público ☒ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

		Detector de Ausência de Tensão;	1
		Bastão pega tudo;	1
		Facão com bainha;	1
		Foice;	1
		Serrote para poda.	1
		Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) Básico:	
		Capacete com jugular;	1
		Vestimentas Retardante a chama/Antichama;	1
		Botina de segurança;	1 par
		Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) Complementar:	
		Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade;	1 par
		Óculos de proteção;	1
		Protetor solar	1
		Luva de vaqueta;	1 par
		Conjunto de segurança para trabalho em altura em cesto aéreo;	Q/Nec
		Cinto de segurança tipo paraquedista com	1
		Luva anti-corte;	1 par
		Macacão de apicultor;	1
		Protetor Facial;	1
		Protetor Auricular ou abafador de ruído;	1
		Perneira.	1 par

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em:	Página:
		19/09/2023	7 de 32
Título: Realizar poda em manutenção de rede desenergizada até 34,5 kV		Código:	Revisão:
		POP.00453.EQTL	01
Classificação das Informações: ☐ Público ☒ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

		Nota 02: Durante toda a execução da tarefa os eletricitistas devem estar utilizando os EPI básicos (Capacete com jugular, Vestimenta Retardante a Chama e bota de segurança). Os demais EPI's serão complementados conforme apontamento para Medidas de Controle de outros riscos.
--	--	--

6.2 Passo a passo para execução das tarefas antes da intervenção na rede

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Preparar-se para execução da tarefa, antes de deslocar-se para o local do serviço.	1.1. Preparar os materiais – Eletricistas. 1.2. Conferir condições externas e internas de uso do veículo - Chefe de turma. 1.3. Conferir no veículo todas as ferramentas necessárias para execução do trabalho e suas condições de uso – Eletricistas. 1.4. Solicitação de serviço em mãos - Chefe de turma. 1.5. Aprovar programação junto ao COI - Chefe de turma.	Lesão nas mãos; Acidente de trânsito/pátio; Impedimento da execução do serviço por falta de ferramentas, equipamentos ou materiais;	Atenção nas manobras com o veículo; Fazer uso das Luvas de vaqueta; Fazer inspeção no veículo; Conferir os materiais, ferramentas e equipamentos necessários para realização dos serviços em campo;
2. Deslocar-se para o local da atividade.	2.1 Deslocar-se para o local da atividade com segurança Dirigir respeitando as normas de trânsito responsável - Chefe de turma.	Acidente de trânsito;	Atenção no trânsito;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/09/2023	Página: 8 de 32
Título: Realizar poda em manutenção de rede desenergizada até 34,5 kV		Código: POP.00453.EQTL	Revisão: 01
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

3. Testar sistema de comunicação com Centro de Operações Integrada (COI).	3.1. O contato com o COI deve ser feito conforme POP.00168.EQTL – Comunicação com o COI. Nota 04: Esse teste é opcional.		
4. Trafegar, manobrar e posicionar o veículo.	4.1 Posicionar o Veículo conforme POP.00110.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança – Chefe de Turma.		
5. Sinalizar e delimitar a área de trabalho.	5.1. Desobstruir e demarcar a área em um raio mínimo de 5 metros do local da atividade (considerar fluxo de pessoas e veículos, assim como a via a ser trabalhada) – Eletricista/ encarregado de turma e motorista. 5.2. Sinalizar e delimitar a área de trabalho conforme POP.00110.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança – Eletricista.	Lesões Físicas nas mãos, olhos e cabeça, Quedas por desnível. Bater em postes, contra postes e estai.	Usar Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) e coletivo (EPC's). Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Cones; Fitas ou correntes de sinalização; Placas de advertência; Nota 04: Em ambientes rurais observar por onde anda tendo cuidado com

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em:	Página:
		19/09/2023	9 de 32
Título: Realizar poda em manutenção de rede desenergizada até 34,5 kV		Código: POP.00453.EQTL	Revisão: 01
Classificação das Informações: ☐ Público ☒ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

			depressões, buracos e animais peçonhentos fazendo uso de perneiras.
6. Elaborar APR.	6.1 Elaborar a Análise Preliminar de Risco conforme POP.00110.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança. Nota 05: Todos os Colaboradores deverão estar envolvidos na APR.		Durante toda a execução da tarefa os eletricitistas devem estar usando os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) Básico: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança;
7. Preparar a execução do serviço.	7.1 Planejar as ferramentas e materiais necessários à execução das atividades – Eletricistas. 7.2 Separar as ferramentas, materiais e equipamentos necessários. 7.3 Elaborar um checklist das ferramentas, materiais e equipamentos separados. 7.4 Verificar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) e	Lesões físicas; Lesão nas mãos; Lesão nos Olhos e Cabeça;	Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) Básico: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em:	Página:
		19/09/2023	10 de 32
Título: Realizar poda em manutenção de rede desenergizada até 34,5 kV		Código:	Revisão:
		POP.00453.EQTL	01
Classificação das Informações: ☐ Público ☒ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

	equipamentos de trabalho em altura.		
8. Equipar-se com EPIs necessários para a atividade	8.1 Equipar-se com cinto de segurança e talabarte de segurança, dispositivo trava quedas, óculos de segurança, balaclava, luvas de vaqueta e bolsa de lona contendo as luvas isolantes com cobertura.		Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) Básico: Capacete com jugular passada; Vestimentas Retardante a chama Botina de segurança; Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) Complementar: Óculos de proteção; Cinto de segurança tipo Paraquedista com talabarte regulável; Sistema de Linha de vida; Trava quedas; Balaclava;
9. Comunicar com o COI para Intervir no circuito.	9.1 Solicitar ao COI autorização para intervir no trecho de trabalho. 9.2 A comunicação com o COI deve ser realizada		

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/09/2023	Página: 11 de 32
Título: Realizar poda em manutenção de rede desenergizada até 34,5 kV		Código: POP.00453.EQTL	Revisão: 01
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	conforme POP.00168.EQTL – Comunicação com o COI. Nota 06: Em caso de desligamentos programados, a desenergização do trecho de trabalho poderá ser realizada pelo COI através de vários procedimentos, ou seja, operação de equipamentos da rede de distribuição, pela própria equipe que vai executar a tarefa principal, ou uma segunda equipe, que pode ser deslocada somente para desligar o trecho.		
10. Instalar placa de advertência	10.1 Em caso de desligamento programado, instalar sinalização de impedimento de reenergização, conforme POP.00112.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico	Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Queda da Escada/Eletricista; Choques elétricos;	Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) Básico: Capacete com jugular passada; Vestimentas Retardante a chama Botina de segurança; Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) Complementar: Óculos de proteção; Cinto de segurança tipo Paraquedista com talabarte regulável;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em:	Página:
		19/09/2023	12 de 32
Título: Realizar poda em manutenção de rede desenergizada até 34,5 kV		Código:	Revisão:
		POP.00453.EQTL	01
Classificação das Informações: ☐ Público ☒ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

			Sistema de Linha de vida; Trava quedas; Balaclava;
11. Realizar Teste de Ausência de Tensão na MT e BT, se houver.	11.1 Em caso de desligamento programado, realizar teste de ausência de tensão nas Redes de MT e BT, se houver, conforme POP.00112.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico.	Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Queda da Escada/Eletricista; Choques elétricos;	Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) Básico: Capacete com jugular passada; Vestimentas Retardante a chama Botina de segurança; Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) Complementar: Óculos de proteção; Cinto de segurança tipo Paraquedista com talabarte regulável; Sistema de Linha de vida; Trava quedas; Balaclava;
12. Instalar aterramentos temporários.	12.1 Em caso de desligamento programado, reposicionar-se na escada ou cesto aéreo e instalar o	Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça;	Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) Básico:

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/09/2023	Página: 13 de 32
Título: Realizar poda em manutenção de rede desenergizada até 34,5 kV		Código: POP.00453.EQTL	Revisão: 01
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	aterramento temporário de MT e caso exista rede secundária instalar também na rede de BT. 12.2 Instalar os aterramentos temporários antes e depois do local de execução do serviço conforme POP.00112.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico.	Queda da Escada/Eletricista; Choques elétricos;	Capacete com jugular passada; Vestimentas Retardante a chama Botina de segurança; Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) Complementar: Óculos de proteção; Cinto de segurança tipo Paraquedista com talabarte regulável; Sistema de Linha de vida; Trava quedas; Balaclava;
--	---	---	---

6.3 Passo a passo para realização de poda

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Verificar a existência de marimbondos, vespas ou abelhas	1.1 Verificar a existência e quando da constatação de marimbondos, vespas ou abelhas na(s) árvore(s)	Ataque à equipe de poda e/ou população	Caso seja considerada situação de risco, deve-se adiar a poda ou acionar a equipe treinada para captura ou o Corpo de Bombeiros para erradicação adequada.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/09/2023	Página: 14 de 32
Título: Realizar poda em manutenção de rede desenergizada até 34,5 kV		Código: POP.00453.EQTL	Revisão: 01
Classificação das Informações: ☐ Público ☒ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

			Nota 07: Para Goiás existe procedimentos específicos para o manejo de fauna na rede de distribuição com relato obrigatório ao IBAMA através de relatórios técnicos e registros das atividades conforme Licença específica.
2. Inspecionar vegetal.	2.1 Inspecionar as condições da vegetal, os galhos que devem ser cortados e os possíveis pontos de apoio – Equipe. 2.2 Verificar as condições do vegetal/galhos se oferecem algum risco queda iminente. Equipe. 2.3 Verificar se os galhos poderão atingir telhados, muros, veículos e outros durante a queda. Equipe. 2.4 Verificar a presença de ninhos de pássaros e colmeias na árvore. Equipe. Nota 08: Verificar distância de segurança do vegetal em relação a rede elétrica. – Encarregado.		Para Goiás existe procedimentos específicos para o manejo de fauna na rede de distribuição com relato obrigatório ao IBAMA através de relatórios técnicos e registros das atividades conforme Licença específica.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/09/2023	Página: 15 de 32
Título: Realizar poda em manutenção de rede desenergizada até 34,5 kV		Código: POP.00453.EQTL	Revisão: 01
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	Nota 09: Verificar condições de tráfego de pedestres e veículos no local da atividade. Encarregado.		
3. Posicionar-se para execução do serviço.	3.1. Posicionar escada conforme POP.00111.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD - Eletricista; 3.2. Em caso de uso de Cesto Aéreo utilizar o POP.00454.EQTL - Utilização de cesto aéreo; 3.3. Instalar sistema de içamento de material conforme POP.00111.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD – Eletricista. Nota 10: Utilizar corretamente o equipamento de segurança para trabalho em altura. Observar postura e orientações ergonômicas. 3.4. Caso sejam encontradas colmeias, munir-se com vestimenta de apicultor e executar o serviço. Eletricista;	Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto; Choque/Arco Elétrico; Quedas do eletricista; Queda de materiais e ferramentas;	Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) básico: Capacete com jugular passada; Vestimentas Retardante a chama/Antichama; Botina de segurança; Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) complementar: Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade; Óculos de proteção; Luva de vaqueta; Conjunto de segurança para trabalho em altura em cesto aéreo; Balaclava; Manga isolante; Cinto paraquedista;

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/09/2023	Página: 16 de 32
Título: Realizar poda em manutenção de rede desenergizada até 34,5 kV		Código: POP.00453.EQTL	Revisão: 01
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	3.5. Caso a colmeia se encontre próxima ao local onde será executado o serviço, acionar imediatamente o corpo de bombeiros e não executar a tarefa até a retirada (em caso de não conseguir contato com os bombeiros cancelar o serviço e remarcar somente para após a retirada da colmeia pelo corpo de bombeiros). Encarregado. Para Goiás existe procedimentos específicos para o manejo de fauna na rede de distribuição com relato obrigatório ao IBAMA através de relatórios técnicos e registros das atividades conforme Licença específica; 3.6. Posicionar-se próximo ao galho que será cortado. Eletricista.		Talabarte; Trava quedas;
4. Posicionar-se no ponto ideal para podar o galho	4.1. Içar balde de lona com ferramentas amarrando-o na árvore. Eletricista; 4.2. No caso de utilização de escada, fixar-se à árvore, passando o talabarte no tronco ou no galho de apoio e	Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto; Choque/Arco Elétrico; Quedas do eletricista;	Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) básico: Capacete com jugular passada;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/09/2023	Página: 17 de 32
Título: Realizar poda em manutenção de rede desenergizada até 34,5 kV		Código: POP.00453.EQTL	Revisão: 01
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	prendendo-o no cinturão de segurança; Eletricista; 4.3. Posicionar a escada preferencialmente no tronco das árvores e amarrá-la à esta; Eletricista; 4.4. No caso de cesto aéreo fazer a movimentação do braço até o ponto ideal para executar o serviço. Eletricista.	Queda de materiais e ferramentas;	Vestimentas Retardante a chama/Antichama; Botina de segurança; Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) complementar: Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade; Óculos de proteção; Luva de vaqueta; Conjunto de segurança para trabalho em altura em cesto aéreo; Balaclava; Manga isolante; Cinto paraquedista; Talabarte; Trava quedas;
5. Podar os galhos finos	5.1 Iniciar a poda retirando os galhos menores; Eletricista 5.2 Segurar o galho com uma das mãos ou amarrá-lo dependendo do tamanho; Eletricista	Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto; Choque/Arco Elétrico; Quedas do eletricista;	Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) básico: Capacete com jugular passada;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/09/2023	Página: 18 de 32
Título: Realizar poda em manutenção de rede desenergizada até 34,5 kV		Código: POP.00453.EQTL	Revisão: 01
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	5.3 Serrar o galho de baixo para cima; Eletricista 5.4 Cortar os galhos finos na base do galho principal. Eletricista Nota 11: No caso de trabalho em altura, a motosserra e o motopoda devem ser desligadas, travada e içada por meio de corda, sendo obrigatoriamente o acionamento dos motores apenas quando o equipamento estiver nas mãos do operador no cesto aéreo ou na escada de centro Nota 12: Nos processos de poda de árvores devem ser utilizadas serras, serrotes, tesouras de poda, alicates de poda, apropriados para a tarefa, não sendo permitido o uso de ferramenta de corte por impacto- (Norma Regulamentadora nº 38 (NR-38)) Nota 13: Será permitido a utilização de ferramentas de corte por impacto apenas para diminuir o volume dos resíduos oriundos da poda e	Queda de materiais e ferramentas;	Vestimentas Retardante a chama/Antichama; Botina de segurança; Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) complementar: Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade; Óculos de proteção; Luva de vaqueta; Conjunto de segurança para trabalho em altura em cesto aéreo; Balaclava; Manga isolante; Cinto paraquedista; Talabarte; Trava quedas;
--	---	-----------------------------------	--

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/09/2023	Página: 19 de 32
Título: Realizar poda em manutenção de rede desenergizada até 34,5 kV		Código: POP.00453.EQTL	Revisão: 01
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	efetuar o recolhimento dos mesmos.		
6. Amarrar grandes ramos	6.1 Passar duas cordas de serviço por uma forquilha, preferencialmente, ou por outro galho acima do ramo que será cortado; Eletricista 6.2 Amarrar uma corda de serviço na ponta do galho que será cortado. Eletricista 6.3 Amarrar outra corda próximo à base do galho que será cortado; Eletricista 6.4 Amarrar uma corda guia no meio do galho que será cortado, caso necessário. Eletricista	Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto; Choque/Arco Elétrico; Quedas do eletricista; Queda de materiais e ferramentas;	Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) básico: Capacete com jugular passada; Vestimentas Retardante a chama/Antichama; Botina de segurança; Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) complementar: Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade; Óculos de proteção; Luva de vaqueta; Conjunto de segurança para trabalho em altura em cesto aéreo; Balaclava; Manga isolante; Cinto paraquedista; Talabarte;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/09/2023	Página: 20 de 32
Título: Realizar poda em manutenção de rede desenergizada até 34,5 kV		Código: POP.00453.EQTL	Revisão: 01
Classificação das Informações: ☐ Público ☒ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

			Trava quedas;
7. Podar grandes ramos	7.1 Realizar o primeiro corte de baixo para cima a aproximadamente 50 centímetros do tronco; Eletricista 7.2 Realizar o segundo corte a cerca de cinco centímetros do primeiro, até ultrapassar a profundidade do primeiro corte; Eletricista 7.3 Realizar o terceiro corte de cima para baixo até a profundidade do segundo corte. Eletricista 7.4 Realizar o quarto corte na altura da gema, para evitar renova, com ângulo de 45° para facilitar o escoamento de água pluvial. Eletricista 7.5 Descer o ramo pelas cordas de serviço, utilizando a corda guia para orientar a descida de forma que não atinja a rede, construções ou outros objetos no trajeto. Eletricista. Nota 14: Para a utilização do motosserra no cesto aéreo ou escada de centro será	Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto; Choque/Arco Elétrico; Quedas do eletricista; Queda de materiais e ferramentas;	Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) básico: Capacete com jugular passada; Vestimentas Retardante a chama/Antichama; Botina de segurança; Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) complementar: Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade; Óculos de proteção; Luva de vaqueta; Conjunto de segurança para trabalho em altura em cesto aéreo; Balaclava; Manga isolante; Cinto paraquedista; Talabarte; Trava quedas;

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/09/2023	Página: 21 de 32
Título: Realizar poda em manutenção de rede desenergizada até 34,5 kV		Código: POP.00453.EQTL	Revisão: 01
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	obrigatório a utilização da roupa ante corte, como o procedimento em questão não tratasse de rede energizada, mas sim rede desenergizada não será obrigatório a utilização do motosserra apenas na zona livre contida na NR10. Nota 15: A motosserra, ao ser usada dentro do cesto aéreo, deverá estar amarrada ao SKY para que impeça sua queda ao solo		
8. Podar ramos verticais.	8.1 Amarrar corda de serviço ao galho, caso necessário; Eletricista 8.2 Realizar dois cortes em formato de cunha no lado do tombamento, sem atingir a linha de eixo do galho; Eletricista; 8.3 Efetuar o terceiro corte do lado oposto, em ângulo de cima para baixo, até encontrar o corte em cunha. Eletricista	Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto; Choque/Arco Elétrico; Quedas do eletricista; Queda de materiais e ferramentas;	Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) básico: Capacete com jugular passada; Vestimentas Retardante a chama/Antichama; Botina de segurança; Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) complementar: Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em:	Página:
		19/09/2023	22 de 32
Título: Realizar poda em manutenção de rede desenergizada até 34,5 kV		Código: POP.00453.EQTL	Revisão: 01
Classificação das Informações: ☐ Público ☒ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

			Óculos de proteção; Luva de vaqueta; Conjunto de segurança para trabalho em altura em cesto aéreo; Balaclava; Manga isolante; Cinto paraquedista; Talabarte; Trava quedas;
9. Finalizar a poda	9.1. Desbastar os galhos restantes da árvore para manter a distância mínima de 2 metros entre os galhos e a rede elétrica; Eletricista 9.2. Reduzir os galhos em solo para facilitar o transporte; Eletricista	Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto; Choque/Arco Elétrico; Quedas do eletricista; Queda de materiais e ferramentas;	Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) básico: Capacete com jugular passada; Vestimentas Retardante a chama/Antichama; Botina de segurança; Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) complementar: Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade; Óculos de proteção;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em:	Página:
		19/09/2023	23 de 32
Título: Realizar poda em manutenção de rede desenergizada até 34,5 kV		Código: POP.00453.EQTL	Revisão: 01
Classificação das Informações: ☐ Público ☒ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

			Luva de vaqueta; Conjunto de segurança para trabalho em altura em cesto aéreo; Balaclava; Manga isolante; Cinto paraquedista; Talabarte; Trava quedas;
10. Desinstalar conjunto de içamento.	10.1 Desinstalar conjunto de içamento conforme POP.00111.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD - Eletricista	Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto; Choque/Arco Elétrico; Quedas do eletricista; Queda de materiais e ferramentas;	Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) Básico: Capacete com jugular passada; Vestimentas Retardante a chama/Antichama; Botina de segurança; Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) Complementar: Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade; Óculos de proteção; Luva de vaqueta;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/09/2023	Página: 24 de 32
Título: Realizar poda em manutenção de rede desenergizada até 34,5 kV		Código: POP.00453.EQTL	Revisão: 01
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

			Conjunto de segurança para trabalho em altura em cesto aéreo; Balaclava; Manga isolante; Cinto paraquedista; Talabarte; Trava quedas;
11. Iniciar descida do cesto aéreo ou escada.	11.1. Posicionar escada conforme POP.00111.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD – Eletricista; 11.2. Em caso de uso de Cesto Aéreo, iniciar a descida com cautela do Cesto Aéreo, Conforme POP.00454.EQTL - Utilização de cesto aéreo.	Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto; Choque/Arco Elétrico; Quedas do eletricista; Queda de materiais e ferramentas;	Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) Básico: Capacete com jugular passada; Vestimentas Retardante a chama/Antichama; Botina de segurança; Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) Complementar: Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade; Óculos de proteção; Luva de vaqueta;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/09/2023	Página: 25 de 32
Título: Realizar poda em manutenção de rede desenergizada até 34,5 kV		Código: POP.00453.EQTL	Revisão: 01
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

			Conjunto de segurança para trabalho em altura em cesto aéreo; Balaclava; Manga isolante; Cinto paraquedista; Talabarte; Trava quedas;
--	--	--	--

6.4 Passo a Passo após conclusão da atividade planejada

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Desmontar todos os equipamentos.	1.1Desmontar todos os equipamentos na sequência inversa em que foram montados. Eletricista	Queda da Escada/Eletricista; Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Queda dos porta fusíveis; Queda do porta aterramento temporário;	Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) Básico: Capacete com jugular passada; Vestimentas Retardante a chama Botina de segurança; Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) Complementar: Óculos de proteção; Cinto de segurança tipo Paraquedista com talabarte regulável;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/09/2023	Página: 26 de 32
Título: Realizar poda em manutenção de rede desenergizada até 34,5 kV		Código: POP.00453.EQTL	Revisão: 01
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

			Sistema de Linha de vida; Trava quedas; Balaclava;
2. Retirar conjuntos de aterramento.	2.1 Desinstalar os aterramentos temporários conforme POP.00112.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico	Queda da Escada/Eletricista; Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Queda dos porta fusíveis; Queda do porta aterramento temporário;	Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) Básico: Capacete com jugular passada; Vestimentas Retardante a chama Botina de segurança; Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) Complementar: Óculos de proteção; Cinto de segurança tipo Paraquedista com talabarte regulável; Sistema de Linha de vida; Trava quedas; Balaclava;
3. Recolher Ferramentas e materiais utilizados.	3.1. Recolher e verificar todas as ferramentas e materiais utilizados na atividade. Eletricista	Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto;	Equipamentos de Proteção Individual Básico (EPI's):

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em:	Página:
		19/09/2023	27 de 32
Título: Realizar poda em manutenção de rede desenergizada até 34,5 kV		Código:	Revisão:
		POP.00453.EQTL	01
Classificação das Informações: ☐ Público ☒ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

	3.2. Recolher também as sobras e resíduos de materiais, conforme o POP.00110.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança.		Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama/Antichama; Botina de segurança;
4. Recolher Cesto Aéreo.	4.1. Ao desmontar, retirar aterramentos provisórios instalados para execução da atividade, e armazenar em seus respectivos lugares. Eletricista Utilizar os princípios dos POPs abaixo: POP.00454.EQTL - Utilização de cesto aéreo	Lesão Física na mão, olhos e cabeça; Queda de objetos;	Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) Básico: Capacete com jugular passada; Vestimentas Retardante a chama/Antichama; Botina de segurança;
5. Retirar sinalização	5.1. Retirar a sinalização e delimitação da área de trabalho, guardando-os em seus devidos lugares conforme o POP.00110.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança - Eletricista		
6. Comunicar com o COI.	6.1 Entrar em contato com o COI, informar sobre o fim da tarefa. Encarregado; 6.2 Solicitar ao COI autorização para religar o	Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Queda da Escada/Eletricista;	Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) Básico: Capacete com jugular passada;

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em:	Página:
		19/09/2023	28 de 32
Título: Realizar poda em manutenção de rede desenergizada até 34,5 kV		Código:	Revisão:
		POP.00453.EQTL	01
Classificação das Informações: ☐ Público ☒ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

	trecho de trabalho. Encarregado; 6.3 O contato com o COI deve ser feito conforme – POP.00168.EQTL – Comunicação com o COI. Nota 16: A energização do trecho de trabalho poderá ser realizada pelo COI através de vários procedimentos, ou seja, operação de equipamentos da rede de distribuição, pela própria equipe que executou a tarefa principal, ou uma segunda equipe, que pode ser deslocada somente para desligar o trecho.	Choques elétricos;	Vestimentas Retardante a chama Botina de segurança; Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) Complementar: Óculos de proteção; Cinto de segurança tipo Paraquedista com talabarte regulável; Sistema de Linha de vida; Trava quedas; Balaclava;
7. Religar o trecho de trabalho.	7.1. Reposicionar-se para religar o trecho de trabalho. Eletricista; 7.2. Proceder a energização do trecho de trabalho seguindo orientações do COI. Encarregado; 7.3. Se possível o COI determinará ao encarregado a energização do trecho. – Encarregado; 7.4. De acordo com a orientação do COI o encarregado solicitará ao	Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Queda da Escada/Eletricista; Choques elétricos;	Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) Básico: Capacete com jugular passada; Vestimentas Retardante a chama Botina de segurança; Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) Complementar: Óculos de proteção;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/09/2023	Página: 29 de 32
Título: Realizar poda em manutenção de rede desenergizada até 34,5 kV		Código: POP.00453.EQTL	Revisão: 01
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	eletricista a energização do trecho conforme item 7.3 e POP.00288.EQTL - Abrir/fechar chaves no SDMT sem dispositivo de abertura com carga e POP.00304.EQTL - Abrir/fechar chaves no SDMT usando dispositivo de abertura com carga; 7.5. Após a energização informar ao COI a realização do fechamento das chaves. Encarregado.		Cinto de segurança tipo Paraquedista com talabarte regulável; Sistema de Linha de vida; Trava quedas; Balaclava;
8. Organizar o local de trabalho.	8.1 Organizar o local de trabalho 8.2 Recolher resíduos e descartando em local apropriado. Em Goiás os locais para destinação de resíduos de poda são indicados nas autorizações de destinação emitidas pelos Órgão ambientais municipais. POP.00110.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança - Eletricista.		

Nota 17:

Em qualquer atividade operacional os eletricistas devem minimamente estar com os Equipamentos de Proteção Individual Básico, que conforme os passos da tarefa e a análise preliminar de riscos (APR)

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/09/2023	Página: 30 de 32
Título: Realizar poda em manutenção de rede desenergizada até 34,5 kV		Código: POP.00453.EQTL	Revisão: 01
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

apontar a necessidades serão acrescidos as esses outros Equipamentos de Proteção Individual Complementar;

Caso haja ninhos de pássaros ocupados no galho a ser cortado, a poda deve ser adiada até depois da época de procriação, quando o ninho estará vazio. Se o ninho estiver em outros galhos, a queda dos galhos cortados deve ser direcionada para não afetar o ninho. Para os casos de podas emergenciais, deve-se levar em consideração a urgência para restabelecer o fornecimento de energia elétrica ou afastar o risco iminente;

Na execução de qualquer atividade de poda, deverão ser observadas as condições meteorológicas (presença de chuva, vento, umidade e neblina) e tomadas as seguintes providências:

- com tempestade, chuva, neblina, a tarefa não deverá ser iniciada e as operações em andamento deverão ser interrompidas ou suspensas;
- com ventos fortes, verificar se a situação permite a execução ou continuidade do serviço.

Em áreas urbanas, após a poda, fracionar e amontoar os galhos junto ao meio fio, deixando livre a entrada de veículos, portões e passagem de pedestres, devendo ser providenciado o seu recolhimento o mais breve possível, devendo ser observados, quando for o caso, os prazos definidos pelas legislações municipais de cada localidade;

Em área rural, o material cortado sem aproveitamento comercial (galhada e troncos menores) deverá ser disposto de maneira a não representar risco para a operação do empreendimento ou inviabilizar o uso de áreas remanescentes da propriedade. Assim, é possível dar destinos variados para o material, de acordo com as condições locais, como por exemplo: deposição em áreas degradadas ou formação de pilhas para compostagem ou o simples espalhamento sobre o solo, visando à recuperação de eventuais áreas degradadas nas propriedades, de comum acordo com os proprietários;

Troncos e galhos das árvores podadas, cortadas e derrubadas que tenham diâmetro maior do que 15 centímetros serão cortados em segmentos de 1 metro de comprimento, para serem carregados manualmente e dispostos em locais adequados lindeiras a faixa;;

Em área urbana, o material cortado deverá ser recolhido e encaminhado os resíduos de poda para o aterro sanitário ou área de despejo de resíduos, ambientalmente adequadas;

O resíduo de madeira nobre (ou com proteção ambiental) não poderá ser reutilizado nem vendido o destino é de acordo com a orientação previa do órgão ambiental.

7 ITEM DE CONTROLE

- Redução do indicador DEC/FEC

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em:	Página:
		19/09/2023	31 de 32
Título: Realizar poda em manutenção de rede desenergizada até 34,5 kV		Código: POP.00453.EQTL	Revisão: 01
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

8 CONTROLE DE REVISÕES

REV	DATA (Elaboração/Revisão)	ITEM	DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL
00	27/12/2021		Emissão Inicial	Assis José Ferreira Junior Francisco Sergio Nascimento Pinto Ivaldo da Silva Fontes Eduardo Rogério
01	16/11/2022	6	6.1. Atualização de tempo médio de execução da tarefa e de ferramentas e equipamentos. 6.2., 6.3. e 6.4. Ajuste de sequência de passos e enriquecimento de atividade. Adição de notas importantes para enriquecimento das tarefas	Midegarden Lavra

9 APROVAÇÃO

ELABORADOR (ES) / REVISOR (ES)

Assis José Ferreira Junior - Gerência Corporativa Manutenção Redes de Distribuição

Francisco Sergio Nascimento Pinto - Gerência Corporativa Manutenção Redes de Distribuição

Ivaldo da Silva Fontes - Gerência Corporativa Manutenção de Redes de Distribuição

Sinara Lopes Vilela – Gerência de Planejamento e Meio Ambiente

APROVADOR

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/09/2023	Página: 32 de 32
Título: Realizar poda em manutenção de rede desenergizada até 34,5 kV		Código: POP.00453.EQTL	Revisão: 01
Classificação das Informações: ☐ Público ☒ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

Rodney Pereira Menderico Junior – Gerência Corporativa Manutenção de Redes de Distribuição