

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 22/11/2023	Página: 1 de 22
Título: Execução de Desligamento a Pedido do Cliente do Grupo B		Código: POP.00335.EQTL	Revisão: 01

1 FINALIDADE

Estabelecer procedimentos para realizar o desligamento definitivo de Unidade Consumidora por empresas do Grupo Equatorial e parceiras.

2 CAMPO DE APLICAÇÃO

Aplica-se nas Gerências de Centro de Operações, Serviços Técnicos Comerciais, Relacionamento com Cliente e Corporativa de faturamento do Grupo Equatorial Energia.

3 RESPONSABILIDADES

3.1 Área de Relacionamento com o cliente

Efetuar a atualização cadastral, consultar a existência de débitos e informar ao cliente, gerar a fatura final e entregar ao cliente, e gerar o pedido de Desligamento.

3.2 Centro de Operações Integradas

Realizar a atribuição dos serviços para as equipes de campo, observando o prazo e rota que a equipe deve realizar.

3.3 Serviços Técnicos Comerciais (STC)

Responsável pela execução dos serviços de desligamentos em campo, após o cliente solicitar o serviço.

3.4 Gestão Corporativa de Faturamento

Responsável pelo processo de faturamento do grupo Equatorial, auxiliando na criação das notas de fiscalizações/inspeções de unidades consumidoras para desligamentos de acordo com os procedimentos adotados.

4 DEFINIÇÕES

4.1 Encerramento da Conta Contrato

Procedimento realizado a pedido do cliente, que pode ocorrer em algumas situações, como desocupação e demolição do imóvel. Podem ocorrer situações em que o cliente pede o encerramento com a intenção de promover algum procedimento irregular à posterior.

4.2 Unidade Consumidora

Conjunto composto por instalações, equipamentos elétricos, condutores e acessórios, incluída a subestação, quando do fornecimento em tensão primária, caracterizado pelo recebimento de energia

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 22/11/2023	Página: 2 de 22
Título: Execução de Desligamento a Pedido do Cliente do Grupo B		Código: POP.00335.EQTL	Revisão: 01

elétrica em apenas um ponto de entrega, com medição individualizada, correspondente a um único consumidor e localizado em uma mesma propriedade ou em propriedades contíguas.

4.3 Grupo B

Unidades consumidoras da Baixa Tensão das Classes:

- Residencial (Subgrupo B1)
- Rural (B2)
- Demais Classes (B3)
- Iluminação Pública (B4).

5 REFERÊNCIAS

POP. 00110.EQTL. - Atividades Preliminares de Segurança;

POP. 00111.EQTL. - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD;

POP. 00112.EQTL. - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico;

POP. 00168.EQTL. - Comunicação com o COI;

POP. 00427.EQTL. Instalar e retirar cobertura isolante em manutenção de rede energizada até 34,5 kV;

Resolução ANEEL nº 1000 de 07/12/2021 – Estabelece as Regras de Prestação do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica; revoga as Resoluções Normativas ANEEL nº 414, de 9 de setembro de 2010; nº 470, de 13 de dezembro de 2011; nº 901, de 8 de dezembro de 2020 e dá outras providências.

6 PRINCIPAIS PASSOS

6.1 Solicitação de desligamento a pedido do cliente

6.1.1 O cliente solicita o desligamento pelos canais de atendimento:

- Agências presenciais;
- Centrais de atendimento;
- Agência virtual (site da distribuidora);

6.1.2 A área de relacionamento ao cliente abre a nota de serviço através do sistema SAP-CRM ou Ajuri;

6.1.3 Atualiza o cadastro do cliente com e-mail e telefone;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 22/11/2023	Página: 3 de 22
Título: Execução de Desligamento a Pedido do Cliente do Grupo B		Código: POP.00335.EQTL	Revisão: 01

6.1.4 É gerado uma fatura com base na leitura apresentada pelo cliente, ou através da média do consumo dos últimos 12 meses;

6.1.5 A fatura gerada é entregue ao cliente no ato da solicitação do serviço de desligamento;

6.1.6 Os débitos existentes na conta contrato, não condicionam a geração do pedido de desligamento, porém, o cliente é informado sobre a existência de tal débito e que poderá obter restrições nos órgãos de proteção ao crédito;

6.1.7 Caso a equipe de campo identifique uma leitura diferente do apresentado pelo cliente é gerada uma nova fatura com a diferença.

6.1.6 Além do Desligamento Definitivo o cliente tem a opção de solicitar Desligamento Temporário, que acontece quando o cliente deseja ficar desligado apenas por alguns dias, geralmente para realização de alguma obra em sua instalação.

6.2 Atribuição do pedido de Desligamento

6.2.1 O Centro de Operações Integradas (COI) atribui através dos sistemas OPER ou SIGA o desligamento para a equipe de campo;

6.2.2 A equipe de campo recebe através dos sistemas OPER MOBILE ou SIGA a solicitação de desligamento para ser executada e realiza o desligamento a partir do passo 6.3;

6.3 Execução de Desligamento a Pedido do Cliente do Grupo B

6.3.1 Materiais Necessários para Execução das Tarefas

Número de Eletricistas	Tempo Médio de Execução da Tarefa	Ferramentas e Equipamentos	
Mínimo de 2 colaboradores.	De 20 a 40 minutos; Nota 01: Tempo pode variar conforme situação de campo. Esse tempo foi estimado para uma situação mais simples.	Descrição	Qtde
		Ferramentas e equipamentos de uso Coletivo:	
		Conjunto de vara de manobra	1
		Balde de lona;	1
		Corda de serviço;	1
		Cobertura rígida para condutor;	1
		Manta isolante;	1
		Alicate isolado;	1

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 22/11/2023	Página: 4 de 22
Título: Execução de Desligamento a Pedido do Cliente do Grupo B		Código: POP.00335.EQTL	Revisão: 01

		Chave de fenda isolada;	1
		Ferramenta de aplicar/remover conectores;	1
		Multímetro	1
		Caneta para detecção de tensão	1
		Chave Philips Isolada	1
		Alicate universal isolado	1
		Canivete de corte isolado	1
		Bolsa para acondicionamento dos EPI's	1
		Ferramentas para Sinalização: Bandeirola, Colete refletivo, Cone, Fita zebrada, Giroflex, Placas de advertência;	Q/Nec
		Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) Básico:	
		Capacete com jugular;	1
		Vestimentas Retardante a chama/Antichama;	1
		Botina de segurança;	1 par
		Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) Complementar:	
		Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade;	1 par
		Óculos de proteção;	1
		Protetor solar	1
		Luva de vaqueta;	1 par
		Balaclava e ou Protetor Facial;	1
		Conjunto de segurança para trabalho em altura em cesto aéreo;	Q/Nec
		Cinto de segurança tipo paraquedista com talabarte regulável;	1

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 22/11/2023	Página: 5 de 22
Título: Execução de Desligamento a Pedido do Cliente do Grupo B		Código: POP.00335.EQTL	Revisão: 01

		Nota 02: Durante toda a execução da tarefa os eletricitas devem estar utilizando os EPI básicos (Capacete com jugular, Vestimenta Retardante a Chama e bota de segurança). Os demais EPI's serão complementados conforme apontamento para Medidas de Controle de outros riscos.
--	--	---

6.3.2 Procedimentos a serem realizados antes do desligamento da UC:

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Preparar-se para execução da tarefa, antes de deslocar-se para o local do serviço.	1.1. Preparar os materiais – Eletricistas. 1.2. Conferir condições externas e internas de uso do veículo. 1.3. Conferir no veículo todas as ferramentas necessárias para execução do trabalho e suas condições de uso. 1.4. Solicitação de serviço em mãos.	Lesão nas mãos; Acidente de trânsito/pátio; Impedimento da execução do serviço por falta de ferramentas, equipamentos ou materiais;	Atenção nas manobras com o veículo; Fazer uso das Luvas de vaqueta; Fazer inspeção no veículo; Conferir os materiais, ferramentas e equipamentos necessários para realização dos serviços em campo;
2. Deslocar-se para o local da atividade.	2.1 Deslocar-se para o local da atividade com segurança. Dirigir respeitando as normas de trânsito vigentes.	Acidente de trânsito;	Atenção no trânsito;
3. Trafegar, manobrar e posicionar o veículo.	3.1 Posicionar o Veículo conforme POP. 00110.EQTL. - Atividades Preliminares de Segurança;		

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 22/11/2023	Página: 6 de 22
Título: Execução de Desligamento a Pedido do Cliente do Grupo B		Código: POP.00335.EQTL	Revisão: 01

4. Sinalizar e delimitar a área de trabalho.	4.1. Desobstruir e demarcar a área em um raio de 5 metros do local da atividade. 4.2. Sinalizar e delimitar a área de trabalho conforme POP. 00110.EQTL. - Atividades Preliminares de Segurança;	Lesões Físicas nas mãos, olhos e cabeça, Quedas por desnível. Bater em postes, contra postes e estai.	Usar Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Nota 03: Em ambientes rurais observar por onde anda tendo cuidado com depressões, buracos e animais peçonhentos fazendo uso de perneiras.
5. Registrar Evidências.	5.1. Identificar o medidor e fazer o registro fotográfico do medidor, dos lacres e do padrão. 5.2 Fazer a anotação da leitura do medidor.		
6. Elaborar APR.	6.1 Elaborar a Análise Preliminar de Risco conforme POP. 00110.EQTL. - Atividades Preliminares de Segurança; Nota 04: Todos os Colaboradores deverão estar envolvidos na APR.		Durante toda a execução da tarefa os eletricitas devem estar usando os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) básico: Capacete com jugular passada;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 22/11/2023	Página: 7 de 22
Título: Execução de Desligamento a Pedido do Cliente do Grupo B		Código: POP.00335.EQTL	Revisão: 01

			Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança;
7. Preparar a execução do serviço.	7.1. Planejar as ferramentas e materiais necessários à execução das atividades. 7.2. Separar as ferramentas, materiais e equipamentos necessários. 7.3. Elaborar um checklist das ferramentas, materiais e equipamentos separados. 7.4. Verificar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) e equipamentos de trabalho em altura.	Lesões físicas; Lesão nas mãos; Lesão nos Olhos e Cabeça;	Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) básico: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança;
8. Posicionar Escada.	8.1. Inspeccionar poste do ramal para escalada. 8.2. Posicionar escada extensiva ou veicular. Nota 05: Seguir princípios conforme POP. 00111.EQTL. - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD;		Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) básico: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança;
9. Equipar-se com Equipamentos de Proteção Individual (EPI's).	9.1 Equipar-se com cinto de segurança e talabarte de segurança, óculos de segurança, balaclava ou protetor facial, manga		Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) básico: Capacete com jugular passada;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 22/11/2023	Página: 8 de 22
Título: Execução de Desligamento a Pedido do Cliente do Grupo B		Código: POP.00335.EQTL	Revisão: 01

	isolante, luvas isolantes com luva de cobertura de couro.		Vestimentas Retardante a chama/Antichama; Botina de segurança; Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) Complementar: Óculos de proteção; Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade; Cinto de segurança tipo Paraquedista com talabarte regulável; Sistema de Linha de vida; Trava quedas; Balaclava e ou Protetor Facial;
--	---	--	--

6.3.3 Executar Desligamento da UC:

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Subir na Escada ou Cesto Aéreo do caminhão Sky.	1.1. Instalar conjunto de içamento conforme POP. 00111.EQTL. - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD. 1.2. O Eletricista sobe na escada, ou cesto aéreo,	Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Queda da Escada/Eletricista; Choques elétricos;	Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) básico: Capacete com jugular passada; Vestimentas Retardante a chama/Antichama;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 22/11/2023	Página: 9 de 22
Título: Execução de Desligamento a Pedido do Cliente do Grupo B		Código: POP.00335.EQTL	Revisão: 01

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
	posicionando para realizar o Procedimento de desligamento do ramal de serviço. Nota 06: A Escada deve estar segura pelo Eletricista Ajudante. Subir com cuidado, degrau por degrau, com as mãos livres, segurando firmemente nos montantes da escada.		Botina de segurança; Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) Complementar: Óculos de proteção; Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade; Cinto de segurança tipo Paraquedista com talabarte regulável; Sistema de Linha de vida; Trava quedas; Balaclava e ou Protetor Facial;
2. Posicionar-se no ponto ideal e operar desconexão do ramal de serviço	2.1. No caso de utilização de escada, fixar-se ao poste, passando o talabarte no poste e prendendo-o no cinturão de segurança. 2.2. Manter-se distante da Chave a ser aberta, no mínimo a distância de 3 segmentos de vara de manobra, ou mais. Nota 07: Escolher a posição adequada para o manuseio do talabarte, segurando-se	Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Queda da Escada/Eletricista; Choques elétricos;	Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) básico: Capacete com jugular passada; Vestimentas Retardante a chama/Antichama; Botina de segurança; Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) Complementar:

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 22/11/2023	Página: 10 de 22
Título: Execução de Desligamento a Pedido do Cliente do Grupo B		Código: POP.00335.EQTL	Revisão: 01

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
	firmemente, com uma das mãos, no poste.		Óculos de proteção; Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade; Cinto de segurança tipo Paraquedista com talabarte regulável; Sistema de Linha de vida; Trava quedas; Balaclava e ou Protetor Facial;
3. Instalar conjunto de içamento.	3.1. Instalar sistema de içamento de material conforme POP. 00111.EQTL. - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD; Nota 08: Utilizar corretamente o equipamento de segurança para trabalho em altura. Observar postura e orientações ergonômicas.	Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto; Choque/Arco Elétrico; Quedas do eletricitista; Queda de materiais e ferramentas;	Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) básico: Capacete com jugular passada; Vestimentas Retardante a chama/Antichama; Botina de segurança; Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) Complementar: Óculos de proteção; Luva isolante com cobertura conforme

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 22/11/2023	Página: 11 de 22
Título: Execução de Desligamento a Pedido do Cliente do Grupo B		Código: POP.00335.EQTL	Revisão: 01

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
			classe de tensão da atividade; Cinto de segurança tipo Paraquedista com talabarte regulável; Sistema de Linha de vida; Trava quedas; Balaclava e ou Protetor Facial;
4. Içar balde de lona com coberturas isolantes e ferramentas.	4.1. Içar balde de lona com coberturas isolantes até o local onde está o Eletricista. Nota 09: Garantir que o balde esteja bem amarrado na corda.	Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto; Choque/Arco Elétrico; Quedas do eletricista; Queda de materiais e ferramentas;	Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) básico: Capacete com jugular passada; Vestimentas Retardante a chama/Antichama; Botina de segurança; Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) Complementar: Óculos de proteção; Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 22/11/2023	Página: 12 de 22
Título: Execução de Desligamento a Pedido do Cliente do Grupo B		Código: POP.00335.EQTL	Revisão: 01

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
			Cinto de segurança tipo Paraquedista com talabarte regulável; Sistema de Linha de vida; Trava quedas; Balaclava e ou Protetor Facial;
5. Instalar coberturas isolantes.	5.1. Instalar coberturas seguindo os princípios do POP. 00427.EQTL. Instalar e retirar cobertura isolante em manutenção de rede energizada até 34,5 kV em pontos possíveis de diferença de potencial, como: Estruturas, Postes, Luminárias e quando a rede de BT for do tipo convencional (rede nua). Nota 10: O eletricitista deve-se certificar que foi instalado a cobertura em todos os pontos energizados. O Talabarte deve estar ancorado no braço do cesto aéreo.	Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto; Choque/Arco Elétrico; Quedas do eletricitista; Queda de materiais e ferramentas;	Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) básico: Capacete com jugular passada; Vestimentas Retardante a chama/Antichama; Botina de segurança; Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) Complementar: Óculos de proteção; Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade; Cinto de segurança tipo Paraquedista com talabarte regulável;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 22/11/2023	Página: 13 de 22
Título: Execução de Desligamento a Pedido do Cliente do Grupo B		Código: POP.00335.EQTL	Revisão: 01

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
			Sistema de Linha de vida; Trava quedas; Balaclava e ou Protetor Facial;
6. Desconectar o ramal de serviço da rede de distribuição	6.1. Desconectar o ramal de serviço da rede de distribuição, fazendo uso de ferramenta apropriada para os conectores existentes no local. 6.2 Em rede convencional nua os conectores são do tipo “cunha” e para rede multiplexada isolada os conectores são do tipo “piercing”. 6.3 Em casos específicos onde existir caixa borneira, desconectar o ramal da unidade consumidora nos terminais do barramento da mesma.	Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto; Choque/Arco Elétrico; Quedas do eletricitista; Queda de materiais e ferramentas;	Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) básico: Capacete com jugular passada; Vestimentas Retardante a chama/Antichama; Botina de segurança; Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) Complementar: Óculos de proteção; Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade; Cinto de segurança tipo Paraquedista com talabarte regulável; Sistema de Linha de vida; Trava quedas;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 22/11/2023	Página: 14 de 22
Título: Execução de Desligamento a Pedido do Cliente do Grupo B		Código: POP.00335.EQTL	Revisão: 01

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
			Balaclava e ou Protetor Facial;
7. Remover coberturas.	7.1 Remover as coberturas isolantes na ordem inversa em que foram colocadas: Nota 11: A retirada das coberturas deve ser realizada conforme Procedimento Operacional Padrão POP. 00427.EQTL. Instalar e retirar cobertura isolante em manutenção de rede energizada até 34,5 kV; . Talabarte deve estar ancorado no braço do cesto aéreo.	Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto; Choque/Arco Elétrico; Quedas do eletricitista; Queda de materiais e ferramentas;	Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) básico: Capacete com jugular passada; Vestimentas Retardante a chama/Antichama; Botina de segurança; Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) Complementar: Óculos de proteção; Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade; Cinto de segurança tipo Paraquedista com talabarte regulável; Sistema de Linha de vida; Trava quedas; Balaclava e ou Protetor Facial;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 22/11/2023	Página: 15 de 22
Título: Execução de Desligamento a Pedido do Cliente do Grupo B		Código: POP.00335.EQTL	Revisão: 01

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
8. Desinstalar conjunto de içamento.	8.1. Desinstalar conjunto de içamento conforme POP. 00111.EQTL. - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD;	Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto; Choque/Arco Elétrico; Quedas do eletricitista; Queda de materiais e ferramentas;	Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) básico: Capacete com jugular passada; Vestimentas Retardante a chama/Antichama; Botina de segurança; Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) Complementar: Óculos de proteção; Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade; Cinto de segurança tipo Paraquedista com talabarte regulável; Sistema de Linha de vida; Trava quedas; Balaclava e ou Protetor Facial;
9. Iniciar descida da escada ou cesto aéreo do caminhão Sky.	9.1. Iniciar a descida com cautela conforme POP. 00111.EQTL. - Atividades Preliminares de Segurança	Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto; Choque/Arco Elétrico;	Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) básico:

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 22/11/2023	Página: 16 de 22
Título: Execução de Desligamento a Pedido do Cliente do Grupo B		Código: POP.00335.EQTL	Revisão: 01

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
	para Trabalho em Altura em Poste de RD;	Quedas do eletricista; Queda de materiais e ferramentas;	Capacete com jugular passada; Vestimentas Retardante a chama/Antichama; Botina de segurança; Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) Complementar: Óculos de proteção; Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade; Cinto de segurança tipo Paraquedista com talabarte regulável; Sistema de Linha de vida; Trava quedas; Balaclava e ou Protetor Facial;

6.3.4 Passo a Passo após conclusão do Desligamento da UC:

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Desmontar todos os equipamentos.	1.1 Desmontar todos os equipamentos na sequência inversa em que foram montados.	Queda da Escada/Eletricista;	Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) Básico:

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 22/11/2023	Página: 17 de 22
Título: Execução de Desligamento a Pedido do Cliente do Grupo B		Código: POP.00335.EQTL	Revisão: 01

		Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Queda dos porta fusíveis; Queda do porta aterramento temporário;	Capacete com jugular passada; Vestimentas Retardante a chama Botina de segurança; Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) Complementar: Óculos de proteção; Cinto de segurança tipo Paraquedista com talabarte regulável; Sistema de Linha de vida; Trava quedas; Balaclava e ou Protetor Facial;
2. Recolher Ferramentas e materiais utilizados.	2.1. Recolher e verificar todas as ferramentas e materiais utilizados na atividade. 2.2. Recolher também as sobras e resíduos de materiais, conforme o POP. 00110.EQTL. - Atividades Preliminares de Segurança;	Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto;	Equipamentos de Proteção Individual Básico (EPI's): Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama/Antichama; Botina de segurança;
3. Retirar sinalização	3.1. Retirar a sinalização e delimitação da área de trabalho, guardando-os em seus devidos lugares conforme o POP.	Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça;	Usar EPIs: Capacete com jugular passada; Óculos de proteção;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 22/11/2023	Página: 18 de 22
Título: Execução de Desligamento a Pedido do Cliente do Grupo B		Código: POP.00335.EQTL	Revisão: 01

	00110.EQTL. - Atividades Preliminares de Segurança;	Lesões nos pés e nas mãos; Acidente de trânsito; Atropelamento;	Vestimenta retardante a chama; Luva de raspa, serviço; Botina de segurança;
4. Comunicar com o COI.	4.1. Entrar em contato com o COI, informar sobre o fim da tarefa; 6.2. O contato com o COI deve ser feito conforme POP.00168.EQTL – Comunicação com o COI.	Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Queda da Escada/Eletricista; Choques elétricos;	Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) básico: Capacete com jugular passada; Vestimentas Retardante a chama Botina de segurança;
5. Organizar o local de trabalho.	5.1. Organizar o local de trabalho POP. 00110.EQTL. - Atividades Preliminares de Segurança;		
6. Realizar baixa da OS no sistema, informando que o Desligamento foi executado.	6.1. Realizar baixa da OS no sistema, informando que o Desligamento foi executado.	Lesão nas mãos; Lesão nos olhos/cabeça; Lesões nos pés e nas mãos; Acidente de trânsito; Atropelamento;	Usar EPIs: Capacete com jugular passada; Óculos de proteção; Vestimenta retardante a chama; Luva de raspa, serviço; Botina de segurança;

6.3.5 A equipe de campo deverá preencher através do tablet, nos aplicativos do OPER MOBILE ou SIGA, todas as informações solicitadas referentes à conclusão do serviço, incluindo o registro de fotos e a captura de coordenadas;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 22/11/2023	Página: 19 de 22
Título: Execução de Desligamento a Pedido do Cliente do Grupo B		Código: POP.00335.EQTL	Revisão: 01

6.3.6 Após a equipe finalizar a execução do Desligamento em campo e inserir as informações de conclusão nos sistemas através do tablet, os dados de conclusão ficam disponíveis nos sistemas OPER CLIENT, SIGA E SAP CCS.

Nota 12: A equipe de campo poderá finalizar a nota de desligamento utilizando os motivos de conclusão conforme abaixo:

- **Com retirada de Medidor:** só em casos em que o cliente solicita a retirada por alguma necessidade, como exemplo: casa será demolida;
- **Sem retirada de Medidor;**
- **Rejeição para Cancelamento:** Cliente desistiu ou deseja outro serviço. O formulário de rejeição para cancelamento deve ser assinado pelo titular da conta contrato e evidenciado através de foto na OS.

6.4 Análise de Leituras de UC Desligada Definitivamente

6.4.1 A Gerência Corporativa de Faturamento mensalmente recebe os alvos das instalações desligadas (DS) da STC;

6.4.2 A Gerência Corporativa de Faturamento garante a execução junto com o fornecedor de leitura com os alvos DS enviados pela STC;

6.4.3 A Gerência Corporativa de Faturamento devolve os alvos de leitura DS para a GSTC analisar as possíveis evoluções ou erros de leitura e posterior a abertura dos alvos para execução em campo;

6.4.4 O número da conta de contrato do cliente desligado deve permanecer ativo no sistema SAP/Ajuri;

6.4.5 Realizar as leituras da unidade consumidora, mesmo após o desligamento definitivo, conforme POP.010.EQTL .Faturamento Realizar leituras e entrega de contas do GB;

6.4.6 A gerência de Corporativa de Faturamento deve manter um registro de todas as unidades consumidoras desligadas para acompanhamento avaliando mensalmente se há suspeita de auto religação;

6.4.7 A gerência Corporativa de Faturamento deve manter um registro de todas as unidades consumidoras desligadas e definidas pela GSTC para realização de leitura e posterior acompanhamento, (todas as instalações ficam na tabela de cadastro de sua respectiva distribuidora com status = DS);

6.4.8 Alterações no valor medido em relação à medição anterior podem indicar auto religações. Analisar caso a caso todas as medições que registraram valores diferentes, avaliando possíveis erros de leitura (dígitos parecidos, erro na digitação de dados) ou outras hipóteses para a origem da

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 22/11/2023	Página: 20 de 22
Título: Execução de Desligamento a Pedido do Cliente do Grupo B		Código: POP.00335.EQTL	Revisão: 01

diferença. Ao término das execuções das leituras DS a área da STC faz a seleção dos alvos com abertura específica de nota para prospecção e normalização do alvo DS;

6.4.9 Mensalmente, avaliar se houve consumo indicado pela leitura de cada uma das unidades desligadas. Atualmente a área da GSTC faz a seleção de instalações com status DS, envia para área de leitura corporativa que garante o envio para campo e posterior execuções;

6.4.10 A Área de Faturamento, quando detecta suspeita de auto religação, ou seja, registro de leitura maior que a apontada por ocasião do encerramento da conta contrato, encaminha para a GCTS abrir no SAP/Ajuri uma Ordem de Serviço para vistoria. Ao término das execuções das leituras DS a área da GSTC faz a seleção dos alvos com abertura específica de nota para prospecção e normalização do alvo DS;

6.4.11 A GSTC gera alvos de inspeção de unidades consumidoras que fizeram o encerramento de conta contrato, utilizando critérios;

6.4.12 Caso haja forte suspeita de que a unidade consumidora foi auto religada, as equipes de campo realizam a vistoria conforme procedimento do item 6.4.

6.5 Vistoria pós desligamento definitivo da UC

6.5.1 Verificar Padrão e Medidor;

6.5.2 Verificar integridade do lacre da tampa da caixa onde o medidor está instalado;

6.5.3 Verificar a integridade do lacre da tampa de borne do medidor;

6.5.4 Verificar a integridade do medidor;

6.5.5 Verificar conexão do ramal de serviço;

6.5.6 No poste de derivação verificar se houve auto religação do ramal de serviço

6.5.7 Caso o ramal de serviço tenha sido auto religado e o registro de leitura permaneceu inalterado, ou seja, o mesmo verificado por ocasião do encerramento da conta contrato, proceder inspeção minuciosa para identificar possível irregularidade. Realizar inspeção conforme POP.00293.EQTL Inspeccionar Unidades do Grupo B.

6.5.8 Fazer o registro fotográfico do medidor, lacres, padrão e ramal de serviço;

6.5.9 Constatada irregularidade emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL e entregar ao consumidor e demais usuários, conforme art. 591 da resolução 1000/2021.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 22/11/2023	Página: 21 de 22
Título: Execução de Desligamento a Pedido do Cliente do Grupo B		Código: POP.00335.EQTL	Revisão: 01

7 RECURSOS NECESSÁRIOS

- Conforme relação de EPI's e Ferramentas do item 6.2.1.

8 ITEM DE CONTROLE

- Indicador de acompanhamento de prazo
- Notas Pendentes

9 CONTROLE DE REVISÕES

REV	DATA (Elaboração/ Revisão)	ITEM	DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL
00	19/08/2022		Emissão Inicial	Daniela Batista de Vasconcelos Fernanda Sodré França Débora Andreza Soares Ferreira Cleman Garcia Mendonça
01	19/06/2023	6	6.3.1. Atualização de tempo médio de execução da tarefa e de ferramentas e equipamentos. 6.3.2., 6.3.3. e 6.3.4., Inclusões e ajustes de sequências de passos e enriquecimento de atividade.	Isaac Lauda Silva Seixas Daniela Batista de Vasconcelos Raffira Marla Ferreira Mendes Cleman Garcia Mendonça Arlington Alencar de Albuquerque Deleon Dias da Silva Lima Eugênio Pachelle Xavier Pimentel Filho
		10	Implantação de revisores do documento.	

10 APROVAÇÃO

ELABORADOR (ES) / REVISOR (ES)

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 22/11/2023	Página: 22 de 22
Título: Execução de Desligamento a Pedido do Cliente do Grupo B		Código: POP.00335.EQTL	Revisão: 01

Fernanda Sodré França - Gerência Corporativa de Gestão do Cliente

Débora Andreza Soares Ferreira - Gerência Corporativa de Gestão do Cliente

Clema Garcia Mendonça - Gerência Corporativa de Faturamento

Arlington Alencar de Albuquerque – Gerência de Serviços Técnicos Comerciais

Deleon Dias da Silva Lima – Gerência de Serviços Técnicos Comerciais

Eugênio Pachelle Xavier Pimentel Filho – Gerência de Serviços Técnicos Comerciais

Isaac Lauda Silva Seixas - Gerencia Corporativa de Serviços Técnicos Comerciais

Daniela Batista de Vasconcelos – Gerência Corporativa de Serviços Técnicos e Comerciais

Raffira Marla Ferreira Mendes – Gerencia Corporativa de Serviços Técnicos Comerciais

Heitor Hugo Dias Manguiera – Gerência Corporativa de Serviços Técnicos Comerciais

APROVADOR

Almir Pereira Meneses - Gerência Corporativa de Serviços Técnicos Comerciais

Heitor Hugo Dias Manguiera – Gerência Corporativa de Serviços Técnicos Comerciais