

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 1 de 29
Título: Inspeção em Caixas de Derivação (CDs) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00770.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

1 FINALIDADE

Estabelecer procedimentos para a execução de inspeção em caixas de derivação (CDs) de redes de distribuição de energia elétrica subterrânea a fim de manter a conformidade entre tarefa planejada e realizada. Contém a descrição detalhada, passo a passo, os riscos inerentes e as medidas de controle de riscos, visando garantir a saúde e a segurança dos colaboradores envolvidos na tarefa.

2 CAMPO DE APLICAÇÃO

Aplica-se na Gerência Manutenção, Centro de Operações Integradas (COI) e as Empresas Parceiras.

Este procedimento destina-se aos operadores, eletricitas e técnicos próprios e das empresas parceiras do Grupo Equatorial Energia.

3 RESPONSABILIDADES

3.1 Gerência Corporativa de Segurança do Trabalho

Orienta e fiscaliza o cumprimento das normas de segurança, bem como a utilização dos respectivos equipamentos no dia a dia.

3.2 Gerência de Manutenção

Autoriza o acesso a câmara subterrânea ou poço de inspeção mediante solicitação da equipe responsável pela execução da atividade, interage com equipe antes, durante e após o término das atividades de inspeção. Realizar as atividades relacionadas à operação do sistema elétrico de acordo com as regras e recomendações definidas pela distribuidora.

3.3 Gerência de Centro de Operação (COI - Centro de Operação Integrada)

Autoriza o trabalho na Rede de Distribuição de Energia e interage com os operadores, eletricitas e técnicos próprios e das empresas parceiras das demais áreas do Grupo Equatorial e agentes externos.

3.4 Colaborador/executante do serviço, atividade e ou tarefa (próprio e/ou de empresa Parceira)

Solicita autorização para executar o acesso a câmara subterrânea onde irão executar a inspeção, realiza o procedimento descrito na programação com segurança e qualidade.

Todos os participantes das referidas atividades, devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 10.8 Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Trabalhadores, da Norma Regulamentadora NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 1 de 29
Título: Inspeção em Caixas de Derivação (CDs) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00770.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

Eletricidades.

Os executores deste Procedimento Operacional Padrão (POP), devem ser capacitados e autorizados a realizarem as atividades informadas neste.

4 DEFINIÇÕES

4.1 Caixas de Derivação (CDs)

Também conhecida como caixa de passagem, a caixa de derivação é um componente elétrico utilizado para passagem de cabos, devido a necessidade de um desvio em um circuito elétrico, sendo importante para facilitar a puxada de cabo, em um trecho longo de dutos, além de abrigar emendas de cabos. São caracterizados por abrigar alimentadores de baixa tensão. São consideradas caixas rasas e com dimensões reduzidas somente para o manuseio dos cabos e conexões, normalmente, não configurando um espaço confinado.

4.2 Motobomba portátil

É uma bomba de pequeno porte já acoplada a um motor de baixa potência (+/- 6,5 CV) movida a gasolina (preferencialmente por provocar menos ruído) e utilizada para esvaziar pequenas quantidades de água (+/- 36m³/h). Estes equipamentos não são submersíveis e possuem mangueiras de entrada e saída de água. São portáteis com peso em torno de 25 kg.

5 REFERÊNCIAS

NR 06 – Equipamentos de Proteção Individual – EPI;

NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;

NR 11 – Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais;

NR 12 – Segurança no Trabalho em máquinas e equipamentos;

NR 17 – Ergonomia;

Manual de Segurança do Trabalho do Grupo Equatorial;

POP.00110.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança;

POP.00112.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico;

POP.00168.EQTL - Comunicação com o COI - Comunicação com o COI;

POP.00743.EQTL. - Realizar monitoramento de atmosfera em locais confinados em rede de

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 1 de 29
Título: Inspeção em Caixas de Derivação (CDs) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00770.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

distribuição subterrânea até 34,5 kV;

6 PRINCIPAIS PASSOS

6.1 Materiais Necessários para Execução das Tarefas

Número de Eletricistas	Tempo Médio de Execução da Tarefa	Ferramentas e Equipamentos	
3 colaboradores no mínimo;	De 10 a 20 minutos; Nota 01: Tempo pode variar conforme situação de campo. Esse tempo foi estimado para uma situação mais simples.	Descrição	Qntd
		Ferramentas e equipamentos de uso Coletivo:	
		Calço para pneus;	Q/ Nec
		Chave de abertura de tampões	2
		Lanterna intrinsecamente segura	3
		Motobomba portátil	1
		Lona para ferramentas;	Q/ Nec
		Cones e fitas refletivas para isolamento de	Q/Nec
		Sinalizadores noturnos (em caso de trabalho	Q/Nec
		Rádio comunicador ou Celular;	1
		Termovisor	1
		Multímetro	1
		Martelo	1
		Talhadeira	1
		Psicrômetro	1
		Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) Básico:	
		Capacete com jugular;	1

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 1 de 29
Título: Inspeção em Caixas de Derivação (CDs) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00770.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

		Vestimenta retardante a chama;	1
		Botina de segurança;	1 par
		Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) Complementar:	
		Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade;	1 par
		Óculos de proteção;	1
		Protetor solar	1
		Luva de vaqueta;	1 par
		Protetor Facial;	1
		Nota 02: Durante toda a execução da tarefa os eletricitistas devem estar utilizando os EPI básicos (Capacete com jugular, Vestimenta Retardante a Chama e bota de segurança). Os demais EPI serão complementados conforme apontamento para Medidas de Controle de outros riscos.	

6.2 Procedimentos a serem realizados antes do início da atividade

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Preparar-se para execução da tarefa, antes de deslocar-se para o local do serviço.	1.1. Preparar os materiais – Eletricitistas. 1.2. Conferir condições externas e internas de uso do veículo - Chefe de turma/Eletricista. 1.3. Conferir no veículo todas as ferramentas necessárias para execução do trabalho e suas	Lesão nas mãos; Acidente de trânsito/pátio; Impedimento da execução do serviço por falta de ferramentas,	Atenção nas manobras com o veículo; Fazer uso das Luvas de vaqueta; Fazer inspeção no veículo; Conferir os materiais,

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 1 de 29
Título: Inspeção em Caixas de Derivação (CDs) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00770.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	condições de uso – Eletricistas. 1.4. Inspecionar e testar as luvas e mangas isolantes para detecção de furo ou rachadura que possa causar possíveis acidentes – Eletricistas. 1.5 Certificar-se que a motobomba esteja abastecida - Eletricistas; 1.6 Checar se as baterias do termovisor estão carregadas - Eletricistas; Nota 03: Se o EPI/EPC apresentar algum defeito, o mesmo deve ser substituído imediatamente. Caso a empresa não disponha para troca, a equipe não poderá se deslocar para a atividade. 1.7 Certificar-se de ter a solicitação de serviço em mãos (Ordem de Serviço (OS) e Solicitação de Intervenção no Sistema (SI)) - Chefe de turma.	equipamentos ou materiais;	ferramentas e equipamentos necessários para realização dos serviços em campo;
2. Testar sistema de comunicação com a Gerência de Manutenção	2.1. O contato com o Gerência de Manutenção deve ser feito conforme POP.00168.EQTL - Comunicação com o COI – Chefe de Turma. Nota 04: Esse teste é opcional. 2.2 Caso haja necessidade, a Gerência de Manutenção poderá consultar ou verificar evidências de		

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 1 de 29
Título: Inspeção em Caixas de Derivação (CDs) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00770.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	chuva e ventos intensos e orientar a equipe de campo quanto a essa possibilidade		
3. Deslocar-se para o local da atividade.	3.1 Deslocar-se para o local da atividade com segurança Dirigir respeitando as normas de trânsito e normas internas de condução de veículo- Chefe de turma/Eletricista.	Acidente de trânsito;	Atenção no trânsito;
4. Manobrar e posicionar o veículo.	4.1 Posicionar o Veículo conforme POP.00110.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança. – Chefe de Turma. Nota 05: A posição do veículo deve ser escolhida de maneira que possibilite proteção dos eletricitas e logística de deslocamento de material. 4.2. Após o posicionamento final do veículo, deve ser instalado calços nos pneus para evitar qualquer movimento durante a atividade.	Lesões nos pés e nas mãos; Acidente de trânsito;	Atenção nas manobras com o veículo; Capacete com jugular; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Fazer uso das Luvas de vaqueta; Ligar pisca alerta do veículo; Comunicar com órgão responsável pelo trânsito caso necessário; Comunicação verbal e visual;
5. Sinalizar e	5.1. Desobstruir e demarcar o	Lesões Físicas	Ligar pisca alerta do

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 1 de 29
Título: Inspeção em Caixas de Derivação (CDs) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00770.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

delimitar o canteiro de trabalho.	canteiro de trabalho necessário, com a distância de segurança adequada para a realização da atividade – Eletricista. 5.2. Sinalizar e delimitar a área de trabalho conforme POP.00110.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança – Eletricista.	nas mãos, olhos e cabeça; Quedas por desnível; Acidente de trânsito; Atropelamento;	veículo; Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPIs) Complementares: Óculos de Proteção; Luvas de vaqueta; Nota 06: Observar por onde anda tendo cuidado com depressões, buracos e animais peçonhentos.
6. Realizar verificação do clima atmosférico.	6.1. Realizar percepção do clima e, caso haja sinais de chuva muito forte, com risco de alagar o espaço confinado, a atividade planejada deverá ser suspensa. – Chefe de Turma. 6.2. Não iniciar ou até mesmo reiniciar a atividade em condições climáticas adversas (temporais).	Afogamento; Quedas por desnível de solo, buracos, degraus, ventanias, piso molhados e/ou encharcados;	Paralisar a atividade; Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPIs) Complementares: Bota de borracha de

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 1 de 29
Título: Inspeção em Caixas de Derivação (CDs) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00770.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

			cano longo.
7. Elaborar APR.	7.1 Fazer a inspeção rigorosa do ambiente de trabalho e riscos envolvidos na atividade anotando em seguindo o formulário específico. 7.2. Elaborar a Análise Preliminar de Risco conforme POP.00110.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança. Nota 07: Todos os Colaboradores deverão estar envolvidos na APR. 7.3. Caso a APR seja aprovada a atividade poderá ser executada, com isso seguir para o passo 8. Caso contrário, a atividade deverá ser suspensa.	Quedas por desnível de solo, buracos, degraus; Animais peçonhentos; Acidente de trânsito;	Durante toda a execução da tarefa os eletricitistas devem estar usando os Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança;
8. Preparar a execução da atividade.	8.1. Planejar as ferramentas e materiais necessários à execução das atividades – Chefe de Turma/Eletricistas. 8.2. Instalar na área de trabalho uma lona em um local apropriado para acomodar em cima os materiais, não estendendo a lona em local que dificulte o acesso a caixa de derivação. 8.3. Fazer um checklist e separar as ferramentas, materiais e	Lesões físicas; Lesão nas mãos; Lesão nos Olhos e Cabeça;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPIs) Complementares: Luvras de vaqueta; Óculos de proteção;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 1 de 29
Título: Inspeção em Caixas de Derivação (CDs) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00770.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	equipamentos necessários para a atividade. Nota 08: Os equipamentos e ferramentas que serão utilizados na atividade devem estar em cima da lona, próximo ao local da atividade, para otimizar o tempo e deslocamento do eletricista ao veículo - Eletricista. 8.4. Verificar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e equipamentos de trabalho em altura e espaço confinado.		
9. Equipar-se com Equipamentos de Proteção Individual (EPI's).	9.1. Equipar-se no solo, com cinto de segurança tipo paraquedista, e talabarte de segurança (com trava queda), óculos de segurança, protetor facial, luva de vaqueta – Eletricista. 9.2 Deverá ser utilizado trava queda do conjunto de dispositivos do Tripé de resgate e trava queda retrátil auxiliar. Óculos de Proteção e luvas de vaqueta, deverão ser utilizados a partir da etapa 5.	Quedas; Lesões nas mãos, pés e cabeça;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Luva de vaqueta; Óculos de proteção; Conjunto de segurança para trabalho em espaço confinado; Protetor Facial;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 1 de 29
Título: Inspeção em Caixas de Derivação (CDs) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00770.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

			Cinto paraquedista;
--	--	--	---------------------

6.3 Inspeção em caixa de Derivação (CD)

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Abertura da tampa da caixa de derivação	1.1 Realizar avaliação da tampa antes de iniciar a abertura, checando possíveis trincas na tampa ou desgaste no dispositivo de encaixe da chave de abertura (se houver). 1.2 Com a utilização da própria chave de abertura da tampa, raspar no entorno da tampa para aliviar eventual acesso de sujeira que possa provocar dificuldade na retirada da tampa. Nota 09: em alguns casos, haverá a necessidade de utilizar martelo e talhadeira para limpeza do entorno da caixa de derivação. Neste caso, redobrar os cuidados com a ergonomia e risco de golpeamento nas mãos. 1.3 Um dos eletricitistas com uso de alavanca deve inserir a mesma entre o vão e a tampa permitindo que outros 2 eletricitistas consigam levantar a tampa e acomodá-la dentro do canteiro de trabalho em lugar seguro e que não atrapalhe as	Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto; Quedas do eletricitista; Ergonomia; Projeção de partículas;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Óculos de proteção; Luva de vaqueta; Protetor Facial; Martelo; Talhadeira;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 1 de 29
Título: Inspeção em Caixas de Derivação (CDs) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00770.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	atividades que serão realizadas ou obstrua passagem de terceiros. Nota 10: muita atenção ao vão deixado pela caixa de derivação. Nota 11: tomar os devidos cuidados com ergonomia e riscos de esmagamento de mãos e pés. Nota 12: nunca deixar a tampa cair ao chão com seu próprio peso sendo que a mesma deve descer até estar estável. 1.4 Instalar a sinalização no entorno da caixa de derivação imediatamente após a remoção da tampa.		
2. Drenagem de água. Nota 13: somente se houver água na caixa de derivação.	2.1. Em atividade com 2 eletricitas, descarregar a motobomba portátil do veículo e posicioná-lo do lado oposto de onde a água será drenada; 2.2 Posicionar a ponta da mangueira de entrada da motobomba portátil no fundo da caixa de derivação; 2.3 Posicionar a ponta mangueira de saída da motobomba portátil em direção à sarjeta; 2.4 Um eletricista deve ficar segurando a mangueira de entrada da motobomba portátil enquanto	Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto; Choque/Arco Elétrico; Quedas do eletricista; Golpeamento com a mangueira	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Óculos de proteção; Luva de vaqueta; Protetor Facial; Motobomba portátil.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 1 de 29
Título: Inspeção em Caixas de Derivação (CDs) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00770.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	outro eletricista deve estar segurando a mangueira da saída em todo o processo. Nota 14: muita atenção com a população, veículos e propriedades no local. 2.5 O terceiro eletricista deve acionar a motobomba portátil para iniciar o processo de drenagem. 2.6 Esgotada a água da caixa de derivação, desligar a motobomba portátil. 2.7 Enrolar de forma adequada as mangueiras; 2.8 Em atividade com 2 eletricistas, carregar a motobomba portátil até o veículo acondicionando-a em local apropriado.		
3. Inspeção na caixa de derivação.	3.1 Verificar as condições físicas dos cabos e emendas dentro da caixa de derivação; Nota 15: A inspeção deverá ser feita a distância, ou seja, sem contato com cabos e emendas dentro da caixa de derivação. 3.2. Verificar as condições internas da estrutura civil da caixa de derivação (trincas, solapamentos, infiltração de água, etc.). 3.3 Realizar com o psicrômetro, a	Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto; Choque/Arco Elétrico; Quedas do eletricista;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Óculos de proteção;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 1 de 29
Título: Inspeção em Caixas de Derivação (CDs) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00770.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	captura da temperatura ambiente e a umidade relativa do ar. 3.4 Preparar o termovisor realizando ajuste de foco, emissividade, temperatura ambiente e umidade, conforme treinamento e orientações do fabricante. 3.5 Posicionar o termovisor na direção dos cabos e emendas a ser realizado a termovisão. Nota 16: Armazenar somente as fotos que apresentarem sobreaquecimento conforme Instrução Técnica de Inspeção Termográfica. Nota 17: Registrar todos os dados colhidos em ficha específica de inspeção.		Luva de vaqueta; Protetor Facial; Termovisor; Psicrômetro.
4. Fechamento da tampa da caixa de derivação	4.1 Em trabalho com 2 eletricitas, levantar a tampa da posição atual conduzindo-a lentamente até o local onde ela fechara novamente a caixa de derivação. 4.2 Acomodar a tampa ainda com os 2 eletricitas na guarnição da caixa de derivação descendo-a lentamente até sua acomodação; Nota 18: tomar os devidos cuidados com ergonomia e riscos de esmagamento de mãos e pés.	Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto; Choque/Arco Elétrico; Quedas do eletricitista; Prensamento de membros.	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Óculos de proteção; Luva de vaqueta;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 1 de 29
Título: Inspeção em Caixas de Derivação (CDs) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00770.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

			Protetor Facial; Atenção a ergonomia.
--	--	--	---

6.4 Passo a Passo após conclusão da atividade planejada

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Informar a Gerência de Manutenção	1.1 Informar a Gerência de Manutenção a finalização da atividade de inspeção de câmara transformadora. 1.2 O contato com a Gerência de Manutenção deve ser feito conforme POP.00168.EQTL - Comunicação com o COI.		Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança;
2. Organizar o local de trabalho.	2.1 Recolher e verificar todas as ferramentas e materiais utilizados na atividade. 2.2 Recolher também as sobras e resíduos de materiais. Nota 19: a equipe deverá recolher todos os resíduos gerados pela atividade (caixa, papel, pedaço de fio, saco plástico, etc.). 2.3. Organizar o local de trabalho POP.00110.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança.	Lesões Físicas nas mãos, olhos e cabeça; Quedas por desnível; Acidente de trânsito; Atropelamento;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPIs) Complementares: Luvas de vaqueta; Óculos de proteção; Ligar pisca alerta do

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 1 de 29
Título: Inspeção em Caixas de Derivação (CDs) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00770.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

			veículo; Nota 20: Observar por onde anda tendo cuidado com depressões, buracos e animais peçonhentos.
3. Retirar sinalização	3.1 Retirar a sinalização e delimitação da área de trabalho, guardando-os em seus devidos lugares conforme o POP.00110.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança.	Lesões Físicas nas mãos, olhos e cabeça; Quedas por desnível; Acidente de trânsito; Atropelamento;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPIs) Complementares: Luvas de vaqueta; Óculos de proteção;

6.5 Considerações essenciais

- Em qualquer atividade operacional os eletricitas devem minimamente estar com os Equipamentos de Proteção Individual Básico, que conforme os passos da tarefa e a análise preliminar de riscos (APR) apontar as necessidades, serão acrescidos as esses, outros Equipamentos de Proteção Individual Complementar.
- Remover todos os objetos/adornos metálicos do corpo (relógios, anéis, pulseiras e etc.) antes de iniciar a tarefa e guardá-los dentro do veículo.
- O eletricitista deverá estar com suas unhas aparadas a fim de evitar danos as luvas e mangas isolantes.
- Somente poderão integrar turmas de redes subterrâneas os colaboradores que possuam treinamento especializado para os serviços em espaço confinado com presença de

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 1 de 29
Título: Inspeção em Caixas de Derivação (CDs) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00770.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

equipamentos e cabos energizados.

- Sequência de Operação, aplicação dos métodos e procedimentos: Seguir rigorosamente a sequência de operação e métodos para cada tipo de serviço, de acordo com instruções recebidas no Treinamento para os riscos e os controles de risco existentes na execução passo a passo da tarefa propriamente dita.
- Religação do circuito caso haja algum desarme: Após o início dos serviços o Centro de Operação Integrado (COI) somente religará o circuito, caso haja algum desarme da proteção, após contato direto com o Órgão executor responsável pelos serviços, no caso o chefe de turma que está no campo executando serviço.
- Transportar equipamento ou ferramenta dentro da caçamba, desde que não comprometa a capacidade de carga determinada pelo fabricante, não dificulte a movimentação e posicionamento e não tenha risco de contato acidental com partes da rede energizada;

7 RECURSOS NECESSÁRIOS

Conforme relação de ferramentas e equipamentos informados no item 6.1.

8 ITEM DE CONTROLE

Controle de índice de manutenção (IMP).

9 ANEXOS

Anexo I - Formulário de Permissão de Entrada e Trabalho (PET)

10 CONTROLE DE REVISÕES

REV	DATA (Elaboração/ Revisão)	ITEM	DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL
00	13/11/2023		Emissão	Pedro Paulo Barros Dias
01	29/10/2025		Alteração na logo do cabeçalho e do anexo.	Carlos Roberto Pereira da Silva

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 1 de 29
Título: Inspeção em Caixas de Derivação (CDs) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00770.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

11 APROVAÇÃO

ELABORADOR (ES) / REVISOR (ES)

Pedro Paulo Barros Dias – Gerência de Manutenção de Redes de Distribuição

APROVADOR

Rodney Pereira Menderico Junior – Gerência Corporativa de Manutenção de Redes de Distribuição