



MANUAL DE PROCEDIMENTOS DE INSPEÇÃO EM UNIDADE DE BAIXA TENSÃO – LAUDO PADRÃO

**GERÊNCIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS E
COMERCIAIS**

	ANEXO I	Homologado em: -	Página: 2 de 71
Título: Laudo Técnico de Inspeção		Código: LAUDO PADRÃO	Revisão: 03

LAUDO TÉCNICO E PROCEDIMENTO DE FOTO

1.1 Informações Gerais:

- ❖ Todos os laudos devem ser precedidos do texto abaixo:
“Inspeção realizada na presença do Sr. (a) (...), (espos(a), irmão(a), filho(a), ...) do titular, responsável pela instalação.”
- ❖ O laudo padrão é para suporte do texto a ser escrito no TOI, deve-se observar as particularidades de cada irregularidade.
- ❖ Todos os TOI de código da família 100 é obrigatório o levantamento de carga, e os códigos 200 é desejável que seja levantado a carga, porém tem que ser preenchido a segunda via do TOI – levantamento de carga.
- ❖ **A segunda via do TOI de código 100, 200 e com troca de equipamentos não poderá ser entregue sem assinatura do cliente, exceto com autorização do líder ou executivo.**
- ❖ **Os casos realizados com perícia e apoio policial, informar que foi realizado com apoio policial e perícia, e informar o nome do Delegado e Perito.**
- ❖ Não escrever o código no TOI, são códigos internos da concessionária.
- ❖ Informar qualquer equipamento retirado de campo, medidor em corte, ou retirada quando os mesmos estão vulneráveis em UCs desligadas.
- ❖ Equipamentos furtados deve-se abrir B.O (Boletim de ocorrência).
- ❖ Fotos obrigatória para qualquer fiscalização:
 - 2 fotografias da fachada do imóvel (imóvel completo) em ângulos diferentes.
 - 1 foto do padrão completo
 - Leitura 04,08,09 quando for Tarifa Branca;
 - Erros de Aferição;
 - Todas fotos devem ser retiradas com a placa de fotos, tanto da irregularidade quanto normalizada;
 - 1 foto do acompanhante da inspeção na frente do imóvel que está sendo inspecionado;

RESUMO PARA CONTABILIZAÇÃO DO PLANO DE PERDAS

BAIXA TENSÃO				
NORMALIZAÇÃO		FRAUDE	PROJETOS	CLANDESTINO
109	201	109	175*	154*
115	202	115		
129	203	129		
154	204	164		
164	209	165		
165	210	168		
168	215	171		
171	308	172		
172	310	174		
174	311	175		
175		176		
176		188		
188				
307				

	ANEXO I	Homologado em: -	Página: 3 de 71
Título: Laudo Técnico de Inspeção		Código: LAUDO PADRÃO	Revisão: 03

**OBS: CÓDIGOS QUE NÃO SERÃO CONTABILIZADOS COMO NORMALIZAÇÃO
E INCREMENTO, FICANDO CONSIDERADO APENAS NA QUANTIDADE DE INSPEÇÃO**

211 - DEFEITO NO MEDIDOR – FATURANDO A MAIOR
212 - LEITURA A MENOR
214 - AFERIÇÃO A PEDIDO DO CLIENTE
218 - AUMENTO DE CARGA A REVELIA DA CONCESSIONÁRIA
221 - PERÍCIA JUDICIAL
303 - DEFICIÊNCIA NO PADRÃO DE ENTRADA
315 - RECORTE

INDICIE DE CÓDIGOS

	<i>Página</i>
109 CIRCUITO POTENCIAL INTERROMPIDO	5
115 MEDIDOR AVARIADO	7
129 MEDIDOR SEM ALIMENTACAO/NEUTRO	14
154 LIGACAO CLANDESTINA	16
164 DESVIO EMBUTIDO	18
165 DESVIO ANTES DA MEDIÇÃO	19
168 PONTE NO BLOCO DE TERMINAIS	20
171 AUTO RELIGADO COM PERDA	22
172 LIGACAO INVERTIDA	25
174 MEDIDOR INCLINADO / DEITADO	26
175 REGULARIZAÇÃO DE LIGAÇÃO DS CLANDESTINO	27
176 REGULARIZAÇÃO DE LIGAÇÃO CR DE NOVO CONTRATO	28
188 MEDIDOR COM IMÃ ACOPLADO	29
201 MEDIDOR COM DEFEITO	30
202 LIGACAO EXECUTADA COM ERRO	31
203 LIGACAO DIRETA SERV EMERG PLANTAO	32
204 EQUIPAMENTO NÃO IMPLANTADO	35
209 MEDIDOR COM DEFEITO - AUMENTO DE CARGA A REVELIA	36
210 PADRÃO DE MEDIÇÃO COM IMPEDIMENTO DE LEITURA	37
211 DEFEITO NO MEDIDOR - FATURADO A MAIOR	38
212 LEITURA A MENOR	39
214 AFERIÇÃO A PEDIDO DO CLIENTE	43
215 REGULARIZACAO DE LIGAÇÃO DIRETA	45
218 AUMENTO CARGA A REVELIA DA CONCESSIONARIA	47
221 PERÍCIA JUDICIAL	49
300 MEDIÇÃO NORMAL	49
302 ERRO DE CLASSIFICACAO TARIFARIA	50
303 DEFICIENCIA NO PADRAO DE ENTRADA	51
305 IMOVEL DESABITADO	53
306 DESLIGADO EM CAMPO	54
307 MEDIDOR SEM LACRES DO LABORATORIO	55
308 MEDIDOR DANIFICADO	56
309 AUTO-RELIGADO PELA MEDICAO	57
310 BLINDAGEM DE MEDICAO	58
311 ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA	60
314 INSTALAÇÃO DEMOLIDA OU EM DUPLICIDADE	62
315 RECORTE GERE	

	ANEXO I	Homologado em: -	Página: 4 de 71
Título: Laudo Técnico de Inspeção	Código: LAUDO PADRÃO	Revisão: 03	

2 IRREGULARIDADES COM PERDA (FRAUDE)

109 – CIRCUITO DE POTENCIAL INTERROMPIDO

(LINK/CIRCUITO EXTERNO/INTERNO ABERTO)

- Normalização 
- Fraude 
- Defeito 
- Expectativa de Incremento 
- Expectativa de CNR 
- Segue Fluxo de Avaliação Técnica 

Inspeção realizada na presença do Sr. (a) (...), (espos(a), irmão(a), filho(a), ...) do titular, responsável pela instalação.

Circuito de potencial interrompido na(s) fase(s) (A, B, C, ...) deixando de registrar corretamente a energia elétrica consumida.

Instalação foi normalizada com a substituição do medidor.

Orientação de Aplicação:

- Quando identificado abertura em um dos links do borne de linha do medidor.

Procedimento:

- Substituir o medidor preservando a irregularidade e ensacando-o no invólucro próprio, devidamente identificado e lacrado. (Quando o mesmo for no medidor)
- Notificar a instalação (TOI, LEVANTAMENTO DE CARGA, TNIC).
- Nas situações em que a fraude for caracterizada pela abertura do link no borne de linha do medidor, proceder com a retirada do equipamento para aferição usando a notificação do item 9. do TNIC, conforme exemplo abaixo:

9 - NOTIFICAÇÃO DE ENVIO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO PARA ANÁLISE TÉCNICA EM ÓRGÃO METROLÓGICO

Conforme Art. 592 da Resolução Normativa 1000/2021 ANEEL, o equipamento de medição da sua instalação foi retirado e lacrado no invólucro nº _____ conforme informado no TOI supracitado será encaminhado para laboratório metrológico, situada na Av. São Luís Rei de França, 100 - Turu - São Luís/MA para ser submetido a Avaliação Técnica no dia ____ / ____ das 08:00 às 12:00hs. Caso deseje, o consumidor poderá acompanhar-la pessoalmente ou por meio de representante legal (pessoa física ou jurídica), este deverá apresentar uma procuração e cópia do RG do titular.

2.1.1 Procedimento de foto:

Situação Encontrada (Irregularidade)

Obs: Todas as fotos se faz necessário com placa foto devidamente preenchida.

- 2 fotografias da irregularidade destacando-a com clareza (apontar com chave de fenda).
- 1 fotografia do alicate volt-ampère apresentando a tensão e/ou corrente na medição.

	ANEXO I	Homologado em: -	Página: 5 de 71
Título: Laudo Técnico de Inspeção	Código: LAUDO PADRÃO	Revisão: 03	

- 1 fotografia do ADR/FRATELO apresentando o erro da aferição. Na foto o ADR/FRATELO deve ficar próximo do medidor com a irregularidade.
- 1 fotografia do ADR/FRATELO de perto com destaque e clareza mostrando o erro da aferição.
- 1 fotografia do medidor encontrado e leitura.

Normalizada

- 1 fotografia do equipamento de medição ensacado no invólucro devidamente lacrado. Na foto o MEDIDOR ENSACADO deve ficar ao lado do MEDIDOR INSTALADO.
- 1 fotografia do novo equipamento de medição com leitura.

Fachada

- 1 fotografia da fachada do imóvel (imóvel completo).
- 1 fotografia do equipamento de medição ensacado no invólucro devidamente lacrado na frente da residência.

Adicionais

- 1 fotografia identificando a pessoa que acompanhou a inspeção.
- 1 fotografia de cada formulário utilizado na inspeção (TOI, LEVANTAMENTO DE CARGA, TNIC – frente e verso, RECIBO DO TOI, FINANCIAMENTO, etc.), destacando-os com clareza.

Opcional

- 2 fotografias das cargas instaladas (carga de maior consumo). Residencial: exemplo – ar condicionado. Comercial: exemplo – freezers, motores, balcão frigorífico, etc.

115 – MEDIDOR AVARIADO

- Normalização 
- Fraude 
- Defeito 
- Expectativa de Incremento 
- Expectativa de CNR 
- Segue Fluxo de Avaliação Técnica 

Inspeção realizada na presença do Sr. (a) (...), (esposo (a), irmão (a), filho (a), ...) do titular, responsável pela instalação.

Medidor avariado com intervenção interna (especificar a avaria quando possível) e (informar a situação dos selos: danificado, violado, sem selos, etc.), deixando de registrar corretamente a energia elétrica consumida.

Instalação foi normalizada com a substituição do medidor.

	ANEXO I	Homologado em: -	Página: 6 de 71
Título: Laudo Técnico de Inspeção		Código: LAUDO PADRÃO	Revisão: 03

2.1.2 **TIPOS DE AVARIA:**

- Circuito interno de potencial interrompido.
- Relação da registradora (RR) trocada.
- Mancal desregulado ou solto.
- Disco parado, empenado ou travado (preso).
- Redução dos dentes da engrenagem.
- Engrenagem danificada ou trocada.
- Bloqueio do registrador.
- Bloqueio da engrenagem.
- Registrador desacoplado ou danificado.
- Registrador trocado.
- Bulbo furado (com a materialidade).
- Selo violado (com perda).
- Medidor quebrado/danificado (com perda)

	ANEXO I	Homologado em: -	Página: 7 de 71
Título: Laudo Técnico de Inspeção		Código: LAUDO PADRÃO	Revisão: 03

Para os casos que o **MEDIDOR ESTIVER APRESENTANDO PERDA E NÃO FOR POSSÍVEL DETECTAR A AVARIA** no momento da inspeção, preencher o laudo da seguinte forma:

Observações: A equipe deve analisar se cliente possui histórico de reincidência em autuações, avaliar consumo com a carga instalada, etc., para aplicação do lado abaixo.

Inspeção realizada na presença do Sr. (a) (...), (**esposo (a), irmão (a), filho (a), ...**) do titular, responsável pela instalação.

Medidor retirado para aferição. Instalação foi normalizada com a substituição do medidor.

2.1.3 Orientação de Aplicação:

- Quando identificado intervenção nas características originais do medidor, ocasionando perda.

Observações:

- O erro apresentado no FRATELO/ADR deverá ser preenchido no ITEM 13 do TNIC, informando o erro, tensão/corrente no momento do teste, voltas/pulsos contabilizados para realização do teste, medidor e carga utilizada no teste.
- Quando o erro for de 100% não deverá ser feito o teste com o padrão de aferição portátil (Fratelo/ADR), a equipe deverá informar o motivo no verso do TNIC e evidenciar através de foto.

2.1.4 Procedimento:

- Retirar o medidor preservando a irregularidade e ensacando-o no invólucro próprio devidamente identificado e lacrado.
- Regularizar a medição com um novo medidor.
- Notificar a instalação (TOI, LEVANTAMENTO DE CARGA, TNIC).
- Notificar a instalação, acerca da data do agendamento da aferição usando a notificação do item 9. do TNIC, conforme exemplo abaixo:

9 - NOTIFICAÇÃO DE ENVIO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO PARA ANÁLISE TÉCNICA EM ÓRGÃO METROLÓGICO	
Conforme Art. 592 da Resolução Normativa 1000/2021 ANEEL, o equipamento de medição da sua instalação foi retirado e lacrado no invólucro nº	conforme informado
no TOI supracitado será encaminhado para laboratório metrológico, situada na Av. São Luís Rei de França, 100 • Turu • São Luís/MA para ser submetido a Avaliação Técnica no dia	/
/ das 08:00 às 12:00hs. Caso deseje, o consumidor poderá acompanhar-la pessoalmente ou por meio de representante legal (pessoa física ou jurídica), este deverá apresentar uma	
procuração e cópia do RG do titular.	

Procedimento de foto:

Situação Encontrada (Irregularidade)

	ANEXO I	Homologado em: -	Página: 8 de 71
Título: Laudo Técnico de Inspeção		Código: LAUDO PADRÃO	Revisão: 03

- 2 fotografias da irregularidade destacando-a com clareza (apontar com chave de fenda).
- 1 fotografia do alicate volt-ampère apresentando a tensão e/ou corrente na medição.
- 1 fotografia do FRATELO/ADR apresentando o erro da medição e o número do equipamento de aferição. Na foto o FRATELO/ADR deve ficar ao lado, na parte de baixo ou em cima do medidor com a irregularidade.
- 1 fotografia do medidor encontrado e leitura.

2.1.5 Normalizada

- 1 fotografia do equipamento de medição ensacado no invólucro. Na foto o MEDIDOR ENSACADO deve ficar ao lado do MEDIDOR INSTALADO.
- 1 fotografia do novo equipamento de medição.

2.1.6 Fachada

- 1 fotografias da fachada do imóvel (imóvel completo) em ângulos diferentes.
- 1 fotografia do equipamento de medição ensacado no invólucro devidamente lacrado na frente da residência.

2.1.7 Adicionais

- 1 fotografia identificando a pessoa que acompanhou a inspeção.
- 1 fotografia de cada formulário utilizado na inspeção (TOI, LEVANTAMENTO DE CARGA, TNIC– frente e verso, RECIBO DO TOI, FINANCIAMENTO, Notificação, etc.), destacando-os com clareza.
- 2 fotografias das cargas instaladas (carga de maior consumo). Residencial: exemplo – ar condicionado. Comercial: exemplo – freezers, motores, balcão frigorífico, etc.

Para os casos de RETROAÇÃO DE LEITURA, proceder de acordo com as orientações abaixo:

2.1.8 Procedimento:

- Montar um histórico de evidências com fotos da leitura mostrando o jornal do dia ou um site de notícias que evidencia a data do dia da fotografia.
- Usar no mínimo duas fotos em dias diferentes para caracterizar que na segunda foto a leitura está menor que na primeira foto.
- Retirar o medidor preservando a irregularidade e ensacando-o no invólucro próprio devidamente identificado e lacrado.
- Regularizar a medição com um novo medidor.
- Notificar a instalação (TOI, LEVANTAMENTO DE CARGA, TNIC).
- Notificar a instalação, acerca da data do agendamento da aferição usando a notificação do item 9. do TNIC, conforme exemplo abaixo:

	ANEXO I	Homologado em: -	Página: 9 de 71
Título: Laudo Técnico de Inspeção	Código: LAUDO PADRÃO	Revisão: 03	

9 - NOTIFICAÇÃO DE ENVIO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO PARA ANÁLISE TÉCNICA EM ÓRGÃO METROLÓGICO

Conforme Art. 592 da Resolução Normativa 1000/2021 ANEEL, o equipamento de medição da sua instalação foi retirado e lacrado no invólucro nº _____ conforme informado no TOI supracitado será encaminhado para laboratório metrológico, situada na Av. São Luís Rei de França, 100 • Turu • São Luís/MA para ser submetido a Avaliação Técnica no dia ____ / ____ das 08:00 às 12:00hs. Caso deseje, o consumidor poderá acompanhar-la pessoalmente ou por meio de representante legal (pessoa física ou jurídica), este deverá apresentar uma procuração e cópia do RG do titular.

2.1.9 Procedimento de foto:

Situação Encontrada (Irregularidade)

- 2 fotografias da irregularidade destacando-a com clareza (apontar com chave de fenda).
- 1 fotografia do alicate volt-ampère apresentando a tensão e/ou corrente na medição.
- 1 fotografia do FRATELO/ADR apresentando o erro da medição e o número do equipamento de aferição. Na foto o FRATELO/ADR deve ficar ao lado do medidor com a irregularidade.
- 1 fotografia do medidor encontrado e leitura.

2.1.15 Normalizada

- 1 fotografia do equipamento de medição ensacado no invólucro. Na foto o MEDIDOR ENSACADO deve ficar ao lado do MEDIDOR INSTALADO.
- 1 fotografia do novo equipamento de medição.

2.1.16 Fachada

- 1 fotografias da fachada do imóvel (imóvel completo) em ângulos diferentes.
- 1 fotografia do equipamento de medição ensacado no invólucro devidamente lacrado na frente da residência.

2.1.17 Adicionais

- 1 fotografia identificando a pessoa que acompanhou a inspeção.
- 1 fotografia de cada formulário utilizado na inspeção (TOI, LEVANTAMENTO DE CARGA, TNIC – frente e verso, RECIBO DO TOI, FINANCIAMENTO, etc.), destacando-os com clareza.
- 2 fotografias das cargas instaladas (carga de maior consumo). Residencial: exemplo – ar condicionado. Comercial: exemplo – freezers, motores, balcão frigorífico, etc.

129 – MEDIDOR SEM ALIMENTAÇÃO/NEUTRO (NEUTRO INTERROMPIDO)

- Normalização 
- Fraude 
- Defeito 
- Expectativa de Incremento 
- Expectativa de CNR 
- Segue Fluxo de Avaliação Técnica 

	ANEXO I	Homologado em: -	Página: 10 de 71
Título: Laudo Técnico de Inspeção		Código: LAUDO PADRÃO	Revisão: 03

Inspeção realizada na presença do Sr. (a) (...), (**esposo (a), irmão (a), filho (a), ...**) do titular, responsável pela instalação.

Circuito de alimentação de neutro interrompido (**no borne do medidor, no ramal de entrada, no barramento ou na rede de distribuição**), deixando de registrar corretamente o consumo de energia elétrica (**OPCIONAL: controlando o consumo através de disjuntor/interruptor, etc.**).

Instalação foi normalizada com a substituição do ramal de serviço ou retirada do desvio.

OBS: **Se for substituir o medidor, informar no laudo padrão o motivo.**

Instalação foi normalizada com a substituição do ramal de serviço ou retirada do desvio.

O medidor foi substituído (informar o motivo).

2.1.18 Orientação de Aplicação:

- Quando identificado medidor sem neutro (neutro isolado), com utilização de um neutro por fora ocasionando perda.

2.1.19 Procedimento:

- Regularizar a medição retirando o desvio e substituindo os condutores danificados.
- Notificar a instalação (TOI, LEVANTAMENTO DE CARGA, TNIC).

2.1.20 Procedimento de foto:

Situação Encontrada (Irregularidade)

- 2 fotografias da irregularidade destacando-a com clareza a medição sem alimentação do neutro (apontar com chave de fenda).
- 1 fotografia do alicate volt-ampère apresentando a tensão e/ou corrente na medição/desvio.
- 1 fotografia do dispositivo (DISJUNTOR/INTERRUPTOR) para controle do consumo, caso haja.
- 1 fotografia do medidor encontrado e leitura.

2.1.21 Normalizada

- 1 fotografia do FRATELO/ADR apresentando o erro da medição e o número do equipamento de aferição. Na foto o FRATELO/ADR deve ficar ao lado do medidor normalizado.
- 1 fotografia do novo ramal de entrada, caso este seja substituído ou da regularização da ligação (instalação normalizada) no mesmo ângulo da irregularidade encontrada.

2.1.22 Fachada

- 2 fotografias da fachada do imóvel (imóvel completo) em ângulos diferentes.

2.1.23 Adicionais

- 1 fotografia identificando a pessoa que acompanhou a inspeção.
- 1 fotografia de cada formulário utilizado na inspeção (TOI, LEVANTAMENTO DE CARGA, TNIC– frente e verso, etc.), destacando-os com clareza.
- 2 fotografias das cargas instaladas (carga de maior consumo). Residencial: exemplo – ar condicionado. Comercial: exemplo – freezers, motores, balcão frigorífico, etc.

	ANEXO I	Homologado em: -	Página: 11 de 71
Título: Laudo Técnico de Inspeção		Código: LAUDO PADRÃO	Revisão: 03

154 – LIGAÇÃO CLANDESTINA

- Normalização 
- Fraude 
- Defeito 
- Expectativa de Incremento 
- Expectativa de CNR 
- Segue Fluxo de Avaliação Técnica 

Inspeção realizada na presença do Sr. (a) (...), responsável pela instalação.

Instalação (**residencial, comercial, industrial, poder público, rural, etc.**) ligada direto da rede, à revelia da Equatorial Energia, deixando deregistrar a energia elétrica consumida.

Instalação normalizada com a instalação do medidor e ramal de serviço.

2.1.24 Orientação de Aplicação:

- Quando identificado imóvel sem histórico de vínculo contratual (nunca foi cliente), ligado na rede à revelia da empresa.

Procedimento:

- Realizar a consulta do CPF do cliente para saber se está apto para regularização (sem débito);
- Regularizar a medição instalando medidor e retirando o desvio.
- Informar os dados cadastrais do consumidor (nome, endereço, telefone, data de nascimento, CPF/CNPJ, RG, fase ligada, medidores vizinhos, transformador, poste, capacidade do disjuntor e data de origem da ligação).
- O tempo de moradia informado pelo cliente deverá ser comprovado através de documento. A equipe deverá consultar vizinhos para se certificar sobre o tempo de moradia do consumidor a ser regularizado.
- Caso não haja comprovação, inserir o texto “cliente não conseguiu comprovar” no campo “Existe Desde” e o período de moradia informado pelo cliente deverá ser preenchido no verso do TR.
- Nas situações em que o novo morador já possuir débitos em outra instalação, este só poderá ser regularizado com a criação da unidade, quando quitar ou negociar a dívida existente. Aplicar TR, TCD.
- Notificar a instalação (TR).

2.1.25 Procedimento de foto:

Situação Encontrada (Irregularidade)

- 2 fotografias da irregularidade destacando-a com clareza o condutor irregular se dirigindo para o interior do imóvel (utilizar o alicate volt-ampère para mostrar a passagem de corrente e/ou tensão no ramal de ligação).
- 1 fotografia da caixa de medição (caso haja) sem medidor.

	ANEXO I	Homologado em: -	Página: 12 de 71
Título: Laudo Técnico de Inspeção		Código: LAUDO PADRÃO	Revisão: 03

Normalizada

- 1 fotografia do medidor instalado (instalação normalizada), no mesmo ângulo da irregularidade encontrada.
- 1 fotografia do ramal retirado.
- 1 foto da derivação desconectado e retirado.

Fachada

- 2 fotografias da fachada do imóvel (imóvel completo) em ângulos diferentes.

Adicionais

- 1 fotografia identificando a pessoa que acompanhou a inspeção.
- 1 fotografia de cada formulário utilizado na inspeção (TR, FINANCIAMENTO, TCD, TT, etc.), destacando-os com clareza.
- 2 fotografias das cargas instaladas (carga de maior consumo). Residencial: exemplo – ar condicionado. Comercial: exemplo – freezers, motores, balcão frigorífico, etc.

164 – DESVIO EMBUTIDO

- Normalização 
- Fraude 
- Defeito 
- Expectativa de Incremento 
- Expectativa de CNR 
- Segue Fluxo de Avaliação Técnica 

Inspeção realizada na presença do Sr. (a) (...), (espos(a), irmão(a), filho(a), ...) do titular, responsável pela instalação.

Derivação antes da medição embutida na (o) (parede, calçada, telhado, eletroduto, etc.) não registrando corretamente o consumo de energia elétrica, detectado através de (a) (incisão na parede, incisão na calçada, retirada dos cabos, retiradas das telhas, etc.). (OPCIONAL: o controlando consumo através de disjuntor/interruptor e registrando corrente de (...) ampères

Instalação foi normalizada com a substituição do ramal de serviço ou retirada do desvio.

OBS: Se for substituir o medidor, informar no laudo padrão o motivo.

Instalação foi normalizada com a substituição do ramal de serviço ou retirada do desvio.

O medidor foi substituído (informar o motivo).

Procedimento:

- Regularizar a medição retirando o desvio e/ou substituindo os condutores danificados.
- Notificar a instalação (TOI, LEVANTAMENTO DE CARGA, TNIC).

	ANEXO I	Homologado em: -	Página: 13 de 71
Título: Laudo Técnico de Inspeção		Código: LAUDO PADRÃO	Revisão: 03

Procedimento de foto:

Situação Encontrada (Irregularidade)

- 2 fotografias da irregularidade destacando-a com clareza (utilizar o alicate volt-ampère para mostrar a passagem de corrente e/ou tensão no desvio e apontá-lo com chave de fenda).
- 1 fotografia do dispositivo (DISJUNTOR/INTERRUPTOR) para controle do consumo, caso haja.

Normalizada

- 2 fotografias do novo ramal de entrada ou do ramal sem o desvio (instalação normalizada), no mesmo ângulo da irregularidade encontrada.

Fachada

- 2 fotografias da fachada do imóvel (imóvel completo) em ângulos diferentes.

Adicionais

- 1 fotografia do FRATELO/ADR apresentando o erro da medição e o número do equipamento de aferição. Na foto o FRATELO/ADR deve ficar ao lado do medidor encontrado.
- 1 fotografia do medidor encontrado e leitura.
- 1 fotografia de cada formulário utilizado na inspeção (TOI, LEVANTAMENTO DE CARGA, TNIC – frente e verso, RECIBO DO TOI, FINANCIAMENTO, etc.), destacando-os com clareza.
- 1 fotografia identificando a pessoa que acompanhou a inspeção.
- 2 fotografias das cargas instaladas (carga de maior consumo). Residencial: exemplo – ar condicionado. Comercial: exemplo – freezers, motores, balcão frigorífico, etc.

165– DESVIO ANTES DA MEDIÇÃO (SOMENTE CLIENTES LG ou em LIGAÇÃO NOVA)

- Normalização 
- Fraude 
- Defeito 
- Expectativa de Incremento 
- Expectativa de CNR 
- Segue Fluxo de Avaliação Técnica 

Para os CASOS DE DESVIO, utilizar:

Inspeção realizada na presença do Sr. (a) (...), (**esposo (a), irmão (a), filho (a), ...**) do titular, responsável pela instalação.

Derivação antes da medição saindo (**do beiral, da rede, do poste, do condutor de entrada próximo ao medidor, do borne de linha do medidor, etc.**) sem registrar corretamente o consumo de energia elétrica (**OPCIONAL: controlando o consumo através de disjuntor/interruptor, etc.**). Instalação foi normalizada com a substituição do ramal de serviço e retirada do desvio.

Instalação foi normalizada com a substituição do ramal de serviço ou retirada do desvio.

	ANEXO I	Homologado em: -	Página: 14 de 71
Título: Laudo Técnico de Inspeção		Código: LAUDO PADRÃO	Revisão: 03

OBS: Se for substituir o medidor, informar no laudo padrão o motivo.

Instalação foi normalizada com a substituição do ramal de serviço ou retirada do desvio.

O medidor foi substituído (informar o motivo).

2.1.26 Para os **CASOS DE LIGADO DIRETO**, utilizar:

Inspeção realizada na presença do Sr. (a) (...), (**esposo (a), irmão (a), filho (a), ...**) do titular, responsável pela instalação.

Ligado direto sem medição, à revelia da concessionária, sem registrar o consumo de energia. Instalação foi normalizada com a instalação do medidor, substituição do ramal de serviço ou retirada do desvio.

2.1.27 **Orientação de Aplicação:**

- Quando identificado desvio antes da medição em unidade LG exemplo: no borne de linha, direto do poste, beiral, barramento, bucha do transformador, transformador ligado direto e nos casos de medidor duplê.

2.1.28 **Procedimento:**

- Regularizar a medição retirando o desvio e substituindo os condutores danificados.
- Notificar a instalação (TOI, LEVANTAMENTO DE CARGA, TNIC).

2.1.29 **Procedimento de foto:**

Situação Encontrada (Irregularidade)

- 2 fotografias da irregularidade destacando-a com clareza (utilizar o alicate volt-ampère para mostrar a passagem de corrente e/ou tensão no desvio e apontá-lo com chave de fenda).
- 1 fotografia do dispositivo (DISJUNTOR/INTERRUPTOR) para controle do consumo, caso haja.

2.1.30 **Normalizada**

- 2 fotografias do novo ramal de entrada, caso este seja substituído ou da regularização da ligação (instalação normalizada), no mesmo ângulo da irregularidade encontrada.

2.1.31 **Fachada**

- 2 fotografias da fachada do imóvel (imóvel completo) em ângulos diferentes.

2.1.32 **Adicionais**

- 1 fotografia do FRATELO/ADR apresentando o erro da medição e o número do equipamento de aferição. Na foto o FRATELO/ADR deve ficar ao lado do medidor encontrado.
- 1 fotografia do medidor encontrado e leitura.
- 1 fotografia de cada formulário utilizado na inspeção (TOI, LEVANTAMENTO DE CARGA, TNIC – frente e verso, RECIBO DO TOI, FINANCIAMENTO, etc.), destacando-os com clareza.
- 1 fotografia identificando a pessoa que acompanhou a inspeção.

	ANEXO I	Homologado em: -	Página: 15 de 71
Título: Laudo Técnico de Inspeção		Código: LAUDO PADRÃO	Revisão: 03

- 2 fotografias das cargas instaladas (carga de maior consumo). Residencial: exemplo – ar condicionado. Comercial: exemplo – freezers, motores, balcão frigorífico, etc.

Observações:

- Quando o desvio for um gancho, uma das fotos deverá mostrar com exatidão para onde o desvio está indo.
- Evidenciar nas fotos o condutor irregular se dirigindo para o interior do imóvel, ou seja, a equipe DEVE evidenciar na foto a origem da irregularidade (ponto de conexão na rede/linha/borne) e o destino (imóvel/carga/disjuntor) do desvio.

2.1.1 Para os casos de **MEDIDOR DUBLÊ, utilizar:**

Inspeção realizada na presença do Sr. (a) (...), (**esposo (a), irmão (a), filho (a), ...**) do titular, responsável pela instalação.

Unidade encontrada com medidor nº XXXXXXXX não cadastrado, em situação (extraviado/furtado), substituído à revelia da Equatorial, impedindo o registro correto pelo medidor cadastrado. Unidade foi normalizada com a retirada do medidor dublê e **instalação do medidor cadastrado, ou com a instalação de um novo medidor**

2.1.2 Procedimento:

- Montar um histórico de evidências com fotos do medidor encontrado na instalação, usar o jornal do dia ou um site de notícias que evidencia a data do dia da fotografia.
- Usar no mínimo três fotos em dias diferentes para caracterizar que está sendo realizada a substituição do medidor cadastrado por um não cadastrado durante um período do mês.
- Registrar Boletim de Ocorrência, antes da autuação, relatando o furto do medidor dublê.
- Caso o cliente não forneça o medidor cadastrado, regularizar a medição com um novo medidor e registrar Boletim de Ocorrência relatando o furto medidor cadastrado.
- Notificar a instalação (TOI, LEVANTAMENTO DE CARGA, TNIC).

2.1.3 Procedimento de foto:

Situação Encontrada (Irregularidade)

- Usar no mínimo três fotos em dias diferentes para caracterizar que está sendo realizada a substituição do medidor cadastrado por um não cadastrado durante um período do mês, usando o jornal do dia ou um site de notícias que evidencia a data do dia da fotografia.
- 2 fotografias da irregularidade destacando-a com clareza (**evidenciando a numeração e a leitura do medidor encontrado**).
- 1 fotografia do alicate volt-ampère apresentando a tensão e/ou corrente na medição.

2.1.4 Normalizada

- 1 fotografia do novo equipamento de medição.
- 1 fotografia do FRATELO/ADR apresentando o erro da medição e o número do equipamento de aferição. Na foto o FRATELO/ADR deve ficar ao lado do medidor com a instalado.

	ANEXO I	Homologado em: -	Página: 16 de 71
Título: Laudo Técnico de Inspeção		Código: LAUDO PADRÃO	Revisão: 03

2.1.5 Fachada

- 2 fotografias da fachada do imóvel (imóvel completo) em ângulos diferentes.

2.1.6 Adicionais

- 1 fotografia identificando a pessoa que acompanhou a inspeção.
- 1 fotografia de cada formulário utilizado na inspeção (TOI, LEVANTAMENTO DE CARGA, TNIC – frente e verso, RECIBO DO TOI, IT/BLC, Notificação, etc.), destacando-os com clareza.
- 2 fotografias das cargas instaladas (carga de maior consumo). Residencial: exemplo – ar condicionado. Comercial: exemplo – freezers, motores, balcão frigorífico, etc.

168 – PONTE NO BLOCO DE TERMINAIS

- Normalização 
- Fraude 
- Defeito 
- Expectativa de Incremento 
- Expectativa de CNR 
- Segue Fluxo de Avaliação Técnica 

Inspeção realizada na presença do Sr. (a) (...), (**esposo (a), irmão (a), filho (a), ...**) do titular, responsável pela instalação.

Ponte no bloco de terminais interligando o lado linha ao lado carga do medidor através de um condutor de cor (...), deixando de registrar corretamente a energia elétrica consumida. Instalação foi normalizada com a retirada da ponte.

Instalação foi normalizada com a retirada da ponte

OBS: **Se for substituir o medidor, informar no laudo padrão o motivo.**

Instalação foi normalizada com a retirada da ponte.

O medidor foi substituído (informar o motivo).

2.1.7 Orientação de Aplicação:

- Quando identificado jumper interligando as fases, sem intervenção na estrutura física do medidor.

2.1.8 Procedimento:

- Regularizar a instalação retirando a ponte do bloco de terminais do medidor.
- Notificar a instalação (TOI, LEVANTAMENTO DE CARGA, TNIC).

Procedimento de foto:

Situação Encontrada (Irregularidade)

- 2 fotografias da irregularidade destacando-a com clareza (caso não esteja bem visível colocar um papel branco por trás do fio da ponte para melhor visualização e apontar com chave de fenda).

	ANEXO I	Homologado em: -	Página: 17 de 71
Título: Laudo Técnico de Inspeção	Código: LAUDO PADRÃO	Revisão: 03	

- 1 fotografia do alicate volt-ampère apresentando a tensão e/ou corrente na medição/desvio.
- 1 fotografia do FRATELO/ADR apresentado o erro de medição e o número do equipamento de aferição. Na foto o FRATELO/ADR deve ficar ao lado do medidor encontrado.

Normalizada

- 2 fotografias da medição regularizada (medidor sem o “Jumper”), no mesmo ângulo da irregularidade encontrada.

Fachada

- 2 fotografias da fachada do imóvel (imóvel completo) em ângulos diferentes.

Adicionais

- 1 fotografia do medidor encontrado e leitura.
- 1 fotografia de cada formulário utilizado na inspeção (TOI, LEVANTAMENTO DE CARGA, TNIC – frente e verso, RECIBO DO TOI, FINANCIAMENTO, etc.), destacando-os com clareza.
- 1 fotografia identificando a pessoa que acompanhou a inspeção.
- 2 fotografias das cargas instaladas (carga de maior consumo). Residencial: exemplo – ar condicionado. Comercial: exemplo – freezers, motores, balcão frigorífico, etc.

171 – INSTALAÇÃO CORTADA NO SISTEMA E LIGADA DIRETO À REVELIA

(SOMENTE CLIENTES CR – ENCONTRADO O MESMO TITULAR)

- Normalização 
- Fraude 
- Defeito 
- Expectativa de Incremento 
- Expectativa de CNR 
- Segue Fluxo de Avaliação Técnica 

Inspeção realizada na presença do Sr. (a) (...), (esposo (a), irmão (a), filho (a), ...) do titular, responsável pela instalação.

Instalação auto religada com alimentação saindo (do beiral, da rede, do poste, do condutor de entrada próximo ao medidor, do borne de linha do medidor, etc.) sem registrar corretamente o consumo de energia elétrica (OPCIONAL: controlando o consumo através de disjuntor/interruptor, etc.).

Instalação foi normalizada com a retirada do desvio.

Instalação ficou (ligada).

Instalação foi normalizada com a substituição do ramal de serviço e ou retirada do desvio.

OBS: Se for substituir o medidor, informar no laudo padrão o motivo.

Instalação foi normalizada com a substituição do ramal de serviço ou retirada do desvio.

O medidor foi substituído (informar o motivo).

	ANEXO I	Homologado em: -	Página: 18 de 71
Título: Laudo Técnico de Inspeção	Código: LAUDO PADRÃO	Revisão: 03	

2.1.9 Orientação de Aplicação:

- Quando identificado instalação CR no sistema e auto religado em campo por fora da medição, com menos de 03 faturas em aberto ou tratar-se de cliente com mais de 03 faturas em aberto, em que ocorra a negociação da dívida e onde não haja alteração de morador.

Procedimento:

- Aplicar esse código apenas nas situações em que o titular da unidade ainda for o morador do imóvel.
- Regularizar a medição retirando o desvio e/ou substituindo os condutores danificados.
- Negociar os débitos existentes no cliente/instalação.
- Notificar a instalação (TOI, LEVANTAMENTO DE CARGA, TNIC, TCD).

Procedimento de foto:

Situação Encontrada (Irregularidade)

- 2 fotografias da irregularidade destacando-a com clareza (utilizar o alicate volt-ampère para mostrar a passagem de corrente e/ou tensão no ramal de ligação (desvio) e apontá-lo com chave de fenda).
- 1 fotografia do alicate volt-ampère apresentando a tensão e/ou corrente no desvio.
- 1 fotografia do dispositivo (DISJUNTOR/INTERRUPTOR) para controle do consumo, caso haja.
- 1 fotografia da caixa de medição sem medidor (caso haja) ou com ligação por fora do medidor.

Normalizada

- 1 fotografia do equipamento de medição instalado (nos casos da IN (UC) encontrada sem medidor) e da retirada do desvio (instalação normalizada), no mesmo ângulo da irregularidade encontrada.
- 1 fotografia da instalação regularizada, no mesmo ângulo da irregularidade encontrada.

Fachada

- 2 fotografias da fachada do imóvel (imóvel completo) em ângulos diferentes.

Adicionais

- 1 fotografia do medidor encontrado e leitura, caso haja.
- 1 fotografia de cada formulário utilizado na inspeção (TOI, LEVANTAMENTO DE CARGA, TNIC – frente e verso, RECIBO DO TOI, FINANCIAMENTO, TCD, etc.), destacando-os com clareza.
- 1 fotografia do FRATELO/ADR apresentando o erro da medição (caso haja medidor) e o número do equipamento de aferição. Na foto o FRATELO/ADR deve ficar ao lado do medidor encontrado, caso haja.
- 1 fotografia identificando a pessoa que acompanhou a inspeção.
- 2 fotografias das cargas instaladas (carga de maior consumo). Residencial: exemplo – ar condicionado. Comercial: exemplo – freezers, motores, balcão frigorífico, etc.

	ANEXO I	Homologado em: -	Página: 19 de 71
Título: Laudo Técnico de Inspeção		Código: LAUDO PADRÃO	Revisão: 03

172 – LIGAÇÃO INVERTIDA

MEDIDOR ELETROMECAÂNICO- BT

- Normalização 
- Fraude 
- Defeito 
- Expectativa de Incremento 
- Expectativa de CNR 
- Segue Fluxo de Avaliação Técnica 

Inspeção realizada na presença do Sr. (a) (...), (**espos(a), irmão(a), filho(a), ...**) do titular, responsável pela instalação.

Ligação invertida à revelia da Equatorial Energia, com condutores de entrada (**indicar as fases A, B ou C**) ligados na saída do medidor e os condutores de saída ligados na entrada do medidor, provocando rotação contrária ou travamento do disco, deixando de registrar corretamente o consumo de energia elétrica. Instalação foi normalizada com a substituição do medidor.

2.1.10 Orientação de Aplicação:

- Quando identificado inversão das fases do medidor (fase da linha no lado carga e a fase carga no lado linha).

2.1.11 Procedimento:

- Regularizar a medição corrigindo a ligação.
- Notificar a instalação (TOI, LEVANTAMENTO DE CARGA, TNIC).

2.1.12 Procedimento de foto:

Situação Encontrada (Irregularidade)

- 2 fotografias da irregularidade destacando-a com clareza, retirando o ramal do lado linha do medidor e utilizando o alicate volt-ampère para mostrar a tensão no lado carga do borne do medidor (apontá-lo com chave de fenda).

2.1.13 Normalizada

- 1 fotografia da ligação regularizada (instalação normalizada), retirando o ramal do lado linha do medidor e utilizando o alicate volt-ampère para mostrar ausência de tensão no lado carga do borne do medidor, no mesmo ângulo da irregularidade encontrada.
- 1 fotografia da ligação regularizada (instalação normalizada), com as conexões linha e carga do medidor, no mesmo ângulo da irregularidade encontrada.

2.1.14 Fachada

- 2 fotografias da fachada do imóvel (imóvel completo) em ângulos diferentes.

	ANEXO I	Homologado em: -	Página: 20 de 71
Título: Laudo Técnico de Inspeção		Código: LAUDO PADRÃO	Revisão: 03

2.1.15 Adicionais

- 1 fotografia do medidor encontrado e leitura.
- 1 fotografia de cada formulário utilizado na inspeção (TOI, LEVANTAMENTO DE CARGA, TNIC – frente e verso, RECIBO DO TOI, FINANCIAMENTO, etc.), destacando-os com clareza.
- 1 fotografia do FRATELO/ADR apresentando o erro da medição e o número do equipamento de aferição. Na foto o FRATELO/ADR deve ficar ao lado do medidor encontrado (após normalização).
- 1 fotografia identificando a pessoa que acompanhou a inspeção.
- 2 fotografias das cargas instaladas (carga de maior consumo). Residencial: exemplo – ar condicionado. Comercial: exemplo – freezers, motores, balcão frigorífico, etc.

2.1.16 MEDIDOR ELETRÔNICO POLIFÁSICO-BT

Inspeção realizada na presença do Sr. (a) (...), (**esposo (a), irmão (a), filho(a), ...**) do titular, responsável pela instalação.

Ligação invertida à revelia da Equatorial Energia, com condutores de entrada (**indicar as fases A, B ou C**) ligados na saída do medidor e os condutores de saída ligados na entrada do medidor, deixando de registrar corretamente o consumo de energia elétrica.

Instalação foi normalizada regularizando a ligação

OBS: **Se for substituir o medidor, informar no laudo padrão o motivo.**

Instalação foi normalizada regularizando a ligação,

O medidor foi substituído (informar o motivo).

Procedimento:

- Regularizar a medição corrigindo a ligação.
- Notificar a instalação (TOI, LEVANTAMENTO DE CARGA, TNIC).

Procedimento de foto:

Situação Encontrada (Irregularidade)

- 2 fotografias da irregularidade destacando-as com clareza, mostrando no display do medidor as fases invertidas (apontá-lo com chave de fenda).
- 1 fotografias do alicate volt-ampère apresentando a tensão e/ou corrente na medição.
- 1 fotografia do FRATELO/ADR apresentando o erro da medição e o número do equipamento de aferição. Na foto o FRATELO/ADR deve ficar ao lado do medidor encontrado (com a irregularidade).

	ANEXO I	Homologado em: -	Página: 21 de 71
Título: Laudo Técnico de Inspeção		Código: LAUDO PADRÃO	Revisão: 03

Normalizada

- 1 fotografia da ligação regularizada (instalação normalizada), mostrando no display do medidor a correção das fases, no mesmo ângulo da irregularidade encontrada.
- 1 fotografia do FRATELO/ADR apresentando o erro da medição e o número do equipamento de aferição. Na foto o FRATELO/ADR deve ficar ao lado do medidor encontrado (após normalização).

Fachada

- 2 fotografias da fachada do imóvel (imóvel completo) em ângulos diferentes.

Adicionais

- 1 fotografia do medidor encontrado e leitura.
- 1 fotografia de cada formulário utilizado na inspeção (TOI, LEVANTAMENTO DE CARGA, TNIC – frente e verso, RECIBO DO TOI, FINANCIAMENTO, etc.), destacando-os com clareza.
- 1 fotografia identificando a pessoa que acompanhou a inspeção.
- 2 fotografias das cargas instaladas (carga de maior consumo). Residencial: exemplo – ar condicionado. Comercial: exemplo – freezers, motores, balcão frigorífico, etc.

2.1.17 FASE CONECTADA AO BORNE DO NEUTRO E VICE-VERSA COM OUTRA FONTE DE NEUTRO

Inspeção realizada na presença do Sr. (a) (...), (**esposo (a), irmão (a), filho(a), ...**) do titular, responsável pela instalação.

Ligação invertida com condutor fase ligado no borne do neutro e condutor neutro ligado no borne da fase, (**com malha de aterramento interna ou fonte de alimentação de neutro irregular**), deixando de registrar corretamente a energia elétrica consumida.

Instalação foi normalizada regularizando a ligação

OBS: **Se for substituir o medidor, informar no laudo padrão o motivo.**

Instalação foi normalizada regularizando a ligação,

O medidor foi substituído (informar o motivo).

2.1.18 Procedimento:

- Regularizar a medição corrigindo a ligação.
- Notificar a instalação (TOI, LEVANTAMENTO DE CARGA, TNIC).

2.1.19 Procedimento de foto:

Situação Encontrada (Irregularidade)

- 2 fotografias da irregularidade destacando-as com clareza, retirando o conector neutro ligado no borne

	ANEXO I	Homologado em: -	Página: 22 de 71
Título: Laudo Técnico de Inspeção	Código: LAUDO PADRÃO	Revisão: 03	

da fase do medidor e utilizando o alicate volt-ampère para mostrar a corrente na fase do medidor ligado no borne do neutro (apontá-lo com chave de fenda).

- 1 fotografias do alicate volt-ampère apresentando a tensão e/ou corrente na medição.
- 1 fotografia do FRATELO/ADR apresentando o erro da medição e o número do equipamento de aferição. Na foto o FRATELO/ADR deve ficar ao lado do medidor encontrado (com a irregularidade).

2.1.20 Normalizada

- 2 fotografias da ligação regularizada (instalação normalizada), com as conexões linha e carga do medidor corrigidas, no mesmo ângulo da irregularidade encontrada.

2.1.21 Fachada

- 2 fotografias da fachada do imóvel (imóvel completo) em ângulos diferentes.

2.1.22 Adicionais

- 1 fotografia do FRATELO/ADR apresentando o erro da medição e o número do equipamento de aferição. Na foto o FRATELO/ADR deve ficar ao lado do medidor encontrado (após normalização).
- 1 fotografia de cada formulário utilizado na inspeção (TOI, LEVANTAMENTO DE CARGA, TNIC – frente e verso, RECIBO DO TOI, FINANCIAMENTO, etc.), destacando-os com clareza.
- 1 fotografia do medidor encontrado e leitura.
- 1 fotografia identificando a pessoa que acompanhou a inspeção.
- 2 fotografias das cargas instaladas (carga de maior consumo). Residencial: exemplo – ar condicionado. Comercial: exemplo – freezers, motores, balcão frigorífico, etc.

174 – MEDIDOR INCLINADO/DEITADO (MEDIDOR ELETROMECAÂNICO-BT)

- Normalização 
- Fraude 
- Defeito 
- Expectativa de Incremento 
- Expectativa de CNR 
- Segue Fluxo de Avaliação Técnica 

Inspeção realizada na presença do Sr. (a) (...), (**espos(a), irmão(a), filho(a), ...**) do titular, responsável pela instalação.

Medidor inclinado deixando de registrar (**...%**) da energia elétrica consumida. Instalação foi normalizada com a substituição do medidor por eletrônico e blindagem da medição.

	ANEXO I	Homologado em: -	Página: 23 de 71
Título: Laudo Técnico de Inspeção		Código: LAUDO PADRÃO	Revisão: 03

2.1.23 Orientação de Aplicação:

- Quando identificado medidor eletromecânico fora da posição vertical desde que haja perda.

Procedimento:

- Regularizar a medição fixando o medidor, lacrando a caixa de medição de forma que impeça novamente a prática desta ação (blindando) e substituir o medidor por eletrônico.
- Notificar a instalação (TOI, LEVANTAMENTO DE CARGA, TNIC).

Procedimento de foto:

Situação Encontrada (Irregularidade)

- 2 fotografias da irregularidade destacando-as com clareza (utilizar o alicate volt-ampère para mostrar a passagem de corrente e/ou tensão no medidor).
- 1 fotografia do FRATELO/ADR apresentado o erro de medição e o número do equipamento de aferição, na posição inclinada. Na foto o FRATELO/ADR deve ficar ao lado do medidor encontrado (com a irregularidade).

Normalizada

- 1 fotografia do novo equipamento de medição na posição correta (instalação normalizada), no mesmo ângulo da irregularidade encontrada.
- 1 fotografia da blindagem utilizada (instalação normalizada), no mesmo ângulo da irregularidade encontrada.

Fachada

- 2 fotografias da fachada do imóvel (imóvel completo) em ângulos diferentes.

Adicionais

- 1 fotografia do medidor encontrado e leitura.
- 1 fotografia do padrão enfatizando o parafuso de fixação do medidor na caixa de medição.
- 1 fotografia (sempre que possível) de marcas de manipulação do equipamento (marcas de dedos ou impressões digitais).
- 1 fotografia de cada formulário utilizado na inspeção (TOI, LEVANTAMENTO DE CARGA, TNIC – frente e verso, RECIBO DO TOI, FINANCIAMENTO, etc.), destacando-os com clareza.
- 1 fotografia identificando a pessoa que acompanhou a inspeção.
- 2 fotografias das cargas instaladas (carga de maior consumo). Residencial: exemplo – ar condicionado. Comercial: exemplo – freezers, motores, balcão frigorífico, etc.

Observações:

- Este código somente deve ser aplicado se houver perda aferida fora dos padrões estabelecidos (padrão de aferição – FRATELO/ADR) no momento da inspeção.
- Na impossibilidade (perda de 100%) de realizar o teste com o equipamento de aferição portátil (FRATELO/ADR), a equipe deverá informar o motivo no verso do TNIC e evidenciar através de foto.
- Caso a perda apresentada no equipamento de aferição (FRATELO/ADR) seja dentro dos padrões estabelecidos, normal (entre -4% e +4%), a equipe deverá substituir o medidor e analisar a necessidade de substituir a caixa de medição. Neste caso, o código a ser aplicado dependerá da normalização realizada (303 – Deficiência no Padrão de Entrada; 311 – Atualização Tecnológica, etc.).

	ANEXO I	Homologado em: -	Página: 24 de 71
Título: Laudo Técnico de Inspeção		Código: LAUDO PADRÃO	Revisão: 03

175 – REGULARIZACAO DE LIGAÇÃO DS CLANDESTINO (UC/IN DESLIGADA)

- Normalização 
- Fraude 
- Defeito 
- Expectativa de Incremento 
- Expectativa de CNR 
- Segue Fluxo de Avaliação Técnica 

Inspeção realizada na presença do Sr. (a) (...), (esposos (a), irmãos (a), filhos (a), ...) do titular, responsável pela instalação.

Instalação desligada no sistema e ligada em campo à revelia da Equatorial Energia, com alimentação saindo direto (do beiral, da rede, do poste, do condutor de entrada próximo ao medidor, ligado pela medição, etc.), sem faturar a energia elétrica consumida. Instalação foi normalizada com a retirada do desvio, Instalação ficou ligada.

OBS: Se for substituir o medidor, informar no laudo padrão o motivo.

Instalação foi normalizada com a substituição do ramal de serviço ou retirada do desvio.

O medidor foi substituído (informar o motivo)

2.1.24 Orientação de Aplicação:

- Quando identificado unidade DS (desligada) no sistema e auto religado em campo à revelia da empresa.

2.1.25 Procedimento:

- Regularizar a medição retirando o desvio e/ou substituindo os condutores danificados.
- Nos casos que a pessoa encontrada no local for o antigo titular da instalação, negociar os débitos existentes do cliente e regularizar reativando a unidade. Aplicar TR e TCD.
- Nos casos que a pessoa encontrada no local for um cliente novo, o mesmo deve apresentar o documento que evidencie posse do imóvel (contrato de locação, registro de compra e venda).
- Para casos que a pessoa encontrada no local for um cliente novo sem débito, deverá ser feito a troca de titularidade e reativação da unidade. Aplicar TR e TT.
- Nas situações em que o novo morador já possuir débitos em outra instalação, este só poderá ser regularizado com a reativação da unidade, quando quitar ou negociar a dívida. Aplicar TR, TCD e TT.
- **MEDIDOR NORMAL** manter o medidor no local.
- **MEDIDOR DEFEITO/AVARIADO**– substituir o medidor e deixar a instalação ligada/desligada.

2.1.26 Procedimento de foto:

Situação Encontrada (Irregularidade)

	ANEXO I	Homologado em: -	Página: 25 de 71
Título: Laudo Técnico de Inspeção	Código: LAUDO PADRÃO	Revisão: 03	

- 2 fotografias da irregularidade destacando-a com clareza (utilizar o alicate volt-ampère para mostrar a passagem de corrente e/ou tensão no ramal de ligação (desvio) e apontá-lo com chave de fenda).
- 1 fotografia do alicate volt-ampère apresentando a tensão e/ou corrente no desvio.
- 1 fotografia do dispositivo (DISJUNTOR/INTERRUPTOR) para controle do consumo, caso haja.
- 1 fotografia da caixa de medição sem medidor (caso haja) ou com ligação por fora do medidor.

2.1.27 Normalizada

- 1 fotografia do equipamento de medição instalado (nos casos da IN encontrada sem medidor) e da retirada do desvio (instalação normalizada), no mesmo ângulo da irregularidade encontrada.
- 1 fotografia da instalação regularizada (ligada/desligada), no mesmo ângulo da irregularidade encontrada.

2.1.28 Fachada

- 2 fotografias da fachada do imóvel (imóvel completo) em ângulos diferentes.

2.1.29 Adicionais

- 1 fotografia do medidor encontrado e leitura, caso haja.
- 1 fotografia de cada formulário utilizado na inspeção (TR, TNIC, FINANCIAMENTO, TCD, TT, etc.), destacando-os com clareza.
- 1 fotografia do FRATELO/ADR apresentando o erro da medição (caso haja) e o número do equipamento de aferição. Na foto o FRATELO/ADR deve ficar ao lado do medidor encontrado, caso haja.
- 1 fotografia identificando a pessoa que acompanhou a inspeção.
- 1 fotografia dos documentos frente e verso (CPF/CARTEIRA DE IDENTIDADE)
- 2 fotografias das cargas instaladas (carga de maior consumo). Residencial: exemplo – ar condicionado. Comercial: exemplo – freezers, motores, balcão frigorífico, etc.

Observações:

- A unidade DS teve seu contrato finalizado com a empresa, por isso, quando realizar a ligação, mesmo que seja por um medidor, está fazendo de forma clandestina pois não existe vínculo contratual.
- Para os casos de cliente DS, sem troca de titularidade, não deverá ser preenchida a informação do tempo de moradia.
- Em situações que for encontrado um cliente novo na unidade DS e que não possua cadastro no banco da Equatorial e/ou possua cadastro em outra instalação que não possua débitos, a unidade deverá ser regularizada com a reativação e vinculação da instalação com um novo morador, sem negociação de débitos de terceiros.
- Quando o desvio for um gancho, uma das fotos deverá mostrar com exatidão para onde o desvio está indo.

176 – REGULARIZAÇÃO DE LIGAÇÃO CR DE NOVO CONTRATO

- Normalização 
- Fraude 
- Defeito 
- Expectativa de Incremento 
- Expectativa de CNR 

	ANEXO I	Homologado em: -	Página: 26 de 71
Título: Laudo Técnico de Inspeção		Código: LAUDO PADRÃO	Revisão: 03

- Segue Fluxo de Avaliação Técnica ✖

Para os CASOS DE DESVIO, utilizar:

Inspeção realizada na presença do Sr. (a) (...), (esposos (a), irmãos (a), filhos (a), ...) do titular, responsável pela instalação. Derivação antes da medição saindo (do beiral, da rede, do poste, do condutor de entrada próximo ao medidor, do borne de linha do medidor, etc.) sem registrar corretamente o consumo de energia elétrica (OPCIONAL: controlando o consumo através de disjuntor/interruptor, etc.).

Instalação foi normalizada com a substituição do ramal de serviço ou retirada do desvio.

OBS: Se for substituir o medidor, informar no laudo padrão o motivo.

Instalação foi normalizada com a substituição do ramal de serviço ou retirada do desvio.

O medidor foi substituído (informar o motivo).

Para os CASOS DE LIGADO DIRETO, utilizar:

Inspeção realizada na presença do Sr. (a) (...), (esposos (a), irmãos (a), filhos (a), ...) do titular, responsável pela instalação. Instalação ligada direto, com alimentação saindo (do beiral, do poste, no barramento ou na rede de distribuição, etc.), deixando de registrar o consumo de energia elétrica. Instalação foi normalizada com a instalação do medidor, substituição do ramal de serviço ou retirada do desvio.

▪ **Para os CASOS DE LIGADO PELA MEDIÇÃO, COM OUTRA IRREGULARIDADE, utilizar:**

Inspeção realizada na presença do Sr. (a) (...), (esposos (a), irmãos (a), filhos (a), ...) do titular, Responsável pela instalação. Instalação cortada e religada à revelia da Equatorial Energia, com alimentação passando pelo medidor. **ACRESCENTAR O LAUDO DA IRREGULARIDADE ENCONTRADA.**

Instalação foi normalizada ficando (Ligada ou Desligada)

Instalação foi normalizada ficando (Ligada ou Desligada)

OBS: Se for substituir o medidor, informar no laudo padrão o motivo.

Instalação foi normalizada ficando (Ligada ou Desligada),

O medidor foi substituído (informar o motivo).

2.1.30 Orientação de Aplicação:

- Quando identificado unidade CR (corte) no sistema e auto religada em campo com perda, à revelia da empresa, com novo morador.

	ANEXO I	Homologado em: -	Página: 27 de 71
Título: Laudo Técnico de Inspeção		Código: LAUDO PADRÃO	Revisão: 03

2.1.31 Procedimento:

- Regularizar a medição retirando o desvio e substituindo os condutores danificados.
- Para casos que a pessoa encontrada no local for um cliente novo sem débito, deverá ser feito a troca de titularidade e reativação da unidade. Aplicar TR e TT.
- Nas situações em que o novo morador já possuir débitos **em outra instalação**, este só poderá ser regularizado com a reativação da unidade, quando quitar ou negociar a dívida. Aplicar TR, TCD e TT.
- Notificar a instalação (TR, LEVANTAMENTO DE CARGA, TERMO DE TROCA DE TITULARIDADE).
- Para os casos de unidade com débito, o novo cliente deve apresentar o documento que evidencie posse do imóvel, tais como:

Posse

- ✓ Contrato de Locação;
- ✓ Recibo de Compra e Venda;
- ✓ Contrato de Financiamento Imobiliário;
- ✓ Escritura de Promessa de Compra e Venda;
- ✓ Contrato de Arrendamento;
- ✓ Documento originado na justiça;
- ✓ Declaração/Título de posse emitida pela prefeitura local ou união;
- ✓ Ofício Expedido por Agentes Financeiros;

Posse e Propriedade

- ✓ IPTU - Carnê de Imposto Predial e Territorial Urbano IPTU (zona urbana);
- ✓ ITR - Comprovante de pagamento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural;

Propriedade

- ✓ Contrato de Compra e Venda
- ✓ Escritura Pública
- ✓ Matrícula do imóvel
- ✓ Escritura de Permuta
- ✓ ITBI - Comprovante de pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis
- ✓ Usucapião

Outros

- ✓ Certidão de óbito acompanhado do doc. que comprove posse ou propriedade
- ✓ Certidão de Casamento Averbada com o divórcio e decisão judicial com declaração da propriedade do imóvel. Partilha de bens comprovando o início de responsabilidade de um dos cônjuges sobre o imóvel (Separação Matrimonial)

	ANEXO I	Homologado em: -	Página: 28 de 71
Título: Laudo Técnico de Inspeção		Código: LAUDO PADRÃO	Revisão: 03

- Para os casos de unidade com débito, onde ocorra ocupação informal consolidada (clandestinos, irregulares ou aqueles que na época da implantação ou regularização não havia realizado a titulação de seus ocupantes) nos termos da Lei nº 13.465, de 11 de julho de 2017, a comprovação de posse pode ser realizada por declaração escrita firmada pelo consumidor, acompanhada por outros comprovantes de residência, em localidades situadas dentro do território da Amazônia legal, onde se encontra dentro da nossa concessão, todo o estado do Pará, Amapá e 181 municípios do Maranhão:

Norte	Noroeste	
Axixa Bacabeira Cachoeira Grande Icatu Morros Paco do Lumiar Presidente Juscelino Raposa Rosario Santa Rita Sao Jose de Ribamar Sao Luis	Alcantara Amapa do Maranhao Apicum-Acu Bacuri Bacurituba Bequimao Boa Vista do Gurupi Cajapio Cajari Candido Mendes Carutapera Cedral Central do Maranhao Centro do Guilherme Centro Novo do Maranhao Cururupu Godofredo Viana Governador Nunes Freire Guimaraes Junco do Maranhao Luis domingues Maracacume	Maranhaozinho Matinha Mirinzal Nova Olinda do Maranhao Olinda Nova do Maranhao Palmeirandia Pedro do Rosario Penalva Peri Mirim Pinheiro Porto Rico do Maranhao Presidente Medici Presidente Sarney Santa Helena Santa Luzia do Parua Sao Bento Sao Joao Batista Sao Vicente Ferrer Serrano do Maranhao Turiacu Turilandia Viana

	ANEXO I	Homologado em: -	Página: 29 de 71
Título: Laudo Técnico de Inspeção		Código: LAUDO PADRÃO	Revisão: 03

Centro	
Altamira do Maranhao	Lagoa Grande do Maranhao
Alto Alegre do Maranhao	Lima Campos
Alto Alegre do Pindare	Maraja do Sena
Anajatuba	Matoes do Norte
Araguana	Miranda do Norte
Arari	Moncao
Bacabal	Olho D'agua das Cunhas
Barra do Corda	Paulo Ramos
Bela Vista do Maranhao	Pedreiras
Bernardo do Mearim	Peritoro
Bom Lugar	Pindare-Mirim
Brejo de Areia	Pio XII
Cantanhede	Pirapemas
Capinzal do Norte	Pocao de Pedras
Conceicao do Lago-Acu	Presidente Dutra
Coroata	Presidente Vargas
Dom Pedro	Santa Filomena do Maranhao
Esperantinopolis	Santa Ines
Fernando Falcao	Santo Antonio dos Lopes
Fortuna	Sao domingos do Maranhao
Goncalves Dias	Sao Joao do Caru
Governador Archer	Sao Jose dos Basilio
Governador Eugenio Barros	Sao Luis Gonzaga do Maranhao
Governador Luis Rocha	Sao Mateus do Maranhao
Governador Newton Bello	Sao Raimundo do doca Bezerra
Graca Aranha	Sao Roberto
Igarape do Meio	Satubinha
Igarape Grande	Senador Alexandre Costa
Itapecuru Mirim	Trizidela do Vale
Jenipapo dos Vieiras	Tufilandia
Joselandia	Tuntum
Lago da Pedra	Vargem Grande
Lago do Junco	Vitoria do Mearim
Lago Verde	Vitorino Freire
Lago dos Rodrigues	Ze doca

Leste
Benedito Leite
Buriti Bravo
Codo
Colinas
Jatoba
Mirador
Nova Iorque
Paraibano
Pastos Bons
Sao domingos do Azeitao
Sao Joao do Soter
Sucupira do Norte
Timbiras

	ANEXO I	Homologado em: -	Página: 30 de 71
Título: Laudo Técnico de Inspeção		Código: LAUDO PADRÃO	Revisão: 03

Sul

Acaílandia	Itinga do Maranhão
Alto Parnaíba	João Lisboa
Amarante do Maranhão	Lajeado Novo
Arame	Loreto
Balsas	Montes Altos
Bom Jardim	Nova Colinas
Bom Jesus das Selvas	Porto Franco
Buritcupu	Riachão
Buritirana	Ribamar Fiquene
Campestre do Maranhão	Sambaíba
Carolina	Santa Luzia do Tide
Cidelandia	São Félix de Balsas
Davinópolis	São Francisco do Brejo
Estreito	São João do Paraíso
Feira Nova do Maranhão	São Pedro da água Branca
Formosa da Serra Negra	São Pedro dos Crentes
Fortaleza dos Nogueiras	São Raimundo das Mangabeiras
Governador Edson Lobão	Senador La Rocque
Grajau	Sítio Novo
Imperatriz	Tasso Fragoso
Itaipava do Grajau	Vila Nova dos Martírios

- Para os casos de unidade com débito, onde haja ocupação informal consolidada (clandestinos, irregulares ou aqueles que na época da implantação ou regularização não havia realizado a titulação de seus ocupantes) localizados fora do território da Amazônia legal, onde o cliente não possua documentação de posse e/ou propriedade, a normalização deverá ser feita apenas com o desligamento da unidade.

▪ **Procedimento de foto:**

Situação Encontrada (Irregularidade)

- 2 fotografias da irregularidade destacando-a com clareza (utilizar o alicate volt-ampère para mostrar a passagem de corrente e/ou tensão no desvio e apontá-lo com chave de fenda).
- 1 fotografia do dispositivo (DISJUNTOR/INTERRUPTOR) para controle do consumo, caso haja.

2.1.32 Normalizada

- 2 fotografias do novo ramal de entrada, caso este seja substituído ou da regularização da ligação (instalação normalizada), no mesmo ângulo da irregularidade encontrada.

2.1.33 Fachada

- 2 fotografias da fachada do imóvel (imóvel completo) em ângulos diferentes.

	ANEXO I	Homologado em: -	Página: 31 de 71
Título: Laudo Técnico de Inspeção		Código: LAUDO PADRÃO	Revisão: 03

2.1.34 Adicionais

- 1 fotografia do FRATELO/ADR apresentando o erro da medição e o número do equipamento de aferição. Na foto o FRATELO/ADR deve ficar ao lado do medidor encontrado.
- 1 fotografia do medidor encontrado e leitura.
- 1 fotografia de cada formulário utilizado na inspeção (TR, LEVANTAMENTO DE CARGA, – frente e verso, RECIBO DO TR, TERMO DE TROCA DE TITULARIDADE, etc.), destacando-os com clareza.
- 1 fotografia identificando a pessoa que acompanhou a inspeção.
- 2 fotografias das cargas instaladas (carga de maior consumo). Residencial: exemplo – ar condicionado. Comercial: exemplo – freezers, motores, balcão frigorífico, etc.

Observações:

- Quando o desvio for um gancho, uma das fotos deverá mostrar com exatidão para onde o desvio está indo.
- Evidenciar nas fotos o condutor irregular se dirigindo para o interior do imóvel, ou seja, a equipe DEVE evidenciar na foto a origem da irregularidade (ponto de conexão na rede/linha/borne) e o destino (imóvel/carga/disjuntor) do desvio.

188 - MEDIDOR COM IMÃ ACOPLADO

- Normalização 
- Fraude 
- Defeito 
- Expectativa de Incremento 
- Expectativa de CNR 
- Segue Fluxo de Avaliação Técnica 

Inspeção realizada na presença do Sr. (a) (...), (esposo (a), irmão (a), filho (a), ...) do titular, responsável pela instalação.

Medidor com imã acoplado deixando de registrar corretamente a energia elétrica consumida. Unidade foi normalizada com a substituição do medidor e remoção do imã.

2.1.35 Orientação de Aplicação:

- Quando identificado imã acoplado ao medidor/caixa do medidor/ TC, ocasionando o não funcionamento ou funcionamento parcial do medidor, onde a equipe fica com a posse do imã.

	ANEXO I	Homologado em: -	Página: 32 de 71
Título: Laudo Técnico de Inspeção	Código: LAUDO PADRÃO	Revisão: 03	

2.1.36 Procedimento:

- Retirar o medidor preservando a irregularidade (com o ímã acoplado), ensacando-o no invólucro próprio, devidamente identificado e lacrado, não agendar aferição.
- Regularizar a medição com a instalação de um novo medidor eletrônico com display LCD.
- Notificar a instalação (TOI, LEVANTAMENTO DE CARGA, TNIC, IT/BLC).
- Registrar a existência do campo magnético através de vídeo limitando-se a apenas 01 minuto e 30 segundos, focando exclusivamente na irregularidade apontada.

2.1.37 Procedimento de foto:

Situação Encontrada (Irregularidade)

- 2 fotografias da irregularidade destacando-a com clareza o ímã e/ou contra ímã acoplado ao medidor.
- 1 fotografia do alicate volt-ampère apresentando a tensão e/ou corrente na medição.
- 1 fotografia do medidor encontrado e leitura.

Normalizada

- 1 fotografia do equipamento de medição ensacado no invólucro. Na foto o MEDIDOR ENSACADO deve ficar ao lado do MEDIDOR INSTALADO.
- 1 fotografia do novo equipamento de medição.

Fachada

- 1 fotografias da fachada do imóvel (imóvel completo) em ângulos diferentes.
- 1 fotografia do equipamento de medição ensacado no invólucro devidamente lacrado na frente da residência.

Adicionais

- 1 fotografia identificando a pessoa que acompanhou a inspeção.
- 1 fotografia de cada formulário utilizado na inspeção (TOI, LEVANTAMENTO DE CARGA, TNIC – frente e verso, RECIBO DO TOI, FINANCIAMENTO, etc.), destacando-os com clareza.
- 2 fotografias das cargas instaladas (carga de maior consumo). Residencial: exemplo – ar condicionado. Comercial: exemplo – freezers, motores, balcão frigorífico, etc.

3 DEFICIÊNCIA NA MEDIÇÃO (COM PERDA)

201 – MEDIDOR COM DEFEITO

- Normalização 
- Fraude 
- Defeito 
- Expectativa de Incremento 
- Expectativa de CNR 
- Segue Fluxo de Avaliação Técnica (Polifásico)  (Monofásico) 

	ANEXO I	Homologado em: -	Página: 33 de 71
Título: Laudo Técnico de Inspeção		Código: LAUDO PADRÃO	Revisão: 03

Inspeção realizada na presença do Sr. (a) (...), (esposo (a), irmão (a), filho(a), ...) do titular, responsável pela instalação.

Medidor com defeito, (especificar o defeito), deixando de registrar corretamente a energia elétrica consumida.

A instalação foi normalizada com a substituição do medidor.

3.1.1 Orientação de Aplicação:

- Quando identificado defeito técnico sem intervenção humana, com perda de energia.

3.1.2 Tipos de defeito:

- Com disco parado (selos intactos).
- Com disco prendendo (selos intactos).
- Com visor apagado (com pulso).
- Com perda de carga de programa.
- Com registrador desacoplado ou com defeito.
- Com parametrização incorreta.
- Desprogramado.
- Erro de Hardware.

3.1.3 Procedimento:

- Notificar a instalação (TOI, LEVANTAMENTO DE CARGA, TNIC).
- Notificar a instalação, acerca da data do agendamento da aferição usando a notificação do item 9. do TNIC, conforme exemplo abaixo:

9 - NOTIFICAÇÃO DE ENVIO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO PARA ANÁLISE TÉCNICA EM ÓRGÃO METROLÓGICO	
Conforme Art. 592 da Resolução Normativa 1000/2021 ANEEL, o equipamento de medição da sua instalação foi retirado e lacrado no invólucro nº _____	conforme informado
no TOI supracitado será encaminhado para laboratório metrológico, situada na Av. São Luís Rei de França, 100 • Turu • São Luís/MA para ser submetido a Avaliação Técnica no dia _____ / _____	
das 08:00 às 12:00hs. Caso deseje, o consumidor poderá acompanhar-la pessoalmente ou por meio de representante legal (pessoa física ou jurídica), este deverá apresentar uma procuração e cópia do RG do titular.	

Observações: Quando o erro for de 100% não deverá ser feito o teste com o padrão de aferição portátil (FRATELO ou ADR).

MEDIDOR MONOFÁSICO

Procedimento:

- Regularizar a medição com um novo medidor.
- Notificar a instalação (TOI, TNIC).

Procedimento de foto:

Situação Encontrada (Deficiência na Medição)

Impressão realizada em: 10/09/2026

	ANEXO I	Homologado em: -	Página: 34 de 71
Título: Laudo Técnico de Inspeção		Código: LAUDO PADRÃO	Revisão: 03

- 2 fotografias do defeito destacando-o com clareza (apontar com chave de fenda).
- 1 fotografia do alicate volt-ampère apresentando a tensão e/ou corrente na medição.
- 1 fotografia do FRATELO/ADR apresentando o erro da medição e o número do equipamento de aferição, caso erro não seja 100%. Na foto o FRATELO/ADR deve ficar ao lado do medidor encontrado (com defeito).

Normalizada

- 2 fotografias do novo equipamento de medição (instalação normalizada), no mesmo ângulo da situação encontrada.

Fachada

- 2 fotografias da fachada do imóvel (imóvel completo) em ângulos diferentes.

Adicionais

- 1 fotografia do medidor encontrado e leitura, caso seja possível.
- 1 fotografia de cada formulário utilizado na inspeção (TOI, TNIC – frente e verso, RECIBO DO TOI, FINANCIAMENTO, etc.), destacando-os com clareza.
- 1 fotografia identificando a pessoa que acompanhou a inspeção.

MEDIDOR POLIFASICO

Procedimento:

- Substituir o medidor colocando-o no invólucro, preservando o defeito.
- Regularizar a medição com um novo medidor.
- Notificar a instalação (TOI, LEVANTAMENTO DE CARGA, TNIC).

Procedimento de foto:

Situação Encontrada (Deficiência na Medição)

- 2 fotografias do defeito destacando-o com clareza (apontar com chave de fenda).
- 1 fotografia do alicate volt-ampère apresentando a tensão e/ou corrente na medição.
- 1 fotografia do FRATELO/ADR apresentando o erro da medição e o número do equipamento de aferição, caso erro não seja 100%. Na foto o FRATELO/ADR deve ficar ao lado do medidor encontrado (com defeito).

Normalizada

- 1 fotografia do equipamento de medição com defeito ensacado no invólucro. Na foto o MEDIDOR ENSACADO deve ficar ao lado do MEDIDOR INSTALADO.
- 1 fotografia do novo equipamento de medição (instalação normalizada), no mesmo ângulo da situação encontrada.

Fachada

- 1 fotografias da fachada do imóvel (imóvel completo) em ângulos diferentes.
- 1 fotografia do equipamento de medição ensacado no invólucro devidamente lacrado na frente da residência.

Adicionais

- 1 fotografia do medidor encontrado e leitura, caso seja possível.
- 1 fotografia de cada formulário utilizado na inspeção (TOI, LEVANTAMENTO DE CARGA, TNIC – frente e verso, RECIBO DO TOI, FINANCIAMENTO, etc.), destacando-os com clareza.

	ANEXO I	Homologado em: -	Página: 35 de 71
Título: Laudo Técnico de Inspeção		Código: LAUDO PADRÃO	Revisão: 03

- 1 fotografia identificando a pessoa que acompanhou a inspeção.
- 2 fotografias da carga instalada (carga de maior consumo). Residencial: exemplo – ar condicionado. Comercial: exemplo – freezers, motores, balcão frigorífico, etc.

202 – LIGAÇÃO EXECUTADA COM ERRO

- Normalização 
- Fraude 
- Defeito 
- Expectativa de Incremento 
- Expectativa de CNR 
- Segue Fluxo de Avaliação Técnica 

Inspeção realizada na presença do Sr. (a) (...), (**espos(a), irmão(a), filho(a), ...**) do titular, responsável pela instalação. Ligação executada com erro, (**descrever o erro**), não registrando corretamente o consumo de energia elétrica. Unidade foi normalizada com a correção da ligação.

3.1.4 Orientação de Aplicação:

- Quando identificado erro de ligação ocasionado pela empresa (exemplo: fase aterrada, cliente ligado na IP) e nos casos onde é encontrado medidor convencional instalado indevidamente em cliente tarifa branca, micro geração e ou irrigante, ou medidor diferente da sua classificação tarifária.

3.1.5 Procedimento:

- Regularizar a medição corrigindo a ligação.
- Notificar a instalação (TOI, TNIC).

3.1.6 Procedimento de foto:

Situação Encontrada (Deficiência na Medição)

- 2 fotografias da ligação irregular destacando-a com clareza e utilizando o alicate volt-ampère para mostrar a tensão e/ou corrente no medidor (apontá-lo com chave de fenda).

Normalizada

- 1 fotografia da ligação regularizada (instalação normalizada), no mesmo ângulo da situação encontrada.

	ANEXO I	Homologado em: -	Página: 36 de 71
Título: Laudo Técnico de Inspeção	Código: LAUDO PADRÃO	Revisão: 03	

- 1 fotografia do FRATELO/ADR apresentado o erro de medição e o número do equipamento de aferição, após normalização. Na foto o FRATELO/ADR deve ficar ao lado do medidor encontrado.

Fachada

- 1 fotografia da fachada do imóvel (imóvel completo).

Adicionais

- 1 fotografia do medidor encontrado e leitura.
- 1 fotografia de cada formulário utilizado na inspeção (TOI, TNIC – frente e verso, RECIBO DO TOI, FINANCIAMENTO, etc.), destacando-os com clareza.
- 1 fotografia identificando a pessoa que acompanhou a inspeção.

203 – LIGAÇÃO DIRETA: SERVIÇO EMERGENCIAL PLANTÃO

- Normalização 
- Fraude 
- Defeito 
- Expectativa de Incremento 
- Expectativa de CNR 
- Segue Fluxo de Avaliação Técnica 

Inspeção realizada na presença do Sr. (a) (...), (**esposo (a), irmão (a), filho(a), ...**) do titular, responsável pela instalação.

Ligação direta, executada pela equipe do plantão, deixando de registrar corretamente o consumo de energia elétrica. A instalação foi normalizada com a substituição/instalação do medidor ou com a regularização do padrão.

OBS: confirmar atendimento do plantão no sistema, quando o alvo não for LD_ plantão.

3.1.7 Orientação de Aplicação:

- Quando identificado ligado direto pela equipe do Plantão.

3.1.8 Procedimento:

- Regularizar a medição corrigindo a ligação com a substituição/instalação da medição.
- Notificar a instalação (TOI, TNIC).

3.1.9 Procedimento de foto:

Situação Encontrada (Deficiência na Medição)

- 2 fotografias da situação encontrada destacando-a com clareza (utilizar o alicate volt- ampère para mostrar a passagem de corrente e/ou tensão no desvio e/ou medidor e apontá-lo com

	ANEXO I	Homologado em: -	Página: 37 de 71
Título: Laudo Técnico de Inspeção	Código: LAUDO PADRÃO	Revisão: 03	

chave de fenda).

- 1 fotografia do medidor encontrado e leitura.

Normalizada

- 2 fotografias do novo ramal de entrada, caso este seja substituído ou da regularização da ligação (instalação normalizada), no mesmo ângulo da situação encontrada.

Fachada

- 1 fotografia da fachada do imóvel (imóvel completo).

Adicionais

- 1 fotografia do FRATELO/ADR apresentado o erro de medição e o número do equipamento de aferição, caso seja possível. Na foto o FRATELO/ADR deve ficar ao lado do medidor encontrado.
- 1 fotografia de cada formulário utilizado na inspeção (TOI, TNIC – frente e verso, RECIBO DO TOI, FINANCIAMENTO, etc.), destacando-os com clareza.
- 1 fotografia identificando a pessoa que acompanhou a inspeção.

204 – EQUIPAMENTO NÃO IMPLANTADO (CONSUMIDOR/MEDIDOR NÃO CADASTRADO)

- Normalização 
- Fraude 
- Defeito 
- Expectativa de Incremento 
- Expectativa de CNR 
- Segue Fluxo de Avaliação Técnica 

Inspeção realizada na presença do Sr. (a) (...), (esposo (a), irmão (a), filho(a), ...) do titular, responsável pela instalação.

Unidade Consumidora com (Instalação e/ou medidor) não vinculado (s) ao sistema, sem faturar a energia elétrica consumida. Instalação será normalizada com a implantação do medidor no sistema da empresa.

3.1.10 Orientação de Aplicação:

- Quando identificado cliente com vínculo e medidor não cadastrado e/ou cliente sem vínculo com medidor em campo.

3.1.11 Procedimento:

- Regularizar a medição cadastrando o medidor no sistema.
- Notificar a instalação (TOI, TNIC).

Procedimento de foto:

	ANEXO I	Homologado em: -	Página: 38 de 71
Título: Laudo Técnico de Inspeção		Código: LAUDO PADRÃO	Revisão: 03

Situação Encontrada (Deficiência na Medição)

- 2 fotografias do medidor não cadastrado destacando-o com clareza (utilizar o alicate volt-ampère para mostrar a passagem de corrente e/ou tensão no medidor).
- 1 fotografia do medidor encontrado e leitura.

Normalizada

- 2 fotografias do FRATELO/ADR apresentado o erro de medição e o número do equipamento de aferição. Na foto o FRATELO/ADR deve ficar ao lado do medidor encontrado.

Fachada

- 1 fotografia da fachada do imóvel (imóvel completo).

Adicionais

- 1 fotografia identificando a pessoa que acompanhou a inspeção.
- 1 fotografia de cada formulário utilizado na inspeção (TOI, TNIC – frente e verso, RECIBO DO TOI, FINANCIAMENTO, etc.), destacando-os com clareza.

210 – PADRÃO DE MEDIÇÃO COM IMPEDIMENTO DE LEITURA

- Normalização 
- Fraude 
- Defeito 
- Expectativa de Incremento 
- Expectativa de CNR 
- Segue Fluxo de Avaliação Técnica 

Inspeção realizada na presença do Sr. (a) (...), (espos(a), irmão(a), filho(a), ...) do titular, responsável pela instalação.

Padrão de Medição provocando impedimento da leitura (especificar o motivo do impedimento) deixando de faturar corretamente a energia elétrica consumida. Instalação foi normalizada com a (o) (limpeza da lente, instalação do padrão convencional, etc.).

3.1.12 Orientação de Aplicação

- Quando identificado impedimento de leitura para os casos de medidor com tampa embaçada ou com obstrução da leitura com perda.

3.1.13 Tipos de impedimento:

- Caixa sem tampa/CPREDE (com perda)
- Caixa com tampa embaçada impedindo a leitura (com perda)
- Caixa danificada impedindo a leitura (com perda)

	ANEXO I	Homologado em: -	Página: 39 de 71
Título: Laudo Técnico de Inspeção		Código: LAUDO PADRÃO	Revisão: 03

- CMI com lente embaçada/quebrada/obstruída (com perda)
- Vegetação impedindo a leitura (com perda)

3.1.14 Procedimento:

- Verificar histórico de consumo.
- Verificar se tem apontamento de não lido (Apontamento do Leiturista).
- Regularizar a medição retirando o impedimento.
- Notificar a instalação (TOI, TNIC).

3.1.15 Procedimento de foto:

Situação Encontrada (Deficiência na Medição)

- 2 fotografias do impedimento de leitura destacando-o com clareza.
- 1 fotografia do medidor encontrado e leitura.

3.1.16 Normalizada

- 2 fotografias da instalação normalizada, no mesmo ângulo da situação encontrada.

3.1.17 Fachada

- 1 fotografia da fachada do imóvel (imóvel completo).

3.1.18 Adicionais

- 1 fotografia do alicate volt-ampère para mostrar a passagem de corrente e/ou tensão no medidor.
- 1 fotografia de cada formulário utilizado na inspeção (TOI, TNIC – frente e verso, RECIBO DO TOI, FINANCIAMENTO, etc.), destacando-os com clareza.
- 1 fotografia do FRATELO/ADR apresentado o erro de medição e o número do equipamento de aferição. Na foto o FRATELO/ADR deve ficar ao lado do medidor encontrado.
- 1 fotografia identificando a pessoa que acompanhou a inspeção.

211– DEFEITO NO MEDIDOR FATURANDO A MAIOR

- Normalização ✗
- Fraude ✗
- Defeito ✗
- Expectativa de Incremento ✗
- Expectativa de CNR ✗
- Segue Fluxo de Avaliação Técnica ✗

	ANEXO I	Homologado em: -	Página: 40 de 71
Título: Laudo Técnico de Inspeção		Código: LAUDO PADRÃO	Revisão: 03

Inspeção realizada na presença do Sr. (a) (...), (**esposo (a), irmão (a), filho(a), ...**) do titular, responsável pela instalação.

Medidor com defeito, (**especificar o defeito**), deixando de registrar corretamente a energia elétrica consumida. A instalação foi normalizada com a substituição do medidor.

3.1.19 Orientação de Aplicação:

- Quando identificado medidor com defeito com erros positivos acima tolerado.

3.1.20 Procedimento:

- Regularizar a medição com um novo medidor.
- Substituir o medidor colocando-o no invólucro, preservando o defeito.
- Notificar a instalação (TOI, LEVANTAMENTO DE CARGA, TNIC).

3.1.21 Procedimento de foto:

Situação Encontrada (Deficiência na Medição)

- 2 fotografias do medidor encontrado e leitura, destacando com clareza.
- 1 fotografia do alicate volt-ampère para mostrar a passagem de corrente e/ou tensão no medidor.

3.1.22 Normalizada

- 1 fotografia do novo equipamento de medição (instalação normalizada), no mesmo ângulo da situação encontrada.

	PROCEDIMENTO PARA PADRONIZAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO - BT	Homologado em: -	Pagina: 41 de 63
Laudo Técnico e Fotos		Código: LAUDO PADRÃO	Revisão 02

3.1.23 Fachada

- 1 fotografia da fachada do imóvel (imóvel completo).

3.1.24 Adicionais

- 1 fotografia do medidor encontrado e leitura, caso seja possível.
- 1 fotografia/PDF de cada formulário utilizado na inspeção (TOI, LEVANTAMENTO DE CARGA, TNIC – frente e verso, RECIBO DO TOI, BLC/IT, etc.), destacando-os com clareza.
- 1 fotografia identificando a pessoa que acompanhou a inspeção.
- 2 fotografias da carga instalada (carga de maior consumo). Residencial: exemplo – ar condicionado. Comercial: exemplo – freezers, motores, balcão frigorífico, etc.

212– LEITURA A MENOR (INCONSISTÊNCIA DA LEITURA)

- Normalização ✗
- Fraude ✗
- Defeito ✗
- Expectativa de Incremento ✗
- Expectativa de CNR ✗
- Segue Fluxo de Avaliação Técnica ✗

Inspeção realizada na presença do Sr. (a) (...), (**esposo (a), irmão (a), filho(a), ...**) do titular, responsável pela instalação.

Leitura encontrada do medidor (**especificar a leitura no medidor**) em campo (**menor ou maior**) que a leitura do sistema (**especificar a leitura no Sistema comercial**).

Instalação será normalizada com a correção da leitura no sistema.

3.1.25 Orientação de Aplicação:

- Quando identificado na inspeção que a leitura em campo é menor que a leitura lançada no sistema ou vice-versa.

3.1.26 Procedimento:

- Registrar foto da situação encontrada e atualizar no sistema a leitura.
- Notificar a instalação (TOI, TNIC).

3.1.27 Procedimento de foto:

Situação Encontrada (Deficiência na Medição)

- 2 fotografias do medidor encontrado e leitura, destacando com clareza.
- 1 fotografia do alicate volt-ampère para mostrar a passagem de corrente e/ou tensão no medidor.

3.1.28 Normalizada

- 2 fotografias do FRATELO/ADR apresentado o erro de medição e o número do

	PROCEDIMENTO PARA PADRONIZAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO - BT	Homologado em: -	Pagina: 42 de 63
Laudo Técnico e Fotos		Código: LAUDO PADRÃO	Revisão 02

equipamento de aferição. Na foto o FRATELO/ADR deve ficar ao lado do medidor encontrado.

3.1.29 Fachada

- 1 fotografia da fachada do imóvel (imóvel completo).

3.1.30 Adicionais

- 1 fotografia identificando a pessoa que acompanhou a inspeção.
- 1 fotografia de cada formulário utilizado na inspeção (TOI, TNIC – frente e verso, RECIBO DO TOI, FINANCIAMENTO, etc.), destacando-os com clareza.

214 – AFERIÇÃO A PEDIDO DO CLIENTE

SITUAÇÃO 01: MEDIÇÃO NORMAL E CLIENTE DESISTIU DA AFERIÇÃO EM ÓRGÃO METROLÓGICO

- Normalização ✖
- Fraude ✖
- Defeito ✖
- Expectativa de Incremento ✖
- Expectativa de CNR ✖
- Segue Fluxo de Avaliação Técnica 👍

Inspeção realizada na presença do Sr. (a) (...), (esposo (a), irmão (a), filho(a), ...) do titular, responsável pela instalação.

Medição normal sem perda de energia elétrica no momento da inspeção.

3.1.31 Orientação de Aplicação:

- Para atender solicitação de aferições a pedido do cliente (agência/ouvidoria).

3.1.32 Procedimento:

- Registrar foto da situação encontrada.
- Notificar a instalação (TOI, TNIC) com laudo normal (código 300).
- Preencher o formulário de cancelamento de aferição (**Solicitação de Cancelamento de Aferição de Equipamento de Medição**).

3.1.33 Procedimento de foto:

Situação Encontrada (Medição Normal)

- 2 fotografias do medidor encontrado e leitura, destacando com clareza.
- 1 fotografia do alicate volt-ampère para mostrar a passagem de corrente e/ou tensão no medidor.

	PROCEDIMENTO PARA PADRONIZAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO - BT	Homologado em: -	Pagina: 43 de 63
Laudo Técnico e Fotos		Código: LAUDO PADRÃO	Revisão 02

- 2 fotografias do FRATELO/ADR apresentado o erro de medição e o número do equipamento de aferição. Na foto o FRATELO/ADR deve ficar ao lado do medidor encontrado.

3.1.34 Fachada

- 1 fotografia da fachada do imóvel (imóvel completo).

3.1.35 Adicionais

- 1 fotografia identificando a pessoa que acompanhou a inspeção.
- 1 fotografia de cada formulário utilizado na inspeção (SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DE AFERIÇÃO, TOI, TNIC – frente e verso, RECIBO DO TOI, etc.), destacando-os com clareza.

3.1.36 SITUAÇÃO 02: MEDIÇÃO NORMAL E CLIENTE SOLICITOU AFERIÇÃO EM ÓRGÃO METROLÓGICO

Inspeção realizada na presença do Sr. (a) (...), (**esposo (a), irmão (a), filho(a), ...**) do titular, responsável pela instalação.

Medidor retirado para aferição a pedido do cliente.
Instalação ficou regularizada com instalação de outro medidor.

Observações: Mesmo que haja a recusa por parte do cliente na assinatura, o mesmo deve ser informado (a) da data da aferição no LABORATÓRIO METROLÓGICO, data que é enviado pela área de metrologia junto com a solicitação.

3.1.37 Procedimento:

- Substituir o medidor preservando-o e ensacando-o no invólucro específico, TNIC amarelo, devidamente identificado e lacrado.
- Notificar a instalação (TOI, LEVANTAMENTO DE CARGA, TNIC).
- Notificar a instalação, acerca da data do agendamento da aferição usando a notificação do item 9. do TNIC, conforme exemplo abaixo:

9 - NOTIFICAÇÃO DE ENVIO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO PARA ANÁLISE TÉCNICA EM ÓRGÃO METROLÓGICO	
Conforme Art. 592 da Resolução Normativa 1000/2021 ANEEL, o equipamento de medição da sua instalação foi retirado e lacrado no invólucro nº _____ no TOI supracitado será encaminhado para laboratório metrológico, situada na Av. São Luís Rei de França, 100 - Turu - São Luís/MA para ser submetido a Avaliação Técnica no dia ____ / ____ das 08:00 às 12:00hs. Caso deseje, o consumidor poderá acompanhar-la pessoalmente ou por meio de representante legal (pessoa física ou jurídica), este deverá apresentar uma procuração e cópia do RG do titular.	conforme informado _____ / ____

3.1.38 Procedimento de foto:

Situação Encontrada (Medição Normal)

- 2 fotografias do medidor encontrado e leitura, destacando com clareza.

	PROCEDIMENTO PARA PADRONIZAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO - BT	Homologado em: -	Pagina: 44 de 63
Laudo Técnico e Fotos		Código: LAUDO PADRÃO	Revisão 02

- 1 fotografia do alicate volt-ampère para mostrar a passagem de corrente e/ou tensão no medidor.
- 2 fotografias do FRATELO/ADR apresentado o erro de medição e o número do equipamento de aferição. Na foto o FRATELO/ADR deve ficar ao lado do medidor encontrado.

- **Normalizada**

- 1 fotografia do equipamento de medição ensacado no invólucro. Na foto o MEDIDOR ENSACADO deve ficar ao lado do MEDIDOR INSTALADO.
- 1 fotografia do novo equipamento de medição.

3.1.39 **Fachada**

- 1 fotografia da fachada do imóvel (imóvel completo).

3.1.40 **Adicionais**

- 1 fotografia identificando a pessoa que acompanhou a inspeção.
- 1 fotografia de cada formulário utilizado na inspeção (TOI, TNIC – frente e verso, RECIBO DO TOI, etc.), destacando-os com clareza.

3.1.41 **SITUAÇÃO 03: CONSTATADO ALGUMA IRREGULARIDADE (FRAUDE) NO SISTEMA DE MEDIÇÃO E CLIENTE SOLICITOU AFERIÇÃO EM ÓRGÃO METROLÓGICO**

Inspeção realizada na presença do Sr. (a) (...), (**esposo (a), irmão (a), filho(a), ...**) do titular, responsável pela instalação.

Medidor retirado para aferição. **E ACRESCENTAR O LAUDO DA IRREGULARIDADE ENCONTRADA.**

3.1.42 **Procedimento:**

- Substituir o medidor preservando-o e ensacando-o no invólucro específico, TNIC amarelo, devidamente identificado e lacrado.
- Notificar a instalação (TOI, LEVANTAMENTO DE CARGA, TNIC), aplicando **código 214**.
- **Acrescentar** ao laudo do código 214 o **laudo da irregularidade encontrada**.
- No verso do TNIC, relatar qualquer informação pertinente a irregularidade encontrada.

3.1.43 **Procedimento de foto:**

Situação Encontrada (Irregularidade)

	PROCEDIMENTO PARA PADRONIZAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO - BT	Homologado em: -	Pagina: 45 de 63
Laudo Técnico e Fotos		Código: LAUDO PADRÃO	Revisão 02

- 2 fotografias da irregularidade encontrada, destacando-a com clareza (apontá-la com chave de fenda).
- 1 fotografia do medidor encontrado e leitura.
- 1 fotografia do alicate volt-ampère para mostrar a passagem de corrente e/ou tensão no medidor e/ou no desvio encontrado.
- 2 fotografias do FRATELO/ADR apresentado o erro de medição e o número do equipamento de aferição. Na foto o FRATELO/ADR deve ficar ao lado do medidor encontrado.

3.1.44 Normalizada

- 1 fotografia do equipamento de medição ensacado no invólucro. Na foto o MEDIDOR ENSACADO deve ficar ao lado do MEDIDOR INSTALADO.
- 1 fotografia do novo equipamento de medição.
- 1 fotografia da instalação normalizada (sem a irregularidade), no mesmo ângulo da irregularidade encontrada.

3.1.45 Fachada

- 1 fotografia da fachada do imóvel (imóvel completo).

3.1.46 Adicionais

- 1 fotografia identificando a pessoa que acompanhou a inspeção.
- 1 fotografia de cada formulário utilizado na inspeção (TOI, LEVANTAMENTO DE CARGA, TNIC – frente e verso, RECIBO DO TOI, FINANCIAMENTO, etc.), destacando-os com clareza.
- 2 fotografias da carga instalada (carga de maior consumo). Residencial: exemplo – ar condicionado. Comercial: exemplo – freezers, motores, balcão frigorífico, etc.

Observações: Caso o cliente durante a inspeção desista da aferição no Órgão Metrológico, a equipe deverá preencher o formulário de cancelamento de aferição (**Solicitação de Cancelamento de Aferição de Equipamento de Medição**), assinado pela pessoa que está acompanhando a inspeção.

SITUAÇÃO 04: CASA FECHADA OU SEM ATENDIMENTO

3.1.47 Procedimento:

- Preencher o TNIC como imóvel fechado ou sem atendimento.
- Foto para evidenciar o imóvel fechado (de preferência com a viatura na frente do imóvel).
- Foto do equipamento de medição (encontrado) e leitura, caso seja possível.
- No verso do TNIC, Informações Complementares, relatar qualquer informação pertinente a situação encontrada.

3.1.48 Observações:

- Aplicar TOI em qualquer circunstância, ou seja, mesmo que o resultado esteja NORMAL.
- Antes da retirada do equipamento, caso o cliente desista da aferição, o mesmo deve preencher formulário de **SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DE AFERIÇÃO DE**

	PROCEDIMENTO PARA PADRONIZAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO - BT	Homologado em: -	Pagina: 46 de 63
Laudo Técnico e Fotos		Código: LAUDO PADRÃO	Revisão 02

EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO.

- Caso o equipamento seja substituído o mesmo deve ser acomodado no invólucro específico na presença do cliente. Todos os campos do invólucro devem ser preenchidos corretamente. E por fim o canhoto do invólucro deve ser entregue ao cliente.
- Fotografar equipamento de medição dentro do invólucro lacrado.
- **Agendar a aferição através do TNIC para a data que foi informada ao cliente no momento do Atendimento e, por isso, não deve ser modificada.**
- A aferição será realizada pelo laboratório metrológico.
- Nos casos de não execução do serviço devido ausência do cliente ou imóvel fechado a equipe deve informar que realizará nova tentativa no sábado seguinte.

215 – REGULARIZAÇÃO DE LIGAÇÃO DIRETA (LD)

- Normalização 
- Fraude 
- Defeito 
- Expectativa de Incremento 
- Expectativa de CNR 
- Segue Fluxo de Avaliação Técnica 

Inspeção realizada na presença do Sr. (a) (...), (**espos(a), irmão(a), filho(a), ...**) do titular, responsável pela instalação. Ligação direta executada pela Equatorial Energia, deixando deregistrar corretamente o consumo de energia elétrica. A instalação foi normalizada com a instalação do medidor.

3.1.49 Orientação de Aplicação:

- Quando identificado unidade em situação LG sem medidor instalado e cadastrado tanto convencional como SMC - ocasionado pela empresa.

3.1.50 Procedimento:

- Regularizar a medição corrigindo a ligação com a instalação do medidor.
- Notificar a instalação (TOI, TNIC).

3.1.51 Procedimento de foto:

Situação Encontrada (Deficiência na Medição)

- 2 fotografias da situação encontrada destacando-a com clareza (utilizar o alicate volt-ampère para mostrar a passagem de corrente e/ou tensão no ramal de entrada e apontá-lo com chave de fenda).

	PROCEDIMENTO PARA PADRONIZAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO - BT	Homologado em: -	Pagina: 47 de 63
Laudo Técnico e Fotos		Código: LAUDO PADRÃO	Revisão 02

3.1.52 Normalizada

- 1 fotografia do novo ramal de entrada, caso este seja substituído (instalação normalizada), no mesmo ângulo da situação encontrada.
- 1 fotografia do medidor instalado e leitura.

3.1.53 Fachada

- 1 fotografia da fachada do imóvel (imóvel completo).

3.1.54 Adicionais

- 1 fotografia identificando a pessoa que acompanhou a inspeção.
- 1 fotografia de cada formulário utilizado na inspeção (TOI, TNIC – frente e verso, RECIBO DO TOI, FINANCIAMENTO, etc.), destacando-os com clareza.

218 – AUMENTO CARGA A REVEIA DA CONCESSIONÁRIA

- Normalização ✗
- Fraude ✗
- Defeito ✗
- Expectativa de Incremento ✗
- Expectativa de CNR ✗
- Segue Fluxo de Avaliação Técnica ✗

Inspeção realizada na presença do Sr. (a) (...), (**esposo (a), irmão (a), filho(a), ...**) do titular, responsável pela instalação.

Ligação encontrada com aumento de carga à revelia da concessionária, com transformador de **XXX kVA (especificar a potência do Trafo)** diferenciada potência disponibilizada a pela distribuidora. A instalação foi normalizada com o desligamento da unidade consumidora, ou, A instalação foi normalizada com a adequação da medição e notificação para solicitar aumento de carga.

3.1.55 Observações:

1. Notificar a unidade consumidora com prazo de 15 dias para solicitar o aumento de carga a distribuidora.

	PROCEDIMENTO PARA PADRONIZAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO - BT	Homologado em: -	Pagina: 48 de 63
Laudo Técnico e Fotos		Código: LAUDO PADRÃO	Revisão 02

3.1.56 Orientação de Aplicação:

- Quando identificado aumento de carga à revelia ou demanda consumida sem perda.

3.1.57 Procedimento:

- Quando o medidor estiver carbonizado não enviar medidor para aferição;
- Substituir o medidor colocando-o no invólucro, preservando o defeito.
- Regularizar a medição com um novo medidor.
- Notificar a instalação (TOI, LEVANTAMENTO DE CARGA, TNIC).

3.1.58 Procedimento de foto:

Situação Encontrada (Deficiência na Medição)

- 2 fotografias do defeito destacando-o com clareza (apontar com chave de fenda).
- 1 fotografia do alicate volt-ampère apresentando a tensão e/ou corrente na medição.
- 1 fotografia do FRATELO/ADR apresentando o erro da medição e o número do equipamento de aferição, caso erro não seja 100%. Na foto o FRATELO/ADR deve ficar ao lado do medidor encontrado (com defeito).

3.1.59 Normalizada

- 1 fotografia do equipamento de medição com defeito ensacado no invólucro. Na foto o MEDIDOR ENSACADO deve ficar ao lado do MEDIDOR INSTALADO.
- 1 fotografia do novo equipamento de medição (instalação normalizada), no mesmo ângulo da situação encontrada.

3.1.60 Fachada

- 1 fotografia da fachada do imóvel (imóvel completo).

3.1.61 Adicionais

- 1 fotografia do medidor encontrado e leitura, caso seja possível.
- 1 fotografia/PDF de cada formulário utilizado na inspeção (TOI, LEVANTAMENTO DE CARGA, TNIC – frente e verso, RECIBO DO TOI, etc.), destacando-os com clareza.
- 1 fotografia identificando a pessoa que acompanhou a inspeção.
- 2 fotografias da carga instalada (carga de maior consumo). Residencial: exemplo – ar condicionado. Comercial: exemplo – freezers, motores, balcão frigorífico, etc.

	PROCEDIMENTO PARA PADRONIZAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO - BT	Homologado em: -	Pagina: 49 de 63
Laudo Técnico e Fotos		Código: LAUDO PADRÃO	Revisão 02

221 – PERÍCIA JUDICIAL

- Normalização ✗
- Fraude ✗
- Defeito ✗
- Expectativa de Incremento ✗
- Expectativa de CNR ✗
- Segue Fluxo de Avaliação Técnica 👍

3.1.62 Orientação de Aplicação:

- Para atender solicitação de aferições a pedido de justiça/Procon/ Arcon/ Promotoria.

SITUAÇÃO 01: MEDIÇÃO NORMAL E CLIENTE SOLICITOU AFERIÇÃO EM ÓRGÃO METROLÓGICO

Inspeção realizada na presença do Sr. (a) (...), (**espos**o (a), **irmão** (a), **filho** (a), ...) do titular, responsável pela instalação.

Medidor retirado para aferição a pedido da (**justiça**).

Instalação ficou regularizada com instalação de outro medidor.

Observações: Mesmo que haja a recusa por parte do cliente na assinatura, o mesmo deve ser informado (a) da data da aferição no IMETRO.

Procedimento:

- Substituir o medidor preservando-o e ensacando-o no invólucro específico, TNIC amarelo, devidamente identificado e lacrado.
- Notificar a instalação (TOI, LEVANTAMENTO DE CARGA, TNIC).
- Notificar a instalação, acerca da data do agendamento da aferição usando a notificação do item 9. do TNIC, conforme exemplo abaixo:

9 - NOTIFICAÇÃO DE ENVIO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO PARA ANÁLISE TÉCNICA EM ÓRGÃO METROLÓGICO	
Conforme Art. 592 da Resolução Normativa 1000/2021 ANEEL, o equipamento de medição da sua instalação foi retirado e lacrado no invólucro nº _____, conforme informado no TOI supracitado será encaminhado para laboratório metrológico, situada na Av. São Luís Rei de França, 100 • Turu • São Luís/MA para ser submetido a Avaliação Técnica no dia ____ / ____ das 08:00 às 12:00hs. Caso deseje, o consumidor poderá acompanhar-la pessoalmente ou por meio de representante legal (pessoa física ou jurídica), este deverá apresentar uma procuração e cópia do RG do titular.	conforme informado no dia ____ / ____

Procedimento de foto:

Situação Encontrada (Medição Normal)

- 2 fotografias do medidor encontrado e leitura, destacando com clareza.
- 1 fotografia do alicate volt-ampère para mostrar a passagem de corrente e/ou tensão no medidor.
- 2 fotografias do FRATELO/ADR apresentado o erro de medição e o número do equipamento de aferição. Na foto o FRATELO/ADR deve ficar ao lado do medidor encontrado.

	PROCEDIMENTO PARA PADRONIZAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO - BT	Homologado em: -	Pagina: 50 de 63
Laudo Técnico e Fotos		Código: LAUDO PADRÃO	Revisão 02

Normalizada

- 1 fotografia do equipamento de medição ensacado no invólucro. Na foto o MEDIDOR ENSACADO deve ficar ao lado do MEDIDOR INSTALADO.
- 1 fotografia do novo equipamento de medição.

Fachada

- 1 fotografia da fachada do imóvel (imóvel completo).

Adicionais

- 1 fotografia identificando a pessoa que acompanhou a inspeção.
- 1 fotografia de cada formulário utilizado na inspeção (TOI, TNIC – frente e verso, RECIBO DO TOI, etc.), destacando-os com clareza.

SITUAÇÃO 02: MEDIÇÃO NORMAL E CLIENTE DESISTIU DA AFERIÇÃO EM ÓRGÃO METROLÓGICO

Inspeção realizada na presença do Sr. (a) (...), (**espos**o (a), **irmão** (a), **filho** (a), ...) do titular, responsável pela instalação.

Medição normal sem perda de energia elétrica no momento da inspeção.

Procedimento:

- Registrar foto da situação encontrada.
- Notificar a instalação (TOI, TNIC) com laudo normal (**código 300**).
- Preencher o formulário de cancelamento de aferição (**Solicitação de Cancelamento de Aferição de Equipamento de Medição**).

Procedimento de foto:

Situação Encontrada (Medição Normal)

- 2 fotografias do medidor encontrado e leitura, destacando com clareza.
- 1 fotografia do alicate volt-ampère para mostrar a passagem de corrente e/ou tensão no medidor.
- 2 fotografias do FRATELO/ADR apresentado o erro de medição e o número do equipamento de aferição. Na foto o FRATELO/ADR deve ficar ao lado do medidor encontrado.

Fachada

- 1 fotografia da fachada do imóvel (imóvel completo).

Adicionais

- 1 fotografia identificando a pessoa que acompanhou a inspeção.
- 1 fotografia de cada formulário utilizado na inspeção (SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DE AFERIÇÃO, TOI, TNIC – frente e verso, RECIBO DO TOI, etc.), destacando-os com clareza.

	PROCEDIMENTO PARA PADRONIZAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO - BT	Homologado em: -	Pagina: 51 de 63
Laudo Técnico e Fotos		Código: LAUDO PADRÃO	Revisão 02

SITUAÇÃO 03: CONSTATADO ALGUMA IRREGULARIDADE (FRAUDE) NO SISTEMA DE MEDIÇÃO E CLIENTE SOLICITOU AFERIÇÃO EM ÓRGÃO METROLÓGICO

Inspeção realizada na presença do Sr. (a) (...), (**esposo (a), irmão (a), filho (a), ...**) do titular, responsável pela instalação.

Medidor retirado para aferição. **E ACRESCENTAR O LAUDO DA IRREGULARIDADE ENCONTRADA.**

Procedimento:

- Substituir o medidor preservando-o e ensacando-o no invólucro específico, TNIC amarelo, devidamente identificado e lacrado.
- Notificar a instalação (TOI, LEVANTAMENTO DE CARGA, TNIC), aplicando **código 221**.
- **Acrescentar** ao laudo do código 221 o **laudo da irregularidade encontrada**.
- No verso do TNIC, relatar qualquer informação pertinente a irregularidade encontrada.

Procedimento de foto:

Situação Encontrada (Irregularidade)

- 2 fotografias da irregularidade encontrada, destacando-a com clareza (apontá-la com chave de fenda).
- 1 fotografia do medidor encontrado e leitura.
- 1 fotografia do alicate volt-ampère para mostrar a passagem de corrente e/ou tensão no medidor e/ou no desvio encontrado.
- 2 fotografias do FRATELO/ADR apresentado o erro de medição e o número do equipamento de aferição. Na foto o FRATELO/ADR deve ficar ao lado do medidor encontrado.

Normalizada

- 1 fotografia do equipamento de medição ensacado no invólucro. Na foto o MEDIDOR ENSACADO deve ficar ao lado do MEDIDOR INSTALADO.
- 1 fotografia do novo equipamento de medição.
- 1 fotografia da instalação normalizada (sem a irregularidade), no mesmo ângulo da irregularidade encontrada.

Fachada

- 1 fotografia da fachada do imóvel (imóvel completo).

Adicionais

- 1 fotografia identificando a pessoa que acompanhou a inspeção.
- 1 fotografia de cada formulário utilizado na inspeção (TOI, LEVANTAMENTO DE CARGA, TNIC – frente e verso, RECIBO DO TOI, FINANCIAMENTO, etc.), destacando-os com clareza.

	PROCEDIMENTO PARA PADRONIZAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO - BT	Homologado em: -	Pagina: 52 de 63
Laudo Técnico e Fotos		Código: LAUDO PADRÃO	Revisão 02

- 2 fotografias da carga instalada (carga de maior consumo). Residencial: exemplo – ar condicionado. Comercial: exemplo – freezers, motores, balcão frigorífico, etc.

Observações: Caso o cliente durante a inspeção desista da aferição no Órgão Metrológico, a equipe deverá preencher o formulário de cancelamento de aferição (**Solicitação de Cancelamento de Aferição de Equipamento de Medição**), assinado pela pessoa que está acompanhando a inspeção.

SITUAÇÃO 04: CASA FECHADA OU SEM ATENDIMENTO

Procedimento:

- Preencher o TNIC como imóvel fechado ou sem atendimento.
- Foto para evidenciar o imóvel fechado (de preferência com a viatura na frente do imóvel).
- Foto do equipamento de medição (encontrado) e leitura, caso seja possível.
- No verso do TNIC, Informações Complementares, relatar qualquer informação pertinente a situação encontrada.

Observações:

- Aplicar TOI em qualquer circunstância, ou seja, mesmo que o resultado esteja NORMAL.
- Antes da retirada do equipamento, caso o cliente desista da aferição, o mesmo deve preencher formulário de **SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DE AFERIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO**.
- Caso o equipamento seja substituído o mesmo deve ser acomodado no invólucro específico na presença do cliente. Todos os campos do invólucro devem ser preenchidos corretamente. E por fim o canhoto do invólucro deve ser entregue ao cliente.
- **Fotografar equipamento de medição dentro do invólucro lacrado.**
- **Agendar a aferição através do TNIC para a data que foi informada ao cliente no momento do Atendimento e, por isso, não deve ser modificada.**
- A aferição será realizada pelo laboratório metrológico.
- Nos casos de não execução do serviço devido ausência do cliente ou imóvel fechado a equipe deve informar que realizará nova tentativa no sábado seguinte.

	PROCEDIMENTO PARA PADRONIZAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO - BT	Homologado em: -	Pagina: 53 de 63
Laudo Técnico e Fotos		Código: LAUDO PADRÃO	Revisão 02

4. MEDIÇÃO SEM PERDAS

300 – MEDIÇÃO NORMAL

- Normalização ✗
- Fraude ✗
- Defeito ✗
- Expectativa de Incremento ✗
- Expectativa de CNR ✗
- Segue Fluxo de Avaliação Técnica ✗

Inspeção realizada na presença do Sr. (a) (...), (**espos**o (a), **irmão** (a), **filho** (a), ...) do titular, responsável pela instalação.

Medição normal sem perda de energia elétrica no momento da inspeção.

3.1.63 Orientação de Aplicação:

- Quando identificado medição normal sem perda.

3.1.64 Procedimento:

- Notificar a instalação (TOI, TNIC).

3.1.65 Procedimento de foto:

Situação Encontrada (Medição Normal)

- 1 fotografia do medidor encontrado e leitura.
- 1 fotografia do alicate volt-ampère para mostrar a passagem de corrente e/ou tensão no medidor.
- 1 fotografia do FRATELO/ADR apresentado o erro de medição e o número do equipamento de aferição. Na foto o FRATELO/ADR deve ficar ao lado do medidor encontrado.

Fachada

- 1 fotografia da fachada do imóvel (imóvel completo).

Adicionais

- 1 fotografia identificando a pessoa que acompanhou a inspeção.
- 1 fotografia de cada formulário utilizado na inspeção (TOI, TNIC – frente e verso, RECIBO DO TOI, etc.), destacando-os com clareza.

	PROCEDIMENTO PARA PADRONIZAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO - BT	Homologado em: -	Pagina: 54 de 63
Laudo Técnico e Fotos		Código: LAUDO PADRÃO	Revisão 02

302 – ERRO DE CLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA (CLASSE DE CONSUMO)

- Normalização ✗
- Fraude ✗
- Defeito ✗
- Expectativa de Incremento ✗
- Expectativa de CNR ✗
- Segue Fluxo de Avaliação Técnica ✗

Inspeção realizada na presença do Sr. (a) (...), (**esposo (a), irmão (a), filho(a), ...**) do titular, responsável pela instalação.

Tarifa cobrada incompatível com a classe correta do cliente,
(**informar à atividade**).

3.1.66 Orientação de Aplicação:

- Quando identificado cliente em campo com característica de classe divergente do cadastrado no sistema (exemplo: cliente com transformador igual ou maior que 150 KVA cadastrado no sistema como optante, quando o correto seria está como THS, cliente com benefício irrigante com carga que não é para irrigação, microgeração com potência de geração maior que 75 KW).

3.1.67 Procedimento:

- Notificar a instalação (TOI, TNIC).
- Informar a atividade atual para qual o imóvel é utilizado.

3.1.68 Procedimento de foto:

Situação Encontrada (Medição Normal)

- 1 fotografia do medidor encontrado e leitura.
 - 1 fotografia do alicate volt-ampère para mostrar a passagem de corrente e/ou tensão no medidor.
 - 1 fotografia do FRATELO/ADR apresentado o erro de medição e o número do equipamento de aferição.
- Na foto o FRATELO/ADR deve ficar ao lado do medidor encontrado.

3.1.69 Fachada

- 1 fotografia da fachada do imóvel (imóvel completo).

3.1.70 Adicionais

- 1 fotografia identificando a pessoa que acompanhou a inspeção.
- 1 fotografia de cada formulário utilizado na inspeção (TOI, TNIC – frente e verso, RECIBO

	PROCEDIMENTO PARA PADRONIZAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO - BT	Homologado em: -	Pagina: 55 de 63
Laudo Técnico e Fotos		Código: LAUDO PADRÃO	Revisão 02

DO TOI, etc.), destacando-os com clareza.

303 – DEFICIÊNCIA NO PADRÃO DE ENTRADA

- Normalização ✗
- Fraude ✗
- Defeito ✗
- Expectativa de Incremento ✗
- Expectativa de CNR ✗
- Segue Fluxo de Avaliação Técnica ✗

Inspeção realizada na presença do Sr. (a) (...), (**esposo (a), irmão (a), filho(a), ...**) do titular, responsável pela instalação.

Deficiência no padrão de entrada, (**especificar a deficiência encontrada**).

Instalação foi normalizada com a (**especificar a normalização, substituída caixa de medição, troca do ramal, medição externalizada, baixa de caixa, etc.**).

Tipos de deficiência:

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Caixa sem tampa. ▪ Pontaleta danificado. ▪ Caixa danificada/deteriorada. ▪ Unidade sem disjuntor. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Eletrocuto obstruído/danificado. ▪ Manutenção CPREDE. ▪ CPREDE com lente embaçada/quebrada. |
|--|---|

Orientação de Aplicação:

- Qualquer ação de melhoria no padrão, onde não existe perda.

3.1.71 Procedimento:

- Notificar a instalação (TOI, TNIC).
- Informar a atividade atual para qual o imóvel é utilizado.

	PROCEDIMENTO PARA PADRONIZAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO - BT	Homologado em: -	Pagina: 56 de 63
Laudo Técnico e Fotos		Código: LAUDO PADRÃO	Revisão 02

Procedimento de foto:

Situação Encontrada (Medição Normal)

- 2 fotografias da deficiência encontrada, destacando-a com clareza (apontar com chave de fenda).
- 1 fotografia do medidor encontrado e leitura.
- 1 fotografia do alicate volt-ampère para mostrar a passagem de corrente e/ou tensão no medidor.
- 1 fotografia do FRATELO/ADR apresentado o erro de medição e o número do equipamento de aferição. Na foto o FRATELO/ADR deve ficar ao lado do medidor encontrado.

Normalizada

- 1 fotografia com a instalação normalizada, no mesmo ângulo da deficiência encontrada.

Fachada

- 1 fotografia da fachada do imóvel (imóvel completo).

	ANEXO I	Homologado em: -	Página: 57 de 71
Título: Laudo Técnico de Inspeção		Código: LAUDO PADRÃO	Revisão: 02

Adicionais

- 1 fotografia identificando a pessoa que acompanhou a inspeção.
- 1 fotografia de cada formulário utilizado na inspeção (TOI, TNIC – frente e verso, RECIBO DO TOI, FINANCIAMENTO, etc.), destacando-os com clareza.

305– IMÓVEL DESABITADO (CLIENTES LG/CR/DS)

- Normalização ✗
- Fraude ✗
- Defeito ✗
- Expectativa de Incremento ✗
- Expectativa de CNR ✗
- Segue Fluxo de Avaliação Técnica ✗

IMÓVEL SEM CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO/OCUPAÇÃO

Casa fechada sem que haja moradores.

Instalação ficou (ligada/desligada).

Observações: Todos os procedimentos devem estar munidos de registros fotográficos (book de fotos) e informações no TNIC.

3.1.72 Orientação de Aplicação:

- Quando identificado unidade em situação LG (ligada), CR (cortada) ou DS (desligada no sistema), porém desligada em campo e **sem** condições de moradia, tal como casa abandonada, inabitada, tomada por mato, sem telhado, sem porta, demolida.

3.1.73 Procedimento sem condições de moradia:

- **SITUAÇÃO LG/CR** - Caso esteja demolido ou abandonado sem condições ou intenção de retorno as atividades, fazer book de fotos.
- **SITUAÇÃO LG** – com padrão normal em campo desabitado sem condições de moradia.
- **SITUAÇÃO LG** – ligado direto sem medição, retirar o desvio, não instalar medidor e desligar a instalação em campo.
- **SITUAÇÃO CR** – caso esteja desligado em campo, com padrão e sem medidor. Deixar desligado e não instalar medidor.
- **SITUAÇÃO CR** – sem padrão e sem medidor. Deixar desligado e não instalar medidor.

	ANEXO I	Homologado em: -	Página: 58 de 71
Título: Laudo Técnico de Inspeção		Código: LAUDO PADRÃO	Revisão: 02

- **SITUAÇÃO CR** – caso esteja auto religado pela medição ou ligado direto. Desligar, informar no TNIC.
- **SITUAÇÃO DS** – caso esteja auto religado pela medição ou ligado direto. Desligar, informar no TNIC.

LAUDO: Cliente com fornecimento de energia suspenso definitivo

3.1.74 Procedimento:

- Verificar se há outra instalação no mesmo local.
- Se houver medição, retirar medição, energizar o medidor e coletar o resíduo de leitura.
- Se houver outra medição, analisar fuga de debito.
- Verificar se há indícios de funcionamento do local.

3.1.75 Procedimento do book de fotografia LG/CR;

- 1 fotografia do alicate volt-ampère para mostrar a passagem de corrente e/ou tensão no medidor e/ou ramal de entrada, caso haja.
- 1 fotografia do medidor e leitura encontrado caso haja e fachada.
- 1 fotografia do medidor da direita e fachada.
- 1 fotografia do medidor da esquerda e fachada.
- 1 fotografia do poste onde encontrava-se ligado a instalação.
- 1 fotografia panorâmica pegando a casa/terreno e as outras casas.
- 1 fotografia da situação deixada, no mesmo ângulo da situação encontrada caso esteja ligado (desligado).

3.1.76 Procedimento de foto DS:

- 2 fotografias da situação encontrada. Nos casos de ligado direto e/ou auto religado, destacar com clareza a ligação irregular (apontar com chave de fenda).
- 1 fotografia do medidor encontrado e leitura, caso haja.
- 1 fotografia do alicate volt-ampère para mostrar a passagem de corrente e/ou tensão no medidor e/ou ramal de entrada.

	ANEXO I	Homologado em: -	Página: 59 de 71
Título: Laudo Técnico de Inspeção		Código: LAUDO PADRÃO	Revisão: 02

3.1.77 Normalizada

- 1 fotografia com a instalação normalizada, no mesmo ângulo da situação encontrada (nos casos de ligado direto e/ou auto religado).

3.1.78 Fachada

- 1 fotografia da fachada do imóvel (imóvel completo).
- 1 fotografia panorâmica dos imóveis completos: fachada do alvo e dos vizinhos.

3.1.79 Adicionais

- 1 fotografia de cada formulário utilizado na inspeção (TOI, TNIC – frente e verso, etc.), destacando com clareza.

306– DESLIGADO EM CAMPO

- Normalização ✗
- Fraude ✗
- Defeito ✗
- Expectativa de Incremento ✗
- Expectativa de CNR ✗
- Segue Fluxo de Avaliação Técnica ✗

IMÓVEL COM CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO/OCUPAÇÃO

Cliente com fornecimento de energia suspenso, Imóvel com condições de moradia.

3.1.1 Orientação de Aplicação:

- Quando identificado unidade em situação LG, CR no sistema e campo, em que o imóvel esteja desabitado, porém com condições de moradia.

3.1.2 Procedimento:

- **SITUAÇÃO LG** – com padrão normal em campo e desligado, com condições de moradia.
- **SITUAÇÃO LG** – ligado direto sem medição. Retirar o desvio, não instalar

	ANEXO I	Homologado em: -	Página: 60 de 71
Título: Laudo Técnico de Inspeção		Código: LAUDO PADRÃO	Revisão: 02

medidor e desligar a instalação em campo, com condições de moradia.

- **SITUAÇÃO CR** – caso esteja desligado em campo, com padrão e sem medidor. Deixar desligado e não instalar medidor, com condições de moradia.
- **SITUAÇÃO CR** – sem padrão e sem medidor. Deixar desligado e não instalar medidor, com condições de moradia.
- **SITUAÇÃO CR** – caso esteja auto religado pela medição ou ligado direto. Desligar, informar no TNIC, com condições de moradia.

3.1.3 Procedimento:

- Verificar se há outra instalação no mesmo local.
- Avaliar condições de funcionamento e ocupação:
- Se houver outra ligação, analisar fuga de débito.
- Verificar se há indícios de funcionamento do local.

3.1.4 Procedimento de foto:

Situação encontrada:

- 2 fotografias da situação encontrada.
- 1 fotografia do medidor encontrado e leitura, caso haja.
- 1 fotografia do alicate volt-ampère para mostrar a passagem de corrente e/ou tensão no medidor e/ou ramal de entrada, caso haja.

3.1.5 Normalizada

- 1 fotografia da situação deixada, no mesmo ângulo da situação encontrada.

3.1.6 Fachada

- 1 fotografia da fachada do imóvel (imóvel completo).

3.1.7 Adicionais

- 1 fotografia de cada formulário utilizado na inspeção (TOI, TNIC – frente e verso, etc.), destacando-os com clareza.

307– MEDIDOR SEM SELOS DO FABRICANTE

- Normalização 
- Fraude 
- Defeito 
- Expectativa de Incremento 
- Expectativa de CNR 
- Segue Fluxo de Avaliação Técnica 

	ANEXO I	Homologado em: -	Página: 61 de 71
Título: Laudo Técnico de Inspeção		Código: LAUDO PADRÃO	Revisão: 02

Inspeção realizada na presença do Sr. (a) (...),
(espos(a), irmão(a), filho(a), ...) do titular,
responsável pela instalação.

Medidor sem selos de aferição. No momento da
inspeção não foi detectada perda de energia.

Instalação foi normalizada com a substituição do medidor.

3.1.8 Observação: Só aplicar o código em questão, caso
não haja vestígio de irregularidade intermitente, e/ou
vestígio de medidor avariado.

3.1.9 Orientação de Aplicação:

- Quando identificado medidor sem perda, porém está sem o selo do fabricante ou selo danificado.

3.1.1 Procedimento:

- Notificar a instalação (TOI, TNIC).

Procedimento de foto:

Situação Encontrada (Medição Normal)

- 2 fotografias da situação encontrada, destacando-a com clareza (apontar com chave de fenda).
- 1 fotografia do medidor encontrado e leitura.
- 1 fotografia do alicate volt-ampère para mostrar a passagem de corrente e/ou tensão no medidor encontrado.
- 1 fotografia do FRATELO/ADR apresentado o erro de medição e o número do equipamento de aferição. Na foto o FRATELO/ADR deve ficar ao lado do medidor encontrado.

Normalizada

- 1 fotografia com a instalação normalizada (medidor substituído), no mesmo ângulo da situação encontrada.

Fachada

- 1 fotografia da fachada do imóvel (imóvel completo).

	ANEXO I	Homologado em: -	Página: 62 de 71
Título: Laudo Técnico de Inspeção		Código: LAUDO PADRÃO	Revisão: 02

Adicionais

- 1 fotografia identificando a pessoa que acompanhou a inspeção.
- 1 fotografia de cada formulário utilizado na inspeção (TOI, TNIC – frente e verso, RECIBO DO TOI, FINANCIAMENTO, etc.), destacando-os com clareza.

308 – MEDIDOR DANIFICADO

- Normalização 
- Fraude 
- Defeito 
- Expectativa de Incremento 
- Expectativa de CNR 
- Segue Fluxo de Avaliação Técnica 

Inspeção realizada na presença do Sr. (a) (...),
(**espos**o (a), **irmão** (a), **filho**(a), ...) do titular,
responsável pela instalação.

Medidor danificado, (**especificar o dano**). No momento
da inspeção não foi detectada perda de energia.

Instalação foi normalizada com a substituição do medidor.

3.1.2 Tipos de dano:

- Bulbo trincado/quebrado/furado (sem perda)
- Borne queimado/oxidado.
- Display escurecido, em caso que está sendo lido e faturado o consumo.
- Display com leitura parcialmente apagando / intermitente, em caso que está sendo lido e faturado o consumo.

3.1.3 Orientação de Aplicação:

- Quando identificado medidor fora das suas características originais, sem perda de energia.

3.1.1 Procedimento:

- Notificar a instalação (TOI, TNIC).

	ANEXO I	Homologado em: -	Página: 63 de 71
Título: Laudo Técnico de Inspeção		Código: LAUDO PADRÃO	Revisão: 02

3.1.2 Procedimento de foto:

Situação Encontrada (Medição Normal)

- 2 fotografias da situação encontrada, destacando-a com clareza (apontar com chave de fenda).
- 1 fotografia do medidor encontrado e leitura.
- 1 fotografia do alicate volt-ampère para mostrar a passagem de corrente e/ou tensão no medidor encontrado.
- 1 fotografia do FRATELO/ADR apresentado o erro de medição e o número do equipamento de aferição, caso seja possível realizar. Na foto o FRATELO/ADR deve ficar ao lado do medidor encontrado.

Normalizada

- 1 fotografia com a instalação normalizada (medidor substituído), no mesmo ângulo da situação encontrada.

Fachada

- 1 fotografia da fachada do imóvel (imóvel completo).

Adicionais

- 1 fotografia identificando a pessoa que acompanhou a inspeção.
- 1 fotografia de cada formulário utilizado na inspeção (TOI, TNIC – frente e verso, RECIBO DO TOI, FINANCIAMENTO, etc.), destacando-os com clareza.

309– AUTORRELIGADO PELA MEDIÇÃO

- Normalização  , (Quando cair na regra de eficiência* )
- Fraude 
- Defeito 
- Expectativa de Incremento 
- Expectativa de CNR 
- Segue Fluxo de Avaliação Técnica 

	ANEXO I	Homologado em: -	Página: 64 de 71
Título: Laudo Técnico de Inspeção		Código: LAUDO PADRÃO	Revisão: 02

* Regra de eficiência: quando a instalação for religada até 5 (cinco) dias úteis após a data da visita da equipe de fiscalização.

Inspeção realizada na presença do Sr. (a) (...),
(esposo (a), irmão (a), filho(a), ...) do titular,
responsável pela instalação.

Instalação cortada e religada à revelia da Equatorial
Energia, com alimentação passando pelo medidor.

Instalação foi normalizada ficando (ligada ou desligada).

3.1.3 Orientação de Aplicação:

- Quando identificado unidade CR auto religado em campo pela medição.

Procedimento:

- Notificar a instalação (TOI, TNIC).
- Verificar se a instalação possui débito. Caso haja, a instalação deve ser desligada e se não houver débito na instalação, pode ficar ligada.

Procedimento de foto:

Situação Encontrada (Medição Normal)

- 2 fotografias da situação encontrada, destacando-a com clareza (apontar com chave de fenda).
- 1 fotografia do medidor encontrado e leitura.
- 1 fotografia do alicate volt-ampère para mostrar a passagem de corrente e/ou tensão no medidor encontrado.
- 1 fotografia do FRATELO/ADR apresentado o erro de medição e o número do equipamento de aferição. Na foto o FRATELO/ADR deve ficar ao lado do medidor encontrado.

Normalizada

- 1 fotografia com a instalação normalizada (ligada/desligada), no mesmo ângulo da situação encontrada.

Fachada

- 1 fotografia da fachada do imóvel (imóvel completo).

	ANEXO I	Homologado em: -	Página: 65 de 71
Título: Laudo Técnico de Inspeção		Código: LAUDO PADRÃO	Revisão: 02

Adicionais

- 1 fotografia identificando a pessoa que acompanhou a inspeção.
- 1 fotografia de cada formulário utilizado na inspeção (TOI, TNIC – frente e verso, RECIBO DO TOI, FINANCIAMENTO, etc.), destacando-os com clareza.

310– BLINDAGEM NA MEDIÇÃO

- Normalização 
- Fraude 
- Defeito 
- Expectativa de Incremento 
- Expectativa de CNR 
- Segue Fluxo de Avaliação Técnica 

Inspeção realizada na presença do Sr. (a) (...),
(**espos**o (a), **irmão** (a), **filho**(a), ...) do titular,
responsável pela instalação.

Medição normal sem perda de energia elétrica no
momento da inspeção.

Instalação blindada (quando houver) com (**parafuso**
de segurança ou tampa de blindagem).

Observações: Todos os códigos da “família 300”, exceto o código 310, que fiquem blindados deverão ser registrados no final do laudo tipo de blindagem aplicada.

3.1.4 Orientação de Aplicação:

- Quando identificado perda, porém não se consegue no momento da inspeção caracterizar a fraude.
- Quando identificado imã acoplado ao medidor, caixa do medidor, ocasionando intervenção no funcionamento do medidor e **não conseguimos ficar com a posse do imã**, caso contrário, aplicar o código 188.

3.1.1 Procedimento:

- Notificar a instalação (TOI, TNIC).

	ANEXO I	Homologado em: -	Página: 66 de 71
Título: Laudo Técnico de Inspeção		Código: LAUDO PADRÃO	Revisão: 02

Procedimento de foto:

Situação Encontrada (Medição Normal)

- 1 fotografia do medidor encontrado e leitura.
- 1 fotografia do alicate volt-ampère para mostrar a passagem de corrente e/ou tensão no medidor.
- 1 fotografia do FRATELO/ADR apresentado o erro de medição e o número do equipamento de aferição. Na foto o FRATELO/ADR deve ficar ao lado do medidor encontrado.

Normalizada

- 1 fotografia da blindagem aplicada na instalação.

Fachada

- 1 fotografia da fachada do imóvel (imóvel completo).

Adicionais

- 1 fotografia identificando a pessoa que acompanhou a inspeção.
- 1 fotografia de cada formulário utilizado na inspeção (TOI, TNIC – frente e verso, RECIBO DO TOI, etc.), destacando-os com clareza.

311– ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA

- Normalização 
- Fraude 
- Defeito 
- Expectativa de Incremento 
- Expectativa de CNR 
- Segue Fluxo de Avaliação Técnica 

Inspeção realizada na presença do Sr. (a) (...),
(esposos (a), irmãos (a), filhos(a), ...) do titular,
responsável pela instalação.

Medidor obsoleto. No momento da inspeção não foi
detectada perda de energia.

Instalação foi normalizada com a substituição do medidor.

3.1.2 Orientação de Aplicação:

- Quando ocorre a troca do medidor de tecnologia ultrapassada por um medidor com tecnologia mais avançada.

	ANEXO I	Homologado em: -	Página: 67 de 71
Título: Laudo Técnico de Inspeção		Código: LAUDO PADRÃO	Revisão: 02

3.1.1 Procedimento:

- Notificar a instalação (TOI, TNIC).

Procedimento de foto:

Situação Encontrada (Medição Normal)

- 1 fotografia do medidor encontrado e leitura.
- 1 fotografia do alicate volt-ampère para mostrar a passagem de corrente e/ou tensão no medidor.
- 1 fotografia do FRATELO/ADR apresentado o erro de medição e o número do equipamento de aferição. Na foto o FRATELO/ADR deve ficar ao lado do medidor encontrado.

Normalizada

- 1 fotografia com a instalação normalizada (medidor substituído), no mesmo ângulo da situação encontrada.

Fachada

- 1 fotografia da fachada do imóvel (imóvel completo).

Adicionais

- 1 fotografia identificando a pessoa que acompanhou a inspeção.
- 1 fotografia de cada formulário utilizado na inspeção (TOI, TNIC – frente e verso, RECIBO DO TOI, etc.), destacando-os com clareza.

314 – IMÓVEL DEMOLIDO/DUPLICIDADE (CLIENTES LG/CR)

- Normalização ✗
- Fraude ✗
- Defeito ✗
- Expectativa de Incremento ✗
- Expectativa de CNR ✗
- Segue Fluxo de Avaliação Técnica ✗

IMÓVEL DEMOLIDO, aplicar conforme descrito abaixo:

	ANEXO I	Homologado em: -	Página: 68 de 71
Título: Laudo Técnico de Inspeção		Código: LAUDO PADRÃO	Revisão: 02

Imóvel demolido.

3.1.2 **Orientação de Aplicação:**

Quando identificado unidade em situação LG ou CR em que o imóvel está desabitado, sem condições moradia (exemplo: demolido/terreno baldio) e em situações de duplicidade de instalação.

Procedimento:

- Verificar se há outra instalação no mesmo local.
- Retirar o medidor e os ramais de ligação da instalação.

Procedimento de foto:

Situação Encontrada (Medição Normal)

- 2 fotografias da situação encontrada (local da instalação demolida).
- 1 fotografia do medidor encontrado e leitura, caso haja.
- 1 fotografia do alicate volt-ampère para mostrar a passagem de corrente e/ou tensão no medidor e/ou ramal de entrada, caso haja.
- 1 fotografia do medidor vizinho (direita).
- 1 fotografia do medidor vizinho (esquerda).
- 1 fotografia do poste onde encontra-se a ligação para a instalação do alvo (caso instalação esteja ligada ou do poste mais próxima à instalação).

Normalizada

- 1 fotografia da situação deixada, no mesmo ângulo da situação encontrada (desligado).

Fachada

- 1 fotografia da fachada do imóvel (imóvel completo).
- 1 fotografia da fachada do vizinho (imóvel completo – direita).
- 1 fotografia da fachada do vizinho (imóvel completo – esquerda).
- 1 fotografia panorâmica dos imóveis completos: fachada do alvo e dos vizinhos.

Adicionais

1 fotografia de cada formulário utilizado na inspeção (TOI, TNIC – frente e verso, etc.), destacando-os com clareza.

DUPLICIDADE DE CADASTRO, aplicar conforme descrito abaixo

	ANEXO I	Homologado em: -	Página: 69 de 71
Título: Laudo Técnico de Inspeção	Código: LAUDO PADRÃO	Revisão: 02	

Inspeção realizada na presença do Sr. (a) (...),
(esposo (a), irmão (a), filho(a), ...) do titular,
responsável pela instalação.

Imóvel com duplicidade de cadastro. Já possui uma
nova instalação no local de nº (...), com medidor nº
(...).

Observações: A equipe deve acrescentar algumas informações no verso do TNIC, como exemplo:
titular atual tem vínculo com o anterior, período, etc.

3.1.3 Procedimento de foto:

CONVENCIONAL

Situação Encontrada (Medição Normal)

- 1 fotografia da situação encontrada (casa em duplicidade).
- 1 fotografia do medidor encontrado e leitura (da casa em duplicidade e medidor do alvo, caso haja).
- 1 fotografia do alicate volt-ampère para mostrar a passagem de corrente e/ou tensão no medidor encontrado (da casa em duplicidade).
- 1 fotografia do medidor vizinho (direita).
- 1 fotografia do medidor vizinho (esquerda).
- 1 fotografia do poste onde encontra-se a ligação.

Normalizada

- 1 fotografia da situação deixada, no mesmo ângulo da situação encontrada.

Fachada

- 1 fotografia da fachada do imóvel (imóvel completo).
- 1 fotografia da fachada do vizinho (imóvel completo – direita).
- 1 fotografia da fachada do vizinho (imóvel completo – esquerda).
- 1 fotografia panorâmica dos imóveis completos: fachada do alvo e dos vizinhos.
- 1 fotografia do terreno e/ou da casa demolida.

Adicionais

- 1 fotografia de cada formulário utilizado na inspeção (TOI, TNIC – frente e verso, etc.), destacando-os com clareza.

SMC – SISTEMA DE MEDIÇÃO CENTRALIZADA

Situação Encontrada (Medição Normal)

- 1 fotografia da situação encontrada (casa em duplicidade).

	ANEXO I	Homologado em: -	Página: 70 de 71
Título: Laudo Técnico de Inspeção		Código: LAUDO PADRÃO	Revisão: 02

- 1 fotografia do TLI encontrado e leitura (da casa em duplicidade e TLI do alvo, caso haja).
- 1 fotografia do alicate volt-ampère para mostrar a passagem de corrente e/ou tensão no TLI encontrado (da casa em duplicidade).
- 1 fotografia do TLI vizinho (direita).
- 1 fotografia do TLI vizinho (esquerda).
- 1 fotografia do poste com o CS ou poste auxiliar onde estava o padrão.

Normalizada

- 1 fotografia da situação deixada, no mesmo ângulo da situação encontrada.

Fachada

- 1 fotografia da fachada do imóvel (imóvel completo).
- 1 fotografia da fachada do vizinho (imóvel completo – direita).
- 1 fotografia da fachada do vizinho (imóvel completo – esquerda).
- 1 fotografia panorâmica dos imóveis completos: fachada do alvo e dos vizinhos.
- 1 fotografia do terreno e/ou da casa demolida.

Adicionais

- 1 fotografia de cada formulário utilizado na inspeção (FOLDER, etc.), destacando com clareza.

315 – RECORTE

- Normalização , (Quando cair na regra de eficiência* )
- Fraude 
- Defeito 
- Expectativa de Incremento , (Quando cair na regra de eficiência* )
- Expectativa de CNR 
- Segue Fluxo de Avaliação Técnica 

* Regra de eficiência: quando a instalação for religada até 5 (cinco) dias úteis após a data da visita da equipe de fiscalização.

Inspeção realizada na presença do Sr. (a) (...),
(**espos**o (a), **irmão** (a), **filho**(a), ...) do titular,
responsável pela instalação.

Instalação cortada e religada à revelia da Equatorial Energia.
Instalação foi normalizada ficando cortada.

	ANEXO I	Homologado em: -	Página: 71 de 71
Título: Laudo Técnico de Inspeção		Código: LAUDO PADRÃO	Revisão: 02

3.1.4 Orientação de Aplicação:

Quando a instalação está CR e religada à revelia em campo por fora da medição, sem mudança de morador e não aceitar negociação da dívida.

Procedimento de foto:

Situação Encontrada (Medição Normal)

- 2 fotografias panorâmicas da situação encontrada, destacando-a com clareza. Apontar com a chave de fenda destacando o ramal indo para a residência.
- 1 fotografia do medidor encontrado e leitura (se houver)

Normalizada

- 1 fotografia normalizada (desligada), no mesmo ângulo da situação encontrada (panorâmica) sem o ramal.
- 1 fotografia do ramal cortado (enrolado) no chão.

Fachada

- 1 fotografia da fachada do imóvel (imóvel completo).

Adicionais

- 1 fotografia identificando a pessoa que acompanhou a inspeção.
- 1 fotografia de cada formulário utilizado na inspeção (TOI, TNIC – frente e verso, etc.), destacando-os com clareza.

CONTROLE DE REVISÕES

3.1.5 ELABORADOR (ES) / REVISOR (ES)

Jadilson dos Santos Sá – Gerência de Serviços Técnicos e Comerciais EQTL PA

Raiza Lima de Oliveira - Gerência Corporativa de Serviços Técnicos e Comerciais

Raffira Marla Ferreira Mendes - Gerência Corporativa de Serviços Técnicos e Comerciais

Rodson da Silva Lobo – Gerência Corporativa de Perdas