

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 23/07/2026	Página: 1 de 6
Título: Executar Baixa em Notas de Serviço de Microgeração		Código: POP.00334.EQTL	Revisão: 02
Classificação da informação: __ público X Interno __restrito __confidencial			

1 FINALIDADE

Estabelecer procedimento para realização de tratamento de nota de Microgeração nos sistemas SAP CCS da etapa de Vistoria e Conexão.

2 CAMPO DE APLICAÇÃO

Aplica-se aos colaboradores próprios e fornecedor da Gerência de Serviços Técnicos e Comerciais

3 RESPONSABILIDADES

3.1 Gerência de Serviços Técnicos e Comerciais

A equipe responsável pelo tratamento da nota de Microgeração no sistema SAP poderá ser colaborador próprio ou do fornecedor. A regional precisa acompanhar as notas pendentes e garantir o tratamento em campo e no sistema.

4 DEFINIÇÕES

4.1 Geração Distribuída

A Geração Distribuída é caracterizada pela instalação de geradores de pequeno porte, conectadas à rede de distribuição por meio de instalações de unidades consumidoras, normalmente a partir de fontes renováveis ou mesmo utilizando combustíveis fósseis, localizados próximos aos centros de consumo de energia elétrica.

4.2 Microgeração

Para efeitos de diferenciação, a microgeração distribuída refere-se a uma central geradora de energia elétrica, com potência instalada menor ou igual a 75 quilowatts (kW), enquanto que a minigeração distribuída diz respeito às centrais geradoras com potência instalada superior a 75 kW e menor ou igual a 3 megawatt (MW), para a fonte hídrica, ou 5 MW para as demais fontes.

4.3 Baixa de Notas

Ação de inserir no sistema as informações referentes a conclusão do tratamento de notas.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 23/07/2026	Página: 2 de 6
Título: Executar Baixa em Notas de Serviço de Microgeração		Código: POP.00334.EQTL	Revisão: 02
Classificação da informação: __ público X Interno __restrito __confidencial			

4.4 Nota

Termo utilizado no SAP equivalente a “ordem de serviço”.

5 REFERÊNCIAS

Resolução ANEEL nº 1000 de 07/12/2021 – Estabelece as Regras de Prestação do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica; revoga as Resoluções Normativas ANEEL nº 414, de 9 de setembro de 2010; nº 470, de 13 de dezembro de 2011; nº 901, de 8 de dezembro de 2020 e dá outras providências.

6 PRINCIPAIS PASSOS

Todo o processo de gestão e acompanhamento da Microgeração pode ser acompanhado pelos registros realizados na nota de Serviço no Sistema de gestão da Distribuidora (SAP). Para isso, todas as etapas realizadas para atendimento do cliente, deverão ser registrados no sistema da distribuidora, de forma a facilitar que qualquer usuário do sistema consiga identificar as atividades realizadas, bem como o detalhamento dos materiais utilizados, das visitas realizadas, registro da equipe executora do serviço, leitura do medidor, anexos com a documentação, entre outras informações essenciais. Além disso, esse processo é essencial para que o acessante tenha a sua liberação para injetar a energia gerada em sua instalação na rede de distribuição da EQUATORIAL e receba a sua compensação na fatura referente a sua geração.

A baixa da Nota de serviço é a etapa que conclui todo o processo de geração distribuída, e sem essa etapa não será possível incluir o acessante no sistema de compensação de energia, que é o propósito principal do processo.

6.1 Executar a Baixa da Nota de Serviço

Para tratamento da etapa de vistoria e conexão de Microgeração no sistema SAP, deve ser seguido o passo a passo abaixo, de forma a registrar todas as informações sobre a conclusão do serviço.

ETAPA	AÇÃO
1	Acessar o campo de pesquisa e inserir a transação IW52- Modificar Nota

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 23/07/2026	Página: 3 de 6
Título: Executar Baixa em Notas de Serviço de Microgeração		Código: POP.00334.EQTL	Revisão: 02
Classificação da informação: __ público X Interno __restrito __confidencial			

2	Inserir o número da nota na transação
3	Selecionar a aba “dados de campo”, selecionar a sub-aba “execução” e clicar no campo “novo”
4	Preencher os campos de “Deslocamento - Data início, Hora início, Data Fim e Hora Fim” no campo “Serviço: Data início, Hora início, Data Fim e Hora Fim” no campo “Fornecedor”, preencher com Matrícula do Eletricista 1 e Matrícula do Eletricista 2, no campo “Número da viatura” preencher com prefixo da equipe e finalizar no ícone de confirmação.
5	Na aba medidas, clicar duas vezes em cima da medida e informar o “código de medidas”, a data e hora de conclusão do serviço, que é a mesma da execução em campo e em seguida clicar em “fechar”.
6	Clicar na coluna à esquerda para selecionar a linha da medida e clicar no ícone “bandeirinha” e salvar a nota.
7	Entrar na nota novamente pela transação “IW52”
8	Entrar na aba “dados de campo”, selecionar a sub-aba “execução” e clicar no campo “novo”
9	Preencher os campos de “Deslocamento - Data início, Hora início, Data Fim e Hora Fim” no campo “Serviço: Data início, Hora início, Data Fim e Hora Fim” no campo “Fornecedor”, preencher com Matrícula do Eletricista 1 e Matrícula do Eletricista 2, no campo “Número da viatura” preencher com prefixo da equipe e finalizar no ícone de confirmação.
10	Selecionar a aba “dados de campo”, selecionar a sub-aba “equipamentos” e inserir o medidor a ser instalado no campo “a instalar” e inserir o motivo de retirada do medidor no campo “Motivo de Retirada” a opção “23 – Atual. Parque Tecnológico”.
11	Selecionar a aba “dados de campo”, selecionar a sub-aba “leitura” e inserir leitura do medidor retirado e do medidor instalado.
12	Clicar na aba “Dados de campo” e na sub-aba “Materiais” e informar os materiais utilizados na execução do serviço.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 23/07/2026	Página: 4 de 6
Título: Executar Baixa em Notas de Serviço de Microgeração		Código: POP.00334.EQTL	Revisão: 02
Classificação da informação: __ público X Interno __restrito __confidencial			

13	Clicar na aba “Dados de campo 2” e na sub-aba “Fornecimento” e atualizar as informações sobre o tipo de padrão, local de medição, tipo de poste, informações sobre o transformador, número de fases, capacidade do disjuntor e bitola do condutor utilizado.
13	Na aba medidas, clicar duas vezes em cima da medida e informar o “código de medidas”, a data e hora de conclusão do serviço, que é a mesma da execução em campo e em seguida clicar em “fechar”.
14	Após inserir todas as informações de conclusão no sistema, clicar na coluna a esquerda para selecionar a medida, clicar na bandeirinha e em seguida clicar no ícone disquete para gravar a nota e finalizar o tratamento.

Nota 1: No tratamento da etapa de vistoria da Microgeração também deverá ser anexado no sistema o relatório de vistoria através do Formulário de Vistoria de Microgeração, o Comunicado de substituição de medidor e as fotos evidenciando todo o processo de vistoria e execução realizado em campo.

Nota 2: Com a nova Ren 1000/2021, não existe mais separação entre as etapas de vistoria e conexão, portanto devem acontecer na mesma etapa no prazo de 5 dias úteis.

Nota 3: O tratamento da nota deverá acontecer no mesmo dia ou no dia seguinte, para evitar problemas no faturamento.

Nota 4: No passo a passo de tratamento da Microgeração no SAP tem duas etapas referentes ao processo de inserir visita (etapas 4 e 8), uma é referente a etapa de vistoria e outra a etapa de conexão. Como o processo de vistoria deve acontecer na mesma etapa de conexão, deve ser inserido a mesma data nos dois campos visto que a conexão deverá ser executada na mesma visita da vistoria.

7 RECURSOS NECESSÁRIOS

Item não aplicável (N/A)

8 ITEM DE CONTROLE

Notas de Micro geração no prazo.

9 ANEXOS

- Anexo I– Guia para Baixa de Notas de Serviços no SAP
- Anexo II – Relatório de Vistoria
- Anexo III - Comunicado de Substituição do Medidor - CSM _MA

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 23/07/2026	Página: 5 de 6
Título: Executar Baixa em Notas de Serviço de Microgeração		Código: POP.00334.EQTL	Revisão: 02
Classificação da informação: __ público X Interno __restrito __confidencial			

- Anexo IV- Comunicado de Substituição do Medidor - CSM _PA
- Anexo V - Comunicado de Substituição do Medidor - CSM _PI
- Anexo VI - Comunicado de Substituição do Medidor - CSM _AL
- Anexo VII - Comunicado de Substituição do Medidor - CSM _RS
- Anexo VIII - Comunicado de Substituição do Medidor - CSM _AP

10 CONTROLE DE REVISÕES

REV	DATA (Elaboração/ Revisão)	ITEM	DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL
00	15/07/2022		Emissão Inicial	Daniela Batista de Vasconcelos Anelita Helena Lemos de França Sousa Iasminny Reis Costa Fábio Tomé Oliveira
01	01/08/2024	9	Atualização dos Anexos Citados	Anelita Helena Lemos de França Sousa
02	22/07/2026	6.1	Detalhamento dos itens a serem preenchidos na etapa 4.	Anelita Helena Lemos de França Sousa
		6.1	Inserido na etapa 5 que a data de conclusão é a mesma da data de execução em campo	Anelita Helena Lemos de França Sousa
		6.1	Etapa 9 houve a repetição da etapa 4.	Anelita Helena Lemos de França Sousa
			Retirado termo TOI na nota 1.	Anelita Helena Lemos de França Sousa

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 23/07/2026	Página: 6 de 6
Título: Executar Baixa em Notas de Serviço de Microgeração		Código: POP.00334.EQTL	Revisão: 02
Classificação da informação: __ público X Interno __restrito __confidencial			

11 APROVAÇÃO

ELABORADOR (ES) / REVISOR (ES)

Anelita Helena Lemos de França Sousa - Gerência Corporativa de Serviços Técnico Comerciais

APROVADOR

Abraão Alcântara de Sousa – Gerência Corporativa Serviços de Rede

Heitor Hugo Dias Manguiera – Gerência Corporativa de Serviços Técnico Comerciais