

RV1103 GPIO V1.0.0

Name	Config	Description	Register	Position	Value	IO Command	
GPIO0A4	IOMUX	PMIC_SLEEP_M0	0xFF388004	[0,2]	1	io -4 0xFF388004 0x00070001	
		PWM1_M0	0xFF388004	[0,2]	2	io -4 0xFF388004 0x00070002	
		GPIO0_A4	0xFF388004	[0,2]	0	io -4 0xFF388004 0x00070000	
	Pull	normal	0xFF388038	[8,9]	0	io -4 0xFF388038 0x03000000	
		pullup	0xFF388038	[8,9]	1	io -4 0xFF388038 0x03000100	
		pulldown	0xFF388038	[8,9]	2	io -4 0xFF388038 0x03000200	
	I/O Mode	input	0xFF380008	[4,4]	0	io -4 0xFF380008 0x00100000	
		output	0xFF380008	[4,4]	1	io -4 0xFF380008 0x00100010	
	Output	low	0xFF380000	[4,4]	0	io -4 0xFF380000 0x00100000	
		high	0xFF380000	[4,4]	1	io -4 0xFF380000 0x00100010	
	Input Ctrl	disable	0xFF388030	[4,4]	0	io -4 0xFF388030 0x00100000	
		enable	0xFF388030	[4,4]	1	io -4 0xFF388030 0x00100010	
	Schmitt	disable	0xFF388058	[4,4]	0	io -4 0xFF388058 0x00100000	
		enable	0xFF388058	[4,4]	1	io -4 0xFF388058 0x00100010	
	Drive Strength	level0	0xFF388018	[0,5]	1	io -4 0xFF388018 0x003F0001	
		level1	0xFF388018	[0,5]	3	io -4 0xFF388018 0x003F0003	
		level2	0xFF388018	[0,5]	7	io -4 0xFF388018 0x003F0007	
		level3	0xFF388018	[0,5]	15	io -4 0xFF388018 0x003F000F	
		level4	0xFF388018	[0,5]	31	io -4 0xFF388018 0x003F001F	
		level5	0xFF388018	[0,5]	63	io -4 0xFF388018 0x003F003F	
	ExtPort	read gpio data in input mode	0xFF380070	[4,4]		io -4 0xFF380070	
GPIO1A2	IOMUX	PWM0_M0	0xFF538000	[8,10]	1	io -4 0xFF538000 0x07000100	
		AVS_ARM	0xFF538000	[8,10]	2	io -4 0xFF538000 0x07000200	
		VICAP_D0_M1	0xFF538000	[8,10]	3	io -4 0xFF538000 0x07000300	
		GPIO1_A2	0xFF538000	[8,10]	0	io -4 0xFF538000 0x07000000	
	Pull	normal	0xFF5381C0	[4,5]	0	io -4 0xFF5381C0 0x00300000	
		pullup	0xFF5381C0	[4,5]	1	io -4 0xFF5381C0 0x00300010	
		pulldown	0xFF5381C0	[4,5]	2	io -4 0xFF5381C0 0x00300020	
	I/O Mode	input	0xFF530008	[2,2]	0	io -4 0xFF530008 0x00040000	
		output	0xFF530008	[2,2]	1	io -4 0xFF530008 0x00040004	
	Output	low	0xFF530000	[2,2]	0	io -4 0xFF530000 0x00040000	
		high	0xFF530000	[2,2]	1	io -4 0xFF530000 0x00040004	
	Input Ctrl	disable	0xFF538180	[2,2]	0	io -4 0xFF538180 0x00040000	
		enable	0xFF538180	[2,2]	1	io -4 0xFF538180 0x00040004	
	Schmitt	disable	0xFF538280	[2,2]	0	io -4 0xFF538280 0x00040000	
		enable	0xFF538280	[2,2]	1	io -4 0xFF538280 0x00040004	
	Drive Strength	level0	0xFF538084	[0,5]	1	io -4 0xFF538084 0x003F0001	
		level1	0xFF538084	[0,5]	3	io -4 0xFF538084 0x003F0003	
		level2	0xFF538084	[0,5]	7	io -4 0xFF538084 0x003F0007	
		level3	0xFF538084	[0,5]	15	io -4 0xFF538084 0x003F000F	
		level4	0xFF538084	[0,5]	31	io -4 0xFF538084 0x003F001F	
		level5	0xFF538084	[0,5]	63	io -4 0xFF538084 0x003F003F	
	ExtPort	read gpio data in input mode	0xFF530070	[2,2]		io -4 0xFF530070	
GPIO1B2	IOMUX	A7_JTAG_TCK_M1	0xFF538008	[8,10]	1	io -4 0xFF538008 0x07000100	
		UART2_TX_M1	0xFF538008	[8,10]	2	io -4 0xFF538008 0x07000200	
		HPMCU_JTAG_TCK_M0	0xFF538008	[8,10]	3	io -4 0xFF538008 0x07000300	
		LPMCU_JTAG_TCK_M0	0xFF538008	[8,10]	4	io -4 0xFF538008 0x07000400	
		GPIO1_B2	0xFF538008	[8,10]	0	io -4 0xFF538008 0x07000000	
	Pull	normal	0xFF5381C4	[4,5]	0	io -4 0xFF5381C4 0x00300000	
		pullup	0xFF5381C4	[4,5]	1	io -4 0xFF5381C4 0x00300010	
		pulldown	0xFF5381C4	[4,5]	2	io -4 0xFF5381C4 0x00300020	
	I/O Mode	input	0xFF530008	[10,10]	0	io -4 0xFF530008 0x04000000	
		output	0xFF530008	[10,10]	1	io -4 0xFF530008 0x04000400	
	Output	low	0xFF530000	[10,10]	0	io -4 0xFF530000 0x04000000	
		high	0xFF530000	[10,10]	1	io -4 0xFF530000 0x04000400	

RV1103 GPIO V1.0.0

Name	Config	Description	Register	Position	Value	IO Command	
	Input Ctrl	disable	0xFF538184	[2,2]	0	io -4 0xFF538184 0x00040000	
		enable	0xFF538184	[2,2]	1	io -4 0xFF538184 0x00040004	
	Schmitt	disable	0xFF538284	[2,2]	0	io -4 0xFF538284 0x00040000	
		enable	0xFF538284	[2,2]	1	io -4 0xFF538284 0x00040004	
	Drive Strength	level0	0xFF538094	[0,5]	1	io -4 0xFF538094 0x003F0001	
		level1	0xFF538094	[0,5]	3	io -4 0xFF538094 0x003F0003	
		level2	0xFF538094	[0,5]	7	io -4 0xFF538094 0x003F0007	
		level3	0xFF538094	[0,5]	15	io -4 0xFF538094 0x003F000F	
		level4	0xFF538094	[0,5]	31	io -4 0xFF538094 0x003F001F	
		level5	0xFF538094	[0,5]	63	io -4 0xFF538094 0x003F003F	
	ExtPort	read gpio data in input mode	0xFF530070	[10,10]		io -4 0xFF530070	
GPIO1B3	IOMUX	A7_JTAG_TMS_M1	0xFF538008	[12,14]	1	io -4 0xFF538008 0x70001000	
		UART2_RX_M1	0xFF538008	[12,14]	2	io -4 0xFF538008 0x70002000	
		HPMCU_JTAG_TMS_M0	0xFF538008	[12,14]	3	io -4 0xFF538008 0x70003000	
		LPMCU_JTAG_TMS_M0	0xFF538008	[12,14]	4	io -4 0xFF538008 0x70004000	
		GPIO1_B3	0xFF538008	[12,14]	0	io -4 0xFF538008 0x70000000	
	Pull	normal	0xFF5381C4	[6,7]	0	io -4 0xFF5381C4 0x00C00000	
		pullup	0xFF5381C4	[6,7]	1	io -4 0xFF5381C4 0x00C00040	
		pulldown	0xFF5381C4	[6,7]	2	io -4 0xFF5381C4 0x00C00080	
	I/O Mode	input	0xFF530008	[11,11]	0	io -4 0xFF530008 0x08000000	
		output	0xFF530008	[11,11]	1	io -4 0xFF530008 0x08000800	
	Output	low	0xFF530000	[11,11]	0	io -4 0xFF530000 0x08000000	
		high	0xFF530000	[11,11]	1	io -4 0xFF530000 0x08000800	
	Input Ctrl	disable	0xFF538184	[3,3]	0	io -4 0xFF538184 0x00080000	
		enable	0xFF538184	[3,3]	1	io -4 0xFF538184 0x00080008	
	Schmitt	disable	0xFF538284	[3,3]	0	io -4 0xFF538284 0x00080000	
		enable	0xFF538284	[3,3]	1	io -4 0xFF538284 0x00080008	
	Drive Strength	level0	0xFF538094	[8,13]	1	io -4 0xFF538094 0x3F000100	
		level1	0xFF538094	[8,13]	3	io -4 0xFF538094 0x3F000300	
		level2	0xFF538094	[8,13]	7	io -4 0xFF538094 0x3F000700	
		level3	0xFF538094	[8,13]	15	io -4 0xFF538094 0x3F000F00	
		level4	0xFF538094	[8,13]	31	io -4 0xFF538094 0x3F001F00	
		level5	0xFF538094	[8,13]	63	io -4 0xFF538094 0x3F003F00	
	ExtPort	read gpio data in input mode	0xFF530070	[11,11]		io -4 0xFF530070	
GPIO1C0	IOMUX	LCD_D7	0xFF538010	[0,2]	1	io -4 0xFF538010 0x00070001	
		VICAP_D2_M1	0xFF538010	[0,2]	2	io -4 0xFF538010 0x00070002	
		PWM2_M2	0xFF538010	[0,2]	3	io -4 0xFF538010 0x00070003	
		SPI0_CS0N_M0	0xFF538010	[0,2]	4	io -4 0xFF538010 0x00070004	
		SDMMC1_D1_M1	0xFF538010	[0,2]	5	io -4 0xFF538010 0x00070005	
		GPIO1_C0	0xFF538010	[0,2]	0	io -4 0xFF538010 0x00070000	
	Pull	normal	0xFF5381C8	[0,1]	0	io -4 0xFF5381C8 0x00030000	
		pullup	0xFF5381C8	[0,1]	1	io -4 0xFF5381C8 0x00030001	
		pulldown	0xFF5381C8	[0,1]	2	io -4 0xFF5381C8 0x00030002	
	I/O Mode	input	0xFF53000C	[0,0]	0	io -4 0xFF53000C 0x00010000	
		output	0xFF53000C	[0,0]	1	io -4 0xFF53000C 0x00010001	
	Output	low	0xFF530004	[0,0]	0	io -4 0xFF530004 0x00010000	
		high	0xFF530004	[0,0]	1	io -4 0xFF530004 0x00010001	
	Input Ctrl	disable	0xFF538188	[0,0]	0	io -4 0xFF538188 0x00010000	
		enable	0xFF538188	[0,0]	1	io -4 0xFF538188 0x00010001	
	Schmitt	disable	0xFF538288	[0,0]	0	io -4 0xFF538288 0x00010000	
		enable	0xFF538288	[0,0]	1	io -4 0xFF538288 0x00010001	
	Drive Strength	level0	0xFF5380A0	[0,5]	1	io -4 0xFF5380A0 0x003F0001	
		level1	0xFF5380A0	[0,5]	3	io -4 0xFF5380A0 0x003F0003	
		level2	0xFF5380A0	[0,5]	7	io -4 0xFF5380A0 0x003F0007	
		level3	0xFF5380A0	[0,5]	15	io -4 0xFF5380A0 0x003F000F	
		level4	0xFF5380A0	[0,5]	31	io -4 0xFF5380A0 0x003F001F	
		level5	0xFF5380A0	[0,5]	63	io -4 0xFF5380A0 0x003F003F	
	ExtPort	read gpio data in input mode	0xFF530070	[16,16]		io -4 0xFF530070	
	IOMUX	LCD_D6	0xFF538010	[4,6]	1	io -4 0xFF538010 0x00700010	
		VICAP_D3_M1	0xFF538010	[4,6]	2	io -4 0xFF538010 0x00700020	
		PWM4_M2	0xFF538010	[4,6]	3	io -4 0xFF538010 0x00700030	
		SPI0_CLK_M0	0xFF538010	[4,6]	4	io -4 0xFF538010 0x00700040	
		SDMMC1_D0_M1	0xFF538010	[4,6]	5	io -4 0xFF538010 0x00700050	
		GPIO1_C1	0xFF538010	[4,6]	0	io -4 0xFF538010 0x00700000	
	Pull	normal	0xFF5381C8	[2,3]	0	io -4 0xFF5381C8 0x000C0000	
		pullup	0xFF5381C8	[2,3]	1	io -4 0xFF5381C8 0x000C0004	
		pulldown	0xFF5381C8	[2,3]	2	io -4 0xFF5381C8 0x000C0008	

RV1103 GPIO V1.0.0

Name	Config	Description	Register	Position	Value	IO Command	
GPIO1C1	I/O Mode	input	0xFF53000C	[1,1]	0	io -4 0xFF53000C 0x00020000	
		output	0xFF53000C	[1,1]	1	io -4 0xFF53000C 0x00020002	
	Output	low	0xFF530004	[1,1]	0	io -4 0xFF530004 0x00020000	
		high	0xFF530004	[1,1]	1	io -4 0xFF530004 0x00020002	
	Input Ctrl	disable	0xFF538188	[1,1]	0	io -4 0xFF538188 0x00020000	
		enable	0xFF538188	[1,1]	1	io -4 0xFF538188 0x00020002	
	Schmitt	disable	0xFF538288	[1,1]	0	io -4 0xFF538288 0x00020000	
		enable	0xFF538288	[1,1]	1	io -4 0xFF538288 0x00020002	
	Drive Strength	level0	0xFF5380A0	[8,13]	1	io -4 0xFF5380A0 0x3F000100	
		level1	0xFF5380A0	[8,13]	3	io -4 0xFF5380A0 0x3F000300	
		level2	0xFF5380A0	[8,13]	7	io -4 0xFF5380A0 0x3F000700	
		level3	0xFF5380A0	[8,13]	15	io -4 0xFF5380A0 0x3F000F00	
		level4	0xFF5380A0	[8,13]	31	io -4 0xFF5380A0 0x3F001F00	
		level5	0xFF5380A0	[8,13]	63	io -4 0xFF5380A0 0x3F003F00	
	ExtPort	read gpio data in input mode	0xFF530070	[17,17]		io -4 0xFF530070	
GPIO1C2	IOMUX	LCD_D5	0xFF538010	[8,10]	1	io -4 0xFF538010 0x07000100	
		VICAP_D4_M1	0xFF538010	[8,10]	2	io -4 0xFF538010 0x07000200	
		PWM5_M2	0xFF538010	[8,10]	3	io -4 0xFF538010 0x07000300	
		I2C4_SCL_M1	0xFF538010	[8,10]	4	io -4 0xFF538010 0x07000400	
		SDMMC1_CLK_M1	0xFF538010	[8,10]	5	io -4 0xFF538010 0x07000500	
		SPI0_MOSI_M0	0xFF538010	[8,10]	6	io -4 0xFF538010 0x07000600	
		GPIO1_C2	0xFF538010	[8,10]	0	io -4 0xFF538010 0x07000000	
	Pull	normal	0xFF5381C8	[4,5]	0	io -4 0xFF5381C8 0x00300000	
		pullup	0xFF5381C8	[4,5]	1	io -4 0xFF5381C8 0x00300010	
		pulldown	0xFF5381C8	[4,5]	2	io -4 0xFF5381C8 0x00300020	
	I/O Mode	input	0xFF53000C	[2,2]	0	io -4 0xFF53000C 0x00040000	
		output	0xFF53000C	[2,2]	1	io -4 0xFF53000C 0x00040004	
	Output	low	0xFF530004	[2,2]	0	io -4 0xFF530004 0x00040000	
		high	0xFF530004	[2,2]	1	io -4 0xFF530004 0x00040004	
	Input Ctrl	disable	0xFF538188	[2,2]	0	io -4 0xFF538188 0x00040000	
		enable	0xFF538188	[2,2]	1	io -4 0xFF538188 0x00040004	
	Schmitt	disable	0xFF538288	[2,2]	0	io -4 0xFF538288 0x00040000	
		enable	0xFF538288	[2,2]	1	io -4 0xFF538288 0x00040004	
	Drive Strength	level0	0xFF5380A4	[0,5]	1	io -4 0xFF5380A4 0x003F0001	
		level1	0xFF5380A4	[0,5]	3	io -4 0xFF5380A4 0x003F0003	
		level2	0xFF5380A4	[0,5]	7	io -4 0xFF5380A4 0x003F0007	
		level3	0xFF5380A4	[0,5]	15	io -4 0xFF5380A4 0x003F000F	
		level4	0xFF5380A4	[0,5]	31	io -4 0xFF5380A4 0x003F001F	
		level5	0xFF5380A4	[0,5]	63	io -4 0xFF5380A4 0x003F003F	
	ExtPort	read gpio data in input mode	0xFF530070	[18,18]		io -4 0xFF530070	
GPIO1C3	IOMUX	LCD_D4	0xFF538010	[12,14]	1	io -4 0xFF538010 0x70001000	
		VICAP_D5_M1	0xFF538010	[12,14]	2	io -4 0xFF538010 0x70002000	
		PWM6_M2	0xFF538010	[12,14]	3	io -4 0xFF538010 0x70003000	
		I2C4_SDA_M1	0xFF538010	[12,14]	4	io -4 0xFF538010 0x70004000	
		SDMMC1_CMD_M1	0xFF538010	[12,14]	5	io -4 0xFF538010 0x70005000	
		SPI0_MISO_M0	0xFF538010	[12,14]	6	io -4 0xFF538010 0x70006000	
		GPIO1_C3	0xFF538010	[12,14]	0	io -4 0xFF538010 0x70000000	
	Pull	normal	0xFF5381C8	[6,7]	0	io -4 0xFF5381C8 0x00C00000	
		pullup	0xFF5381C8	[6,7]	1	io -4 0xFF5381C8 0x00C00040	
		pulldown	0xFF5381C8	[6,7]	2	io -4 0xFF5381C8 0x00C00080	
	I/O Mode	input	0xFF53000C	[3,3]	0	io -4 0xFF53000C 0x00080000	
		output	0xFF53000C	[3,3]	1	io -4 0xFF53000C 0x00080008	
	Output	low	0xFF530004	[3,3]	0	io -4 0xFF530004 0x00080000	
		high	0xFF530004	[3,3]	1	io -4 0xFF530004 0x00080008	
	Input Ctrl	disable	0xFF538188	[3,3]	0	io -4 0xFF538188 0x00080000	
		enable	0xFF538188	[3,3]	1	io -4 0xFF538188 0x00080008	
	Schmitt	disable	0xFF538288	[3,3]	0	io -4 0xFF538288 0x00080000	
		enable	0xFF538288	[3,3]	1	io -4 0xFF538288 0x00080008	
	Drive Strength	level0	0xFF5380A4	[8,13]	1	io -4 0xFF5380A4 0x3F000100	
		level1	0xFF5380A4	[8,13]	3	io -4 0xFF5380A4 0x3F000300	
		level2	0xFF5380A4	[8,13]	7	io -4 0xFF5380A4 0x3F000700	
		level3	0xFF5380A4	[8,13]	15	io -4 0xFF5380A4 0x3F000F00	
		level4	0xFF5380A4	[8,13]	31	io -4 0xFF5380A4 0x3F001F00	
		level5	0xFF5380A4	[8,13]	63	io -4 0xFF5380A4 0x3F003F00	
	ExtPort	read gpio data in input mode	0xFF530070	[19,19]		io -4 0xFF530070	
		LCD_D3	0xFF538014	[0,2]	1	io -4 0xFF538014 0x00070001	
		VICAP_D6_M1	0xFF538014	[0,2]	2	io -4 0xFF538014 0x00070002	

RV1103 GPIO V1.0.0

Name	Config	Description	Register	Position	Value	IO Command	
GPIO1C4	IOMUX	PWM8_M1	0xFF538014	[0,2]	3	io -4 0xFF538014 0x00070003	
		UART4_RX_M1	0xFF538014	[0,2]	4	io -4 0xFF538014 0x00070004	
		SDMMC1_D3_M1	0xFF538014	[0,2]	5	io -4 0xFF538014 0x00070005	
		GPIO1_C4	0xFF538014	[0,2]	0	io -4 0xFF538014 0x00070000	
	Pull	normal	0xFF5381C8	[8,9]	0	io -4 0xFF5381C8 0x03000000	
		pullup	0xFF5381C8	[8,9]	1	io -4 0xFF5381C8 0x03000100	
		pulldown	0xFF5381C8	[8,9]	2	io -4 0xFF5381C8 0x03000200	
	I/O Mode	input	0xFF53000C	[4,4]	0	io -4 0xFF53000C 0x00100000	
		output	0xFF53000C	[4,4]	1	io -4 0xFF53000C 0x00100010	
	Output	low	0xFF530004	[4,4]	0	io -4 0xFF530004 0x00100000	
		high	0xFF530004	[4,4]	1	io -4 0xFF530004 0x00100010	
	Input Ctrl	disable	0xFF538188	[4,4]	0	io -4 0xFF538188 0x00100000	
		enable	0xFF538188	[4,4]	1	io -4 0xFF538188 0x00100010	
	Schmitt	disable	0xFF538288	[4,4]	0	io -4 0xFF538288 0x00100000	
		enable	0xFF538288	[4,4]	1	io -4 0xFF538288 0x00100010	
	Drive Strength	level0	0xFF5380A8	[0,5]	1	io -4 0xFF5380A8 0x003F0001	
		level1	0xFF5380A8	[0,5]	3	io -4 0xFF5380A8 0x003F0003	
		level2	0xFF5380A8	[0,5]	7	io -4 0xFF5380A8 0x003F0007	
		level3	0xFF5380A8	[0,5]	15	io -4 0xFF5380A8 0x003F000F	
		level4	0xFF5380A8	[0,5]	31	io -4 0xFF5380A8 0x003F001F	
		level5	0xFF5380A8	[0,5]	63	io -4 0xFF5380A8 0x003F003F	
	ExtPort	read gpio data in input mode	0xFF530070	[20,20]		io -4 0xFF530070	
GPIO1C5	IOMUX	LCD_D2	0xFF538014	[4,6]	1	io -4 0xFF538014 0x00700010	
		VICAP_D7_M1	0xFF538014	[4,6]	2	io -4 0xFF538014 0x00700020	
		PWM9_M1	0xFF538014	[4,6]	3	io -4 0xFF538014 0x00700030	
		UART4_TX_M1	0xFF538014	[4,6]	4	io -4 0xFF538014 0x00700040	
		SDMMC1_D2_M1	0xFF538014	[4,6]	5	io -4 0xFF538014 0x00700050	
		GPIO1_C5	0xFF538014	[4,6]	0	io -4 0xFF538014 0x00700000	
	Pull	normal	0xFF5381C8	[10,11]	0	io -4 0xFF5381C8 0x0C000000	
		pullup	0xFF5381C8	[10,11]	1	io -4 0xFF5381C8 0x0C000400	
		pulldown	0xFF5381C8	[10,11]	2	io -4 0xFF5381C8 0x0C000800	
	I/O Mode	input	0xFF53000C	[5,5]	0	io -4 0xFF53000C 0x00200000	
		output	0xFF53000C	[5,5]	1	io -4 0xFF53000C 0x00200020	
	Output	low	0xFF530004	[5,5]	0	io -4 0xFF530004 0x00200000	
		high	0xFF530004	[5,5]	1	io -4 0xFF530004 0x00200020	
	Input Ctrl	disable	0xFF538188	[5,5]	0	io -4 0xFF538188 0x00200000	
		enable	0xFF538188	[5,5]	1	io -4 0xFF538188 0x00200020	
	Schmitt	disable	0xFF538288	[5,5]	0	io -4 0xFF538288 0x00200000	
		enable	0xFF538288	[5,5]	1	io -4 0xFF538288 0x00200020	
	Drive Strength	level0	0xFF5380A8	[8,13]	1	io -4 0xFF5380A8 0x3F000100	
		level1	0xFF5380A8	[8,13]	3	io -4 0xFF5380A8 0x3F000300	
		level2	0xFF5380A8	[8,13]	7	io -4 0xFF5380A8 0x3F000700	
		level3	0xFF5380A8	[8,13]	15	io -4 0xFF5380A8 0x3F000F00	
		level4	0xFF5380A8	[8,13]	31	io -4 0xFF5380A8 0x3F001F00	
		level5	0xFF5380A8	[8,13]	63	io -4 0xFF5380A8 0x3F003F00	
	ExtPort	read gpio data in input mode	0xFF530070	[21,21]		io -4 0xFF530070	
GPIO1C6	IOMUX	LCD_D1	0xFF538014	[8,10]	1	io -4 0xFF538014 0x07000100	
		VICAP_D8_M1	0xFF538014	[8,10]	2	io -4 0xFF538014 0x07000200	
		PWM10_M1	0xFF538014	[8,10]	3	io -4 0xFF538014 0x07000300	
		UART4_RTSN_M1	0xFF538014	[8,10]	4	io -4 0xFF538014 0x07000400	
		GPIO1_C6	0xFF538014	[8,10]	0	io -4 0xFF538014 0x07000000	
	Pull	normal	0xFF5381C8	[12,13]	0	io -4 0xFF5381C8 0x30000000	
		pullup	0xFF5381C8	[12,13]	1	io -4 0xFF5381C8 0x30001000	
		pulldown	0xFF5381C8	[12,13]	2	io -4 0xFF5381C8 0x30002000	
	I/O Mode	input	0xFF53000C	[6,6]	0	io -4 0xFF53000C 0x00400000	
		output	0xFF53000C	[6,6]	1	io -4 0xFF53000C 0x00400040	
	Output	low	0xFF530004	[6,6]	0	io -4 0xFF530004 0x00400000	
		high	0xFF530004	[6,6]	1	io -4 0xFF530004 0x00400040	
	Input Ctrl	disable	0xFF538188	[6,6]	0	io -4 0xFF538188 0x00400000	
		enable	0xFF538188	[6,6]	1	io -4 0xFF538188 0x00400040	
	Schmitt	disable	0xFF538288	[6,6]	0	io -4 0xFF538288 0x00400000	
		enable	0xFF538288	[6,6]	1	io -4 0xFF538288 0x00400040	
	Drive Strength	level0	0xFF5380AC	[0,5]	1	io -4 0xFF5380AC 0x003F0001	
		level1	0xFF5380AC	[0,5]	3	io -4 0xFF5380AC 0x003F0003	
		level2	0xFF5380AC	[0,5]	7	io -4 0xFF5380AC 0x003F0007	
		level3	0xFF5380AC	[0,5]	15	io -4 0xFF5380AC 0x003F000F	
		level4	0xFF5380AC	[0,5]	31	io -4 0xFF5380AC 0x003F001F	

RV1103 GPIO V1.0.0

Name	Config	Description	Register	Position	Value	IO Command	
		level5	0xFF5380AC	[0,5]	63	io -4 0xFF5380AC 0x003F003F	
	ExtPort	read gpio data in input mode	0xFF530070	[22,22]		io -4 0xFF530070	
GPIO1C7	IOMUX	LCD_D0	0xFF538014	[12,14]	1	io -4 0xFF538014 0x70001000	
		VICAP_D9_M1	0xFF538014	[12,14]	2	io -4 0xFF538014 0x70002000	
		PWM11_IR_M1	0xFF538014	[12,14]	3	io -4 0xFF538014 0x70003000	
		UART4_CTSN_M1	0xFF538014	[12,14]	4	io -4 0xFF538014 0x70004000	
		GPIO1_C7	0xFF538014	[12,14]	0	io -4 0xFF538014 0x70000000	
	Pull	normal	0xFF5381C8	[14,15]	0	io -4 0xFF5381C8 0xC0000000	
		pullup	0xFF5381C8	[14,15]	1	io -4 0xFF5381C8 0xC0004000	
		pulldown	0xFF5381C8	[14,15]	2	io -4 0xFF5381C8 0xC0008000	
	I/O Mode	input	0xFF53000C	[7,7]	0	io -4 0xFF53000C 0x00800000	
		output	0xFF53000C	[7,7]	1	io -4 0xFF53000C 0x00800080	
	Output	low	0xFF530004	[7,7]	0	io -4 0xFF530004 0x00800000	
		high	0xFF530004	[7,7]	1	io -4 0xFF530004 0x00800080	
	Input Ctrl	disable	0xFF538188	[7,7]	0	io -4 0xFF538188 0x00800000	
		enable	0xFF538188	[7,7]	1	io -4 0xFF538188 0x00800080	
	Schmitt	disable	0xFF538288	[7,7]	0	io -4 0xFF538288 0x00800000	
		enable	0xFF538288	[7,7]	1	io -4 0xFF538288 0x00800080	
	Drive Strength	level0	0xFF5380AC	[8,13]	1	io -4 0xFF5380AC 0x3F000100	
		level1	0xFF5380AC	[8,13]	3	io -4 0xFF5380AC 0x3F000300	
		level2	0xFF5380AC	[8,13]	7	io -4 0xFF5380AC 0x3F000700	
		level3	0xFF5380AC	[8,13]	15	io -4 0xFF5380AC 0x3F000F00	
		level4	0xFF5380AC	[8,13]	31	io -4 0xFF5380AC 0x3F001F00	
		level5	0xFF5380AC	[8,13]	63	io -4 0xFF5380AC 0x3F003F00	
	ExtPort	read gpio data in input mode	0xFF530070	[23,23]		io -4 0xFF530070	
GPIO1D0	IOMUX	LCD_DEN	0xFF538018	[0,2]	1	io -4 0xFF538018 0x00070001	
		VICAP_CLKIN_M1	0xFF538018	[0,2]	2	io -4 0xFF538018 0x00070002	
		PWM3_IR_M2	0xFF538018	[0,2]	3	io -4 0xFF538018 0x00070003	
		UART5_RTSN_M1	0xFF538018	[0,2]	4	io -4 0xFF538018 0x00070004	
		UART3_TX_M1	0xFF538018	[0,2]	5	io -4 0xFF538018 0x00070005	
		GPIO1_D0	0xFF538018	[0,2]	0	io -4 0xFF538018 0x00070000	
	Pull	normal	0xFF5381CC	[0,1]	0	io -4 0xFF5381CC 0x00030000	
		pullup	0xFF5381CC	[0,1]	1	io -4 0xFF5381CC 0x00030001	
		pulldown	0xFF5381CC	[0,1]	2	io -4 0xFF5381CC 0x00030002	
	I/O Mode	input	0xFF53000C	[8,8]	0	io -4 0xFF53000C 0x01000000	
		output	0xFF53000C	[8,8]	1	io -4 0xFF53000C 0x01000100	
	Output	low	0xFF530004	[8,8]	0	io -4 0xFF530004 0x01000000	
		high	0xFF530004	[8,8]	1	io -4 0xFF530004 0x01000100	
	Input Ctrl	disable	0xFF53818C	[0,0]	0	io -4 0xFF53818C 0x00010000	
		enable	0xFF53818C	[0,0]	1	io -4 0xFF53818C 0x00010001	
	Schmitt	disable	0xFF53828C	[0,0]	0	io -4 0xFF53828C 0x00010000	
		enable	0xFF53828C	[0,0]	1	io -4 0xFF53828C 0x00010001	
	Drive Strength	level0	0xFF5380B0	[0,5]	1	io -4 0xFF5380B0 0x003F0001	
		level1	0xFF5380B0	[0,5]	3	io -4 0xFF5380B0 0x003F0003	
		level2	0xFF5380B0	[0,5]	7	io -4 0xFF5380B0 0x003F0007	
		level3	0xFF5380B0	[0,5]	15	io -4 0xFF5380B0 0x003F000F	
		level4	0xFF5380B0	[0,5]	31	io -4 0xFF5380B0 0x003F001F	
		level5	0xFF5380B0	[0,5]	63	io -4 0xFF5380B0 0x003F003F	
	ExtPort	read gpio data in input mode	0xFF530070	[24,24]		io -4 0xFF530070	
GPIO1D1	IOMUX	LCD_HSYNC	0xFF538018	[4,6]	1	io -4 0xFF538018 0x00700010	
		VICAP_HSYNC_M1	0xFF538018	[4,6]	2	io -4 0xFF538018 0x00700020	
		PWM10_M2	0xFF538018	[4,6]	3	io -4 0xFF538018 0x00700030	
		UART5_CTSN_M1	0xFF538018	[4,6]	4	io -4 0xFF538018 0x00700040	
		UART3_RX_M1	0xFF538018	[4,6]	5	io -4 0xFF538018 0x00700050	
		GPIO1_D1	0xFF538018	[4,6]	0	io -4 0xFF538018 0x00700000	
	Pull	normal	0xFF5381CC	[2,3]	0	io -4 0xFF5381CC 0x000C0000	
		pullup	0xFF5381CC	[2,3]	1	io -4 0xFF5381CC 0x000C0004	
		pulldown	0xFF5381CC	[2,3]	2	io -4 0xFF5381CC 0x000C0008	
	I/O Mode	input	0xFF53000C	[9,9]	0	io -4 0xFF53000C 0x02000000	
		output	0xFF53000C	[9,9]	1	io -4 0xFF53000C 0x02000200	
	Output	low	0xFF530004	[9,9]	0	io -4 0xFF530004 0x02000000	
		high	0xFF530004	[9,9]	1	io -4 0xFF530004 0x02000200	
	Input Ctrl	disable	0xFF53818C	[1,1]	0	io -4 0xFF53818C 0x00020000	
		enable	0xFF53818C	[1,1]	1	io -4 0xFF53818C 0x00020002	
	Schmitt	disable	0xFF53828C	[1,1]	0	io -4 0xFF53828C 0x00020000	
		enable	0xFF53828C	[1,1]	1	io -4 0xFF53828C 0x00020002	

RV1103 GPIO V1.0.0

Name	Config	Description	Register	Position	Value	IO Command		
	Drive Strength	level0	0xFF5380B0	[8,13]	1	io -4 0xFF5380B0 0x3F000100		
		level1	0xFF5380B0	[8,13]	3	io -4 0xFF5380B0 0x3F000300		
		level2	0xFF5380B0	[8,13]	7	io -4 0xFF5380B0 0x3F000700		
		level3	0xFF5380B0	[8,13]	15	io -4 0xFF5380B0 0x3F000F00		
		level4	0xFF5380B0	[8,13]	31	io -4 0xFF5380B0 0x3F001F00		
	level5	0xFF5380B0	[8,13]	63	io -4 0xFF5380B0 0x3F003F00			
ExtPort	read gpio data in input mode	0xFF530070	[25,25]		io -4 0xFF530070			
GPIO1D2	IOmux	LCD_VSYNC	0xFF538018	[8,10]	1	io -4 0xFF538018 0x07000100		
		VICAP_VSYNC_M1	0xFF538018	[8,10]	2	io -4 0xFF538018 0x07000200		
		I2C3_SDA_M1	0xFF538018	[8,10]	3	io -4 0xFF538018 0x07000300		
		UART5_RX_M1	0xFF538018	[8,10]	4	io -4 0xFF538018 0x07000400		
		SPI0_CS1N_M0	0xFF538018	[8,10]	5	io -4 0xFF538018 0x07000500		
		PWM0_M1	0xFF538018	[8,10]	6	io -4 0xFF538018 0x07000600		
		DSMAUDIO_P	0xFF538018	[8,10]	7	io -4 0xFF538018 0x07000700		
	GPIO1_D2	0xFF538018	[8,10]	0	io -4 0xFF538018 0x07000000			
	Pull	normal	0xFF5381CC	[4,5]	0	io -4 0xFF5381CC 0x00300000		
		pullup	0xFF5381CC	[4,5]	1	io -4 0xFF5381CC 0x00300010		
		pulldown	0xFF5381CC	[4,5]	2	io -4 0xFF5381CC 0x00300020		
	I/O Mode	input	0xFF53000C	[10,10]	0	io -4 0xFF53000C 0x04000000		
		output	0xFF53000C	[10,10]	1	io -4 0xFF53000C 0x04000400		
	Output	low	0xFF530004	[10,10]	0	io -4 0xFF530004 0x04000000		
		high	0xFF530004	[10,10]	1	io -4 0xFF530004 0x04000400		
	Input Ctrl	disable	0xFF53818C	[2,2]	0	io -4 0xFF53818C 0x00040000		
		enable	0xFF53818C	[2,2]	1	io -4 0xFF53818C 0x00040004		
	Schmitt	disable	0xFF53828C	[2,2]	0	io -4 0xFF53828C 0x00040000		
		enable	0xFF53828C	[2,2]	1	io -4 0xFF53828C 0x00040004		
	Drive Strength	level0	0xFF5380B4	[0,5]	1	io -4 0xFF5380B4 0x003F0001		
		level1	0xFF5380B4	[0,5]	3	io -4 0xFF5380B4 0x003F0003		
		level2	0xFF5380B4	[0,5]	7	io -4 0xFF5380B4 0x003F0007		
		level3	0xFF5380B4	[0,5]	15	io -4 0xFF5380B4 0x003F000F		
		level4	0xFF5380B4	[0,5]	31	io -4 0xFF5380B4 0x003F001F		
	level5	0xFF5380B4	[0,5]	63	io -4 0xFF5380B4 0x003F003F			
	ExtPort	read gpio data in input mode	0xFF530070	[26,26]		io -4 0xFF530070		
	GPIO1D3	IOmux	LCD_CLK	0xFF538018	[12,14]	1	io -4 0xFF538018 0x70001000	
			VICAP_CLKOUT_M1	0xFF538018	[12,14]	2	io -4 0xFF538018 0x70002000	
			I2C3_SCL_M1	0xFF538018	[12,14]	3	io -4 0xFF538018 0x70003000	
			UART5_TX_M1	0xFF538018	[12,14]	4	io -4 0xFF538018 0x70004000	
PWM11_IR_M2			0xFF538018	[12,14]	5	io -4 0xFF538018 0x70005000		
DSMAUDIO_N			0xFF538018	[12,14]	7	io -4 0xFF538018 0x70007000		
GPIO1_D3			0xFF538018	[12,14]	0	io -4 0xFF538018 0x70000000		
Pull		normal	0xFF5381CC	[6,7]	0	io -4 0xFF5381CC 0x00C00000		
		pullup	0xFF5381CC	[6,7]	1	io -4 0xFF5381CC 0x00C00040		
		pulldown	0xFF5381CC	[6,7]	2	io -4 0xFF5381CC 0x00C00080		
I/O Mode		input	0xFF53000C	[11,11]	0	io -4 0xFF53000C 0x08000000		
		output	0xFF53000C	[11,11]	1	io -4 0xFF53000C 0x08000800		
Output		low	0xFF530004	[11,11]	0	io -4 0xFF530004 0x08000000		
		high	0xFF530004	[11,11]	1	io -4 0xFF530004 0x08000800		
Input Ctrl		disable	0xFF53818C	[3,3]	0	io -4 0xFF53818C 0x00080000		
		enable	0xFF53818C	[3,3]	1	io -4 0xFF53818C 0x00080008		
Schmitt		disable	0xFF53828C	[3,3]	0	io -4 0xFF53828C 0x00080000		
		enable	0xFF53828C	[3,3]	1	io -4 0xFF53828C 0x00080008		
Drive Strength		level0	0xFF5380B4	[8,13]	1	io -4 0xFF5380B4 0x3F000100		
		level1	0xFF5380B4	[8,13]	3	io -4 0xFF5380B4 0x3F000300		
		level2	0xFF5380B4	[8,13]	7	io -4 0xFF5380B4 0x3F000700		
		level3	0xFF5380B4	[8,13]	15	io -4 0xFF5380B4 0x3F000F00		
		level4	0xFF5380B4	[8,13]	31	io -4 0xFF5380B4 0x3F001F00		
level5		0xFF5380B4	[8,13]	63	io -4 0xFF5380B4 0x3F003F00			
ExtPort		read gpio data in input mode	0xFF530070	[27,27]		io -4 0xFF530070		

RV1103 GPIO V1.0.0

Name	Config	Description	Register	Position	Value	IO Command	
GPIO3A1	IOMUX	SDMMC0_DET	0xFF558040	[4,6]	1	io -4 0xFF558040 0x00700010	
		GPIO3_A1	0xFF558040	[4,6]	0	io -4 0xFF558040 0x00700000	
	Pull	normal	0xFF5581E0	[2,3]	0	io -4 0xFF5581E0 0x000C0000	
		pullup	0xFF5581E0	[2,3]	1	io -4 0xFF5581E0 0x000C0004	
		pulldown	0xFF5581E0	[2,3]	2	io -4 0xFF5581E0 0x000C0008	
	I/O Mode	input	0xFF550008	[1,1]	0	io -4 0xFF550008 0x00020000	
		output	0xFF550008	[1,1]	1	io -4 0xFF550008 0x00020002	
	Output	low	0xFF550000	[1,1]	0	io -4 0xFF550000 0x00020000	
		high	0xFF550000	[1,1]	1	io -4 0xFF550000 0x00020002	
	Input Ctrl	disable	0xFF5581A0	[1,1]	0	io -4 0xFF5581A0 0x00020000	
		enable	0xFF5581A0	[1,1]	1	io -4 0xFF5581A0 0x00020002	
	Schmitt	disable	0xFF5582A0	[1,1]	0	io -4 0xFF5582A0 0x00020000	
		enable	0xFF5582A0	[1,1]	1	io -4 0xFF5582A0 0x00020002	
	Drive Strength	level0	0xFF558100	[8,13]	1	io -4 0xFF558100 0x3F000100	
		level1	0xFF558100	[8,13]	3	io -4 0xFF558100 0x3F000300	
		level2	0xFF558100	[8,13]	7	io -4 0xFF558100 0x3F000700	
		level3	0xFF558100	[8,13]	15	io -4 0xFF558100 0x3F000F00	
		level4	0xFF558100	[8,13]	31	io -4 0xFF558100 0x3F001F00	
		level5	0xFF558100	[8,13]	63	io -4 0xFF558100 0x3F003F00	
	ExtPort	read gpio data in input mode	0xFF550070	[1,1]		io -4 0xFF550070	
GPIO3A2	IOMUX	SDMMC0_D1	0xFF558040	[8,10]	1	io -4 0xFF558040 0x07000100	
		UART2_TX_M0	0xFF558040	[8,10]	2	io -4 0xFF558040 0x07000200	
		TEST_CLK0_OUT	0xFF558040	[8,10]	3	io -4 0xFF558040 0x07000300	
		PWM9_M0	0xFF558040	[8,10]	4	io -4 0xFF558040 0x07000400	
		GPIO3_A2	0xFF558040	[8,10]	0	io -4 0xFF558040 0x07000000	
	Pull	normal	0xFF5581E0	[4,5]	0	io -4 0xFF5581E0 0x00300000	
		pullup	0xFF5581E0	[4,5]	1	io -4 0xFF5581E0 0x00300010	
		pulldown	0xFF5581E0	[4,5]	2	io -4 0xFF5581E0 0x00300020	
	I/O Mode	input	0xFF550008	[2,2]	0	io -4 0xFF550008 0x00040000	
		output	0xFF550008	[2,2]	1	io -4 0xFF550008 0x00040004	
	Output	low	0xFF550000	[2,2]	0	io -4 0xFF550000 0x00040000	
		high	0xFF550000	[2,2]	1	io -4 0xFF550000 0x00040004	
	Input Ctrl	disable	0xFF5581A0	[2,2]	0	io -4 0xFF5581A0 0x00040000	
		enable	0xFF5581A0	[2,2]	1	io -4 0xFF5581A0 0x00040004	
	Schmitt	disable	0xFF5582A0	[2,2]	0	io -4 0xFF5582A0 0x00040000	
		enable	0xFF5582A0	[2,2]	1	io -4 0xFF5582A0 0x00040004	
	Drive Strength	level0	0xFF558104	[0,5]	1	io -4 0xFF558104 0x003F0001	
		level1	0xFF558104	[0,5]	3	io -4 0xFF558104 0x003F0003	
		level2	0xFF558104	[0,5]	7	io -4 0xFF558104 0x003F0007	
		level3	0xFF558104	[0,5]	15	io -4 0xFF558104 0x003F000F	
		level4	0xFF558104	[0,5]	31	io -4 0xFF558104 0x003F001F	
		level5	0xFF558104	[0,5]	63	io -4 0xFF558104 0x003F003F	
	ExtPort	read gpio data in input mode	0xFF550070	[2,2]		io -4 0xFF550070	
GPIO3A3	IOMUX	SDMMC0_D0	0xFF558040	[12,14]	1	io -4 0xFF558040 0x70001000	
		UART2_RX_M0	0xFF558040	[12,14]	2	io -4 0xFF558040 0x70002000	
		TEST_CLK1_OUT	0xFF558040	[12,14]	3	io -4 0xFF558040 0x70003000	
		PWM8_M0	0xFF558040	[12,14]	4	io -4 0xFF558040 0x70004000	
		GPIO3_A3	0xFF558040	[12,14]	0	io -4 0xFF558040 0x70000000	
	Pull	normal	0xFF5581E0	[6,7]	0	io -4 0xFF5581E0 0x00C00000	
		pullup	0xFF5581E0	[6,7]	1	io -4 0xFF5581E0 0x00C00040	
		pulldown	0xFF5581E0	[6,7]	2	io -4 0xFF5581E0 0x00C00080	
	I/O Mode	input	0xFF550008	[3,3]	0	io -4 0xFF550008 0x00080000	
		output	0xFF550008	[3,3]	1	io -4 0xFF550008 0x00080008	
	Output	low	0xFF550000	[3,3]	0	io -4 0xFF550000 0x00080000	
		high	0xFF550000	[3,3]	1	io -4 0xFF550000 0x00080008	
	Input Ctrl	disable	0xFF5581A0	[3,3]	0	io -4 0xFF5581A0 0x00080000	
		enable	0xFF5581A0	[3,3]	1	io -4 0xFF5581A0 0x00080008	
	Schmitt	disable	0xFF5582A0	[3,3]	0	io -4 0xFF5582A0 0x00080000	
		enable	0xFF5582A0	[3,3]	1	io -4 0xFF5582A0 0x00080008	
	Drive Strength	level0	0xFF558104	[8,13]	1	io -4 0xFF558104 0x3F000100	
		level1	0xFF558104	[8,13]	3	io -4 0xFF558104 0x3F000300	
		level2	0xFF558104	[8,13]	7	io -4 0xFF558104 0x3F000700	
		level3	0xFF558104	[8,13]	15	io -4 0xFF558104 0x3F000F00	
		level4	0xFF558104	[8,13]	31	io -4 0xFF558104 0x3F001F00	
		level5	0xFF558104	[8,13]	63	io -4 0xFF558104 0x3F003F00	

RV1103 GPIO V1.0.0

Name	Config	Description	Register	Position	Value	IO Command	
	ExtPort	read gpio data in input mode	0xFF550070	[3,3]		io -4 0xFF550070	
GPIO3A4	IOMUX	SDMMC0_CLK	0xFF558044	[0,2]	1	io -4 0xFF558044 0x00070001	
		UART5_RTSN_M0	0xFF558044	[0,2]	2	io -4 0xFF558044 0x00070002	
		I2C0_SCL_M2	0xFF558044	[0,2]	3	io -4 0xFF558044 0x00070003	
		LPMCU_JTAG_TCK_M1	0xFF558044	[0,2]	4	io -4 0xFF558044 0x00070004	
		PWM10_M0	0xFF558044	[0,2]	5	io -4 0xFF558044 0x00070005	
		GPIO3_A4	0xFF558044	[0,2]	0	io -4 0xFF558044 0x00070000	
	Pull	normal	0xFF5581E0	[8,9]	0	io -4 0xFF5581E0 0x03000000	
		pullup	0xFF5581E0	[8,9]	1	io -4 0xFF5581E0 0x03000100	
		pulldown	0xFF5581E0	[8,9]	2	io -4 0xFF5581E0 0x03000200	
	I/O Mode	input	0xFF550008	[4,4]	0	io -4 0xFF550008 0x01000000	
		output	0xFF550008	[4,4]	1	io -4 0xFF550008 0x01000100	
	Output	low	0xFF550000	[4,4]	0	io -4 0xFF550000 0x01000000	
		high	0xFF550000	[4,4]	1	io -4 0xFF550000 0x01000100	
	Input Ctrl	disable	0xFF5581A0	[4,4]	0	io -4 0xFF5581A0 0x01000000	
		enable	0xFF5581A0	[4,4]	1	io -4 0xFF5581A0 0x01000100	
	Schmitt	disable	0xFF5582A0	[4,4]	0	io -4 0xFF5582A0 0x01000000	
		enable	0xFF5582A0	[4,4]	1	io -4 0xFF5582A0 0x01000100	
	Drive Strength	level0	0xFF558108	[0,5]	1	io -4 0xFF558108 0x003F0001	
		level1	0xFF558108	[0,5]	3	io -4 0xFF558108 0x003F0003	
		level2	0xFF558108	[0,5]	7	io -4 0xFF558108 0x003F0007	
		level3	0xFF558108	[0,5]	15	io -4 0xFF558108 0x003F000F	
		level4	0xFF558108	[0,5]	31	io -4 0xFF558108 0x003F001F	
		level5	0xFF558108	[0,5]	63	io -4 0xFF558108 0x003F003F	
	ExtPort	read gpio data in input mode	0xFF550070	[4,4]		io -4 0xFF550070	
GPIO3A5	IOMUX	SDMMC0_CMD	0xFF558044	[4,6]	1	io -4 0xFF558044 0x00700010	
		UART5_CTSN_M0	0xFF558044	[4,6]	2	io -4 0xFF558044 0x00700020	
		I2C0_SDA_M2	0xFF558044	[4,6]	3	io -4 0xFF558044 0x00700030	
		LPMCU_JTAG_TMS_M1	0xFF558044	[4,6]	4	io -4 0xFF558044 0x00700040	
		PWM11_IR_M0	0xFF558044	[4,6]	5	io -4 0xFF558044 0x00700050	
		GPIO3_A5	0xFF558044	[4,6]	0	io -4 0xFF558044 0x00700000	
	Pull	normal	0xFF5581E0	[10,11]	0	io -4 0xFF5581E0 0x0C000000	
		pullup	0xFF5581E0	[10,11]	1	io -4 0xFF5581E0 0x0C000400	
		pulldown	0xFF5581E0	[10,11]	2	io -4 0xFF5581E0 0x0C000800	
	I/O Mode	input	0xFF550008	[5,5]	0	io -4 0xFF550008 0x00200000	
		output	0xFF550008	[5,5]	1	io -4 0xFF550008 0x00200020	
	Output	low	0xFF550000	[5,5]	0	io -4 0xFF550000 0x00200000	
		high	0xFF550000	[5,5]	1	io -4 0xFF550000 0x00200020	
	Input Ctrl	disable	0xFF5581A0	[5,5]	0	io -4 0xFF5581A0 0x00200000	
		enable	0xFF5581A0	[5,5]	1	io -4 0xFF5581A0 0x00200020	
	Schmitt	disable	0xFF5582A0	[5,5]	0	io -4 0xFF5582A0 0x00200000	
		enable	0xFF5582A0	[5,5]	1	io -4 0xFF5582A0 0x00200020	
	Drive Strength	level0	0xFF558108	[8,13]	1	io -4 0xFF558108 0x3F000100	
		level1	0xFF558108	[8,13]	3	io -4 0xFF558108 0x3F000300	
		level2	0xFF558108	[8,13]	7	io -4 0xFF558108 0x3F000700	
		level3	0xFF558108	[8,13]	15	io -4 0xFF558108 0x3F000F00	
		level4	0xFF558108	[8,13]	31	io -4 0xFF558108 0x3F001F00	
		level5	0xFF558108	[8,13]	63	io -4 0xFF558108 0x3F003F00	
	ExtPort	read gpio data in input mode	0xFF550070	[5,5]		io -4 0xFF550070	
GPIO3A6	IOMUX	SDMMC0_D3	0xFF558044	[8,10]	1	io -4 0xFF558044 0x07000100	
		UART5_TX_M0	0xFF558044	[8,10]	2	io -4 0xFF558044 0x07000200	
		A7_JTAG_TMS_M0	0xFF558044	[8,10]	3	io -4 0xFF558044 0x07000300	
		HPMCU_JTAG_TMS_M1	0xFF558044	[8,10]	4	io -4 0xFF558044 0x07000400	
		GPIO3_A6	0xFF558044	[8,10]	0	io -4 0xFF558044 0x07000000	
	Pull	normal	0xFF5581E0	[12,13]	0	io -4 0xFF5581E0 0x30000000	
		pullup	0xFF5581E0	[12,13]	1	io -4 0xFF5581E0 0x30001000	
		pulldown	0xFF5581E0	[12,13]	2	io -4 0xFF5581E0 0x30002000	
	I/O Mode	input	0xFF550008	[6,6]	0	io -4 0xFF550008 0x00400000	
		output	0xFF550008	[6,6]	1	io -4 0xFF550008 0x00400040	
	Output	low	0xFF550000	[6,6]	0	io -4 0xFF550000 0x00400000	
		high	0xFF550000	[6,6]	1	io -4 0xFF550000 0x00400040	
	Input Ctrl	disable	0xFF5581A0	[6,6]	0	io -4 0xFF5581A0 0x00400000	
		enable	0xFF5581A0	[6,6]	1	io -4 0xFF5581A0 0x00400040	
	Schmitt	disable	0xFF5582A0	[6,6]	0	io -4 0xFF5582A0 0x00400000	
		enable	0xFF5582A0	[6,6]	1	io -4 0xFF5582A0 0x00400040	

RV1103 GPIO V1.0.0

Name	Config	Description	Register	Position	Value	IO Command	
	Drive Strength	level0	0xFF55810C	[0,5]	1	io -4 0xFF55810C 0x003F0001	
		level1	0xFF55810C	[0,5]	3	io -4 0xFF55810C 0x003F0003	
		level2	0xFF55810C	[0,5]	7	io -4 0xFF55810C 0x003F0007	
		level3	0xFF55810C	[0,5]	15	io -4 0xFF55810C 0x003F000F	
		level4	0xFF55810C	[0,5]	31	io -4 0xFF55810C 0x003F001F	
		level5	0xFF55810C	[0,5]	63	io -4 0xFF55810C 0x003F003F	
	ExtPort	read gpio data in input mode	0xFF550070	[6,6]		io -4 0xFF550070	
GPIO3A7	IOMUX	SDMMC0_D2	0xFF558044	[12,14]	1	io -4 0xFF558044 0x70001000	
		UART5_RX_M0	0xFF558044	[12,14]	2	io -4 0xFF558044 0x70002000	
		A7_JTAG_TCK_M0	0xFF558044	[12,14]	3	io -4 0xFF558044 0x70003000	
		HPMCU_JTAG_TCK_M1	0xFF558044	[12,14]	4	io -4 0xFF558044 0x70004000	
		GPIO3_A7	0xFF558044	[12,14]	0	io -4 0xFF558044 0x70000000	
	Pull	normal	0xFF5581E0	[14,15]	0	io -4 0xFF5581E0 0xC0000000	
		pullup	0xFF5581E0	[14,15]	1	io -4 0xFF5581E0 0xC0004000	
		pulldown	0xFF5581E0	[14,15]	2	io -4 0xFF5581E0 0xC0008000	
	I/O Mode	input	0xFF550008	[7,7]	0	io -4 0xFF550008 0x00800000	
		output	0xFF550008	[7,7]	1	io -4 0xFF550008 0x00800080	
	Output	low	0xFF550000	[7,7]	0	io -4 0xFF550000 0x00800000	
		high	0xFF550000	[7,7]	1	io -4 0xFF550000 0x00800080	
	Input Ctrl	disable	0xFF5581A0	[7,7]	0	io -4 0xFF5581A0 0x00800000	
		enable	0xFF5581A0	[7,7]	1	io -4 0xFF5581A0 0x00800080	
	Schmitt	disable	0xFF5582A0	[7,7]	0	io -4 0xFF5582A0 0x00800000	
		enable	0xFF5582A0	[7,7]	1	io -4 0xFF5582A0 0x00800080	
	Drive Strength	level0	0xFF55810C	[8,13]	1	io -4 0xFF55810C 0x3F000100	
		level1	0xFF55810C	[8,13]	3	io -4 0xFF55810C 0x3F000300	
		level2	0xFF55810C	[8,13]	7	io -4 0xFF55810C 0x3F000700	
		level3	0xFF55810C	[8,13]	15	io -4 0xFF55810C 0x3F000F00	
		level4	0xFF55810C	[8,13]	31	io -4 0xFF55810C 0x3F001F00	
		level5	0xFF55810C	[8,13]	63	io -4 0xFF55810C 0x3F003F00	
	ExtPort	read gpio data in input mode	0xFF550070	[7,7]		io -4 0xFF550070	
GPIO3B0	IOMUX	VICAP_D0_M0	0xFF558048	[0,2]	1	io -4 0xFF558048 0x00070001	
		MIPI_LVDS_D3N	0xFF558048	[0,2]	2	io -4 0xFF558048 0x00070002	
		GPIO3_B0	0xFF558048	[0, 2]	0	io -4 0xFF558048 0x00070000 io -4 0xFF3B4804 0x40000000 io -4 0xFE3E8000 0x0000007D io -4 0xFE3E8080 0x0000005F io -4 0xFE3E884C 0x00000001	input only
	Pull						
	I/O Mode	input	0xFF550008	[8,8]	0	io -4 0xFF550008 0x01000000	
	Output						
	Input Ctrl						
	Schmitt						
GPIO3B1	Drive Strength						
	ExtPort	read gpio data in input mode	0xFF550070	[8,8]		io -4 0xFF550070	
	IOMUX	VICAP_D1_M0	0xFF558048	[4,6]	1	io -4 0xFF558048 0x00700010	
		MIPI_LVDS_D3P	0xFF558048	[4,6]	2	io -4 0xFF558048 0x00700020	
		GPIO3_B1	0xFF558048	[4, 6]	0	io -4 0xFF558048 0x00700000 io -4 0xFF3B4804 0x40000000 io -4 0xFE3E8000 0x0000007D io -4 0xFE3E8080 0x0000005F io -4 0xFE3E884C 0x00000001	input only
	Pull						
	I/O Mode	input	0xFF550008	[9,9]	0	io -4 0xFF550008 0x02000000	
	Output						
	Input Ctrl						
	Schmitt						
	Drive Strength						
	ExtPort	read gpio data in input mode	0xFF550070	[9,9]		io -4 0xFF550070	

RV1103 GPIO V1.0.0

Name	Config	Description	Register	Position	Value	IO Command	
GPIO3B2	IOMUX	VICAP_D2_M0	0xFF558048	[8,10]	1	io -4 0xFF558048 0x07000100	
		MIPI_LVDS_CK1N	0xFF558048	[8,10]	2	io -4 0xFF558048 0x07000200	
		GPI03_B2	0xFF558048	[8, 10]	0	io -4 0xFF558048 0x07000000 io -4 0xFF3B4804 0x40000000 io -4 0xFE3E8000 0x0000007D io -4 0xFE3E8080 0x0000005F io -4 0xFE3E884C 0x00000001	input only
	Pull						
	I/O Mode	input	0xFF550008	[10,10]	0	io -4 0xFF550008 0x04000000	
	Output						
	Input Ctrl						
	Schmitt						
GPIO3B3	IOMUX	VICAP_D3_M0	0xFF558048	[12,14]	1	io -4 0xFF558048 0x70001000	
		MIPI_LVDS_CK1P	0xFF558048	[12,14]	2	io -4 0xFF558048 0x70002000	
		GPI03_B3	0xFF558048	[12, 14]	0	io -4 0xFF558048 0x70000000 io -4 0xFF3B4804 0x40000000 io -4 0xFE3E8000 0x0000007D io -4 0xFE3E8080 0x0000005F io -4 0xFE3E884C 0x00000001	input only
	Pull						
	I/O Mode	input	0xFF550008	[11,11]	0	io -4 0xFF550008 0x08000000	
	Output						
	Input Ctrl						
	Schmitt						
GPIO3B4	IOMUX	VICAP_D4_M0	0xFF55804C	[0,2]	1	io -4 0xFF55804C 0x00070001	
		MIPI_LVDS_D2N	0xFF55804C	[0,2]	2	io -4 0xFF55804C 0x00070002	
		GPI03_B4	0xFF55804C	[0, 2]	0	io -4 0xFF55804C 0x00070000 io -4 0xFF3B4804 0x40000000 io -4 0xFE3E8000 0x0000007D io -4 0xFE3E8080 0x0000005F io -4 0xFE3E884C 0x00000001	input only
	Pull						
	I/O Mode	input	0xFF550008	[12,12]	0	io -4 0xFF550008 0x10000000	
	Output						
	Input Ctrl						
	Schmitt						
GPIO3B5	IOMUX	VICAP_D5_M0	0xFF55804C	[4,6]	1	io -4 0xFF55804C 0x00700010	
		MIPI_LVDS_D2P	0xFF55804C	[4,6]	2	io -4 0xFF55804C 0x00700020	
		GPI03_B5	0xFF55804C	[4, 6]	0	io -4 0xFF55804C 0x00700000 io -4 0xFF3B4804 0x40000000 io -4 0xFE3E8000 0x0000007D io -4 0xFE3E8080 0x0000005F io -4 0xFE3E884C 0x00000001	input only
	Pull						
	I/O Mode	input	0xFF550008	[13,13]	0	io -4 0xFF550008 0x20000000	
	Output						
	Input Ctrl						
	Schmitt						
GPIO3B5	Drive Strength						
	ExtPort	read gpio data in input mode	0xFF550070	[13,13]		io -4 0xFF550070	

RV1103 GPIO V1.0.0

Name	Config	Description	Register	Position	Value	IO Command	
GPIO3B6	IOMUX	VICAP_D6_M0	0xFF55804C	[8,10]	1	io -4 0xFF55804C 0x07000100	
		MIPI_LVDS_D1N	0xFF55804C	[8,10]	2	io -4 0xFF55804C 0x07000200	
		GPI03_B6	0xFF55804C	[8, 10]	0	io -4 0xFF55804C 0x07000000 io -4 0xFF3B4804 0x40000000 io -4 0xFE3E8000 0x0000007D io -4 0xFE3E8080 0x0000005F io -4 0xFE3E844C 0x00000001	input only
	Pull						
	I/O Mode	input	0xFF550008	[14,14]	0	io -4 0xFF550008 0x40000000	
	Output						
	Input Ctrl						
	Schmitt						
GPIO3B7	IOMUX	VICAP_D7_M0	0xFF55804C	[12,14]	1	io -4 0xFF55804C 0x70001000	
		MIPI_LVDS_D1P	0xFF55804C	[12,14]	2	io -4 0xFF55804C 0x70002000	
		GPI03_B7	0xFF55804C	[12, 14]	0	io -4 0xFF55804C 0x70000000 io -4 0xFF3B4804 0x40000000 io -4 0xFE3E8000 0x0000007D io -4 0xFE3E8080 0x0000005F io -4 0xFE3E844C 0x00000001	input only
	Pull						
	I/O Mode	input	0xFF550008	[15,15]	0	io -4 0xFF550008 0x80000000	
	Output						
	Input Ctrl						
	Schmitt						
GPIO3C0	IOMUX	VICAP_D8_M0	0xFF558050	[0,2]	1	io -4 0xFF558050 0x00070001	
		MIPI_LVDS_CK0N	0xFF558050	[0,2]	2	io -4 0xFF558050 0x00070002	
		GPI03_C0	0xFF558050	[0, 2]	0	io -4 0xFF558050 0x00070000 io -4 0xFF3B4804 0x40000000 io -4 0xFE3E8000 0x0000007D io -4 0xFE3E8080 0x0000005F io -4 0xFE3E844C 0x00000001	input only
	Pull						
	I/O Mode	input	0xFF55000C	[0,0]	0	io -4 0xFF55000C 0x00010000	
	Output						
	Input Ctrl						
	Schmitt						
GPIO3C1	IOMUX	VICAP_D9_M0	0xFF558050	[4,6]	1	io -4 0xFF558050 0x00700010	
		MIPI_LVDS_CK0P	0xFF558050	[4,6]	2	io -4 0xFF558050 0x00700020	
		GPI03_C1	0xFF558050	[4, 6]	0	io -4 0xFF558050 0x00700000 io -4 0xFF3B4804 0x40000000 io -4 0xFE3E8000 0x0000007D io -4 0xFE3E8080 0x0000005F io -4 0xFE3E844C 0x00000001	input only
	Pull						
	I/O Mode	input	0xFF55000C	[1,1]	0	io -4 0xFF55000C 0x00020000	
	Output						
	Input Ctrl						
	Schmitt						
GPIO3C1	Drive Strength						
	ExtPort	read gpio data in input mode	0xFF550070	[17,17]		io -4 0xFF550070	

RV1103 GPIO V1.0.0

Name	Config	Description	Register	Position	Value	IO Command	
GPIO3C2	IOMUX	VICAP_CLKIN_M0	0xFF558050	[8,10]	1	io -4 0xFF558050 0x07000100	
		MIPI_LVDS_D0N	0xFF558050	[8,10]	2	io -4 0xFF558050 0x07000200	
		GPI03_C2	0xFF558050	[8, 10]	0	io -4 0xFF558050 0x07000000 io -4 0xFF3B4804 0x40000000 io -4 0xFE3E8000 0x0000007D io -4 0xFE3E8080 0x0000005F io -4 0xFE3E844C 0x00000001	input only
		Pull					
	I/O Mode	input	0xFF55000C	[2,2]	0	io -4 0xFF55000C 0x00040000	
	Output						
	Input Ctrl						
	Schmitt						
GPIO3C3	IOMUX	read gpio data in input mode	0xFF550070	[18,18]		io -4 0xFF550070	
		VICAP_HSYNC_M0	0xFF558050	[12,14]	1	io -4 0xFF558050 0x70001000	
		MIPI_LVDS_D0P	0xFF558050	[12,14]	2	io -4 0xFF558050 0x70002000	
		GPI03_C3	0xFF558050	[12, 14]	0	io -4 0xFF558050 0x70000000 io -4 0xFF3B4804 0x40000000 io -4 0xFE3E8000 0x0000007D io -4 0xFE3E8080 0x0000005F io -4 0xFE3E844C 0x00000001	input only
	Pull						
	I/O Mode	input	0xFF55000C	[3,3]	0	io -4 0xFF55000C 0x00080000	
	Output						
	Input Ctrl						
GPIO3C4	IOMUX	VICAP_CLKOUT_M0	0xFF558054	[0,2]	1	io -4 0xFF558054 0x00070001	
		MIPI_REFCLK_OUT0	0xFF558054	[0,2]	2	io -4 0xFF558054 0x00070002	
		GPI03_C4	0xFF558054	[0,2]	0	io -4 0xFF558054 0x00070000	
	Pull	normal	0xFF5581E8	[8,9]	0	io -4 0xFF5581E8 0x03000000	
		pullup	0xFF5581E8	[8,9]	1	io -4 0xFF5581E8 0x03000100	
		pulldown	0xFF5581E8	[8,9]	2	io -4 0xFF5581E8 0x03000200	
	I/O Mode	input	0xFF55000C	[4,4]	0	io -4 0xFF55000C 0x00100000	
		output	0xFF55000C	[4,4]	1	io -4 0xFF55000C 0x00100010	
	Output	low	0xFF550004	[4,4]	0	io -4 0xFF550004 0x00100000	
		high	0xFF550004	[4,4]	1	io -4 0xFF550004 0x00100010	
GPIO3C5	Input Ctrl	disable	0xFF5581A8	[4,4]	0	io -4 0xFF5581A8 0x00100000	
		enable	0xFF5581A8	[4,4]	1	io -4 0xFF5581A8 0x00100010	
	Schmitt	disable	0xFF5582A8	[4,4]	0	io -4 0xFF5582A8 0x00100000	
		enable	0xFF5582A8	[4,4]	1	io -4 0xFF5582A8 0x00100010	
	Drive Strength	level0	0xFF558128	[0,5]	1	io -4 0xFF558128 0x003F0001	
		level1	0xFF558128	[0,5]	3	io -4 0xFF558128 0x003F0003	
		level2	0xFF558128	[0,5]	7	io -4 0xFF558128 0x003F0007	
		level3	0xFF558128	[0,5]	15	io -4 0xFF558128 0x003F000F	
		level4	0xFF558128	[0,5]	31	io -4 0xFF558128 0x003F001F	
		level5	0xFF558128	[0,5]	63	io -4 0xFF558128 0x003F003F	
	ExtPort	read gpio data in input mode	0xFF550070	[20,20]		io -4 0xFF550070	
GPIO3C5	IOMUX	VICAP_VSYNC_M0	0xFF558054	[4,6]	1	io -4 0xFF558054 0x00700010	
		GPI03_C5	0xFF558054	[4,6]	0	io -4 0xFF558054 0x00700000	
	Pull	normal	0xFF5581E8	[10,11]	0	io -4 0xFF5581E8 0x0C000000	
		pullup	0xFF5581E8	[10,11]	1	io -4 0xFF5581E8 0x0C000400	
		pulldown	0xFF5581E8	[10,11]	2	io -4 0xFF5581E8 0x0C000800	
	I/O Mode	input	0xFF55000C	[5,5]	0	io -4 0xFF55000C 0x00200000	
		output	0xFF55000C	[5,5]	1	io -4 0xFF55000C 0x00200020	
	Output	low	0xFF550004	[5,5]	0	io -4 0xFF550004 0x00200000	
		high	0xFF550004	[5,5]	1	io -4 0xFF550004 0x00200020	
	Input Ctrl	disable	0xFF5581A8	[5,5]	0	io -4 0xFF5581A8 0x00200000	
		enable	0xFF5581A8	[5,5]	1	io -4 0xFF5581A8 0x00200020	
GPIO3C5	Schmitt	disable	0xFF5582A8	[5,5]	0	io -4 0xFF5582A8 0x00200000	
		enable	0xFF5582A8	[5,5]	1	io -4 0xFF5582A8 0x00200020	

RV1103 GPIO V1.0.0

Name	Config	Description	Register	Position	Value	IO Command	
	Drive Strength	level0	0xFF558128	[8,13]	1	io -4 0xFF558128 0x3F000100	
		level1	0xFF558128	[8,13]	3	io -4 0xFF558128 0x3F000300	
		level2	0xFF558128	[8,13]	7	io -4 0xFF558128 0x3F000700	
		level3	0xFF558128	[8,13]	15	io -4 0xFF558128 0x3F000F00	
		level4	0xFF558128	[8,13]	31	io -4 0xFF558128 0x3F001F00	
		level5	0xFF558128	[8,13]	63	io -4 0xFF558128 0x3F003F00	
	ExtPort	read gpio data in input mode	0xFF550070	[21,21]		io -4 0xFF550070	
GPIO3C6	IOMUX	VICAP_D10	0xFF558054	[8,10]	1	io -4 0xFF558054 0x07000100	
		PWM7_IR_M2	0xFF558054	[8,10]	2	io -4 0xFF558054 0x07000200	
		MIPI_REFCLK_OUT1	0xFF558054	[8,10]	3	io -4 0xFF558054 0x07000300	
		GPIO3_C6	0xFF558054	[8,10]	0	io -4 0xFF558054 0x07000000	
	Pull	normal	0xFF5581E8	[12,13]	0	io -4 0xFF5581E8 0x30000000	
		pullup	0xFF5581E8	[12,13]	1	io -4 0xFF5581E8 0x30001000	
		pulldown	0xFF5581E8	[12,13]	2	io -4 0xFF5581E8 0x30002000	
	I/O Mode	input	0xFF55000C	[6,6]	0	io -4 0xFF55000C 0x00400000	
		output	0xFF55000C	[6,6]	1	io -4 0xFF55000C 0x00400040	
	Output	low	0xFF550004	[6,6]	0	io -4 0xFF550004 0x00400000	
		high	0xFF550004	[6,6]	1	io -4 0xFF550004 0x00400040	
	Input Ctrl	disable	0xFF5581A8	[6,6]	0	io -4 0xFF5581A8 0x00400000	
		enable	0xFF5581A8	[6,6]	1	io -4 0xFF5581A8 0x00400040	
	Schmitt	disable	0xFF5582A8	[6,6]	0	io -4 0xFF5582A8 0x00400000	
		enable	0xFF5582A8	[6,6]	1	io -4 0xFF5582A8 0x00400040	
	Drive Strength	level0	0xFF55812C	[0,5]	1	io -4 0xFF55812C 0x003F0001	
		level1	0xFF55812C	[0,5]	3	io -4 0xFF55812C 0x003F0003	
		level2	0xFF55812C	[0,5]	7	io -4 0xFF55812C 0x003F0007	
		level3	0xFF55812C	[0,5]	15	io -4 0xFF55812C 0x003F000F	
		level4	0xFF55812C	[0,5]	31	io -4 0xFF55812C 0x003F001F	
		level5	0xFF55812C	[0,5]	63	io -4 0xFF55812C 0x003F003F	
	ExtPort	read gpio data in input mode	0xFF550070	[22,22]		io -4 0xFF550070	
GPIO3C7	IOMUX	VICAP_D11	0xFF558054	[12,14]	1	io -4 0xFF558054 0x70001000	
		UART5_TX_M2	0xFF558054	[12,14]	2	io -4 0xFF558054 0x70002000	
		I2C4_SCL_M2	0xFF558054	[12,14]	3	io -4 0xFF558054 0x70003000	
		GPIO3_C7	0xFF558054	[12,14]	0	io -4 0xFF558054 0x70000000	
	Pull	normal	0xFF5581E8	[14,15]	0	io -4 0xFF5581E8 0xC0000000	
		pullup	0xFF5581E8	[14,15]	1	io -4 0xFF5581E8 0xC0004000	
		pulldown	0xFF5581E8	[14,15]	2	io -4 0xFF5581E8 0xC0008000	
	I/O Mode	input	0xFF55000C	[7,7]	0	io -4 0xFF55000C 0x00800000	
		output	0xFF55000C	[7,7]	1	io -4 0xFF55000C 0x00800080	
	Output	low	0xFF550004	[7,7]	0	io -4 0xFF550004 0x00800000	
		high	0xFF550004	[7,7]	1	io -4 0xFF550004 0x00800080	
	Input Ctrl	disable	0xFF5581A8	[7,7]	0	io -4 0xFF5581A8 0x00800000	
		enable	0xFF5581A8	[7,7]	1	io -4 0xFF5581A8 0x00800080	
	Schmitt	disable	0xFF5582A8	[7,7]	0	io -4 0xFF5582A8 0x00800000	
		enable	0xFF5582A8	[7,7]	1	io -4 0xFF5582A8 0x00800080	
	Drive Strength	level0	0xFF55812C	[8,13]	1	io -4 0xFF55812C 0x3F000100	
		level1	0xFF55812C	[8,13]	3	io -4 0xFF55812C 0x3F000300	
		level2	0xFF55812C	[8,13]	7	io -4 0xFF55812C 0x3F000700	
		level3	0xFF55812C	[8,13]	15	io -4 0xFF55812C 0x3F000F00	
		level4	0xFF55812C	[8,13]	31	io -4 0xFF55812C 0x3F001F00	
		level5	0xFF55812C	[8,13]	63	io -4 0xFF55812C 0x3F003F00	
	ExtPort	read gpio data in input mode	0xFF550070	[23,23]		io -4 0xFF550070	
GPIO3D0	IOMUX	VICAP_D12	0xFF558058	[0,2]	1	io -4 0xFF558058 0x00070001	
		UART5_RX_M2	0xFF558058	[0,2]	2	io -4 0xFF558058 0x00070002	
		I2C4_SDA_M2	0xFF558058	[0,2]	3	io -4 0xFF558058 0x00070003	
		GPIO3_D0	0xFF558058	[0,2]	0	io -4 0xFF558058 0x00070000	
	Pull	normal	0xFF5581EC	[0,1]	0	io -4 0xFF5581EC 0x00030000	
		pullup	0xFF5581EC	[0,1]	1	io -4 0xFF5581EC 0x00030001	
		pulldown	0xFF5581EC	[0,1]	2	io -4 0xFF5581EC 0x00030002	
	I/O Mode	input	0xFF55000C	[8,8]	0	io -4 0xFF55000C 0x01000000	
		output	0xFF55000C	[8,8]	1	io -4 0xFF55000C 0x01000100	
	Output	low	0xFF550004	[8,8]	0	io -4 0xFF550004 0x01000000	
		high	0xFF550004	[8,8]	1	io -4 0xFF550004 0x01000100	
	Input Ctrl	disable	0xFF5581AC	[0,0]	0	io -4 0xFF5581AC 0x00010000	
		enable	0xFF5581AC	[0,0]	1	io -4 0xFF5581AC 0x00010001	
	Schmitt	disable	0xFF5582AC	[0,0]	0	io -4 0xFF5582AC 0x00010000	
		enable	0xFF5582AC	[0,0]	1	io -4 0xFF5582AC 0x00010001	

RV1103 GPIO V1.0.0

Name	Config	Description	Register	Position	Value	IO Command	
	Drive Strength	level0	0xFF558130	[0,5]	1	io -4 0xFF558130 0x003F0001	
		level1	0xFF558130	[0,5]	3	io -4 0xFF558130 0x003F0003	
		level2	0xFF558130	[0,5]	7	io -4 0xFF558130 0x003F0007	
		level3	0xFF558130	[0,5]	15	io -4 0xFF558130 0x003F000F	
		level4	0xFF558130	[0,5]	31	io -4 0xFF558130 0x003F001F	
		level5	0xFF558130	[0,5]	63	io -4 0xFF558130 0x003F003F	
	ExtPort	read gpio data in input mode	0xFF550070	[24,24]		io -4 0xFF550070	
GPIO4A2	IOMUX	EMMC_D2	0xFF568000	[8,10]	1	io -4 0xFF568000 0x07000100	
		FSPI_D2	0xFF568000	[8,10]	2	io -4 0xFF568000 0x07000200	
		GPIO4_A2	0xFF568000	[8,10]	0	io -4 0xFF568000 0x07000000	
	Pull	normal	0xFF568070	[4,5]	0	io -4 0xFF568070 0x00300000	
		pullup	0xFF568070	[4,5]	1	io -4 0xFF568070 0x00300010	
		pulldown	0xFF568070	[4,5]	2	io -4 0xFF568070 0x00300020	
	I/O Mode	input	0xFF560008	[2,2]	0	io -4 0xFF560008 0x00040000	
		output	0xFF560008	[2,2]	1	io -4 0xFF560008 0x00040004	
	Output	low	0xFF560000	[2,2]	0	io -4 0xFF560000 0x00040000	
		high	0xFF560000	[2,2]	1	io -4 0xFF560000 0x00040004	
	Input Ctrl	disable	0xFF568060	[2,2]	0	io -4 0xFF568060 0x00040000	
		enable	0xFF568060	[2,2]	1	io -4 0xFF568060 0x00040004	
	Schmitt	disable	0xFF5680A0	[2,2]	0	io -4 0xFF5680A0 0x00040000	
		enable	0xFF5680A0	[2,2]	1	io -4 0xFF5680A0 0x00040004	
	Drive Strength	level0	0xFF568024	[0,5]	1	io -4 0xFF568024 0x003F0001	
		level1	0xFF568024	[0,5]	3	io -4 0xFF568024 0x003F0003	
		level2	0xFF568024	[0,5]	7	io -4 0xFF568024 0x003F0007	
		level3	0xFF568024	[0,5]	15	io -4 0xFF568024 0x003F000F	
		level4	0xFF568024	[0,5]	31	io -4 0xFF568024 0x003F001F	
		level5	0xFF568024	[0,5]	63	io -4 0xFF568024 0x003F003F	
	ExtPort	read gpio data in input mode	0xFF560070	[2,2]		io -4 0xFF560070	
GPIO4A3	IOMUX	EMMC_D1	0xFF568000	[12,14]	1	io -4 0xFF568000 0x70001000	
		FSPI_D1	0xFF568000	[12,14]	2	io -4 0xFF568000 0x70002000	
		GPIO4_A3	0xFF568000	[12,14]	0	io -4 0xFF568000 0x70000000	
	Pull	normal	0xFF568070	[6,7]	0	io -4 0xFF568070 0x00C00000	
		pullup	0xFF568070	[6,7]	1	io -4 0xFF568070 0x00C00040	
		pulldown	0xFF568070	[6,7]	2	io -4 0xFF568070 0x00C00080	
	I/O Mode	input	0xFF560008	[3,3]	0	io -4 0xFF560008 0x00080000	
		output	0xFF560008	[3,3]	1	io -4 0xFF560008 0x00080008	
	Output	low	0xFF560000	[3,3]	0	io -4 0xFF560000 0x00080000	
		high	0xFF560000	[3,3]	1	io -4 0xFF560000 0x00080008	
	Input Ctrl	disable	0xFF568060	[3,3]	0	io -4 0xFF568060 0x00080000	
		enable	0xFF568060	[3,3]	1	io -4 0xFF568060 0x00080008	
	Schmitt	disable	0xFF5680A0	[3,3]	0	io -4 0xFF5680A0 0x00080000	
		enable	0xFF5680A0	[3,3]	1	io -4 0xFF5680A0 0x00080008	
	Drive Strength	level0	0xFF568024	[8,13]	1	io -4 0xFF568024 0x3F000100	
		level1	0xFF568024	[8,13]	3	io -4 0xFF568024 0x3F000300	
		level2	0xFF568024	[8,13]	7	io -4 0xFF568024 0x3F000700	
		level3	0xFF568024	[8,13]	15	io -4 0xFF568024 0x3F000F00	
		level4	0xFF568024	[8,13]	31	io -4 0xFF568024 0x3F001F00	
		level5	0xFF568024	[8,13]	63	io -4 0xFF568024 0x3F003F00	
	ExtPort	read gpio data in input mode	0xFF560070	[3,3]		io -4 0xFF560070	
GPIO4A4	IOMUX	EMMC_D0	0xFF568004	[0,2]	1	io -4 0xFF568004 0x00070001	
		FSPI_D0	0xFF568004	[0,2]	2	io -4 0xFF568004 0x00070002	
		GPIO4_A4	0xFF568004	[0,2]	0	io -4 0xFF568004 0x00070000	
	Pull	normal	0xFF568070	[8,9]	0	io -4 0xFF568070 0x03000000	
		pullup	0xFF568070	[8,9]	1	io -4 0xFF568070 0x03000100	
		pulldown	0xFF568070	[8,9]	2	io -4 0xFF568070 0x03000200	
	I/O Mode	input	0xFF560008	[4,4]	0	io -4 0xFF560008 0x00100000	
		output	0xFF560008	[4,4]	1	io -4 0xFF560008 0x00100010	
	Output	low	0xFF560000	[4,4]	0	io -4 0xFF560000 0x00100000	
		high	0xFF560000	[4,4]	1	io -4 0xFF560000 0x00100010	
	Input Ctrl	disable	0xFF568060	[4,4]	0	io -4 0xFF568060 0x00100000	
		enable	0xFF568060	[4,4]	1	io -4 0xFF568060 0x00100010	

RV1103 GPIO V1.0.0

Name	Config	Description	Register	Position	Value	IO Command	
	Schmitt	disable	0xFF5680A0	[4,4]	0	io -4 0xFF5680A0 0x00100000	
		enable	0xFF5680A0	[4,4]	1	io -4 0xFF5680A0 0x00100010	
	Drive Strength	level0	0xFF568028	[0,5]	1	io -4 0xFF568028 0x003F0001	
		level1	0xFF568028	[0,5]	3	io -4 0xFF568028 0x003F0003	
		level2	0xFF568028	[0,5]	7	io -4 0xFF568028 0x003F0007	
		level3	0xFF568028	[0,5]	15	io -4 0xFF568028 0x003F000F	
		level4	0xFF568028	[0,5]	31	io -4 0xFF568028 0x003F001F	
		level5	0xFF568028	[0,5]	63	io -4 0xFF568028 0x003F003F	
	ExtPort	read gpio data in input mode	0xFF560070	[4,4]		io -4 0xFF560070	
GPIO4A6	IOMUX	EMMC_D3	0xFF568004	[8,10]	1	io -4 0xFF568004 0x07000100	
		FSPI_D3	0xFF568004	[8,10]	2	io -4 0xFF568004 0x07000200	
		GPIO4_A6	0xFF568004	[8,10]	0	io -4 0xFF568004 0x07000000	
	Pull	normal	0xFF568070	[12,13]	0	io -4 0xFF568070 0x30000000	
		pullup	0xFF568070	[12,13]	1	io -4 0xFF568070 0x30001000	
		pulldown	0xFF568070	[12,13]	2	io -4 0xFF568070 0x30002000	
	I/O Mode	input	0xFF560008	[6,6]	0	io -4 0xFF560008 0x00400000	
		output	0xFF560008	[6,6]	1	io -4 0xFF560008 0x00400040	
	Output	low	0xFF560000	[6,6]	0	io -4 0xFF560000 0x00400000	
		high	0xFF560000	[6,6]	1	io -4 0xFF560000 0x00400040	
	Input Ctrl	disable	0xFF568060	[6,6]	0	io -4 0xFF568060 0x00400000	
		enable	0xFF568060	[6,6]	1	io -4 0xFF568060 0x00400040	
	Schmitt	disable	0xFF5680A0	[6,6]	0	io -4 0xFF5680A0 0x00400000	
		enable	0xFF5680A0	[6,6]	1	io -4 0xFF5680A0 0x00400040	
	Drive Strength	level0	0xFF56802C	[0,5]	1	io -4 0xFF56802C 0x003F0001	
		level1	0xFF56802C	[0,5]	3	io -4 0xFF56802C 0x003F0003	
		level2	0xFF56802C	[0,5]	7	io -4 0xFF56802C 0x003F0007	
		level3	0xFF56802C	[0,5]	15	io -4 0xFF56802C 0x003F000F	
		level4	0xFF56802C	[0,5]	31	io -4 0xFF56802C 0x003F001F	
		level5	0xFF56802C	[0,5]	63	io -4 0xFF56802C 0x003F003F	
	ExtPort	read gpio data in input mode	0xFF560070	[6,6]		io -4 0xFF560070	
GPIO4B0	IOMUX	EMMC_CMD	0xFF568008	[0,2]	1	io -4 0xFF568008 0x00070001	
		FSPI_CS0N	0xFF568008	[0,2]	2	io -4 0xFF568008 0x00070002	
		GPIO4_B0	0xFF568008	[0,2]	0	io -4 0xFF568008 0x00070000	
	Pull	normal	0xFF568074	[0,1]	0	io -4 0xFF568074 0x00030000	
		pullup	0xFF568074	[0,1]	1	io -4 0xFF568074 0x00030001	
		pulldown	0xFF568074	[0,1]	2	io -4 0xFF568074 0x00030002	
	I/O Mode	input	0xFF560008	[8,8]	0	io -4 0xFF560008 0x01000000	
		output	0xFF560008	[8,8]	1	io -4 0xFF560008 0x01000100	
	Output	low	0xFF560000	[8,8]	0	io -4 0xFF560000 0x01000000	
		high	0xFF560000	[8,8]	1	io -4 0xFF560000 0x01000100	
	Input Ctrl	disable	0xFF568064	[0,0]	0	io -4 0xFF568064 0x00010000	
		enable	0xFF568064	[0,0]	1	io -4 0xFF568064 0x00010001	
	Schmitt	disable	0xFF5680A4	[0,0]	0	io -4 0xFF5680A4 0x00010000	
		enable	0xFF5680A4	[0,0]	1	io -4 0xFF5680A4 0x00010001	
	Drive Strength	level0	0xFF568030	[0,5]	1	io -4 0xFF568030 0x003F0001	
		level1	0xFF568030	[0,5]	3	io -4 0xFF568030 0x003F0003	
		level2	0xFF568030	[0,5]	7	io -4 0xFF568030 0x003F0007	
		level3	0xFF568030	[0,5]	15	io -4 0xFF568030 0x003F000F	
		level4	0xFF568030	[0,5]	31	io -4 0xFF568030 0x003F001F	
		level5	0xFF568030	[0,5]	63	io -4 0xFF568030 0x003F003F	
	ExtPort	read gpio data in input mode	0xFF560070	[8,8]		io -4 0xFF560070	
GPIO4B1	IOMUX	EMMC_CLK	0xFF568008	[4,6]	1	io -4 0xFF568008 0x00700010	
		FSPI_CLK	0xFF568008	[4,6]	2	io -4 0xFF568008 0x00700020	
		GPIO4_B1	0xFF568008	[4,6]	0	io -4 0xFF568008 0x00700000	
	Pull	normal	0xFF568074	[2,3]	0	io -4 0xFF568074 0x000C0000	
		pullup	0xFF568074	[2,3]	1	io -4 0xFF568074 0x000C0004	
		pulldown	0xFF568074	[2,3]	2	io -4 0xFF568074 0x000C0008	
	I/O Mode	input	0xFF560008	[9,9]	0	io -4 0xFF560008 0x02000000	
		output	0xFF560008	[9,9]	1	io -4 0xFF560008 0x02000200	
	Output	low	0xFF560000	[9,9]	0	io -4 0xFF560000 0x02000000	
		high	0xFF560000	[9,9]	1	io -4 0xFF560000 0x02000200	
	Input Ctrl	disable	0xFF568064	[1,1]	0	io -4 0xFF568064 0x00020000	
		enable	0xFF568064	[1,1]	1	io -4 0xFF568064 0x00020002	
	Schmitt	disable	0xFF5680A4	[1,1]	0	io -4 0xFF5680A4 0x00020000	
		enable	0xFF5680A4	[1,1]	1	io -4 0xFF5680A4 0x00020002	

RV1103 GPIO V1.0.0

Name	Config	Description	Register	Position	Value	IO Command	
	Drive Strength	level0	0xFF568030	[8,13]	1	io -4 0xFF568030 0x3F000100	
		level1	0xFF568030	[8,13]	3	io -4 0xFF568030 0x3F000300	
		level2	0xFF568030	[8,13]	7	io -4 0xFF568030 0x3F000700	
		level3	0xFF568030	[8,13]	15	io -4 0xFF568030 0x3F000F00	
		level4	0xFF568030	[8,13]	31	io -4 0xFF568030 0x3F001F00	
		level5	0xFF568030	[8,13]	63	io -4 0xFF568030 0x3F003F00	
	ExtPort	read gpio data in input mode	0xFF560070	[9,9]		io -4 0xFF560070	
GPIO4C0	IOMUX	ADC_IN0	0xFF568010	[0,2]	1	io -4 0xFF568010 0x00070001	
		GPIO4_C0	0xFF568010	[0, 2]	0	io -4 0xFF568010 0x00070000 io -4 0xFF5680C0 0x00040004	input only
	Pull	normal	0xFF5680C0	[13,14]	0	io -4 0xFF5680C0 0x60000000	
		pullup	0xFF5680C0	[13,14]	3	io -4 0xFF5680C0 0x60006000	
		pulldown	0xFF5680C0	[13,14]	1	io -4 0xFF5680C0 0x60002000	
	I/O Mode	input	0xFF56000C	[0,0]	0	io -4 0xFF56000C 0x00010000	
	Output						
	Input Ctrl	disable	0xFF5680C0	[2,2]	0	io -4 0xFF5680C0 0x00040000	
		enable	0xFF5680C0	[2,2]	1	io -4 0xFF5680C0 0x00040004	
	Schmitt						
		level0	0xFF5680C0	[10,11]	0	io -4 0xFF5680C0 0x0C000000	
		level1	0xFF5680C0	[10,11]	1	io -4 0xFF5680C0 0x0C000400	
		level2	0xFF5680C0	[10,11]	2	io -4 0xFF5680C0 0x0C000800	
		level3	0xFF5680C0	[10,11]	3	io -4 0xFF5680C0 0x0C000C00	
	ExtPort	read gpio data in input mode	0xFF560070	[16,16]		io -4 0xFF560070	
GPIO4C1	IOMUX	ADC_IN1	0xFF568010	[4,6]	1	io -4 0xFF568010 0x00700010	
		PWM1_M1	0xFF568010	[4,6]	2	io -4 0xFF568010 0x00700020	
		GPIO4_C1	0xFF568010	[4, 6]	0	io -4 0xFF568010 0x00700000 io -4 0xFF5680C0 0x00080008	input only
	Pull	normal	0xFF5680C0	[13,14]	0	io -4 0xFF5680C0 0x60000000	
		pullup	0xFF5680C0	[13,14]	3	io -4 0xFF5680C0 0x60006000	
		pulldown	0xFF5680C0	[13,14]	1	io -4 0xFF5680C0 0x60002000	
	I/O Mode	input	0xFF56000C	[1,1]	0	io -4 0xFF56000C 0x00020000	
	Output						
	Input Ctrl	disable	0xFF5680C0	[3,3]	0	io -4 0xFF5680C0 0x00080000	
		enable	0xFF5680C0	[3,3]	1	io -4 0xFF5680C0 0x00080008	
	Schmitt						
		level0	0xFF5680C0	[10,11]	0	io -4 0xFF5680C0 0x0C000000	
		level1	0xFF5680C0	[10,11]	1	io -4 0xFF5680C0 0x0C000400	
		level2	0xFF5680C0	[10,11]	2	io -4 0xFF5680C0 0x0C000800	
		level3	0xFF5680C0	[10,11]	3	io -4 0xFF5680C0 0x0C000C00	
	ExtPort	read gpio data in input mode	0xFF560070	[17,17]		io -4 0xFF560070	