Telas pendentes do app Passe

Levantamento de 02/11/2026, feito na branch `dev-thiago` (commit `42a1e8f`), rodando o projeto de verdade: API, banco, broker e app no navegador.

O código-base para copiar e colar está em `telas-pendentes-codigo-base.md`. Nenhum arquivo existente do projeto foi alterado.

1. Resumo

- **Faltam 18 das 35 telas do design**, e mais 10 opções de menu que não têm tela no design.
- **Hoje nada abre nos menus da equipe.** Todas as opções do admin (12) e da portaria (8) mostram "tela em construção". No morador faltam 6 de 8 e no visitante, 5 de 7.
- **A maior parte não depende de backend novo.** Das 19 telas listadas abaixo, 13 já têm todas as rotas prontas ou nem usam API, e 3 funcionam em parte. Só **Meus visitantes**, **Comunicados** e **Configurações** dependem totalmente de backend que não existe.
- **Comece pela fundação e pelo Histórico.** A fundação evita repetir código nas outras telas, e o Histórico sozinho libera 8 opções de menu nos 4 perfis.

Situação das telas do design	Quantidade	Quais
Prontas	17	U1, U3–U8, N1–N4, E3, E4, E5, E7, E8 e A2 (menu em grade)
Faltam	18	U2, U9, E1, E2, A1, A3–A12, T1–T3

2. Como ler as listas

Marca	Backend
Pronto	**Pronto.** As rotas existem e responderam na sonda da API. Só falta a tela.
Parcial	**Parcial.** A tela funciona, mas uma parte depende de mudança no backend.
Falta	**Falta criar.** A rota não existe (a API responde 404). Sem backend, a tela não funciona.
Não usa	**Não usa.** Tela sem chamada à API.

Tamanho é uma estimativa do esforço de ajustar e testar a partir do código-base: P (pequeno), M (médio), G (grande). **Base** indica se o código-base traz a tela.

3. Antes das telas: a fundação

Faça primeiro, porque quase toda tela nova usa. Está na seção 1 do código-base.

O que é	Para que serve
Modelos `EventoAcesso`, `UsuarioCadastro`, `TagNfc`, `Edificio` / `Portaria` / `Porta` / `Catraca`, `Terminal`, `AutorizacaoEquipe`, `Painel`	Ler as respostas da API (F1 do backlog)
`carrega_dados.dart`	Estados de carregando e erro, e a sessão vencida (401) num lugar só (F2)
`motivos.dart`	Texto de cada motivo de negação, enquanto a B2 não sai (F3)
`tela_base.dart`, `estado_vazio.dart`, `selo.dart`, `campo_selecao.dart`, `item_evento.dart`	As partes que se repetem em todas as telas

4. Lista A: telas complexas, com sub-telas

Em ordem de prioridade.

#	Tela	Sub-telas	Perfis	Backend	Tam.	Base
C1	**Histórico de acessos e Acessos negados**	Lista paginada (A11), sem resultados (A12), painel de filtros, "Carregar mais"	Todos	Pronto	M	Sim
C2	**Autorizações**	Lista (A7), filtros (A8), formulário de criar e editar (A9), confirmar cancelamento (A10)	Admin, portaria	Pronto	G	Sim
C3	**Usuários**	Lista com busca e filtro (A3), formulário de criar e editar (A4), desativar, trocar senha	Admin, portaria	Pronto	G	Sim
C4	**Visitantes**	Lista, passo 1 (dados da pessoa), passo 2 (autorização)	Admin, portaria	Pronto	M	Sim
C5	**Locais**	Árvore (A5), novo edifício, portaria e porta, editar catraca (A6)	Admin	Parcial B5	G	Sim
C6	**Tags NFC**	Lista com busca por UID, vincular, bloquear, remover	Admin, portaria	Pronto	M	Sim
C7	**Terminais**	Lista, cadastrar, chave mostrada uma vez, trocar chave	Admin, portaria (só consulta)	Pronto	M	Sim
C8	**Relatórios**	Período, totais, por local, por motivo	Admin	Parcial B12	M	Sim
C9	**Meus visitantes**	Lista, avisar visitante, cancelar	Morador	Falta B8	G	Não
C10	**Comunicados**	Lista, criar, editar	Admin (leitura para os outros)	Falta B10	G	Não
C11	**Terminal no Flutter**	Aguardando leitura (T1), liberado (T2), negado (T3), configuração do aparelho	Terminal	Pronto	G	Não

Por que nessa ordem

- **C1 vem primeiro** porque é uma tela só, reaproveitada por todos os perfis.
- **C2 e C3** são o coração do sistema (RF01, RF03 a RF05): sem elas, a equipe não consegue liberar ninguém pelo app.
- **C4 depende de C2 e C3**, porque reaproveita os dois formulários.
- **C9, C10 e C11 ficam por último** porque dependem de uma decisão do grupo (seção 7). C9 e C10 também precisam de backend novo, e C11 precisa do pacote `qr_flutter`.

5. Lista B: telas simples, uma interface já resolve

Em ordem de prioridade.

#	Tela	O que mostra	Perfis	Backend	Tam.	Base
S1	**Painel (A1)**	Três números, negados recentes e atalhos. Usa C1 e C2	Admin, portaria	Pronto	P	Sim
S2	**Histórico do morador**	A mesma tela do C1: 1 linha no menu	Morador, visitante	Pronto	P	Sim
S3	**Acessos negados do morador**	A mesma tela do C1, com o que fazer	Morador, visitante	Pronto	P	Sim
S4	**Ajuda**	Contato da portaria e dúvidas comuns. Troque o telefone de exemplo	Morador, visitante	Não usa	P	Sim

#	Tela	O que mostra	Perfis	Backend	Tam.	Base
S5	**Perfil (U9)**	Nome, e-mail, CPF mascarado, tag, Sair	Morador, visitante	Pronto	P	Sim
S6	**Minha tag NFC**	Ver a tag: pronto. Bloquear: depende da B6	Morador, visitante (só ver)	Parcial B6	P	Sim
S7	**Início (U2, E1, E2)**	Próxima autorização e atalho para o scanner. Depende da decisão D2	Morador, visitante	Pronto	P	Sim
S8	**Configurações**	Regras e horários de acesso. Recomendo tirar do menu (D3)	Admin	Falta B10	P	Não

6. Telas que precisam do backend

6.1 Precisam de mudança no backend

Tela	Mudança	Código	O que acontece sem ela
Meus visitantes (C9)	**B8:** rotas em `/me` e regra de negócio	Contrato proposto	A tela não funciona
Comunicados (C10)	**B10:** modelo, migration e rotas	Contrato proposto	A tela não funciona
Configurações (S8)	**B10:** tabela e rotas	Não	A tela não funciona
Minha tag NFC (S6)	**B6:** `PATCH /me/tags/:tagId`	Testado	Só ver, sem bloquear
Locais (C5)	**B5:** `PATCH` e `DELETE` de edifício, portaria e porta; `DELETE` de catraca	Não	Cria tudo e edita a catraca, mas não edita nem apaga o resto
Relatórios (C8)	**B12 (novo):** rota agregada	Não	Detalhes somados só sobre os 200 acessos mais recentes
Painel e Autorizações (S1, C2)	**B4:** filtro `situacao=ATIVA`	Testado	O número "Autorizações ativas" do painel sai errado. A lista já se corrige no app
Histórico (C1, S2, S3)	**B2:** texto do motivo nos eventos	Testado	Funciona com a tabela `motivos.dart` copiada no app
Todas da equipe	**B3:** conferir `ativo` a cada chamada	Testado	Quem foi desativado continua entrando até o token vencer (8 h)

6.2 Usam rotas que já existem

Tela	Rotas
Histórico e negados da equipe	`GET /access-events`, `GET /locations`
Histórico e negados do morador	`GET /me/access-events`
Autorizações	`GET`, `POST`, `PATCH /authorizations`, `POST /authorizations/:id/cancel`, `GET /users`, `GET /locations`
Usuários	`GET`, `POST`, `PATCH /users`
Visitantes	`GET /users?perfil=VISITANTE`, `POST /users`, `POST /authorizations`
Tags NFC	`GET /users`, `POST`, `PATCH`, `DELETE /users/:id/tags`
Terminais	`GET`, `POST /terminals`, `POST /terminals/:id/rotate-key`, `GET /locations`
Painel	`GET /dashboard`, `GET /locations`

Tela	Rotas
Perfil, Minha tag	`GET /auth/me`
Início	`GET /me/authorizations`
Terminal no Flutter	`GET /terminal/qr-token`, `POST /terminal/heartbeat`, `GET /terminal/decisions`, `POST /terminal/nfc`

6.3 Não usam backend

Ajuda e a parte "Sobre o Passe" do Perfil.

7. Decisões do grupo

São as mesmas do `backlog-sprint.md`. Elas mudam o que entra na lista, então vale fechar antes de dividir o trabalho.

#	Decisão	Minha recomendação
D1	Cadastro pelo app: criar rota ou seguir o design?	Seguir o design: tirar "Registrar" e mostrar "Peça seu cadastro na portaria". A tela de hoje só avisa que não está disponível
D2	A U2 Início vira a tela depois do login?	Só no fim. A `InicioView` funciona, mas trocar a tela inicial muda testes que já existem
D3	Comunicados e Configurações ficam no menu?	Tirar. Exigem modelo, migration e rotas, e no código não há RF ligado a eles
D4	Meus visitantes: qual a regra?	Tirar do menu nesta entrega. A portaria já cobre com a tela Visitantes (C4)
D5	T1–T3 no Flutter são necessárias?	Não fazer, a menos que a disciplina exija. O simulador web e o ESP32 já fazem esse papel
D6	`situacao=ATIVA` conta agendadas e sem usos?	Não. Ativa deve ser o que vale hoje, que é o que o selo da tela mostra. A correção tem uma linha (B4)

8. Ajustes em telas que já existem

Tela	Ajuste	Backend
Login	"Entrar com NFC" ainda diz "em construção", e o design não tem esse botão. Tirar	Não
Login	"Registrar" abre uma tela que só avisa que não está disponível (D1)	Só com a B9
Login	"Esqueci minha senha" só mostra um aviso, o que é suficiente: a portaria troca a senha no formulário de Usuário	Não
Menus	Depois de ligar as telas, atualizar o comentário "Protótipo: as opções ainda não abrem telas" nos 4 controllers	Não
Código sem uso	`menu_view.dart`, `menu_controller.dart` e o teste deles (F5)	Não
Android	O nome do app no celular aparece como "public" (`android:label`). Trocar para "Passe"	Não
Android e iOS	Falta a permissão de NFC. Só importa se a tela Tags NFC for ler a tag pelo celular; o código-base usa digitação do UID	Não

9. O que a revisão encontrou

9.1 O que foi rodado

Verificação	Resultado
Backend: lint, tipos e testes	Sem erros. 83 de 83 testes passaram
App: `flutter analyze`	Nenhum problema
App: `flutter test`	152 passaram e 8 foram pulados (os 8 precisam da API real)
App contra a API real	Os 8 pulados passaram
API real: rotas de cada tela	Respostas e erros 400, 401, 403, 404 e 409 conferidos
Fluxo do QR na API real	Liberado, QR reutilizado e pessoa a 1 km: os três corretos
App no navegador (Chromium, 390×844)	Login nos 4 perfis e toque em cada opção de menu

9.2 Problemas confirmados rodando

#	Problema	Como apareceu	Onde tratar
1	**Quem é desativado continua usando a API** até o token vencer	Portaria desativada chamou `GET /users` e recebeu 200	B3
2	**O painel conta autorização agendada como ativa**	Criar uma autorização para 2027 mudou o número de 2 para 3	B4
3	**Filtrar o histórico só com a data corta o dia inteiro** (novo)	`ate=2026-11-02` trouxe 0 registros; com a hora, 3. A API lê a data como meia-noite em UTC	O código-base já manda data e hora
4	`GET /terminals` **não traz o nome da catraca** (novo)	A resposta só tem `accessPointId`	O código-base cruza com `GET /locations`
5	**Eventos só trazem o código do motivo**	`motivo: "FORA_DO_HORARIO"`, sem texto	B2, ou `motivos.dart`
6	**Mensagem de erro em inglês** (novo)	Raio abaixo de 10 responde "Too small: expected number to be >=10". O mesmo vale para latitude e longitude	Dar mensagem em português no schema. O formulário já valida antes
7	**A autorização do seed nega fora das 06:00–23:00**	QR às 00:08 voltou `FORA_DO_HORARIO`. Cuidado ao demonstrar à noite	Crie uma autorização com janela maior

9.3 Documentos desatualizados

Documento diz	Hoje
`backlog-sprint.md`: 110 testes no app	152
`backlog-sprint.md`: 12 de 35 telas prontas	17, contando A2. U7, U8, E3 e E4 já foram feitas
`backlog-sprint.md`: B1 (caminho do local) pendente	Feita no commit `42a1e8f`
`backlog-sprint.md`, B11: `frontend/Contas.MD` não existe	Existe, mas não tem a conta de visitante
`backlog-sprint.md`, F7: 4 pacotes sem uso	São 6: faltavam `intl` e `google_fonts`
`integracao-frontend-backend.md`: `de` e `ate` aceitam só a data	Aceitam, mas `ate` corta o dia (problema 3)

10. Como o código-base foi testado

O código foi escrito e testado numa cópia do projeto, fora do repositório.

Verificação	Resultado
`flutter analyze` com todo o código colado	Nenhum problema
`flutter test` com todo o código colado	223 passaram, 8 pulados (152 de antes + 71 novos). 4 testes antigos precisam de ajuste, já incluído
Telas novas no navegador contra a API real	26 de 26 etapas, nos 4 perfis e no modo escuro, sem erro no navegador
Gravações conferidas na API	16 de 16: criar edifício, editar catraca, visitante em 2 passos, cancelar autorização, vincular, bloquear e remover tag, cadastrar terminal, trocar chave
Trechos de backend (B2, B3, B4, B6)	Lint e tipos sem erros, 87 de 87 testes (83 + 4 novos). Sem as trocas, os 4 novos falham
Fonte em 2× e modo escuro	Sem estouro de layout nas 15 telas com API
Passo a passo do código-base numa cópia limpa do commit	Todos os blocos extraídos do `.md` e aplicados na ordem: 39 arquivos novos e 24 trocas, com `flutter analyze` limpo a cada seção

O que não foi testado

- Celular de verdade: câmera, GPS e NFC. O navegador não tem câmera, e o scanner caiu na tela de permissão (E7).
- Android e iOS: só o build web foi rodado.
- Terminal físico (ESP32).
- As telas C9, C10, C11 e S8, que não têm código-base.