Informe – Placa Principal Geração 1 (G1) e Geração 2 (G2)

28913113 – JBL PARTYBOX 1000

Situação: Os produtos JBL Partybox 1000 produzidos a partir do número de corte receberam um novo modelo de placa principal e da placa de terminais ADC que **não** são compatíveis com as peças de mesma posição da geração 1 (G1).

Verificações: Antes de realizar a substituição da placa principal, será necessário verificar o número de série do produto que se encontra na caixa do produto ou na tampa traseira para identificar a geração da Partybox 1000.

AM: TL0815-DL0032820
BR: TL0822-EL0004743
EU: TL0818-AL0039111

RU: TL0821-GL0018175
AS: TL0816-GL0027969
CN: TL0817-GL0002501
IN: TL0820-KL0003766

Exemplo:
As unidades a partir do sequencial em azul acima (0004743 ou posteriores) foram produzidos na geração 2 (G2).

Software:
A unidade produzida **antes** do SN de corte deve ser atualizada **até** a versão de **FW 64.31.17.15.07** e não pode ser atualizada com FW posteriores.
https://transfer.harman.com/link/ErgqHatAXXvyYSdYuinlbY

A unidade produzida **após** do SN de corte deve ser atualizada com a versão inicial de **FW 75. 31.17.15.07** ou superior e não pode ser atualizada com anteriores.
https://transfer.harman.com/link/NCNOpSI3uLmVvhojZHDzEX

Procedimento de Solução:
Se for necessário trocar a placa principal **E/OU** a placa de terminais ADC, deverá ser mantida a mesma geração entre si, solicitando a(s) peça(s) da mesma geração ou trocando ambas para G1 ou G2.

1 - PLACAS DA GERAÇÃO 1:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
27060250	PLACA PRINCIPAL (G1) - PARTY BOX 1000
27060263	PLACA TERMINAIS ADC (G1)- PARTYBOX 1000

2 – PLACAS DA GERAÇÃO 2:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
27061070	PLACA PRINCIPAL (G2) - PARTY BOX 1000
27061071	PLACA TERMINAIS ADC (G2) - PARTYBOX 1000

ATENÇÃO: AS PLACAS PRINCIPAL E TERMINAL ADC DA GERAÇÃO 1 E 2 NÃO SÃO COMPATÍVEIS ENTRE GERAÇÕES DIFERENTES!