

Mémoire

sur le schéma monolithique DG/FV

clement fontan

Juin 2026

1 Méthode Galerkin Discontinue (DG)

1.1 Formulation faible d'un problème hyperbolique

Nous nous restreinderons ici aux problèmes hyperboliques 1D. Pour un développement 2D, voir [\[papier 2024\]](#).

Problème hyperbolique

Soit $\Omega \subset \mathbb{R}^M$ l'espace des phases, $\mathbb{D} \subset \mathbb{R}$ le domaine de calcul et $\mathbf{f} : \Omega \mapsto \mathbb{R}^M$ une fonction régulière. Soit $\mathbf{u} : \mathbb{D} \times \mathbb{R}^+ \mapsto \Omega$ la solution du problème :

$$\partial_t \mathbf{u} + \partial_x \mathbf{f}(\mathbf{u}) = 0 \quad \forall x \in \mathbb{D}, \forall t > 0 \quad (1)$$

On pose

$$A(\mathbf{u})_{i,j} = \frac{\partial f_i}{\partial u_j}(\mathbf{u})$$

On dit que le système (1) est hyperbolique si et seulement si : $A(\mathbf{u})$ est diagonalisable en M valeurs propres bien ordonnée $\lambda_1(\mathbf{u}) \leq \lambda_2(\mathbf{u}) \leq \dots \lambda_m(\mathbf{u})$. et leurs vecteurs propres associée sont linéairement indépendant.

On note que si l'inégalité sur les valeurs propres est stricte, alors le système (1) est strictement hyperbolique.

solution faible

En multipliant par une fonction test $\phi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ (1) puis en intégrant et en passant par une intégration par partie, On obtient une nouvelle formulation du problème (1) qui demande moins de régularité des solutions $\mathbf{u}$:

$$\int_{\mathbb{D}} \partial_t \mathbf{u} \phi dx - \int_{\mathbb{D}} \mathbf{f}(\mathbf{u}) \partial_x \phi dx + \int_{\partial \mathbb{D}} \mathbf{f}(\mathbf{u}) \phi d\nu = 0 \quad (2)$$

On dit que si $\mathbf{u}$ est solution de (2), elle est solution faible du problème (1). Si $\mathbf{u}$ est solution faible et $\mathbf{u} \in \mathcal{C}^1$, elle est aussi solution forte. i.e solution de (1).

1.2 Semi-discretisation en espace

Approximation polynomiale

Nous allons d'abord nous dôté d'un maillage de $\mathbb{D}$:

$$\overset{\circ}{\omega}_i \neq \emptyset \quad \forall i \quad (3)$$

$$\overset{\circ}{\omega}_i \cap \overset{\circ}{\omega}_j = \emptyset \quad \forall i \neq j \quad (4)$$

$$\bigcup_{i=0}^{N_x} \omega_i = \mathbb{D} \quad (5)$$

On cherche à approcher $\mathbf{u}$ solution faible par $\mathbf{u}_h$ une fonction calculable. La particularité de la méthode DG est le choix de l'espace d'approximation dans lequel nous allons chercher $\mathbf{u}_h$:

$$\mathbf{u}_h \in V_h = \left\{ \mathbf{u}_h \in (\mathcal{D}')^M \mid \mathbf{u}_h \in \mathbb{P}^k(\omega_i)^M \quad \forall x \in \omega_i \right\} \quad (6)$$

Nous notons ici qu'il n'y a aucune condition de continuité entre deux mailles ω_i, ω_v .

Si l'on essaye de substituer $\mathbf{u}$ par $\mathbf{u}_h$, comme il n'y a pas de relation entre mailles, on peut séparer le problème sur chaque mailles.

De plus par la théorie des formulation variationnelles, il est raisonnable de regarder si l'équation est vrai pour des fonctions tests dans V_h .

$$\int_{\omega_i} \partial_t \mathbf{u}_h \phi dx - \int_{\omega_i} \mathbf{f}(\mathbf{u}_h) \partial_x \phi dx + \int_{\partial \omega_i} \mathbf{f}(\mathbf{u}_h) n \phi d\nu = 0 \quad \forall \phi \in \mathbb{P}^k \quad (7)$$

On remarque très vite un problème dans cette écriture : $\mathbf{u}_h$ est continue sur ω_i , mais il n'est pas défini sur $\partial \omega_i$. Pour contourner ce problème, nous remplaçons

ce terme par une approximation $\sum_{\omega_v \in S_i} \int_{\partial\omega_i \cap \omega_v} \mathcal{F}(\mathbf{u}_h^i, \mathbf{u}_h^v, n_{c,v}) \phi d\nu$. où S_i est l'ensemble des voisins de la cellule ω_i . Il y a égalité entre l'approximation et le terme originale si $\mathbf{u}_h$ est continue sur $\partial\omega_i$ i.e $\mathbf{u}_h^i = \mathbf{u}_h^v$ à la frontière de ω_i .

On appelle ce terme le terme surfacique.

Astuces de calcul et matrice de masse

Soit $\{\sigma_p\}_{p=1,\dots,N_k}$ une base de $\mathbb{P}^k$, si l'équation (7) est vrai pour tout σ_p , alors elle l'est aussi pour tout $\phi \in \mathbb{P}^k$.

Il est donc suffisant de regarder uniquement pour σ_p .

De la même manière, il est possible de regarder l'équation sur chaque variable de manière indépendante. En regardant le premier terme, et en se rappelant que $\mathbf{u}_h \in \mathbb{P}^k$ sur ω_i i.e

$$\mathbf{u}_h(x, t) = \sum_{p=1}^{N_k} \underline{\mathbf{u}}_p^i(t) \sigma_p(x) \quad (8)$$

si l'on insère cette expression dans le premier terme de (7), on obtient :

$$\sum_{p=1}^{N_k} \partial_t \underline{\mathbf{u}}_p^i(t) \int_{\omega_i} \sigma_p(x) \sigma_q(x) dx \quad (9)$$

En regardant $\{\underline{\mathbf{u}}_p^i(t)\}_p$ comme un vecteur : $\underline{U}^i$ et en posant $M_{p,q}^i = \int_{\omega_i} \sigma_p(x) \sigma_q(x) dx$, la matrice de masse. On peut voir le premier terme comme un calcul matrice vecteur : $(\partial_t \underline{U}^i M)_q$

Le dernier terme, dit terme volumique, peut se calculer de deux manières :
-on utilise une méthode de quadrature.
-on projète $f(\mathbf{u}_h)$ sur $\mathbb{P}^k$, F_h , et l'on se réduit à un produit matrice vecteur avec cette fois la matrice de rigidité $K_{p,q}^i = \int_{\omega_i} \sigma_p \sigma_q' dx$

Le choix a été fait ici d'utiliser la seconde méthode. On se retrouve alors avec une équation dictant l'évolution des moments polynomiaux de la solutions :

$$\partial_t \underline{U}^i = M^{-1} (F_h K + \mathcal{S}) \quad (10)$$

1.3 Discretisation en temps et schéma RK SSP

Rappel sur les schémas Runge-Kutta Soit l'équation d'évolution

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{du}{dt} = L(u, t)u(0) = v \end{array} \right. \quad (11)$$

Il est possible de discrétiser cette équation et de trouver une solution approchée $u^n \simeq u(t_n)$ en posant : $u^0 = v$ et l'on passe de u^n à u^{n+1} en suivant ces règles :

$$\begin{aligned} u_0 &= u^n \\ u_l &= \sum_{i=0}^{l-1} \alpha_{l,i} u^i + \beta_{l,i} \Delta t_n L(u^i, t_n + d_l \Delta t_n) \\ u^{n+1} &= u_L \end{aligned}$$

Où L est le nombre de pas intermédiaire pour compléter un pas entre t_n et t_{n+1} et $\Delta t_n = t_{n+1} - t_n$. les paramètres α, β et d vont définir la méthode et son ordre.

Si l'on prend $L = 1$, $\alpha_{1,0} = 1$, $\beta_{1,0} = 1$, $d_1 = 0$, on retrouve le schéma d'Euler explicite. Ce schéma, au défaut d'être ordre élevée, possède beaucoup de propriétés très intéressante, comme la conservation de la positivité ou d'être stable entropique.

Il est naturelle de souhaiter avoir les mêmes propriétés pour des schéma d'ordre plus élevée.

schéma RK SSP

les schéma Runge-Kutta Strong Stability Preserving vont nous permettre de récupérer toutes les propriétés du schéma Euler explicite en utilisant des combinaisons convexe de ce schéma : Soit un schéma RK SSP d'ordre 2 :

$$\begin{aligned} u_0 &= u^n \\ u_1 &= u_0 + \Delta t_n L(u_0, t_n) \\ u^{n+1} &= \frac{u_0}{2} + \frac{1}{2}(u_1 + \Delta t_n L(u_1, t_n)) \end{aligned}$$

Alors par convexité, il est clair que toutes propriétés vérifiées pour le schéma d'Euler explicite est aussi vérifiée par le schéma RK SSP.

Ces schéma ont de plus la qualité de nécessité uniquement u_{l-1} et u_0 pour calculer

u_l , tout du moins pour les schéma RK SSP d'ordre inferieur ou égal à 3.

2 Schéma Monolithique (DG/FV)

La méthode se repose sur deux détails clés : une réécriture du schéma DG utilisant des sous-maillages et un flux hybride entre le flux DG du schéma réécrit et un flux Volume Fini entre sous-maillages.

2.1 Réécriture du schéma DG

sous-maillage

On dote chaque maille ω_i d'un sous-maillage : $\{\omega_i^m\}_m$ vérifiant les mêmes propriétés que le maillage de $\mathbb{D}$: (3)-(5)

On cherchera à passer les degrés de libertés des polynomes de $\sigma \in \mathbb{P}^k$, des moments sur la base polynomiale $\underline{\sigma}_p$ aux moyennes de ces polynomes sur ω_i^m : $\bar{\sigma}^m$

On voit très vite, qu'il va nous falloir plus de sous-maillages que de moments de polynomes : $N_k \geq N_s$. En vérité, la seule condition est que :

Soit la matrice

$$\mathcal{P}_{m,p} = \frac{1}{|\omega_i^m|} \int_{\omega_i^m} \sigma_p(x) dx$$

Alors $\mathcal{P}^t \mathcal{P}$ doit être inversible. Dans le cas $N_k = N_s$, cela revient à $\mathcal{P}$ inversible.

Ces conditions, en plus de nous donner le nombre minimal de sous-maillages, nous donne un critère sur l'admissibilité du sous-maillage. En effet, si le maillage est tel que $\mathcal{P}^t \mathcal{P}$ n'est pas inversible, alors le maillage n'est pas admissible.

Il est alors simple de passer d'une représentation à une autre :

$$\bar{U} = \mathcal{P} \underline{U} \quad \underline{U} = \mathcal{R} \bar{U} \tag{12}$$

où $\mathcal{R}$ est l'opérateur de reconstruction : $\mathcal{R} = (\mathcal{P}^t \mathcal{P})^{-1} \mathcal{P}^t$,

2.2 Flux hybride (DG/FV)

2.3 choix du paramètre d'hybridation

3 Annexes

3.1 opérateur de reconstruction comme moindre carré **nom à changer**

On peut montrer que la