


Title		
Size	Number	Revision
A2		
Date:	2019/12/1	Sheet of
File:	F:\AD34071407\SCHEM	Drawn By:



Comment	Description	Designator	Footprint	LibRef	Quantity
1220	微型电池	BAT	CR1220_B	CR-3V	1
104		C1, C2, C5, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C29, C31, C36, C43, C45, C50, C52, C54, C58, C59, C68, C69, C100, C101	C 0603_M	C	31
10		C3, C4	C 0603_M	C	2
22		C6, C7	C 0603_M	C	2
225		C8, C9	C 0603_M	C	2
10uF		C24, C51, C53, C55, C56, C57, C97, C102	C 0603_M	C	8
221		C26	C 0603_M	C	1
220uF		C44, C66, C67, C70	CT 6*6 - C	CAP	4
1uF		C60, C61, C62, C63, C64, C65, C98, C105	C 0603_M	C	8
1N4148		D1	DIODE_SOP	D	1
MBR0520	1N4148	D3	SOD-123	D	1
LED1	Typical RED, GREEN, YELLOW, AMBER GaAs LED	DS1	LED 0603R	LED2	1
FPC-8P-0.5	FPC-8P-0.5mm	J3	FPC-8P	FPC-8	1
KEY_M		KEY0, RESET	TSW SMD-3*6*2.5	KEY_M	2
4.7uH		L7	L_SOP4	L	1
MIC		MIC	MIC-6022	MIC	1
Header 4	Header, 4-Pin	P10	HDR2.54-LI-4P	Header 4	1
PJ393		PJ1	PJ393	PJ393	1
BUTTON_DIP3	拨动开关SS-12F44	POWER	MSK-12C01-07	BUTTON_DIP3	1
10K		R1, R3, R5, R6, R11, R45, R52	R 0603_M	R	7
10R		R4, R32, R33, R44, R47, R51	R 0603_M	R	6
0R		R8, R43, R50, R53, R56	R 0603_M	R	5
47K		R15, R16, R17, R18, R19, R55	R 0603_M	R	6
510		R20	R 0603_M	R	1
100K		R46	R 0603_M	R	1
680		R54	R 0603_M	R	1
SPK+	测试点	SP+	TP-1.5	TEST-POINT	1
SPK-	测试点	SP-	TP-1.5	TEST-POINT	1
TFT4.3'	4.3寸,电容/电阻触摸,分辨率:480*800	TFT1	TFT4.3'	TFT4.3'	1
SD-MICRO-TF	SD,MICRO,TF	TF_CARD	SD-MICRO-TF	SD-MICRO-TF	1
STM32F407ZET6	STM32F407ZET6	U1	LQFP144	STM32F407ZET6	1
IS62WV51216		U2	TSOP44	IS61LV51216	1
24C02		U3	SOP-8	24C256	1
W25Q128	W25X16;SST25VF016;MX25L1605	U4	SOIC-8	W25X16	1
WM8978	24bit ADC&DAC	U5	qfn32	WM8978	1
AMS1117-3.3		U12, U13	AMS1117	AMS1117	2
MP3302DJ	LCD背光IC	U16	SOT-23-5	MP3302	1
J-MICRO-USB-5S	Micro USB 5.9有柱脚长1.25加长针	USB_HOST	USB-AB-5S	J-MICRO-USB-5S	1
8MHz	XTAL,3215,8MHz	Y1	Y-XTAL-3215-3P	Y-3215-8M	1
32.768K	Crystal Oscillator	Y2	Y-XTAL-3215-2P	XTAL	1