

1	$\frac{a + b + c}{d} + 2$
2	$\left(a + \frac{b}{c}\right) * d - 4$
3	$\left(a * 2 - \frac{b}{4}\right) * c - d$
4	$\frac{a}{b} + \frac{d}{c} - 1$
5	$\frac{8 * a}{b} + \frac{c + d}{2}$
6	$4 * a + b * d + c$
7	$\frac{a + b}{c} + d + 3$
8	$c - \frac{a + b}{2} + d$
9	$a * b + \frac{c}{d} + 5$
10	$a * c + b * d - 2$
11	$a * b * c + \frac{d}{8} - 3$
12	$a * b - \frac{c * d}{4}$
13	$a * c * (b + d) - 1$
14	$\frac{b}{a + d} + c * 8$
15	$a * 2 + \frac{b}{4} + c * d$
16	$a * c - \frac{b}{d} + 1$

Дополнительные указания:

Вам понадобятся: 1) директивы определения данных <имя> db/dw/dd/dq/dt <операнды>

2) необходимые инструкции:

add ax, bx ; ax=ax+bx, первый операнд – память/РОН, второй – память/РОН/непоср. значение

sub ax, bx ; ax=ax-bx, первый операнд – память/РОН, второй – память/РОН/непоср. значение

mul bl ; ax = al*bl либо (dx:ax) = ax*bx, операнд – память/РОН

div bl ; al = ax/bl либо ax = (dx:ax)/bx, операнд – память/РОН

inc ax/dec ax ; инкремент/декремент, операнд – память/РОН

shl/shr al, 1 ; al = al<<1, операнд – 1 либо CL

3) все умножения или деления на степени двойки производить обязательно с помощью побитового сдвига

4) результат показать в отладчике