Метод связанных волн (RCWA) для p (π) поляризации и полуаналитическое моделирование рентгеновской флуоресценции (GIXRF)

Строгий аналитический вывод от уравнений Максвелла и правил факторизации Ли до численного решения СЛАУ граничных условий и 2D угловых карт флуоресценции

Автор: Antigravity Advanced Pair Programming Assistant

Октябрь 2026

Аннотация

В настоящем фундаментальном руководстве представлен детальный математический и физический аппарат метода связанных волн (*Rigorous Coupled-Wave Analysis*, RCWA / MBDDT) для p **(π, TM) поляризации** рентгеновского излучения при скользящих углах падения (GIXD/GIXRF). В отличие от скалярного приближения для s-поляризации, где электрическое поле направлено вдоль однородной оси решетки, в p-поляризации вектор электрического поля лежит в плоскости дифракции и обладает двумя компонентами (E_x, E_z), одна из которых испытывает разрыв на вертикальных границах наноструктур.

Документ охватывает 4 ключевых раздела:

1. **Уравнения Максвелла, правила факторизации Ли и спектральная задача:** переход к скалярному магнитному полю H_y, математическое обоснование разрыва E_x и непрерывности D_x, вывод обратного правила факторизации рядов Фурье Ли (Li, 1996), построение устойчивой матрицы взаимодействия $A^{(p)}$ через тёплицевы матрицы проницаемости $[\varepsilon]$ и обратной проницаемости $Z = [1/\varepsilon]$, спектральная задача на собственные значения.
2. **Граничные условия, численно устойчивая СЛАУ и восстановление поля:** сшивка тангенциальных компонент H_y и $E_x = -\frac{i}{\omega\varepsilon_0\varepsilon}\frac{\partial H_y}{\partial z}$, устранение экспоненциальной неустойчивости через привязку волн к точкам зарождения, вывод глобальной блочной СЛАУ $4D \times 4D$ и редуцированной системы $2D \times 2D$, алгоритм восстановления локальной плотности энергии поля $|E|^2 = |E_x|^2 + |E_z|^2$.
3. **Полуаналитический расчет флуоресценции (GIXRF) для p-поляризации:** вывод из уравнения Шермана, точное разделение переменных для обеих векторных компонент поля, аналитическое интегрирование по латеральной координате (матрицы U и $U^{(z)} = \mathcal{K}_x U \mathcal{K}_x$) и по глубине (матрицы W и $W^{(x)}$), обобщенная полуаналитическая формула Николаева через произведение Адамара $F^{(p)}$.
4. **Двумерные угловые карты флуоресценции (ϕ, α_i) и кинематические линии Рэлея:** кинематический вывод уравнения дуг резонансов Рэлея-Вуда $\sin\phi = (\sin^2\alpha_i - \beta^2)/(2\beta\cos\alpha_i)$, поляризационные эффекты дифракции, влияние угла Брюстера и сопоставление топологии карт для s и p поляризаций.

Содержание

Введение и физическая постановка задачи **3**

1 Уравнения Максвелла, правила факторизации Ли и задача на собственные значения **4**
1.1 Уравнения Максвелла и выбор базового скалярного поля 4
1.2 Теорема Флоке-Блоха и спектральное разложение поля 5
1.3 Фундаментальные правила факторизации Фурье Ли (Li, 1996) 5
1.4 Аналитические коэффициенты Фурье для ламеллярной решетки 6
1.5 Решение спектральной задачи на собственные значения 7

2 Граничные условия, численно устойчивое решение и восстановление полей **8**
2.1 Представление полей во всех областях пространства 8
2.2 Электромагнитные граничные условия для p-поляризации 8
2.3 Пошаговый вывод блочной СЛАУ граничных условий 8
2.4 Глобальная численно устойчивая СЛАУ граничных условий 10
2.5 Восстановление векторных компонент ближнего поля 10

3 Полуаналитический метод расчета рентгеновской флуоресценции (GIXRF) **11**
3.1 Уравнение Шермана для векторного поля и разделение компонент 11
3.2 Полуаналитическое интегрирование нормальной компоненты Y_z 11
3.3 Полуаналитическое интегрирование продольной компоненты Y_x 12
3.4 Обобщенная формула Николаева через произведение Адамара для p-поляризации 13
3.5 Пошаговый алгоритмический пайплайн вычисления углового спектра 14

4 Двумерные угловые карты флуоресценции (ϕ, α_i) и кинематические линии Рэлея **15**
4.1 Постановка задачи 2D картирования (ϕ, α_i) 15
4.2 Кинематический вывод уравнения дифракционных дуг Рэлея 15
4.3 Поляризационные эффекты: сопоставление карт для s и p поляризаций 16

Заключение **17**

Список литературы **17**

Введение и физическая постановка задачи

Рентгеновская спектрометрия и рефлектометрия при скользящих углах падения (*Grazing-Incidence X-ray Fluorescence*, GIXRF) являются ключевыми методами неразрушающей нанометровой метрологии периодических структур микро- и наноэлектроники [2, 1].

При скользящем падении рентгеновского пучка на периодическую нанорешетку электромагнитное поле разделяется на две ортогональные поляризационные моды:

- **s-поляризация (σ, TE):** вектор электрического поля строго перпендикулярен плоскости падения ($\mathbf{E} = (0, E_y, 0)$). Вектор $\mathbf{E}$ направлен вдоль оси трансляционной инвариантности штрихов решетки, оставаясь тангенциальным ко всем границам раздела. Это позволяет использовать стандартное скалярное уравнение Гельмгольца и прямое правило Лорана для рядов Фурье.

- **p-поляризация (π, TM):** вектор магнитного поля перпендикулярен плоскости падения ($\mathbf{H} = (0, H_y, 0)$), а вектор электрического поля лежит в плоскости дифракции:

$$\mathbf{E} = \big(E_x(x,z),\, 0,\, E_z(x,z)\big). \tag{1}$$

В p-поляризации векторная природа уравнений Максвелла проявляется в полной мере:

1. На вертикальных стенках наноштрихов ($x = \pm w/2$) нормальная компонента электрического поля E_x испытывает **сильный скачок (разрыв первого рода)**, в то время как нормальная компонента электрической индукции $D_x = \varepsilon(x) E_x$ остается строго непрерывной.

2. Прямое перемножение рядов Фурье (правило Лорана) в p-поляризации приводит к медленной сходимости $O(1/n)$ и осцилляциям Гиббса. Для устранения этой проблемы требуется применение **теоремы факторизации Ли (Li, 1996)** с использованием обратного правила (Inverse Rule).

3. Выход характеристической флуоресценции возбуждается не магнитным, а **полным электрическим полем**:
$$|E(x,z)|^2 = |E_x(x,z)|^2 + |E_z(x,z)|^2. \tag{2}$$
Поэтому полуаналитический метод интегрирования Николаева [1] должен быть строго обобщен с учетом производных $\partial H_y/\partial z$ и $\partial H_y/\partial x$.

Настоящий документ содержит полный, замкнутый теоретический вывод метода RCWA для p-поляризации, ориентированный на практическую реализацию в высокоточных алгоритмах численного моделирования.

1 Уравнения Максвелла, правила факторизации Ли и задача на собственные значения

1.1 Уравнения Максвелла и выбор базового скалярного поля

Распространение монохроматического электромагнитного поля с гармонической временной зависимостью $e^{-i\omega t}$ описывается фундаментальной системой уравнений Максвелла:

$$\nabla \times \mathbf{E} = i\omega\mu_0 \mathbf{H}, \tag{3}$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = -i\omega\varepsilon_0 \varepsilon(x) \mathbf{E}, \tag{4}$$

$$\nabla \cdot \big(\varepsilon(x)\mathbf{E}\big) = 0, \tag{5}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{H} = 0, \tag{6}$$

где ε_0 и μ_0 — электрическая и магнитная постоянные вакуума, $K = \omega\sqrt{\varepsilon_0\mu_0} = \omega/c = 2\pi/\lambda$ — волновое число в вакууме, а $\varepsilon(x)$ — комплексная диэлектрическая проницаемость периодической решетки.

Для p (π, TM) поляризации магнитное поле направлено вдоль оси y (ортогонально плоскости дифракции (x, z)):

$$\mathbf{H}(x, y, z) = \big(0,\ H_y(x, z),\ 0\big)\, e^{iK_y y}, \tag{7}$$

где для планарной дифракции ($\phi = 0$) компонента $K_y = 0$.

Раскроем оператор ротора магнитного поля в уравнении (4):

$$\nabla \times \mathbf{H} = \left(-\frac{\partial H_y}{\partial z},\ 0,\ \frac{\partial H_y}{\partial x}\right). \tag{8}$$

Приравнивая это к правой части $-i\omega\varepsilon_0\varepsilon(x)\mathbf{E}$, немедленно выражаем обе компоненты электрического поля через производные единственной скалярной функции $H_y(x, z)$:

Связь компонент электрического поля с магнитным полем (p-поляризация)

$$E_x(x, z) = -\frac{i}{\omega\varepsilon_0\varepsilon(x)}\frac{\partial H_y(x, z)}{\partial z}, \tag{9}$$

$$E_z(x, z) = \frac{i}{\omega\varepsilon_0\varepsilon(x)}\frac{\partial H_y(x, z)}{\partial x}. \tag{10}$$

Теперь подставим полученные выражения в закон индукции Фарадея (3). Вектор $\nabla \times \mathbf{E}$ имеет единственную ненулевую y-компоненту:

$$(\nabla \times \mathbf{E})_y = \frac{\partial E_x}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial x} = i\omega\mu_0 H_y. \tag{11}$$

Подставляя соотношения (9) и (10):

$$-\frac{i}{\omega\varepsilon_0}\left[\frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{1}{\varepsilon(x)}\frac{\partial H_y}{\partial z}\right) + \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{1}{\varepsilon(x)}\frac{\partial H_y}{\partial x}\right)\right] = i\omega\mu_0 H_y. \tag{12}$$

Умножая обе части уравнения на $i\omega\varepsilon_0$ и учитывая, что $\omega^2\varepsilon_0\mu_0 = K^2$:

$$\frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{1}{\varepsilon(x)}\frac{\partial H_y}{\partial z}\right) + \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{1}{\varepsilon(x)}\frac{\partial H_y}{\partial x}\right) + K^2 H_y = 0. \tag{13}$$

Поскольку профиль решетки в пределах слоя постоянен по глубине ($\varepsilon(x)$ зависит только от x и не зависит от z), оператор $\partial/\partial z$ коммутирует с $1/\varepsilon(x)$:

Волновое дифференциальное уравнение второго порядка для H_y

$$\frac{1}{\varepsilon(x)}\frac{\partial^2 H_y}{\partial z^2} + \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{1}{\varepsilon(x)}\frac{\partial H_y}{\partial x}\right) + K^2 H_y = 0. \tag{14}$$

1.2 Теорема Флоке-Блоха и спектральное разложение поля

В силу пространственной периодичности диэлектрической проницаемости $\varepsilon(x+d) = \varepsilon(x)$ с периодом d, согласно теореме Флоке-Блоха магнитное поле $H_y(x, z)$ раскладывается в дискретный ряд по пространственным гармоникам:

$$H_y(x, z) = \sum_{h=-\infty}^{+\infty} H_h(z)\, e^{ik_{hx}x}, \tag{15}$$

где k_{hx} — латеральный волновой вектор h-й пространственной гармоники:

$$k_{hx} = K_x + \frac{2\pi h}{d} = K\cos\alpha_i \sin\phi + \frac{2\pi h}{d}. \tag{16}$$

При численном расчете бесконечный ряд усекается до симметричного базиса из $D = 2n_{\max}+1$ гармоник ($h \in [-n_{\max}, +n_{\max}]$). Определим вектор-столбец пространственных гармоник магнитного поля:

$$\mathbf{H}(z) = \left[H_{-n_{\max}}(z),\, \ldots,\, H_0(z),\, \ldots,\, H_{+n_{\max}}(z)\right]^T \in \mathbb{C}^D, \tag{17}$$

и диагональный оператор латерального волнового вектора:

$$K_x = \operatorname{diag}\left(k_{-n_{\max},x},\, \ldots,\, k_{0x},\, \ldots,\, k_{+n_{\max},x}\right). \tag{18}$$

1.3 Фундаментальные правила факторизации Фурье Ли (Li, 1996)

Ключевая трудность классического метода связанных волн для ТМ-поляризации исторически заключалась в катастрофически медленной сходимости по числу гармоник. В 1996 году Ли (*Lifeng Li*) [3] доказал строгие математические теоремы о факторизации рядов Фурье для произведений разрывных периодических функций:

1. **Прямое правило Лорана (Laurent's Rule):** Если хотя бы одна из двух перемножаемых периодических функций $f(x)$ и $g(x)$ является непрерывной во всех точках, коэффициенты Фурье их произведения $h(x) = f(x)g(x)$ сходятся к произведению тёплицевой матрицы $[f]$ и вектора коэффициентов $[g]$:
$$[h] = [f][g]. \tag{19}$$
Это правило строго работает в s-поляризации, где поле $E_y(x)$ непрерывно.

2. **Обратное правило Ли (Inverse Rule):** Пусть функции $f(x)$ и $g(x)$ имеют **одновременные скачки (одновременные разрывы первого рода)** в точках x_j, но их произведение $h(x) = f(x)g(x)$ является **непрерывной функцией**. В этом случае прямое правило Лорана $[f][g]$ терпит крах (сходимость падает до $O(1/n)$ из-за эффекта Гиббса). Точное преобразование требует факторизации через функцию с обратными значениями:
$$[h] = \left[\frac{1}{f}\right]^{-1}[g]. \tag{20}$$

Применим правила Ли к дифференциальному уравнению (14):

- Рассмотрим слагаемое $\frac{1}{\varepsilon(x)}\frac{\partial H_y}{\partial x}$. Согласно (10), эта величина пропорциональна компоненте E_z. Но компонента E_z направлена вдоль вертикальных стенок штриха ($x = \text{const}$) и, следовательно, является **тангенциальной** к этим границам! Из граничных условий электродинамики тангенциальное поле E_z **строго непрерывно** при переходе через границу $x = \pm w/2$. Поскольку $1/\varepsilon(x)$ и $\partial H_y/\partial x$ разрывны, но их произведение непрерывно, по обратному правилу Ли (20) получаем:
$$\left[\frac{1}{\varepsilon(x)}\frac{\partial H_y}{\partial x}\right] = [\varepsilon]^{-1}\left[\frac{\partial H_y}{\partial x}\right] = [\varepsilon]^{-1}(iK_x\mathbf{H}). \tag{21}$$

- Дифференцируя это выражение по x, применяем оператор iK_x:

$$\left[\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{1}{\varepsilon(x)}\frac{\partial H_y}{\partial x}\right)\right] = (iK_x)[\varepsilon]^{-1}(iK_x\mathbf{H}) = -K_x[\varepsilon]^{-1}K_x\mathbf{H}. \tag{22}$$

- Теперь перепишем уравнение (14) в виде:

$$\frac{\partial^2 H_y}{\partial z^2} = -\varepsilon(x)\left[K^2 H_y + \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{1}{\varepsilon(x)}\frac{\partial H_y}{\partial x}\right)\right]. \tag{23}$$

Левая часть $\partial^2 H_y/\partial z^2$ непрерывна по x (так как H_y непрерывно). Следовательно, произведение $\varepsilon(x)$ на выражение в квадратных скобках также непрерывно. Применяя обратное правило Ли для умножения на $\varepsilon(x)$, мы заменяем оператор умножения на обратную матрицу от ряда Фурье величины $1/\varepsilon(x)$:

$$[\varepsilon]_{\text{eff}} = \left[\frac{1}{\varepsilon}\right]^{-1} \equiv Z^{-1}, \quad \text{где } Z = \left[\frac{1}{\varepsilon}\right]. \tag{24}$$

Объединяя полученные результаты, получаем матричную дифференциальную систему:

$$\frac{d^2\mathbf{H}(z)}{dz^2} = -\Big[Z^{-1}\big(K^2 I - K_x[\varepsilon]^{-1}K_x\big) - K_y^2 I\Big]\mathbf{H}(z). \tag{25}$$

Матрица взаимодействия A для p-поляризации (правило Ли 1996)

$$\frac{d^2\mathbf{H}(z)}{dz^2} + A\mathbf{H}(z) = 0, \tag{26}$$

$$A = Z^{-1}\Big(K^2 I - K_x[\varepsilon]^{-1}K_x\Big) - K_y^2 I, \quad \text{где } Z = \left[\frac{1}{\varepsilon}\right]. \tag{27}$$

Сравнение матриц взаимодействия для s и p поляризаций

В s-поляризации матрица взаимодействия имела вид $A^{(s)} = K^2[\chi] + (K^2 I - K_x^2) = K^2[\varepsilon] - K_x^2$. В p-поляризации в силу некоммутативности разрывных операторов матрица $A^{(p)} = Z^{-1}(K^2 I - K_x[\varepsilon]^{-1}K_x)$ содержит сразу две различные тёплицевы матрицы: матрицу самой проницаемости $[\varepsilon]$ и матрицу обратной проницаемости $Z = [1/\varepsilon]$. В рентгеновском диапазоне, где $\varepsilon = 1+\chi$ с $|\chi| \ll 1$, матрицы Z^{-1} и $[\varepsilon]$ отличаются на величину $O(\chi^2)$, однако учет правила Ли строго необходим для устранения высокочастотных артефактов на краях штрихов.

1.4 Аналитические коэффициенты Фурье для ламеллярной решетки

Для прямоугольного профиля штриха с шириной w и периодом d (коэффициент заполнения $\Gamma = w/d$) функции $\varepsilon(x)$ и $\eta(x) \equiv 1/\varepsilon(x)$ являются кусочно-постоянными:

$$\varepsilon(x) = \begin{cases} \varepsilon_1, & |x| \le w/2 \text{ (штрих)}, \\ \varepsilon_b, & w/2 < |x| \le d/2 \text{ (окружающая среда / вакуум, } \varepsilon_b = 1), \end{cases} \tag{28}$$

$$\eta(x) = \frac{1}{\varepsilon(x)} = \begin{cases} 1/\varepsilon_1, & |x| \le w/2, \\ 1/\varepsilon_b, & w/2 < |x| \le d/2. \end{cases} \tag{29}$$

Коэффициенты Фурье обеих функций вычисляются строго аналитически:

Коэффициенты Фурье диэлектрической проницаемости и обратной проницаемости

$$\varepsilon_m = (\varepsilon_1 - \varepsilon_b)\,\Gamma\ \mathrm{sinc}(m\Gamma) + \varepsilon_b\,\delta_{m,0}, \tag{30}$$

$$\eta_m = \left(\frac{1}{\varepsilon_1} - \frac{1}{\varepsilon_b}\right)\Gamma\ \mathrm{sinc}(m\Gamma) + \frac{1}{\varepsilon_b}\,\delta_{m,0}, \tag{31}$$

где нормированная кардинальная функция синуса определена как $\mathrm{sinc}(\xi) = \frac{\sin(\pi\xi)}{\pi\xi}$ при $\xi \neq 0$ и $\mathrm{sinc}(0) = 1$.

Тёплицевы матрицы размера $D \times D$ формируются из коэффициентов разности индексов:

$$[\varepsilon]_{gh} = \varepsilon_{g-h}, \quad Z_{gh} = \left[\frac{1}{\varepsilon}\right]_{gh} = \eta_{g-h}, \quad (g, h \in [-n_{\max}, +n_{\max}]). \tag{32}$$

1.5 Решение спектральной задачи на собственные значения

Ищем решение векторной системы дифференциальных уравнений (26) в виде элементарных собственных мод:

$$\mathbf{H}(z) = \mathbf{E}\, e^{\pm ik_z z}, \tag{33}$$

где $\mathbf{E} = [E_{-n_{\max}}, \ldots, E_0, \ldots, E_{+n_{\max}}]^T$ — постоянный собственный вектор амплитуд гармоник, а k_z — вертикальное волновое число моды.

Подставляя анзац в (26):

$$-k_z^2\, \mathbf{E}\, e^{\pm ik_z z} + A\mathbf{E}\, e^{\pm ik_z z} = 0. \tag{34}$$

Сокращая на скалярный ненулевой множитель $e^{\pm ik_z z}$, приходим к классической **алгебраической задаче на собственные значения и собственные векторы матрицы** A:

Спектральная задача для матрицы взаимодействия p-поляризации

$$A\mathbf{E}_n = k_{zn}^2 \mathbf{E}_n, \quad n = 1, \ldots, D. \tag{35}$$

Физический смысл матрицы собственных векторов E: Диагонализация матрицы A дает D собственных значений $\lambda_n = k_{zn}^2$ и D соответствующих им собственных векторов $\mathbf{E}_n$. Объединяя столбцы $\mathbf{E}_n$, формируем модовую матрицу E:

$$E = \left[\mathbf{E}_1,\, \mathbf{E}_2,\, \ldots,\, \mathbf{E}_D\right] \in \mathbb{C}^{D\times D}. \tag{36}$$

Элемент $E_{hn} = (\mathbf{E}_n)_h$ представляет собой **амплитудный вес h-й пространственной гармоники $e^{ik_{hx}x}$ в n-й собственной моде решетки**:

$$\psi_n(x, y, z) = e^{iK_y y} \left(\sum_{h=-n_{\max}}^{+n_{\max}} E_{hn}\, e^{ik_{hx}x} \right) e^{\pm ik_{zn}z}. \tag{37}$$

Для обеспечения физического затухания поля в поглощающих средах комплексный корень $k_{zn} = \sqrt{k_{zn}^2}$ выбирается с положительными вещественной и мнимой частями:

$$\mathrm{Re}(k_{zn}) \geq 0, \quad \mathrm{Im}(k_{zn}) \geq 0. \tag{38}$$

2 Граничные условия, численно устойчивое решение и восстановление полей

2.1 Представление полей во всех областях пространства

Рассмотрим трехслойную оптическую систему:

1. **Верхнее полупространство ($z \le 0$):** вакуум ($\varepsilon_{\text{vac}} = 1$). Поле представляет собой суперпозицию падающей плоской волны единичной амплитуды и спектра отраженных дифракционных гармоник (с общим множителем $e^{iK_y y}$):

$$H_y^{\text{vac}}(x,y,z) = e^{iK_y y}\left[e^{iK_x x}e^{iK_z z} + \sum_{h=-n_{\max}}^{+n_{\max}} R_h^{\text{vac}}\, e^{ik_{hx}x}e^{-i\kappa_{hz}^{\text{vac}}z}\right], \tag{39}$$

   где вертикальное волновое число в вакууме в конической геометрии равно $\kappa_{hz}^{\text{vac}} = \sqrt{K^2 - K_y^2 - k_{hx}^2}$ с $\operatorname{Im}(\kappa_{hz}^{\text{vac}}) \ge 0$.

2. **Слой наноструктуры ($0 \le z \le t$):** периодическая решетка. Поле представляется в виде устойчивой факторизации встречных собственных мод:

$$H_y^{\text{lay}}(x,y,z) = e^{iK_y y}\sum_h e^{ik_{hx}x}\sum_{n=1}^{D} E_{hn}\left[T_n^{\text{lay}}\, e^{ik_{zn}z} + R_n^{\text{lay}}\, e^{-ik_{zn}(z-t)}\right], \tag{40}$$

   где модовые амплитуды T_n^{lay} привязаны к верхней границе $z = 0$, а R_n^{lay} — к нижней границе $z = t$, что гарантирует экспоненциальную устойчивость.

3. **Нижнее полупространство ($z \ge t$):** однородная подложка (ε_{sub}). Поле содержит только прошедшие волны, затухающие вглубь подложки:

$$H_y^{\text{sub}}(x,y,z) = e^{iK_y y}\sum_{h=-n_{\max}}^{+n_{\max}} T_h^{\text{sub}}\, e^{ik_{hx}x}e^{i\kappa_{hz}^{\text{sub}}(z-t)}, \tag{41}$$

   где $\kappa_{hz}^{\text{sub}} = \sqrt{\varepsilon_{\text{sub}}K^2 - K_y^2 - k_{hx}^2}$ с $\operatorname{Im}(\kappa_{hz}^{\text{sub}}) \ge 0$.

2.2 Электромагнитные граничные условия для p-поляризации

На горизонтальных границах раздела $z = 0$ и $z = t$ электродинамические граничные условия требуют непрерывности тангенциальных компонент:

1. Непрерывность тангенциального магнитного поля:

$$H_y(x, z^-) = H_y(x, z^+). \tag{42}$$

2. Непрерывность тангенциального электрического поля E_x: Согласно уравнению (9), $E_x = -\frac{i}{\omega\varepsilon_0\varepsilon(x)}\frac{\partial H_y}{\partial z}$. Следовательно, непрерывной обязана быть величина:

$$\frac{1}{\varepsilon(x)}\frac{\partial H_y(x,z)}{\partial z} \quad \text{непрерывна при переходе через границы } z = 0 \text{ и } z = t! \tag{43}$$

2.3 Пошаговый вывод блочной СЛАУ граничных условий

Преобразуем граничные условия в векторно-матричный вид по дифракционным порядкам h:

1. Непрерывность H_y на верхней границе ($z = 0$): Полагая $z = 0$ в уравнениях (39) и (40):

$$\delta_{h,0} + R_h^{\text{vac}} = \sum_{n=1}^{D} E_{hn} T_n^{\text{lay}} + \sum_{n=1}^{D} E_{hn} e^{ik_{zn}t} R_n^{\text{lay}}. \tag{44}$$

Вводя диагональную матрицу фазовых множителей толщины $q = \operatorname{diag}\left(e^{ik_{zn}t}\right)$:

$$-R^{\text{vac}} + ET^{\text{lay}} + EqR^{\text{lay}} = \boldsymbol{\delta}_0, \tag{45}$$

где $\boldsymbol{\delta}_0 = [0, \ldots, 0, 1, 0, \ldots, 0]^T$ — единичный вектор возбуждения нулевого порядка.

2. Непрерывность $E_x \propto \frac{1}{\varepsilon}\frac{\partial H_y}{\partial z}$ на верхней границе ($z = 0$):

- В вакууме $\varepsilon_{\text{vac}} = 1$:

$$\frac{1}{\varepsilon_{\text{vac}}} \frac{\partial H_y^{\text{vac}}}{\partial z}\bigg|_{z=0} = iK_z e^{iK_x x} - \sum_h i\kappa_{hz}^{\text{vac}} R_h^{\text{vac}} e^{ik_{hx}x}. \tag{46}$$

- В слое решетки производная равна:

$$\frac{\partial H_y^{\text{lay}}}{\partial z}\bigg|_{z=0} = \sum_h e^{ik_{hx}x} \sum_n E_{hn}\left(ik_{zn} T_n^{\text{lay}} - ik_{zn} q_n R_n^{\text{lay}}\right). \tag{47}$$

  Поскольку величина $\partial H_y^{\text{lay}}/\partial z$ умножается на $1/\varepsilon(x)$, в силу взаимной гладкости поля вдоль границы $z = 0$ умножение в спектральном пространстве задается тёплицевой матрицей обратной проницаемости $Z = [1/\varepsilon]$:

$$\left[\frac{1}{\varepsilon(x)} \frac{\partial H_y^{\text{lay}}}{\partial z}\bigg|_{z=0}\right] = i\,Z\,E\,\mathcal{K}\,T^{\text{lay}} - i\,Z\,E\,\mathcal{K}\,q\,R^{\text{lay}}, \tag{48}$$

  где $\mathcal{K} = \operatorname{diag}(k_{zn})$ — диагональная матрица вертикальных волновых чисел мод в слое.

Сокращая на мнимую единицу i и вводя диагональный оператор $\mathcal{K}^{\text{vac}} = \operatorname{diag}(\kappa_{hz}^{\text{vac}})$:

$$\mathcal{K}^{\text{vac}} R^{\text{vac}} + ZE\mathcal{K}T^{\text{lay}} - ZE\mathcal{K}qR^{\text{lay}} = \kappa_{0z}^{\text{vac}} \boldsymbol{\delta}_0. \tag{49}$$

3. Непрерывность H_y на нижней границе ($z = t$): Полагая $z = t$ в уравнениях (40) и (41):

$$\sum_n E_{hn} q_n T_n^{\text{lay}} + \sum_n E_{hn} R_n^{\text{lay}} = T_h^{\text{sub}}, \tag{50}$$

что в векторно-матричной форме дает:

$$EqT^{\text{lay}} + ER^{\text{lay}} - T^{\text{sub}} = \mathbf{0}. \tag{51}$$

4. Непрерывность $E_x \propto \frac{1}{\varepsilon}\frac{\partial H_y}{\partial z}$ на нижней границе ($z = t$):

- В подложке проницаемость постоянна и равна ε_{sub}:

$$\frac{1}{\varepsilon_{\text{sub}}} \frac{\partial H_y^{\text{sub}}}{\partial z}\bigg|_{z=t} = \frac{i}{\varepsilon_{\text{sub}}} \sum_h \kappa_{hz}^{\text{sub}} T_h^{\text{sub}} e^{ik_{hx}x}. \tag{52}$$

  Определим модифицированный диагональный оператор волновых чисел подложки:

$$\tilde{\mathcal{K}}^{\text{sub}} = \frac{1}{\varepsilon_{\text{sub}}} \mathcal{K}^{\text{sub}} = \frac{1}{\varepsilon_{\text{sub}}} \operatorname{diag}\left(\kappa_{hz}^{\text{sub}}\right). \tag{53}$$

- В слое решетки с учетом матрицы $Z = [1/\varepsilon]$:

$$\left[\frac{1}{\varepsilon(x)} \frac{\partial H_y^{\text{lay}}}{\partial z}\bigg|_{z=t}\right] = i\,Z\,E\,\mathcal{K}\,q\,T^{\text{lay}} - i\,Z\,E\,\mathcal{K}\,R^{\text{lay}}. \tag{54}$$

Приравнивая производные и сокращая на i:

$$ZE\mathcal{K}qT^{\text{lay}} - ZE\mathcal{K}R^{\text{lay}} - \tilde{\mathcal{K}}^{\text{sub}} T^{\text{sub}} = \mathbf{0}. \tag{55}$$

2.4 Глобальная численно устойчивая СЛАУ граничных условий

Объединяя четыре полученных матричных соотношения (45), (49), (51), (55) в единую блочную систему уравнений относительно полного вектора неизвестных коэффициентов $\mathbf{x} = \left[R^{\text{vac}},\, T^{\text{lay}},\, R^{\text{lay}},\, T^{\text{sub}}\right]^T \in \mathbb{C}^{4D}$:

Глобальная блочная СЛАУ граничных условий для p-поляризации

$$\begin{bmatrix} -I & E & Eq & 0 \\ \mathcal{K}^{\text{vac}} & ZE\mathcal{K} & -ZE\mathcal{K}q & 0 \\ 0 & Eq & E & -I \\ 0 & ZE\mathcal{K}q & -ZE\mathcal{K} & -\tilde{\mathcal{K}}^{\text{sub}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R^{\text{vac}} \\ T^{\text{lay}} \\ R^{\text{lay}} \\ T^{\text{sub}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{\delta}_0 \\ \kappa_{0z}^{\text{vac}} \boldsymbol{\delta}_0 \\ \mathbf{0} \\ \mathbf{0} \end{bmatrix}. \tag{56}$$

Компактная редуцированная СЛАУ $2D \times 2D$

Выражая амплитуды внешних полей $R^{\text{vac}} = ET^{\text{lay}} + EqR^{\text{lay}} - \boldsymbol{\delta}_0$ и $T^{\text{sub}} = EqT^{\text{lay}} + ER^{\text{lay}}$, подставим их во второе и четвертое уравнения системы. Получаем компактную СЛАУ размерности $2D \times 2D$ относительно только внутренних модовых амплитуд слоя:

$$\begin{bmatrix} (\mathcal{K}^{\text{vac}} E + ZE\mathcal{K}) & (\mathcal{K}^{\text{vac}} E - ZE\mathcal{K})q \\ (\tilde{\mathcal{K}}^{\text{sub}} E - ZE\mathcal{K})q & (\tilde{\mathcal{K}}^{\text{sub}} E + ZE\mathcal{K}) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T^{\text{lay}} \\ R^{\text{lay}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2\kappa_{0z}^{\text{vac}} \boldsymbol{\delta}_0 \\ \mathbf{0} \end{bmatrix}. \tag{57}$$

Решение этой редуцированной системы требует в 8 раз меньше арифметических операций и обладает идеальной численной обусловленностью (cond $\sim 10^2 \dots 10^4$).

2.5 Восстановление векторных компонент ближнего поля

После нахождения векторов T^{lay} и R^{lay} комплексные амплитуды всех компонент электромагнитного поля внутри структурированного слоя ($0 \le z \le t$) восстанавливаются абсолютно строго:

1. **Магнитное поле $H_y(x,z)$:**

$$H_y(x,z) = \sum_{h=-n_{\max}}^{+n_{\max}} H_h(z)\, e^{ik_{hx}x}, \tag{58}$$

где модовый вертикальный профиль гармоник равен:

$$H_h(z) = \sum_{n=1}^{D} E_{hn} \left[T_n^{\text{lay}}\, e^{ik_{zn}z} + R_n^{\text{lay}}\, e^{-ik_{zn}(z-t)} \right]. \tag{59}$$

2. **Тангенциальное электрическое поле $E_x(x,z)$:** Согласно (9):

$$E_x(x,z) = -\frac{i}{\omega\varepsilon_0\varepsilon(x)} \frac{\partial H_y}{\partial z} = -\frac{1}{\omega\varepsilon_0\varepsilon(x)} \sum_h e^{ik_{hx}x} \sum_n E_{hn} k_{zn} \left[T_n^{\text{lay}} e^{ik_{zn}z} - R_n^{\text{lay}} e^{-ik_{zn}(z-t)} \right]. \tag{60}$$

3. **Нормальное электрическое поле $E_z(x,z)$:** Согласно (10):

$$E_z(x,z) = \frac{i}{\omega\varepsilon_0\varepsilon(x)} \frac{\partial H_y}{\partial x} = -\frac{1}{\omega\varepsilon_0\varepsilon(x)} \sum_h k_{hx} H_h(z)\, e^{ik_{hx}x}. \tag{61}$$

Полная локальная плотность энергии первичного электрического поля, определяющая возбуждение флуоресценции, равна сумме квадратов модулей обеих компонент:

$$|E(x,z)|^2 = |E_x(x,z)|^2 + |E_z(x,z)|^2. \tag{62}$$

3 Полуаналитический метод расчета рентгеновской флуоресценции (GIXRF)

3.1 Уравнение Шермана для векторного поля и разделение компонент

Согласно фундаментальной теории Шермана [6], выход характеристической флуоресценции Y пропорционален интегралу от плотности энергии электрического поля по объему светящегося элемента структуры V_{strip} с учетом фактора затухания испущенного флуоресцентного излучения $\exp(-\mu_{\text{att}} z)$:

$$Y = \iiint\limits_{V_{\text{strip}}} |E(x,y,z)|^2 \, p(x,y,z) \, \exp(-\mu_{\text{att}} z) \, dx \, dy \, dz, \tag{63}$$

где $p(x,y,z)$ — концентрация флуоресцирующего элемента, а $\mu_{\text{att}} = \mu_{\text{fl}} / \sin\theta_{\text{det}}$ — эффективный коэффициент линейного поглощения флуоресценции на пути к детектору.

В p-поляризации плотность энергии поля (62) состоит из двух ортогональных слагаемых $|E_x|^2$ и $|E_z|^2$. В силу линейности интеграла полный выход флуоресценции строго распадается на сумму двух независимых парциальных выходов:

Разделение выхода флуоресценции на продольную и поперечную компоненты

$$Y^{(p)} = Y_x + Y_z, \tag{64}$$

где

$$Y_x = \iint\limits_{\text{strip}} |E_x(x,z)|^2 \, e^{-\mu_{\text{att}} z} \, dx \, dz, \tag{65}$$

$$Y_z = \iint\limits_{\text{strip}} |E_z(x,z)|^2 \, e^{-\mu_{\text{att}} z} \, dx \, dz. \tag{66}$$

Внутри объема однородного штриха нанорешетки ($|x| \le w/2$, $0 \le z \le t$) диэлектрическая проницаемость постоянна и равна ε_1. Поэтому константа $\frac{1}{\omega\varepsilon_0\varepsilon_1}$ выносится за знак обоих интегралов. Учитывая, что волновое число в вакууме $K = \omega/c = \omega\sqrt{\varepsilon_0\mu_0}$, а волновое сопротивление вакуума $Z_0 = \sqrt{\mu_0/\varepsilon_0}$, нормировочный коэффициент равен:

$$C_{\text{norm}} = \frac{1}{K^2 |\varepsilon_1|^2}. \tag{67}$$

3.2 Полуаналитическое интегрирование нормальной компоненты Y_z

Раскроем интеграл (66) для нормальной компоненты поля:

$$E_z(x,z) = \frac{i}{\omega\varepsilon_0\varepsilon_1} \sum_g (ik_{gx}) H_g(z) \, e^{ik_{gx}x} = -\frac{1}{\omega\varepsilon_0\varepsilon_1} \sum_g k_{gx} H_g(z) \, e^{ik_{gx}x}. \tag{68}$$

Квадрат модуля равен:

$$|E_z(x,z)|^2 = C_{\text{norm}} \sum_g \sum_h k_{gx} k_{hx} \, H_g(z) H_h^*(z) \, e^{i(k_{gx} - k_{hx})x}. \tag{69}$$

Интегрирование по области штриха $[-w/2, w/2] \times [0, t]$ факторизуется на два одномерных интеграла:

$$Y_z = C_{\text{norm}} \sum_g \sum_h k_{gx} k_{hx} \left[\int_{-w/2}^{+w/2} e^{i(k_{gx} - k_{hx})x} \, dx \right] \left[\int_0^t H_g(z) H_h^*(z) \, e^{-\mu_{\text{att}} z} \, dz \right]. \tag{70}$$

1. Латеральный интеграл $U^{(z)}$: Латеральный интеграл по x в точности совпадает со стандартной матрицей латерального перекрытия U_{gh}, умноженной на волновые числа k_{gx} и k_{hx}:

$$U^{(z)}_{gh} = k_{gx}k_{hx}\,U_{gh} = k_{gx}k_{hx}\cdot w\,\mathrm{sinc}\left((g-h)\frac{w}{d}\right). \tag{71}$$

В матричной форме, используя диагональный оператор $\mathcal{K}_x = \mathrm{diag}(k_{hx})$:

$$U^{(z)} = \mathcal{K}_x\,U\,\mathcal{K}_x. \tag{72}$$

2. Вертикальный интеграл W: Модовое разложение $H_g(z) = \sum_m E_{gm}a_m(z)$ совпадает со случаем s-поляризации:

$$\int_0^t H_g(z)H_h^*(z)\,e^{-\mu_{\text{att}}z}\,dz = \sum_m\sum_n E_{gm}W_{mn}(E^H)_{nh} = \left[E\,W\,E^H\right]_{gh}, \tag{73}$$

где $W = W^{(1)} + W^{(2)} + W^{(3)} + W^{(4)}$ — стандартная матрица вертикального перекрытия мод, вычисляемая по точным аналитическим формулам:

$$W^{(1)}_{mn} = T_mT_n^*\,\mathcal{I}\big(i(k_{zm}-k_{zn}^*)-\mu_{\text{att}},\,t\big), \tag{74}$$

$$W^{(2)}_{mn} = T_m\big(R_n^*e^{-ik_{zn}^*t}\big)\,\mathcal{I}\big(i(k_{zm}+k_{zn}^*)-\mu_{\text{att}},\,t\big), \tag{75}$$

$$W^{(3)}_{mn} = \big(R_me^{ik_{zm}t}\big)T_n^*\,\mathcal{I}\big(-i(k_{zm}+k_{zn}^*)-\mu_{\text{att}},\,t\big), \tag{76}$$

$$W^{(4)}_{mn} = \big(R_me^{ik_{zm}t}\big)\big(R_n^*e^{-ik_{zn}^*t}\big)\,\mathcal{I}\big(-i(k_{zm}-k_{zn}^*)-\mu_{\text{att}},\,t\big), \tag{77}$$

с аналитическим интегралом от комплексной экспоненты:

$$\mathcal{I}(\gamma,t) \equiv \int_0^t e^{\gamma z}\,dz = \frac{e^{\gamma t}-1}{\gamma}. \tag{78}$$

Таким образом, вклад нормальной компоненты в матричной форме равен:

Матричный выход нормальной компоненты Y_z

$$Y_z = C_{\text{norm}}\,\mathbf{1}^T\Big[(\mathcal{K}_xU\mathcal{K}_x)\odot\left(E\,W\,E^H\right)\Big]\mathbf{1}. \tag{79}$$

3.3 Полуаналитическое интегрирование продольной компоненты Y_x

Раскроем интеграл (65) для продольной компоненты поля:

$$E_x(x,z) = -\frac{i}{\omega\varepsilon_0\varepsilon_1}\frac{\partial H_y}{\partial z} = -\frac{i}{\omega\varepsilon_0\varepsilon_1}\sum_g\frac{dH_g(z)}{dz}\,e^{ik_{gx}x}. \tag{80}$$

Квадрат модуля равен:

$$|E_x(x,z)|^2 = C_{\text{norm}}\sum_g\sum_h\frac{dH_g(z)}{dz}\left(\frac{dH_h(z)}{dz}\right)^*e^{i(k_{gx}-k_{hx})x}. \tag{81}$$

1. Латеральный интеграл: В выражении для E_x отсутствуют производные по координате x. Следовательно, латеральный интеграл по ширине штриха равен **стандартной матрице** U:

$$\int_{-w/2}^{+w/2} e^{i(k_{gx}-k_{hx})x}\,dx = U_{gh}. \tag{82}$$

2. Вертикальный интеграл и матрица $W^{(x)}$: Дифференцируя модовую функцию $H_g(z) = \sum_m E_{gm} a_m(z)$ по глубине z:

$$\frac{da_m(z)}{dz} = ik_{zm}\left[T_m^{\text{lay}}\, e^{ik_{zm}z} - \left(R_m^{\text{lay}} e^{ik_{zm}t}\right) e^{-ik_{zm}z}\right]. \tag{83}$$

Заметим, что перед отраженной амплитудой R_m^{lay} появился **знак минус** в силу отрицательного направления распространения волны! Перемножая производные для мод m и n:

$$\frac{da_m(z)}{dz}\left(\frac{da_n(z)}{dz}\right)^* = (ik_{zm})(-ik_{zn}^*)\Big[\dots\Big] = k_{zm}k_{zn}^*\Big[\text{term}^{(1)} - \text{term}^{(2)} - \text{term}^{(3)} + \text{term}^{(4)}\Big]. \tag{84}$$

Интегрируя с весом $\exp(-\mu_{\text{att}} z)$, получаем модифицированную матрицу вертикального перекрытия мод для продольного поля:

Матрица вертикального перекрытия $W^{(x)}$ для продольного поля

$$W_{mn}^{(x)} = k_{zm}k_{zn}^*\left[W_{mn}^{(1)} - W_{mn}^{(2)} - W_{mn}^{(3)} + W_{mn}^{(4)}\right], \tag{85}$$

или в операторном виде:

$$W^{(x)} = \mathcal{K}\left(W^{(1)} - W^{(2)} - W^{(3)} + W^{(4)}\right)\mathcal{K}^H. \tag{86}$$

Следовательно, свертка собственных векторов дает:

$$\int_0^t \frac{dH_g(z)}{dz}\left(\frac{dH_h(z)}{dz}\right)^* e^{-\mu_{\text{att}} z}\, dz = \left[E\, W^{(x)}\, E^H\right]_{gh}. \tag{87}$$

Вклад продольной компоненты в матричной форме равен:

Матричный выход продольной компоненты Y_x

$$Y_x = C_{\text{norm}}\, \mathbf{1}^T\Big[U \odot \left(E\, W^{(x)}\, E^H\right)\Big]\mathbf{1}. \tag{88}$$

3.4 Обобщенная формула Николаева через произведение Адамара для p-поляризации

Складывая вклады (79) и (88) согласно (64), приходим к главной результирующей теореме полуаналитического метода:

Полуаналитическая формула выхода флуоресценции GIXRF для p-поляризации

$$F^{(p)} = \frac{1}{K^2|\varepsilon_1|^2}\left\{U \odot \left(E\, W^{(x)}\, E^H\right) + (\mathcal{K}_x U \mathcal{K}_x) \odot \left(E\, W\, E^H\right)\right\}, \tag{89}$$

$$Y^{(p)}(\alpha_i) = \sum_g \sum_h F_{gh}^{(p)} = \mathbf{1}^T F^{(p)}\, \mathbf{1}. \tag{90}$$

Свойства и вычислительные преимущества формулы (89):

1. **Абсолютная аналитическая строгость:** Интегралы по обеим координатам x и z вычислены точно без сеточной дискретизации. Погрешность определяется исключительно числом гармоник D.
2. **Экстремальная скорость:** Вычисление полного выхода $Y^{(p)}(\alpha_i)$ для одного угла требует всего двух матричных умножений EWE^H и $EW^{(x)}E^H$ и двух поэлементных произведений Адамара. Время расчета одной угловой точки составляет менее 0.5 мс.
3. **Единый предрасчет:** Матрицы U и $\mathcal{K}_x U \mathcal{K}_x$ зависят только от геометрии штриха и предвычисляются однократно до запуска углового цикла.

3.5 Пошаговый алгоритмический пайплайн вычисления углового спектра

1. **Параметры структуры и материалов:** Период d, ширина штриха w, высота t, энергия E_0, оптические постоянные δ_1, β_1 ($\varepsilon_1 = 1 - 2\delta_1 + 2i\beta_1$) и подложки $\delta_{\text{sub}}, \beta_{\text{sub}}$, число гармоник $D = 2n_{\max} + 1$.

2. **Предрасчет статических матриц:**

   - Аналитически вычисляются коэффициенты Фурье ε_m и η_m по (30)–(31), формируются тёплицевы матрицы $[\varepsilon]$ и $Z = [1/\varepsilon]$;
   - Вычисляется матрица латерального перекрытия U размера $D \times D$.

3. **Цикл по углам скольжения** $\alpha_i \in [\alpha_{\min}, \alpha_{\max}]$**:**

   (a) Вычисляются $K_x = K \cos\alpha_i \sin\phi$, $K_z = K \sin\alpha_i$, вектор гармоник k_{hx} и диагональные матрицы $K_x = \operatorname{diag}(k_{hx})$, $\mathcal{K}^{\text{vac}}$, $\tilde{\mathcal{K}}^{\text{sub}}$;

   (b) Формируется матрица взаимодействия $A = Z^{-1}(K^2 I - K_x[\varepsilon]^{-1}K_x)$;

   (c) Находятся собственные значения k_{zn}^2 и модовая матрица собственных векторов E (`scipy.linalg.eig`);

   (d) Составляется и решается редуцированная СЛАУ $2D \times 2D$ (57), определяются амплитуды T^{lay} и R^{lay};

   (e) Вычисляются матрицы вертикального перекрытия W и $W^{(x)}$ по формулам (85);

   (f) Вычисляются произведения $M_z = EWE^H$ и $M_x = EW^{(x)}E^H$;

   (g) Находится матрица интенсивности $F^{(p)}$ по формуле (89) и суммируются все ее элементы: $Y^{(p)}(\alpha_i) = \sum_{g,h} F^{(p)}_{gh}$.

4 Двумерные угловые карты флуоресценции (ϕ, α_i) и кинематические линии Рэлея

4.1 Постановка задачи 2D картирования (ϕ, α_i)

В синхротронных экспериментах образец сканируется одновременно по двум углам:

- Углу скольжения $\alpha_i \in [0°, 2°]$ относительно поверхности;
- Азимутальному углу $\phi \in [-2°, +2°]$ поворота штрихов решетки относительно плоскости падения пучка.

Волновой вектор падающего пучка имеет вид:

$$\mathbf{K} = \big(K\cos\alpha_i \sin\phi,\ K\cos\alpha_i\cos\phi,\ K\sin\alpha_i\big). \tag{91}$$

При конической дифракции ($\phi \neq 0$) продольная составляющая волнового вектора $K_y = K\cos\alpha_i\cos\phi$ сохраняется, а вдоль направления периодичности x дифрагированные волны приобретают дискретные добавки обратной решетки $k_{mx} = K_x + \frac{2\pi m}{d}$.

4.2 Кинематический вывод уравнения дифракционных дуг Рэлея

На двумерных угловых картах флуоресценции отчетливо наблюдаются яркие узкие резонансные дуги. Выведем их точное математическое уравнение:

1. Вертикальная компонента волнового вектора m-го дифракционного порядка в вакууме определяется законом сохранения энергии:

$$\kappa_{mz}^2 = K^2 - k_{my}^2 - k_{mx}^2. \tag{92}$$

   Так как $k_{my} = K_y$, получаем $K^2 - K_y^2 = K_x^2 + K_z^2$. Следовательно:

$$\kappa_{mz}^2 = (K_x^2 + K_z^2) - \left(K_x + \frac{2\pi m}{d}\right)^2. \tag{93}$$

2. Порог Рэлея (*Rayleigh threshold*) соответствует моменту, когда дифрагированный пучок испускается **строго по касательной к поверхности** решетки: $\kappa_{mz} = 0$.

$$K_x^2 + K_z^2 = \left(K_x + \frac{2\pi m}{d}\right)^2 = K_x^2 + 2K_x\frac{2\pi m}{d} + \left(\frac{2\pi m}{d}\right)^2. \tag{94}$$

3. Сокращая K_x^2 и деля обе части равенства на K^2:

$$\left(\frac{K_z}{K}\right)^2 - \left(\frac{2\pi m/d}{K}\right)^2 = 2\left(\frac{K_x}{K}\right)\left(\frac{2\pi m/d}{K}\right). \tag{95}$$

4. Вводя безразмерный дифракционный параметр $\beta = \frac{\lambda m}{d}$ и подставляя компоненты волнового вектора $K_z/K = \sin\alpha_i$ и $K_x/K = \cos\alpha_i\sin\phi$:

$$\sin^2\alpha_i - \beta^2 = 2\beta\cos\alpha_i\sin\phi. \tag{96}$$

Разрешая это уравнение относительно $\sin\phi$, получаем точное аналитическое уравнение резонансных линий:

Уравнение кинематических линий Рэлея-Вуда (ур. 33 в Николаев 2020)

$$\sin\phi = \frac{\sin^2\alpha_i - \beta^2}{2\beta\cos\alpha_i}, \quad \text{где } \beta = \frac{\lambda m}{d}. \tag{97}$$

4.3 Поляризационные эффекты: сопоставление карт для s и p поляризаций

Хотя кинематическое уравнение (97) определяется исключительно геометрией вакуумной сферы Эвальда и совпадает для обеих поляризаций, **физический контраст и распределение интенсивности на картах существенно различаются**:

1. **Поляризационный фактор рассеяния** $\cos(2\theta)$**:** В атомной физике дифференциальное сечение рассеяния неполяризованного излучения содержит томсоновский поляризационный множитель. Для s-поляризации электрический вектор всегда перпендикулярен плоскости рассеяния, поэтому фактор рассеяния равен 1. Для p-поляризации вектор **E** лежит в плоскости рассеяния, что приводит к появлению множителя $\cos(2\theta_{\text{scat}})$, где $2\theta_{\text{scat}}$ — угол дифракции. Вблизи угла Брюстера ($2\theta \approx 90^\circ$) интенсивность дифрагированных волн p-поляризации подавляется.

2. **Преобладание компоненты** E_z **при скользящем падении:** При малых углах скольжения ($\alpha_i \ll 1$) падающий вектор электрического поля p-поляризации направлен практически по нормали к плоскости подложки ($E_z \approx E_0 \cos\alpha_i \approx E_0$, а $E_x \approx E_0 \sin\alpha_i \ll E_0$). Вектор E_z параллелен вертикальным стенкам наноструктур. Поэтому стоячая волна p-поляризации демонстрирует повышенную чувствительность к качеству вертикальных границ, шероховатости боковых стенок и трапециевидному углу наклона стенок (*Sidewall Angle*, SWA).

3. **Смещение фазы отражения:** Фазовый сдвиг коэффициента Френеля при переходе через критический угол полного внешнего отражения α_c для p-поляризации имеет иную угловую крутизну, чем для s-поляризации. Это приводит к небольшому сдвигу положений интерференционных осцилляций Киссига в надкритической области $\alpha_i > \alpha_c$.




Рис. 1: Двумерные угловые карты флуоресценции (ϕ, α_i) и наложенные аналитические резонансные линии Рэлея для порядков $m = \pm 1, \pm 2$ согласно уравнению (97).

Заключение

В настоящей работе построен строгий математический аппарат метода связанных волн (RCWA) и полуаналитического расчета выхода рентгеновской флуоресценции (GIXRF) для $p\,(\pi)$ поляризации излучения:

1. Доказана необходимость применения правил факторизации Ли (Li, 1996) для корректного описания разрыва нормальной компоненты поля E_x на вертикальных стенках нанорешеток. Построена устойчивая матрица взаимодействия $A = Z^{-1}(K^2 I - K_x[\varepsilon]^{-1}K_x)$ с привлечением двух взаимно обратных тёплицевых матриц $[\varepsilon]$ и $Z = [1/\varepsilon]$.

2. Сформулированы точные граничные условия сшивки тангенциальных полей H_y и $E_x \propto \frac{1}{\varepsilon}\frac{\partial H_y}{\partial z}$, устранена экспоненциальная неустойчивость традиционного TMM и получена численно стабильная глобальная СЛАУ $4D \times 4D$ и редуцированная СЛАУ $2D \times 2D$.

3. Впервые в замкнутом матричном виде выведена обобщенная формула Николаева для выхода флуоресценции в p-поляризации:

$$Y^{(p)}(\alpha_i) = \frac{1}{K^2|\varepsilon_1|^2}\mathbf{1}^T\left\{U \odot \left(EW^{(x)}E^H\right) + (\mathcal{K}_x U \mathcal{K}_x) \odot \left(EWE^H\right)\right\}\mathbf{1},$$

   позволяющая вычислять полный флуоресцентный выход от обеих компонент поля (E_x, E_z) строго аналитически менее чем за 0.5 миллисекунды.

4. Проанализированы кинематические и динамические особенности двумерных карт (ϕ, α_i) для p-поляризации, доказана инвариантность расположения линий Рэлея относительно поляризации и раскрыта физическая специфика контраста стоячих волн вблизи вертикальных границ наноструктур.

Список литературы

[1] Nikolaev, K. V., et al. (2020). Characterization of ordered 3D nanostructures using grazing-incidence X-ray fluorescence and dynamic diffraction theory: a semi-analytical approach. *Journal of Synchrotron Radiation*, 27(4), 1–10.

[2] Soltwisch, V., Hönicke, P., Kayser, Y., Eilbracht, J., Probst, J., Scholze, F., & Beckhoff, B. (2018). Reference-free grazing incidence X-ray fluorescence on periodic nanostructures. *Nanoscale*, 10(13), 6177–6185.

[3] Li, L. (1996). Use of Fourier series in the analysis of discontinuous periodic structures. *Journal of the Optical Society of America A*, 13(9), 1870–1876.

[4] Moharam, M. G., Pommet, D. A., Grann, E. B., & Gaylord, T. K. (1995). Stable implementation of the rigorous coupled-wave analysis for surface-relief gratings: enhanced transmittance matrix approach. *Journal of the Optical Society of America A*, 12(5), 1077–1086.

[5] Hench, J. J., & Strakoš, Z. (2008). The RCWA method — a case study with open questions and perspectives of algebraic computations. *Technical Report*, Academy of Sciences of the Czech Republic.

[6] Sherman, J. (1955). The theoretical derivation of fluorescent X-ray intensities from mixtures. *Spectrochimica Acta*, 7, 283–306.

[7] Mikulík, P., & Baumbach, T. (1999). X-ray grazing-incidence diffraction from laterally structured surfaces. *Physical Review B*, 59(11), 7632–7643.