

Paramètres de communications:

Vitesse:

2400 Bauds/s
4800 Bauds/s
9600 Bauds/s8 bits de données
1 bit de stop
Pas de parité

Fonctions

3 : Read registers
16: Write multiple registers

Adresse	Taille 1 mot = 16 bits	Lecture/Ecriture	Description	Valeur Min	Valeur par défaut	Valeur Max	Commentaires
0	1 mot	Lecture	Numéro de fabrication	0	-	65535	Poids faible (voir adresse 30 pour le poids fort)
1	1 mot	Lecture	Numéro d'ordre	0	-	255	
2	1 mot	Lecture	Modèle	1	-	-	1 = 15K HF 2 = 12K HF 3 = 10K HF 28 = 9K HF 29 = 18K HF 30 = 18KVA TL 31 = 20KVA TL 32 = 25 KVA TL 33 = 30 KVA TL 34 = 33 KVA TL 35 = 36 KVA TL
3	1 mot	Lecture	Version de soft convertisseur DC1	39	-	-	Version = valeur/100 39 => V0.39
4	1 mot	Lecture	Version de soft convertisseur DC2	39	-	-	Version = valeur/100 39 => V0.39
5	1 mot	Lecture	Version de Soft Onduleur	1017	-	-	Version = centaines + dizaines + unités: V10.1.7
6	1 mot	Lecture	Version de Soft IHM	68	-	-	Version = valeur/100 68 => V0.68
7	1 mot	Lecture	Registre de status				Bit 0: Convertisseur DC1: ON Bit 1: Convertisseur DC1: READY Bit 2: Convertisseur DC2: ON Bit 3: Convertisseur DC2: READY Bit 4: non utilisé Bit 5: non utilisé Bit 6: Onduleur: ON Bit 7: Onduleur: READY Bits 8 à 15: non utilisés
8	1 mot	Lecture	Registre de défauts				Bit 0: Défaut température DC1 Bit 1: Défaut température DC2 Bit 2: Défaut température OND Bit 3: Défaut ventilateur DC1 ou DC2 ou OND Bit 4: VDE: réseau hors tolérance Bit 5: VDE: tension réseau déséquilibrée Bit 6: VDE: Courant DC réinjecté hors tolérance Bit 7: Défaut VDE: lissage Bit 8: Défaut Courant max Onduleur Bit 9: Défaut Matériel DC1 Bit 10: Défaut Matériel DC2 Bit 11: Défaut Matériel puissance OND Bit 12: Défaut Matériel électronique Bit 13: Défaut Matériel relais AC Bit 14: Défaut Matériel événement externe Bit 15: Défaut isolement
9	1 mot	Lecture	Tension panneaux DC1	0	-	-	En Volts
10	1 mot	Lecture	Puissance panneaux DC1	0	-	-	En Watts
11	1 mot	Lecture	Tension panneaux DC2	0	-	-	En Volts
12	1 mot	Lecture	Puissance panneaux DC2	0	-	-	En Watts
13	1 mot	Lecture	Tension Phase A	0	230	-	En Volts
14	1 mot	Lecture	Tension Phase B	0	230	-	En Volts
15	1 mot	Lecture	Tension Phase C	0	230	-	En Volts
16	1 mot	Lecture	Facteur de puissance	0	0	-	Cos phi (non utilisé)
17	1 mot	Lecture	Puissance de sortie de l'onduleur	0	-	-	En Watts
18	1 mot	Lecture	Production journalière	0	-	-	En Wh. Il faut multiplier par 2 la valeur pour avoir une production juste. Si possible utiliser la variable aux adresse 28 -29.
19	1 mot	Lecture	Secondes et minutes		Secondes: 0-59 Minutes: 0-59		Bit 0 à 3: secondes: unité Bits 4 à 7: secondes: dizaine Bit 8 à 11: minutes: unité Bits 12 à 15: minutes: dizaine
20	1 mot	Lecture	Heures et jour de la semaine		Heures: 0-23 Jour de la semaine: 0: lundi, 1: mardi, ..., 6: dimanche		Bit 0 à 3: heures: unité Bits 4 à 7: heures: dizaine Bit 8 à 11: jours de la semaine Bits 12 à 15: non utilisés
21	1 mot	Lecture	Mois et jour du mois		Mois: 1-12 Jour du mois: 1-31		Bit 0 à 3: jour du mois: unité Bits 4 à 7: jour du mois: dizaine Bit 8 à 11: mois: unité Bits 12 à 15: mois: dizaine
22	1 mot	Lecture	Années		Années: 0-99		Bit 0 à 3: années: unité Bits 4 à 7: années: dizaine Bits 8 à 15: non utilisés
23	1 mot	Lecture	Température ambiante et DC1		T° DC1: 0 à 127°C T° ambiante: 0 à 127°C		Octet poids faible: température DC1 Octet poids fort: température ambiante
24	1 mot	Lecture	Température DC2 et Onduleur		T° Onduleur: 0 à 127°C T° DC2: 0 à 127°C		Octet poids faible: température Onduleur Octet poids fort: température DC2
25	1 mot	Lecture	Entrée analogique 1		0 à 1500 W/m² ou +223 K à 363 K		Sonde de température: +223 Kelvin à +363 kelvin <=> -50 °C à +90°C Sonde d'irradiation: 0W/m² à 1500W/m²
26	1 mot	Lecture	Entrée analogique 2		0 à 1500 W/m² ou +223 K à 363 K		Sonde de température: +223 Kelvin à +363 kelvin <=> -50 °C à +90°C Sonde d'irradiation: 0W/m² à 1500W/m²
27	1 mot	Lecture	Registre de défauts 2				Bit 0: Surintensité Phase 1 Bit 1: Surintensité Phase 2 Bit 2: Surintensité Phase 3 Bit 3: Arrêt Statique DC1 Bit 4: Arrêt Statique DC2 Bit 5: Courant de fuite 300mA Bit 6: Courant de fuite 30mA Bit 7: Courant de fuite 60mA Bit 8: Courant de fuite 150mA Bit 9: RCD Transducer Fault Bit 10: Communication Interne Bit 11: Non utilisé Bit 12: Non utilisé Bit 13: Non utilisé Bit 14 Non utilisé Bit 15: Non utilisé
28	1 mot	Lecture	Production journalière (En Wh)				Mot de poids faible
29	1 mot	Lecture	Production journalière (En Wh)				Mot de poids fort
30	1 mot	Lecture	Numéro de fabrication 2	0	-	65535	Poids fort du numéro de fabrication
31	1 mot	Lecture/Ecriture	Limitation de puissance de l'onduleur (En Watts)	0			18 KVA TL, Valeur Max: 18000 20 KVA TL, Valeur Max: 20000 25 KVA TL, Valeur Max: 25000 30 KVA TL, Valeur Max: 30000 33 KVA TL, Valeur Max: 33000 36 KVA TL, Valeur Max: 36000
32	1 mot	Lecture/Ecriture	Limitation de puissance poids fort				Non utilisé
33	1 mot	Lecture/Ecriture	External Total Prod				Non utilisé (simulateur conso)
34	1 mot	Lecture/Ecriture	External Total Prod				Non utilisé (simulateur conso)
35	1 mot	Lecture/Ecriture	Secondes				
36	1 mot	Lecture/Ecriture	Minutes				
37	1 mot	Lecture/Ecriture	Hour				
38	1 mot	Lecture/Ecriture	DayOfWeek				
39	1 mot	Lecture/Ecriture	DayOfMonth				
40	1 mot	Lecture/Ecriture	Month				
41	1 mot	Lecture/Ecriture	Year				
42	1 mot	Lecture	Version de Boot Carte IHM		1.00		100 <=> V1.00
43	1 mot	Lecture	Version de Boot Carte ODC (Onduleur)		1.00		200 <=> V2.00
44	1 mot	Lecture	Version de Boot Carte SBP (DC DC)		1.00		201 <=> V2.01
45	1 mot	Lecture	Version de Boot Carte Switch		1.00		210 <=> V2.10
46	1 mot	Lecture	Tension panneaux DC3	0	-	-	En Volts
47	1 mot	Lecture	Puissance panneaux DC3	0	-	-	En Watts
48	1 mot	Lecture	Tension panneaux DC4	0	-	-	En Volts
49	1 mot	Lecture	Puissance panneaux DC4	0	-	-	En Watts
50	1 mot	Lecture	Riso1	0		10000	En Kohms
51	1 mot	Lecture	Riso2	0		10000	En Kohms
52	1 mot	Lecture	Riso3	0		10000	En Kohms
53	1 mot	Lecture	Riso4	0		10000	En Kohms
54	1 mot	Lecture	Status de la carte switch				Bit 0: 0: Interrupteur OFF 1: Interrupteur ON Bit 1: 0: Parafoudre HS 1: Parafoudre OK