



Mac OS X 10.6 Snow Leopard

安装与设置指南

安装 Mac OS X 之前，请先阅读本文稿。它包括有关安装 Mac OS X 的重要信息。

系统要求

要升级到 Snow Leopard 或首次安装 Snow Leopard，您必须拥有一台 Mac，其配置如下：

- Intel 处理器
- 内置或外置 DVD 驱动器，或者具有“DVD 或 CD 共享”功能
- 至少 1 GB 内存
- 内建显示器，或者外接显示器（连接在由 Apple 提供且电脑支持的显卡上）
- 至少 5 GB 可用磁盘空间，或者 7 GB 磁盘空间（如果安装 Developer Tools）

升级 Mac OS X

请按照这些易于操作的步骤来升级到 Mac OS X Snow Leopard。

- 1 插入 Mac OS X 安装光盘。
- 2 连按“安装 Mac OS X”图标。

“欢迎使用”面板会出现，下面有“许可协议”。请阅读并同意软件许可协议。
- 3 在您选择磁盘的面板中，请选择当前的 Mac OS X 磁盘（大多数情况下，只有一个这样的磁盘）。

- 4 点按“自定”以选择或取消选择可选的软件。

您可以自定将要安装的某些软件，如打印机驱动程序、字体以及本地化语言。在“自定安装”面板中，请选择您想要安装的软件，然后点按“好”。

【注】 如果您看到一则信息，提示您没有足够的磁盘空间来安装 Mac OS X，您可以取消选择一些项目以节省空间。

- 5 点按“安装”。

要退出任何打开的应用程序并开始安装，请在出现的信息中点按“安装”。提示您输入管理员密码时，请输入它。

使用另一台电脑的光盘驱动器进行升级

您可以通过“DVD 或 CD 共享”功能用另一台电脑的光盘驱动器来升级没有光盘驱动器的 Mac 上的 Mac OS X（或者重新安装 iLife 应用程序）。另一台电脑必须装有 Mac OS X v10.4.10 或更高版本，或者装有 Microsoft Windows XP 或 Windows Vista。

【注】 您不需要使用“远程安装 Mac OS X”功能来升级没有光盘驱动器的 Mac 上的 Mac OS X。但是，如果您需要将 Mac 恢复到出厂设置或者抹掉并重新安装 Mac OS X，则需要使用“远程安装 Mac OS X”功能。

- 1 确定两台电脑都在同一个网络上（有线网络或无线网络）。
- 2 确定您已在准备使用其光盘驱动器的电脑上安装了“DVD 或 CD 共享”功能。如果该电脑是装有 Mac OS X v10.5.3 或更高版本的 Mac，则“DVD 或 CD 共享”功能已安装。
 - 要在装有 Mac OS X v10.4.10 至 v10.5.2 的 Mac 上安装“DVD 或 CD 共享”功能，请参阅：http://support.apple.com/downloads/DVD_or_CD_Sharing_Setup_Update_for_Mac?viewlocale=zh_CN
 - 要在 Windows 电脑上安装“DVD 或 CD 共享”功能，请参阅：http://support.apple.com/downloads/DVD_or_CD_Sharing_Update_1_0_for_Windows?viewlocale=zh_CN
- 3 确定您已在准备使用其光盘驱动器的电脑上打开了“DVD 或 CD 共享”功能。
 - 要在 Mac 上打开“DVD 或 CD 共享”功能，请在“共享”偏好设置中选择“DVD 或 CD 共享”注记格。
 - 在 Windows 电脑上，请在“DVD 或 CD 共享选项”控制面板中选择“启用 DVD 或 CD 共享”。
- 4 将安装光盘插入到电脑的光盘驱动器中。
- 5 在您准备安装 Mac OS X（或 iLife 应用程序）的电脑上，请在 Finder 窗口边栏中的“设备”下面选择“远程光盘”。

如果您看到“使用前询问”按钮，请点按它。在插入有安装光盘的电脑上，请点按“接受”。
- 6 选择光盘，打开安装器，然后按照屏幕指示进行操作。

使用 Time Machine 备份并恢复系统

安装 Snow Leopard 后，请将 Time Capsule 或外置 USB 或 FireWire 驱动器连接到电脑，并使用 Time Machine 来制作电脑上所有内容的最新副本。如果您需要重新安装 Snow Leopard，并且已经创建了 Time Machine 备份，请使用“恢复实用工具”将电脑上的所有内容恢复到其以前的状态。

- 1 插入 Mac OS X 安装光盘，然后连按“安装 Mac OS X”图标。
- 2 在安装器中，点按“实用工具”，然后点按“重新启动”。
- 3 当语言选取屏幕出现时，选择您的语言，然后点按继续按钮（像一个箭头）。
- 4 选取“实用工具”>“从备份恢复系统”，然后在出现的屏幕中点按“继续”。
- 5 选择备份源。
选择包含您想要恢复的 Time Machine 备份的磁盘，然后按照屏幕指示进行操作。
【注】 恢复系统会抹掉您选择的宗卷上的所有内容。

将电脑恢复到出厂设置

如果您需要将电脑恢复到原始出厂设置，请使用电脑附带的安装光盘。

【重要事项】 如果您将电脑恢复到出厂设置，电脑上的所有内容（用户帐户、网络设置以及所有文件和文件夹）都将被删除。恢复之前，请备份您想要保留的任何文件：将它们拷贝到另一个磁盘。记下“网络”偏好设置中的网络设置，以便在重新安装 Mac OS X 后很轻松地再次连接网络。

- 1 插入电脑附带的 Mac OS X 安装光盘，然后连按“安装 Mac OS X”图标。
【注】 您可以通过“远程安装 Mac OS X”功能使用另一台电脑的光盘驱动器来将没有光盘驱动器的 Mac 电脑恢复到出厂设置。要使用“远程安装 Mac OS X”功能，请首先按照本文稿后面部分“使用远程安装 Mac OS X 功能”中的说明进行操作，然后转到本部分中的步骤 3。
- 2 在安装器中，点按“实用工具”，然后点按“重新启动”。
- 3 当语言选取屏幕出现时，选择您的语言，然后点按继续按钮（像一个箭头）。
- 4 选取“实用工具”>“磁盘工具”。

- 5 从左边的列表中选择磁盘，然后点按“抹掉”标签。
- 6 从“宗卷格式”弹出式菜单中选择“Mac OS 扩展（日志式）”，为磁盘键入名称，然后点按“抹掉”。

磁盘被抹掉后，选取“磁盘工具”>“退出磁盘工具”，然后按照“MacOSX 安装器”中的指示来重新安装 Mac OS X。

【注】 安装一旦完成，将会提示您使用电脑附带的 Applications（应用程序）安装光盘来重新安装 iLife 应用程序（GarageBand、iPhoto、iMovie、iDVD 和 iWeb）。要重新安装 iLife 应用程序，请插入 Applications 安装光盘，连按“安装捆绑软件”图标，然后按照屏幕指示进行操作。

使用远程安装 Mac OS X 功能

您可以通过“远程安装 Mac OS X”功能使用另一台电脑的光盘驱动器来将没有光盘驱动器的 Mac 电脑恢复到出厂设置（或抹掉并重新安装 Mac OS X）。另一台电脑必须装有 Mac OS X v10.4.10 或更高版本，或者装有 Microsoft Windows XP 或 Windows Vista。

- 1 确定两台电脑都在同一个网络上（有线网络或无线网络）。

【注】 您不能配合 WEP 保护的无线网络使用“远程安装 Mac OS X”功能。

- 2 确定您已在准备使用其光盘驱动器的电脑上安装了“DVD 或 CD 共享”功能。如果该电脑是装有 Mac OS X v10.5.3 或更高版本的 Mac，则“DVD 或 CD 共享”功能已安装。

- 要在装有 Mac OS X v10.4.10 至 v10.5.2 的 Mac 上安装“DVD 或 CD 共享”功能，请参阅：http://support.apple.com/downloads/DVD_or_CD_Sharing_Setup_Update_for_Mac?viewlocale=zh_CN
- 要在 Windows 电脑上安装“DVD 或 CD 共享”功能，请参阅：http://support.apple.com/downloads/DVD_or_CD_Sharing_Update_1_0_for_Windows?viewlocale=zh_CN

- 3 将 Mac OS X 安装光盘插入到电脑的光盘驱动器中。

- 4 在您准备使用其光盘驱动器的电脑上，打开“远程安装 Mac OS X”。

- 在 Mac 上，它位于“应用程序”文件夹的“实用工具”文件夹中。
- 在 Windows 电脑上，请从“安装助理”中选取“远程安装 Mac OS X”。

- 5 按照屏幕指示进行操作。

阅读简介，选择您想要使用的安装光盘，以及取决于您的网络类型，选择“AirPort”或“以太网”。在后面每个面板中点按“继续”。

- 6 在您准备安装软件的电脑上，重新启动电脑时请按住 Option (⌥) 键，直到您看到可用启动磁盘的列表。

- 7 在插入了安装光盘的电脑上，请在“远程安装 Mac OS X”中点按“继续”。

【注】 如果您在步骤 5 中选择了 AirPort 作为网络，请从弹出式菜单中选取 AirPort 网络。当看见表示信号强度的 AirPort 状态图标时，请在“远程安装 Mac OS X”中点按“继续”。

- 8 在您准备安装软件的电脑上，请选择安装光盘，然后点按光盘图标下面的箭头。要抹掉并重新安装 Mac OS X，请转到本文稿前面部分“将电脑恢复到出厂设置”中的步骤 3。

使用另一台电脑的光盘驱动器重新安装应用程序

如果已使用“远程安装 Mac OS X”功能将电脑恢复到出厂设置，您将需要使用电脑附带的 Applications（应用程序）安装光盘来重新安装 iLife 应用程序（GarageBand、iPhoto、iMovie、iDVD 和 iWeb）。要重新安装 iLife 应用程序，请按照本文稿前面部分“使用另一台电脑的光盘驱动器进行升级”中的说明来操作。

关于安装的建议

在以下部分中，您将找到有关安装和使用 Mac OS X 时可能会遇到的问题的答案。

安装过程中使用键盘

使用“Mac OS X 安装器”和 Mac OS X“设置助理”时，您可以完全使用键盘来操作。按下 Tab 键以高亮显示按钮、弹出式菜单以及其他选项。按下向下箭头键以打开弹出式菜单。按下空格键以选择项目。

更新打印机和扫描仪软件

安装过程中，打印和扫描软件将被升级为与 Snow Leopard 兼容的版本（如果有更新）。不兼容的软件可能会在升级过程中被删除。有关所支持的打印机型号和扫描仪型号的信息，请参阅：http://support.apple.com/kb/HT3669?viewlocale=zh_CN

适用于 QuickTime 7 专业版用户的信息

已经有与 Snow Leopard 兼容的 QuickTime Player 7 应用程序版本。有关在 Snow Leopard 中使用“QuickTime 7 专业版”的信息，请参阅：

http://support.apple.com/kb/HT3678?viewlocale=zh_CN

安装器不能修理磁盘

如果出现一则信息，提示安装器不能修理磁盘，则您可能需要抹掉它。在抹掉磁盘之前，请尝试将文件拷贝到外置磁盘。当您准备抹掉并重新安装 Mac OS X 时，请按照本文稿后面的“抹掉并重新安装 Mac OS X”部分中的说明进行操作。

安装器不打开

如果安装器不打开，请重新启动电脑并按住 C 键以使用 Mac OS X 安装光盘来启动电脑。如果安装器仍不打开，则请按住鼠标按钮或触控板按钮来重新启动电脑以推出光盘。电脑启动之后，请插入 Mac OS X 安装光盘。使用“启动磁盘”偏好设置来选择光盘作为启动磁盘，然后重新启动。

如果使用“DVD 或 CD 共享”功能时安装器不打开，请尝试使用“远程安装 Mac OS X”功能。

如果电脑已连接到网络，网络管理员可能会阻止您安装软件或升级 Mac OS X。请联系网络管理员寻求帮助。

安装不成功

如果您无法安装 Mac OS X，请尝试以下操作：

- 1 断开安装期间不需要使用的任何外部设备。
- 2 取出除 Apple 以外的任何制造商的卡。
- 3 尝试再次安装 Mac OS X。
- 4 如果您无法再次安装 Mac OS X，请选取“实用工具”>“磁盘工具”。选择您想要在上面进行安装的磁盘，点按“急救”，然后点按“修理磁盘”。修理任何问题后，退出“磁盘工具”，然后点按“继续”以再次尝试安装。

如果仍然无法安装 Mac OS X，请尝试先抹掉磁盘，然后再安装 Mac OS X。在抹掉磁盘之前，请尝试将文件拷贝到外置磁盘。当您准备抹掉并重新安装 Mac OS X 时，请按照本文稿后面的“抹掉并重新安装 Mac OS X”部分中的说明进行操作。

抹掉并重新安装 Mac OS X

如果您需要抹掉并重新安装 Mac OS X，请在安装器的第一个面板中点按“实用工具”，然后点按“重新启动”。

【注】 您可以通过“远程安装 Mac OS X”功能使用另一台电脑的光盘驱动器在没有光盘驱动器的 Mac 上抹掉并重新安装 Mac OS X。要使用“远程安装 Mac OS X”功能，请先按照本文稿中“使用远程安装 Mac OS X 功能”部分中的说明进行操作，然后再按照下面的说明进行操作。

选取语言后，请选取“实用工具”>“磁盘工具”。从左侧的列表中选择磁盘，然后点按“抹掉”标签。从“宗卷格式”弹出式菜单中选择“Mac OS 扩展（日志式）”，为磁盘键入名称，然后点按“抹掉”。磁盘被抹掉后，选取“磁盘工具”>“退出磁盘工具”，然后按照“Mac OS X 安装器”中的指示来重新安装 Mac OS X。

关于帐户和密码的建议

在以下部分中，您将找到有关使用用户名称、密码和登录时可能会遇到的问题的答案。

不能登录到电脑

确定您键入的名称和密码与原先创建的完全一致，包括大小写。如果仍不能登录，但您知道管理员用户（如您创建的第一个用户）的名称和密码，请以管理员身份登录，然后使用“帐户”偏好设置来更改密码。

忘记了密码需要重设它

如果您不记得密码，而您有 Mac OS X 安装光盘，请插入该光盘，然后重新启动电脑并按住 C 键。如果您的电脑没有光盘驱动器，请使用“远程安装 Mac OS X”功能。当“Mac OS X 安装器”出现时，请选择您的语言，选取“实用工具”>“重设密码”，然后按照屏幕指示进行操作。

不能登录到远程用户帐户

如果您准备登录一台服务器以访问用户帐户但不能登录，请联系系统管理员。

附加信息

有关 Mac OS X 的更多信息，请参阅：www.apple.com.cn/macosx

有关使用 Mac OS X 的最新信息，请连接 Internet，然后打开“Mac 帮助”。要打开“Mac 帮助”，请在 Finder 中选取“帮助”>“Mac 帮助”。

有关所有 Apple 产品的附加支持和技术信息，请参阅：www.apple.com.cn/support