SDK - HTSoftDll.dll 说明文档

中文版(VC++ 6.0)

阅读须知：

本 DLL 在 VC++ 6.0 环境下编译生成。所以数据类型符合 VC++ 6.0 标准.

WORD ： unsigned short，无符号 16bit 整型。

BOOL ： bool，布尔类型。

ULONG：unsigned long，无符号 32bit 整型。

unsigned char：无符号 8 位整型

short：有符号 16 位整型

此 DLL 中的所有文件都是用命令行上定义的 DLL_API 符号编译的。在使用此 DLL 的任何其他项目上都不应定义此符号。这样，源文件中包含此文件的任何其他项目都会将 DLL_API 函数视为是从 DLL 导入的。

```
#ifndef    DLL_API
#define    DLL_API    extern "C" __declspec(dllimport)
#endif
```

定义标准调用：

```
#define WIN_API __stdcall
```

结构体 _HT_CONTROL_DATA 包含了某些函数需要的一些控制信息。

```
#ifndef struct_HT_CONTROL_DATA
#define struct_HT_CONTROL_DATA //防止发生重定义
typedef struct _HT_CONTROL_DATA
{
        WORD nCHSet;//CH 开关---//第 0 位：表示 CH1 开或者关. 0:关，1 开
                                //第 1 位：表示 CH2 开或者关. 0:关，1 开
                                //第 2 位：表示 CH3 开或者关. 0:关，1 开
                                //第 3 位：表示 CH4 开或者关. 0:关，1 开
        WORD nTimeDIV;          //时基
        WORD nTriggerSource;    //触发源
        WORD nHTriggerPos;      //水平触发位置
        WORD nVTriggerPos;      //垂直触发位置
        WORD nTriggerSlope;     //边沿触发触发沿
        ULONG nBufferLen;       //内存长度
        ULONG nReadDataLen;     //读取数据长度
        WORD nALT;              //是否交替
        WORD nETSOpen;
}CONTROLDATA,*PCONTROLDATA;
#endif
```

函数说明：

该模块中函数用于数据处理，与硬件操作无关。

SourceData ： 需要处理的数据

BufferData ： 处理后生成数据。

nInsertMode ： 为插值模式，取值 2（默认）为正弦插值；1 为直线插值；0 为台阶插值

pState：为 18 个通道的触发位置。插值完毕后，通过软件找触发，确定采集上来的最佳触发位置。

TriggerPoint：pState 数组中的某一个值